

PHILIPS



Радиочасовник

DAB+

Bluetooth®

с безжично зарядно устройство



TAR7705

Заредете телефона си. Споделяйте музиката си.

Събудете се с любимата си радиостанция или аларма с напълно зареден телефон. Този Bluetooth радиочасовник включва безжично Qi зарядно устройство и USB зареждане. Получавате кристално ясен звук от радиото и можете да споделяте музика от мобилното си устройство.

Спете добре. Събудете се с лекота

- Повторение на алармата, за да си подремнете още малко
- Таймер за заспиване. Унесете се в сън, докато слушате любимите си мелодии
- Двоен будилник. Един часовник, две събуждания

Лесно управление – през деня и през нощта

- Автоматична синхронизация на часа. Резервна батерия в случай на прекъсване на захранването
- Бутони за управление върху горния панел
- Голям и ясен дисплей
- Натиснете за повторение на алармата, яркост и сила на звука

Компактна форма. Многообразни функции

- Безжична подложка за зареждане с Qi. USB порт
- Bluetooth. Поточно предаване, музика, подкастове и много повече
- Компактна, здрава конструкция. Размери: 153 x 68 x 153 мм
- DAB+/FM радио. Цифрова настройка с до 20 предварителни настройки
- В комплект с функции

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 4 W
Звукова система: Стерео

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани:
1,75"
Брой на широколентови мембрани: 2

Свързаност

Bluetooth
Версия на Bluetooth: 5,0
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
Обхват на Bluetooth: 10 М (свободно дисково пространство)
Аудио вход: Не

Тuner / Приемане / Предаване

Автоматична цифрова настройка
Обхвати на тунера: FM, DAB/DAB+
Брой настроени станции: 20 (FM), 20 (DAB)
DAB: информационен дисплей, меню, интелигентно сканиране
RDS: Да.

Удобство

Цвят на подсветката: Бяло
Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу
Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

Захранване

Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W
Тип захранване: DC вход
Резервна батерия: AAA x 2 (не са включени)
Потребление в режим на работа: < 17,1 W

Габарити на опаковката

Височина: 16.2 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Разполагане
Ширина: 21.3 см
Дълбочина: 7.6 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 10825 7
Бруто тегло: 0.906 кг
Нето тегло: 0.804 кг
Тегло на опаковката: 0.102 кг

Размери на продукта

Височина: 6.8 см
Ширина: 15.3 см
Дълбочина: 15.3 см
Тегло: 0.606 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Адаптер за електрозахранване

Предупредителен сигнал

Източника на алармата: DAB радио, FM радио, Bluetooth, Зумер
Брой аларми: 2
Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути
Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин

Зареждане

USB устройства: 5 V, 1 A
Безжично зареждане: Поддържа бързо зареждане на Samsung до 9 W

Часовник

Дисплей: LCD
Тип: Цифров
Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Акценти

В комплект с функции

В предната част на това Bluetooth радио с часовник свети голям и ясен цифров дисплей за часа. Бутоните за управление са разположени върху горния панел, който също крие безжична подложка с Qi за зареждане на вашия телефон. За по-старомодните телефони има USB порт за зареждане.

DAB+/FM радио. Цифрова настройка

От постоянна музика до последните новини – това цифрово радио е вашето решение за по-добро слушане! DAB + тунерът осигурява кристалночисто приемане и можете да зададете до 20 предварителни настройки за любимите си станции.

Таймер за заспиване

Потънете в спокоен сън на фона на любимата си станция, възпроизвеждаща се на заден план. Можете да настроите таймера за заспиване на часовника да възпроизвежда радио до 2 часа. След като изтече предварително зададеното време, радиото се изключва.

Двоен будилник

Функцията за двоен будилник ви позволява да зададете две различни аларми и ви събужда с любимата ви радиостанция или със зумер. Перфектна, ако има вероятност да проспите първата аларма. Или ако вашият партньор трябва да се събуди преди вас.

Автоматична синхронизация на часа.

Резервна батерия

Този будилник автоматично синхронизира часа и също така разполага с резервна батерия. В случай че захранването прекъсне, няма да е необходимо да нулирате часовника и настройките за алармата ви ще се запамятат.

