



Philips
Laikrodis-radijas

FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas



TAR3305

Pabuskite ir naudokite

Su šiuo FM skaitmeninio laikrodžio radiju viskas paprasta. Daugybė iš anksto nustatytų radijo stočių paprasta rasti, o žadintuvą galite nustatyti taip, kad pažadintų švelniai didindamas radijo garsumą. Norite dar pamiegoti? Tiesiog pasiekite ir paspauskite snaudimo mygtuką.

Miegokite gerai. Pabuskite ramiai

- Kartoti signalą, kad būtų galima dar šiek tiek nusnūsti
- Dvigubas signalas. Vienas laikrodis – du žadintuvo skambučiai
- Švelnus žadinimas. Radijo garsas iš lėto didėja
- Išsijungimo laikmatis. Užmikite klausydamiesi radijo

Nuostabiai paprastas

- Atsarginė baterija, jei dingtų elektra
- Aiškus, paprastas ekranas
- Pagrindiniai valdikliai viršutiniame skydelyje

Kompaktiška forma. Universalus veikimas

- Kompaktiška konstrukcija. Matmenys: 131 x 54 x 131 mm
- Skaitmeninis nustatymas ir iki 10 išankstinių nustatymų
- FM skaitmeninis radijas

PHILIPS

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 200 mW
- Garso sistema: Mono

Garsiakalbiai

- Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 2 col.
- Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“: Ne
- Garso įvestis: Ne

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antena: FM antena
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 10
- RDS: Ne
- FM dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz

Maitinimas

- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W
- Maitinimo tipas: DC įvestis
- Pagalbinė baterija: AAA x 2 (nepridedama)
- AC maitinimo įvestis: 100–240 V, 50 / 60 Hz
- Eksploatavimo energijos sąnaudos: <3 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 17 cm

- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 13.6 cm
- Gylis: 6 cm
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Bendras svoris: 0.349 kg
- Grynas svoris: 0.204 kg
- Pakuotės svoris: 0.145 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 5.4 cm
- Plotis: 13.1 cm
- Gylis: 13.1 cm
- Svoris: 0.203 kg

Priedai

- Priedami priedai: Garantijos lapas, Trumpa instrukcija, AC maitinimo adapteris

Žadintuvas

- Žadintuvo šaltinis: FM radijas, Zirzeklis
- Žadintuvų skaičius: 2
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.

Laikrodis

- Ekranas: LED
- Tipas: Skaitmeninis

Ypatybės

FM skaitmeninis radijas

FM derintuvas priima aiškų signalą ir galite nustatyti iki 10 mėgstamų stočių išankstinių nustatymų. Ekrane aiškiai matomas laikas.

Išsijungimo laikmatis

Užmirkite ramiai miegu fone skambant mėgstamai radijo stociui. Galite nustatyti laikrodžio išsijungimo laikmatį, kad radijas veiktų iki 2 valandų. Pasibaigus nustatytam laikui, radijas išsijungia.

Dvigubas signalas

Naudodami dvigubo signalo funkciją, galite nustatyti du skirtingus žadintuvus, o švelnaus žadinimo funkcija įjungs palaipsniui garsėjantį radiją, kad ramiai pradėtumėte dieną.

Atsarginė baterija

Šiame laikrodyje su žadintuvu yra atsarginė baterija. Dingus elektrai nereikės iš naujo nustatyti laikrodžio ir bus išsaugoti žadintuvo nustatymai.

