

دليل المستخدم

32HFL5011T

40HFL5011T

43HFL5011T

49HFL5011T

55HFL5011T

PHILIPS

المحتويات

| | |
|----|---|
| 4 | جولة التلفزيون - 1 |
| 4 | اتصال - 1.1 |
| 5 | الإعداد - 2 |
| 5 | اقرأ إرشادات السلامة - 2.1 |
| 5 | حامل التلفزيون والتعليق على الجدار - 2.2 |
| 5 | تمبيات حول وضعية التلفزيون - 2.3 |
| 5 | كبل الطاقة - 2.4 |
| 5 | كبل المهاوي - 2.5 |
| 7 | توصيل TV Android - 3 |
| 7 | الشبكة والإنترنت - 3.1 |
| 10 | توصيل الأجهزة - 4 |
| 10 | حول التوصيلات - 4.1 |
| 12 | الذكية البطاقة مع CAM+ - 4.2 |
| 13 | جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات - 4.3 |
| 13 | نظام المسرج المنزلي - HTS - 4.4 |
| 15 | الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي - 4.5 |
| 15 | مشغل أقراص Blu-ray - 4.6 |
| 15 | مشغل DVD - 4.7 |
| 15 | سماعات راس - 4.8 |
| 15 | محرك أقراص محمول USB - 4.9 |
| 16 | كاميرا الصور - 4.10 |
| 16 | كاميرا الفيديو - 4.11 |
| 16 | كمبيوتر - 4.12 |
| 18 | تشغيل وإيقاف التشغيل - 5 |
| 18 | تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل - 5.1 |
| 18 | سطوع علامة الكلمة - 5.2 |
| 18 | المفاتيح على التلفزيون - 5.3 |
| 19 | جهاز تحكم عن بعد - 6 |
| 19 | نظرة عامة على المفاتيح - 6.1 |
| 20 | مستشعر النشوة تحت الحمراء - 6.2 |
| 20 | بطاريات - 6.3 |
| 20 | تنظيف - 6.4 |
| 21 | القنوات - 7 |
| 21 | مشاهدة القنوات التلفزيونية - 7.1 |
| 22 | نص / نص معلومات - 7.2 |
| 23 | التلفزيون التفاعلي - 7.3 |
| 24 | دليل التلفزيون - 8 |
| 24 | ما الذي تحتاج اليه - 8.1 |
| 24 | استخدام دليل التلفزيون - 8.2 |
| 25 | القائمة الرئيسية - 9 |
| 25 | حول القائمة الرئيسية - 9.1 |
| 25 | فتح القائمة الرئيسية - 9.2 |
| 26 | المصدر - 10 |
| 26 | التجديل إلى جهاز - 10.1 |
| 26 | خيارات للدخول التلفزيون - 10.2 |
| 26 | اسم الجهاز ونوعه - 10.3 |
| 26 | ألعاب أو كمبيوتر - 10.4 |
| 26 | إعادة وسخ التوصيلات - 10.5 |
| 28 | التطبيقات - 11 |
| 28 | حول التطبيق - 11.1 |
| 28 | بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله - 11.2 |
| 29 | إنترنت - 12 |
| 29 | بعد تصفّح الإنترت - 12.1 |
| 29 | خيارات على الإنترت - 12.2 |
| 30 | مقاطع فيديو، صور وموسيقى - 13 |
| 30 | من تصميم USB - 13.1 |
| 30 | تشغيل مقاطع الفيديو - 13.2 |
| 30 | عرض الصور - 13.3 |
| 30 | تشغيل الموسيقى - 13.4 |
| 32 | الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي - 14 |
| 32 | Miracast - 14.1 |
| 32 | MHL - 14.2 |
| 34 | الإعدادات - 15 |
| 34 | الصورة - 15.1 |
| 37 | الصوت - 15.2 |
| 39 | إعدادات بيئة - 15.3 |
| 40 | الإعدادات العامة - 15.4 |
| 41 | الساعة والمنطقة واللغة - 15.5 |
| 43 | الوصول العام - 15.6 |
| 45 | تنشيت القناة - 16 |
| 45 | تنشيت المهاوي/الكلب - 16.1 |
| 47 | البرناموج - 17 |
| 47 | تحديث البرنامج - 17.1 |
| 47 | البرامج مفتوحة المصدر - 17.2 |
| 47 | بيان ترخيص المصدر المفتوح - 17.3 |
| 47 | Open Source License - 17.4 |
| 80 | المواصفات - 18 |
| 80 | المواصفات البيئية - 18.1 |
| 81 | الطاقة - 18.2 |
| 81 | نظام التشغيل - 18.3 |
| 81 | الاستقبال - 18.4 |
| 81 | نوع جهاز العرض - 18.5 |
| 81 | نوع جهاز العرض - 18.6 |
| 81 | دقة إدخال الشاشة - 18.7 |
| 81 | المقايس والذروان - 18.8 |
| 82 | إمكانية الاتصال - 18.9 |
| 82 | الصوت - 18.10 |
| 82 | الوسائل المتعددة - 18.11 |
| 83 | التعليمات والدعم - 19 |
| 83 | تسجيل التلفزيون - 19.1 |
| 83 | استكشاف الخطاء وإصلاحها - 19.2 |
| 84 | تعليمات عبر إنترنت - 19.3 |
| 84 | الدعم والاتصال - 19.4 |
| 85 | السلامة والعناية - 20 |
| 85 | أمان - 20.1 |
| 85 | العناية بالشاشة - 20.2 |
| 87 | أحكام الاستخدام - 21 |
| 87 | شروط الاستخدام - التلفزيون - 21.1 |
| 87 | شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي - 21.2 |
| 88 | حقوق الطبع والنشر - 22 |
| 88 | MHL - 22.1 |
| 88 | تقنيّة عرض HD Ultra - 22.2 |

| | |
|----|----------------------------|
| 88 | HDMI - 22.3 |
| 88 | Dolby Digital Plus - 22.4 |
| 88 | 22.5 - DTS Premium Sound ٩ |
| 88 | 22.6 - DLNA Certified® |
| 88 | Microsoft - 22.7 |
| 89 | Wi-Fi Alliance - 22.8 |
| 89 | Kensington - 22.9 |
| 89 | ٢٢.١٠ - علوات تجارية أخرى |
| 90 | محتوى |

جولة التلفزيون

1.1

اتصال Bluetooth

يتضمن التلفزيون تقنية Bluetooth.

يمكنك توصيل مكبرات صوت لاسلكية إضافية أو سماعة رأس لاسلكية. كما يمكنك إقراط الجهاز بالتلفزيون، من دون الحاجة إلى توصيل الكابلات.

الإعداد

وهملون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضًا على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V إصابة أو حادث أي مسؤولية .
ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

تلبيبات حول وضعية التلفزيون


- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحاطن.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.



2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أون.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحاطن، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوًّا ولا تسحب الكبل إطلاقاً.



على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل مدور RF IEC Coax 75 أو DVB-C DVB-T.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال.

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

2.2


حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك أن تجد التوجيهات التي تطلع على كيفية تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع الذي يمكن تنزيله من الموقع التالي www.philips.com.
استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون محمي للتنبيت على الحاطن بواسطة دعامة التثبيت على الحاطن المتوفقة مع معيار VESA (تابع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .




| | |
|-----------------|---------|
| HFL5011T | 32 |
| M4 . VESA MIS-F | 100x100 |
| HFL5011T | 40 |
| M4 . VESA MIS-F | 200x200 |
| HFL5011T | 43 |
| M6 . VESA MIS-F | 200x200 |
| HFL5011T | 49 |
| M6 . VESA MIS-F | 400x200 |
| HFL5011T | 55 |
| M6 . VESA MIS-F | 400x200 |

طريقة التحضير

قم أولاً بإزالة أغطية البراغي البلاستيكية الزرقاء من كوة النسالة على الجهة الخلفية من التلفزيون.
تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحاطل المتوفقة VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كوة النسالة الخاصة بالتلفزيون.

تبيبة

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به شخص



TV Android توصيل

3.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Philips Android TV من **Philips**, يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للسلكية أو سلكيًّا بموجة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت للسلكية، أنت بحاجة إلى موجة Wi-Fi واتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



المشكلات

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران الميكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بـ تقنية Dect أو أجهزة 802.11b/g/Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحمليات في الشبكة تسهم بالوصول إلى اتصال اللاسلكية للتلفزيون.

□ إذا تعرّض عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصية بالموجة صحيحة، فتحقق من توصية الموجة بالإنترنت.

□ ارجع دليل المستخدم المرفق بالموجة اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف динамический) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

إنشاء الاتصال

السلكية

اتبع الخطوات من 1 إلى 5.

الخطوة 1 - تأكد من أن الموجة الخاسد بشبكتك اللاسلكية قيد التشغيل.

الخطوة 2 - وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع. (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

الخطوة 3 - حدد الاتصال اللاسلكية والشبكات > الاتصال بالشبكة واضغط على OK.

الخطوة 4 - حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.

الخطوة 5 - حدد اللاسلكية واضغط على OK.

لتحصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▶ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.

- 3 حدد SETTINGS > تكوين الشبكة واضغط على OK.

- 4 حدد IP ثابت واضغط على OK لتمكين تكوين IP ثابت.

- 5 اضغط على ← BACK للعودة إلى المستوى السابق.

- 6 حدد تكوين IP ثابت وقرر بتكوين الاتصال.

- 7 يمكنك تعيين رقم عنوان IP أو قناع الشبكة أو العبرة أو 1 DNS أو 2 DNS.

- 8 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

التشغيل بواسطة LAN (WoL)

تشغيل WoL

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▶ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.

- 3 حدد SETTINGS > تنبيه LAN (WoL) واضغط على OK.

- 4 حدد تشغيل لتمكين تنبيه LAN (WoL).

- 5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

التشغيل بواسطة Fi-Wi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من جهازك اللوحي في حال كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد تنبيه Fi-Wi (WoWLAN).

تشغيل WoWLAN

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▶ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.

- 3 حدد SETTINGS > تنبيه Wi-Fi (WoWLAN) واضغط على OK.

- 4 حدد تشغيل لتمكين تنبيه Wi-Fi (WoWLAN).

- 5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

إنشاء الاتصال

إنشاء اتصال سلكياً

- 1 وصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت**).

- 2 تأكد من تشغيل الموجة.

- 3 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▶ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 4 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال بالشبكة واضغط على OK.

- 5 حدد سلكي ثم اضغط على OK.

- 6 يبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال الشبكة. عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلمك بذلك.

تكوين الشبكة

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

او، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تعيين التلفزيون على IP ثابت:

وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▶ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات < SETTINGS > تكوين الشبكة < IP ثابت . بعد تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعيين عنوان IP اوغيره من الإعدادات الضرورية ضمن تكوين IP ثابت في القائمة نفسها.

*اللتزام بأنظمة EMC ، استخدم كابل إيثرنت FTP Cat. 5E وדרع.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوية الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

عرض إعدادات الشبكة الحالية

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▶ HOME وحدد الميزات

-4 حدد اتصالات Wi-Fi Miracast <مسح الكل واضغط على OK .
-5 اضغط على ← بشكل متكرر اذا لزم النور للغلق القائمة.

تشغيل اتصال Fi-Wi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو ايقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

لتشغيل Wi-Fi

- 1 وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يجب الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK .
- 3 حدد اتصال بالشبكة واضغط على OK .
- 4 حدد اتصال واضغط على OK .
- 5 حدد لسلكي ثم اضغط على OK .
- 6 اضغط على ← بشكل متكرر اذا لزم النور للغلق القائمة.

عرض الوسانط الرقمية - DMR

إذا تعدد تشغيل مجلفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد وصنع.

لتشغيل DMR

- 1 وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يجب الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK .
- 3 حدد الميزات > PTA واضغط على OK .
- 4 حدد عرض الوسانط الرقمية - DMR واضغط على OK .
- 5 حدد تشغيل واضغط على OK .
- 6 اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النور للغلق القائمة.

تشغيل اتصال Miracast Fi-Wi

قم بتشغيل MiracastWi-Fi لمشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون.

لتشغيل Miracast

- 1 وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يجب الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات > Miracast واضغط على OK .
- 3 حدد الميزات > Wi-Fi Miracast واضغط على OK .
- 4 حدد تمهين واضغط على OK .
- 5 حدد نعم واضغط على OK .
- 6 اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النور للغلق القائمة.

مسح اتصال Miracast Fi-Wi

امسح قائمة النجمزة المتصلة والمدحورة التي تستخدوها .Miracast

لمسح اتصالات Miracast

- 1 وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يجب الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK .
- 3 حدد الميزات > Wi-Fi Miracast واضغط على OK .

توصيل الأجهزة

4.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثلثة عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، في يمكنك زيارة دليل توصيل Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكابلات التي يجب استخدامها.

www.connectivityguide.philips.com


منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلًا، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات وأو المسجل أولًا قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية متحولة إلى المسجل للتسجيل.

HDMI

HDMI جودة

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويوجه كبل HDMI واحد بين إشارة الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI لإشارة التلفزيون عالية الوضوح (HD). أولاً للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.



الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بدارة الحقوق الرقمية (DRM).

EasyLink HDMI CEC

إذا كانت أحلكمك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول. باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز




- وضع الضيف: تشغيل — قانة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
 (الحصول على معلومات حول الوضع المختار، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد المصادر > متقدم > EasyLink واضغط على OK.
 - 3-حدد جهاز التحكم عن بعد EasyLink واضغط على OK.
 - 4-حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
 - 5-اضغط على BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

DVI إلى HDMI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيات HDMI بوسطة مدول HDMI إلى DVI.

استخدم مدول DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى وظيفة HDMI واحدة. استخدم أحد توصيات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.



الحماية من النسخ

تدعم كابلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق التردد العالي - HDCP . إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بادارة الحقوق الرقمية (DRM).

نّ المكو - Y Pb Pr

YAn الفيديو المكون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات YPbPr، يُضاف إشارات الصوت لليسار ولليسار. قم ببطاقة ألوان الموصول (أحمر، وأزرق، وأدمر) مع قوابس الكابلات عند التوصيل. استخدم كبل صوت يمين/يسار المجدول إذا كان الجهاز يشتمل على صوت أيضاً.

التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتشتمل ميزة EasyLink وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات الوساعنة) للتواصل مع الجهة الموصولة. يجب أن تدعم الجهة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصية HDMI.

إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على جهازك الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً للاختلاف العلائق التجارية. بعض النomenclature هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link Anynet . لا تُعد كل العلائق التجارية .EasyLink ومتوفقة بشكل كامل مع

أسماء العلائق التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك ل أصحابها المعنين.

تشغيل الجهة

لتشغيل جهاز تم توصيله بـ HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink .حدد الجهاز أو نشاطه في لائحة اتصالات التلفزيون. اضغط على SOURCES وحدد جهازاً متصلةً بتوصيلة HDMI واضغط على OK.

بعد تحديد الجهاز، سيمكن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من التحكم بالجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفاتيح HOME و OPTIONS وبعض المفاتيح الأخرى الخاصة بالتلفزيون إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكن تحديده من قائمة خيارات. اضغط على OPTIONS وحدد عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK . قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

الجهة التي تستجيب لجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink .

تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تشغيل ميزة EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون.

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...



- وضع المستهلك: تشغيل — قانة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع . على HOME وحدد الويبات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل — قانة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
 (الحصول على معلومات حول الوضع المختار، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد المصادر > متقدم > EasyLink واضغط على OK.
- 3-حدد EasyLink واضغط على OK .
- 4-حددي إيقاف واضغط على OK .
- 5-اضغط على BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في توكين تواصل الجهة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

لتشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم عن بعد في EasyLink ..

- وضع المستهلك: تشغيل — اضغط على HOME وحدد الويبات واضغط على OK .



4.2

CAM - الذكية البطاقة مع CI+

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروع لوحدة CI+. تت捷 لك وحدة CI والبرامج كالنظام الوضوح عالية تميز بـ CI+ مشاهدة +. تقدموها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI+. الدفع رسقة + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية ووحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروع - (CAM) وبطاقة ذكية مراقبة. عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تكون هذه البرامج مدحورة من النسخ بمستوى عالٍ. للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروع - (CAM) وبطاقة ذكية مراقبة. عند الاشتراك في برامجها المتميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروع. وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.


لإدخال وحدة الوصول المشروع في التلفزيون

- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى الحاقضر بها والتلفزيون.
- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروع بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- ادفع وحدة الوصول المشروع إلى بعد حد ممكّن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشبيط وحدة الوصول المشروع بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول ودفع رسم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك). يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروع.

Scart

SCART هي عبارة عن توصيلية عالية الجودة. ويمكن استخدام توصيلية SCART للبيانات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها للبيانات التلفزيونية عالي الوضوح. تضم توصيلية SCART إشارات الصوت والفيديو. وتدعى توصيلية SCART أيضًا تشغيل إشارات الصوت والفيديو.





خرج الصوت - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلية صوت عالية الجودة. يمكن لهذه التوصيلية البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلية HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرج المنزلي (HTS). فيمكنك استخدام هذه التوصيلية مع توصيلية إدخال الصوت - التوصيلية البصرية على نظام المسرج المنزلي. وستقوم التوصيلية البصرية - توصيلية إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرج المنزلي.

يمكنك تعين نوع خرج الصوت لملاعة إمكانيات الصوت في نظام المسرج المنزلي.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط وزانة الصوت إلى الفيديو.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزالت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعروفة.



4.4

نظام المسرح المنزلي - HTS


التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضغوط.

HDMI ARC

إذا توفّرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدوم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن لكل توصيات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون ووحدة إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.



مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمواطنة الصوت وعاليات الصوت.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضغوط.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

كلمات المرور ورمز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط


- اضغط على SOURCES.
- 2حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
- اضغط على OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4حدد مشغل تلفزيون الخاص به CAM . تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

4.3

جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.



إلى جانب توصيات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.

أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات.

- 3 استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على BACK بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

تنسيق اخراج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرج منزلي مزود بأمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مماثلة، فعليك تعيين تنسيق اخراج الصوت إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيمكنك التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرج المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرج منزلي غير مزود بأمكانية معالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد استيريو.

تعيين تنسيق اخراج الصوت

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع. (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد صوت > متقدم > تنسيق اخراج الصوت.
- 3 حدد متعدد القنوات أو استيريو.
- 4 اضغط على BACK بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

ضبط مستوى اخراج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى اخراج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرج المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

ضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع. (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد صوت > متقدم > ضبط مستوى اخراج الصوت.
- 3 إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت صغيراً، فحدد أقل.
- 4 اضغط على BACK بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

يؤثر ضبط مستوى اخراج الصوت في كل من اخراج الصوت - بصري واسارات صوت HDMI ARC .

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرج المنزلي


الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو عن مدخل أقراص USB محمول متصل أو عن كمبيوتر متصل، فقد يدخل الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق اخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى استيريو (غير مضغوط).

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع. (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد صوت > متقدم > تنسيق اخراج الصوت.

بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرج المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI ARC بوصيلة HDMI ARC على نظام المسرج المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI.



موازنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرج المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

إعدادات اخراج الصوت

تأخير اخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرج المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم موازنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرج المنزلي.

موازنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي في أنظمة المسرج المنزلي الجديدة من Philips. تتم موازنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائمًا صحيحة.

تأخير في موازنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في موازنة الصوت لتمكين موازنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرج المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ملي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرج المنزلي، واعداد قيمة التأخير على نظام المسرج المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير اخراج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع. (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد صوت > متقدم > تأخير اخراج الصوت.
- 3 حدد إيقاف واضغط على OK .
- 4 اضغط على BACK بشكل متكرر اذا لزم الامر للغلق القائمة.

توازن اخراج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لموازنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ملي ثانية. الإعداد النقصي هو 60 ملي ثانية.

يجب أن يكون إعداد تأخير اخراج الصوت قيد التشغيل.


موازنة الصوت على التلفزيون

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع. (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد صوت > متقدم > توازن اخراج الصوت.

4.7

DVD مشغل


استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.
أو، يمكنك استخدام كبل SCART ، إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.



إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بـ على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.



4.9

محرك أقراص USB محمول

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB.
أدخل محرك أقراص USB محمول في أحد توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

- ١- تحقق من توصيل كبل HDMI ARC بـ على نظام المسرج المنزلي. تعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون توصيلات HDMI ARC.
- ٢- تتحقق من أن إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل.
- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- (للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2- حدد الصوت > متقدم > HDMI ARC

4.5

هواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.

لسلكي

لاتصال سلكي، تزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

ملاحظة: يمكن استخدام تطبيق Philips TV Remote App فقط بعد إنشاء اتصال مع التلفزيون. استخدم الوظيفة ضمن الميزات لإنشاء الاتصال.


سلكية

لاتصال سلكي، استخدم الاتصال عبر HDMI 4 MHL المتوفر في جهة التلفزيون الخلفية.

4.6

Blu-ray مشغل أقراص

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray.



- إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


صوت فيديو يسار يمين / Scart

يمكنك استخدام توصيلات YPbPr أو HDMI أو SCART لتوصيل كاميرا الفيديو. إذا كانت كاميرا الفيديو لديك مزودة فقط بخراج فيديو (CVBS) وأخراج صوت يسار/يمين، استخدم محول صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلات SCART.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك النقراس المحمول ويفتح لانحة تعرض محتواه. في حال لم يتم عرض اللنحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES USB وحدد SOURCES USB.

لتوقف عن مشاهدة محتوى محرك النقراس المحمول، اضغط على TV أو DASH. لفصل محرك النقراس المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.



4.10

كاميرا الصور

عرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم أحد توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

في حال لم يتم عرض اللنحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES USB. قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تقلل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

4.10


كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



بواسطة DVI إلى HDMI


أو، يمكنك استخدام محول DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكابل صوت يسار/يمين (وأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بداخل الصوت IN يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.


4.11

كاميرا الفيديو

HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.







*توفر هذه الميزة لطرازات معينة فقط من أجهزة التلفزيون

5.3

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرقت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية... .

- عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجوبيستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون للظهور القائمة الأساسية.

- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (►) مستوى الصوت أو = القناة أو ☰ المصادر.

- اضغط للنعل أو النسفل لضبط مستوى الصوت أو للضبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعل أو النسفل للبحث في المتصادر، بما في ذلك تحديد الموقف.

- 4 وستختفي القائمة تلقائياً.

تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد. حدد (OFF) واضغط على مفتاح الجوبيستيك.



تشغيل وإيقاف التشغيل

5.1 تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفّر بمدخل ادخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيّع خسوس المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على (POWER) على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون، أو اضغط على (HOME). يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو في حال كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبدّل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على (POWER) على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائرة قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ووأخذ الطاقة في كل الأوقات.

5.2

سطوع علامة الكلمة

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو خبيطه على الجهة الظهرية من التلفزيون.


للضبط أو إيقاف التشغيل

- 1 وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على (HOME) وحدد الميزات واضغط على (OK).
- 2 وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: اضغط على (HOME) وحدد الميزات واضغط على (OK).
- 3 للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يجب الاطلاع على دليل التثبيت (حددادات بنية) علامة Philips واضغط على (OK).
- 4 حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الندنى أو حدد إيقاف التشغيل إضاءة علامة الكلمة.
- 5 اضغط على (BACK) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

جهاز تحكم عن بعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - وضع الاستعداد / تشغيل لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ALARM لتعيين المبهج.

3 - PICTURE STYLE لتحديد أحد أنواع الصوت.

4 - LIST لفتح قائمة القنوات.

5 - SOURCES لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - SLEEP لفتح لائحة وقت السكون.

7 - STYLE SOUND لتحديد أحد أنواع الصوت.

8 - MY CHOICE لتشغيل خياري.

9 - TV GUIDE لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

10 - SETTINGS لفتح قائمة الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات.



1 - SMART INFO

لفتح صفحة المعلومات الذكية.

2 - المفاتيح الالوانة التحديد المباشر للخيارات. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق إلى فتح التعليمات.

3 - INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4 - BACK للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.

للعودة إلى صفحة Internet/App السابقة.

5 - TV

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. الخروج من تطبيق تلفزيون تفاعلي.

6 - APPS لفتح عرض التطبيقات.

7 - OPTIONS لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - OK

لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - المفاتيح النسخه/التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - HOME لفتح القائمة الرئيسية.

أسفل

آخر البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

6.4

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.
لتقطيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية للتقطيف جهاز التحكم عن بعد.



1 - (+) مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

2 - مفاتيح الأرقام
لتحديد قناة بشكل مباشر.

3 - SUBTITLE

لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

4 - CLOCK

عرض الساعة.

5 - =

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

6 - ✖️ كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT

لفتح النص/نصوص المعلومات أو إغلاقه.

6.2

وستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي الواي فاي عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء للرسائل الواي فاي. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو وستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الواي فاي.

6.3

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للسبيال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
- استبدل البطاريات القديمة بطاريتين من النوع 5 AAA-R03-1.5 فولت. تأكد من وجادة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.
- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

القنوات

7.1

مشاهدة القنوات التلفزيونية

تبديل القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. وسينتقل التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

يمكنك أيضاً الضغط على **HOME** لفتح القائمة الرئيسية ثم الضغط على **▶** لتحديد القناة التي تريدها.

لتبدل القنوات، اضغط على **+ = -** أو **=**. إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الرقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم لتبدل القنوات.

للعودة إلى القناة التي تم خبيطها سابقاً، اضغط على **◀ BACK**.

لتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** لفتح شبكة القنوات.

يمكن أن تحتوي شبكة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+ = -** أو **=**.

لإغلاق قوائم القنوات بدون تبدل القنوات، اضغط على **LIST** مرة أخرى.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

لائحة القنوات

طرق عرض قائمة القنوات

في لائحة القنوات، يمكنك العثور على كل القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة.

إلى جانب لائحة القنوات الكل، التي تضم كل القنوات المثبتة حيث يمكنك عرض محطات الراديو المثبتة بشكل منفصل أو اكتشاف القنوات التي تهت إضافتها مؤخراً في جديد.

شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن للتلفزيون عرض شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل شعارات القنوات . . .

- 1- وضع المستعار: تشغيل - اضغط على **HOME** وحدد الميزات واضغط على **OK**.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(لحصول على معلومات حول الوضع المختار، يرجى اللاطلاع على دليل التثبيت)

- 2- حدد القنوات <إعدادات القنوات>، تمكن شعارات القنوات واضغط على **OK**.

- 3- حددلا واضغط على **OK**.

- 4- اضغط على **◀ BACK** بشكل متكرر إذا لزم النقر للغلق القائمة.

خيارات للقنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، توفر لك بعض الخيارات تبعاً لنوع القناة (رقمية أو تناظرية) التي تشاهدها أو تبعاً للإعدادات التلفزيون التي عينتها.

فتح قائمة خيارات

أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **OPTIONS**.

الوصول العام

بع تشغل الوصول العمومي، يمكنك تعين بعض الخيارات المخصصة للأشخاص الضعاف السمع والبصر.

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو براجح مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلان بتتوافق مثل هذه القنوات التلفزيونية.

الترجمات

يمكنك هذا الخيار من التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. حدد تلقائي لعرض الترجمات فقط عند كتم الصوت باستخدام الرمز **◀**.

لغة الترجمة

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة ترجمة متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة.

لغة الصوت

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة صوت متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة.

ثاني - II

إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معًا، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

الواجهة المشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM). يمكنك تعين إعدادات ووفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

HbbTV على هذه القناة

يمكنك حظر صفحات HbbTV من قناة توفر **HbbTV**.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (سواء كانت تناظرية أو رقمية) أو جهاز متصل تشاهده.

مشاركة

لتمكن المستخدم من توصيل شاطئه بواسطة الشبكات الاجتماعية مثل Twitter أو البريد الإلكتروني).

*لأجهزة Smart TV فقط.

تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يهلا الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة . . .

- 1 وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .

(للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2 حدد صورة < تنسيق الصورة واضغط على OK .
- 3 حدد تنسيقاً من اللائحة، ثم اضغط على OK .

- 4 اضغط على BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلاق القائمة . . .

- ماء الشاشة
- الاحتياط ضمن الشاشة
- التكبير/التصغير بشكلٍ كبير
- توسيع الفيلم 16:9
- شاشة عرضية
- بلا مقاييس
- 4:3

7.2

نص / نص معلومات

صفحات النص

فتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT . أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص
لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الزرقاء.
- 2 استخدم مفاتيح النسهم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مزبور بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على ▲ أو ▼ .

صفحات نص T.O.P .

تقديم بعض جهات البث نص T.O.P .
لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط النص ضمن OPTIONS .

نظرة عامة على T.O.P .

الصفحات المفضلة

ينشئ التلفزيون لاحظ تضيّع صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عمود صفحات النص المفضلة.

- 1 في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للاظهار عمود الصفحات المفضلة.
- 2 اضغط على ▼ (الأسفل) أو ▲ (العلوي) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك ومسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

خيارات النص

في النص/نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي .

- تجديد الصفحة
- لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
- شاشة ثنائية / ماء الشاشة
- للاظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P ..
- لفتح نص T.O.P ..
- تكبير
- لتكبير صفحة النص لتلائم القراءة العربية.
- إظهار
- للاظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتوكيين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- لغة
- لتبديل مجموعة النحيف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- النص 2.5
- لتشييط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- (للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على OK .
- 3 حدد اللغات > النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK .

- 4-حدد لغات النص المفضلة.

- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النهر للغلق القائمة.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح **الملون — (النحمر)** أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام السهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام ومفتاح BACK ← للتنقل بين صفحات iTV.

(النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط))

.BACK لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للغلق، اضغط على ←.

إغلاق صفحات iTV

تعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه للغلق الصفحة. لفرض إغلاق صفحة iTV، بدل إلى القناة التلفزيونية التالية واضغط على ←.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً اختيارية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تشغيل النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لإيقاف تشغيل النص 2.5

- اضغط على TEXT.

- 2-وو فتح النص/تصوّص المعلومات على الشاشة، اضغط على ⌂OPTIONS .

- 3-حدد نص 2.5 < إيقاف.

- 4-اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر اذا لزم النهر للغلق القائمة.

7.3

التلفزيون التفاعلي

iTV حول

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطاب.

, . . . MHEG, HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV

Interactive TV - او (iTV) Broadcast Broadband TV

) الزر أو الرقمي بالنسبة التلفزيون الى الأحيان بعض في شاريء (.

النحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة [موقع ويب لجهة البث على الإنترنت](#).

ما الذي تحتاج إليه

يتوفّر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاروئية للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

- 1-وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت) .

- 2-حدد القنوات < إعدادات القنوات > تعيين Hbb TV واضغط على OK .

- 3- حددنعم.

- 4-اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النهر للغلق القائمة.

إذا لم تكن تزيد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك وضع صفحات HbbTV بهذه القناة فقط.

- 1- اضبط القناة التي تزيد وضع صفحات HbbTV الخاصة بها.

- 2-اضغط على ⌂OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة.

- 3-حدد إيقاف.

- العنوان عليها.
 - 5 يمكنك تعيين تذكرة أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
 - 6 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناهائية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون لقنوات الوثيقة على التلفزيون. ويجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون لقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على ≡ TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات المولف المحدد.

اضغط على ≡ TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل. في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرنامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

- من دليل التلفزيون، يمكنك التوسيع إلى برنامج حالي.
 للتبديل إلى البرنامج (القناة). حدد البرنامج واضغط على OK (ووافق).
 عرض تفاصيل البرنامج
 لعرض تفاصيل البرنامج المحدد
 - اضغط على INFO .
 - اضغط على ← BACK للغلق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرنامج المجدولة للنظام القادة (لغایة 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون **yellow** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

البحث حسب النوع

- إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنفالم والبرامج الرياضية وغير ذلك.
- للبحث عن برامج حسب النوع ≡
- اضغط على ≡ TV GUIDE .
 - اضغط على ≡ OPTIONS .
 - 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK .
 - 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK . تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم

القائمة الرئيسية

9.1

حول القائمة الرئيسية

للأستماع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android. اعهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

تهماً مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي من نظام التشغيل Android. تشكل القائمة الرئيسية مركز التلفزيون. فمن هذه القائمة يمكنك بعد تشغيل أي تطبيق أو التبديل إلى قناة تلفزيونية أو فتح موقع ويب أو التبديل إلى جهاز متصل. قد تحتوي القائمة الرئيسية على عناصر مختلفة بحسب إعداد التلفزيون بذلك.

تم تنظيم القائمة الرئيسية في شكل صنفوف □

LIST ≡

يتضمن الصنف الأول مجموعة قنوات. حدد القناة التي تريد مشاهدتها.

Smart Info

يمكن هذا الصنف المستخدم من تشخيص معلومات الفندق على التلفزيون.

التطبيقات

يتضمن صنف التطبيقات كل التطبيقات المتوفرة مع التلفزيون. ستجد في هذا الصنف أيضاً التطبيقات الخاصة بالتلفزيون، مثل شاهد التلفاز والمصادر الوسائط وغيرها. ستظهر التطبيقات التي شغلتها مؤخراً في قائمة الصنف.

الميزات

يمكنك فتح مجموعة من الإعدادات من هذا الصنف.

لغة

يستطيع المستخدم تعين لغة التلفزيون من هذا الصنف.

9.2

فتح القائمة الرئيسية

لفتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر □

- اضغط على HOME.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← لغلق القائمة الرئيسية من دون تشغيل أي ميزة أو وظيفة.

المصادر

10.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB متصل أو رؤية التسجيلات التي قوتها بها على محرك أقراص محمول USB متصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل ▶

- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- اضغط على SOURCES مرة أخرى للغلاق القائمة.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لتشغيل مشغل النقرات والتلفزيون من وضع الاستعداد وبعد تشغيل الموسيقى فوراً، اضغط على ▶ (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI CEC كهذا ويجب أن تكون وظيفة HDMI على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

10.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

- لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد ▶
- اضغط على SOURCES.
 - حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
 - اضغط على OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
 - اضغط على OPTIONS مرة أخرى للغلاق قائمة الخيارات.
- الخيارات المختارة ...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

10.3

اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قوتها بتوسيط HDMI، يمكنك استخدام كبل HDMI CEC، وفيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضوع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثلثية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز ▶ على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تنسج بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الأسم. لتغيير نوع الجهاز...

- حدد الجهاز في قائمة المصادر.
 - اضغط على ▶ (يدين) لتحديد الرمز ▶ واضغط على OK.
 - اضغط على BACK للخلفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
 - اضغط على ▼ (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتوفرة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.
 - إذا كنت تزيد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصى به، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
 - حدد إغلاق واضغط على OK للغلاق هذه القائمة.
- لتغيير اسم الجهاز ▶
- حدد الجهاز في قائمة المصادر.
 - اضغط على ▶ (يدين) لتحديد الرمز ▶ واضغط على OK.
 - استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على ▶ للتأكد.
 - اضغط على BACK للخلفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
 - إذا كنت تزيد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصى به، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
 - حدد إغلاق واضغط على OK للغلاق هذه القائمة.

10.4

ألعاب أو كمبيوتر

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة وقيم الدقة وتفاصيل أخرى. لا تقلق بشأن الإعدادات المثلثية.

بالنسبة لبعض الأجهزة، يكون نوع الجهاز غير واضح. يمكن لوحة تحكم بالألعاب أن تحتوي على مشغل أقراص Blu-ray ويتم تعيين النوع إلى مشغل نظراً لأنه يتم استخدامه كمشغل أقراص في معظم الوقت. بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة، يمكنك التبديل إلى الإعدادات المثلثية للألعاب بشكلٍ وقت. أو بدلاً من ذلك، قم بالتبديل إلى الإعدادات المثلثية لكمبيوتر متصل.

يمكنك استخدام الإعداداتألعاب أو كمبيوتر فقط عند التبديل إلى جهاز متصل في قائمة المصادر. يتم تخزين إعداد الألعاب أو الكمبيوتر للجهاز المحدد.

للتغيير إلى الإعدادات المثلثية للألعاب أو الكمبيوتر يدوياً...

- وضع المستهلk: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- الحصول على معلومات حول الوضع المحترف. يرجى الاطلاع على دليل التثبيت (الحصول على صورة < وتقدم واضغط على OK .
- حدد صورة أو الكمبيوتر واضغط على OK .
- حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو يقفز أو يقفز التشغيل.
- اضغط على ◀ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للغلاق القائمة.

تذكر أن تعيد تعيين هذا الإعداد إلى إيقاف عند توقف عن ممارسة اللعبة.

إعادة مسح التوصيات

يمكنك إعادة مسح كل توصيات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالجهزة المتصلة حديّناً.

لإعادة مسح التوصيات...

- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- اضغط على ▲ (أعلى) لتحديد الرمز O في أعلى الجزء اليمين من قائمة المصادر.
- اضغط على OK للبدء بمسح التوصيات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديّناً إلى قائمة المصادر.

التطبيقات

11.1

حول التطبيق

يمكن الاطلاع على كل التطبيقات عبر الضغط على التطبيقات على جهاز التحكم عن بعد. تقدم تطبيقات التلفزيون هذه الترفيه اللازم لتعزيز تجربة إقامتك في الفندق. يمكن الوصول أيضاً إلى التطبيقات من قسم التطبيقات ضمن قائمة التطبيقات.

11.2

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من القائمة الرئيسية.

بدء تشغيل تطبيق

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على HOME وحدد التطبيقات ثم اضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: اضغط على HOME وحدد التطبيقات ثم اضغط على OK .
(للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد التطبيق الذي تريده واضغط على OK .
- 3 لإيقاف تشغيل تطبيق محدد، اضغط على BACK أو اضغط على TV أو يمكنك إيقاف تشغيل التطبيق باستخدام زر خروج/إيقاف.

إنترنت

12.1

بعد تصفح الإنترت

- يمكنك تصفح الإنترت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير معد لشاشة التلفزيون.
- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلًا).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

بعد تشغيل مستعرض الإنترت

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على ► (يمين).
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على ► (يمين). (للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد إنترنت واضغط على OK.
- 3-أدخل عنوان الإنترنت وحدد ▶، واضغط على OK.
- 4-إغلاق الإنترنت، اضغط على □ HOME أو TV.

12.2

خيارات على الإنترت

توفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

فتح الخيارات الإضافية □

- عند فتح موقع الويب، اضغط على ≡ OPTIONS.
- 2-حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- 3-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا أزم النقر للغلاق القائمة.

إدخال العنوان

للدخول عنوان إنترنت جديد.

إظهار المفضلة

لعرض الصفحات التي حددتها كمفضلة.

إعادة تحميل الصفحة

لتحميل صفحة الإنترت مرة أخرى.

تكبير/تصغير الصفحة

استخدم شريط التمرير لتعيين نسبة التكبير/التصغير.

معلومات النهان

لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

تمييز كمفضلة

لتمييز الصفحة الحالية كمفضلة.

الترجمات

لتحديد الترجمات في حال توفرها.

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

إن طريقة فتح قائمة ولغات الوسانط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين اللغات عليه. راجع الفصول أعلاه.
لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد **MUSIC**، وحدد اسم الملف واضغط على OK في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين. يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو الأخرى.

- للإيقاف الغنية مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للعودة.
- للرجوع أو التقدير إلى الأمام، اضغط على ►► أو ◀◀. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقادير مترين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى أغنية التالية في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد ▶ على الشاشة واضغط على OK.
- للرجوع إلى المجلد، اضغط على ← BACK. وستبقى الموسيقى قيد التشغيل.
- للإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على ■ (إيقاف).

شريط التقدم

للظهور شريط التقدم عند تشغيل أغنية (موقع رأس التسجيل والمدة والعنوان والتاريخ الخ.). اضغط على INFO. اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

- تحديد كمفضلة ■ تعيين الأغنية المحددة كمفضلة.
- تشغيل الكل ■ تشغيل كل النغاني في هذا المجلد.
- تشغيل واحد ■ تشغيل هذه الأغنية فقط.
- تبديل ■ تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- تكرار ■ تشغيل كل النغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرا.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

14.1

Miracast

Miracast Fi-Wi حول

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون باستخدام Wi-Fi Miracast. جهاز يكون أن يجب على الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن نفس النطاق، أي التواجد في نفس الغرفة.

تحقق ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول جاهزاً لـ Miracast.

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi CERTIFIED Miracast باستخدام Miracast اللوحي الجهاز أو الذكي الهاتف شاشة مشاهدة يمكنه أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة للسلكية. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لست بحاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Wi-Fi CERTIFIED Miracast عليهما. ويجب تشغيل Miracast عليهما.

تخضع Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ولا يمكنها عرض محتوى ممتاز محمي من النسخ أرسله جهاز. وتبلغ دقة الفيديو القصوى المعتمدة 720p 2.4 GHz أو 1080p 5 GHz.

لمزيد من المعلومات حول Wi-Fi CERTIFIED Miracast زيارة يمكنك الموقع www.wi-fi.org.

إن Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي عبارة عن علامات تجارية مسجلة للاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Wi-Fi Alliance و Miracast و CERTIFIED Miracast تجاريتين عالميين عن عبارة هما للاتحاد Wi-Fi Alliance .

مشاركة شاشة على التلفزيون

لكي تتمكن من مشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون . . .

- 1- شغل التلفزيون.

- 2- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME <الميزات ثم اضغط على ▶ (يبين).

- 3- حدد Miracast واضغط على OK.

- 4- على الجهاز، افتح تطبيقاً مثل Wi-Fi Direct أو Wi-Fi Miracast أو Wireless Display * أو تطبيقاً مثل Intel Miracast أخري.

- 5- في اللحظة التي تم العثور عليها، حدد التلفزيون وقم بتوصيله.

- 6- على التلفزيون، اقبل بطلب الاتصال بالتلفزيون. في حال الاتصال، فسيعرض التلفزيون شاشة الجهاز.

- 7- على الجهاز، حدد ملفات الفيديو أو الصور أو الملفات التي ت يريد مشاهدتها على التلفزيون.

* إن ميزة Miracast معتمدة من WiDi 3.5 والاصدارات اللاحقة.

تأخير الشاشة

تبلاً مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة أكثر قدراً وأقل معالجة للطاقة.

MHL

إن هذا التلفزيون متوافق مع MHL .

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقاً أيضاً مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . واثناء اتصال كبل MHL . يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعد توصيلة MHL وثالية.

لمشاهدة الفيلم أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كابل MHL

تحتاج إلى كابل MHL غير نشط (Micro USB بـ HDMI) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف HDMI 4 MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI.



إن MHL وشعار Mobile High-Definition Link MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح LLC, MHL.

الإعدادات

15.1

الصورة

نحو الصورة

تحديد نمط

لكي تتمكن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعينه مسبقاً.

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: اضغط على HOME وحدد الميزات ثم اضغط على OK .
- للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت
- حدد صورة > اللون واضغط على OK .
- اضبط القيمة بواسطة السهمين ▲ (الناعل) أو ▼ (النسفل).
- اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

التبابين

باستخدام التبابين، يمكنك ضبط تباين الصورة.

لضبط التبابين

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: اضغط على HOME وحدد الميزات ثم اضغط على OK .
- للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت
- حدد صورة > التباين واضغط على OK .
- اضبط القيمة بواسطة السهمين ▲ (الناعل) أو ▼ (النسفل).
- اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

الوضوح

باستخدام الحدة، يمكنك ضبط تباين الصورة.

لضبط التباين

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: اضغط على HOME وحدد الميزات ثم اضغط على OK .
- للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت
- حدد صورة > الحدة واضغط على OK .
- اضبط القيمة بواسطة السهمين ▲ (الناعل) أو ▼ (النسفل).
- اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

إعدادات الصورة المتقدمة

ألعاب أو كمبيوتر

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوعاً صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المتألية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كان لديك وحدة تحكم بالألعاب مزودة بمشغل أقراص Blu-ray وغضون . Blu-ray Disc (قرص Blu-ray). ربما تكون قد قمت بتعيين اسم النوع إلى ← BACK

تحصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. تسمح لك بتحصيص كل نمط. يمكن للنوع شخصي فقط حفظ الإعدادات في قائمة المصادر لكل جهاز متصل.

استعادة النمط

وتعتبر تحديد نمط الصورة، يمكنك ضبط أي إعداد للصورة في كل الإعدادات > صورة

سيقوم النوع المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصورة لنوع شخصي فقط. يستطيع نمط الصورة - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز وتصل فريدي في قائمة المصادر.

للستعادة النمط إلى إعداداته الأصلية

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: اضغط على HOME وحدد الميزات ثم اضغط على OK .
- للحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت
- حدد صورة > PICTURE STYLE . وحدد نمط الصورة الذي تريده استعادته.

- 3 حدد اللون < درجة حرارة اللون واضغط على OK.
- 4 حدد عادي أو دافئ أو بارد. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
- 5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

درجة حرارة لون مخصصة

بواسطة درجة حرارة اللون المخصصة ، يمكنك تعين درجة حرارة اللوان بنفسك. لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة، حدد أولاً الإعداد المخصص في قائمة درجة حرارة اللوان. إن الإعداد درجة حرارة اللوان المخصصة مخصص للمستخدمين المترددين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على □ HOME وحدد الميزات ثم اضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2 حدد صورة < وتقدم واضغط على OK.
- 3 حدد اللون < درجة حرارة لون مخصصة واضغط على OK.
- 4 حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- 5 اضغط على السهرين ▲ (ال أعلى) أو ▼ (الأسفل) لضبط القيمة.
- 6 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعين المستوى الذي يمكن عنده تخفيض استهلاك الطاقة من خلال خفت شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.

لتحجيم المستوى

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على □ HOME وحدد الميزات ثم اضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2 حدد صورة < وتقدم واضغط على OK.
- 3 حدد التباين < وضع التباين واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف وقياس، أو أعلى مستوى من الطاقة أو أفضل صورة .
- 5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في الوناية والمتروسطة والفاتحة في الصورة.

لتحجيم المستوى

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على □ HOME وحدد الميزات ثم اضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2 حدد صورة < التباين الديناميكي واضغط على OK.
- 3 حدد التباين < التباين الديناميكي أو متوسط أو الحد الذري .
- 4 حدد إيقاف ، أو الحد الذري ، أو متوسط أو الحد الذري .
- 5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

بع اعداد Game or Computer (اللعبة أو الكمبيوتر). يمكنك، الانتقال إلى الإعدادات المثلثية لللعبة بيدواً. لا تنسِ ايقاف تشغيل اعداد Game or Computer (اللعبة أو الكمبيوتر)، عندما تعود لمشاهدة التلفزيون.
لتبديل الاعداد بيدواً

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- 2 وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 3 حدد صورة < وتقدم واضغط على OK.
- 4 حدد ألعاب أو كمبيوتر، وحدد نوع الجهاز الذي ترغب في استخدامه. للتبدل والعودة إلى التلفزيون، حدد أيقاف.
- 5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

إعدادات اللون

درجة اللون

بواسطة درجة اللون، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لتحجيم درجة اللون ...

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- 2 وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 3 حدد صورة < وتقدم واضغط على OK.
- 4 اضبط القيمة بواسطة السهرين ▲ (ال أعلى) أو ▼ (الأسفل).
- 5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة اللوان والتفاصيل في اللوان الساطعة.

لتحجيم المستوى

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- 2 وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 3 حدد صورة < وتقدم واضغط على OK.
- 4 حدد الحد النصري أو متوسط أو الحد الذري أو إيقاف.
- 5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

درجة حرارة ملونة

بواسطة درجة حرارة اللوان، يمكنك تعين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعين اعداد درجة حرارة بنفسك
بواسطة درجة حرارة اللوان المخصصة. إن الإعدادين درجة حرارة اللوان ودرجة حرارة اللوان المخصصة مخصصان للمستخدمين المترددين.

لتحجيم اعداد ملونة

- 1 وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على □ HOME وحدد الميزات ثم اضغط على OK.
- 2 وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 3 حدد صورة < وتقدم واضغط على OK.

التبابن المثالي

بواسطة التبابن المثالي، يمكنك تعين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

لضبط المستوى

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صورة < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد الحدة > دقة فائقة واضغط على OK.
- 4-حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النزول، للغلق القائمة.

السطو

بواسطة السطوط، يمكنك تعين مستوى السطوط في إشارة الصورة. إن السطوط هو إعداد مخصص للمستخدمين المتقدسين. ونحو نصح المستخدمين غير المترقبين بتعديل السطوط بواسطة إعداد التبابن.

لضبط المستوى

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صورة < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد التبابن < السطوط واضغط على OK.
- 4-اضغط على السهمين ▲ (للعل) أو ▼ (للسفل) لضبط القيمة.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النزول، للغلق القائمة.

تبابن الفيديو

بواسطة تبابن الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تبابن الفيديو.

لضبط المستوى

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صورة < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد التبابن < تبابن الفيديو واضغط على OK.
- 4-اضغط على السهمين ▲ (للعل) أو ▼ (للسفل) لضبط القيمة.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النزول، للغلق القائمة.

جاوا

بواسطة جاوا، يمكنك تعين إعداد غير خطي للضوء الصورة وتبابنها. وقد تم وضع إعداد جاوا للمستخدمين المترقبين.

لضبط المستوى

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صورة < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد التبابن < جاوا واضغط على OK.
- 4-اضغط على السهمين ▲ (للعل) أو ▼ (للسفل) لضبط القيمة.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النزول، للغلق القائمة.

- اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النهر، للغلق القائمة.

إعدادات الحركة

الحركة المثلالية الطبيعية

باستخدام ميزة Perfect Natural Motion ، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في التعلم على التلفزيون. بفضل ميزة Perfect Natural Motion ستكون أي حركة سلسة ورشيقه.

لضبط اهتزاز الحركة

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: اضغط على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد صوت < نمط الصوت واضغط على OK .
- حدد أحد النهاط في اللائحة.
- اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النهر، للغلق القائمة.

Natural Motion

وهو Natural Motion ، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في التعلم على التلفزيون. بفضل ميزة Natural Motion ستكون أي حركة سلسة ومتسلقة.

لضبط اهتزاز الحركة

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد صورة < متقدم واضغط على OK .
- حدد حركة < Natural Motion Digital واضغط على OK .
- حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الذئني أو ايقاف.
- اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النهر، للغلق القائمة.

شاشة LCD واضحة

بواسطة ميزة Clear LCD، ستقوم بتشغيل حدة حركة فائقة ومستوى لون أسود أفضل وتباهي عالي بدون وهيض وصورة هادنة وزاوية عرض أكبر.

ل التشغيل أو ايقاف التشغيل

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد صورة < متقدم واضغط على OK .
- حدد حركة < Clear LCD واضغط على OK .
- حدد تشغيل أو ايقاف تشغيل.
- اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النهر، للغلق القائمة.

15.2

الصوت

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

لضبط المستوى

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: اضغط على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد صوت < الجهير واضغط على OK .
- اضبط القيمة بواسطة السهمين ▲ (العلوي) أو ▼ (السفلي).
- اضغط على ← BACK بشكل متكرر اذا لزم النهر، للغلق القائمة.

الطنين الثلاثي

بواسطة الطنين الثلاثي، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صوت < متقدم واضغط على OK.
- 3-حددتنيق اخراج الصوت واضغط على OK.
- 4-حددتعدد القنوات أواستيريو.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

ضبط مستوى اخراج الصوت

وضع الصوت المحيط
باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعين تأثير الصوت لسواءات التلفزيون.
لتعيين وضع الصوت المحيط

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صوت < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد ضبط مستوى الصوت المحيط ثم اضغط على OK.
- 4-حدد استيريو أو صوت محيطي مدخل.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

وضع الصوت المحيط
باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعين تأثير الصوت لسواءات التلفزيون.

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صوت < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد ضبط مستوى الصوت المحيط ثم اضغط على OK.
- 4-حدد استيريو أو صوت محيطي مدخل.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

ضبط مستوى الصوت تلقائياً

بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو ايقاف التشغيل

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صوت < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد ضبط مستوى الصوت تلقائياً واضغط على OK.
- 4-حدد تشغيل أو ايقاف تشغيل.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

Clear Sound

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنه إعداد مثل
لبرامج الاخبار، ويمكنك تشغيل تحسين الكلام أو ايقاف تشغيله.

للتشغيل أو ايقاف التشغيل

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صوت < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد Clear sound واضغط على OK.
- 4-حدد تشغيل أو ايقاف تشغيل.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

تأخير اخراج الصوت

إذا قررت بتعيين تأخير في موازنة الصوت على نظام المسرج المنزلي، لموازنة الصوت مع الصورة، يجب ايقاف تشغيل تأخير اخراج الصوت على التلفزيون.

لايقاف تشغيل تأخير اخراج الصوت...

وضع الصوت المحيط
باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو ايقاف التشغيل

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صوت < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد ضبط مستوى الصوت تلقائياً واضغط على OK.
- 4-حدد تشغيل أو ايقاف تشغيل.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

توازن اخراج الصوت

إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك تعين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن اخراج الصوت.

لموازنة الصوت على التلفزيون

وضع الصوت المحيط
باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو ايقاف التشغيل

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على □ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد صوت < متقدم واضغط على OK.
- 3-حدد ضبط مستوى الصوت تلقائياً واضغط على OK.
- 4-حدد تشغيل أو ايقاف تشغيل.
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور، للغلق القائمة.

مكبرات صوت

سماعات رأس لسلكية

ما الذي تحتاج اليه

يمكنك توصيل جهاز لسلكى مزود بتقنية Bluetooth التلفزيون بهذا مكبر صوت لسلكى أو مضخم الصوت أو جهاز sound bar أو سماعات الرأس. يمكنك أيضًا توصيل ذراع اللعب اللاسلكى بـ Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لسلكى، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكى بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض مكبرات الصوت اللاسلكية وـ

أجهزة Bluetooth LE (استهلاك طاقة منخفض) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar ، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تبين - موازنة الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت Bluetooth بـ & quot;zمن وصول&

زمن ورقة . يقصد بـ زمن الوصول المرتفع أن الصوت متاخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاهة والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت اللاسلكى، اطلع على أحد الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

يمكن أن يتم توصيل مجموعة متنوعة من منتجات مكبرات الصوت اللاسلكية من Philips وأن تقوم بتشغيل الصوت التلفزيون. استشر موقع Philips على ويب لمعرفة منتجات الصوت اللاسلكية المناسبة لهذا التلفزيون [tv/www.philips.com-tv](http://www.philips.com-tv)

مستوى صوت مضخم الصوت

ضبط مستوى صوت مكبر الصوت اللاسلكى

- وضع الـ **HOME** وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل —قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع. (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

-2 حدد صوت < صوت بـ تقنية Bluetooth واضغط على OK.

-3 حدد مستوى مضخم الصوت واضغط على OK.

-4 اضبط القيمة بواسطة السعدين ▲ (النعل) أو ▼ (النسفل).

-5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

المشكلات

تر فقدان الاتصال

□ ضع مكبر الصوت اللاسلكى ضمن نطاق يبعد 5 أمتار عن التلفزيون.

□ تستطيع الـ **zماكن** التي تعكس نشاطاً لـ **اللاسلكى** عالي، والشقق التي تضم الكثير من الموجهات اللاسلكية أن تعرقل الاتصال اللاسلكى. حاول إبقاء الموجة وـ **مكبر الصوت اللاسلكى** في أقرب مسافة ممكنة إلى التلفزيون.

عدم تطابق الصوت والفيديو

□ قد تواجه بعض أنظمة مكبرات الصوت اللاسلكية مشكل في موازنة الفيديو والصوت. ننصح باستخدام منتجات الصوت اللاسلكية من Philips.

15.3

إعدادات بيئية

الشاشة وتوقفه عن التشغيل

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك ايقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

لإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط

- وضع الـ **HOME** وـ **تشغيل** — اضغط

على **HOME** وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل —قائمة الضيف: اضغط على **HOME** وحدد الميزات واضغط على OK.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

-2 حدد صوت < صوت بـ تقنية Bluetooth واضغط على OK.

-3 حدد إعدادات بيئية واضغط على OK.

-4 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

بلغادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

تحديد مكبر صوت

لتوصيل مكبر صوت لـ **اللاسلكى**

- وضع الـ **HOME** وـ **تشغيل** — اضغط

على **HOME** وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل —قائمة الضيف: اضغط على **HOME** وحدد الميزات واضغط على OK.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

-2 حدد صوت < صوت بـ تقنية Bluetooth واضغط على OK.

-3 حدد اتصال واضغط على OK.

-4 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

ازالة مكبر صوت

لإزالة مكبر صوت لـ **اللاسلكى**

- وضع الـ **HOME** وـ **تشغيل** — اضغط

على **HOME** وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل —قائمة الضيف: اضغط على **HOME** وحدد الميزات واضغط على OK.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

-2 حدد صوت < صوت بـ تقنية Bluetooth واضغط على OK.

-3 حدد إزالة واضغط على OK.

-4 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . ويمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها . ويمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام وقوعك . استكشف إعدادات Android للحصول علىزيد من androidtv/www.support.google.com المعلومات حول هذه الإعدادات .

لفتح هذه الإعدادات ...

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط

على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع .
الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

-2 حدد إعدادات Android . واضغط على OK .

-3 استكشف إعدادات Android المختلفة .

-4 اضغط على ← بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة .

إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتثبيت لوحة مفاتيح USB ، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بجهاز توصيلات USB الموجودة على التلفزيون . عندها يمكنك تثبيت التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى . يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده . إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السiberiana أو اليونانية أو إلخ، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي .

لتغيير عدد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

وضع المستهلك: تشغيل - غير متوفر في هذا الوضع .

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع .

الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات .

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط

على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع .

الحصول على معلومات حول إعدادات القنوات واضغط على OK .

-2 حدد القنوات < إعدادات القنوات واضغط على OK .

-3 حدد توكين TV . واضغط على OK .

-4 حدد نعم .

-5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة .

إذا لم تكن تريدين الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط .

- اضبط القناة التي تريدين منع صفحات HbbTV الخاصة بها .

-2 اضغط على ← OPTIONS وحدد TV HBB على هذه القناة واضغط على OK .

-3 حدد إيقاف واضغط على OK .

وقت السكون

باستخدام وقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يدخل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً .

لتعيين وقت النوم . . .

- اضغط على HOME وحدد الميزات* واضغط على OK .

* وضع المستهلك: تشغيل - إعداد

* وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

-2 حدد إعدادات بینیه* وقت النوم .

* وضع المستهلك: تشغيل - حددإعدادات بینیه > وقت النوم .

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 240 دقيقة مع زيادة بفترة

30 دقيقة . إذا تم ضبط الوقت على إيقاف، فسيتوقف وقت النوم عن التشغيل .

يمكنك دالماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط وقت النوم أثناء

العد التنازلي .

-3 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة .

15.4

الإعدادات العامة

EasyLink

EasyLink

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل . . .

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط

على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع .

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

-2 حدد المصادر > وتقديم واضغط على OK .

-3 حدد EasyLink واضغط على OK . ثم حدد لخطوة إضافية .

-4 حدد إيقاف .

-5 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة .

التحكم عن بعد في EasyLink

لإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد .. EasyLink..

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط

على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .

وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع .

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

-2 حدد المصادر > وتقديم واضغط على OK .

-3 حدد EasyLink واضغط على OK . ثم حدد لخطوة إضافية .

-4 حدد جهاز التحكم عن بعد EasyLink واضغط على OK .

-5 حدد إيقاف .

-6 اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة .

وضعية التلفزيون

جزء من التثبيت الأولي، يتم تعين هذا الإعداد إلى على حامل للتلفزيون أوتعليق على الجدار. إذا قمت بـ**تغيير مكان التلفزيون** منذ ذلك الوقت، فعليك ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

- **وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.**
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- **2-حدد صوت < وضعية التلفزيون واضغط على OK.**
- **3-حدد على حامل للتلفزيون أوتعليق على الجدار.**
- **4-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.**

تضييلات اللغة

إعدادات لغة الصوت

بما كان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية ومحكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيُبَدِّل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

تعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- **1-وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.**
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- **2-حدد المنطقة واللغة > اللغات > الصوت الرئيسي أو الصوت الثاني واضغط على OK.**
- **3-حدد اللغة التي تريدها.**
- **4-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.**

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة

- **1-اضغط على ← OPTIONS.**
- **2-حدد لغة الصوت وحدد لغة الصوت التي تريدها مؤقتاً.**

الترجمات

التشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو ايقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت. أو للظهور الترجمات تلقائيًا عندما لا يتم بث البرنامج باللغة المطلوبة ؛ اللغة التي تم تعينها للتلفزيون ١- حدد تلقائي. وسيظهر هذا الإعداد أيضًا الترجمات تلقائيًا عندما تقوم بكتم الصوت.

إعدادات لغة الترجمة

بما كان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأخذ البرامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

تعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- **1-وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.**
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- **2-حدد المنطقة واللغة > اللغات > الترجمة الرئيسية أو الترجمة الثانية واضغط على OK.**
- **3-حدد اللغة التي تريدها.**
- **4-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.**

لتحديد لغة الترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- **1-اضغط على ← OPTIONS.**
- **2-حدد لغة الترجمة وحدد اللغة التي تريدها مؤقتاً.**

الساعة والمنطقة واللغة

لغة القائمة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل

- **1-وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK.**
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- **2-حدد المنطقة واللغة > اللغات > لغة القائمة واضغط على OK.**
- **3-حدد قائمة اللغات واضغط على OK.**
- **4-حدد اللغة التي تريدها.**
- **5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.**

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تمايزية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1- بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

- 2- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

- 3- اضغط على TEXT مرة أخرى للغلق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التمايزية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تمايزية أو رقمية، بدل إلى القناة OPTIONS وفتح معلومات القناة في

لغات النص / نص المعلومات

صفحات النص

لفتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT. أثناء مشاهدة القنوات التمايزية.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

تحديد صفحة . . .

- 1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

- 2- استخدم مفاتيح السهم للتنقل.

- 3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمٌّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على ▲ أو ▼.

صفحات نص T.O.P

تقدّم بعض جهات البحث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط النص ضمن OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P ..

الصفحات المفضلة

ينشّأ التلفزيون للنهاية ضمن صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. وبإمكانك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عمود صفحات النص المفضلة.

- 1- في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للظهور عمود الصفحات المفضلة.

- 2- اضغط على ▼ (للأسفل) أو ▲ (للعلو) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثًا عن كل مثيلات وجودة لهذه الكلمة.

- 1- افتح صفحة نص واضغط على OK.

- 2- حدد الكلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح الأسماء.

- 3- اضغط على OK مرة أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

- 4- اضغط على OK مرة أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.

- 5- للتوقف عن البحث، اضغط على السهم ▲ (للعلو) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز الوصول

يمكن لبعض النجهزة الموصولة التي تلقى القنوات التمايزية تقديم النص أيضًا.

لفتح نص من جهاز الوصول . . .

الساعة

التاريخ والوقت

تلقياني

لمعرفة الوقت، اضغط على **HOME**. تُظهر القائمة الرئيسية دانهاً الوقت. في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

عندما تسجل البرامج - المجدولة في دليل التلفزيون، نتصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة خفياً لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائياً...

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على **HOME** وحدد الويزات واضغط على **OK**.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد إمكانية الوصول < الوصول العالمي واضغط على **OK**.
- حدد تشغيل ثم اضغط على **OK**.
- اضغط على **BACK** بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.
- حدد NTP - Automatic.
- اضغط على **OK**.
- اضغط على **BACK** بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدوياً...

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على **HOME** وحدد الويزات واضغط على **OK**.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد التاريخ والوقت < الإعداد اليدوي للتاريخ والوقت واضغط على **OK**.
- حدد التاريخ والوقت لضبطهما.
- اضغط على **OK**.
- اضغط على **BACK** بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

المنطقة الزمنية

تعيين المنطقة الزمنية...

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على **HOME** وحدد الويزات واضغط على **OK**.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد التاريخ والوقت < إعدادات المنطقة الزمنية واضغط على **OK**.
- حدد بدبلاك المنطقة الزمنية أو المنطقة الزمنية واضغط على **OK**.
- حدد أحدي المناطق الزمنية.
- اضغط على **OK**.
- اضغط على **BACK** بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

15.6

الوصول العام

التشغيل

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النص أو ضعيف السمع أو النعمي أو صاحب الرؤية الجزئية.

التشغيل

إذا لم يتم تشغيل الوصول العام أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله من قائمة الوصول العام.

التشغيل إمكانية الوصول

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على **HOME** وحدد الويزات واضغط على **OK**.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد إمكانية الوصول < الوصول العالمي واضغط على **OK**.
- حدد تشغيل ثم اضغط على **OK**.
- اضغط على **BACK** بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.
- عند تشغيل الوصول العام تتم إضافة خيار الوصول العام في قائمة الخيارات.

ضعيف السمع

بعض قنوات التلفزيون الرقمية تبث صوتاً وترجمات خاصة وكيفية للأشخاص ضعاف السمع والصم. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع، يبدل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. قبل أن تتمكن من تشغيل الخيار ضعاف السمع، يجب تشغيل الوصول العام.

لتشغيل خيار ضعاف السمع...

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على **HOME** وحدد الويزات واضغط على **OK**.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد إمكانية الوصول < ضعاف السمع واضغط على **OK**.
- حدد تشغيل ثم اضغط على **OK**.
- اضغط على **BACK** بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.
- لتشغيل ضعاف السمع أثناء مشاهدة التلفزيون...

1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **OPTIONS** .
وتحدد الوصول العام واضغط على **OK**.

2 - حدد ضعاف السمع وحدد تشغيل.

لتتحقق من توفر لغة صوت لضعف السمع، اضغط على **OPTIONS** (خيارات). وتحدد لغة الصوت وأبحث عن لغة صوت تحمل العلامة **+G**.

إذا لم تظهر إمكانية الوصول في قائمة الخيارات، فيجب تشغيل الوصول العام في قائمة الإعداد.

الوصف الصوتي

التشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

بهدف أن تتمكن من تعيين الصوت والمورثات الخاصة بالأشخاص ضعيفي البصر، يجب تشغيل الوصف الصوتي أولاً.

ويجب أيضاً تشغيل الوصول العام من قائمة الإعداد قبل أن تتمكن من تشغيل الوصف الصوتي.

بغض الوصف الصوتي، يضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي.
لتشغيل التعليق (عند توفره)

لتشغيل الوصف الصوتي...

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على **HOME** وحدد الويزات واضغط على **OK**.
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- حدد إمكانية الوصول < الوصف الصوتي واضغط على **OK**.
- حدد الوصف الصوتي لخطوة إضافية.
- حدد تشغيل ثم اضغط على **OK**.

الكلام

- بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضًا ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.
- لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .
- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
 - 2-حدد إمكانية الوصول < الوصف الصوتي واضغط على OK .
 - 3-حدد الكلام واضغط على OK .
 - 4-حددوصفي أو الترجمات واضغط على OK .
 - 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.
- التشغيل الوصف الصوتي أثناء مشاهدة التلفزيون...
 - 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OPTIONS . وحدد الوصول العام واضغط على OK .
 - 2- حدد الوصف الصوتي وحدد تشغيل. يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي. في قائمة الخيارات، حدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحمل علامة +.

مكبرات الصوت/سماعات الرأس

باستخدام مكبرات الصوت/سماعات الرأس، يمكنك تحديد الجهاز الذي تزيد سماع التعليق الصوتي منه.

على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.

تعيين مكبرات الصوت/سماعات الرأس

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد إمكانية الوصول < الوصف الصوتي واضغط على OK .
- 3-حدد مكبرات الصوت/سماعات الرأس واضغط على OK .
- 4-حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK .
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

خلط مستوى الصوت

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد إمكانية الوصول < الوصف الصوتي واضغط على OK .
- 3-حدد مستوى الصوت المختلط واضغط على OK .
- 4-ضبط القيمة بواسطة السهرين ▲ (النعل) أو ▼ (النسفل).
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

في حال توفر لغة صوت مع تعليق صوتي مُختلف، يمكنك أيضًا أن تجد هذا الإعداد في ← OPTIONS > الوصول العام > مستوى الصوت المختلط.

تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاسترييو أو الصوت المتناشي.

تشغيل تأثيرات الصوت (عند توفرها)

- وضع المستهلك: تشغيل - اضغط على HOME وحدد الميزات واضغط على OK .
- وضع الضيف: تشغيل - قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد إمكانية الوصول < الوصف الصوتي واضغط على OK .
- 3-حدد تأثير الصوت واضغط على OK .
- 4-حدد تشغيل ثم اضغط على OK .
- 5-اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

تثبيت القناة

16.1

تثبيت الهوائي/الكبل

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة الرابعة صباحاً، بتحديث القنوات وت تخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات و يتم وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات □

- وضع المستهلك: تشغيل – غير متوفر في هذا الوضع.

وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

- وضع المستهلك: تشغيل – غير متوفر في هذا الوضع.

وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوانياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للحتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية □

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط

على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.
وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2- حدد القنوات > تثبيت القناة RF واضغط على OK.

- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.

- 4- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

- 5- حدد بحث التردد أو DVB-T أو بحث C- واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

- 6- حدد بحث هرّأ أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع هوائي أو التتحقق من التوصيات لتحسين الاستقبال.

- 7- يمكنك أيضًا تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال هرّأ أخرى.

- 8- اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النزول للغلق القائمة.

تثبيت يدووي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناطيرية يدوياً. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناطيرية يدوياً

- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط

على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.

(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2- حدد القنوات > تثبيت القناة RF واضغط على OK.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات □

- 1- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2- حدد القنوات > تثبيت القناة RF واضغط على OK.

- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.

- 4- حدد بحث عن قنوات واضغط على OK.

- 5- حدد بدء واضغط على OK.

- 6- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.

- 7- حدد البالد المتواجد فيه النزول واضغط على OK.

- 8- حدد التالي واضغط على OK.

- 9- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كابل (DVB-C).

- 10- اضغط على OK.

- 11- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناطيرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

- 12- حدد التالي واضغط على OK.

- 13- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

- 14- اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النزول للغلق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون □

- 1- وضع المستهلك: تشغيل – اضغط

على ▲ HOME وحدد الميزات واضغط على OK.

وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
(الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

- 2- حدد إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.

- 3- حدد دعم تثبيت التلفزيون واضغط على OK.

- 4- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.

- 5- حدد دعم واضغط على OK للتأكيد.

- 6- ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

- 7- اضغط على ← BACK بشكل متكرر إذا لزم النزول للغلق القائمة.

- 3 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 - حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على ► (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم اضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لوقت قصير.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

البرنامـج

17.1

تحديث البرنامج

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال عالي السرعة بإنترنت ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون.

استخدم محرك أقراص USB محمول توفر فيه مساحة 500 ميجابايت على النقل. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

- وضع المستعار: تشغيل – اضغط على HOME وحدد الويرات واضغط على OK.
- وضع الضيف: تشغيل – قائمة الضيف: غير متوفرة في هذا الوضع.
- (الحصول على معلومات حول الوضع المحترف، يجب الاطلاع على دليل التثبيت)
- 2-حدد الترقية والاستسلاخ > ترقية البرنامج الثابت من USB واضغط على OK.

تنزيل البرنامج

- 1-أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- 3- انقر فوق إرسال المعرف.
- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
- 5- بعد التنزيل، قم بالغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1-أدخل محرك الأقراص المحمول في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا.

- 2-قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقوم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تخرج اطلاقًا محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتبع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف upg من محرك أقراص USB المحمول.

17.2

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم، الطلب وعند هنا. الكاملة الخاصة بجزء البرنامج المفتوحة المصدر المدحية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة الشركة.

يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لني شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

tpvision.com/@open.source

بيان ترخيص المصدر المفتوح

TP Vision README للتعليمات البرمجية المصدر لجزاء برنامج تلفزيون Netherlands B.V.

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. ضمن آلو يقع والذي ..

ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL). أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخة من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي سواد وضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاعة TP Vision Netherlands B.V. لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم A. بأي ضمانة ورد ما يوثق لا البرنامج لهذا دعم أي V. القانونية والحقوق الضمانات في A. B. التي تقدم بالي من منتجات TP Vision Netherlands B.V. المتوفرة لديك في ما يتعلق بالي من منتجات A. B. التي تخدم المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق انه، اشتريتها التي تم توفيرها لك.

17.4

Open Source License

Android (5.1.0)

This TV contains the Android Lollipop Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touch screen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TPVision Android based TV's. The original download site for this software is :
<https://android.googlesource.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below.

Android APACHE License Version 2
[\(http://source.android.com/source/licenses.html\)](http://source.android.com/source/licenses.html)

Toolbox (N/A)

The original download site for this software is :
<https://android.googlesource.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below.

Android APACHE License Version 2
[\(http://source.android.com/source/licenses.html\)](http://source.android.com/source/licenses.html)

linux kernel (3.10.27)

This TV contains the Linux Kernel. The original download site for this software is : <http://www.kernel.org/>. This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the

software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is copyright (C) 1991-1998,

Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below. Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that

"this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".(3) Permission for use of this

software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library.

If you use our work, you ought to acknowledge us. Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software". We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) -reference library (originally called pnglib). It is a platform independent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible. The original download site for this software is : <https://github.com/julienv/libpng-androidlibpng> license

openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <https://github.com/OpenSSL/OpenSSL> license

Zlib compression library (1.2.7)

zlib is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib

linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

libcurl (7.21.7)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more! The original download site for this software is : <http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE>

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libfreetype (2.4.2)

FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operations

The original download site for this software is : <https://github.com/julienv/libfreetype-androidFreetype> License

libjpeg (8a)

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. This

OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

restlet (2.1.7)

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL. The original download site for this software is : <http://restlet.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

Opera Web Browser (SDK 3.5)

This TV contains Opera Browser Software.

dmalloc (2.7.2)

Opera uses Doug Lea's memory allocator
The original download site for this software is : <http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

double-conversion

Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod).The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/double-conversion> Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://tools.ietf.org/html/rfc1950> (zlib format), rfc1951 (deflate format) and rfc1952 (gzip format) Developed by Jean-loup Gailly and Mark Adler(C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

dvbsnoop (1.2)

dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program. For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sections

The original download site for this software is : <https://github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.c> GPL v2 <http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html>

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents.

The original download site for this software is : <http://ezxml.sourceforge.net>. Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings. Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc.

All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT

a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below.5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them.6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong

Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved.7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in

relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever.8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions,

including all implied warranties and conditions of -merchantability, fitness for a particular purpose and non infringement.9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the

Software and Document even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any

provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.15. In addition to the licence granted in Clause 4,

HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions:(i) not for financial gain unless it is incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and(iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the

Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/t

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EMX (0.9c)

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite.

Opera uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from this C library.* The emx libraries are not distributed under the GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

freetype (2.4.8)

Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images).The original download site for this software is :

<http://www.freetype.org/freetype2/index.html>Freetype License

HKSCS (2008)

Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappingsThe original download site for this software is :
<http://www.ogcio.gov.hk>Before downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms.1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion.2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG

may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use.3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you

implementation of VP8. This grant does not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of this implementation. If you or your agent or exclusive licensee institute or order or agree to the institution of patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that this implementation of VP8 or any code incorporated within this implementation of VP8 constitutes direct or contributory patent infringement, or inducement of patent infringement, then any patent rights granted to you under this License for this implementation of VP8 shall terminate as of the date such litigation is filed.

FaceBook SDK (3.0.1)

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs. The original download site for this software is : <https://developer.facebook.com/docs/android> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

iptables (1.4.7)

iptables is a user space application program that allows a system administrator to configure the tables provided by the Linux kernel firewall (implemented as different Netfilter modules) and the chains and rules it stores. Different kernel modules and programs are currently used for different protocols; iptables applies to IPv4The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2.

libyuv (814)

libyuv is an open source project that includes YUV conversion and scaling functionality. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/libyuv> This piece of software is made available under the terms and conditions BSD.

ffmpeg (2.1.3)

-This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross platform solution to record, convert and stream audio and video. The original download site for this software is : <http://ffmpeg.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

erms.htm).

IANA (Dec 30 2013)

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers. The original download site for this software is : <https://www.iana.org>

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030The original download site for this software is : <http://site.icu-project.org/http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>

MozTW (1.0)

Opera uses MozTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables. The original download site for this software is : <https://moztw.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27)

Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK.The original download site for this software is : wiki.mozilla.org This piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla licence as described below.

Unicode (4.0)

Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database. The original download site for this software is : www.unicode.org <http://www.unicode.org/copyright.html>

Webp (0.2.0)

Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP. The original download site for this software is : <https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1> <https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/> Additional IP Rights Grant (Patents)"This implementation" means the copyrightable works distributed by Google as part of the WebM Project.Google hereby grants to you a -perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty free, irrevocable (except as stated in this section)patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of this implementation of VP8, where such license applies only to those patent claims, both currently owned by Google and acquired in the future, licensable by Google that are necessarily infringed by this

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

EXPAT (2.1.0)

EXPAT is a XML Parser. The original download site for this software is : <http://expat.sourceforge.net> Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

neven face recognition library (NA)

This TV uses neven face recognition library which is used for face recognition This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License version 2.

Unicode (4.8.1.1)

This TV uses Unicode which specifies the representation of text

-The original download site for this software is : <http://icu-project.org> ICU License - ICU 1.8.1 and later

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and others

All rights reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to

u-boot (2011-12)

U-boot is a boot loader for embedded boards based on ARM, MIPS and other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code

This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

live555 (0.82)

Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client. The original download site for this software is : <http://www.live555.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

Bluetooth Stack (Bluedroid)

This TV uses Bluetooth stack. The original download site for this software is : This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License Version 2.

EXIF (NA)

Exif JPEG header manipulation tool. The original download site for this software is : <http://www.sentex.net/~mwandel/jhead> Portions of this source code are in the public domain

Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

technologies, typically requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC allows you to share small payloads of data between an NFC tag and an Android powered device, or between two Android-powered devices. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Skia (NA)

Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text, Geometries, and Images. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/skia/Copyright>
(c) 2011 Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Sonic Audio Synthesis library (NA)

The original download site for this software is : <http://www.sonivoxmi.com/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Sqlite (3071100)

The original download site for this software is : www.sqlite.org.This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder. All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

IPRoute2 (NA)

IPRoute2 is used for TCP/IP, Networking and Traffic control. The original download site for this software is : <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2>This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

mtpd (NA)

mtpd is used for VPN Network. The original download site for this software is : <http://libmtp.sourceforge.net/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

MDNS Responder (NA)

MDNS Responder. The Mdns Responder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative. The original download site for this software is : <http://www.opensource.apple.com/tarballs/mDNSResponder/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

NFC (NA)

NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field Communication (NFC) is a set of short-range wireless

modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.

Moscow Center for SPARC Technology makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty

svox (NA)

The original download site for this software is :
<http://www.nuance.com/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

tinyalsa (NA)

This TV uses tinyalsa: a small library to interface with ALSA in the Linux kernel. The original download site for this software is : <http://github.com/tinyalsa>. Copyright 2011, The Android Open Source Project Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS

SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android Open Source Project ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open Source Project BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Vorbis Decompression Library (NA)

This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis decompression library. Vorbis is a general purpose audio

Nuance Speech Recognition engine (NA)

The original download site for this software is :
<http://www.nuance.com/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

C++Standard Template Library library (5)

This TV uses Implementation of the C++ Standard Template Library. The original download site for this software is : <http://stlport.sourceforge.net>. Boris Fomitchev grants Licensee a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use STLport and its documentation without fee. By downloading, using, or copying STLport or any portion thereof, Licensee agrees to abide by the intellectual property laws and all other applicable laws of the United States of America, and to all of the terms and conditions of this Agreement. Licensee shall maintain the following copyright and permission notices on STLport sources and its documentation unchanged :Copyright 1999,2000 Boris Fomitchev

This material is provided "as is", with absolutely no warranty expressed or implied. Any use is at your own risk. Permission to use or copy this software for any purpose is hereby granted without fee, provided the above notices are retained on all copies. Permission to modify the code and to distribute modified code is granted, provided the above notices are retained, and a notice that the code was modified is included with the above copyright notice. The Licensee may distribute binaries compiled with STLport (whether original or modified) without any royalties or restrictions. The Licensee may distribute original or modified STLport sources, provided that: The conditions indicated in the above permission notice are met; The following copyright notices are retained when present, and conditions provided in accompanying permission notices are met :Copyright 1994 Hewlett-Packard Company Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy,

Cipher, licensed by Brian Gladman

The original download site for this software is :
<http://www.gladman.me.uk/>This piece of software is
licensed by Brian Gladman

libUpNp (1.2.1)

The original download site for this software is :
<http://upnp.sourceforge.net/>This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
BSD.

dnsmasq

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS
forwarder and DHCP server

The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com/platform/external/dnmasq>This
piece of software is made available under the terms and
conditions of the GPL v2 license, which can be found
below.

TomCrypt (1.1)

iwedia stack is using tomcrypt for sw decryption

The original download site for this software is : <http://manpages.ubuntu.com/manpages/saucy/man3/libtomcrypt.3.html>This
piece of software is made available under the terms and
conditions of the DO WHAT THE FUCK YOU
WANT TO PUBLIC LICENSE

AsyncHttpClient (1.4.6)

The original download site for this software is :
<http://loopj.com/android-async-http/>This piece of software
is made available under the terms and conditions of the
APACHE LICENSE 2.0

Jackson Parser (2.x)

Ipepg client uses Jackson Parser for string
manipulation. The original download site for this
software is : <https://github.com/FasterXML/jackson-core>This
piece of software is made available under the
terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

and music encoding format contemporary to MPEG-4's

AAC and TwinVQ, the next generation beyond MPEG
audio layer 3The original download site for this software
is : <http://wss.co.uk/pinknoise/tremo>

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation Redistribution and use in
source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following

disclaimer.- Redistributions in binary form must
reproduce the above copy right notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.- Neither the name of the Xiph.org Foundation
nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without
specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS

PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS``AS IS" AND ANY EXPRESS OR

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO

EVENT SHALL THE FOUNDATIONOR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY,

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

wpa_supplicant_Daemon (v0.8)

Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant
daemonThe original download site for this software is :

http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of GPL version 2.

gson (2.3)

Gson is a Java library that can be used to convert Java
Objects into their JSON representation. It can also be
used to convert a JSON string to an equivalent Java
object. Gson can work with arbitrary Java objects
-including pre-existing objects that you do not have source
code of. The original download site for this software is :

<https://code.google.com/p/google-gson/>This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the Apache License 2.0

This software includes an implementation of the AES

TP Vision Netherlands B.V. is grateful to the groups and
individuals above for their contributions.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.

To prevent this, we have made it clear that any patent

believed to be a consequence of the rest of this License.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

NO WARRANTY

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301
USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is

to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- ?a) The modified work must itself be a software library.
- ?b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library

rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

?a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

?b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface compatible with the version that the work was made with.

?c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

?d) If distribution of the work is made by offering access

any change.

?c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

?d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library),

NO WARRANTY

BSD LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

?e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

?a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

?b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the

(except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works

that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of

to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, **WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND**, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be

the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,

comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1,
February 25, 2010, are
Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson,
and are
distributed according to the same disclaimer and license
as libpng-1.2.5
with the following individual added to the list of
Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 -
October 3, 2002, are
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and
are
distributed according to the same disclaimer and license
as libpng-1.0.6
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your
enjoyment of the
library or against infringement. There is no warranty
that our
efforts or the library will fulfill any of your particular
purposes
or needs. This library is provided with all faults, and the
entire
risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and
effort is with
the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March
20, 2000, are
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and
are
distributed according to the same disclaimer and license
as libpng-0.96,
with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:

For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors"
is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The
Contributing Authors
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of
fitness for any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental, special,
exemplary,
or consequential damages, which may result from the

use of the PNG

This software is based in part on the work of the
FreeType Team.

Reference Library, even if advised of the possibility of
such damage.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and
distribute this
source code, or portions hereof, for any purpose, without
fee, subject
to the following restrictions:

be misrepresented as being the original source.

source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically
permit, without
fee, and encourage the use of this source code as a
component to
supporting the PNG file format in commercial products. If
you use this
source code in a product, acknowledgment is not
required but would be

A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about"
boxes and the like:

`printf("%s",png_get_copyright(NULL));`

The FreeType Project is distributed in several archive
packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType
font engine,
various tools and contributions which rely on, or relate
to, the
FreeType Project.

This license applies to all files found in such
packages, and
which do not fall under their own explicit license. The
license
affects thus the FreeType font engine, the test
programs,
documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic,
and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion
and use of free software in commercial and freeware
products
alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However,

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied
in the
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI
Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glenrrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010

we will be

interested in any kind of bug reports. ('as is'
distribution)

Throughout this license, the terms 'package',
'FreeType Project',
and 'FreeType archive' refer to the set of files
originally
distributed by the authors (David Turner, Robert
Wilhelm, and
Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they
named as alpha,
beta or final release.

o You can use this software for whatever you want, in
parts or
full form, without having to pay us. ('royalty-free'
usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If
you use
it, or only parts of it, in a program, you must
acknowledge
somewhere in your documentation that you have
used the
FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion
of this
software, with or without modifications, in commercial
products.

We disclaim all warranties covering The FreeType
Project and
assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form
for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license.
We thus
encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright ?<year> The
FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType
version you
actually use.

This license applies to all files distributed in the
original
FreeType Project, including all source code,
binaries and
documentation, unless otherwise stated in the file
in its
original, unmodified form as distributed in the original
archive.
If you are unsure whether or not a particular file is
covered by
this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by
David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as
specified below.

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO,

Legal Terms

=====

or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from

* modification, are permitted provided that the following
conditions
* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above
copyright

* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright

* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided
with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use
of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the
OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit.
(<http://www.openssl.org/>)

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL
Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this
software without

* prior written permission. For written permission,
please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be
called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain
the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the
OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit
(<http://www.openssl.org/>)

*

distribution.

If you are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation.

freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design
issues,
specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e.
both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license
apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both
licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues
related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

/*

===== * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All
rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with
or without

- * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
- * the following conditions are adhered to. The following conditions
 - * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 - * Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
 - * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 - * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 - *
 - * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 - * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 - * as the author of the parts of the library used.
 - * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
 - *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
 - * are met:
 - * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 - * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 - * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 - * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 - * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
 - * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
 - * being used are not cryptographic related :-).

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
 (eay@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

* This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with
 Netscapes SSL.

*

- 1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third party.
- 1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.
- 1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.
- 1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case including portions thereof.
- 1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software development community for the electronic transfer of data.
- 1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.
- 1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit A.
- 1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.
- 1.8. "License" means this document.
- 1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 - * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 - *
 - * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
 - * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 - * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 - * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 - * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 - * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 - * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 - * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 - * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 - * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 - * SUCH DAMAGE.
 - *
 - * The licence and distribution terms for any publically available version or
 - * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
 - * copied and put under another distribution licence
 - * [including the GNU Public Licence.]
 - */
-
- MOZILLA PUBLIC LICENSE
Version 1.1
-

Source Code can be in a compressed or archival form, provided the appropriate decompression or de-archiving software is widely available for no charge.

1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or as part of a Larger Work; and

(b) under Patents Claims infringed by the making, using or selling of Original Code, to make, have made, use, practice,

or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a Modification is:

A. Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous Modifications.

B. Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.

1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release under this License is not already Covered Code governed by this License.

1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or hereafter acquired, including without limitation, method, process, and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an Executable, or source code differential comparisons against either the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The

Modifications made by that Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of Modifications made by that Contributor with its Contributor Version (or portions of such combination).

(c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are effective on the date Contributor first makes Commercial Use of the Covered Code.

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for infringements caused by: i) third party modifications of Contributor Version or ii) the combination of Modifications made by that Contributor with other software (except as part of the Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by that Contributor.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under Section 6.1, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code

sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or portions thereof).

(c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are

effective on the date Initial Developer first distributes Original Code under the terms of this License.

(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2) separate from the Original Code; or 3) for infringements caused by: i) the modification of the Original Code or ii) the combination of the Original Code with other software or devices.

2.2. Contributor Grant.

Subject to third party intellectual property claims, each Contributor

- hereby grants You a world-wide, royalty-free, non exclusive license

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code and/or as part of a Larger Work; and

(b) under Patent Claims infringed by the making, using, or selling of Modifications made by that Contributor either alone and/or in combination with its Contributor Version (or portions of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have made, and/or otherwise dispose of: 1)

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims.

If Contributor has knowledge that a license under a third party's intellectual property rights is required to exercise the rights granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2, Contributor must include a text file with the Source Code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge after the Modification is made available as described in Section 3.2, Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies Contributor makes available thereafter and shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs.

If Contributor's Modifications include an application programming interface and Contributor has knowledge of patent licenses which are reasonably necessary to implement that API, Contributor must also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by

version that alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an additional document offering the additional rights described in Section 3.5.

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be made available in Source Code form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You are responsible for ensuring that the Source Code version remains available even if the Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a file documenting the changes You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Executable version or related documentation in which You describe the origin or ownership of the Covered Code.

including a description of how and where You have fulfilled the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You describe recipients' rights relating to the Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered Code or ownership rights under a license of Your choice, which may contain terms different from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that the license for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of any such terms You offer.

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Covered

this License.
3.5. Required Notices. You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source Code file due to its structure, then You must include such notice in a location (such as a relevant directory) where a user would be likely to look for such a notice. If You created one or more Modification(s) You may add your name as a Contributor to the notice described in Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source Code version of the Covered Code is available under the terms of this License,

only do in order to apply it to code which is not already
Covered Code
governed by this License), You must (a) rename Your
license so that
the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL",
"Netscape",
"MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not
appear in your
license (except to note that your license differs from
this License)
and (b) otherwise make it clear that Your version of
the license
contains terms which differ from the Mozilla Public
License and
Netscape Public License. (Filling in the name of the
Initial
Developer, Original Code or Contributor in the notice
described in
Exhibit A shall not of themselves be deemed to be
modifications of
this License.)

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS
LICENSE ON AN "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE
COVERED CODE IS FREE OF
DEFECTS, MERCHANTABILITY, FIT FOR A
PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE COVERED CODE
IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE
PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT,
YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY
OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE
COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR
OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER
OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL
PART OF THIS LICENSE. NO USE OF
ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED
HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8.1. This License and the rights granted hereunder
will terminate
automatically if You fail to comply with terms herein

Code due to
statute, judicial order, or regulation then You must: (a)
comply with
the terms of this License to the maximum extent
possible; and (b)
describe the limitations and the code they affect. Such
description
must be included in the **LEGAL** file described in
Section 3.4 and must
be included with all distributions of the Source Code.
Except to the
extent prohibited by statute or regulation, such
description must be
sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to
be able to
understand it.

This License applies to code to which the Initial
Developer has
attached the notice in Exhibit A and to related
Covered Code.

6.1. New Versions.
Netscape Communications Corporation ("Netscape")
may publish revised
and/or new versions of the License from time to time.
Each version
will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions.
Once Covered Code has been published under a
particular version of the
License, You may always continue to use it under the
terms of that
version. You may also choose to use such Covered
Code under the terms
of any subsequent version of the License published by
Netscape. No one
other than Netscape has the right to modify the terms
applicable to
Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works.
If You create or use a modified version of this License
(which you may

(b) any software, hardware, or device, other than such Participant's Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b) and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, sold, distributed, or had made, Modifications made by that Participant.

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant alleging that such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable value of the licenses granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account in determining the amount or value of any payment or license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive termination.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL,

and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement claim (excluding declaratory judgment actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

(a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights granted by such Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable royalty for Your past and future use of Modifications made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of the 60 day notice period specified above.

the United States of America, any litigation relating to this License shall be subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California, with venue lying in Santa Clara County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

As between Initial Developer and the Contributors, each party is responsible for claims and damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License and You agree to work with Initial Developer and Contributors to distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as "Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed" means that the Initial Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. This License shall be governed by California law provisions (except to the extent applicable law, if any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions.

With respect to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do business in

the notices in the Source Code files of the Original Code. You should use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original Code Source Code for Your Modifications.]

``The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is _____.

The Initial Developer of the Original Code is _____.

Portions created by _____ are Copyright (C) _____. All Rights Reserved.

Contributor(s): _____.

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of the _____ license (the "[__] License"), in which case the provisions of [_____] License are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of the [__] License and not to allow others to use your version of this file under the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the [__] License. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under either the MPL or the [__] License."

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of

دقة الشاشة (بكسل) : 1080 × 1920
وضع استعداد الشبكة : > 3 واط

* استهلاك الطاقة بالكمبيوتر في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعة يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات
تم تصميم منتجك وتجميعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق روز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EU يشمل هذا المنتج.



التخلص من المعدات من قبل المستخدمين في المنازل ضمن الاتحاد الأوروبي.
يشير هذا الرمز الظاهر على المنتج أو غلافه إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج إلى جانب النفايات المنزلية الأخرى. بدلاً من ذلك، من مسؤوليتك التخلص من المعدات من خلال تسليمها إلى نقطة جمع مخصصة لتدوير النفايات التي تشمل المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد الجمع والتدوير المنفصلين للمعدات أثناء عملية التخلص من النفايات في المحافظة على الموارد الطبيعية والحرص على تدويرها بطريقة تحافظ على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول النماذج التي يمكنك أن تضع فيها النفايات المولفة من المعدات، يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المترد الذي اشتريت منه المنتج.

يرجى الاطلاع على نظائر التجمع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

المواصفات

18.1

المواصفات البيئية

ملحق الطاقة الأوروبي

إن هدف ملحق الطاقة الأوروبي هو إلزامك بفتحة توفير استهلاك الطاقة التي يتطلبها هذا المنتج. كلما كانت فتحة توفير استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراء يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضة أكثر.

يمكنك العثور في هذا الملحق على فتحة توفير استهلاك الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في TV على www.philips.com موقع Philips على ويب بلدي على العنوان

ملف المنتج

HFL5011 32

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفنة : +
- حجم الشاشة المزينة : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 29 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 42 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) : > 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1080p × 1920
- وضع استعداد الشبكة : > 3 واط

HFL5011 40

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفنة : +
- حجم الشاشة المزينة : 102 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 38 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 55 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) : 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1080 × 1920
- وضع استعداد الشبكة : > 3 واط

HFL5011 43

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفنة : +
- حجم الشاشة المزينة : 108 سم / 43 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 43 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 62 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) : > 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1080 × 1920
- وضع استعداد الشبكة : > 3 واط

HFL5011 49

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفنة : +
- حجم الشاشة المزينة : 123 سم / 49 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 50 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 79 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) : > 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1080 × 1920
- وضع استعداد الشبكة : > 3 واط

HFL5011 55

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفنة : +
- حجم الشاشة المزينة : 139 سم / 55 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 67 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 98 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) : > 0,50 واط

نوع جهاز العرض



حجم الشاشة القطري : HFX5011 43 سم / 43 بوصة
HFX7011 49 سم / 49 بوصة
HFX7011 55 سم / 55 بوصة

دقة الشاشة
p 1080 x 1920

يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات.
يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة علىمنع حدوث تبعات سلبية
محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من
التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة
[support /www.philips.com](http://www.philips.com) الموقع

أخذ الطاقة الكهربائية: تيار متذبذب 220-240 فولت +/- 10 بالمئة

درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكتل الصورة (بالنسبة إلى
الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء
الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يستخدم الجهد الكهربائي
الخاص للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2)

نظام التشغيل

نظام التشغيل :Android
Android Lollipop 5.1

الاستقبال

دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)

نطاقات الموجات: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband ، DVB-T ، DVB-C ، QAM (كابل DVB-C ،
DVB-T2 ، K /8COFDM 2K ، الأرضي ، هوائي)

تشغيل الفيديو التلفزيوني : PAL ، SECAM

تشغيل الفيديو الرقمي : IEC 13818-2 /ISO (HD /MPEG2 SD)
(الأرضي ، هوائي)
 تشغيل الصوت الرقمي : IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD)
(الأرضي ، هوائي)

تشغيل الصوت الرقمي : IEC 13818-3 /ISO (الأرضي ، هوائي)

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري : HFX5011 32 سم / 32 بوصة
HFX5011 40 سم / 40 بوصة

دقة الشاشة

p 1080 x 1920

| | |
|--|--|
| <p>18.6</p> <h2>نوع جهاز العرض</h2> <p>حجم الشاشة القطري : HFX5011 43 سم / 43 بوصة HFX7011 49 سم / 49 بوصة HFX7011 55 سم / 55 بوصة</p> <p>دقة الشاشة p 1080 x 1920</p> | <p>يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة علىمنع حدوث تبعات سلبية محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.</p> |
| <p>18.7</p> <h2>دقة إدخال الشاشة</h2> <p>تنسيقات الفيديو</p> <p>الدقة // سرعة التحديث</p> <ul style="list-style-type: none"> // i - 60 هرتز p 480 // p - 60 هرتز i 480 // i - 50 هرتز p 576 // p - 50 هرتز i 576 // p - 60 هرتز 720 // i - 50 هرتز 1080 // p - 24 هرتز 1080 // p - 25 هرتز 1080 <p>تنسيقات الكمبيوتر</p> <p>الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)</p> <ul style="list-style-type: none"> 60 - p 480 × 640 // 60 - p 600 × 800 // 60 - p 768 × 1024 // 60 - p 768 × 1280 // 60 - p 765 × 1360 // 60 - p 768 × 1360 // 60 - p 1024 × 1280 // 60 - p 1080 × 1920 // | <p>18.7</p> <h2>دقة إدخال الشاشة</h2> <p>تنسيقات الفيديو</p> <p>الدقة // سرعة التحديث</p> <ul style="list-style-type: none"> // i - 60 هرتز p 480 // p - 60 هرتز i 480 // i - 50 هرتز p 576 // p - 50 هرتز i 576 // p - 60 هرتز 720 // i - 50 هرتز 1080 // p - 24 هرتز 1080 // p - 25 هرتز 1080 <p>تنسيقات الكمبيوتر</p> <p>الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)</p> <ul style="list-style-type: none"> 60 - p 480 × 640 // 60 - p 600 × 800 // 60 - p 768 × 1024 // 60 - p 768 × 1280 // 60 - p 765 × 1360 // 60 - p 768 × 1360 // 60 - p 1024 × 1280 // 60 - p 1080 × 1920 // |
| <p>18.8</p> <h2>المقاييس والأوزان</h2> <p>HFL5011 32</p> <p>بدون حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 726,5 سم - الارتفاع 425,4 سم - العمق 76,8 سم - الوزن ± 5,15 كجم</p> <p>مع حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 726,5 سم - الارتفاع 488,6 سم - العمق 179,2 سم - الوزن ± 6,43 كجم</p> <p>HFL5011 40</p> <p>بدون حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 918 سم - الارتفاع 531,5 سم - العمق 79,2 سم - الوزن ± 8 كجم</p> <p>مع حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 918 سم - الارتفاع 598,5 سم - العمق 211,9 سم - الوزن ± 9,98 كجم</p> <p>HFL5011 43</p> <p>بدون حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 968,2 سم - الارتفاع 562,4 سم - العمق 76,8 سم - الوزن ± 9,1 كجم</p> <p>مع حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 968,2 سم - الارتفاع 624,7 سم - العمق 249,4 سم - الوزن ± 10,5 كجم</p> <p>HFL5011 49</p> | <p>18.8</p> <h2>المقاييس والأوزان</h2> <p>HFL5011 32</p> <p>بدون حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 726,5 سم - الارتفاع 425,4 سم - العمق 76,8 سم - الوزن ± 5,15 كجم</p> <p>مع حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 726,5 سم - الارتفاع 488,6 سم - العمق 179,2 سم - الوزن ± 6,43 كجم</p> <p>HFL5011 40</p> <p>بدون حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 918 سم - الارتفاع 531,5 سم - العمق 79,2 سم - الوزن ± 8 كجم</p> <p>مع حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 918 سم - الارتفاع 598,5 سم - العمق 211,9 سم - الوزن ± 9,98 كجم</p> <p>HFL5011 43</p> <p>بدون حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 968,2 سم - الارتفاع 562,4 سم - العمق 76,8 سم - الوزن ± 9,1 كجم</p> <p>مع حامل للتلفزيون:</p> <p>العرض 968,2 سم - الارتفاع 624,7 سم - العمق 249,4 سم - الوزن ± 10,5 كجم</p> <p>HFL5011 49</p> |

الحاويات: MPEG-TS .MPEG-PS .AVI .AVCHD .GP 3 .M4V .MOV (Quicktime) .MKV (Matroska) .MPEG-4 .WMA /WMV /ASF (Windows Media) .M4A .MPEG-4 Part 2 MPEG-2 MPEG-1 VC-1 (HEVC (H.265 و H264) (MPEG-4 Part 10 AVC VP9 WMV9 v2 /v1) HE-AAC AAC . DTS . Dolby Digital Plus . Dolby Digital . AMR-NB . III /II /Layer I /2.2.5MPEG-1 Premium Sound v10 /v9 (WMA Pro . MP3 (v9.2 إلى v2) WMA . الترجمات SUB (SubViewer) .SRT (SubRip) .SAMI (TXT (TMPPlayer) .TXT (mplayer2) .TXT (MicroDVD) .Windows-1250) ترميز النحاف: UTF-8 . أوروبا الوسطى والشرقية (Windows-1253) .اليونانية (Windows-1251) .التركية (Windows-1254) .أوروبا الغربية (Windows-1252) .Windows-1254 ضغط/فك ضغط الصور : MPO JPS JPEG

القيود: الحد النقصي للجملاني معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30 ميجابت بالثانية. الحد النقصي للجملاني معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20 ميجابت بالثانية. High Profile .L5.1 @ Main 10 Profile /Main HEVC (H.265 وصولاً إلى يعتمد Level 5.1 وصولاً إلى L3 @Advanced Profile VC-1 معتمد وصولاً إلى Wi-Fi Certified يدعم هذا التلفزيون الأجهزة المخصصة من Miracast.

برامح خادم الوسائط المعمدة (DMS) يمكنك استخدام أي برامح لخادم الوسائط المخصصة من DLNA V1.5 (فترة). DMS (iOS) يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (Android) على أجهزة الهاتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً لمكаниيات جهاز الهاتف المحمول والبرنامح المستخدم.

أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمعايير النداء B الخاصة بـ ESD. إذا تعذر إعادة تشغيل الجهاز في وضعه ومشاركة الملفات بسبب إفراط الكهرباء الساكنة، فمن الضروري أن يتدخل المستخدم لحل المشكلة.

| |
|---|
| بدون حامل للتلفزيون: العرض 1099,2 سم - الارتفاع 631,9 سم - العمق 78,6 سم - الوزن ± 12,4 كجم |
| مع حامل للتلفزيون: العرض 1099,2 سم - الارتفاع 693,8 سم - العمق 249,4 سم - الوزن ± 13,9 كجم |
| HFL5011 55 |
| بدون حامل للتلفزيون: العرض 1239,2 سم - الارتفاع 711,6 سم - العمق 79,8 سم - الوزن ± 14,3 كجم |
| مع حامل للتلفزيون: العرض 1239,2 سم - الارتفاع 778,2 سم - العمق 265,9 سم - الوزن ± 16,7 كجم |

18.9

إمكانية الاتصال

| |
|--|
| جانب التلفزيون HDMI 3 in - ARC MHL /HDMI 4 in - ARC 3.0USB - USB 2 USB 3 - USB 2.0 فتحة واجهة مشتركة واحدة: CAM +/CI سمعاء الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 سم |
| جهة التلفزيون الخلفية إدخال الصوت (HDMI إلى DVI) - مأخذ ستيريو صغير 3,5 RGB SCART : صوت يسار/يمين، مدخل CVBS Y Pb Pr : صوت يسار/يمين |
| جهة التلفزيون السفل ARC -HDMI 1 in in - ARC HDMI 2 USB 1 - USB 2.0 خرج الصوت - بصري Toslink RJ45 - LAN شبكة RJ45 - هواي (Ω75) |

18.10

الصوت

| |
|---|
| استيريو HD طاقة الإخراج (RMS): 16 واط Digital Plus ®Dolby DTS Premium Sound |
|---|

18.11

الوسائل المتعددة

| |
|--|
| التوصيلات USB 2.0 Ethernet LAN RJ-45 (ac /n /g /b /Wi-Fi 802.11a ومضمنة) BLE و BT4.0 EDR و BT2.1 أنظمة ملفات USB المعمدة NTFS ..FAT 32 . FAT 16 تنسيقات التشغيل: |
|--|

التعليمات والدعم

19.1

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها الترزيلاط) والوصول المميس إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة ونفس الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

انتقل إلى [welcome /www.philips.com](http://www.philips.com)

19.2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعذر بعد تشغيل التلفزيون
افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت ضيق عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسقط صوت ضيق عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت ضيق التلفزيون هذا إلى التعدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يوثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بعد تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد واللحظات وريض ضوء LED بالشاشة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوريض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.
لا يُعد هذا النسلوب المتبعة لفحص جهاز التحكم عن بعد ممكناً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرارها للسلوكية بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وريض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوريض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة Philips. تلفزيون

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكابلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات
تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

تأكد من تعين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن توثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرخصة ومصابيح النيون والهليفيات العالية والاجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك النجهزة بعيداً عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

تأكد من تعين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "التقليدي"

وضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض النجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة وبعد التحديث المعتمدين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بمأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرج المنزلي.

يجب سعاء الصوت من مكبرات صوت المسرج المنزلي.

- قد تتطلب بعض النماذج توكين إخراج صوت HDMI بدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI موكلاً، ولكن مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة البضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI و USB

HDMI

- للحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

- إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة.

- إذا حدث انقطاع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل DVI إلى HDMI ، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهندز إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعد عمل HDMI EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI و HDMI-CEC . فهيزات HDMI-CEC لا تعمل إلا مع الأجهزة المتفقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متواافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متواافق مع التلفزيون.

- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل منقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون. مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

Wi-Fi و Bluetooth و إنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشاً أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران المايكروريف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة 802.11b /Wi-Fi g / h الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

- تأكد من أن جدران الدهاية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

- إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

19.3

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بـ التلفزيون Philips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لفنك وإدخال رقم طراز المنتج . support /www.philips.com

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بيلاك للاتصال بـنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على النسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تزيل البرنامج التلفزيوني الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

19.4

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني هندسون الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو تصفح موقع الويب support /www.philips.com وحدد بذلك إذا لزم الأمر.

تطبيق الدعم

يمكنك أيضاً البحث عن تطبيق الدعم في صفحات التطبيقات بالقائمة الرئيسية. افتح هذا التطبيق للعثور على رقم الهاتف للاتصال بـنا.

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يطلب منك توفير رقم طراز ونوع التلفزيون ورقم التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلية.

تحذير

لا تحوال إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لنضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعنابة

20.1

أمان

وهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بند الضمان.

اعمل على تثبيت التلفزيون بأحكام لتفادي سقوطه

يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدع السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع التالي www.philips.com. استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدع السريع وتثبيته.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أوانٍ الدهور بالقرب من التلفزيون.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص على لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفاد فرض أي قوة على قوايس الطاقة. فقد تسبّب قوايس الطاقة غير مدكورة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة الطاقة الخاصة.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
- احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قمت بثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بثبيت التلفزيون على الحامل بأحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحاطن، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحاطن على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision حدث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحاطن بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجرح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاد ضرر بالتلفزيون!
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مفطّر بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحاطن أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخيراً الأطفال ينطلقون بسهولة على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاء البطاريات !

قد يحتاج جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع تقنية معدنية يمكن للطفل الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الطفل بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان مقصور. اترك دائرياً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على لا تؤدي الستاير أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهواي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلوس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهواي.

خطر إلحاد الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الذقن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف على الزجاج الهواي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكافث تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبّب في حدوث قصور في أدائه.

20.2

العنابة بالشاشة

■ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تخربها بأي شيء.

■ افصل التلفزيون قبل التنظيف.

■ احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

- ٤ لتفادي التشوه وبعث النلوان، اوسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ٥ تجنب عرض الصور الثابتة، فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطواعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

21.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V. 2016 . محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V . أحد الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision . الشركة المصنعة للمنتج، إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips هما عبارة عن علويتين تجاريتين مسجليتين لشركة N.V.

إن الموصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتحتفظ العلامات التجارية مثل شركة Koninklijke Philips N.V أو والكيها المعينين. وتحتفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع support/www.philips.com وبـ مناسبة لغرض المقصود من استخدام الناظر على الناظر.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام الناظر ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها ولعل وعاتها لتلك الغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهي في براعة اختيار أمريكا. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الخطأ الذي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحوال أبداً اصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلائم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائمًا بقسم العناية بمستلكي أجهزه التلفزيون على خدمات أو إصلاحات. يتتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب support/www.philips.com وحدد بذلك إذا لزم النزول. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية ومحظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات خطط وإجراءات تجمیع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

نقط البيكسيل LED / LCD لهذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسيل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البيكسيل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (احمر أو أحقر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وبعد هذا النهر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج.

التوافق مع ومتطلبات الاتحاد الأوروبي (CE) تقرّ TP Vision Europe B.V التلفزيون هذا أن المستند هذا بموجب . . يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من النحوين ذات الصلة الخاصة بالتجهيزات EC 1999/5/EC و2004/108/RTTE و (EMC) (2006/95/EC) (تصنيف الطاقة) (الجهد الكهربائي المنخفض) و25 (RoHS) (EC) /2011/65 .

ابتداءً من يونيو 2016، ستصبح التوجيهات التالية صالحة EU /2014/53 (توجيه حول التوصيم (توجيه حول النجهزة اللاسلكية) و2009/125/EC (توجيه حول التصدير (المراحل البيئية) و30 (توجيه حول تصنيف الطاقة) EU /2010/30/EC (توجيه حول استخدام المواد الخطرة) EC /2011/65 .

22.4

Dolby Digital Plus



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . ورمز D المزدوج هو علامة تجارية لـ Dolby Laboratories .

®Dolby

22

حقوق الطبع والنشر

22.1

MHL

إن شعار Mobile High-Definition Link MHL هي علامات تجارية أو علامات مسجلة لصالح MHL, LLC.



DTS Premium Sound



□ DTS Premium Sound

من أجل براءات اختراع . راجع http://patents.dts.com . تم التصنيع بتخفيض من DTS . DTS Licensing Limited . Inc. هي علامات مسجلة وقناة 2.0 هي علامة مسجلة لشركة DTS, Inc. © DTS . جميع الحقوق محفوظة.

22.5

DLNA Certified®

(عند الاقتضاء)



إن DLNA Certified ® وشعار DLNA علامات عن عبارة Digital Living Network تجارية، أو علامات خدمات أو علامات اعتماد لصالح .Alliance

Microsoft

22.2

تقنية عرض

إن شعار DIGITALEUROPE UHD Display هو علامة تجارية لصالح DIGITALEUROPE



22.3

HDMI



®HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

مُعَالَوَاتٌ تِجَارِيَّةٌ أُخْرَى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ولزيتها لوكيلها المعنيين.



Windows Media

تعتبر Windows Media إِنْها علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Microsoft PlayReady

يستخدم Microsoft PlayReady حقوق المحتوى المحمي ذلك في بها الفكرة ملقيتم لحماية النشر

يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول الى المحتوى المحمي بواسطة WMDRM أو المحتوى المحمي بواسطة PlayReady. إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيد المتعلق باستخدام المحتوى، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل واكيا المحتوى بابطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady. يجب لا يوثر الابطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى. قد يطالبك واكيا المحتوى بتقنية PlayReady للوصول إلى محتواه، إذا رفضت الترقية. فلن تكون قادراً على الوصول الى المحتوى الذي يحتاج الى الترقية.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi CERTIFIED ® وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية وسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

Kensington

(عند الاقتضاء)



ان Micro Saver Kensington عبارة عن علويتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

فهرس

| | |
|--|---------------------------------------|
| 8 WoWLAN | C |
| | المشروع الوصول وحدة 12 CAM. |
| | 12 CI+ |
| ألعاب أو كمبيوتر 26 | 38 Clear Sound |
| أحكام الاستخدام 87 | D |
| | الرقمية الوسانط عارض 9 DMR. |
| | E |
| إرشادات السلامة 85 | 10 EasyLink |
| إعادة تثبيت التلفزيون 45 | التشغيل إيقاف أو التشغيل 11 EasyLink. |
| إعدادات إخراج الصوت 14 | بعد عن التحكم جهاز 11 EasyLink. |
| إعدادات بيئة 39 | H |
| | 23 HbbTV |
| القناة، إعادة التثبيت 45 | 10 HDMI MHL |
| القناة، التحديث التلقائي للقنوات 45 | 10 HDMI ARC |
| القناة، تثبيت الكابل 45 | I |
| القناة، تثبيت الموابي 45 | 23 iTV |
| القناة، دليل التلفزيون 24 | N |
| القائمة الرئيسية 25 | 37 Natural Motion |
| الكمبيوتر، توصيل 16 | F |
| الكابل، تثبيت يدوي 45 | فتحة الواجهة المشتركة 12 |
| اللون 34 | Q |
| اللون، تحسين اللون 35 | 21 قناة |
| اللون، درجة اللون 35 | K |
| اللون، درجة حرارة اللون 35 | كاميرا الفيديو، توصيل 16 |
| اللون، درجة حرارة اللون المخصصة 35 | كاميرا الصور، توصيل 16 |
| اللعبة أو الكمبيوتر، إعداد 34 | L |
| اللافتات على التلفزيون 18 | لغة النص، النسائية 22 |
| الوصلات البيني التوربو 80 | لغة النص، الثانوية 22 |
| الأشكال 83 | M |
| الأشكال، القنوات 83 | مكبرات الصوت اللاسلكية، حول 39 |
| HDMI 84 | مكبرات صوت لاسلكية، تحديد 39 |
| الأشكال، التوصيل، USB 84 | مكبرات صوت، لاسلكية 39 |
| Fi-Wi 84 | ملف المنتج 80 |
| الأشكال، التوصيل، الانترنت 84 | ملافات الوسانط، من محرك USB 30 |
| الأشكال، الصوت 84 | محرك أقراص محمول USB، توصيل 15 |
| الأشكال، الصورة 83 | مزاجنة الصوت والفيديو 14 |
| الأشكال، جهاز التحكم عن بعد 83 | مزاجنة الصوت إلى الفيديو 14 |
| النص 22 | Miracast 9 |
| النص الرقمي 22 | مسح اتصال 9 |
| الموابي، تثبيت يدوي 45 | مشغل أقراص ray-Blu 15 |
| الوسائل 30 | DVD 15 |
| الوصف الصوتي 43 | N |
| الوصول العام 43 | نظام الصوت 37 |
| الوصول العام، مكبرات الصوت/سماعات الرأس 44 | نظام الصورة 34 |
| الوصول العام، ضعاف السمع 43 | نهاية الاستخدام 80 |
| الوضوح 34 | نظام مسرج منزلي، متعدد القنوات 14 |
| الوضوح، تقليل التشويش 36 | نظام مسرج منزلي، ضبط مستوى الصوت 14 |
| الوضعية، وسافة العرض 5 | نظام المسرج المنزلي، مشاكل 14 |
| الوضعية، وضعية التلفزيون 5 | O |
| الإصلاح 84 | وضع الاستعداد 18 |
| Philips 84 | وضع الصوت المحيط 38 |
| البرناموج، تحديث 47 | W |
| البرامج، مفتوحة المصدر 47 | 7 Wi-Fi |
| 12 البطاقة الذكية، CAM | |
| التلفزيون التفاعلي 23 | |
| البيان، 34 | |
| البيان، وضع التبيان 35 | |
| البيان، التبيان المثالي 36 | |
| البيان، التبيان الديناميكي 35 | |
| البيان، تباين الفيديو 36 | |
| البيان، جاما 36 | |

- التحقق من استهلاك الطاقة** 39
التخلص من التلفزيون أو البطاريات 80
التشغيل واليقاف 18
التطبيقات 28
التعليق الصوتي 43
الجهير 37
Resolution Super 36
Resolution Ultra 36
MPEG 36
الحدة، خفض عيوب 37
الحركة المثالية الطبيعية 37
الحركة، الحركة المثالية الطبيعية 37
LCD واضحة 37
الحركة، شاشة LCD واضحة 37
الحمر عبر إنترنت 84
Philips شعار 18
الشبكة اللاسلكية 7
الشبكة السلكية 8
Miracast Fi-Wi، وسق انصال 9
WPS و رمز PIN 7
الشبكة اللاسلكية 7
الشبكة، التوصيل 7
Fi-Wi، تشغيل 9
الشبكة، عرض الإعدادات 8
Sound Clear، 38
الصوت، وضع الصوت الوحيط 38
الصوت، الجهير 37
الصوت، الطيني الثلاثي 38
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 38
الصور وملفات الفيديو والموسيقى 30
الصورة، حدة 34
الطيني الثلاثي 38
العنالية بالمستوى 84
العنالية بالشاشة 85
اختبار الاستقبال 45
اسم الشبكة التلفزيونية 8
- ت**
- تقليل التشويش** 36
تلفزيون تفاعلي، حول 23
تنيكست 22
تنسيق إخراج الصوت 14
توازن إخراج الصوت 14
تصويب الطاقة 5
DVI، HDMI، 11
توصيلة SCART، تطبيقات 12
YPrPb، تطبيقات 11
12 تصويبة إخراج الصوت - تصويبة بصرية، تطبيقات 12
تصويبة الموانئ 5
تأخير إخراج الصوت 14
تبين الإضاعة الخلفية 34
ثبت التلفزيون 45
ثبت الشبكة 7
تحديث تلقائي للقنوات 45
تسجيل منتبك 83
- جهاز التحكم عن بعد والبطاريات** 20
جودة الاستقبال 45
جهازا 36
- Motion Natural** 37
- MPEG** 36
خفض عيوب 36
- د**
- دليل إمكانية الاتصال** 10
دليل التلفزيون 24



Contact information

Albania/Shqipërië
+355 44806061

Armenia
0-800-01-004

Austria/Österreich
0150 2842133

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
02 7007360

Bulgaria/България
0 0800 1154426
+359 2 4916273

Croatia/Hrvatska
0800 222 782

Czech Republic/Česká republika
800 142100

Denmark/Danmark
352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik
800 0044 307

Finland/Suomi
09 229 019 08

France
01 57324070

Germany
0696 640 4383

Greece/Ελλάδα
0 0800 4414 4670

Greece Cyprus
800 92 256

Hungary/Magyarország
068 001 85 44
(06 1) 700 8151

Republic of Ireland/Poblacht Éireann
1 601 1161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
1 601 1161

Italy/Italia
02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 1000 00 04

Kosovo/Kosovës
+355 44806061

Latvia/Latvija
800 03 448

Lithuania/Lietuva
880 030 049

Luxembourg/Luxemburg
26 84 3000

Netherlands/Nederlanden
010 4289533

Norway/Norge
22 70 82 50

Poland/Polska
022 349 1505

Portugal
0800 780 902

Romania/România
03 727 66905
031 6300042

Russia/Россия
8 (800) 220 0004

Serbia/Srbija
11 321 68 40

Slovakia/Slovensko
0800 0045 51

Slovenia
0800 80 255

Spain/España
915 909 335

Sweden/Sverige
08 6320 016

Switzerland/Schweiz/Suisse
223 102 116

Turkey/Türkiye
0 850 222 44 66

Ukraine/Україна
0 800 500 480

United Kingdom
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

2017 ©TPVision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com

