

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การตกหล่นหรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

วิธีการ...

เปิดโทรศัพท์
เปิด/ปิด

กด  ค้างไว้

ป้อนรหัส PIN

ป้อนรหัส PIN โดยใช้ปุ่มกด และกด  เพื่อยืนยัน

โทรออก

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บนปุ่มกด และกด  เพื่อหมุน

วางสาย

กด 

รับสาย

กด  เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง

ปฏิเสธสาย

กด  เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง

ล็อค/ปลดล็อคปุ่มกด

กด  ค้างไว้

เข้าไปยัง รายการรายชื่อ

กด  ในหน้าจอหลัก

เข้าไปยัง รายการโทร	กด  ในหน้าจอหลัก รายการโทร จะแสดงสายทั้งหมดที่พลาด โทรออก และได้รับ
เข้าไปยัง เมนูหลัก	กด  ในหน้าจอหลัก
ไปยังเมนูก่อนหน้า	กด 
กลับอย่างรวดเร็ว ไปยังหน้าจอหลัก	กด  ค้างไว้

เมนูหลัก

เมนูหลัก ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือทั้งหมดโดยแสดงในรูปแบบกริด ตารางด้านล่างสรุปถึงการ จัดเรียง **เมนู** ความหมายของแต่ละไอคอน และหน้าต่าง ๆ ภายใน คู่มือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาข้อมูลในรายละเอียดของหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รายการโทร  หน้า 14	มัลติมีเดีย  หน้า 29	การตั้งค่า  หน้า 26
บริการเครือข่าย  หน้า 31	ข้อความ  หน้า 20	เอนเตอร์เทน  หน้า 34
WAP  หน้า 38	สมุดรายชื่อ  หน้า 44	แอปพลิเคชัน  หน้า 41

กด  เพื่อเข้าไปยัง **เมนู** เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นใช้ปุ่มเคลื่อนไหวที่กลาง — ซึ่งมีทิศทางแสดงในคู่มือฉบับนี้ด้วยเครื่องหมาย ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ — เพื่อเคลื่อนที่ในไอคอนและรายการต่าง ๆ

ในขณะที่กำลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอ จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณในรายการ ภายในรายการ กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือก, กด  เพื่อถอยกลับหนึ่งระดับ

วิธีการใช้คู่มือนี้

คู่มือปัจจุบันจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

สำรวจ โทรศัพท์ ของคุณ	ส่วนปัจจุบัน อธิบายถึงภาพรวมของโทรศัพท์ ของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่ ใช้บ่อย ๆ
บทที่ 1: เริ่มการใช้งาน	ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือใน ครั้งแรก: การติดตั้งซิมการ์ด, แบตเตอรี่, ฯลฯ
บทที่ 2: คุณสมบัติหลัก	ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรออกและการรับสาย
บทที่ 3: การป้อน ข้อความ	ข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนข้อความโดยใช้ปุ่ม ตัวเลข
บทที่ 4 ถึง 12	บทเหล่านี้จะอธิบายถึงแต่ละส่วนของ เมนูหลัก โดยอธิบายทีละส่วน
ส่วนอื่น ๆ	หลังจากบทที่ 12 จะเป็นส่วนเกี่ยวกับไอคอน & สัญลักษณ์, ข้อควรระวัง, การแก้ไขปัญหา, อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตฟิลิปส์, ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR (ถ้ามีรวมอยู่ในเอกสาร ไม่เช่นนั้นจะเป็น เอกสารแยกต่างหาก) และท้ายที่สุด ข้อมูล เกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัด

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	5	5. ข้อความ	20
การใส่ซิมการ์ด	5	MMS ใหม่	20
การเปิดโทรศัพท์	7	ข้อความใหม่	21
การชาร์จแบตเตอรี่	7	อินบ็อกซ์	22
การตั้งค่าปุ่มด้าน	8	แอ็พบ็อกซ์	23
2. คุณสมบัติหลัก	9	ข้อความมาตรฐาน	23
โทรออก	9	ที่เก็บ	23
การรับสาย และการวางสาย	9	การตั้งค่า	23
การจัดการกับหลายสาย	10	ข้อความระบบ	25
3. การป้องกันข้อความ	12	มาตรฐาน	25
ระบบป้องกันข้อความ T9®	12	6. การตั้งค่า	26
ระบบป้องกันข้อความมาตรฐาน	12	เสียง	26
4. รายการโทร	14	จอแสดงผล	26
ข้อความเสียง	14	การตั้งค่าอื่นๆ	27
รายการโทร	14	ปุ่มด้าน	27
ตั้งค่า	15	การป้องกัน	28
เครือข่าย	16	7. มัลติมีเดีย	29
การโอนสาย	17	อัลบั้มภาพ	29
จำกัดการโทร	18	อัลบั้มเสียง	29
		หน่วยความจำ	30

8. บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ	31	12. สมุดรายชื่อ	44
WAP	31	เลือกสมุดรายชื่อ	44
ลิงค์	33	เพิ่มรายชื่อ	44
9. เกมส์ & แอปพลิเคชัน	34	การแก้ไขและการจัดการกับรายชื่อ	44
เมนูย่อยภายใต้ เอนเตอร์เทน	34	ไอคอน & สัญลักษณ์	47
Java แอปพลิเคชัน	34	ข้อความระวาง	48
เกมส์	34	การแก้ไขปัญหา	52
การตั้งค่า	36	อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจากฟิลิปส์	54
10. WAP	38	การประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า	55
โฮมเพจ	38	ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - EU (RTTE).....	56
บุ๊คมาร์ก	38	ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหว่างประเทศ	
ไปยัง URL	38	(ICNIRP)	57
การตั้งค่า	39	การรับประกันแบบจำกัด	58
ข้อมูลพิเศษ	39		
ตัวเลือก	40		
11. แอปพลิเคชัน	41		
เครื่องคิดเลข	41		
นาฬิกาปลุก	41		
ออลไกโนเซอร์	42		

1. เริ่มการใช้งาน


โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะเริ่มใช้งานครั้งแรก

ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์และความต่าง ๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ “สมุดรายชื่อ” ในหน้า 44)

การใส่ซิมการ์ด

ถอดฝาด้านหลังออก

ในการใส่ซิมการ์ด แรกสุดคุณต้องถอดฝาด้านหลังออกมาก่อน กดปุ่ม และเลื่อนฝาครอบ เพื่อนำฝาครอบออก



ถอดแบตเตอรี่


ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ดึงแบตเตอรี่ขึ้น โดยกดคลิปด้านในจากมุมซ้ายล่าง



คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณแกะแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่

ใส่ซิมการ์ด

ยกที่ใส่ซิมการ์ดที่เป็นบานพับขึ้น จากนั้นใส่ซิมการ์ดลงในบริเวณที่จัดไว้ให้ ให้แน่ใจว่ามุมตัดของการตออยู่ในมุมที่ถูกต้อง และนำสัณฐานสีทองหันหน้าคว่ำลง



ปิดที่ใส่การ์ดลงในตำแหน่งล๊อค




ใส่แบตเตอรี่กลับคืน

เลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปในช่อง โดยใช้หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง จนกระทั่งแน่น จากนั้นล๊อคที่ยึด โดยการกดลง



ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน

ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนลงไปไปในช่อง จนกระทั่งสุด



แกะฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

การเปิดโทรศัพท์

ในการเปิดโทรศัพท์ให้กดปุ่ม ค้างไว้ ป้อนรหัสพิน ถ้าโทรศัพท์ถาม รหัสพิน คือรหัสลับ 4 – 8 หลักสำหรับซิมการ์ดของคุณ รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อจะให้ คุณมา

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 3 ครั้งซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซิมการ์ดใหม่ของคุณในครั้งแรก โทรศัพท์จะถามข้อความต่อไปนี้:

ปรับแต่งมือถือ
ของคุณแบบ
ง่าย ๆ?

กด เพื่อยอมรับการปรับแต่ง

เลือกเพลง
สำหรับสาย
เรียกเข้า

กด รายการของเพลงต่าง ๆ จะปรากฏขึ้น
เลือกเพลงที่คุณต้องการ และกด อีกครั้ง

เลือก
วอลล์เปเปอร์?

กด จากนั้นเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** สำหรับ
วอลล์เปเปอร์ รายการของไฟล์ภาพจะปรากฏ
ขึ้น เลือกรายการที่คุณต้องการ และกด
อีกครั้ง คำว่า **เปิด** จะแสดงขึ้น

เลือกสมุด

รายชื่อของคุณ

(ซิมหรือ
โทรศัพท์)

กด จากนั้นเลือกระหว่าง **ซิม** หรือ **เครื่อง**

กด อีกครั้ง จากนั้นคำว่า **การปรับแต่ง**

สมบูรณ์แล้ว จะแสดงขึ้น

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จไว้แล้วบางส่วน และจะส่งเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ถ้ามีการตั้งค่าคุณสมบัติเตือนแบตเตอรี่เป็น **เปิด**

เมื่อแบตเตอรี่และฝาปิดแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งแล้ว คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ เสียบขั้วต่อตักแสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบไฟ AC



สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหว่างการชาร์จ แบตแสดงสถานะจะเลื่อนไปเรื่อย ๆ โทรศัพท์จะใช้เวลา 2.5 ชั่วโมงเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณจนเต็ม เมื่อแท่งทั้งหมดหยุดนิ่ง หมายความว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จได้

ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานจนถึง 10 ชั่วโมง และเวลาเปิดเครื่อง
รอรับสายอยู่นานได้ถึง 1000 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและ
ลักษณะการใช้งาน

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม
แล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย

วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้า
เสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่อง
ชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ IT ได้

การตั้งค่าปุ่มด่วน

คุณสามารถตั้งค่าปุ่มตัวเลข ถึง เพื่อให้สามารถเรียก
ใช้คุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยๆ ได้โดยการกดที่ปุ่มตัวเลขค้างไว้ได้
โทรศัพท์มีการตั้งค่าปุ่มด่วนบางอย่างให้ล่วงหน้าแล้ว

2. คุณสมบัติหลัก

โทรออก

จากหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด
2. กด เพื่อโทร
3. กด เพื่อวางสาย

สำหรับการโทรระหว่างประเทศ ให้กด ค้างไว้ เพื่อป้อนเครื่องหมาย “+” แทนการป้อนรหัสผ่านระหว่างประเทศ

การใช้สมุดโทรศัพท์

1. กด ▼ ในหน้าจอหลัก
2. เลือกรายชื่อในรายการ ถ้าคุณกำลังใช้สมุดโทรศัพท์ในเครื่อง และรายชื่อที่เลือกมีหมายเลขมากกว่าหนึ่งหมายเลข หมายเลขที่ถูกกำหนดเป็นหมายเลขมาตรฐานจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ในการเลือกหมายเลขอื่น ให้กด ◀ หรือ ▶ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู “สมุดรายชื่อ” ในหน้า 44)
3. กด หมายเลขที่เลือกจะถูกหมุน
4. กด เพื่อวางสาย

การรับสาย และการวางสาย

เมื่อได้รับสาย หมายเลขของผู้โทรเข้าอาจแสดงขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่โทรมาเลือกที่จะแสดงหมายเลขของเขาหรือไม่ ถ้าหมายเลขเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

- รับสาย: กด
- ปฏิเสธสาย: กด ถ้าคุณเปิดการทำงาน การโอนสาย สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือผู้รับฝากข้อความเสียง
- ปิดเสียงกริ่ง: กด การทำเช่นนี้จะปิดเสียง โดยไม่ปฏิเสธหรือรับสาย
- วางสาย: กด

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง

ถ้าคุณเลือก **รับสายทุกปุ่ม** คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม

ปรับระดับเสียงของหูฟัง

ระหว่างการโทร กดปุ่มเคลื่อนที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

ตัวเลือกการโทร

คุณสามารถเรียกใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่ม  ระหว่างที่โทร:

ปิดเสียงพูด	ในการปิดเสียงพูดของสาย
สมุดรายชื่อ	เพื่อไปยังสมุดรายชื่อ
ข้อความ	ใช้เพื่อเก็บ SMS, ส่ง SMS ใหม่ ดู SMS ที่ได้รับ และดู SMS ในเ้าท์บอกซ์
รายการโทร	เพื่อเข้าไปยังรายการของสายโทรออกและสายเรียกเข้าที่ทำในอดีต
ออแกไนเซอร์	เพื่อเข้าไปยังออแกไนเซอร์
จดข้อความ	เพื่อใช้สมุดบันทึกย่อในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และเพื่อจัดเก็บหมายเลข
วางสาย	เพื่อปฏิเสธสาย

การจัดการกับหลายสาย

ความสามารถในการจัดการกับสายตั้งแต่สองสายขึ้นไปพร้อมกัน และการประชุมทางโทรศัพท์นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหว่างที่กำลังใช้สายแรกอยู่ หรือระหว่างที่มีสายหนึ่งพักอยู่ได้ ในขณะที่กำลังใช้สายอยู่ ให้หมุนหมายเลข (หรือเลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์) และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ (หมายเลขจะแสดงอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าจอ) และหมายเลขที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้น คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่าง ๆ ซึ่งคือ:

- **สลับสาย** เพื่อสลับระหว่างสายต่าง ๆ (นอกจากนี้ คุณสามารถกด ◀ หรือ ▶ เพื่อสลับสายก็ได้)
- **โอน** เพื่อเชื่อมต่อสายทั้งสอง และเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะถูกต้องออกจากสายทั้งสอง
- **ประชุมสาย** เพื่อแนะนำผู้โทรสายใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์

การรับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่กำลังสนทนากับสายหนึ่งอยู่ โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ปและหน้าจอจะแสดงคำว่า **สายเรียกซ้อน** จากนั้นคุณสามารถ:

กด 	เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้)
กด 	เพื่อปฏิเสธสาย

เพื่อรับสายที่สอง คุณต้องปิดการทำงาน การโอนสาย สำหรับสายสนทนา (และเปิดการทำงาน สายเรียกซ้อน)

การรับสายที่ 3

ถ้าคุณกำลังใช้สายหนึ่งอยู่ และมีอีกสายหนึ่งพักไว้ คุณสามารถรับสายที่สามได้ เพื่อที่จะทำเช่นนี้ คุณต้องวางสายใดสายหนึ่งก่อน หรือชักชวนผู้โทรใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์

กด 

เพื่อปฏิเสธสาย

กด 

เพื่อเปิดรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก **ยอมรับ** เพื่อรับสายเรียกเข้า หรือ **วางสาย** เพื่อวางสายปัจจุบัน จากนั้นค่อยรับสายเรียกเข้า

บริการนี้จำกัดอยู่ที่การสื่อสารปัจจุบันสองสายเท่านั้น (สายหนึ่งใช้อยู่ และอีกสายพักอยู่)

การประชุมทางโทรศัพท์

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

การประชุมทางโทรศัพท์จะเปิดทำงานโดยการโทรไปยังสายต่างๆ หลายสาย หรือจากเนื้อหาการโทรหลายสาย การประชุมทางโทรศัพท์อนุญาตให้คุณสนทนากับผู้คนที่ได้ถึง 5 สายในเวลาเดียวกัน

1. โทรสายแรกไปหาผู้ร่วมประชุมคนแรก จากนั้นโทรไปยังผู้ร่วมประชุมคนที่สอง (ดูด้านบน)
2. กด  และเลือก **ประชุมสาย** ทำขั้นตอนซ้ำ จนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คนเชื่อมต่ออยู่

3. เลือก **ยกเลิก** เพื่อตัดสมาชิกคนนั้นออกจากการประชุม หรือเลือก **สายส่วนตัว** เพื่อทำการสนทนาส่วนตัวกับสมาชิกคนนั้นเท่านั้น (สมาชิกคนอื่น ๆ จะถูกพักไว้)

4. กด  เพื่อตัดการเชื่อมต่อทุกสายพร้อมกันในคราวเดียว

ถ้ามีสายเรียกเข้าระหว่างที่กำลังประชุมทางโทรศัพท์อยู่ และมีสมาชิกที่ประชุมอยู่น้อยกว่า 5 คน คุณสามารถรับสายใหม่นี้ และเพิ่มสมาชิกคนนี้เข้าในการ **ประชุมสาย** ได้ (ถ้ามีสมาชิก 5 คนเชื่อมต่ออยู่แล้ว คุณสามารถรับสายได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มเข้ามาในการประชุมได้)

3. การป้อนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความในหน้าจอแก้ไขได้ในสองลักษณะ: โดยการ
ใช้ระบบแนะนำคำ T9® หรือการป้อนข้อความมาตรฐาน เทคนิค
สำหรับการใช้วิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไว้ด้านล่าง

ระบบป้อนข้อความ T9®



Tegic Euro, Pat.
App. 0842463

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไข
อัจฉริยะสำหรับการป้อนข้อความต่างๆ บนโทร
ศัพทมือถือ โหมดนี้ช่วยให้คุณป้อนข้อความได้
รวดเร็วขึ้น โดยการคาดการณ์คำที่คุณต้องการ
ป้อนจากปุ่มต่างๆ ที่คุณกด คุณกดปุ่มที่ประกอบ
ด้วยตัวอักษรที่จำเป็นต้องใช้ในการสะกดคำเพียงปุ่มละครั้งเดียว
และ T9® จะแนะนำคำขึ้นมาให้จากการกดปุ่มของคุณ ถ้ามีหลายคำ
ที่ใช้ได้ คำแรกในรายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู่ กด ▲ หรือ
▼ เพื่อ เลื่อนในรายการ และกด เพื่อใส่คำ

จะใช้งานได้อย่างไร?

ตัวอักษรและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:

ถึง เพื่อป้อนตัวอักษร

▲ หรือ ▼ ในการเลื่อนดูในรายการของคำที่เสนอให้
► กดปุ่มนี้เพื่อใส่คำที่เลือก ตามด้วยช่องว่าง

กดสั้น ๆ เพื่อถอยหลัง กดค้างไว้เพื่อลบ
ข้อความทั้งหมด

เพื่อยกแคร่ตัวพิมพ์: มาตรฐาน, ตัวพิมพ์เล็ก
หรือตัวพิมพ์ใหญ่

เพื่อดูตารางของสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรค
ตอน จากนั้นกด ◀ หรือ ▶ เพื่อเรียกดูใน
ตารางที่ใช้ได้ทั้ง 3 รายการ

เพื่อเปลี่ยนโหมดจาก T9® เป็นโหมดป้อน
ข้อความมาตรฐาน เป็นโหมดตัวเลข

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า "home":

1. กด หน้าจอจะแสดงคำแรกของรายการ:
Good
2. กด ▲ เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด หรือ ▶ เพื่อยืนยันการเลือกคำว่า Home

ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน

กด เพื่อเปลี่ยนจากโหมดป้อนข้อความ T9® เป็นโหมดพื้นฐาน
วิธีการป้อนข้อความแบบนี้ จำเป็นต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้ตัว
อักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร "h" เป็นตัวอักษรที่สองบน
ปุ่ม คุณจำเป็นต้องกดปุ่มสองครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษร "h" กด
 แล้วปล่อยเพื่อลบหนึ่งตัว กดค้างไว้เพื่อลบข้อความทั้งหมด

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า "home":

กด ,  (GHI), , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) กด  เมื่อข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อยู่ในแต่ละปุ่มดังที่แสดงที่ด้านตรงข้าม

กดสั้น ๆ

กดค้างไว้

	ช่องว่าง 1., @ / : ; " ' ! , ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	เพื่อยกแคร่ตัวพิมพ์: มาตรฐาน, ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่	0
	เพื่อเปิดโหมดสัญลักษณ์ และโหมดเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นกด ◀ หรือ ▶ เพื่อเรียกดูในตารางที่ใช้ได้ทั้ง 3 รายการ	เปลี่ยนภาษาที่ใช้สำหรับการแก้ไขข้อความ
	เพื่อเปลี่ยนโหมด: T9® พื้นฐาน หรือตัวเลข	หรือเปลี่ยนโหมด

4. รายการโทร



เมนูที่อธิบายในส่วนนี้ ใช้สำหรับตั้งค่าวิธีการที่โทรศัพท์มือถือของคุณจะจัดการกับสายต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อความเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเพิ่ม หรือแก้ไขหมายเลขข้อความเสียงได้

1. ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **รายการโทร** > **ข้อความเสียง** และ กด เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่างๆ

การเพิ่มหมายเลขข้อความเสียงใหม่

1. ในการเพิ่มหมายเลขข้อความเสียงใหม่ เลือก **<ใหม่>** และ กด
2. **ใส่ชื่อ:** หน้าจอป้อนข้อมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณป้อนชื่อสำหรับหมายเลขข้อความเสียง กด เมื่อทำเสร็จ
3. **ป้อนเลขหมาย:** หน้าจอป้อนข้อมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณป้อนหมายเลขของข้อความเสียง กด เมื่อทำเสร็จ
4. หน้าจอ **แบบเลขหมาย** จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือกชนิดของหมายเลข ตัวเลือกต่างๆ มีดังนี้ **โทรศัพท์**, **โทรสาร** และ **ข้อมูล** ทำการเลือก และกด
5. หมายเลขข้อความเสียงใหม่จะถูกเก็บ

การแก้ไขหมายเลขข้อความเสียงที่มีอยู่แล้ว

ถ้าต้องการแก้ไขหมายเลขข้อความเสียงที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกหมายเลขและกด หน้าจอจะปรากฏขึ้น โดยแสดงชื่อ หมายเลข และชนิดของหมายเลขข้อความเสียง กด อีกครั้ง หน้าจอข้อความเสียงจะปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณเลือกตัวเลือกต่างๆ:

ลบ

ใช้ในการลบหมายเลขข้อความเสียง

เปลี่ยน

ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขข้อความเสียง

รายการโทร

เมนูนี้ให้รายการของสาย **ทุกสาย**, **ที่ไม่ได้รับ**, **ที่รับ** และ **โทรออก** แก่คุณ สายเหล่านี้จะแสดงโดยเรียงตามลำดับเวลาที่ได้รับ โดยสายล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด ถ้ารายการที่แสดงเก็บอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ ชื่อที่เก็บไว้จะแสดงขึ้นมา

1. ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **รายการโทร** > **รายการโทร** และ กด เพื่อแสดงรายการของสายทั้งหมด

คุณสามารถกดปุ่ม เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

การโทรซ้ำ

ในการโทรซ้ำหมายเลขที่อยู่ในรายการโทรอยู่แล้ว คุณเพียงเลือกหมายเลข และกด เพื่อโทรซ้ำหมายเลข

การเข้าไปยังตัวเลือก

ถ้าต้องการเข้าไปยังตัวเลือก ให้กดปุ่ม  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่าง ๆ:

ส่งข้อความ ใช้ในการส่งข้อความ SMS หรือ MMS ไปยังหมายเลขในรายการ เลือกระหว่าง **ส่งข้อความ > ข้อความใหม่** หรือ **ส่งข้อความ > MMS ใหม่**

รายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดของวันที่และเวลาสำหรับสายนี้

โทร เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่เลือก

ลบ เพื่อลบสายที่เลือก

ลบ เพื่อลบรายการทั้งหมดพร้อมกัน และลบสายที่แสดงทั้งหมด

ตั้งค่า

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโทร: การโอนสาย, สายเรียกซ้อน, ฯลฯ

เตือนทุกนาที

ใช้ในการตั้งค่าการ **เปิด** หรือ **ปิด** ของเสียงบี๊ประหว่างการโทร

สายเรียกซ้อน

ใช้ในการตั้งค่าการ **เปิด** หรือ **ปิด** ของการแจ้งเตือนของสายเรียกเข้าสายที่สอง เมื่อตัวเลือกนี้เปิดทำงาน คุณจะได้ยินเสียงบี๊ ถ้ามีใครพยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ เลือกตัวเลือก **สถานะ** เพื่อดูว่าบริการสายเรียกซ้อน เปิดทำงานอยู่หรือไม่

โทรข้ามอัตโนมัติ

ใช้ในการ **เปิด** หรือ **ปิด** การโทรข้ามหมายเลขโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ถ้าบุคคลที่คุณกำลังโทรไปหาไม่ว่าง โทรศัพท์ก็จะโทรข้ามหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมต่อสำเร็จ หรือจนกระทั่งถึงจำนวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ที่จุดเริ่มต้นของการพยายามโทรแต่ละครั้ง และจะส่งเสียงบี๊แบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ เวลาระหว่างการโทรข้ามจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแต่ละครั้ง

เวลาโทร

คุณสมบัตินี้ใช้เพื่อตรวจสอบค่าโทรและระยะเวลาในการโทรของสายเรียกเข้า และสายโทรออกของคุณ ตัวเลือกต่าง ๆ คือ **เวลาโทรสะสม** และ **คิดค่าธรรมเนียม**

หมายเลขผู้โทรเข้า

เพื่อ **แสดง** หรือ **ซ่อน** ความเป็นตัวคุณ (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) กับคู่สนทนาของคุณ **สถานะ** จะบอกคุณว่าตัวเลือกใดที่เปิดการทำงานอยู่

เครือข่าย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเพื่อส่งหรือรับข้อมูล (เช่น SMS, MMS, ฯลฯ)

ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเปิดให้บริการ GPRS บนเครือข่ายของผู้ให้บริการ และวิธีการสมัครรับบริการ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา โดยใช้เมนูที่อธิบายในหัวข้อนี้ จากนั้นเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแต่ละเมนูของแอปพลิเคชันที่จะใช้ (เช่น WAP, MMS, ฯลฯ)

รายการ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณสร้างรายการเครือข่ายตามลำดับที่ต้องการ เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว โทรศัพท์จะลงลงทะเบียนกับเครือข่าย ตามที่คุณระบุไว้ในรายการ

ลงทะเบียน

แสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมดแมนวอล เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วย และกด  เพื่อยืนยัน

ตั้งค่าการเข้าถึง

เมนูนี้ใช้ให้คุณสร้างโปรไฟล์ข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังบริการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ WAP หรือเมื่อส่งข้อความ MMS โปรไฟล์ที่เลือกจะถูกใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM หรือ GPRS

ตัวเลือกที่อธิบายด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือลักษณะการขอรับบริการของคุณ ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: ติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก เพื่อที่ตั้งค่าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในบางครั้ง คุณจะได้รับผ่านทาง SMS โปรไฟล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า อาจถูกบล็อกไว้ ซึ่งป้องกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม่ เลือกหัวข้อในรายการ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

แสดง

เพื่อแสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดของโปรไฟล์ที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เลือก

ตั้งค่า GSM

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า GSM:

- ล็อคคิน & รหัส
- หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ ได้มาจากผู้ให้บริการของคุณ (ISDN หรือ อนาล็อก)
- เวลาไม่มีกิจกรรม ค่าที่มากกว่า 30 วินาที ซึ่งโทรศัพท์จะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (ถ้าการเชื่อมต่อยังคงดำเนินอยู่)

ตั้งค่า GPRS

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า GPRS:

- ล็อกอิน, รหัส, เวลาไม่มีกิจกรรม
- เมนู APN อนุญาตให้คุณป้อนแอตเตรสของเครือข่ายข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย สตรีงข้อความจะถูกใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

แนบด้วย GPRS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณกำหนดวิธีการที่โทรศัพท์มือถือจะใช้เชื่อมต่อกับบริการ GPRS

เปิดตลอด

โทรศัพท์จะเชื่อมต่อไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติ (ถ้าใช้ได้) ตัวเลือกนี้ให้การเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของ GPRS ที่เร็วกว่า แต่จะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า

โทรข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใช้พลังงานลง อย่างไรก็ตาม เวลาในการเชื่อมต่อจะนานขึ้น

การโอนสาย

เมนูนี้ใช้ให้คุณเปิดหรือปิดการทำงานการโอนสาย

1. ในหน้าจอหลัก กด ☐ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

2. เลือก **รายการโทร** > **การโอนสาย** และ กด ☐ เพื่อ เลือกชนิดของการโอนหนึ่งใน 3 ชนิดที่ต้องการ: **โทรศัพท์**, **โทรสาร** และ **ข้อมูล**
3. หลังจากการเลือกชนิดของการโทร กด ☐ เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ทุกเงื่อนไข

โอนสายทุกสายของคุณ ไอคอน ▲ จะแสดงบนหน้าจอหลัก

ถ้าไม่รับ

เฉพาะถ้าคุณไม่รับสาย

ถ้าติดต่อไม่ได้

เฉพาะถ้าคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการเครือข่าย

ถ้าไม่ว่าง

เฉพาะถ้าสายคุณไม่ว่าง

มีเงื่อนไข

ถ้าสายของคุณไม่ว่าง, ถ้าคุณไม่รับสาย, ถ้าคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการเครือข่าย

สถานะ

ดูการตั้งค่าที่แท้จริง

ทุกเงื่อนไข

ตัวเลือกนี้จะโอนสายเรียกเข้าทั้งหมดของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนด ถ้าคุณเปิดทำงานตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถรับสายเรียกเข้าใด ๆ บนโทรศัพท์ได้เลย จนกระทั่งคุณปิดทำงานตัวเลือกนี้

ถ้าไม่รับ

สายเรียกเข้าจะถูกโอนไป ถ้าไม่รับสาย

ถ้าติดต่อไม่ได้

สายเรียกเข้าจะถูกโอนไป ถ้าหมายเลขของคุณติดต่อไม่ได้

ถ้าไม่ว่าง

สายเรียกเข้าจะถูกโอนไป ถ้าสายของคุณไม่ว่าง

มีเงื่อนไข

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ สายเรียกเข้าจะถูกโอนไปถ้าสายไม่ว่าง
ถ้าติดต่อไม่ได้ หรือถ้าไม่มีการรับสาย

สถานะ

เมนูนี้แสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมดของคุณ

จำกัดการโทร

เมนูนี้ใช้ในการจำกัดโทรศัพท์ไม่ให้โทรออก หรือรับสายเข้า คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้

1. ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **รายการโทร** > **จำกัดการโทร** และ กด เพื่อเลือกชนิดของสายที่จะจำกัด (**โทรออก** หรือ **สายเรียกเข้า**) หรือเพื่อแก้ไข **การตั้งค่า** สำหรับการจำกัดการโทร
3. หลังจากการเลือกชนิดของสาย กด เพื่อเลือกตัวเลือก

การจำกัดสายโทรออก

เลือก **โทรออก** และ กด เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

ทั้งหมด

กด เพื่อเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการจำกัดการโทรสำหรับสายโทรออกทั้งหมด เลือก **สถานะ** เพื่อดูสถานะของการจำกัดการโทรสำหรับสายโทรออกทั้งหมด

ต่างประเทศ

กด เพื่อเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการจำกัดการโทรสำหรับสายโทรออกต่างประเทศ เลือก **สถานะ** เพื่อดูสถานะของการจำกัดการโทรสำหรับสายต่างประเทศ

ระหว่างประเทศ

กด เพื่อเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการจำกัดการโทรสำหรับสายโทรออกต่างประเทศ ยกเว้นสายที่โทรไปยังประเทศที่คุณสมัครรับบริการ เลือก **สถานะ** เพื่อดูสถานะของการจำกัดการโทรสำหรับสายเหล่านั้น

การจำกัดสายเรียกเข้า

เลือก **สายเรียกเข้า** และ กด เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

ทั้งหมด

กด เพื่อเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการจำกัดการโทรสำหรับสายเรียกเข้าทั้งหมด เลือก **สถานะ** เพื่อดูสถานะของการจำกัดการโทรสำหรับสายเรียกเข้าทั้งหมด

ใช้ข้ามเครือข่าย

กด เพื่อเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการจำกัดการโทรสำหรับสายเรียกเข้าเมื่อผู้ใช้กำลังใช้ข้ามเครือข่ายในต่างประเทศ เลือก **สถานะ** เพื่อดูสถานะของการจำกัดการโทรสำหรับสายเหล่านั้น

การทำงานกับการตั้งค่าต่างๆ

เลือก **การตั้งค่า** และ กด เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

**ยกเลิกสายโทร
ออก**

กด เพื่อยกเลิกการจำกัดการโทรสำหรับสายโทรออกทั้งหมด

**ยกเลิกสายเรียก
เข้า**

กด เพื่อยกเลิกการจำกัดการโทรสำหรับสายเรียกเข้าทั้งหมด

รหัสจำกัดการโทร

กด เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการจำกัดการโทร

คุณต้องป้อนรหัสการจำกัดการโทรก่อนที่จะคุณสามารถยกเลิกการจำกัดการโทรสำหรับสายเรียกเข้า หรือสายโทรออกได้

5. ข้อความ



เมนู ข้อความ อนุญาตให้คุณใช้เพื่ออ่าน เขียน ส่ง และรับข้อความ SMS และเพื่อแบ่งปันข้อความเหล่านั้นกับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถส่งและรับ MMS (ข้อความมัลติมีเดีย) ซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง และบันทึกเสียงที่คุณอัดไว้ด้วย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถสร้างขึ้นจากสไลด์ที่ประกอบด้วยข้อความ เสียง และภาพ หรือหลายๆ อย่างปนกันได้ในกรณีหลัง ข้อความจะแสดงเป็นสไลด์โชว์

MMS ใหม่

โทรศัพท์มือถือของคุณสามารถใช้เพื่อส่งและรับข้อความ MMS (Multimedia Messaging Service) ได้ด้วย ด้วยการใช้น MMS คุณสามารถส่งข้อความที่ประกอบด้วยรูปภาพ เสียง และข้อความได้ เมื่อส่งข้อความ MMS ผู้รับของคุณต้องมีโทรศัพท์ที่ใช้งาน MMS ได้เพื่อที่จะสามารถดูข้อความของคุณได้

การรับ MMS

ถ้ามีใครบางคนส่ง MMS มาให้คุณ ไอคอนและเสียงเตือนจะแจ้งให้คุณทราบ ถ้าผู้ส่งข้อความมีการขอให้ **รายงานการอ่าน** จะมีคำถาม

ปรากฏขึ้นเพื่อถามคุณว่าต้องการส่งหรือไม่ เมื่อดาวนโหลด MMS มาแล้ว ข้อความก็จะอยู่ใน **อินบ็อกซ์ > MMS** (ดูด้านล่าง)

ถ้าขนาดของ MMS ที่ดาวนโหลด ใหญ่กว่าหน่วยความจำที่ใช้ได้ ในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องปลดปล่อยหน่วยความจำโดยการลบ ข้อมูลทิ้งไป (รูปภาพ, เสียง, ฯลฯ)

MMS ใหม่

ในการเขียนและส่ง MMS ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายอย่างละเอียดด้านล่าง:

1. ในหน้าจอหลัก กด ☐ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **ข้อความ > MMS ใหม่** และกด ☐ เพื่อสร้าง MMS ใหม่
3. คุณสามารถ **ใส่เลขหมาย, ป้อนที่อยู่, หรือเลือก จากรายชื่อ**
4. จากนั้นคุณจะถูกถามเพื่อให้ **<สร้าง MMS>** กด ☐ คุณจะพบกับหน้าจอการสร้าง MMS
5. ในหน้าจอการสร้าง MMS มีไอคอน 5 ตัวไว้สำหรับให้คุณเพิ่ม **ภาพ, เพิ่ม ข้อความ, เพิ่ม เสียง, ส่ง ข้อความ** หรือเข้าไปยังเมนู **ตัวเลือก MMS** ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนจากตัวเลือกหนึ่งไปยังตัวเลือกถัดไป และกด ☐ เพื่อเข้าไปยังเมนู
6. ออกแบบข้อความของคุณ: เพิ่ม **ภาพ, ข้อความ** และ/หรือ **เสียง** กด ► เพื่อสร้างสไลด์เพิ่มเติม
7. ไอคอนสุดท้ายที่ด้านซ้ายมือ ใช้ในการเข้าไปยัง **ตัวเลือก MMS** (ดูด้านล่าง)
8. เลือก **ส่ง** เพื่อส่ง MMS ไปยังผู้รับที่เลือก

ภาพต่างๆ สามารถถูกเลือกได้จาก **อัลบั้มภาพ** คุณไม่สามารถส่งภาพที่มีการป้องกันด้วยลิขสิทธิ์ผ่าน MMS ได้

เสียงต่างๆ สามารถถูกเลือกได้จากเพลงใน **อัลบั้มเสียง**

ตัวเลือก MMS

ตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้ใช้เมื่อมีการสร้างข้อความ MMS ใหม่:

แก้ไขหัวข้อ	เพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลง หรือป้อนหัวข้อเรื่องของข้อความ
เก็บเป็น เทมเพลต	เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นเทมเพลต ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับ MMS อื่น (เช่น ชนิดข้อความ “สุขสันต์วันเกิด” เป็นต้น)
เวลาภาพ	เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าช่วงเวลาสไลด์ที่คุณตั้งค่าไว้ใน ตั้งค่า > ตั้งค่าแอปพลิเคชัน (ดูเพิ่มเติม หน้า 24) และตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างสไลด์แต่ละภาพ

หลังจากที่เขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้เลือก **ส่ง** และกด  แถบแสดงความก้าวหน้า ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการส่งข้อความของคุณ กด  หากคุณต้องการยกเลิกการส่ง ถ้าคุณบันทึก MMS เป็นแบบร่าง ข้อความจะสามารถใช้ได้ใหม่ **แบบร่าง** ถ้าคุณส่ง MMS ไปแล้ว ข้อความจะอยู่ใน **เข้าที่บอกซ์**

ข้อความใหม่

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณส่งข้อความตัวอักษรโดยการใช้บริการข้อความสั้น (SMS) และเพื่อจัดการกับข้อความที่คุณส่งและได้รับ

ในการเขียนและส่ง SMS ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายอย่างละเอียดด้านล่าง:

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **ข้อความ > ข้อความใหม่** และกด  เพื่อสร้าง SMS ใหม่
3. ป้อนข้อความของข้อความ SMS และกด  จากนั้นเครื่องจะเสนอตัวเลือกต่อไปนี้ให้กับคุณ:

ผู้รับหลายคน	ในการ <เพิ่มรายชื่อ> หรือ ส่ง
ส่งข้อความ	เพื่อป้อนผู้รับ <ใหม่> หรือเลือกรายชื่อจาก สมุดรายชื่อ
บันทึก	เพื่อเก็บข้อความปัจจุบัน และไฟล์แนบในเมนู ที่เก็บ
เพิ่มภาพ	เพื่อแนบภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
เลือกเสียง	เพื่อแนบเพลง

คุณสามารถส่งไฟล์แนบ 2 ไฟล์ที่เป็นชนิดที่แตกต่างกันลงใน SMS ของคุณ ภาพและภาพเคลื่อนไหว และรูปภาพนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้: ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวก่อน จากนั้นเลือกภาพ เฉพาะภาพเท่านั้นที่จะถูกใส่ลงในข้อความ และในทางตรงกันข้ามด้วย

คุณไม่สามารถส่งภาพและเสียงที่มีการป้องกันด้วยลิขสิทธิ์ทาง SMS ได้

อินบ็อกซ์

เมนูนี้ใช้ในการอ่าน SMS และ MMS ที่คุณส่งออกไปหรือได้รับเข้ามา

SMS อินบ็อกซ์

เมนูนี้ใช้ในการอ่านข้อความ SMS ที่คุณได้รับ ข้อความจะแสดงในรายการ

เมื่อข้อความแสดงขึ้นมา กดปุ่ม ☐ เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกเมนูที่แสดงด้านล่าง:

ตอบกลับ	เพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง
ส่งต่อ	เพื่อส่งต่อข้อความที่เลือก โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถส่งต่อไฟล์ที่แนบมาได้
ลบ	เพื่อลบข้อความที่เลือก
โทรกลับ	เพื่อโทรไปยังผู้ส่งข้อความ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
ย้ายไปที่เครื่อง	เพื่อย้าย SMS ไปยังเมนูที่เก็บ
ลบ	เพื่อรีเซ็ตอินบ็อกซ์ให้ว่าง

อินบ็อกซ์ MMS

รายการอินบ็อกซ์ MMS จะแสดงข้อความ ที่อ่านแล้ว และ MMS ที่ยังไม่ได้อ่าน, การแจ้งเตือน, รายการ การส่ง และ การอ่าน ในการอ่านข้อความ ให้เลือกข้อความ และกด ☐ กด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

เล่น	เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS จะเล่นเป็นสไลด์โชว์ต่อเนื่อง
ถัดไป/สไลด์ก่อนหน้า	เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถกด ◀ หรือ ▶ เมื่อกำลังดู MMS ในโหมดแมนนวลก็ได้ โปรดทราบว่า ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ MMS ประกอบด้วยสไลด์มากกว่าหนึ่งแผ่นเท่านั้น
แยกภาพ	เพื่อแยกภาพของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึกลงใน อัลบั้มภาพ
แยกเสียง	เพื่อแยกเสียงของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึกลงใน อัลบั้มเสียง
ปิด	เพื่อปิด MMS และกลับไปยังรายการตัวเลือก

อย่าลบการแจ้งเตือนก่อนที่จะดึง MMS มา ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่
สามารถรับ MMS ได้ การแจ้งเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณได้รับ MMS ที่สมบูรณ์แล้ว

เข้าที่บ็อกซ์

แสดงข้อความที่คุณได้ ส่งแล้ว หรือสร้างขึ้นแต่ ยังไม่ได้ส่ง ออกไป
คุณสามารถ เล่น, ลบ หรือดู รายละเอียด ของข้อความเหล่านี้ทั้งหมด
ส่ง หรือ ส่งต่อ ข้อความไปให้ผู้อื่น ข้อความที่ยังไม่ ส่ง ถูกบันทึกเป็น
ข้อความชั่วคราวในเข้าที่บ็อกซ์ ถ้าคุณออกจากเมนู MMS ก่อนที่จะ
บันทึกหรือส่งข้อความ MMS ของคุณ ข้อความนั้นจะถูกบันทึกเป็น
ข้อความชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

ข้อความที่คุณบันทึกไว้ สามารถถูกส่งได้จากเฉพาะโฟลเดอร์
เข้าที่บ็อกซ์ เท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกคืนรายการใด ๆ (ไม่ว่า
จะเป็นข้อความ การแจ้งเตือน หรือรายงาน) ที่คุณลบไปแล้วได้
กด ย้อนกลับ เพื่อยกเลิกการลบ

ข้อความมาตรฐาน

เมื่อ เปิด จะช่วยให้คุณแสดง SMS ที่ได้รับบนหน้าจอหลัก คุณ
สามารถตอบกลับข้อความที่ได้รับอย่างรวดเร็วโดยการกด ☐ 
การป้อนข้อความของคุณในหน้าจอแก้ไข และการกด ☐  อีกครั้ง
ถ้าคุณได้รับ SMS ในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความอยู่ คุณสามารถ
ตอบกลับข้อความแรกก่อนที่จะอ่านข้อความที่สอง หรืออีกทางหนึ่ง

ข้อความ

คุณสามารถกด ย้อนกลับ เพื่อออกจากข้อความแรกก็ได้ จากนั้น
ข้อความที่สองจะปรากฏบนหน้าจอของคุณ

ที่เก็บ

เมนูอนุญาตให้คุณดูข้อความทั้งหมดที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของ
โทรศัพท์โดยใช้ตัวเลือก จัดเก็บอัตโนมัติ หรือ ย้ายไปยังที่เก็บ
รายการ <ลบข้อความทั้งหมด> ใช้ในการลบข้อความ SMS ทั้งหมด
ทันที เมื่อข้อความแสดงขึ้นมา กด ☐  หรือ ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยัง
ตัวเลือกต่อไปนี้: ลบ, แก้ไขข้อความ, ส่งต่อ, โทรกลับ

การตั้งค่า

การตั้งค่า SMS

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่า SMS ตัวเลือกต่างๆ คือ:

รายงานการส่ง เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด ตัวเลือกนี้จะแจ้งเตือนคุณ
ผ่านทาง SMS ว่าผู้รับได้รับ SMS ของคุณ
หรือไม่

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้บริการ

เวลาสิ้นสุด

เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บ
อยู่ในศูนย์ข้อความสั้นของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์
เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็น
เหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้บริการ

ลงนาม	เมื่อ เปิด ช่วยให้เพิ่มการลงนามที่ท้ายของข้อความของคุณ คุณสามารถ แก้ไข , เปลี่ยน หรือ บันทึก การลงนามได้
ศูนย์เดิม	เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณส่งหมายเลขศูนย์ข้อความสั้นของคุณออกไปพร้อมกับข้อความ จากนั้นผู้รับสามารถตอบกลับโดยใช้หมายเลขศูนย์ข้อความสั้นของคุณไม่ใช่ของผู้รับ การทำเช่นนี้จะเร่งความเร็วของการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น
เบอร์ศูนย์ข้อความ	คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการเพื่อเลือกหมายเลขศูนย์ SMS มาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขนี้ไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณเข้าไป
จัดเก็บอัตโนมัติ	เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด ตัวเลือกนี้จะบันทึกข้อความที่ส่งในเมนู เข้าที่บอกซ์ โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่า MMS

โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีให้โดยตรง ถ้ายัง ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อรับรายการข้อมูลที่อยู่ภายในบทนี้ และป้อนเข้าไปอย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการบางราย สามารถส่งพารามิเตอร์การเข้าถึง “ทางอากาศ” ได้

เลือกโปรไฟล์ MMS ในรายการ และเลือก **แก้ไข** เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

- โหมดรับ** อนุญาตให้คุณเลือกจาก:
- **แมนนวล:** คุณสามารถเชื่อมต่อแบบแมนนวลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการเลือกการแจ้งเตือนใน **อินบ็อกซ์**, เลือก **อ่าน** เพื่อดาวน์โหลด จากนั้น **เล่น**
 - **อัตโนมัติ:** MMS ใหม่จะถูกใส่ลงใน **อินบ็อกซ์** โดยตรง เลือก MMS และกด ► เพื่อเล่นข้อความ

โหมดนี้จะถูกปิดการทำงานเมื่อทำงานข้ามเครือข่าย

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช้ MMS ของคุณถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ **1 ชั่วโมง** ถึง **1 สัปดาห์** (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

อ่านรายงาน	ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด และแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) เมื่อสถานะของ MMS ที่คุณส่งนั้นเปลี่ยนไป เช่น MMS นั้นถูกอ่านหรือไม่ หรือถูกลบไป
รายงานการส่ง	ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด และจะแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) ถึงสถานะของการส่งว่า MMS นั้นได้รับแล้วหรือถูกปฏิเสธ
เก็บอัตโนมัติ	ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด และอนุญาตให้คุณบันทึกข้อความที่ส่งในเมนู เข้าที่บอกซ์ โดยอัตโนมัติ
เวลาภาพ	อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาระหว่างสไลด์แต่ละรูปของ MMS
ตั้งค่าเครือข่าย	
เข้าเครือข่าย	เพื่อเลือกโปรไฟล์การเชื่อมต่อจากโปรไฟล์ที่คุณตั้งค่าไว้
ระบบ	เพื่อเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ: GSM , GPRS หรือ GPRS ก่อน
เบอร์ศูนย์ MMS	เพื่อป้อนแอตเตรส MMS ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะเชื่อมต่อด้วย

เกตเวย์	เพื่อป้อนหมายเลข IP และพอร์ตของเกตเวย์
แอตเตรส	ของเซิร์ฟเวอร์
เกตเวย์พอร์ต	

ข้อความระบบ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการการรับข้อความระบบซึ่งเครือข่ายออกอากาศมายังผู้รับบริการทุกคน โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

รับ

เพื่อตั้งค่าการรับข้อความระบบเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

หัวข้อ

เพื่อกำหนดชนิดของข้อความที่คุณต้องการรับ เพื่อที่จะตั้งค่าหัวข้อให้เลือก **<ใหม่>** ป้อนรหัสที่ผู้ให้บริการให้มา และถ้าต้องการก็ให้ใส่ชื่อด้วย นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหัวข้อที่มีอยู่แล้วในรายการ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบก็ได้

คุณสามารถป้อนหัวข้อได้ถึง 15 หัวข้อในรายการ ในการขอรับรหัสสำหรับหัวข้อต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

มาตรฐาน

ประกอบด้วยรายการจัดข้อความ **MMS** และ **ข้อความ** ที่ระบบให้มา

6. การตั้งค่า



เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัว (เสียง, วันและเวลา, การป้องกัน, ฯลฯ) และเพื่อปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

เสียง

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกรเสียงของโทรศัพท์

แบบเสียงเรียก

อนุญาตให้คุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้นรายการนี้ยังประกอบด้วยสิ่งที่คุณอัดไว้ และเพลงที่คุณบันทึกไว้ด้วย เลื่อนภายในรายการและรอสักครู่เพื่อฟังการเล่นทำนองที่เลือก

ระดับเสียง

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณปรับระดับเสียงเรียกเข้าของคุณ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณได้ตั้งแต่ ปิดเสียง จนถึง เพิ่ม

ระบบสั่น

ใช้เพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อได้รับสาย เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ในออรัลแกโนเซอร์, เมื่อคุณได้รับข้อความ และเมื่อนาฬิกาปลุกเตือน

ระบบสั่นจะ ปิด เสมอ เมื่อคุณต่อกับเครื่องชาร์จ หรือเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่

เสียงข้อความ

อนุญาตให้คุณ เปิด หรือ ปิด เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อได้รับข้อความใหม่เข้ามา เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามต้องการจากรายการแบบเสียงเรียก

เสียงปุ่มกด

อนุญาตให้คุณตั้งเสียงปุ่มกดเป็น เปิด หรือ ปิด

แบตเตอรี่

อนุญาตให้คุณ เปิด หรือ ปิด การเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

จอแสดงผล

เมนูนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าคอนฟิกรเมนูต่างๆ ที่จะแสดงอย่างไรบนหน้าจอ

ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

วอลเปเปอร์

อนุญาตให้คุณตั้งวอลเปเปอร์ของเมนูหลักเป็น เปิด หรือ ปิด

แสงไฟ

แสงไฟจะเปิดทำงานเมื่อโทรศัพท์ได้รับสายเรียกเข้าหรือข้อความใหม่, เลื่อนภายในเมนู, ฯลฯ โดยให้คุณเลือกค่าใดค่าหนึ่งที่มีให้ใช้งาน การจัดการแสงไฟจะเป็นผลเมื่อคุณอยู่ในเมนู และไม่ได้อยู่ในหน้าจอหลัก (เป็นระยะเวลา 12 วินาที)

การตั้งค่าอื่น ๆ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าคอนฟิกโทรศัพท์ และเพื่อตั้งโหมดการรับสาย เวลา ภาษา ฯลฯ

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **ตั้งค่า > การตั้งค่าอื่น ๆ**

ภายใต้เมนู **การตั้งค่าอื่น ๆ** คุณสามารถเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้: **โหมดรับสาย, ตั้งเวลา, ตั้งวันที่, ภาษา และ ล็อคปุ่มกด**

โหมดรับสาย

ใช้ในการตั้งว่าจะใช้ **ปุ่มส่ง** หรือใช้ **ปุ่มใดก็ได้** เพื่อรับสายเรียกเข้า

ตั้งเวลา

ใช้ในการตั้งเวลาโดยใช้ปุ่มกด หรือด้วยการใช้ปุ่มเคลื่อนไหวที่

ตั้งวันที่

อนุญาตให้คุณตั้งวันที่ โดยการกดปุ่มตัวเลขหรือปุ่มเคลื่อนไหวที่เหมาะสม

ภาษา

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเลือกภาษาที่จะใช้ในการแสดงผลข้อความ

ล็อคปุ่มกด

เพื่อตั้งค่าปุ่มกดของคุณเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

ในทุกกรณี ปุ่มกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับสาย

ปุ่มด่วน

ใช้ในการตั้งค่าการเข้าถึงด่วนไปยังฟังก์ชันหรือรายชื่อที่ต้องการ โดยการเชื่อมโยงฟังก์ชันเข้ากับปุ่ม การกดปุ่มค้างไว้ที่ปุ่มนี้ในหน้าจอหลัก จะเป็นการเปิดใช้ฟังก์ชันหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว้โดยอัตโนมัติ (**โทรด่วน**)

ปุ่มด่วนบางปุ่มได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่คุณสามารถตั้งโปรแกรมปุ่มเหล่านั้นใหม่ (ปุ่มจาก  ถึง ) ปุ่มต่อไปนี้ถูกล็อคไว้:



โทรดูข้อความเสียง



โทรสายระหว่างประเทศ



ล็อค/ปลดล็อคปุ่มกด

ปุ่มด่วนอื่น อาจถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกล็อคไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. ในรายการ เลือกปุ่มตั้งแต่ ถึง และกด ถ้าปุ่มถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว เลือก **เปลี่ยน**
2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับปุ่มนี้ และกด
3. ในการใช้ปุ่มตัวน กดปุ่มที่ตั้งโปรแกรมค้างไว้ในหน้าจอหลัก

การป้องกัน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลที่คุณเก็บไว้ที่นั่น

รหัส PIN

ใช้เพื่อตั้งการป้องกันด้วยรหัส PIN เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อดังค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัส PIN เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้ ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น **ปิด**

เปลี่ยน PIN2

ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN 2 รวมทั้งรหัสการห้ามโทร ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ คุณสมบัตินี้หรือตัวเลือกบางอย่าง อาจต้องใช้รหัสลับ PIN2 ซึ่งผู้ให้บริการของคุณให้มา

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 ไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อก คุณต้องขอรับรหัส PUK2 จากผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องติดกัน 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกบล็อก และใช้ไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ

จำกัดเบอร์โทร

ใช้ในการจำกัดการโทรไปยังรายการเฉพาะกลุ่ม เมื่อ **กำหนดเท่านั้น** ถูกเลือก คุณสามารถปิดทำงานการจำกัดการโทรได้โดยการเลือก **ไม่จำกัด**

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 ตัวเลือกนี้อาจใช้กับการเชื่อมต่อ WAP และอีเมลบน GPRS ได้ด้วย

เฉพาะกลุ่ม

อนุญาตให้คุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกว่ารายการ **เฉพาะกลุ่ม** และจำกัดการโทรให้โทรไปยังรายการนี้เท่านั้น โดยทำผ่านตัวเลือก **จำกัดเบอร์โทร**

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2

เฉพาะกลุ่ม

ใช้ในการดู แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรายการ **เฉพาะกลุ่ม** ของคุณ ผ่านทางรหัส PIN2

จำกัดเบอร์โทร

ใช้ในการจำกัดการโทรไปยังรายการเฉพาะกลุ่ม เมื่อ **กำหนดเท่านั้น** ถูกเลือก

7. มัลติมีเดีย



อัลบั้มภาพ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการ และแสดงภาพที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

1. ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **มัลติมีเดีย** > **อัลบั้มภาพ** และ กด เพื่อแสดงรูปภาพ
3. ใช้ปุ่ม **▲** / **▼** เพื่อดูภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไปในรายการ

การทำงานกับไฟล์ภาพแต่ละไฟล์

เมื่ออยู่ในรายการ คุณสามารถเลือกไฟล์ภาพ และกด เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือกที่แสดงด้านล่าง

MMS	เพื่อส่งภาพที่เลือกในข้อความ MMS
ตั้งเป็นวอลเปเปอร์	เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์
เปลี่ยนชื่อ	เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพที่เลือก
ลบ	เพื่อ ลบ ภาพที่เลือก
ลบทั้งหมด	เพื่อ ลบทั้งหมด พร้อมกันในครั้งเดียว (ใช้ไม่ได้สำหรับภาพที่ป้องกันไว้)

ในขณะที่คุณกำลังเรียกดูภาพในโหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถสลับไปยังเมนูตัวเลือกได้โดยการกด ►

อัลบั้มเสียง

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการ และฟังไฟล์เสียงที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

1. ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **มัลติมีเดีย** > **อัลบั้มเสียง** และ กด เพื่อรับไฟล์เสียงเพิ่มเติม หรือฟังไฟล์เสียงที่มีอยู่แล้ว

การทำงานกับไฟล์เสียงแต่ละไฟล์

เมื่ออยู่ในรายการ คุณสามารถเลือกไฟล์เสียง และกด เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือกที่แสดงด้านล่าง

ตั้งเป็นเสียงกริ่ง	เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็นแบบเสียงเรียก
เป็นเสียง SMS/MMS	เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็น เสียงข้อความ ตัวเลือกนี้ต้องถูกเปิดการทำงานในเมนู ตั้งค่า > เสียง
MMS	เพื่อส่งไฟล์เสียงที่เลือกในข้อความ MMS
เปลี่ยนชื่อ	เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ไฟล์เสียงที่เลือก
ลบ	เพื่อ ลบ ไฟล์เสียงที่เลือก
ลบทั้งหมด	เพื่อ ลบไฟล์เสียงทั้งหมด พร้อมกันในครั้งเดียว (ใช้ไม่ได้สำหรับเสียงที่ป้องกันไว้)

หน่วยความจำ

เมนูนี้ใช้ให้คุณแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ยังใช้ได้ ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างจะใช้คุณสมบัติหน่วยความจำร่วมกัน: ภาพ, เสียง, บันทึกที่อัดไว้ และแถบเสียงสำหรับคำสั่งเสียง, ข้อความที่เก็บไว้, สมุดโทรศัพท์และรายการออแกไนเซอร์, เกมสื, ฯลฯ

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **มัลติมีเดีย > หน่วยความจำ** และ กด  เพื่อตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ หน้าจอจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ว่าง หน่วยความจำที่ใช้ และหน่วยความจำทั้งหมดของในหน่วยกิโลไบต์ (KB)
3. กด  อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงของหน่วยความจำที่ใช้โดยคุณสมบัติแต่ละอย่างต่อไปนี้: **อัลบั้มภาพ**, **อัลบั้มเสียง**, **ข้อความ**, **MMS**, **เครื่อง**, **Java** และ **เบ็ดเตล็ด**
4. กด  อีกครั้งจากคุณสมบัติด้านบน จะแสดงหน่วยความจำที่ใช้ (ในหน่วย KB) โดยคุณสมบัตินั้น, เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ใช้ และจำนวนของไฟล์ที่ใช้หน่วยความจำ

8. บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ



WAP

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการที่ผู้ให้บริการของคุณเตรียมไว้ให้ เช่น บริการข่าวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ เป็นต้น

ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งค่าต่างๆ แบบทางไกลได้

ในการเปิดเซชัน WAP เลือก **ผู้ให้บริการ > WAP > โสมเพจ**

ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อเบรลส์ในเพจออนไลน์
กด เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต์
กด ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังเพจก่อนหน้า
กด หรือเลือก เพื่อสิ้นสุดเซชัน WAP
ตัวเลือก > ออก

โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ตามที่ตั้งค่าไว้ใน **การตั้งค่าการเข้าถึง** ที่คุณกำหนดไว้ในเมนู **ตั้งค่า > เครือข่าย** (ดู หน้า 26) ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อผิดพลาด หน้าจอจะแสดงคำว่า “ไปยังเมนู”: กด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก WAP (ดู หน้า 33)

โสมเพจ

นี่คือลิงก์ไปยัง WAP ไซต์แรกที่คุณเข้าถึงเมื่อคุณเปิดเซชัน WAP ขึ้นมา ส่วนมากแล้ว รายการเมนูนี้จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และจะเชื่อมต่อไปยังโสมเพจ WAP ของผู้ให้บริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโสมเพจเริ่มต้นนี้ ให้ดู “ตัวเลือก” ในหน้า 33

บุ๊กมาร์ก

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บที่อยู่ WAP ไซต์โปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ และเข้าถึงไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วจากรายการ

กด **ตัวเลือก** ในขณะที่กำลังเบรลส์ จากนั้นเลือก **บุ๊กมาร์ก**: ฟิลด์ชื่อ และ URL จะถูกเติมด้วยข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเพจที่คุณกำลังเบรลส์อยู่โดยอัตโนมัติ

เลือก **เพิ่มบุ๊กมาร์ก** และเริ่มป้อนชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ไขที่จะให้ปรากฏขึ้น กด จากนั้นทำตามขั้นตอนเดียวกันกับการป้อนที่อยู่ URL

เมนู **จัดการบุ๊กมาร์ก** อนุญาตให้คุณ **ลบ** หรือ **แก้ไข** บัญมาร์กที่เลือก

ไปยัง URL

เมนูนี้อนุญาตให้คุณป้อนที่อยู่ WAP ไซต์ ซึ่งคุณจะเชื่อมต่อโดยตรงเมื่อคุณเลือก (เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการเข้าถึงที่อยู่ WAP โดยไม่ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นบุ๊คมาร์ก)

ที่อยู่ทั้งหมดที่คุณป้อนในเมนูนี้ และเชื่อมต่อไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว้ โดยไม่ต้องป้อนที่อยู่แบบสมบูรณ์อีกครั้ง

การตั้งค่า

เพื่อที่จะเข้าไปยัง WAP ไซต์ แรกสุดคุณต้องตั้งค่าคอนฟิกโปรไฟล์การเชื่อมต่อ WAP ก่อน

เลือกโปรไฟล์

เพื่อเลือกโปรไฟล์ที่ใช้ได้แบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับโปรไฟล์แต่ละตัว

การตั้งค่าการเชื่อมต่อทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างจะใช้กับโปรไฟล์ที่เลือก

ตัวเลือกเบราเซอร์

เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการดาวน์โหลดภาพที่แนบอยู่กับ WAP เพจ

การเลือก ปิด จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดเพจที่คุณเบร่าส์โดยรวม

เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์

เพื่อเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล์ที่เลือกปัจจุบัน (เริ่มป้อนชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ไขที่จะปรากฏขึ้น)

แคช

เพื่อล้างพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการเก็บเพจที่เบร่าส์ดูระหว่างอยู่ในเซสชัน WAP

เครือข่าย

- **โฮมเพจ:** เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อและแอดเดรสของโฮมเพจ (เริ่มป้อนชื่อใหม่ในหน้าจอแก้ไขที่ปรากฏขึ้น)
- **เข้าเครือข่าย** อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าระบบ** (ดู หน้า 26)
- **ระบบ** อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้โดยโปรไฟล์ที่เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดู หน้า 26)
- **ที่อยู่แทน และ พอร์ตแทน** อนุญาตให้คุณกำหนดเกตเวย์แอดเดรสและหมายเลขพอร์ตที่จะใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ WAP โดยใช้โปรไฟล์ที่เลือก
- **การป้องกัน:** เพื่อแสดงรายการของระบบป้องกัน **ใบรับรอง** ที่ติดตั้งไว้ (จากนั้นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทั้ง) ข้อมูลช่วง หรือ ฉบับปัจจุบัน

ข้อมูลพิเศษ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณอ่าน และจัดการกับข้อความที่ส่งจากเครือข่าย และ/หรือผู้ให้บริการมาให้คุณโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี เครื่องหมาย “@” สีแดงจะแสดงบนหน้าจอ เพื่อบอกว่าคุณจะได้รับข้อมูลพิเศษใหม่ กด  อ่าน เพื่ออ่านข้อความ หรือ ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

ข้อมูลพิเศษประกอบด้วยลิงค์ URL สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวข้อง: การคลิกที่ลิงค์หนึ่งครั้ง จะเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์เพื่อให้คุณเบราว์เซอร์ หรือดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของคุณได้

ถ้ากล่องข้อความพิเศษเต็ม จะมีข้อความแนะนำให้คุณลบข้อความบางข้อความใน กล่องข้อมูลพิเศษ WAP > ออกไป

ตัวเลือก

ในขณะที่กำลังเบราว์เซอร์ กด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยัง:

- โฮมเพจ** เพื่อเข้าถึงโฮมเพจเริ่มต้น
- กลับ** เพื่อกลับไปยังเพจที่เบราว์เซอร์ก่อนหน้า
- ส่งต่อ** เพื่อไปยังเพจถัดไปที่ต้องการเบราว์เซอร์
- ทำใหม่** เพื่อโหลดเพจปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นกำเนิดใหม่

บันทึกเป็น
โฮมเพจ

บันทึกเป็น...

ออก

บุ๊กมาร์ก
ไปยัง URL
การตั้งค่า
ข้อมูลพิเศษ

ลิงค์

เมนูนี้ประกอบด้วยลิงค์ต่างๆ สำหรับ URL

เพื่อบันทึก WAP เพจที่เบราว์เซอร์ในปัจจุบันเป็นโฮมเพจเริ่มต้น

เพื่อบันทึกภาพที่ฝังอยู่ในเพจซึ่งแสดงในอัลบั้มภาพ

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

ดู หน้า 31 สำหรับคำอธิบายของตัวเลือกเหล่านี้

9. เกมส์ & แอปพลิเคชัน



เมนูนี้ใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Java และเกมส์ต่าง ๆ

1. ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **เอนเตอร์เทน**

เมนูย่อยภายใต้ เอนเตอร์เทน

ภายใต้เมนู เอนเตอร์เทน คุณสามารถเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:

- **Java แอปพลิเคชัน** — ไปยังแอปพลิเคชัน Java ที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์ของคุณ
- **ตั้งค่า** — ตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์สำหรับเกมส์และ Java ที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมด
- **เกม** — ไปยังเกม

ในการจบการทำงาน กด ถ้าต้องการไปยังเมนู กด

Java แอปพลิเคชัน

ในการใช้ Java แอปพลิเคชัน ใหม่ คุณต้องทำการดาวน์โหลดมาและติดตั้งลงในเครื่อง จากนั้น คุณสามารถเก็บแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์

การดาวน์โหลด Java แอปพลิเคชัน:

1. เริ่ม WAP เบราเซอร์
2. เบราส์ไปยังเว็บไซต์ที่มีไฟล์ Java ที่ต้องการ WAP จะเปิด Java โดยอัตโนมัติ เพื่อเริ่มกระบวนการดาวน์โหลด/การติดตั้ง
3. จากนั้น Java แอปพลิเคชันจะถูกเก็บในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น

ถ้าการติดตั้งไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การติดตั้ง Java แอปพลิเคชัน:

1. เปิดโฟลเดอร์ **แอปพลิเคชัน** จากนั้นกดปุ่ม เพื่อเข้าไปยังเมนู
2. เลือก **ติดตั้ง** และกด แอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้ติดตั้งจะแสดงขึ้น
3. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง และกด แอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้ติดตั้งจะแสดงขึ้น
4. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง และกด

ถึงตอนนี้ คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแอปพลิเคชัน

เกมส์

มีเกม 3 เกมที่คุณสามารถเล่นได้: **เกม Brick**, **Snake** และ **Master mind**

1. เลือกเกมที่คุณต้องการเล่น
2. กด เพื่อเปิดเกม

เกมอิฐ

เป้าหมายของเกมนี้ก็คือคุณต้องทำลายอิฐให้แตกทั้งหมดโดยใช้ไม้ตีลูกบอลให้โดนอิฐ เมื่อทำลายอิฐทั้งหมดแล้ว คุณก็จะได้เล่นยังระดับถัดไป

ปุ่มที่ใช้สำหรับการเล่นเกมมีดังต่อไปนี้:

	เพื่อเลื่อนไม้ตีไปทางซ้าย
	เพื่อเลื่อนไม้ตีไปทางขวา
	เพื่อเริ่มเกม โดยการโยนลูกบอลไปทางซ้าย
	เพื่อเริ่มเกม โดยการโยนลูกบอลไปทางขวา
	เพื่อหยุดเกมชั่วคราว

เกมสั้ง

เป้าหมายของเกมนี้ ก็คือเลื่อนงูไปรอบ ๆ หน้าจอ เพื่อกินไข่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทางของงูจะยาวขึ้นทุกครั้งที่คุณกินไข่ ผู้เล่นจำเป็นต้องระวังไม่ให้ชนกับร่างกายตัวเอง หรือขอบกำแพง

ปุ่มที่ใช้สำหรับการเล่นเกมมีดังต่อไปนี้:

	เพื่อเลื่อนงูไปทางซ้าย
	เพื่อเลื่อนงูไปทางขวา
	เพื่อเลื่อนงูขึ้น



เพื่อเลื่อนงูลง



เพื่อหยุดเกมชั่วคราว

เกมใช้ความคิด

เป้าหมายของเกมก็คือเดาการผสมของแบบฟอร์มเรขาคณิตต่าง ๆ

ผู้เล่นทำการเดาการผสมของรูปร่าง โดยใช้ปุ่มเลื่อน และปุ่มหมายเลข และทำการยืนยันด้วยการกดปุ่ม 

หมากจะแสดงที่ด้านซ้ายของหน้าจอหลังจากการกดแต่ละครั้ง:

- **ไม่มีหมาก:** ฟอรัมไม่ได้อยู่ในการผสมแบบสุดท้าย
- **หมากสีแดง:** ฟอรัมอยู่ในการผสมแบบสุดท้าย แต่อยู่ที่ตำแหน่งที่แตกต่าง
- **หมากสีเขียว:** ฟอรัมอยู่ในการผสมแบบสุดท้าย และอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน

เกมสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นเดาการผสมออก หรือพยายามเดาจนครบจำนวนครั้งที่อนุญาต

การเลือกระดับความยาก

มีระดับความยาก 3 ระดับให้คุณสามารถเลือกโดยใช้ปุ่ม 

- **ง่าย:** ฟอรัมที่เป็นไปได้ 6 แบบ + ตำแหน่งของการแก้ไขหมากที่ตรงกับตำแหน่งของหมาก
- **ปานกลาง:** ฟอรัมที่เป็นไปได้ 6 แบบ + ตำแหน่งของการแก้ไขหมากที่ไม่ตรงกับตำแหน่งของหมาก

- **ยาก:** ฟอรัมที่เป็นไปได้ 7 แบบ + ตำแหน่งของการแก้ไขหมากที่ไม่ตรงกับตำแหน่งของหมาก

ในการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่ม

การตั้งค่า

โทรศัพท์ที่มีการตั้งค่า Java 2 แบบให้เลือกใช้:

เริ่มอัตโนมัติ อนุญาตให้คุณเปิด Java แอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

เข้าเครือข่าย มีเมนูย่อย 4 เมนูภายใต้ **เข้าเครือข่าย:**
บัญชีเครือข่าย, ระบบ, DNS แอดเดรส,
และ Proxy

ตัวเลือกภายใต้ เข้าเครือข่าย:

มีเมนูย่อย 4 เมนูภายใต้ **เข้าเครือข่าย:**

บัญชีเครือข่าย เมื่อนี้อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกำหนดไว้ใน **บริการการโทร > เครือข่าย** ในรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ และกด เพื่อยืนยัน

ระบบ

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้โดยโปรไฟล์ที่เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

- **GSM หรือ GPRS** — โทรศัพท์มือถือของคุณจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM หรือ GPRS สำหรับการเชื่อมต่อ WAP
- **GPRS ก่อน** — แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้ในขณะที่เชื่อมต่อ

DNS แอดเดรส

ใช้เพื่อให้คุณป้อนที่อยู่ DNS ของเครือข่ายข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย กด เพื่อยืนยัน

การตั้งค่า http พร็อกซี่ ใช้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเครือข่าย Java สำหรับผู้ให้บริการ ที่ไม่มีให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง การตั้งค่าเหล่านี้ถูกกำหนดดังต่อไปนี้:

- **Proxy**— คุณสามารถเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Java หรือไม่
- **ที่อยู่แทน** — IP แอดเดรสของพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการควรให้ค่านีมา
- **พอร์ตแทน** — หมายเลขพอร์ตของพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการควรให้ค่านีมา
- **ลือคอิน** — ชื่อผู้ใช้เพื่อลือคอินเข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทางพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์
- **รหัส** — รหัสผ่านผู้ใช้สำหรับใช้กับชื่อผู้ใช้

ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ลือคอินและรหัสเพื่อสร้างการเชื่อมต่อผ่านพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์เสมอไป

10. WAP



เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการที่ผู้ให้บริการของคุณเตรียมไว้ให้ เช่น บริการข่าวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ, เป็นต้น

ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งค่าต่าง ๆ แบบทางไกลได้

ในการเปิดเซสชัน WAP เลือก **ผู้ให้บริการ > WAP > โสมเพจ**

- ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อเบราส์ในเพจออนไลน์
- กด เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต์
- กด **ย้อนกลับ** เพื่อกลับไปยังเพจก่อนหน้า
- กด หรือเลือก **ตัวเลือก > ออก** เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ตามที่ตั้งค่าไว้ใน **ตั้งค่าระบบ** ที่คุณกำหนดไว้ในเมนู **ตั้งค่า > เชื่อมต่อ** ในกรณีที่การเชื่อมต่อผิดพลาด หน้าจอจะแสดงคำว่า "ไปยังเมนู: กด หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก WAP (ดู หน้า 40)

โสมเพจ

เพื่อลิงค์ไปยัง WAP ไซต์แรกที่คุณเข้าถึงเมื่อคุณเปิดเซสชัน WAP ขึ้นมา ส่วนมากแล้วรายการเมนูนี้จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และจะเชื่อมต่อไปยังโสมเพจ WAP ของผู้ให้บริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโสมเพจเริ่มต้นนี้ ให้ดู "ตัวเลือก" ในหน้า 40

บุ๊คมาร์ก

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บที่อยู่ WAP ไซต์โปรดของคุณ เปลี่ยนชื่อ และเข้าถึงไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วจากรายการ

กด **ตัวเลือก** ในขณะที่กำลังเบราส์ จากนั้นเลือก **บุ๊คมาร์ก**: ฟิลด์ชื่อ และ URL จะถูกเติมด้วยข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเพจที่คุณกำลังเบราส์อยู่โดยอัตโนมัติ

เลือก **เพิ่มบุ๊คมาร์ก** และเริ่มป้อนชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ไขที่จะให้ปรากฏขึ้น กด จากนั้นทำตามขั้นตอนเดียวกันกับการป้อนที่อยู่ URL

เมนู **จัดการบุ๊คมาร์ก** อนุญาตให้คุณ **ลบ** หรือ **แก้ไข** บุ๊คมาร์กที่เลือก

ไปยัง URL

เมนูนี้อนุญาตให้คุณป้อนที่อยู่ WAP ไซต์ ซึ่งคุณจะเชื่อมต่อโดยตรงเมื่อคุณเลือก (เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการเข้าถึงที่อยู่ WAP โดยไม่ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นบุ๊คมาร์ก)

ที่อยู่ทั้งหมดที่คุณป้อนในเมนูนี้ และเชื่อมต่อไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว้ โดยไม่ต้องป้อนที่อยู่แบบสมบูรณ์อีกครั้ง

การตั้งค่า

เพื่อที่จะเข้าไปยัง WAP ไซต์ แรกสุดคุณต้องตั้งค่าคอนฟิกโปรไฟล์การเชื่อมต่อ WAP ก่อน

เลือกโปรไฟล์

เพื่อเลือกโปรไฟล์ที่ใช้ได้แบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับโปรไฟล์แต่ละตัว

[การตั้งค่าการเชื่อมต่อทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างจะใช้กับโปรไฟล์ที่เลือก](#)

ตัวเลือกเบราเซอร์

เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานการดาวน์โหลดภาพที่แนบอยู่กับ WAP เเพจ

[การเลือก ปิด จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดเพจที่คุณเบราส์โดยรวม](#)

เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์

เพื่อเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล์ที่เลือกปัจจุบัน (เริ่มป้อนชื่อใหม่สำหรับหน้าจอแก้ไขที่จะปรากฏขึ้น)

แคช

เพื่อล้างพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการเก็บเพจที่เบราส์ดูระหว่างอยู่ในเซสชัน WAP

เครือข่าย

- **โสมเพจ:** เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อและแอตทริบิวต์ของโสมเพจ (เริ่มป้อนชื่อใหม่ในหน้าจอแก้ไขที่ปรากฏขึ้น)
- **บัญชีเครือข่าย:** อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกำหนดไว้ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าระบบ**
- **ระบบ:** อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้โดยโปรไฟล์ที่เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
- **ที่อยู่แทน และ พอร์ตแทน:** อนุญาตให้คุณกำหนดเดดดูเวย์แอตทริบิวต์ และหมายเลขพอร์ตที่จะใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ WAP โดยใช้โปรไฟล์ที่เลือก
- **การป้องกัน:** เพื่อแสดงรายการของระบบป้องกัน **ใบรับรอง** ที่ติดตั้งไว้ (จากนั้นแสดงรายละเอียดของใบรับรอง หรือลบทิ้ง)
ข้อมูลช่วง หรือ ฉบับปัจจุบัน

ข้อมูลพิเศษ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณอ่าน และจัดการกับข้อความที่ส่งจากเครือข่าย และ/หรือผู้ให้บริการมาให้คุณโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี เครื่องหมาย “@” สีแดงจะแสดงบนหน้าจอ เพื่อ
บอกคุณว่าคุณได้รับข้อมูลพิเศษใหม่ กด  หรือ อ่าน เพื่อ
อ่านข้อความ หรือ ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

ข้อมูลพิเศษประกอบด้วยลิงค์ URL สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
ไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวข้อง: การคลิกที่ลิงค์หนึ่งครั้ง จะเชื่อมต่อ
ไปยัง WAP ไซต์เพื่อให้คุณเบราว์เซอร์ หรือดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดีย
เข้ามายังโทรศัพท์มือถือของคุณได้

ถ้ากล่องข้อความพิเศษเต็ม จะมีข้อความแนะนำให้คุณลบข้อ-
ความบางข้อความใน WAP > ข้อมูลพิเศษ

ตัวเลือก

ในขณะที่กำลังเบราว์เซอร์ กด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยัง:

โฮมเพจ	เพื่อเข้าถึงโฮมเพจเริ่มต้น
กลับ	เพื่อกลับไปยังเพจที่เบราว์เซอร์ก่อนหน้านี้
ส่งต่อ	เพื่อไปยังเพจถัดไปที่ต้องการเบราว์เซอร์
ทำใหม่	เพื่อโหลดเพจปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นกำเนิด ใหม่
บันทึกเป็น โฮมเพจ	เพื่อบันทึก WAP เพจที่เบราว์เซอร์ในปัจจุบันเป็น โฮมเพจเริ่มต้น

บันทึกเป็น...

ออก

บุ๊คมาร์ก

ไปยัง URL

ตั้งค่า

ข้อมูลพิเศษ

เพื่อบันทึกภาพที่ฝังอยู่ในเพจซึ่งแสดงใน
อัลบั้มภาพ

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP

ดู หน้า 38 สำหรับคำอธิบายของตัวเลือก
เหล่านี้

11. แอปพลิเคชัน



เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการคำนวณพื้นฐานได้ คุณป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด และป้อนเครื่องหมายโดยใช้ปุ่มเคลื่อนไหวที่ ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง:

การบวก

กดปุ่ม ► หรือปุ่ม  หนึ่งครั้ง

การลบ

กดปุ่ม ◀ หรือปุ่ม  สองครั้ง

การคูณ

กดปุ่ม ▲ หรือปุ่ม  3 ครั้ง

การหาร

กดปุ่ม ▼ หรือปุ่ม  4 ครั้ง

เท่ากับ

กดปุ่ม  หรือปุ่ม 



ไอคอนนี้จะปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าจอ ระบุว่าปุ่มลูกศรใดจะใช้สำหรับการป้อนเครื่องหมาย



ไอคอนนี้จะปรากฏบนที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ เพื่อระบุว่าปุ่มกด  มีผลลัพธ์เทียบกับการกด “=” บนเครื่องคิดเลข

กดปุ่ม  ค้างไว้ เพื่อป้อนจุดทศนิยม ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจำกัดอยู่ที่ทศนิยม 2 ตำแหน่งเท่านั้น และจะถูกปัดเศษเป็นตัวเลขที่มากขึ้น

นาฬิกาปลุก

โทรศัพท์มือถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัวพร้อมคุณสมบัติในการปลุกซ้ำ คุณสามารถตั้งการปลุกแยกกันได้ 3 รายการ และเลือกได้ว่าต้องการให้มีการปลุกซ้ำหรือไม่ ในการตั้งนาฬิกาปลุก ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. เลือกการปลุก และตั้งเป็น **เปิด**
2. จากนั้นป้อนเวลา และกดปุ่ม 
3. จากนั้นเลือกความถี่: **1 ครั้ง**, ทุกวัน, จันทร์-ศุกร์
4. ท้ายสุด ให้เลือกชนิดของการปลุก: **เสียงปลุก** หรือ **ทำนองเพลง** จากอัลบั้มเสียง และกดปุ่ม 

ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อตั้งค่าการปลุกแบบอื่นๆ

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเตือนถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือปิดอยู่ และ/หรือระดับเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น ปิดเสียง เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ให้กดปุ่มใด ๆ เพื่อหยุดเสียง (ยกเว้นในขณะที่เปิดโหมดปลุกซ้ำอยู่ดูด้านล่าง)

โหมดปลุกซ้ำ

เมื่อนอนหลับให้คุณตั้งค่าโหมดการปลุกซ้ำเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น และโหมดปลุกซ้ำตั้งค่าเป็น **เปิด**:

- กดปุ่มใด ๆ (ยกเว้น **หยุด**) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป 7 นาที
- กด **หยุด** เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ำ

โหมดปลุกซ้ำจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซ้ำ 9 ครั้ง

การตั้งค่าโหมดการปลุกซ้ำ ใช้กับการปลุกทุกอย่างที่คุณตั้งค่าไว้

ออแกไนเซอร์

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณสร้าง เก็บ และจัดการกับบันทึกเหตุการณ์ในออแกไนเซอร์ของคุณ เมื่อการเตือนออแกไนเซอร์ เปิด โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊เตือนคุณเมื่อถึงกำหนดการของบันทึก

ออแกไนเซอร์จะใช้เวลาหน่วยความจำของโทรศัพท์ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ (สมุดโทรศัพท์ อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ถ้าต้องการตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ในโทรศัพท์ของคุณเลือก มัลติมีเดีย > หน่วยความจำ

การสร้างบันทึกใหม่

1. ใน **บันทึก** เลือก <ใหม่> จากนั้นเลือกชนิดของเหตุการณ์ที่จะสร้าง (วันหยุด, ประชุม, ต้องทำ)
2. ป้อนวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของบันทึก จากนั้นตั้งชื่อ (เช่น “ประชุมกับสมิธ”)
3. ตั้งการเตือน และความถี่: การเตือนจะปลุกเมื่อถึงเวลาที่เลือกไว้

การเตือนใช้ได้เฉพาะกับบันทึกแบบ ประชุม และ ต้องทำ เท่านั้น บันทึกจะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา

การลบบันทึกเก่า

เมนูนี้ใช้ในการลบบันทึกที่ผ่านมาแล้ว ป้อนวันที่เริ่มต้น (อดีต หรืออนาคต) ที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ และกดปุ่ม ☐ สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ก่อนหน้าวันนี้

ในการลบบันทึกทั้งหมดที่ตั้งไว้ในออแกไนเซอร์ ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นเป็นเวลาหลายปีไปข้างหน้า (เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 2010) เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกทุกรายการก่อนหน้าวันนี้ จะถูกลบพร้อมกันในครั้งเดียว

การจัดการบันทึก

เลือกบันทึกในรายการ และกดปุ่ม ☐ หรือ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่อธิบายด้านล่าง

ลบ เพื่อลบบันทึกที่เลือก

เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนแปลงบันทึกที่เลือก

การเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดของเหตุการณ์นี้

มุมมองบันทึก

บันทึกที่เก็บในออร์แกนไเซอร์สามารถแสดงใน ปฏิทินวัน, ปฏิทินสัปดาห์ และ ปฏิทินเดือน เลือกรูปแบบมุมมองและกดปุ่ม จากนั้นใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้าหรือถัดไป

12. สมุดรายชื่อ



รายชื่อเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์อันใดอันหนึ่งในสองแห่ง: ในซิมการ์ดของคุณ (จำนวนของรายชื่อขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด) หรือในโทรศัพท์ของคุณ (เก็บรายชื่อได้ 999 ชื่อ) ในขณะที่ป้อนรายชื่อใหม่ ชื่อเหล่านั้นจะเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือก

เลือกสมุดรายชื่อ

1. ในหน้าจอหลัก กด เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **สมุดรายชื่อ** > **ตั้งค่า** > **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเลือกที่จะเก็บรายชื่อไว้ในสมุดโทรศัพท์บนซิม หรือสมุดรายชื่อในโทรศัพท์
3. เลือกระหว่าง **ซิม** หรือ **เครื่อง**
4. กด เพื่อทำการเลือกตามต้องการ

เพิ่มรายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์

1. เลือก **สมุดรายชื่อ** > **สมุดรายชื่อ** > **<เพิ่มรายชื่อใหม่>** ในรายการ
2. ป้อนชื่อก่อน จากนั้นนามสกุล (สูงสุด 20 ตัวอักษร) คุณสามารถปล่อยให้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งว่างไว้ได้ แต่ห้ามปล่อยให้ว่างทั้งสองฟิลด์ กด
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อ และกด

4. จากนั้นเลือก **แบบเลขหมาย** (โทรศัพท์, โทรสาร, และ ข้อมูล ฯลฯ)

เฉพาะฟิลด์ที่เก็บได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้น (หมายเหตุ และอีเมล) ที่แก้ไขหรือลบได้

การเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท์ในซิม

1. เลือก **<ใหม่>** และ กด เพื่อสร้างรายชื่อใหม่
2. ป้อนชื่อและหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้นชนิดของหมายเลขที่คุณจัดสรรให้กับชื่อ (โทรศัพท์, โทรสาร หรือ ข้อมูล) และกด เพื่อเก็บชื่อไว้ในสมุดโทรศัพท์ของคุณ

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได้ 40 หลัก ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ การป้อนรหัสผ่านระหว่างประเทศ รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ช่วยให้คุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใด ๆ ก็ได้

การแก้ไขและการจัดการกับรายชื่อ

กด เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังสมุดโทรศัพท์ หมายเลขรายชื่อที่เลือกจะปรากฏในบรรทัดที่ระบุรายชื่อ ที่ส่วนล่างของหน้าจอ ในการค้นหาชื่อที่ต้องการ:

ถึง

และ

กดปุ่มสำหรับตัวอักษรที่คุณต้องการเข้าไปในรายการ (เช่น กด สองครั้งเพื่อเข้าปยังตัวอักษร “B”) รายการแรกที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนี้จะถูกเลือกในรายการ

##

กดปุ่มนี้ จากนั้นป้อนตัวอักษรแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา และกด เพื่อไปยังชื่อนั้นโดยตรง

ในสมุดโทรศัพท์บนซิมการ์ด

เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนซิมและกด เพื่อเข้าถึงตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

รายละเอียด	โทร
โทรด่วน	ลบ
ส่งข้อความ	ไปเครื่อง
เปลี่ยน	

ในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์

เลือกรายชื่อของสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง เมื่อชื่อที่เลือกมีหมายเลขเก็บไว้หลายรายการ หรือหลายช่อง (ดูด้านล่าง) ให้กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง (ข้อมูลของช่องที่เลือกจะปรากฏขึ้น โดยไฮไลต์ที่ส่วนล่างของหน้าจอ)

กด เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

โทร	ลบ
ส่งข้อความ	หน่วยความจำ
เปลี่ยนชื่อ	แสดง
เลือกกลุ่ม	

เลือกหมายเลขที่ต้องการ และกด เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกเพิ่มเติมชุดที่สอง ซึ่งคือ:

โทร	เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่แสดงในสมุดโทรศัพท์
ส่งข้อความ	เพื่อส่ง SMS ไปยังรายชื่อที่แสดงในสมุดโทรศัพท์
เปลี่ยนชื่อ	เพื่อเปลี่ยนชื่อของรายชื่อที่แสดงในสมุดโทรศัพท์
เลือกกลุ่ม	เลือกกลุ่มผู้ติดต่อ โปรดทราบว่า คุณสามารถใช้ ตั้งค่ากลุ่ม เพื่อกำหนดแบบเสียงเรียก และรูปภาพให้สำหรับกลุ่มผู้ติดต่อแต่ละกลุ่มได้
ลบ	ลบรายชื่อที่เลือกจากสมุดโทรศัพท์
ลบทั้งหมด	เพื่อลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพท์เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรายชื่อในซิมได้
ไปเครื่อง	ตัวเลือกนี้จะคัดลอกเนื้อหาของซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ ถ้าคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกด้วยตัวเองในภายหลังด้วยตัวเลือกนี้ได้

การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเป็นการทำให้มีชื่อทุกชื่อซ้ำกันชื่อละ 2 ครั้ง

หน่วย ความจำ	แสดงความจุที่เก็บหน่วยความจำของโทรศัพท์ ของคุณ
ตั้งค่ากลุ่ม	ใช้ในการจัดการการตั้งค่าของกลุ่มผู้ติดต่อ คุณ สามารถ เลือกเพลง , เลือกภาพ หรือ เปลี่ยนชื่อ ของกลุ่มได้
แสดง	แสดงรายละเอียดของรายชื่อที่เลือก (ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ฯลฯ)

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัวบนหน้าจอหลัก

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้คุณมีสัญญาณดีขึ้นได้



ปิดเสียง - โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า



ระบบสั่น - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



แบบ GPRS - โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GPRS



ข้อความ - คุณได้รับข้อความใหม่เข้ามา



ข้อความเสียง - คุณได้รับข้อความเสียงใหม่



แบตเตอรี่ - แท่งระดับของแบตเตอรี่ (4 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = ต่ำ)



นาฬิกาปลุก เปิดทำงานอยู่



ข้ามเครือข่าย - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



ข้อความเต็ม - หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



โอนโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเข้าทุกสายที่เป็นเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขผู้ข้อความเสียง



โอนสายไปยังตู้ฝากข้อความ - สายเรียกเข้าทุกสายจะถูกโอนไปยังข้อความเสียง



โฮมโซน - เขตพื้นที่ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ



เครือข่าย GSM : โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GSM
คุณภาพการรับสัญญาณ: ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี



ข้อความมาตรฐาน - ตัวเลือกถูกตั้งไว้เป็น **เปิด**



ความจำเต็ม - หน่วยความจำของโทรศัพท์เต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



ข้อความ MMS - คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่เข้ามา



ข้อความ WAP - คุณได้รับข้อความในอินบ็อกซ์



เปิด/ปิดอัตโนมัติ - ตัวเลือกถูกตั้งค่าเป็น **เปิด**

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลล์ลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต้านั่นเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียง หรือข้อมูลไปยังสถานที่ฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

โทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความปลอดภัยได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลล์ลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจตรหัส PIN ลงบนกระดาษ ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตามคำแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลล์ลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์คลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลล์ลาร์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง อาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่มีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่นสถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่นผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครื่องช่วยการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลล์ลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณ
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่ง
การใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้
ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้เวลาพลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้เวลาพลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลเปิดตลาดตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น
เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสีย
หาย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์
ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ซาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันที โดยผู้
เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่
แท้จากฟิลิปส์

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ($>60^{\circ}\text{C}$ หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้

โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของคุณ



จากการศึกษาพบว่า การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถนั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- คุณควรมีสมาธิกับการขับอย่างเต็มที่ ให้ขับรไปที่ข้างทางและจอดรอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรอในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM
- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรอ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นอุปกรณ์นิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกลังหน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดสมัครดำเนินการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิลและการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์มือถือใหม่อีกครั้ง

จอแสดงผลแสดงคำว่า บล็อก เมื่อคุณเปิดเครื่อง

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า IMSI ชัดชัด

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมอับ (ในอุโมงค์หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าโทรศัพท์มือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท่งฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **โทรเข้า** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่นแรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขของศูนย์ SMS ของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถรับและ/หรือเก็บภาพ JPEG ได้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป, ถ้าชื่อไฟล์ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ มีสัญลักษณ์รูปแบบ- เตอร์วิ่งเปล่าและกำลังกะพริบ

ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0°C (32°F หรือสูงกว่า 50°C (113°F))

ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า SIM ขัดข้อง

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่
ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์ แสดงคำว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านั้นจะใช้ได้
ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน
เท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์แสดงคำว่า ใส่แผ่น SIM ของคุณ

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิม
การ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ความสามารถในการประหยัดพลังงานของโทรศัพท์ ของคุณดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าที่ระบุในคู่มือผู้ใช้

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ (เช่น
ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปิดแสงไฟ) และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่
คุณใช้ เพื่อที่จะให้โทรศัพท์ประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณต้องปิดการ
ทำงานคุณสมบัติที่คุณไม่ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โทรศัพท์ทำงานในรถได้ไม่ดี

ในรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะจำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่-
เหล็กไฟฟ้าที่อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะของโทรศัพท์ได้ เรามี
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์จำหน่ายเพื่อให้คุณสามารถใช้เสาอากาศภายใน
รถและช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่อง
โทรศัพท์

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ ว่าคุณสามารถใช้โทรศัพท์ ในขณะที่กำลังขับรถหรือไม่

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลานานสำหรับ
กระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อน
ที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท่จากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก รายการของสิ่งที่มีรวมอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท่จากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเสียบในกระเป๋าสาน หรือเสียบในกระเป๋าถือ

ซองบรรจุ

ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากรอยขีดข่วน

หูฟัง

เพื่อให้คุณสามารถสนทนาแฮนด์ฟรีได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณขับรถอยู่

การประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า



JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sun Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.

ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - EU (RTTE)

โทรศัพท์รุ่นนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ EU

สำหรับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุ นั่นเอง โดยโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้เกิดการสัมผัสอุปกรณ์พลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่แนะนำโดยคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่แนะนำไว้โดยสรุป และกำหนดระดับมาตรฐานที่ประชากรทั่วไปสามารถยอมรับพลังงาน RF ได้ แนวทางปฏิบัตินี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระเป็นระยะ ๆ ซึ่งได้ผ่านการค้นคว้าและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ข้อจำกัดต่างๆ ประกอบด้วยขีดจำกัดด้านความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบเพื่อประกันถึงความปลอดภัยต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

มาตรฐานการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดยคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปคือ 2.0 W/kg. โดยการทดสอบต่างๆ สำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานโดยใช้การส่งสัญญาณจากโทรศัพท์ที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดในแถบความถี่ทุกแถบ แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดแต่โดยปกติระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่าสูงสุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งต่ำลง ก่อนที่โทรศัพท์รุ่นต่างๆ จะวางจำหน่ายในสาธารณะ ต้องแสดงถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนด RTTE ของสหภาพยุโรป ข้อกำหนดนี้เป็น การป้องกันที่สำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและบุคคลอื่น ๆ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์รุ่น 189 - CT 1898 / Xenium 9@9a เมื่อได้รับการทดสอบความสอดคล้องมาตรฐานคือ 0.749 W/kg. ในขณะที่อาจมีข้อแตกต่างของระดับ SAR บ้างในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และสถานที่ที่ใช้โทรศัพท์ อย่างไรก็ตามโทรศัพท์ทุกเครื่องนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของ EU สำหรับการสัมผัสอุปกรณ์พลังงาน RF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหว่างประเทศ (ICNIRP)

โทรศัพท์มือถือนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศ

สำหรับการสัมผัสฉุกเฉินวิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุ นั่นเอง โดยโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้การสัมผัสอุปกรณ์พลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่แนะนำโดยคำแนะนำระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่แนะนำไว้โดยสรุป และกำหนดระดับมาตรฐานที่ประชากรทั่วไปสามารถยอมรับพลังงาน RF ได้ แนวทางปฏิบัตินี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระเป็นระยะ ๆ ซึ่งได้ผ่านการค้นคว้าและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ข้อจำกัดต่าง ๆ ประกอบด้วยขีดจำกัดด้านความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบเพื่อประกันถึงความปลอดภัยต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

มาตรฐานการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ข้อจำกัด SAR ที่ระบุอยู่ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 W/kg. โดยการทดสอบต่าง ๆ สำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานโดยใช้การส่งสัญญาณจากโทรศัพท์ที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดในแถบความถี่ทุกแถบ แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดแต่โดยปกติระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาจากโทรศัพท์ก็จะยิ่งต่ำลง

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์รุ่น 189 - CT 1898 / Xenium 9@9a เมื่อได้รับการทดสอบสำหรับการใช้งานที่หูคือ 0.749 W/kg. ในขณะที่อาจมีข้อแตกต่างของระดับ SAR บ้างในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และสถานที่ที่ใช้โทรศัพท์ อย่างไรก็ตามโทรศัพท์ทุกเครื่องนั้นสอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์พลังงาน RF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลูลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์ จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาการประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อผิดได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสตีกเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบน หรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใดๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภคและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่มีมติถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

ประกาศเกี่ยวกับ ความสอดคล้อง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

เรา

บริษัท Philips Electronics Hong Kong Ltd

Business Group Mobile Phone

5/F, Philips Electronics Building

5 Science Park Avenue

Shatin New Territories

Hong Kong

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

CT1898

วิทยุมือถือเซลลูลาร์ GSM 900/GSM 1800

TAC: 355324 00

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานต่อไปนี้:

EN 60950, EN 50360 and EN 301 489-07

EN 301 511 v 9.0.2

เราขอประกาศในที่นี้ว่าเราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่จำเป็นทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นทั้งหมดของข้อกำหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และรายละเอียดในภาคผนวก V ของข้อกำหนด 1999/5/EC ได้รับการปฏิบัติตามหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุต่อไปนี้: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, KT12 2TQ. UK

เครื่องหมายแสดง: 0168

7 เมษายน 2006

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ