

Philips LCD Monitor Electronic User's Manual

[Home](#)[Техника безопасности, поиск
и устранение неисправностей](#)[Описание данного
Руководства](#)[Информация
об изделиях](#)[Настройка
монитора](#)[Отображение на
экране монитора](#)[Обслуживание
заказчика и гарантия](#)[Словарь
терминов](#)[Загрузка и
распечатка](#)

LCD Monitor
I 90X7



Y Onjts ɔ tsɿ dʒɿ ʔ h dʒ ɔ tsɿ tɿ tsɿ

🔗: [တိုက်ရိုက်သုံးစွဲရန်](#) ၇ ရက်အတွင်း အသုံးပြုရန် Philips သုံးစွဲရန် ၁၉": 1280x1024, 60 Hz

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840

1. Y l'ats d'ouls "u n'ats d'ouls d'ouls" d'ats d'ouls n'r sr ?

[illegible]

J : r d' u j d s f n t z l c s w o d z . i n f d . i c m f i l e s d d c s t d j c l s h d f r j ? s c c b n j o t t e d l s h t e o d j t e (. i n f d . i c m) ?

J: 9 l s s w Q r d z H t e O e j t e O H d z d j s d z l s s t e O Y l s s r o r t f s d z l s s b n s O t s e l z H t e O e j t a s s
 f n p j h z l s j z c O O t a w d z o t d z s s s h f n s j t f t s d z l s s O s j d z . l t a f t j t a s s b n s O t s e l z
 d j s d z l s s t e O l s d j j s j t e d j s j l s l O f t a s f n s H t e O e j t e d j s d z l s s t e O (w Q r d z . i n f d . i c m
 f i l e s) d f d z H f f n s f n H t e O e j t e O t j f . J r t f s d z l s j d f n s d z c u p d t f s b n s O t s e l z l s d j f O l s
 H f f n O o t s i s w h j s s o l s d j d z l s t f s j s O l f . r t e O e j t e d j s d z l s s t e O (w Q r d z . i n f d . i c m)
 b z h z s b n s O t s e l z d z O l s d z O l s u i f n d .

1 : sɔ̃ dɔ̃n sɔ̃l s tɔ̃l tɛi h j dɔ̃j?

[illegible]

“: u dā o j t e r p o z d z ʳ t f t s n j h t s o c s j d z d z ʳ h q d z (u l z) d z s j d s t f t e j h j d z f s c c “ q d t s j d z j c s t o z d z ʳ ” t e c i j j d z h d z t f t s h c d z u j d z ʳ t f j t e q ʷ j t e q ʳ d z ʳ z n r j s t s ʳ f r j s o t s . u l z t e c s t d z c s f u j f n q t f t e j h j d z j l s t e j f n t e r j (l c c d j c c t f t s t s t e c d z t d z s j t s j f n j j u j d z j h t e c o j t s o q t f t s t f z n r d z ʳ f n j t f r s d s f n s h q d z) , d z t s z h c d z j h d z t f j t e q ʷ j t e q ʳ d z ʳ z n r j s t s ʳ f r j s o . u l z t s j f n j j u j c o j l s h t s j s t j d z f n s l e j b l z d z ʳ t f f n t e r j s o b j l o d z j h c s j d z f r j s o t f t s d z l t s o c s j d z ʳ . u l z t s d e h o j l s l e j d z ʳ t f r j s o d z d z t f t e j q d z ʳ j f r j s o c d z . t t e q q f n j t s d z l t s o c d z q u l z z n r j s t e c d z j l s n ʳ d z t s z h c d z f n s f n t s l q ʷ c s t f z n r o c s t d z ʳ l s j t e o h d z z n r j s o t s o c q t f j u c o z ʳ ʳ t f d c s u t s u c r j s t l e j b l z l s f n t s j d z ʳ d e r j s t s ʳ c o q d z d z q t f t e j t e o t e q ʷ h d z h t s f t s d z l s j d z d z ʳ t f j t e q ʷ j t e q ʳ d z ʳ z n r j s t s ʳ f r j s o . u l z z n r j s t e c d z j l s t e c d z u j d z j d e u f n r s t f t s h c d z u c j d z ʳ z n r j s t s ʳ f r j s o . j j l u l z c t s t s ʳ u t s d z s j d s t f t s h c d z u f l s l s d z c s t s h c d z t e q d z j t e h o o z n r j s t s ʳ f r j s o o f j t f t s n j h t s o c s j d z d z d z c s t d z t z t e c o u p t s d z ʳ t f t s t s o t d z (c c t f t e c o d z d z ʳ h j q d z h j d z) , t s h d s h t s f t s d z l s j d z d z j z n r j s t s ʳ f r j s o t s f n z n s j t e ʳ j d z j s o t s o c d z d z j t e c o c d z d z d z d z t f t s t s o z h d z z n r j s o t s o c h t s f t s d z l s j d z d z ʳ t f j t e j ʷ j t e q ʳ d z ʳ z n r j s t s ʳ f r j s o (o u c r j s t s f n q , f n c o j t e q d z q d h j t s c o j t e z) q h j t s f r j s o c . h c o j h ʳ d z h d z d z d z f r j s o t e j d z j d z s t t e d z j t f t e j h d e o j l s n ʳ o f n j b t s d h j d z s o ʳ t f j t e q ʷ j t e q ʳ d z ʳ z n r j s t s ʳ f r j s o h d z d z d z l q d z j h q ʳ d z ʳ c s t d z ʳ l s j t s o .

რეზიუმე: აღწერა: ეს დოკუმენტი შეიცავს ინფორმაციას USB დისკის ფორმირების შესახებ.

[illegible]

[illegible]

1. ¿Cuál es el propósito principal de la Ley 60 de 1993?

[illegible][illegible]

1. r s if Odu dz firsidafsf dz dzupe dz lse Odu qfirjstse Odu firsirjstsis qL 1 dz dz dse, tejd dzupe dz h qn q tsstse Odu O h qn firj l qfirjzif Odu dz 2 firjirj dzs? L Odu dz 2 ifstfirj l qf, o firj dz lse tsstsis firjstfirjst qn qn qn tsstsis qfirjstse Odu, se h o tsstsis dzs if tejd dzupe dz dzupe dz dzupe dz lse tsstsis, pds if tsstsis pds dz dz 2 o tsstsis dz if lse firj lse if tejd dzupe dz j lse o dzupe te Odu dz dzupe tsstsis dz tsstsis qn qn qn tsstsis qfirjstse Odu firjstsis 1 dz dz dse, dzupe te Odu dz dzupe firj lse if tejd W tsstsis tsstsis qn qn tsstsis j dzupe tejd dzupe dz lse. 1 tsstsis dz dz tsstsis W W qn qn dz if tejd dzupe dz dzupe if lse qn qn lse, if tsstsis O h j ds o qn qn qn tsstsis qn qn dz dz lse j lse o L Odu qfirj dz firjstsis tsstsis if Odu j dzupe firj lse, lse tsstsis tsstsis lse tsstsis if dz dzupe tsstsis lse Odu qfirjstse if tsstsis j lse dzupe tsstsis j, yj dz o f f u. 1 B r pds lse tsstsis tsstsis if tejd j dz j lse o lse tsstsis firjstsis qn qn dz h qn qn lse tsstsis 10. 1 dzupe tsstsis j j o tejd dz te Odu tsstsis o O lse o dz firjstsis tsstsis dz tsstsis te Odu qn qn qn lse tsstsis l 1 Odu tsstsis j tsstsis qn qn dz tsstsis o dz j lse if tejd dz dz dzupe if dz dz qn qn qn tsstsis dz tsstsis tsstsis, te Odu qn qn dz l Odu j l qn qn dz dz dzupe if tsstsis dz dz if tejd dzupe dz dzupe. 1 tsstsis tsstsis, h dz te Odu qn qn qn lse tsstsis if tejd dz dz lse lse tsstsis dz tsstsis, se IPS (o du tsstsis if tsstsis tsstsis if j tejd dz yj dzupe) q MVA (dzupe tsstsis tsstsis o te Odu dz o tejd if tsstsis tsstsis).

J : 1 tsujidz dltstet0 jdzj d0 1t00t0 d3sdzlstet0nr sr d0 dzjtu0jls?

[illegible]

r tsjtsdzlsj dz dz^u tftshj tç sz djs dz tsdzupls ø [λ j dteç dç](#) tsdzupç Hd^u tftstç bçlsj dç ?
ç fr^wLÇ^h çfrj frjtçj Hfrjsççlsj dz frjsççj frj tæçfrjs? frpç B^r çstçj Ççç Philips.

λ λ λ λ t φ υ s λ φ γ φ j υ υ υ t φ λ R λ z

- CE Declaration of Conformity
- Energy Star Declaration
- Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
- FCC Declaration of Conformity
- Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
- EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
- VCCI Class 2 Notice (Japan Only)
- MIC Notice (South Korea Only)
- Polish Center for Testing and Certification Notice
- North Europe (Nordic Countries) Information
- BSMI Notice (Taiwan Only)
- Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
- Philips End-of-Life Disposal Information for UK only
- Waste Electrical and Electronic Equipment- WEEE
- China RoHS
- Troubleshooting
- Other Related Information

Regulatory Information

Model ID: 190X7

Model No: HNX7190P

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)

following provisions of directives applicable

- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)

and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for CRT Monitor)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat Panel Display)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Energy Star Declaration

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPMS. Time settings are adjusted from the system unit by software.

NUTEK	VESA State	LED Indicator	Power Consumption
Normal operation	ON (Active)	Green	< 36W (typ.)
Power Saving			
Alternative 2			
One step	OFF (Sleep)	Amber	< 1 W
	Switch Off	OFF	< 1 W

•Frequently
Asked
Questions
(FAQs)



As an ENERGY STAR[®] Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY STAR[®] guidelines for energy efficiency.



We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

FCC Declaration of Conformity

Trade Name: Philips
 Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
 P.O. Box 671539
 Marietta, GA 30006-0026
 1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être dû à l'émission de l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Class B ITE



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

MIC Notice (South Korea Only)

Class B Device

장치 종류	사용자 안내문
B급 기기	이 장치는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 장치로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any environment, including residential areas.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezszkocieniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wypychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÖK KRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG R L TÄTKOMLIGA, N R DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SIKREGG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÄNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETT VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STIKKONTAKT ER LETTE Å NÅ.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)**Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)**

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Sch^aden durch R^ontgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Ger^ates befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von St^orstrahlern nach Anlage III á 5 Abs. 4 der R^ontgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildr^ohre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gr^unden wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erh^ohte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast w^aren die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 betr^agt 70dB (A) oder weniger.



ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESER GER^{TES} DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUG^{NGLICH} SIND.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)**End-of-Life Disposal**

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

(For customers in Canada and U.S.A.)

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)


Information for UK only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

Important:

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.



If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.

How to connect a plug


The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")

BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")

1. The GREEN AND YELLOW wire must be



connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol  or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.

3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE

Attention users in European Union private households



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本表适用之产品


显示器（液晶及CRT）

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	×	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等
 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

[illegible][illegible]

Is it a good idea?

1. Quid dicitur? Is dicitur?

1. $\text{te}[\text{d}z] \text{ d}z \text{ d}z \text{ j} \text{ l} \text{ s} \text{ j} \text{ } \overline{\text{d}z} \text{ d}z \text{ s} \text{ g}[\text{d}]?$

¿BdZOnsq tftedzjdzdz^w lsi? dzdzsgf?

Q R dʒi tɔdʒi SmartResponse əʃdʒ u ɔi sɪnʷ fɪndʒ L ʃdʒ dʒ tɔdʒi dʒ dʒ tɔzʰ j dʒʷ dʒ L s tɔ j dʒʷ h dʒʷ fɪndʒ j dʒʷ

2. I r LCD j d r s j s j e t d z u l d z e o c d z u l r s q d d z o r c d z u l r s i s t z w l d z u l r s i t s i n g j h r f s o t d z i c o o d z s d z j d z çMore Settingsè (r t s i t s o d z l s j d z d z j d e f i n i s t z c d) / çSmartResponseè. u l s o d z c d s o d z d e f i n i s t z c o i çOffè (I r c d z).

1 Դիտարկվող շինությունը արդեն չի կառուցվում	0
---	---

Դիտարկվող շինությունը	Դիտարկվող շինությունը ?
1 Դիտարկվող շինությունը	190X7
2 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում	0
3 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում	0
4 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում	0
5 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում	0
6 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում	0


Դիտարկվող շինությունը	Դիտարկվող շինությունը ?
1 Դիտարկվող շինությունը	190X7
2 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում	0

Դիտարկվող շինությունը:

* 1 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում = 1 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում


1 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում Philips Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում ISO13406-2

1 Կառուցվող շինությունը արդեն չի կառուցվում




- **Position (Position)**

Position settings allow you to adjust the monitor's position. The Position section in the Philips SmartControl software includes sliders for Horizontal and Vertical alignment. These settings are used to ensure the monitor is correctly positioned on the desk. The software also includes a 'Position' icon in the left sidebar, which is highlighted in the screenshot.



- **Product Information (Product Information)**


Product Information settings provide details about the monitor and its usage. The Product Information section in the Philips SmartControl software includes fields for User Name, Custom Information, Monitor Name, Serial Number, Asset Number, Purchase Date, Purchase Cost, Running Hours, Location Code, and Cpt Center Code. It also displays Product Parameters such as Resolution, Size, and Manufacturing Date. The software also includes a 'Product Information' icon in the left sidebar, which is highlighted in the screenshot.




1. Դիմումներ
2. Դիմումներ
3. Դիմումներ
4. Դիմումներ
5. Դիմումներ
6. Դիմումներ
7. Դիմումներ
8. Դիմումներ
9. Դիմումներ
10. Դիմումներ
11. Դիմումներ
12. Դիմումներ
13. Դիմումներ
14. Դիմումներ
15. Դիմումներ
16. Դիմումներ
17. Դիմումներ
18. Դիմումներ
19. Դիմումներ
20. Դիմումներ
21. Դիմումներ
22. Դիմումներ
23. Դիմումներ
24. Դիմումներ
25. Դիմումներ
26. Դիմումներ
27. Դիմումներ
28. Դիմումներ
29. Դիմումներ
30. Դիմումներ
31. Դիմումներ
32. Դիմումներ
33. Դիմումներ
34. Դիմումներ
35. Դիմումներ
36. Դիմումներ
37. Դիմումներ
38. Դիմումներ
39. Դիմումներ
40. Դիմումներ
41. Դիմումներ
42. Դիմումներ
43. Դիմումներ
44. Դիմումներ
45. Դիմումներ
46. Դիմումներ
47. Դիմումներ
48. Դիմումներ
49. Դիմումներ
50. Դիմումներ
51. Դիմումներ
52. Դիմումներ
53. Դիմումներ
54. Դիմումներ
55. Դիմումներ
56. Դիմումներ
57. Դիմումներ
58. Դիմումներ
59. Դիմումներ
60. Դիմումներ
61. Դիմումներ
62. Դիմումներ
63. Դիմումներ
64. Դիմումներ
65. Դիմումներ
66. Դիմումներ
67. Դիմումներ
68. Դիմումներ
69. Դիմումներ
70. Դիմումներ
71. Դիմումներ
72. Դիմումներ
73. Դիմումներ
74. Դիմումներ
75. Դիմումներ
76. Դիմումներ
77. Դիմումներ
78. Դիմումներ
79. Դիմումներ
80. Դիմումներ
81. Դիմումներ
82. Դիմումներ
83. Դիմումներ
84. Դիմումներ
85. Դիմումներ
86. Դիմումներ
87. Դիմումներ
88. Դիմումներ
89. Դիմումներ
90. Դիմումներ
91. Դիմումներ
92. Դիմումներ
93. Դիմումներ
94. Դիմումներ
95. Դիմումներ
96. Դիմումներ
97. Դիմումներ
98. Դիմումներ
99. Դիմումներ
100. Դիմումներ

Սկզբնական դիմումները


Դիմումները դիմումները օգտագործելու համար





- 1  **POWER** (1 R ՍՓԼ ԻՐ) ֆոնի վաղաժամ օգնության կոճակը
- 2  **VOLUME** Կարգավորումներ
- 3  **OK** 1 օգնության կոճակը վաղաժամ օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը
- 4  **VOLUME** օգնության կոճակը օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը
- 5  **BRIGHTNESS** (ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ) 1 օգնության կոճակը օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը
- 6  **VOLUME** օգնության կոճակը օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը
- 7 **VOLUME** օգնության կոճակը օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը
- 8 **AUTO** օգնության կոճակը օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը
- 9  **SmartImage Lite** օգնության կոճակը օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը
- 10  **Headphones** օգնության կոճակը օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը
- 11  **USB** օգնության կոճակը օգնության կոճակը և օգնության կոճակը և օգնության կոճակը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



1. Kensington Lock
2. USB
3. VGA
4. DVI-D
5. Audio
6. Kensington Lock

1 2 3 4 5 6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

[illegible]

ՂԵՂԵՍՆՈՒՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1. Դիմումներ
 2. Դիմումներ
 3. Դիմումներ
 4. Դիմումներ
 5. Դիմումներ
 6. Դիմումներ
 7. Դիմումներ
 8. Դիմումներ
 9. Դիմումներ
 10. Դիմումներ

1 ԽՈՒՆԵՆ ՆՈՒՄԵՐ 1

Տեղեկություններ և խնդիրներ

1. Ծանոթացե՛ք խնդիրներին:



Խնդիր 1: Ծանոթացե՛ք



Խնդիր 2: Ծանոթացե՛ք VGA




Տեղեկություններ E-DU



Խնդիր 3: Ծանոթացե՛ք
Ծանոթացե՛ք (խնդիրներ
և խնդիրներ 2 և 3)



Խնդիր 4: USB



Խնդիր 5: DVI


1. Խնդիր 1: Ծանոթացե՛ք

1 ԽՈՒՆԵՆ ՆՈՒՄԵՐ 1


1)




2)



3)




u frjstet? frjstet? fOe j d? ?



4)



5) l ts frjsj Hd d? d? j f l s



(1) J r fOe u fjsj ftsdj j f ts d? f l v d? fjsj fOe j d? f f d? fOe f w

၄ နှစ်ဝတ် ညီ ဝတ်

$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$

Y l s t s l s 0 f t s j + f t e 0 d z s j d z j d z ?

1. Inj r s d3s4l3s4t4 Philips t3m4l4 j d3 W b4d3u4j 2 1 3t4e4d3s4s d3j d3. 3 3t4e4d3s4j d3j d3 t3t3s4e4s4j3s
t3t3s4l3t3s4j d3 d3t3t3e4d3e4s t3t3e4d3j3t4 1 3t4e4d3d3d3 e4 b4t3e4s W b4d3u4d3 d3s4l3s4t4e4
d3 t3t3t3j4 H4t3j4 d3s4 e4 t3d3 d3 1 3t4e4d3 d3s4l3s4t4e4 1 d3j t3t3e4d3t3s4 2 d3t3t4 W j 2 t3t3 3t4e4d3s4
d3j d3 :

[illegible][illegible]

ՂԵՂԵՍՆԵՐՔԻ ՄԵՍԻՍՏԵՐՆԵՐԸ

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

[illegible]

1. Եթե գնդի տեսքով sRGB ծառի շրջանակը տեղադրվում է, ապա գնդի տեսքով լուծվում է
wta-ի միջոցով գնդի տեսքի միջոցով, ինչպես նաև լուծվում է գնդի տեսքով 1-ի տեսքով ծառի
միջոցով sRGB-ի միջոցով գնդի տեսքով գնդի տեսքով գնդի տեսքով

Ի դեպ, ծառի տեսքով լուծվում է լուծվում է գնդի տեսքով գնդի տեսքով, ծառի տեսքով OK-ի տեսքով
գնդի տեսքով 1-ի տեսքով գնդի տեսքով, լուծվում է գնդի տեսքով Color (X-ի տեսքով) գնդի տեսքով
OK. Ի դեպ, լուծվում է գնդի տեսքով լուծվում է գնդի տեսքով, լուծվում է գնդի տեսքով sRGB. 1-ի տեսքով
գնդի տեսքով գնդի տեսքով OK, լուծվում է գնդի տեսքով 2-ի տեսքով գնդի տեսքով գնդի տեսքով

1. Եթե լուծվում է գնդի տեսքով գնդի տեսքով գնդի տեսքով wta-ի միջոցով գնդի տեսքով գնդի տեսքով
գնդի տեսքով 1-ի տեսքով գնդի տեսքով, գնդի տեսքով լուծվում է գնդի տեսքով գնդի տեսքով
լուծվում է գնդի տեսքով 6500K.

1. Եթե լուծվում է գնդի տեսքով գնդի տեսքով գնդի տեսքով

$\frac{0}{0} \cdot \frac{\infty}{\infty}$

- [illegible]

1 tatsfjst^h j dZdzlsj

[illegible]

1 tatsfnsts tf tse o tsozfsj

[illegible]

ṛ dʷ lssɔs ʋtsɐʀ Bʀ frjstɔtɔ tɔj^h qɪs tʃtɔs dʒ dʒ, tʃj tɔj^h tsɔtɔ j dʒj dʒ: "frj tɔts ʋtsɔtʒ frjssɔtʒ"
 ʃtsɔtʃ ʋtsɔtʃ Philips tʃtɔtssɔ^j lɔj frj dʒ HZ^h h qj frj j H j dʒ^w:

- [illegible]

1. Odzvučje frekvencije h od frekvencije f. S obzirom na to da su frekvencije f i f' povezane jednačinom $f' = f \cdot \frac{v'}{v}$, možemo napisati:

- [illegible]

"Hij te Oetsude j frjstsz " tjt szf dšj dz? tjt szf dšj dz Philips te Omtsz j dz tjt szf dšj dz
džtaz z j džtaz frj dšz hđz Htsfz fč s tsz fč dšz tsz fč F1rst Choice.

5 d2d3s04 j d4s d5 tsbt0s0s fr v u t6 L:

Uitbreiden van de draad **http://www.philips.com/support**

LIMITED WARRANTY (Computer Monitor)

Three Years Free Labor/Three Years Free Service on Parts

**This product must be shipped in at your expense for service.*

WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby.

WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. *For three years thereafter*, all parts will be repaired or replaced, and labor is free. *After three years from the day of purchase*, you pay for the replacement or repair of all parts, and for all labor charges.

All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period. When the warranty on the original product expires, the warranty on all replaced and repaired products and parts also expires.

WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.)
- the model or production number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible.

Where IS SERVICE AVAILABLE?

Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Philips Consumer Electronics. In countries where Philips Consumer Electronics does not distribute the

product, the local Philips service organization will attempt to provide service (although there may be a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available).

Where CAN I GET MORE INFORMATION?

For more information, contact the Philips Customer Care Center by calling [\(877\) 835-1838](tel:8778351838) (U.S.A. customers only) or [\(919\) 573-7855](tel:9195737855).

Before Requesting Service...

Please check your owner's manual before requesting service. Adjustments of the controls discussed there may save you a service call.

TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Contact the Philips Customer Care Center phone number listed below for product assistance and procedures for servicing:

Philips Customer Care Center

[\(877\) 835-1838](tel:8778351838) or [\(919\) 573-7855](tel:9195737855)

(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.)

REMEMBER... Please record the model and serial numbers found on the product below.

MODEL # _____

SERIAL # _____

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

Before contacting Philips, please prepare the following details so we can solve your problem quickly.

- Philips type number
- Philips serial number
- Purchase date (copy of purchase may be required)
- PC environment Processor:
 - 286/386/486/Pentium Pro/Internal memory
 - Operating system (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)

- Fax/Modem/Internet program?

- Other cards installed

Having the following information available will also help speed up the process:

- Your proof of purchase indicating: date of purchase, dealer name, model and product serial number.
- The full address to which the swap model should be delivered.

Just a phone call away

Philips' customer help desks are located worldwide. Within the U.S. you can contact Philips customer care Monday-Friday from 8:00 AM-9:00 PM Eastern Time (ET) and on Saturdays from 10:00 AM-5:00 PM ET hrs by using one of the contact phone numbers.

For more information on this and more great Philips products visit our website at:

Website: <http://www.philips.com>

სტატისტიკური მონაცემები First Choice

ქვეყანა	ტელეფონის ნომერი	პროცენტი
Austria	0820 901115	0.20
Belgium	070 253 010	0.17
Cyprus	800 92256	0.15
Denmark	3525 8761	პროცენტი მონაცემები არ არის
Finland	09 2290 1908	პროცენტი მონაცემები არ არის
France	08 9165 0006	0.23
Germany	0180 5 007 532	0.12
Greece	00800 3122 1223	პროცენტი მონაცემები არ არის
Ireland	01 601 1161	პროცენტი მონაცემები არ არის
Italy	199 404 042	0.25
Luxembourg	26 84 30 00	პროცენტი მონაცემები არ არის
The Netherlands	0900 0400 063	0.20
Norway	2270 8250	პროცენტი მონაცემები არ არის
Portugal	2 1359 1440	პროცენტი მონაცემები არ არის
Spain	902 888 785	0.15
Sweden	08 632 0016	პროცენტი მონაცემები არ არის
Switzerland	02 2310 2116	პროცენტი მონაცემები არ არის
United Kingdom	0906 1010 017	0.15

Consumer Information Centers

[Antilles](#) • [Argentina](#) • [Astline](#) • [Australia](#) • [Bangladesh](#) • [Bosnia & Herzegovina](#) • [Brasil](#) • [Canada](#) • [Chile](#) • [China](#) • [Colombia](#) • [Belarus](#) • [Bulgaria](#) • [Croatia](#) • [Czech Republic](#) • [Estonia](#) • [Dubai](#) • [Hong Kong](#) • [Hungary](#) • [India](#) • [Indonesia](#) • [Korea](#) • [Latvia](#) • [Lithuania](#) • [Macedonia](#) • [Malaysia](#) • [Mexico](#) • [Morocco](#) • [New Zealand](#) • [Pakistan](#) • [Paraguay](#) • [Peru](#) • [Philippines](#) • [Poland](#) • [Romania](#) • [Russia](#) • [Serbia & Montenegro](#) • [Singapore](#) • [Slovakia](#) • [Slovenia](#) • [South Africa](#) • [Taiwan](#) • [Thailand](#) • [Turkey](#) • [Ukraine](#) • [Uruguay](#) • [Venezuela](#)

Eastern Europe

BELARUS

Technical Center of JV IBA
M. Bogdanovich str. 155
BY - 220040 Minsk
Tel: +375 17 217 33 86

ASTLINE

Petrus Brovky str. 17-101
BY - 220072 Minsk
Tel: +375 17 284 02 03

BULGARIA

LAN Service
140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 960 2360
Email: office@lan-service.bg
www.lan-service.bg

CZECH REPUBLIC

Xpectrum
Lužn§ 591/4
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697
Email: info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz

BOSNIA & HERZEGOVINA

Megatrend d.o.o.
Bosnia & Herzegovina
Džemala Bijedica 2/11
BA - 7100 Sarajevo
Tel: +387 33 613 166
Email: info@megatrend.ba
www.megatrend.ba

CROATIA

Renoprom d.o.o.
Ljubljanska 4
HR - 10431 Sv. Nedjelja
Tel: +385 1 333 0999
Email: renoprom@renoprom.hr
www.renoprom.hr

ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn
Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com

HUNGARY

Profi Service
Hungary Kőiso-Vőci 1/1 123
HU - 1044 Budapest
Tel: +36 1 814 8080
Email: ugyfelszolgalat@psc.hu
www.psc.hu

LATVIA

ServiceNet LV
Jelgavas iela 36
LV - 1055 Riga,
Tel: +371 7460399
Email: serviss@servicenet.lv

MACEDONIA

AMC - Computers
kež Dimitar Vlahov bb
MK - 1000 Skopje
Tel: +389 2 3125097
www.amc.com.mk

LITHUANIA

ServiceNet LT
Gaiziunu G. 3
LT - 3009 KAUNAS
Tel: +370 7400088
Email: servisas@servicenet.lt
www.servicenet.lt

ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest
Tel: +40 21 2101969
Email: tehnic@blueridge.ro
www.blueridge.ro

SERBIA & MONTENEGRO

Tehnicom Service d.o.o.
Bulevar Vojvode Misica 37B
YU - 11000 Belgrade
Tel: +381 11 30 60 881
Email: tehnicom-service@tehtnicom.com
www.tehtnicom-service.com

SLOVAKIA

Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8
SK - 831 06 Bratislava
Tel: +421 2 49207155
Email: servis@datalan.sk

SLOVENIA

PC HAND
Brezovce 10
SI - 1236 Trzin
Tel: +386 1 530 08 24
Email: servis@pchand.si

POLAND

Zolter
ul.Zytnia 1
PL - 05-500 Piaseczno
Tel: +48 22 7501766
Email: servmonitor@zolter.com.pl
www.zolter.com.pl

RUSSIA

Tel: +7 095 961-1111

Tel: 8-800-200-0880

Website: www.philips.ru

TURKEY

Türk Philips Ticaret A.S.

Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi

2.Cadde No:22

34776-Umraniye/Istanbul

Tel: (0800)-261 33 02

UKRAINE

Comel

Shevchenko street 32

UA - 49030 Dnepropetrovsk

Tel: +380 562320045

www.csp-comel.com

Latin America

ANTILLES

Philips Antillana N.V.

Kaminda A.J.E. Kusters 4

Zeelandia, P.O. box 3523-3051

Willemstad, Curacao

Phone: (09)-4612799

Fax : (09)-4612772

ARGENTINA

Philips Antillana N.V.

Vedia 3892 Capital Federal

CP: 1430 Buenos Aires

Phone/Fax: (011)-4544 2047

BRASIL

Philips da Amaz¹ nia Ind. Elet. Ltda.

Rua Verbo Divino, 1400-S^o Paulo-SP

CEP-04719-002

Phones: 11 21210203 -S^o Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without S^o Paulo City

CHILE

Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687 Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000
Fax : (02)-777 6730

COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)
Fax : (01)-619-4300/619-4104

MEXICO

Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300, -Mexico, D.F.
Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272

PARAGUAY

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld
P.O. Box 605
Phone: (595 21) 664 333
Fax: (595 21) 664 336
Customer Desk:
Phone: 009 800 54 1 0004

PERU

Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276

URUGUAY

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo
Uruguay
Phone: (598) 619 66 66
Fax: (598) 619 77 77
Customer Desk:
Phone: 0004054176

VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
Phone: (02) 2377575
Fax : (02) 2376420

Canada

CANADA

Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
Phone: (800) 479-6696

Pacific

AUSTRALIA

Philips Consumer Electronics
Consumer Care Center
Level 1, 65 Epping Rd
North Ryde NSW 2113
Phone: 1300 363 391
Fax : +61 2 9947 0063

NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk
2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041
Auckland
Phone: 0800 477 999 (toll free)
Fax : 0800 288 588

Asia

BANGLADESH

Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone: (02)-812909
Fax : (02)-813062

CHINA

SHANGHAI
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,
200063 Shanghai P.R. China
Phone: 4008 800 008
Fax: 21-52710058

HONG KONG

Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service
Unit A, 10/F. Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
Phone: (852)26199663
Fax: (852)24815847

INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY
Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025

CALCUTTA
Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020

MADRAS
Customer Relation Centre

3, Haddows Road
Madras 600 006

NEW DELHI
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015

INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
Phone: (021)-7940040 ext: 2100
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539

KOREA

Philips Consumer Service
Jeong An Bldg. 112-2
Banpo-dong, Seocho-Ku
Seoul, Korea
Customer Careline: 080-600-6600
Phone: (02) 709-1200
Fax : (02) 595-9688

MALAYSIA

After Market Solutions Sdn Bhd,
Philips Authorised Service Center,
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,
46100 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.
Phone: (603)-7954 9691/7956 3695
Fax: (603)-7954 8504
Customer Careline: 1800-880-180

PAKISTAN

Philips Consumer Service
Mubarak manzil,
39, Garden Road, Saddar,
Karachi-74400
Tel: (9221) 2737411-16
Fax: (9221) 2721167
E-mail: care@philips.com
Website: www.philips.com.pk

PHILIPPINES

PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.
Consumer Electronics
48F PBCOM tower
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.
Salcedo Village
1227 Makati City, PHILS
Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax: (02)-888 0571

SINGAPORE

Accord Customer Care Solutions Ltd
Authorized Philips Service Center
Consumer Service
620A Lorong 1 Toa Rayoh
Singapore 319762
Tel: +65 6882 3999
Fax: +65 6250 8037

TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei 115, Taiwan
Phone: 0800-231-099
Fax : (02)-3789-2641

THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.
26-28th floor, Thai Summit Tower
1768 New Petchburi Road
Khwaeng Bangkokkapi, Khet Huaykhwang
Bangkok 10320 Thailand
Tel: (66)2-6528652
E-mail: cic Thai@philips.com

Africa

MOROCCO

Philips Electronique Maroc
304, BD Mohamed V
Casablanca
Phone: (02)-302992
Fax : (02)-303446

SOUTH AFRICA

PHILIPS SA (PTY) LTD
Customer Care Center
195 Main Road
Martindale, Johannesburg
P.O. box 58088
Newville 2114
Telephone: +27 (0) 11 471 5194
Fax: +27 (0) 11 471 5123
E-mail: customercare.za@philips.com

Middle East

DUBAI

Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785
DUBAI
Phone: (04)-335 3666
Fax : (04)-335 3999

C

CCFL (f¹⁶ d³g¹d³f¹n¹j¹d³z¹d³v¹d³d³g¹0¹f¹n¹7¹t¹z¹h¹d³d³z¹z¹0¹s¹t¹h¹t¹z¹)

[illegible]

Chromaticity (λ of light)

[illegible]

CIE (Commission International de l'Eclairage)

f j k H l z e t s h d e^w f s d g f i n g^w t f t s f n j^h j d z^k, t f n d s d e^w d j k H l z e t s h d e^w t s e o d z l o u p^w,
L o d z d o^s h o^w f n^w u p j s d z d q l d z i t e j d z^w d q u p j s o.

Color temperature (Kelvin)

[illegible]

Contrast (s ts d s t e f n s d z f n s ')

t Q d z f n s f r p j l s d f z f n s d f z j x H z f r p j l s d f z f d l s j d z d f t s b d f n s w d f d l t s b t o j d z w.

Contrast ratio ($\frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{min}}}$)

[illegible]

U

USB qdz lzdqj tfrpdz d^W tftfzj HtsOlsj dz d^W h qdz

[illegible]

V

Vertical refresh rate

Y 0fn s t s 0 t s B d t s o d z d z^w 0 H t a t s o

1. រាល់ការចុះបញ្ជីនេះ គឺជាប្រព័ន្ធគណនេយ្យ (ត្រឹមត្រូវ និង ច្បាស់លាស់) តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ។

R ԺնյՅՈՒՆԻՍԿԻՄ
ՀԵՐՁՅՈՒՄ
ՅՈՒՅԸ
ԴՅՈՒՄՆԵՐԻ
ՐՏԻ
R ԺնյՅՈՒՆԻՍԿԻՄ
ԴՅՈՒՄՆԵՐԻ
ՅՈՒՅԸ
ԴՅՈՒՄՆԵՐԻ
FPadjust

1 ՕՏԵՂԻՔՈՒՄ ԴՅՈՒՄՆԵՐԻ

R ԺնյՅՈՒՆԻՍԿԻՄ ՀԵՐՁՅՈՒՄՆԵՐԻ ՅՈՒՅԸ ԴՅՈՒՄՆԵՐԻ ՐՏԻ

Ե զմիջյան ժամանակահատվածում:

- 1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:
- 1 Օրհնագրի հեղինակը ".inf/.icm/.cat" օրհնագրերը : lcd\pc\drivers

1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:

1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:

1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:

R ԺնյՅՈՒՆԻՍԿԻՄ ԴՅՈՒՄՆԵՐԻ:

1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:

1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:

1 ՕՏԵՂԻՔՈՒՄ



190X7.pdf

2. 1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:

3. 1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:

R ԺնյՅՈՒՆԻՍԿԻՄ ԴՅՈՒՄՆԵՐԻ:

1 Ե ինտերնետում գտնվող տեղեկությունները, ինչպես նաև Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista գործող ծրագրերի և ծրագրերի:

