



Philips
Đồng hồ kiêm đài radio

FM, Dò sóng kỹ thuật số
Báo thức kép



TAR3205

Thức dậy sẵn sàng cho ngày mới

Dậy sớm vào mỗi buổi sáng với đồng hồ báo thức kiêm đài radio kỹ thuật số này. Đài radio cung cấp nhiều tùy chọn thiết lập sẵn để bạn dễ dàng điều hướng đài phát thanh. Ngoài ra, bạn có thể đặt báo thức để đánh thức bạn ở mức âm lượng đài tăng dần, cũng như hoãn báo thức để ngủ thêm.

Nhỏ gọn. Đa chức năng

- Đài FM kỹ thuật số
- Dò sóng kỹ thuật số lên tới 10 đài cài đặt trước
- Thiết kế nhỏ gọn. Kích thước: 131x54x131 mm

Ngủ ngon. Báo thức nhẹ nhàng

- Đánh thức nhẹ nhàng với âm lượng đài tăng dần
- Báo thức kép. Một đồng hồ, hai tín hiệu báo thức
- Bấm nút báo lại báo thức để ngủ thêm
- Bộ hẹn giờ tắt nếu bạn ngủ quên trong khi nghe radio

Thiết kế đẹp, đơn giản

- Màn hình hiển thị rõ ràng, đơn giản
- Các phím điều khiển nằm ở mặt trên đồng hồ
- Pin dự phòng nếu mất điện

PHILIPS

Đồng hồ kiêm đài radio
FM, Dò sóng kỹ thuật số Báo thức kép

Các thông số

Bộ dò sóng/Thu/Truyền

- Ăng-ten: Ăng-ten FM
- Dải tần số của bộ dò: FM
- Dải tần số FM: 87,5 - 108 MHz
- Số lượng đài cài đặt trước: 10
- RDS: Không

Âm thanh

- Công suất đầu ra (RMS): 200 mW
- Hệ thống âm thanh: Mono

Loa

- Số lượng bộ kích âm thanh toàn dải: 1
- Đường kính bộ kích âm thanh toàn dải: 2"

Khả năng kết nối

- Đầu vào âm thanh: Không
- Bluetooth: Không

Đồng hồ

- Màn hình: LED
- Loại: Kỹ thuật số

Báo thức

- Số lượng báo thức: 2
- Nguồn báo thức: Đài FM, Còi báo
- Báo lại (lặp lại báo thức): Có, 9 phút
- Bộ hẹn giờ ngủ: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 phút

Công suất

- Dạng nguồn: Đầu vào AC
- Đầu vào nguồn AC: 100-240V, 50/60 Hz
- Tiêu thụ năng lượng khi hoạt động: <3W
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: <1W
- Pin dự phòng: 2 Pin AAA (không đi kèm)

Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Chứng chỉ bảo hành, Hướng dẫn khởi động nhanh

Kích thước sản phẩm

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 13,1 x 5,4 x 13,1 cm
- Khối lượng: 0,203 kg

Kích thước hộp đóng gói

- EAN: 48 95229 10824 0
- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 13,6 x 17 x 6 cm
- Tổng trọng lượng: 0,349 kg
- Trọng lượng bì: 0,145 kg
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- Dạng đóng gói: Hộp
- Dạng đặt giá để: Lợp nền

TAR3205/12

Những nét chính

Đài FM kỹ thuật số

Bộ dò đài FM mang đến khả năng thu sóng rõ ràng và bạn có thể cài đặt trước lên tới 10 đài bạn yêu thích. Màn hình hiển thị thời gian rõ ràng.

Bộ hẹn giờ ngủ

Chìm vào giấc ngủ thư thái với đài phát thanh yêu thích của bạn đang chạy ngầm. Bạn có thể cài đặt Bộ hẹn giờ tắt của đồng hồ để phát radio trong tối đa 2 giờ. Sau khi hết thời gian cài đặt trước, đài sẽ tắt.

Báo thức kép

Chức năng báo thức kép cho phép bạn cài đặt hai tín hiệu báo thức khác nhau. Chức năng Đánh thức nhẹ nhàng sẽ phát ra âm thanh đài phát thanh ở mức âm lượng tăng dần để giúp bạn thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn.

Pin dự phòng

Đồng hồ báo thức này được trang bị pin dự phòng. Nếu mất điện, bạn sẽ không phải cài đặt lại đồng hồ và các cài đặt báo thức của bạn sẽ được lưu.



Ngày phát hành
2023-05-22

Phiên bản: 7.1.5

12 NC: 8670 001 66663
EAN: 48 95229 10824 0

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com