



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: http://www.philips.com

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Užregistruokite savo produktą ir gaukite visą reikiamą informaciją internete, adresu:

www.philips.com/welcome

SRP 5004/87



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos. Dalies ar viso produkto reprodukcija yra draudžiama, jeigu nėra gautas reikiamas autorinių teisių savininko raštiškas leidimas. Informacijoje, kuri yra šiame dokumente, nėra jokių citavimo ar kontrakto dalių, o pati informacija yra laikoma tikslia ir patikima, bet gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.

Leidėjas neprisiima atsakomybės už jokias šios naudojimosi instrukcijų knygelės naudojimo pasekmės. Ši publikacija nereiškia ir neperteikia jokių licencijų pagal patentų ar kitų pramoninės ar intelektinės nuosavybės teises.

www.philips.com

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Atsikratymas senu produktu

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvas 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Prašome nelaužyti vietinių taisyklių ir neišmesti seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų Informacija

Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC ir kurių negalima išmesti kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis, nes teisingas atsikratymas baterijomis padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.



TURINYS

1.	Jūsų SRP5004	3
2.	Pradėkite	4-8
2.1	Baterijų įdėjimas	4
2.2	Universalaus nuotolinio valdymo pulto testavimas	4
2.3	Nuotolinio valdymo pulto nustatymas	.5-8
3.	Universalaus nuotolinio valdymo	
	pulto naudojimas9	-12
3.1	Mygtukai ir jų funkcijos	9-11
3.2	Pagrindinių funkcijų "išmokimas"11	-12
3.3	Mygtuko atstatymas	12
4.	Aptarnavimas ir pagalba13	-14
4.1	Dažnai užduodami klausimai13	3-14
4.2	Reikalinga pagalba?	14
	TV firminių ženklų kodų sąrašas15	5-22
	STB firminių ženklų kodų sąrašas22	2-28
	DVD firminių ženklų kodų sąrašas28	3-31
	VCR firminių ženklų kodų sąrašas31	-33
	Informacija vartotojui	34

1. JŪSŲ SRP5004

Sveikiname įsigijus naują Philips SRP 5004 universalų nuotolinio valdymo pultą. Po nuotolinio valdymo pulto nustatymo juo galėsite valdyti net iki 4 įrenginių.

Patobulintas Philips patentuota Paprasto Nustatymo technologija, SRP5004 gali būti nesunkiai sukonfigūruotas pagal jūsų Televizorių, DVD grotuvą/įrašymo įrenginį, VCR (vaizdajuosčių grotuvą) ir visus papildomus įrenginius, tokius kaip Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat ir daugelį kitų.

Paprasčiausiai sekite instrukcijomis, kurios yra skyriuje 2.3, norėdami nesunkiai nustatyti šį nuotolinio valdymo pultą taip, kad su juo galėtumėte valdyti savo įrenginius.

Norėdami pasinaudoti visais privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą internete, adresu www.philips.com/welcome.

2. PRADŽIA

2.1 Baterijų įdėjimas

 Įdėkite 2 AAA tipo baterijas, pagal atitinkamus + ir – polius, į baterijų skyrelį.

Pastaba

 Keičiant baterijas visi vartotojo atlikti nustatymai išliks nuotolinio valdymo pulto atmintyje neribotą laiką.



2.2 Universalaus nuotolinio valdymo pulto testavimas

Rekomenduojama atlikti patikrinimą, ar jūsų įrenginys/-iai reaguoja į SRP5004, prieš atliekant jo nustatymą (žiūrėkite skyrių 2.3). Pavyzdys apačioje jums padės nustatyti nuotolinio valdymo pultą pagal jūsų Televizorių. Galite sekti tais pačiais žingsniais norėdami nustatyti ir kitus įrenginius (STB, DVD grotuvą/įrašymo įrenginį ir VCR (vaizdajuosčių grotuvą)), kuriuos norite valdyti naudodamiesi SRP5004.

Pavyzdys: universalaus nuotolinio valdymo pulto testavimas valdant Televizorių:

- 1. Įjunkite savo Televizorių rankiniu būdu arba naudokitės originaliu nuotolinio valdymo pultu. Įjunkite 1 kanalą.
- 2. Spauskite 📼 mygtuką, norėdami pasirinkti Televizorių.
 - Užsidega mygtukas.
- Jeigu mygtukas neužsidega, patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos (skaitykite skyrių **2.1**).
- Patikrinkite, ar mygtukai, kuriuos norite panaudoti valdant savo Televizorių, veikia. Norėdami peržvelgti mygtukus ir jų funkcijas, remkitės skyriumi 3.1.
 - Jeigu Televizorius į visas komandas reaguoja taip, kaip turėtų, tuomet SRP5004 yra parengtas naudojimui.
- Jeigu įrenginys visiškai nereaguoja į mygtukų komandas, tuomet remkitės instrukcijų skyriumi 2.3.





Schaub Lorenz0144	Towada1442
Schneider0144	Towika1442
SEG1442	TVA0582
SEI-Sinudyne1459	U
Seleco0144	Uher1459
Sentra0144	Ultravox1442
Sentron1442	Universum0144
Sharp1346	United Quick Star
Shintom1442	V
Shivaki1459	Videon1765
Shorai1459	W
Siemens1459	Weltblick1459
Silva1459	Y
Silver1442	Yamishi1442
Sinudyne1459	Yokan1442
Solavox0582	Yoko0144
Sonneclair1442	
Sonoko1442	
Sontec1459	
Sony	
Soundwave1459	
Standard1442	
Starlite1459	
Stern1442	
Sunkai1765	
Sunstar1303	
Suntronic1303	
Sunwood1442	
Supra1459	
Symphonic1442	-
т	
Taisho0144	
Tandberg1442	
Tashiko	
Tatung0144	
TCM	
Teac1442	
Tec0144	
Teleavia1452	
Telefunken1452	
Teletech1442	
Tenosal1442	
Tensai0144	
Tevion1765	
Thomson	
Thorn0144	
Tokai1442	10
Tonsai1337	
Toshiba1452	

Hypson1442	NEC	1452
	Neckermann	1452
mpego0582	NEI	1459
Imperial1303	Nesco	1442
ngersol1459	Nikkai	0144
nno Hit0144	Nokia	0144
nnovation1765	Nordmende	1452
nterbuy1442	0	
nterfunk1459	Oceanic	0144
ntervision1732	Okano	1442
radio1442	Orion	0144
ΤΤ1452	Orson	1303
TV0144	Osaki	0144
	Otto Versand	1459
VC1379	Р	
K	Palladium	0144
(aisui1442	Panasonic	1379
(archer1459	Pathe Cinema	1459
(endo0144	Pathe Marconi	1452
(enwood1452	Perdio	1303
Korpel1442	Philco	1442
ýoto1442	Philips	1309
	Phonola	1459
enco1294	Pioneer	0593
_eyco1442	Portland	0144
_G0144	Prinz	1303
ifetec1765	Profex	1337
.ogik0144	Proline	1303
umatron1442	Prosonic	1442
uxor1442	Руе	1459
1	Q	
1anesth1442	Quelle	0144
1arantz1459	R	
1442 Jark	Radialva	1442
1atsui0144	Radiola	1459
1ediator1459	Rex	1452
1edion1765	RFT	0144
1emorex0144	Roadstar	1442
1emphis1442	Royal	1442
1electronic1732	S	
1etz1459	Saba	1452
1icromaxx1765	Saisho	0144
1icrostar1765	Samsung	0942
1igros1303	Samurai	0023
1itsubishi0144	Sansui	1452
1ultitech0144	Sanwa	1459
1 1303 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sanyo	1408
N	Saville	1442
Vational1459	SBR	1459

... PRADŽIA

2.3 Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Tai yra reikalinga tik tuomet, jeigu jūsų įrenginys nereaguoja į SRP5004. Jeigu taip ir yra, SRP5004 neatpažįsta jūsų įrenginio rūšies/modelio ir jums reikės suprogramuoti nuotolinio valdymo pultą, kad pastarasis atpažintų jūsų įrenginį. Pavyzdys apačioje padės tai padaryti su jūsų TV. Galite sekti tais pačiais žingsniais norėdami nustatyti ir kitus įrenginius (STB, DVD grotuvą/įrašymo įrenginį ir VCR (vaizdajuosčių grotuvą)), kuriuos norite valdyti naudodamiesi SRP5004.

Nuotolinio valdymo pultas gali būti nustatomas taip, kad juo būtų galima valdyti bet kuriuos 4 iš apačioje nurodytų įrenginių.

Įrenginio pavadinimas Aprašymas

TV (televizorius)	Įprastas televizorius, plokščiaekra- nis televizorius ir projekcinis televi- zorius, televizoriaus dalis / vaizdajuos- čių grotuvas su televizoriumi / DVD su televizoriumi / DVD komplektai
STB (priedas)	Kabelinė dėžutė, satelitinis imtuvas, Skaitmeninis Video Transliavimo įrenginys (DVB-T), Internetinio Protokolo televizorius (IPTV), Free To Air televizorius, Aukštos Koky- bės Televizijos dekoderis (HDTV)
DVD	DVD grotuvas / įrašymo įrenginys (DVDR), DVD/Kietojo disko kombinacija (DVDR-HDD), Blu-Ray grotuvas, Aukštos Kokybės DVD grotuvas (HD-DVD), DVD – televizoriaus dalis / DVD, TV / VCR / DVD ir VCR / DVD komplektai
VCR	Vaizdajuosčių grotuvas / įrašymo įren- ginys, VCR – televizoriaus dalis / VCR, TV/VCR/DVD ir VCR/DVD komplektai

Pavyzdys: universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas valdant Televizorių:

- 1. Įjunkite savo televizorių rankiniu būdu arba naudokitės originaliu nuotolinio valdymo pultu. Įjunkite 1 kanalą.
- 2. Paspauskite ir nuspaudę laikykite 📼 mygtuką 5 sekundes, kol užsidegs raudona Setup LED 💿 lemputė.
 - Nuotolinio valdymo pultas yra nustatymo režime.



... PRADŽIA

3. Jrangos rūšių sąraše, kuris yra šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale, susiraskite savo televizoriaus firmos ženklą. Keturių skaitmenų kodas yra duotas kiekvienam firminiam ženklui.

Naudokitės skaitiniais mygtukais, norėdami įvesti savo televizoriaus/įrenginio rūšies pavadinimą (Pvz.: Philips TV, 2195).

- Jeigų raudona Setup LED ⊚ lemputė išsijungs. vadinasi, buvo įvestas blogas kodas. Tokiu atveju pabandykite dar karta.
- **4.** Nukreipkite nuotolinio valdymo pulta į televizorių. Spauskite ir nuspaudę laikykite mygtuką ⁽¹⁾, o kai televizorius persijungs į budėjimo režimą, staigiai atleiskite.
 - Atlikti šį žingsnelį dažniausiai užtrunka tarp 5 60 sekundžių. Išskirtinėmis aplinkybėmis atlikti šį žingsnelį gali užtrukti iki 15 minučių.
- 5. Jjunkite televizorių ir patikrinkite, ar visi jums reikalingi mygtukai veikia. Pabandykite, pavyzdžiui, ar tinkamai veikia – CH + mygtukai.
- Jeigu mygtukas nefunkcionuos kaip tikėtasi, • paspauskite ir jį nuspaudę laikykite kol jis suveiks, tuomet staigiai atleiskite. Noredami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 2.3.2.
- 6. Spauskite 📼 mygtuką du kartus, norėdami išsaugoti nustatymus ir išeiti iš nustatymų režimo.
 - Jeigu mygtukai nebus nespaudžiami5 ar daugiau minučių, nuotolinio valdymo pultas automatiškai išsaugos jūsų nustatymus ir išeis iš nustatymų meniu.

Pastaba

Jeigu norite nustatymus pakeisti dar kartą, galite tai ٠ padaryti bet kuriuo metu.











IRANGOS RŪŠIU SARAŠAS

Y
Yakumo1255
Yamada1140
Yamaha1771
Yamakawa1358
Yukai1358
Z
Zenith

VCR firminių ženklų kodų sąrašas

Adelsound1459	Emerson
Adyson1442	ESC
Aiwa0144	Etzuko
Akai0932	Europhon
Akiba1442	F
Akura0144	Ferguson
Alba0144	Fidelity
Ambassador0582	Finlandia
Amstrad1732	Finlux
Anitech	Firstline
Ansonic1459	Fisher
ASA1459	Flint
Asuka0144	Formenti-Phoenix
Audiosonic1442	Frontech
AudioTon0932	Fuiitsu
В	Funai
Baird0144	G
Bang & Olufsen0582	Galaxi
Basic Line0144	GBC
Baur1459	GEC
Bestar0144	Geloso
Black Panther Line1442	General
Blaupunkt1459	General Technic
Blue Sky1459	GoldHand
Bondstec0144	GoldStar
Bush1442	Goldstal
с	Goodmans
Cathay1442	Graetz
Catron0582	Grandin
CGE0144	Granulin
Cimline1442	Grundig
Clatronic0144	
Condor0144	Hanseatic
Crown0144	Hantor
D	Harwood
Daewoo0144	НСМ
Dansai1442	Hinari
Dantax	Hisawa
Daytron1442	Hitachi

Decca.....0144 Denko.....1442 Diamant.....1459 Dual.....0144 Dumont..... ..0144 Elbe. .1442 Elcatech ..1442 Elsay..... Elta.... .1442 ...1442 ..0144 ...1442 on1452 ia.....145901441442

....1459

De Graaf.....

Е

....0932 ...1765 nti-Phoenix......14590582 ch.... ...1303 ..0144 ..1303 ...01441459).....1337 a0582 land.....1442

.....0144

.....0144

.....1459

..0144

.0144

..0144

.0932

.1442

..1442

..0144

..1765

..0144

IRANGOS RŪŠIU SARAŠAS

peeKTON00	00 Sor	itech	.0932
Pensonic12	43 Sor	ıy	.1379
Philco	36 Sol	indmaster	.0721
Philips13	09 Sou	Indmax	.0721
Philips Magnavox17	82 Spe	ctra	.1243
Phonotrend12	35 Stai	ndard	.0721
Pioneer13	37 Sta	^ Cluster	.0721
Pointer12	43 Sta	rmedia	.0000
Portland12	43 Sur	kai	.1243
Powerpoint12	43 Sup	ersonic	.0236
Proline12	55 Sup	ervision	.0721
Prosonic05	82 Sylv	vania	.1358
Provision12	48 Syn	nphonic	.1358
R	Syn	n	.0721
Raite	60 T		
REC17	82 T.D	.E. Systems	.0932
RedStar06	64 Tati	ung	.1243
Reoc07	21 TC	M	.1358
Revoy00	00 Tea	C	.1505
Rimax10	98 Tec		.1248
Roadstar00	00 Tec	hnika	.1235
Ronin12	43 Tele	efunken	.0822
Rowa03	06 Ten	sai	.1243
Rownsonic08	22 Tev	ion	.1358
Royal02	36 Tho	omson	.1408
S	Tok	ai	.0362
Saba13	09 Top	Suxess	.0000
Sabaki07	21 Tos	hiba	.1421
Sabaki07 Saivod12	21 Tos 43 TR/	hiba ANS-continents	.1421 .0051
Sabaki07 Saivod12 Sampo13	21 Tos 43 TR, 58 Tra	hiba ANS-continents nsonic	.1421 .0051 .1235
Sabaki07 Saivod	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric	hiba ANS-continents nsonic	.1421 .0051 .1235 .1243
Sabaki07 Saivod12 Sampo13 Samsung13 Sansui12	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru	hiba ANS-continents nsonic y Vision	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260
Sabaki07 Saivod12 Sampo13 Samsung13 Sansui12 Sanyo12	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSI	hiba ANS-continents Description Vision 1	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000
Sabaki	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSI 58 U	hiba ANS-continents Description Vision 1	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000
Sabaki	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSI 58 U 43 Um	hiba ANS-continents D Vision 1	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000
Sabaki	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSI 58 U 43 Um 58 Uni	hiba ANS-continents o Vision 1 iax ted	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235
Sabaki07 Saivod12 Sampo13 Samsung13 Sansui12 Sanyo12 Sanyo12 ScanMagic13 Schaub Lorenz12 Schneider13 Scientific Labs07	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSI 58 U 58 U 58 Uni 58 Uni 21 Uni	hiba ANS-continents vision 1 ted versal	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703
Sabaki	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSP 58 U 43 Um 58 Uni 21 Uni 36 V	hiba ANS-continents Vision 1 ted versal	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703
Sabaki	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSP 58 U 43 Um 58 Uni 21 Uni 36 V 00 Vie	hiba ANS-continents Vision 1 ted versal wmaster	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703
Sabaki	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSt 58 U 43 Um 58 Uni 21 Uni 36 V 00 Vie 58 W	hiba ANS-continents Vision 1 ted versal wmaster	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703
Sabaki	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSt 58 U 43 Um 58 Uni 21 Uni 36 V 00 Vie 58 W 74 Wa	hiba ANS-continents Vision 1 ax ted versal wmaster	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703 .0000
Sabaki	21 Tos 43 TR 58 Tra 46 Tric 07 Tru 52 TSt 58 U 43 Um 58 U 143 Um 58 U 143 V 00 Vie 58 ₩ 74 Wa 89 We	hiba ANS-continents Vision 1 ted versal wmaster itec	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703 .0000 .0000 .1255
Sabaki	21 Tos 43 TRJ 58 Tra 46 Tricion 77 Tru 52 TSt 58 U 43 Um 58 U 43 Um 58 U 43 Um 58 W 74 Va 89 We 00 Wh	hiba ANS-continents Vision 1 versal wmaster itec itec aarfedale	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703 .0000 .0000 .1255 .0942
Sabaki	21 Tos 43 TRJ 58 Tra 46 Trico 07 Tru 52 TSt 58 U 43 Umi 58 U 43 Umi 58 V 00 Vie 58 V 74 Wa 89 We 00 Wh 48 Wc	hiba ANS-continents Vision 1 versal wmaster itec itec itec itec varfedale	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703 .0000 .1255 .0942 .0085
Sabaki	21 Tos 43 TRJ 58 Tra 46 Trico 07 Tru 52 TSF 58 U 43 Um 58 Uni 21 Uni 36 V 00 Vie 58 W 74 Wa 89 We 00 WH 48 Wo 42 X	hiba ANS-continents Vision 1 versal wmaster itec itec itec itec itec	.1421 .0051 .1235 .1243 .1260 .0000 .1098 .1235 .1703 .0000 .0000 .1255 .0942 .0085
Sabaki	21 Tos 43 TRJ 58 Tra 46 Trico 07 Tru 52 TSI 58 U 43 Um 58 Uni 21 Uni 36 V 00 Vie 58 W 74 Wa 89 We 00 WH 48 Wo 48 Wo 48 Wo 48 Xo	hiba ANS-continents Vision 1 versal wmaster itec itec itec arfedale xter	1421 10051 1235 1243 1260 .0000 1098 1235 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0236
Sabaki	21 Tos 43 TRJ 58 Tra 46 Trico 07 Tru 52 TSF 58 U 43 Um 58 Uni 58 W 74 Wa 89 W€ 00 WF 48 Wc 48 Wc 48 Xc 58 Xb 48 Xc	hiba ANS-continents Vision 1 ted versal wmaster itec itec parfedale xter px gic	1421 10051 1235 1243 1260 .0000 1098 1235 1703 .0000 .0000 .0000 .0000 .0236 .0236 .1207
Sabaki	21 Tos 43 TRJ 58 Tra 46 Trico 07 Tru 52 TSF 58 U 43 Um 58 Uni 58 W 74 Wa 89 W€ 00 WF 48 W6 48 W6 48 X6 48 X10 43 X10 44 X10 44 X10 45 X10	hiba ANS-continents Vision 1 versal wmaster itec itec arfedale xter gic S	1421 10051 1235 1243 1260 .0000 1098 1235 1703 .0000 .0000 .0000 .0000 .0236 .0236 .1207 .1243

... PRADŽIA

- Jeigu irenginys nereaguoja i kai kurias komandas arba visiškai nereaguoja, arba, jeigu jūs negalite rasti tinkamo kodo savo jrenginiui, jveskite "9, 9, 9, 9" 3-iame žingsnelyje ir teskite toliau nuo 4-o žingsnelio. Nuotolinio valdymo pultas ieškos kodo, kuris tiktu iūsu televizoriui, visoie duomenu bazėje, Pilna paieška duomenų bazėje gali užtrukti iki 15 minučių.
- Kitu atveju, universalų nuotolinio valdymo pultą • galite nustatyti naudodamiesi "mokymosi" funkcija, kaip aprašyta skyriuje 3.2.

2.3.1 Nuotolinio valdymo pulto nustatymas kitiems irenginiams (STB, DVD grotuvui / irašymo irenginiui ir VCR)

- **1.** Jsitikinkite, kad jrenginys yra jjungtas, pilnai veikiantis ir gali reaguoti i nuotolinio valdymo pulto komandas. Pvz.: jdėkite diską į DVD grotuvą / įrašymo įrenginį arba vaizdajuostę į vaizdajuosčių grotuvą.
- 2. Tuomet sekite žingsneliais nuo 2 iki 6. kurie vra aprašvti skyriuje "Universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas pagal TV". Atminkite, kad turite naudoti tinkama jrenginio pasirinkimo mygtuka: 💷 , 🚾 , arba 🖙 .

2.3.2 Mygtukų patobulinimas

Jeigu jūsų nuotolinio valdymo pultas yra teisingai sukonfigūruotas, jis turėtų valdyti visus jūsų įrenginius. Kad ir kaip būtų, naudojant nuotolinio valdymo pulta pirmajį karta gali atsitikti taip, kad kai kurie mygtukai nefunkcionuos taip, kaip tikėtasi. Šiuo atveju jūs galite nustatyti nuotolinio valdymo pulta, kad šis ieškotu alternatyvu.

= Pastaba

• Myotuku patobulinimas yra neimanomas, kai kodas buvo rastas per pilną paiešką duomenų bazėje (naudojantis kodu "9, 9, 9, 9").

Pirminio nustatymo metu

- 1. Jsitikinkite, kad signalą priimantis įrenginys yra įjungtas. Pvz.: kai bandote pataisyti mygtuką "Play" (Groti) savo DVD grotuvui, isitikinkite, kad j DVD grotuvą yra įdėtas DVD diskas, nes kitu atveju "Play" mygtukas negalės funkcionuoti.
- 2. Paspauskite mygtuką, kuris nefunkcionuoja, laikykite jį nuspaudę ir atleiskite nedelsiant, kai įrenginys sureaguos. Kartokite šiuos veiksmus kiekvienam mygtukui, kuris nefunkcionuoja.
- Jeigu mygtukas vis dar nefunkcionuoja (tinkamai), pabandy-٠ kite ji dar karta paspausti ir palaikyti ilgesni laiko tarpa.

... PRADŽIA

Po pirminio nustatymo

- **1.** Jsitikinkite, kad signalą priimantis įrenginys yra jjungtas. Pvz.: kai bandote pataisyti mygtuka "Play" (Groti) savo DVD grotuvui, jsitikinkite, kad j DVD grotuvą yra įdėtas DVD diskas, nes, kitu atveju, "Play" mygtukas negalės funkcionuoti.
- 2. Pasirinkite jrenginj, kurj norite valdyti (pvz.: DVD). Spauskite mygtuką, kad būtų pasirinktas DVD.



- 3. Paspauskite mygtukus 1 ir 4 ir juos nuspaudę palaikykite 5 sekundes.
 - Užsidega raudona Setup LED © lemputė. Nuotolinio valdymo pultas dabar yra nustatymų režime.
- 4. Paspauskite ir nuspaudę laikykite mygtuką tol, kol jis nepradės funkcionuoti, o kai įrenginys sureaguos, tuomet staigiai atleiskite jj.
- Jeigu mygtukas vis tiek neveiks kaip tikėtasi, pabandykite paspausti jį dar kartą, bet palaikykite nuspaudę ilgesnį laiko tarpą.
- **5.** Spauskite *j*renginio pasirinkimo mygtuką du kartus, norėdami išsaugoti savo nustatymus ir išeiti iš nustatymų režimo.
 - Jeigu 5 minutes nėra paspaudžiamas nė vienas mygtukas, tuomet nuotolinio valdymo pultas išeis iš nustatymų meniu, automatiškai išsaugodamas jūsų nustatymus.





ĮRANGOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

G	LogicLab	072′
Gericom1255	Luxor	1255
GFM1358	Μ	
Giec1255	Magnavox	0000
Global Solutions0721	Magnex	1235
Global Sphere0721	Magnum	1260
Go Video1260	Majestic	1248
Goodmans1255	Marantz	1568
Graetz1260	Marguant	1243
Grundig1255	Matsui	
Grunkel0306	Mecotek	1243
GVG1243	Mediencom	1782
н	Medion	1358
Haaz0942	Metz	1337
Haier0236	MiCO	0942
Harman/Kardon1672	Micromaxx	1358
H&B0000	Micromedia	1568
HiMAX1260	Micromega	1255
Hisense	Microstar	1358
Hitachi1260	Minoka	1243
Hoeher	Minowa	1235
Home Tech Industries0000	Mizuda	0000
Humax	Monyka	1260
Hyundai0932	Mustek	1358
1	Mx Onda	1568
Innovation1358	Mystral	0932
1	N	
IVC1266	NAD	1374
ĸ	Naiko	0306
Kansai1248	Nakamichi	1058
Kennex1243	Neufunk	1260
Kenwood1653	Nevir	1243
KeyPlug1243	Next Base	0693
Kiiro	NU-TEC	1759
Kingavon1248	0	
Kiss	Omni	1782
Koda1248	Onida	1255
KXD1260	Onkyo	1617
L	Oopla	0000
Lafavette0236	Optim	1098
Lawson	Orava	1248
Lecson1098	O 1 d 1 d 1	
	Orbit	1243
Lenco1235	Orbit Orion	1243 1235
Lenco1235 LG1294	Orbit Orion Oritron	1243 1235 1759
Lenco1235 LG1294 Life1759	Orbit Orion Oritron	1243 1235 1759
Lenco	Orbit Orion Oritron P P&B	1243 1235 1759 1248
Lenco	Orbit Orion Oritron P P&B Pacific	1243 1235 1759 1248 0721
Lenco	Orbit Orion Oritron P P&B Pacific Palsonic	1243 1235 1759 1248 0721 1243

U	-	<u> </u>	· ·
>	<		CGV.
>	Kom Multimedia	0000	Chang
>	Krypton	1782	Cinet
>	<sat< td=""><td>1653</td><td>Cine∖</td></sat<>	1653	Cine∖
Z	Z)	Classi
Z	Zaunkonig	1533	Clatro
Z	Zehnder	1573	Coby
Z	Zenith	0942	Coby.
Z	Zinwell	1568	Conti
Z	Zodiac	1421	Conti
Z	Zwergnase	1337	Crow
			CVG.
L	JVD firminių ženklų		D
K	lodų sąrasas		_ Daen
F	A IVa	0000	Daew
4	+Kus	42.42	Dansa
	λες	1243	Datro
	Airis	0000	Dayte
F	\iwa	161/	Davto
P	\kai	1533	DFC.
F	\kura	1248	Decca
F	Alba	.1170	Deno
A	\lize	1098	Dony
F	Amitech	1243	Denv
F	4MOi	0864	Denze
F	AMW	1243	Desay
F	\pex	1058	Diam
F	Asono	0000	
F	ATACOM	0000	DKD
F	Avious	1235	Dmte
F	\wa	1243	Dual.
E	3		DVX.
E	Bang & Olufsen	1170	Dyne
E	Baze	1235	Easy H
E	3BK	0000	E-Der
Е	Bellagio	1243	Eleme
Е	Best Buy	1260	Е
Е	Boghe	1255	Eclips
E	3PL	0236	Electr
E	Brainwave	1243	Elin
E	3randt	1309	Elta
F	Britannia	1782	Emers
F	Sush	1235	Enzer
C	2	. 200	F
(C-Tech	0721	Finlux
(Cambridge Audio	1568	Finted
(AT	0822	Fisher

х	CGV1235
Xcom Multimedia0000	Changhong0236
Xrypton1782	Cinetec
XSat1653	CineVision0721
Z	Classic1358
Zaunkonig1533	Clatronic1235
Zehnder1573	Coby
Zenith0942	Conia 1759
Zinwell1568	Continental Edison 1243
Zodiac1421	Crown 0834
Zwergnase1337	CVG 1243
DVD firminiu žonklu	CyberHome
	P
kodų sąrasas	– Daenvx
A	Daewoo 1243
4Kus0000	Dansai 1207
AEG1243	Datron 0236
Airis0000	Davtek 1243
Aiwa1617	Dayton 1243
Akai1533	Dayton
Akura1248	Decca 1243
Alba1170	Decca
Alize1098	Denver 1249
Amitech1243	Denver1248
AMOi	Denzel1260
AMW1243	Desay
Apex1058	Diamond
Asono	Digitor
ATACOM	DK Digital1805
Avious1235	Dmtech
Awa1243	Dual1260
В	DVX0/21
Bang & Olufsen1170	Dynex1358
Baze	Easy Home1260
BBK0000	E-Dem0000
Bellagio1243	Element1358
Best Buy1260	E
Boghe1255	Eclipse1568
BPL0236	Electrohome1243
Brainwave1243	Elin1243
Brandt1309	Elta0306
Britannia1782	Emerson1713
Bush1235	Enzer1260
С	F
C-Tech0721	Finlux1235
Cambridge Audio1568	Fintec
CAT	Fisher1252
Celestial	Funai1358
Centrex	

3. UNIVERSALAUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

3.1 Mygtukai ir jų funkcijos

Iliustracijoje, kuri yra 2 puslapyje, galite peržvelgti visus nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Išbandykite mygtukus, kurių prireiks norint valdyti jūsų įrenginius.

Pastaba

• Mygtukai, kurie yra tiek originaliame jūsų irenginyje, tiek SRP5004 nuotolinio valdymo pulte, gali turėti skirtingus pavadinimus (pvz.: Info / Display). Su SRP5004 galėsite valdyti tik tas funkcijas, kurios • yra ir jūsų originaliame nuotolinio valdymo pulte. 1. O.....Setup LED lemputė. Užsidega raudonai, kai nuotolinio valdymo pultas yra nustatymu arba "mokymosi" režime. • Jrenginio, kurj norite valdyti, pasirinkimui. • Užsidega tuomet, kai nuotoliniu valdymo pultu yra nusiunčiama komanda. **GUIDE** (Gidas)elektroninis programos gidas. MENU / HOMEmeniu jjungimas / išjungimas. **INFO** (Informacija).....ekrane rodoma kanalo informacija. EXIT (lšeiti)išjungia / išeina iš ekrane rodomų meniu. ▲ ▼ ◀ ►meniu naršymas į viršų, apačią, kairę, dešinę. OK (Gerai)pasirinkimo patvirtinimas. Spalvotieji mygtukai...Teleteksto / konteksto jautrumo mygtukai.

Centrex......1255 Centrum.....

...0822

... UNIVERSALAUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

	0 0	
	+ VOL	.Garsumo reguliavimas.
	`₩	.TV garso užtildymas.
		.buvusi programa / Paskutinė.
	+ CH	.buvęs / sekantis kanalas.
6.		
	▼ P ▲P	.prieš tai buvęs (▼P) / tolimesnis (▲P) puslapis / takelis, įvairiuose režimuose.
	▤/▢	.teleteksto įjungimas (⊜) / išjungimas (□).
	◀	.greitas atsukimas atgal.
	►	.groti.
	▶	.greitas sukimas į priekį.
	■	.stabdyti.
	•	.įrašyti.
	II	.laikinai sustabdyti.
7.	EB +TXT # HELP Subtlete HDD Disc meru Use TV (L) (2) (AV)	
	TXT / #	 platus vaizdas. STB: tekstas.
	Live TV / Subtitle	subtitrai.Tiesioginė TV.
	L1 / HDD	 išsaugomos "išmoktos" komandos. atidaromas kietojo disko (HDD) meniu.
	L2 / Disc menu	 išsaugomos "išmoktos" komandos. atidaromas disko meniu.
	AV	.perjunginėja papildomai prijungtų įrenginių (Audio / video) įvestis.

Т	Triasat1790
Tandberg1765	Triax1266
Tandy1309	Tudi1303
Tantec1076	Turnsat1672
Tatung1260	Tvonics1358
TCM1538	Twinner1464
Techniland1252	U
TechniSat1790	UEC1568
Technology1568	Uher1771
Technosat1098	Uniden
TechnoTrend0582	Unisat1421
Technowelt1505	United Cable1649
Тесо1337	Unitor1464
Tee-Comm0932	Universal1823
Teknika1802	Universum1824
Telanor1358	V
Telasat1266	Variosat1824
Tele+10000	Vector1058
Teleciel1653	Vega1782
Telecom	Ventana1489
Teledirekt1358	Vestel1824
Telefonica0085	Via Digital1805
Telefunken1379	Viasat1459
Telegent1803	Videoway1831
Teleka1679	VideoWorks
Telemaster1260	Vidtech1833
Telenet1804	Viewstar1834
Telepiu1459	Virgin1712
Telesat1266	Vision1835
Telestar1790	Visionetics1836
Teletech0000	Visionic1782
Televes1464	Visiopass1732
Telewest1712	Visiosat1464
Telewire1489	Vivanco1346
Tempo1098	Vivid1568
Tevion1538	Vortec1782
Thomson	VTech1573
Thorens1058	W
Thorn1672	Wela1187
Tioko1374	Welltech1771
Tiscali1837	WeTeKom1505
Tocom1822	Wevasat1672
Tokai1790	Wewa1672
Tonna1464	Winersat1358
Topfield0693	Wintergarten1771
Torx1649	Wisi
ТМТ1790	Wittenberg1533
TPS1346	Woorisat1260
Triad1058	Worldsat0721

Pioneer1058	Satford	.1252
Polsat	Satline	1771
Predki1358	Satmaster	.1252
Premiere	Satplus	1771
Preisner1505	Schacke	.1653
Priesner1337	Schneider	.1538
Profile0721	Schwaiger	.1505
Promax1672	Scientific Atlanta	.1303
Prosat1076	SCS	.1374
Prosonic	Sedea Electronique	.0958
Protek1058	Seemann	.1489
Provision1260	SEG	.1489
PVP Stereo	Seleco	.1489
/isual Matrix1649	Septimo	
² ye1672	Servi Sat	
, ² yxis1243	Sharp	.1769
Ś	Siemens	
~ Duadral1588	Silva	.1782
Quelle	Skantin	
Quiero	Skardin	.1255
	Skinsat	.1790
Radiola 1489	SKR	
Radix	SKY	.1255
Rainbow 1421	SkyCable	1770
Rediffusion	Sky Digital	.1294
Redpoint 1255	Skymaster	.1771
RedStar	Skymax	.1489
Regency 1764	SkySat	.1505
RET	Skyvision	.1489
Roadstar 1672	Skyworth	.1780
Roch	SL	.1533
Rockdale 1098	SM Electronic	.1771
Rover	Smart	
	Sonv	
Saba 1679	,,	
Sabre 1672	SR.	
	SR Star Trak	1421 1782
Sagem	SR Star Trak Starcom	1421 1782 1649
Sagem	SR Star Trak Starcom Stargate	1421 1782 1649 1781
Gagem	SR Star Trak Starcom Stargate Starland	1421 1782 1649 1781 1781
Gagem 1765 Sakura 1358 Galora 0721 Samsung 1379	SR Star Trak Starcom Stargate Starland Starring	1421 1782 1649 1781 1672 1358
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058	SR Star Trak Starcom Stargate Starland Starling Storng	1421 1782 1649 1781 1672 1358
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058 Sat 1098	SR Star Trak Starcom Stargate Starland Starling Strong STVI	1421 1782 1649 1781 1672 1358 1782 1187
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058 Sat Cruiser 1098 Sat Partner 1464	SR Star Trak Starcom Stargate Starland Starland Starring Strong STVI Sumida	1421 1782 1649 1781 1672 1358 1358 1782 1187
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058 Sat Cruiser 1098 Sat Partner 1464 Sat Team 1672	SRStar TrakStarcomStargateStarlandStarlandStarringStorngStorngStrongSTVISumidaSumidaSunny Sound	1421 1782 1649 1781 1782 1358 1782 1187 1337
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058 Sat Cruiser 1098 Sat Partner 1464 Sat Team 1672 Satbox 0000	SRStar TrakStar TrakStarcomStargateStargateStarlandStarringStorngStorngStrongSTVISumidaSunny SoundSunny SoundSunsat	1421 1782 1649 1781 1782 1358 1782 1187 1337 1782 1672
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058 Sat Cruiser 1098 Sat Partner 1464 Sat Team 1672 Satbox 0000 Satcom 1588	SRStar TrakStarcomStarcateStarcateStarlandStarringStorngStorngStrongStrongStrongSTVISumidaSunny SoundSunsat	1421 1782 1781 1781 1782 1358 1782 1187 1337 1782 1672 1538
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058 Sat Cruiser 1098 Sat Partner 1464 Sat Team 1672 Satbox 0000 Satcom 1588 Satec 1679	SRStar TrakStarcomStargateStarlandStarringStorngStorngStrongStrongStrongStrongSTVISumidaSunny SoundSunsatSunsatSuper SatSuper SatSup	1421 1782 1782 1781 1782 1358 1782 1187 1782 1672 1538 1489
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058 Sat Cruiser 1098 Sat Partner 1464 Sat Team 1672 Satbox 0000 Satcom 1588 Satec 1679 Satel 0085	SRStar TrakStarcomStargateStarlandStarlandStarringStorngStrongStrongSTVISumidaSunhy SoundSunsatSunsatSuper SatSuper SatSuper SatSupermax	1421 1782 1649 1781 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1489 1098
Sagem 1765 Sakura 1358 Salora 0721 Samsung 1379 SAT 1058 Sat Cruiser 1098 Sat Partner 1464 Sat Team 1672 Satbox 0000 Satcom 1588 Satec 1679 Satel 0085 Satel 1782	SRStar TrakStarcomStargateStarlandStarringStarlandStarringStrongSTVISumidaSunny SoundSunsatSunsatSuper SatSuper SatSystec.	1421 1782 1649 1781 1782 1358 1782 1187 1782 1782 1782 1782 1489 1098 1374

... UNIVERSALAUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS



 Kai kurioms lelevizorių rusims / tipams, sis mygtukas tik įjungs Televizorių. Jūs turėsite paspausti skaitinį mygtuką (tiesioginis kanalo pasirinkimas), norėdami vėl įjungti Televizorių.

3.2 Pagrindinių funkcijų "išmokimas"

SRP5004 pultelyje yra du mygtukai, skirti papildomų funkcijų "mokymuisi": ⁽⁵⁾ ir ⁽⁵⁾. Šiuose mygtukuose nėra gamykliškai išsaugotų funkcijų/ komandų, tad juose galėsite išsaugoti naujas, neištrindami jau esančių.

- 1. Įsitikinkite, kad šalia turite originalųjį nuotolinio valdymo pultą.
- Pasirinkite norimą įrenginį (pvz., DVD). Spauskite ir įrenginio pasirinkimo mygtuką, kad pasirinktumėte DVD šaltinį.
 - Mygtukas įsižiebs.
- Abu nuotolinio valdymo pultelius padėkite ant lygaus paviršiaus (pavyzdžiui, ant stalo) ir nutaikykite juos vieną į kitą, palikdami tarp jų 5-10 cm atstumą.
- 4. The mygtuką ir mygtuką, kurį norite, kad SRP5004 pultas "išmoktų"/ perimtų (pavyzdžiui, mygtuką), laikykite nuspaudę kartu 5 sekundes tol, kol užsidegs Setup LED © lemputė.
 - Nuotolinio valdymo pultas šiuo metu "mokymosi" režime.







... UNIVERSALAUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

- **5.** Ant originaliojo pulto spauskite ir laikykite nuspaude mygtuka, kurj norite, kad pultas "išmoktu"/ perimtu tol, kol irenginio pasirinkimo mygtukas trumpai sumirksės du kartus ir išsijungs tiek mygtukas, tiek Setup LED ⊚, taip patvirtindami, kad "išmokimo" procesas buvo sėkmingas.
 - Nuo šiol nuotolinio valdymo pultas bus "išmokęs"/ perėmęs naują funkciją.

Pastaba

- Gali atsitikti, kad pirmą kartą "mokymosi" procesas • nepavyks. Jrenginio pasirinkimo mygtukas tokiu atveju ilgai sumirksės ir tiek mygtukas, tiek Setup LED ⊚ išsijungs. Tokiu atveju prašome bandyti dar kartą.
- Jei nuolatos turite problemų bandydami "išmokyti" • pultelj naujų funkcijų, patikrinkite baterijų būklę tiek SRP5004, tiek originaliajame pulteliuose ir pakeiskite jas, jei būtina.
- Gali atsitikti ir taip, kad nuotolinio valdymo pultelio • "mokymosi" atmintis vra pilnai užpildyta (iš viso galima "išmokti" 60 mygtukų). Tokiu atveju galite "atstatyti" kai kuriu myqtuku originaliasias funkcijas, taip atlaisvindami vietos naujoms. Norėdami tai atlikti, skaitykite tolimesnį 3.3 skyrių.

3.3 Mygtuko atstatymas

Atstatant mygtuko originaliąją funkciją bet kokia "išmokta" funkcija, išsaugota šiame mygtuke, bus ištrinta.

- 1. Esamo jrenginio režime, paspauskite mygtukus 1 ir 6 ir juos nuspaudę palaikykite 5 sekundes tol, kol užsidegs raudona Setup LED @ lempute.
 - Nuotolinio valdymo pultas dabar bus nustatymų režime.
- 2. Spauskite skaitinius myotukus 9. 9 ir 6. nurodyta tvarka.
- Po kiekvieno mygtuko paspaudimo, irenginio pasirinkimo mygtukas sumirksės viena karta.
- 3. Mygtuka, kurj norite atstatyti, paspauskite du kartus. Pvz.: ►► mygtuką.
 - Po kiekvieno mygtuko paspaudimo, jrenginio pasirinkimo mygtukas sumirksės vieną kartą.
 - Jrenginio pasirinkimo mygtukas sumirksės dar ٠ vieną kartą patvirtinimui, kad mygtukas sėkmingai atstatytas originaliam funkcionavimui.
 - Jei reikia, šis "atstatytas" mygtukas taip pat gali "išmokti" ir naują funkciją.







IRANGOS RŪŠIU SARAŠAS

Life1309	Otto Versand	1824
Lifetec1538	Oxford	1260
Lion	Μ	
Loewe1408	Macab	176
Lorenzen1140	Manata	1464
Lorraine1782	Manhattan	1464
Lupus1782	Marantz	1340
Luxor	Mascom	
Lyonnaise1765	Maspro	1672
M	Master's	0822
Maxdome1337	Matav	0236
M/A Com1248	Matsui	161
M & B1294	Max	1824
MB1294	Mediabox	1790
Melectronic1573	Mediamarkt	133
Micro Com1260	Mediasat	1679
Micro electronic1679	Medion	1588
Morgan Sydney1464	Medison	1672
Mr Zapp1765	Mega	1489
N	Metronic	1464
Navex1358	Metz	1824
NEC0721	Micro Technology	1679
Network1358	Micromaxx	1538
NeufTelecom0552	Microstar	1538
Neuhaus1679	Microtec	
Neusat1672	Minerva	1824
NextWave1098	Mitsubishi	161
Nikko1679	Mnet	1459
Nokia1703	Morgan's	150
Nomex1252	Motorola	0942
Noos1765	Movie Time	1303
Nordmende1464	Multichoice	0000
Northcoast1710	Multitec	177 [,]
Nova1568	Muratto	1058
Novaplex1711	Mysat	1672
Novis1358	Р	
NTC1243	Pace	1713
NTL1712	Pacific	1058
0	Packsat	072′
Oceanic1058	Palcom	1076
Octagon1421	Palladium	1058
Okano1337	Palsat	1790
Ono1649	Panasat	1568
Optex1489	Panasonic	150
Optus1588	Panda	1679
Orange1187	Patriot	1464
Orbitech1505	Philips	1732
Origo1058	Phoenix	1358
Osat 1782	Phonotrend	1076

Flair Mate1672	Humax	.1634
Foxtel1568	Huth	.1588
France Satellite/TV1573	HyperVision	.1303
France Telecom	Hypson	.1187
Free	ID Digital	.1568
Freebox	0	
Freecom 1464	lmex	.1187
Freesat	Ingelen	.1759
FTE	Innovation	.1538
FTEmaximal1538	International	.1374
Fuba 1573	Interstar	.1782
Fugionkyo 1782	Intertronic	.1337
Fuitsu 0932	Intervision	1076
G	InVideo	1748
G_Sat 1358	ITT Nokia	1703
Galaxi 1533		. 17 0.
Galaxie 1588	J Janeil	0236
Galaxist 1573	lerrold	1649
Cardinar 1573	lohansson	1358
GEC 0864		072
Coporal Instrument 1649	ISB	1480
	JJI(161
Grill 1790	JV C	.1017
Goldon Channel 0000	K K SAT	1471
Golden Channel	K-SAT	1251
Goldstar	Kaber Deutschland	1632
Gooding	Kathanin	1/572
Goodmans	Kathrein	100.
Granada	Kathrein Eurostar	10/-
Grandin	Kenwood	1240 . 127/
Grothusen1/82	Key vvest	۰/۱۵/۴ محص
Grundig	Кіар	.072
H	Kolon	.0000
Hansel & Gretel1538		400
11 12 1001	Konig	.1824
Hanseatic1294	Konig Kosmos	.1824 .1782
Hanseatic1294 Hantor1489	Konig Kosmos KR	.1824 .1782 .1421
Hanseatic	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer	.1824 .1782 .1421 .1824
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer kyostar	.1824 .1782 .1421 .1824 .1822
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Loo 5	.1824 .1782 .1421 .1824 .1824
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar L L&S Electronic	.1824 .1782 .1421 .1824 .1824 .1421
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat	.1824 .1782 .1421 .1824 .1421 .1421
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824 Helium 1824	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat Lemon	.1824 .1782 .1421 .1824 .1824 .1538 .1538
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824 Helium 1824 Hinari 1358	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat Lemon Lenco	.1824 .1782 .1421 .1824 .1421 .1538 .1538 .1538
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824 Helium 1824 Hinari 1358 Hirschmann 1538	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat Lemon Lenco Lennox	.1824 .1782 .1421 .1824 .1421 .1538 .1538 .1538 .1538
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824 Helium 1824 Hinari 1358 Hirschmann 1538 Hisawa 1358	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat Lemon Lenco Lennox Leng	.1824 .1782 .1421 .1824 .1421 .1538 .1538 .1538 .1538 .1358
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824 Helion 1824 Hinari 1358 Hisawa 1358 Hitachi 1358	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat Lenco Lenco Lenco Lenson	.1824 .1782 .1421 .1824 .1421 .1538 .1538 .1538 .1538 .1538 .1489 .1358 .1358
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824 Helion 1824 Hinari 1358 Hisawa 1358 Hitachi 1358 HNE 1374	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat Leasat Lenco Lenco Lenco Lenson Lenson Lenson Lenson	.1824 .1782 .1421 .1824 .1421 .1538 .1538 .1538 .1538 .1489 .1358 .1358 .1790
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824 Heliocom 1824 Hinari 1358 Hirschmann 1538 Hitachi 1358 HNE 1374 Homecast 0236	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat Leasat Lenco Lenco Lenson Lenson Lenson Lexus Lexus Lexus	182- 1782 1422 182- 1422 1538 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
Hanseatic 1294 Hantor 1489 Hanuri 1260 Harting und Helling 1243 Hase & Igel 1533 Hauppauge 1260 Heliocom 1824 Heliocom 1824 Hinari 1358 Hisawa 1358 Hitachi 1358 HNE 1374 Homecast 0236 HomeChoice 1337	Konig Kosmos KR Kreiselmeyer Kyostar Lasat Leasat Lenco Lenco Leng Lenson Lenson Lexus LG LG Alps	1824 1782 142 1824 142 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538 1538

4. APTARNAVIMAS IR PAGALBA

4.1 Dažnai užduodami klausimai

Šiame skyriuje jūs rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie jūsų universalųjį nuotolinio valdymo pultą.

Nustatymas

Negaliu patekti i nustatymu režima

Išsikrovusios baterijos arba pasibaigė baterijų galiojimo laikas.

• Pakeiskite baterijas. Norėdami tai padaryti, remkitės skyriumi 2.1.

Kaip man nustatyti nuotolinio valdymo pulta, kad jis veiktu su "komplektiniais" (combo) irenginiais (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR ir pan.)?

Kai kuriems "komplektiniams" jrenginiams gali tekti nustatyti du skirtingus šaltinio pasirinkimo mygtukus, norint, kad abi komplektinio jrenginio dalis būtų galima valdyti atskirai. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite TV / DVD komplektą, jums gali tekti nustatyti nuotolinį valdymo pulta pagal Televizorių ir pagal DVD grotuvą atskirai, jeigu norėsite valdyti TV / DVD komplektą.

Veikimas

Nuotolinio valdymo pultas nejsijungia

Išsikrovusios baterijos arba pasibaigė baterijų galiojimo laikas.

 Pakeiskite baterijas. Norėdami tai padaryti remkitės skyriumi 2.1.

Irenginys, kuri aš noriu valdyti, visiškai nereaguoja / nereaguoja į visas mygtukų komandas

- Patikrinkite, ar mygtukai, kuriuos jūs naudojate, yra ant originalaus nuotolinio valdymo pulto.
- Pabandykite "patobulinti" mygtukus. Skaitykite skyriu 2.3.2.

Nuotolinio valdymo pulto duomenų bazėje nėra visų pagrindinių funkcijų.

 Pabandykite "išmokinti" pagrindines funkcijas iš originaliojo nuotolinio valdymo pulto. Skaitykite skyrių 3.2.

Nustatymo metu pasirinktas klaidingas kodas.

 Nuotolinio valdymo pulto nustatymą šiam įrenginiui atlikite dar karta. Visuomet atlikite patikrinima, kad sužinotumėte, ar įrenginys reaguoja, prieš išeinant iš nustatymo režimo. Skaitykite skyrių 2.2.

... APTARNAVIMAS IR PAGALBA

Gali būti ir taip, kad mygtukai, kuriuos jūs naudojate, turi skirtingus pavadinimus originaliame nuotolinio valdymo pulte.

 Išbandykite visus mygtukus, kad rastume tuos, kurių jums reikia.

Neveikia Teleteksto mygtukai

- Sužinokite, ar jūsų televizorius palaiko Teleteksto funkciją.
- Pabandykite "patobulinti" Teleteksto mygtukus. Skaitykite skyrių **2.3.2**.

Baterijos

Ar mano nustatymai bus ištrinti, kai aš pakeisiu baterijas?

Ne. Visi nustatymai, kuriuos atliko vartotojas, bus išsaugoti nuotolinio valdymo pulto atmintyje.

4.2 Reikalinga pagalba?

Mes jums patariame pirma perskaityti šią naudojimo instrukcijų knygelę labai atidžiai. Ji yra suteikta tam, kad padėtų jums atlikti visus reikiamus šio nuotolinio valdymo pulto nustatymus. Kad ir kaip būtų, jeigu jums prireikė papildomos informacijos arba jei turite papildomų klausimų apie SRP5004 nustatymą, naudojimą, atskiras dalis, garantiją ir pan., jūs visuomet galite susisiekti su mumis. Prieš skambinant mūsų pagalbos linija, įsitikinkite, kad šalia turite SRP 5004 pultelį, kad mūsų operatoriai galėtų padėti jums nustatyti, ar jūsų SRP5004 pultas veikia tinkamai. Mūsų kontaktinius duomenis jūs rasite šių naudojimosi instrukcijų gale. Jūsų universalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris yra SRP5004/87.

Norėdami gauti **pagalba internetu**, apsilankykite interneto svetainėje, adresu: www.philips.com/welcome.

• Spauskite "Support" ir sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis.

2	Discoverer1771
Cabletime1235	Discovery0721
Cambridge1790	Diseqc0721
Camundosat0236	Diskxpress1533
Canal Digital0023	Distratel1260
Canal Satellite	Ditristrad1489
Canal+1790	Distrisat
Channel Master1358	DNR1533
Chaparral1243	DNT1489
CHEROKEE1653	Drake1374
Chess1771	DStv1568
CityCom1805	Dual0236
Clatronic1358	Dune1782
Clyde0864	Dynasat1489
Clyde Cablevision	E
CNT1260	Echostar1266
Colombia1374	Einhell1505
Columbia1374	Elap1805
COLUMBUS	Electus1303
Comag1374	Elekta1260
Comcrypt1459	Elsat1672
Commlink1771	Elta1489
Comtech1588	Emanon1782
Condor1538	Emme Esse
Connexions1573	Engel1672
Conrad1538	Ep Sat1672
Conrad Electronic1805	EURIEULT
Contec1588	Eurocrypt1703
Cosat1489	Eurodec1765
Coship1567	Europa1538
Crown1337	European0721
Cryptovision0693	Europhon1538
Cybermaxx0822	Eurosat1337
Cyrus0721	Eurosky1538
	Eurospace1058
D-Box1703	Eurostar1538
Daeryung1759	Eutelsat1672
Daewoo1672	Eutra1759
Dansat1358	Exator1421
Darty Box1838	F
DDC1358	Fenner1538
Decca1260	Ferguson1358
Decsat0582	Fidelity1617
Delega1358	Filmnet1459
Dew1358	Filmnet Cablecrypt1294
Diamond1058	Filmnet Comcrypt1294
Digiality1824	Finlandia1703
Digipro1782	Finlux1703
Digiturk 0236	FinnSat 1358

Voxson06	664 A
Waltham 10)26 A
Watson 07	797 △
Watt Radio	334 Δ
Wega 03	894 A
Wegavox 17	790 A
Weltblick 00)23 A
Weston 14	152 A
W/barfedale 1(198 4
White Westinghouse 0	760
Windstan 14	(10 <u>–</u>
	ρ τ η <u>β</u>
× Viabua	A
	200 <u>A</u>
∧langyu02	236 A
Xingtu	236 A
Xinghai02	236 A
Xinrisong02	236 A
Xrypton1	170 A
Xuelian02	236 A
Ý	A
Yamishi04	122 _A
Yokan1	170 A
Yoko00)23 🖌
Yorx00)23 6
Yuhang02	236 B
Z	B
Zanussi10)98
Zhuhai02	236 B
STB firminių ženklų	B
kodu sarašas	В
Δ	В
^ 1.8.1 1.5	R46 C
APC 14	a B
AD Cat 1/	$r_{r_{2}}$ B
	B = B
АДВ	
A ' 17	DOD B
Aegir12	235 B
Aegir	235 B 721 B
Aegir12 AGS	235 B 721 B 189 B
Aegir	235 B 721 B 189 B 164 B
Aegir12 AGS	235 B 721 B 189 B 164 B 187 B
Aegir12 AGS	235 B 721 B 189 B 164 B 187 B 164 B
Aegir	235 B 721 B 189 B 164 B 187 B 187 B 164 B 164 B
Aegir	235 B 721 B 189 B 164 B 187 B 164 B 164 B 164 B 164 B
Aegir	235 B 721 B 189 B 164 B 187 B 164 B 164 B 164 B 168 B 188 B
Aegir	235 B 235 B 721 B 189 B 464 B 487 B 464 B 000 B 488 B 489 B 489 B 489 B 489 B
Aegir	235 B 235 B 721 B 189 B 164 B 187 B 164 B 168 B 188 B 189 B 187 B 188 B 189 B 180 B 180 B 180
Aegir	235 B 235 B 721 B #89 B #64 B #87 B #64 B #64 B #64 B #64 B #64 B #64 B #68 B #88 B #89 B #89 B #89 B #672 B 790 B

Amitronica1672
Ampere1505
Amstrad1505
Andover
Anglo1672
Ankaro1588
Anttron1421
Apollo
Arcon
Armstrong1489
Asat
ASLF
AST
Astacom0721
Aston
Astra 1679
Astro 1538
AudioTon 1421
Aurora 1568
Austar 1568
Avalon 1759
۵//M 1346
Aviel 0721
Axic 1588
Δχιз
P
B Barrom 1533
B Barcom
B Barcom
B Barcom
B Barcom
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Part 1573
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 0502
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 0582 Communications 0582
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 0582 Communications 0582 Blaupunkt 1824
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 0582 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable Communications Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649 Broadcast 1252
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649 Broadcast 1252 Broco 1672
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649 Broadcast 1252 Broco 1672 BSkyB 1713
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649 Broadcast 1252 Broco 1672 BSkyB 1713 BT 0721
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649 Broadcast 1252 Broco 1672 BSkyB 1713 BT 0721 BT Satellite 1617
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable Communications Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649 Broadcast 1252 Broco 1672 BSkyB 1713 BT 0721 BT Satellite 1617 BT Vision 1649
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable 1573 Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649 Broadcast 1252 Broco 1672 BSkyB 1713 BT 0721 BT Satellite 1617 BT Vision 1649 Bubu Sat 1672
B Barcom 1533 BBT 1566 Belgacom TV 1170 Bell Atlantic 0582 Benjamin 0236 Best 1573 Birmingham Cable Communications Communications 0582 Blaupunkt 1824 Blue Sky 1464 Boca 1505 Boston 1464 Brandt 1617 Brain Wave 1026 British Telecom 1649 Broadcast 1252 Broco 1672 BSkyB 1713 BT 0721 BT Satellite 1617 BT Vision 1649 Bubu Sat 1672 Bush 1358

kodų sąrašas AudioTon .0023 A Ausind .1672 A.R. Systems .0023 Autovox .0144 Acme .1294 Awa .0362 Acura .0023 Ayomi .1533 ADC .1765 Baird .0522 Addison .0822 Bag & Olufsen .0000 Adyson .098 Basic Line .0023 Agashi .1098 Basic Line .0023 Agasi .1078 Baur .0901 AGB .0023 Beijing .0236 Aiko .0023 Beijing .0236 Aiko .0023 Beijing .0236 Akia .0051 Beco .0306 Akia .0051 Beco .0366 Akito .0664 Bestar .0172 Akura .0053 Black Star .0366 Alba .0051 Black Star .0366 Alba .0051	TV firminių ženklų	Audiosonic	0023
A Ausind 1672 A.R. Systems 0023 Autovox 0144 Acme 1294 Awa 0362 Acura 0023 Ayomi 1533 ADA 1337 B B ADC 1765 Baird 0522 Addison 0822 Bang & Olufsen 0000 Admiral 0000 BARON 0000 Adyson 1098 Bastic 1098 Agasi 1098 Bastic 1098 Agazi 1765 Baur 0901 AGB 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aiwa 0792 Benq 1759 Akia 0051 Bestar 0023 Aktro 0664 Bestar 0172 Akura 0023 Backtron 1649 Alloron 0164 Blackway 1649 Blackvay 1649 Blaupunkt	kodu sarašas	AudioTon	0023
A.R. Systems. 0023 Autovox .0144 Acme 1294 Awa .0362 Acura 0023 Ayomi .1533 ADA 1377 B ADC .1765 Baird .0522 Addison .0822 Bang & Olufsen .0000 Admiral .0000 BARON .0000 Adyson .098 Bastice .0023 Agashi .1098 Bastide .0091 AGB .0721 Bazin .098 Aiko .0023 Beijing .0236 Aiwa .0792 Benq .1759 Akai .0051 Beon .0306 Akita .0051 Beon .0306 Akita .0051 Bestar .0023 Alaron .1098 Binatone .1098 Alaron .1098 Biack Star .0306 Alexa .0306 Backway .1649 Allos .1649 Blacktron .1649 Blackway .1649 Blaupunkt </td <td>A</td> <td>Ausind</td> <td>1672</td>	A	Ausind	1672
Acme 1294 Awa	A.R. Systems	Autovox	0144
Acura 0023 Ayomi 1533 ADA 1337 B ADC 1765 Baird 0522 Addison 0822 Bang & Olufsen 0000 Admiral 0000 BARON 0000 Adyson 1098 Bastice 1098 Agashi 1098 Bastice 0023 Agashi 1098 Baird 0991 AGB 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aim 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aiwa 0792 Benq 1759 Akai 0051 Beon 0306 Akiza 0051 Bestar 0023 Akura 0023 Bestar 0302 Alkos 1672 Black Star 0306 Alkos 1459 Blackron 1649 Allogan 0394 Black Star 0422 Amblivision 0023 Brinnkmann 0306	Acme	Awa	0362
ADA 1337 B ADC 1765 Baird 0522 Addison 0822 Bang & Olufsen 0000 Admiral 0000 BARON 0000 Adyson 1098 Bastide 1098 Agazi 1765 Baur 0901 AGB 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aim 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aiwa 0792 Benq 1759 Akai 0051 Best 0023 Akito 0664 Best 0023 Akura 0023 Bestar 0172 Akura 0030 Bastar 0306 Alcyon 1672 Black Star 0308 Allos 1170 Blackway 1649 Alloron 1679 Blackway 1649 Alloron 1073 Bupunkt 1759 Blue Sky 0085 Boots 0731	Acura	Ayomi	1533
ADC 1765 Baird 0522 Addison 0822 Bang & Olufsen 0000 Adyson 1098 Bastice 1098 Agazi 1098 Bastide 1098 Agazi 1765 Baur 0901 AGB 0721 Bazin 1098 Agazi 1765 Baur 0901 AGB 0023 Beijing 0236 Aiko 0023 Beijing 0236 Aiko 0021 Beko 0306 Aiwa 0792 Benq 1759 Akai 0051 Beon 0306 Akiba 0085 Bestar 0017 Alaron 1098 Biatone 1098 Alaron 1672 Blackway 1649 Allos 1459 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Amblivision 0023 Brianna 0422 Anglo 0023 Briand 0932 Anam National 0721 BPL	ADA	B	
Addison 0822 Bang & Olufsen 0000 Admiral 0000 BARON 0000 Adyson 1098 Basic Line 0023 Agashi 1098 Bastide 1098 Agazi 1765 Baur 0901 AGB 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aim 1170 Beko 0306 Aiwa 0792 Beon 0306 Aiwa 0051 Beon 0306 Akito 0664 Bestar 0023 Alaron 1098 Biatone 1098 Alkos 1672 Black Star 0306 Alkos 1459 Black Way 1649 Allorgan 0394 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 0753 Anm 0422 Bondstec 0306 Ansonic 0113 Brinkmann 0306 Ansonic 0132 Brinkmann 0306 Arcam 0223 Bri	ADC1765	Baird	0522
Admiral 0000 BARON 0000 Adyson 1098 Basic Line 0023 Agashi 1098 Bastide 1098 Agazi 1765 Baur 0901 AGB 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aim 1170 Beko 0306 Aiwa 0792 Benq 1759 Akia 0051 Beon 0306 Akiba 0085 Best 0023 Akito 0664 Bestar 0172 Akura 0023 Bestar-Daewoo 1248 Alaron 1098 Binatone 1098 Alkos 1459 Black Star 0306 Alcyon 1672 Black Star 0306 Allorgan 0394 Black Star 0306 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Allos 1170 Blue Sky 0422 Amstrad 085 Boodstec 0306 Anam 0414 BPL	Addison	Bang & Olufsen	0000
Adyson 1098 Basic Line .0023 Agashi 1098 Bastide .1098 Agazi 1765 Baur .0901 AGB .0721 Bazin .098 Aiko .0023 Beijing .0236 Aima .0023 Beijing .0236 Aima .0023 Beijing .0236 Aiwa .0792 Benq .1759 Akia .0051 Beco .0306 Akiba .0051 Becon .0306 Akito .0664 Best .0023 Akura .0023 Bestar-Daewoo .1248 Alaron .098 Biack Star .0306 Alcyon .1672 Black Star .0306 Alkos .1459 Blackway .1649 Alkos .1579 Buse Star-Daewoo .1248 Allorgan .0394 Blackway .0492 Allos .1759 Blue Sky .0085 Anstrad .0023 Bondstec .0306 Ansonic <td>Admiral0000</td> <td>BARON</td> <td>0000</td>	Admiral0000	BARON	0000
Agashi 1098 Bastide 1098 Agazi 1765 Baur 0901 AGB 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aim 1170 Beko 0306 Aiwa 0792 Benq 1759 Akai 0051 Beon 0306 Akiba 0085 Best 0023 Akito 0664 Bestar 0172 Akura 0023 Bestar-Daewoo 1248 Alaron 1098 Biack Star 0306 Alkos 1459 Black Star 0306 Alkos 1459 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Allos 0023 Bondstec 0306 Amstrad 0085 Boots 0731 Anglo 0023 Brinkmann 0306 Ansonic 0113 Britannia 1098 Aoc 0822 Bruns 1452 Apollo 0582 Bruns <	Adyson1098	Basic Line	0023
Agazi 1765 Baur 0901 AGB 0721 Bazin 1098 Aiko 0023 Beijing 0236 Aim 1170 Beko 0306 Aiwa 0792 Benq 1759 Akai 0051 Beon 0306 Akiba 0085 Best 0023 Akito 0664 Bestar 0172 Akura 0023 Bestar-Daewoo 1248 Alaron 1098 Binatone 1098 Alkos 0051 Black Star 0306 Alkos 1459 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blackway 0422 Amoli 1243 Blue Sky 0085 Anglo 0023 Bondstec 0306 Amsrad 0085 Boots 0731 Anglo 0023 Brinkmann 0306 Ansonic 0113 Britannia 1098 Aocc 0822 Bruns	Agashi1098	Bastide	1098
AGB	Agazi1765	Baur	0901
Aiko 0023 Beijing 0236 Aim 1170 Beko 0306 Aiwa 0792 Benq 1759 Akai 0051 Beon 0306 Akiba 0085 Best 0023 Akito 0664 Bestar 00172 Akura 0023 Bestar 00172 Akura 0023 Bestar 00306 Alaron 1098 Binatone 1098 Alaron 1098 Biack Star 0306 Alkos 1459 Blacktron 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Blue Sky 0085 Boots 0306 Amplivision 0023 Bondstec 0306 Anam 0442 Boots 0731 Anglo 0023 Brinkmann 0306 Ansonic 0113 Brionvega 0664 AOC 0822 Bruns 1452 Arce n Ciel 0932 Bru	AGB0721	Bazin	1098
Aim 1170 Beko 0306 Aiwa 0792 Benq 1759 Akai 0051 Beon 0306 Akiba 0085 Bestar 0023 Akito 0664 Bestar 0172 Akura 0023 Bestar-Daewoo 1248 Alaron 1098 Binatone 1098 Alba 0051 Black Star 0306 Alcyon 1672 Blacktron 1649 Alkos 1459 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Alse 0023 Bondstec 0306 Ammixion 0023 Bondstec 0306 Anam 0442 Bulue Sky 0422 Anglo 0023 Brinkmann 0306 Anitech 0243 Brinonvega 0664 AOC 0822 Britannia 1098 Apollo 0582 Bruns 1452 Arce n Ciel 0932 Britannia 1098 Arcam Delta 1294 <td>Aiko0023</td> <td>Beijing</td> <td>0236</td>	Aiko0023	Beijing	0236
Aiwa 0792 Benq 1759 Akai 0051 Beon 0306 Akiba 0085 Besta 0023 Akito 0664 Bestar 0172 Akura 0023 Bestar-Daewoo 1248 Alaron 1098 Binatone 1098 Alba 0051 Black Star 0306 Alcyon 1672 Blacktron 1649 Alkos 1459 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Allstar 1170 Blue Sky 0085 AmOi 1243 Blue Sky 0085 Amoi 1243 Blue Sky 0085 Anam 0023 Bondstec 0306 Anam 0144 BPL 0206 Anam 0243 Brinkmann 0306 Anitech 0243 Brinonvega 0664 AOC 0822 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 Britannia 1098 Arcam Delta 1294	Aim1170	Beko	0306
Akai 0051 Beon 0306 Akiba 0085 Best 0023 Akito 0064 Bestar 0172 Akura 0023 Bestar-Daewoo 1248 Alaron 1098 Binatone 1098 Alba 0051 Black Star 0306 Alcyon 1672 Black Kran 0306 Alkos 1459 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blackway 0422 AmOi 1243 Blue Sky 0085 Amstrad 0085 Boots 0731 Anam 0144 BPL 0206 Ansonic 0113 Brinkmann 0306 AoC 0822 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 BSR 0394 Arcam 1098	Aiwa0792	Beng	1759
Akiba	Akai0051	Beon	0306
Akito	Akiba0085	Best	0023
Akura	Akito0664	Bestar	0172
Alaron 1098 Binatone 1098 Alba 0051 Black Star 0306 Alcyon 1672 Black Star 0306 Alkos 1459 Blacktron 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Allstar 1170 Blue Sky 0085 Amoli 1243 Blue Sky 0085 Amplivision 0023 Bondstec 0306 Anam 00422 Bondstec 0306 Anam 00444 BPL 0206 Anam 0144 BPL 0206 Anam National 0721 Brinkmann 0306 Ansonic 0113 Brinnvega 0664 AOC 0822 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 BSkyB 1703 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C C Arthur Martin 0582	Akura0023	Bestar-Daewoo	1248
Alba	Alaron1098	Binatone	1098
Alcyon 1672 Blacktron 1649 Alkos 1459 Blacktron 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Allstar 1170 Blue Sky 0085 Amoli 1243 Blue Sky 0422 Amplivision 0023 Bondstec 0306 Anam 0085 Boots 0731 Anam 0144 BPL 0206 Anam 0721 Brinkmann 0306 Ansonic 0113 Brinkmann 0306 AOC 0822 Brinkmann 0306 Anoc 0644 Brinorvega 0664 AOC 0822 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 BskyB 1703 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 ASA 0000 Carena </td <td>Alba0051</td> <td>Black Star</td> <td>0306</td>	Alba0051	Black Star	0306
Alkos 1459 Blackway 1649 Allorgan 0394 Blaupunkt 1759 Allstar 1170 Blue Sky 0085 Amoli 1243 Blue Sky 0042 Amplivision 0023 Bondstec 0306 Anam 0085 Boots 0731 Anam 0144 BPL 0206 Anam National 0721 Brinkmann 0306 Ansonic 0113 Brinkmann 0306 Aoc 0822 Brinkmann 0306 Ansonic 0113 Brionvega 0664 AOC 0822 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 BSkyB 1703 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 ASA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306	Alcyon1672	Blacktron	1649
Allorgan .0394 Blaupunkt. .1759 Allstar. .1170 Blue Sky .0085 AMOi. .1243 Blue Sky .0085 Amplivision .0023 Bondstec .0306 Anam .0042 Bondstec .0306 Anam .0044 Boots .0731 Anam National .0721 Brinkmann .0306 Anitech .0243 Brinkmann .0306 Ansonic .0113 Brionvega .0664 AOC .0822 Bruns .1452 Arc en Ciel .0932 BSR .0394 Arcam .1098 BSR .0394 Arcam Delta .1294 BTC .0023 Ardem .0023 Bush .0206 Aristona .0792 C C Arthur Martin .0582 Caihong .0236 ASA .0000 Cameron .1358 Asberg .0306 Capsonic .1765 Astra .0326 Carena .00236	Alkos1459	Blackway	1649
Allstar. 1170 AMOi. 1243 Amplivision 0023 Amstrad 0085 Blue Sky. 0306 Bondstec 0306 Bondstec 0306 Boots 0731 BPL 0206 Anam National 0721 Anglo 0023 Anitech 0243 Ansonic 0113 AOC 0822 Aritannia 1098 Apollo 0582 Arc en Ciel 0932 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Arthur Martin 0582 Asserg 0306 Caihong 0236 Aska 0000 Astra 0306 Caihong 0236 Astan 0306 Carad 0721 Ardem 036 Ardem 036 Aristona 0792	Allorgan0394	Blaupunkt	
AMOi. 1243 Amplivision 0023 Amstrad 0085 Anam 0144 Blue Star. 0306 Bondstec 0306 Boots 0731 Anam National 0721 Anglo 0023 Anitech 0243 Ansonic 0113 Arce n Ciel 0932 Arcam 1098 Arcam 0932 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Arthur Martin 0582 Caihong 0236 Arsona 0792 Arcam 0793 BSR 0394 Brit 0206 Aristona 0792 C C Arthur Martin 0582 Askerg 0306 Caihong 0236 Astra 0306 Carena 0236 Asta 0020 Arthur Martin 0582 Carena 0386	Allstar1170	Blue Sky	0085
Amplivision .0023 Amstrad .0085 Anam .0144 Anam National .0721 Anglo .0023 Anitech .0243 Brinkmann .0306 Ansonic .0113 Arcen Ciel .0932 Arcam .0138 Brinkmann .0306 Ansonic .0113 Brinkmann .0306 Ansonic .0113 Ance n Ciel .0932 Arcam .0932 BSR .0394 Arcam Delta .1294 BTC .0023 Ardem .0023 Arthur Martin .0582 Caihong .0236 ASA .0000 Caseron .1358 Asberg .0306 Carena .0792 C	AMOi1243	Blue Star	0422
Amstrad .0085 Boots .0731 Anam .0144 BPL .0206 Anam National .0721 Brandt .0932 Anglo .0023 Brandt .0932 Anitech .0243 Brinkmann .0306 Ansonic .0113 Brionvega .0664 AOC .0822 Britannia .098 Apollo .0582 Bruns .1452 Arc en Ciel .0932 BSR .0394 Arcam .1098 BSR .0394 Arcam .0023 Bush .0206 Aristona .0792 C C Arthur Martin .0582 Caihong .0236 Aska .0000 Cameron .1358 Asberg .0306 Capsonic .1765 Astra .0323 Carena .0085 Atlantic .0023 Carena .0085 Atlantic .0023 Carefour .0451 Atori .0023 Cascade .0023	Amplivision0023	Bondstec	0306
Anam .0144 Bookstand .0206 Anam National .0721 Brandt. .0206 Anglo .0023 Brandt. .0932 Anitech .0243 Brinkmann .0306 Ansonic .0113 Brionvega. .0664 AOC .0822 Britannia .098 Apollo .0582 Bruns. .1452 Arc en Ciel .0932 BSkyB. .1703 Arcam .0932 BSR. .0394 Arcam .0023 Bush .0206 Aristona .0792 C C Arthur Martin .0582 Caihong .0236 Aska .0000 Cameron .1358 Asberg .0306 Capsonic .1765 Astra .0337 Carad .0721 Asuka .0023 Carena .0085 Atlantic .0023 Carefour .0451 Atori .0023 Cascade .0023	Amstrad0085	Boots	0731
Anam National 0721 Brandt	Anam0144	RPI	0206
Anglo 0023 Brinkmann 0306 Anitech 0243 Brinkmann 0306 Ansonic 0113 Brinkmann 0664 AOC 0822 Britannia 1098 Apollo 0582 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 BSkyB 1703 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 Aska 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023	Anam National0/21	Brandt	0932
Anritech 0243 Britannia 0664 Ansonic 0113 Britannia 1098 AOC 0822 Britannia 1098 Apollo 0582 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 BSkyB 1703 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 Aska 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023	Anglo	Brinkmann	0306
Ansonic 0113 Britannia 1098 AOC 0822 Britannia 1098 Apollo 0582 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 BSkyB 1703 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 Aska 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023	Anitech	Brionvega	0664
AOC 0822 Bruns 1452 Apollo 0582 Bruns 1452 Arc en Ciel 0932 BSkyB 1703 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 AsA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023 Auchan 0582 Cascade 0023	Ansonic	Britannia	1098
Apollo 0582 Brancen (192) Arc en Ciel 0932 BSkyB 1703 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 AsA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carrena 0085 Atlantic 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023	AOC	Bruns	1452
Arc en Clei 0932 Solvy Birling 0394 Arcam 1098 BSR 0394 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 ASA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Cascade 0023 Auchan 0582 Casio 1170	Apollo	BSkvB	1703
Arcam 1098 Bit C 0023 Arcam Delta 1294 BTC 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 ASA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Cascade 0023 Auchan 0582 Casio 1170	Arc en Ciel	RSR	0394
Arcam Detta 1294 D1 C 0023 Ardem 0023 Bush 0206 Aristona 0792 C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 ASA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023 Auchan 0582 Casio 1170	Arcam1098	BTC	0023
Ardem 0023 Data 0020 Aristona 0792 C Arthur Martin 0582 Caihong 0236 ASA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023 Auchan 0582 Casio 1170	Arcam Delta	Bush	0206
Aristona 0792 Caihong 0236 Arthur Martin 0582 Caihong 0236 ASA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023 Auchan 0582 Casio 1170	Aristona 0792	С	
Artnur Martin 0082 Cameron 0230 ASA 0000 Cameron 1358 Asberg 0306 Capsonic 1765 Astra 1337 Carad 0721 Asuka 0023 Carena 0085 Atlantic 0023 Carrefour 0451 Atori 0023 Cascade 0023 Auchan 0582 Casio 1170	Aristona	Caihong	0236
Askerg	Arthur Martin	Cameron	1358
Asberg	Ashang 020(Capsonic	1765
Asuka	Astra 1227	Carad	0721
Atlantic	Δsuka 0022	Carena	0085
Atori0023 Carrelour0431 Auchan0023 Cascade	Atlantic 0023	Carrefour	0005
Auchan	Atori 0023	Cascade	0025
	Auchan	Casio	

Catha	0721	Digiline
Cathay	1170	Dixi
CCE	0023	DongDa
Centurion	1170	Donghai
Century	0000	Drean
CGE	0306	DSE(Digital)
Changcheng	0236	DTS
Changfei	0236	Dual
Changhai	0236	Dual-Tec
Changhong	0236	Dumont
Chimei	1235	Duongije
Chuangiia	0236	Dux.
Chunfeng	0236	Dynatron
Chung Hsin	0822	Dynex
Chunsun	0236	F
Cimline	0023	Elbe
City	0023	Elbe Sharp
Chrivov	1170	Eloit
Clatropic	0242	
Стані ог по Смо	1702	
	1000	ELECTROTE
CIMIS Hightec	1098	Elektra
Concorae	0023	Element
Condor	0243	ELG
Conrowa	0236	Elin
Contec	02/2	Elite
Continental Edison	0932	Elman
Cosmel	0023	Elta
Crosley	0334	Emerson
Crown	0306	Emperor
CS Electronics	0334	Epson
СТС	0334	Erres
Cybertron	0023	ESC
D		Etron
D-Vision	1098	Eurofeel
Daewoo	0362	Euroline
Dainichi	0334	Euroman
Dansai	0760	Europa
Dantax	0693	Europhon
Datsura	0942	Expert
Dawa	1170	Exquisit
Davtron	0023	Exquisitantin
De Graaf	1337	F
	0362	Fagor Life
Deitron	0721	Foilang
Denu on Denver	0025	Foilu
Derivel	0000	Feingro
Desmet	1170	Feiyue
Diamant		renmenti
Diamond		Fenner
Ulgatron	1098	Ferguson

giline	0721
с ×і	0023
ongDa	0236
onghai	0236
rean	0721
SE(Digital)	0901
ГЅ	0023
ual	1026
ual-Tec	0113
umont	0113
uongjie	0236
XXI	1170
/natron	1170
/nex	1790
be	0113
be-Sharp	0721
;it	0334
ecta	1408
ECTRO TECH	1337
ektra	1649
ement	1790
G	1170
n	0272
te	0023
nan	0334
a	0023
nerson	0085
nperor	1649
son	1358
res	0792
С	0023
°on	0023
rofeel	0023
roline	0693
roman	0023
ropa	1170
rophon	0113
pert	0023
quisit	1170
	0704
gor Lite	0721
iiang	0236
IIU	0236
iyue	UZ36
nmenti	1098
nner	0023
rguson	1170

Stern	0000	Tennessee	1170
Strato	0023	Tensai	1140
Stylandia	1098	Tenson	0023
Sunkai		Tesmet	1408
Sunstar	0085	Tevion	0792
Sunwood		Texet	
Superla	0334	Thomson	1170
SuperTech	0760	Thorn	
Supervision	0932	Tiankeban	
Supra	0023	ТОВО	
Susumu	1459	Tokai	
Sutron	0023	Tokyo	
Sydney	1098	Tomashi	0422
Sylvania	1790	Toshiba	1187
Symphonic	1790	Towada	
Sysline	1170	Toyoda	
Sytong	1098	Trakton	
Т		Trans Continens.	
Tactus		Transfec	1248
Taishan	0236	Transonic	
Tandberg		Transtec	1782
Tandy	1140	Trident	1207
Tashiko		Tristar	
Tatung		Triumph	0721
-			
TCL	1187	U	
TCL	1187 0901	U Uher	
TCL TCM Teac	1187 0901 0422	U Uher Ultravox	
TCL TCM Teac Teachimagen	1187 0901 0422 0932	U Uher Ultravox Unic Line	0664
TCL TCM Teac Teachimagen Tec		U Uher Ultravox Unic Line United	0664
TCLTCM TCM Teachimagen Tec Tech Line		U Uher Ultravox Unic Line United Union	
TCL TCM Teac Teachimagen Tec Tech Line Techica		U Uher Ultravox Unic Line United Union Universal	
TCL TCM Teac Teachimagen Tech Line Techica Technema		U Uher Ultravox Unic Line United Union Universal Universum	
TCL TCM Teac Teachimagen Tech Line Techica Technema Technema	1187 0901 0932 0932 1140 0023 0023 0023	U Uher Ultravox Unic Line United Universal Universal Universum Univox	
TCL TCM Teac Teachimagen Tech Line Techica Technema Technics TechniSat	1187 0901 0932 1140 1098 0023 0023 0822 1294	U Uher Ultravox Unic Line United Universal Universal Universum Univox V	
TCL TCM Teac Teachimagen Tec Tech Line Techica Technema Technics TechniSat TEDELEX	1187 0901 0932 1140 0023 0023 0023 023 023 023 023 023 	U Uher Ultravox Unic Line United Universal Universal Universum Univox V Vestel	
TCL TCM Teac Teachimagen Tec Tech Line Techica Technema Technics TechniSat TEDELEX Teleavia	1187 0901 0422 0932 1140 0023 0023 0023 023 023 023 023 023 	U Uher Ultravox Unic Line United Universal Universal Universum Univox V Vestel Vexa	
TCLTCMTCMTCMTeacTeachimagenTeachimagenTechicaTechicaTechnemaTechnemaTechniSatTechniSatTEDELEXTeleaviaTelecorTelecorTelecor	1187 0901 0422 0932 1140 0023 0023 0023 023 023 023 0932 0932 0023	U Uher Ultravox Unic Line United Universal Universum Univox V Vestel Vexa Vibrant	
TCLTCMTCMTCMTeacTeachimagenTeachimagenTecTechnicaTechnicaTechnicsTechniSatTeDELEXTeleaviaTelecorTelefunkenTelefunken	1187 0901 0422 0932 1140 0023 0023 0023 0023 0932 0932 0932 0023 	U Uher Ultravox Unic Line United Universal Universal Universum Viriversum Vestel Vestel Vexa Vibrant Victor	
TCL TCM Teachimagen Techica Technema Technics TechniSat TEDELEX Teleavia Telecor Telefunken Telefusion	1187 0901 0422 0932 1140 0023 0023 0023 0023 0932 0932 0932 023 	U Uher Ultravox Unic Line Uniced Universal Universal Universum Universum Viversum Vestel Vestel Vestel Vibrant Victor Videologic	
TCL TCM Teachimagen Techica Technema TechniSat TechniSat TEDELEX Teleavia Telefunken Telefusion Telegazi	1187 0901 0422 0932 1140 0023 0023 0822 0822 0932 0932 0932 023 1170 1098 0023	U UherUhravox Unic Line United Universal Universum Univox V Vestel Viestel Vibrant Videologic Videologique	
TCL TCM Teachimagen Tech Line Tech Line Technema TechniSat TechniSat TEDELEX Teleavia Telefunken Telefunken Telefusion Telegazi Telemeister	1187 0901 0422 0932 1140 023 0023 0822 0822 1294 093 0932 023 1170 1098 0023 	U Uher Ultravox Unic Line Universal Universal Universal Universum Viversum Vestel Vestel Vexa Vibrant Victor Videologic Videologique Videosat	
TCLTCMTCMTCMTeacTeachimagenTeachimagenTechicaTechicaTechnicaTechnicsTechnicsTechnicsTeDELEXTeleaviaTelecorTelefunkenTelefunkenTelefunkenTelegaziTelegaziTelesonicTelesonic	1187 0901 0422 0932 1140 023 023 023 023 0822 1294 0932 0932 023 1170 1098 0023 	U Uher Ultravox Unic Line Universal Universal Universal Universum Viversum Vestel Vestel Vexa Vibrant Victor Videologic Videologique Videosat VideoSystem	
TCLTCMTCMTCMTeacTeachimagenTeachimagenTechicaTechicaTechnicaTechniSatTechniSatTeDELEXTeleaviaTeleaviaTelefunkenTelefunkenTelefunkenTelefunkenTelegaziTelesonicTelesonicTelestar	1187 0901 0422 0932 1140 023 023 023 023 023 0932 0932 023 023 1170 1098 023 	U Uher Ultravox Unic Line Universal Universal Universal Univox V Vestel Vestel Vexa Vibrant Victor Videologic Videologique Videosat VideoSystem Videotechnic	
TCL TCM Teac Teachimagen Techica Techica Techics TechniSat TEDELEX Teleavia Telefunken Telefunken Telefusion Telesonic Telestar Telestar Teletech	1187 0901 0422 0932 1140 0023 0023 0023 0932 0932 0932 0932 0023 1170 1170 	U Uher Ultravox Unic Line Universal Universal Universal Univox V Vestel Vestel Vestel Vibrant Victor Videologic Videologique Videosat Videosat Videotechnic Videoton	
TCL TCM Teac Teachimagen Techica Techica Techica Techics TechniSat TEDELEX Teleavia Telefunken Telefunken Telefusion Telegazi Telemeister Telestar Teletech Teleton	1187 0901 0422 0932 1140 098 0023 0023 0822 1294 0932 0932 0023 0023 1170 1098 0023 0023 	U Uher Ultravox Unic Line Universal Universal Universal Universal Vivestel Vestel Vestel Vestel Vibrant Victor Videologic Videologique Videosat Videosystem Videoton Videoton	
TCL TCM Teac Teachimagen Tec Techica Techica Techica Techics TechniSat TEDELEX Teleavia Telefunken Telefunken Telefusion Telegazi Telemeister Telesonic Telestar Teletech Teleton Teleton Televideon	1187 0901 0422 0932 0932 0932 0023 0023 0023 0932 0932 0932 0932 0023 1170 0023 0023 0023 	U Uher Ultravox Unic Line Unic Line Universal Universal Universal Universal Viversal Vestel Vestel Vestel Vibrant Videologic Videologique Videosat Videosat Videosystem Videoton Videoton Viewsonic Visiola	
TCL TCM Teac Teachimagen Tec Techica Techica Techica Techics TechniSat TEDELEX Teleavia Telefunken Telefunken Telefunken Telefusion Telegazi Telemeister Telesonic Telestar Telestar Teletech Teleton Televideon Televideon Televideon	1187 0901 0422 0932 1140 098 0023 0023 0932 0932 0932 0932 0932 0023 1170 1098 0023 	U Uher Ultravox Unic Line Unic Line Universal Universal Universal Universal Viversal Vestel Vestel Vexa Vibrant Videologic Videologic Videologique Videosat Videosat Videoton Videoton Viewsonic Visiola Vision	
TCLTCMTCMTeacTeachimagenTeachimagenTechicaTechicaTechicaTechnicsTechniSatTechniSatTEDELEXTeleaviaTelegaviaTeleguiaTelefunkenTelefunkenTelegaziTelesonicTelestarTelestarTelestarTeletchTeletchTelevideon.	1187 0901 0422 0932 1140 098 0023 0023 0023 	U Uher Ultravox Unic Line United Universal Universal Universal Universum Vestel Vexa Vibrant Videologique Videologique Videosat Videosat Videosystem Videotechnic Videoton Videoton Visiola Vision	

Protech	0760	Schaub Lorenz	0582
Provision	0792	Schneider	1026
Pye	0792	SEG	0996
Pymi	0023	SEI	0834
Q		SEI-Sinudyne	0834
Quandra Vision	0582	Seleco	0000
Quasar		Sencora	0023
Quelle	0901	Sentra	0760
Questa	1098	Serino	0593
R		Shanghai	0236
Radio	0932	Shanshui	0236
R-Line	1170	Shaofeng	0236
Radialva	0023	Sharp	1058
Radiola	0792	Shencai	0236
Radiomarelli	0834	ShengCai	0236
RADIONETTE		Shenvang	0236
RadioShack		Shintoshi	
Radiotone		Shivaki	
Rank		Shorai	
RBM	1337	Siam	0721
RCA	0582	Siarem	0334
Recor	1170	Siemens	1170
Rectilione	1098	Siera	0792
Rediffusion	0932	Siesta	0721
Redstar	1170	Silva	1098
Reflex	1170	Silva Schneider	1098
Reoc	0932	Silver	0394
Revox	0023	Singer	0834
Rev	0000	Sinudyne	0834
RFT	0630	Skantic	0031
Rhansody	1098	Sky	1170
Roadstar	0792	Skyworth	0236
Robotron	1452	Srypton	1098
Rowa	1098	Sogera	0023
Roval Lux	1070		0025
Noyal Lux	0721	Solavoy	0422
RTE	0721	Solavox	0422
RTF	0721 1452	Solavox Sonawa	0422 0023
RTF S	0721 1452	Solavox Sonawa Songdian Soniko	0422 0023 0236
RTF Saba	0721 1452 0932	Solavox Sonawa Songdian Soniko	0422 0023 0236 1098
RTF S Saba Sagem	0721 1452 0932 0085	Solavox Sonawa Songdian Soniko Sonitron	0422 0023 0236 1098 0996
RTFS SabaSagemSaishoSaisho	0721 1452 0932 0085 0792	Solavox Sonawa Songdian Soniko Sonitron Sonneclair Soneclair	0422 0233 0236 1098 0996 1098
RTFSabaSagemSaishoSaivodSaivod	0721 0721 0732 0932 0085 0792 0792	Solavox Sonawa Songdian Soniko Sonitron Sonneclair Sonoko	0422 0023 0236 0996 0996 1098 0023
RTFSabaSajenSaivodSaloraSalora	0721 0932 0932 0085 0792 1098 0942 0942	Solavox Sonawa Songdian Soniko Sonitron Sonneclair Sonoko Sonolor Sonolor	0422 0023 0236 0996 0996 0998 0023 0582
RTFSabaSajen SaishoSaivodSaloraSambersSambersSambers	0721 0721 0932 0932 0792 0792 0942 0942 0334	Solavox Sonawa Songdian Soniko Soniko Soneclair Sonoko Sonoko Sonolor Sontec Sony	0422 0236 1098 0996 1098 023 023 0582 1207 1076
RTFSabaSabaSabaSabaSaishoSaivodSaivodSaivodSambers	0721 0932 0932 0085 0792 0942 0942 0943 1098	Solavox Sonawa Songdian Soniko Soniko Soneclair Sonoko Sonoko Sonolor Sonolor Sony Sound & Vicion	0422 0236 1098 0996 0996 023 023 0582 1207 1076 1076
RTFSabaSajordSaloraSansungSansungSandra	0721 0932 0932 0085 0792 0942 0942 0958 0958 0958	Solavox Sonawa Songdian Soniko Soniko Sonitron Soneclair Sonoko Sonoko Sonolor Sonolor Sontec Sound & Vision Sound & Vision	0422 0023 0236 0996 0996 0996 0982 023 0582 1207 1207 1076 0334
RTFSabaSabaSaishoSaivodSaloraSaloraSambersSambersSamburgSansungSan	0721 0932 0932 0085 0792 0942 0942 0942 0958 0958 023 023	SolavoxSonawa SongdianSoniko Soniko SonitronSonneclair Sonoko SonolorSonolor SontecSony Sound & Vision SoundwaveSoundward	0422 0233 0236 1098 0996 1098 023 0582 1207 1207 0334 0334 0664
RTFSabaSabaSabaSabaSaishoSaishoSaivodSaloraSaloraSambersSamsungSamsungSansungSansungSansuiSansuiSansu	0721 1452 0932 0085 0792 0942 0942 0958 0958 0958 0958 0996 023	SolavoxSonawa SongdianSoniko Soniko Soniko Sonoko Sonoko Sonolor Sonolor Sonolor Sony Sound & Vision Sound & Vision Soundwave Standard Standard	0422 0023 0236 0236 0996 0996 0996 0023 0582 1207 0334 0334 0664 023 023
RTFSabaSaishoSaishoSaivodSaloraSaloraSanbersSamsungSandraSansuiSanyoSanyoSanyuanSanyuanSanyuanSanyuan	0721 1452 0932 0085 0792 1098 0942 0942 0334 0958 0958 023 0996 0236	SolavoxSonawa SongdianSoniko Soniko SonitronSonitron Sonoko Sonolor Sonolor Sonolor Sontec Sony Sound & Vision Sound & Vision Standard Starlite Starlite	0422 0236 0236 0996 0996 0996 0996 023 023 0582 0582 0582 0334 0664 023 023 023 023

idelity0272	Harwood	0023
ilsai1098	Hauppauge	0206
inlandia0000	HCM	0422
inlux0113	Hema	
irstline0394	Hemmermann	0582
isher0394	Hifivox	
lint0085	Higashi	
NR1771	Highline	
ormenti0272	. Hikona	
ormenti-Phoenix1098	HiLine	0721
ortress1452	. Hinari	
raba0394	Hisawa	
riac0023	Hisense	
rontech0901	Hitachi	
ujitsu0394	Hitachi Fujian	
uiitsu General0394	, Hitsu	
	Hoeher	
Ē	Hongmei	
Galaxi0306	Hornyphone	
Galaxis0306	Hoshai	
GBC	Huafa	
Geant Casino	Huanghaimei	
GEC 0422	Huanghe	
Teloso 1109	Huanglong	0236
General Technic	Huangshan	
Genexxa 0422	Huanyu	0334
7FM	Huari	
iant 1098	Hvgashi	1098
Foldband 1098	Huijiaban	0236
Goldline 0721	Hyper	0394
GoldStar 0272	Hypson	
Foodmans 0451	Hvundai	0552
Gorenie 0721	I	
GPM 0023	Iberia	1170
Gradiente 0721	ICE	0051
Graetz 0422	ICeS	0334
Granada 0451	Imperial	0304
Grandin 0206	Indesit	1337
Great \//all 1248	Indiana	,
Gronic 1098		0937 0937
Grupdia 0306		0023
	Inger sur Inno Hit	0553
	Inno mit	0144
асі		
ali iong0236 Jalifay	Interactive	0304
aiiiax	Interbuy	0100
Janipion		00700 1170
Jantaray 0005	International	1/11 1701
Januarex	International	1/82
⊐antor	Intervision	

R	0394	Lenoir
rradio	0553	Lesa
sukai	0085	Leyco
ТС	0394	LG
TS	0553	LG/GoldSt
Π	0582	Liesenk
τν	0553	Liesenk & 1
		Liesenkotte
EC	1187	Life
ahua	0236	Lifetec
nhai	0236	Lloyd's
nxing	0236	Local India
VC	1026	Loewe
(Loewe Op
aisui	0593	Logik
amosonic	1294	Luma
amp	1098	Lumatron
amp Angchong	0736	Lux May
angenong	0220	Luxon
angnua	0220	Luxor
angwei	0000	Madiaan
kapsch	0000	I*ladison
arcner	0488	I*lagnadyne
awa		I*lagnaton
awasho	1098	Magnavox.
kendo	0630	Magnum
Cennedy	1452	Mandor
(IC	1098	Manesth
Kingsley	1098	Manhattan
(iota	0000	Marantz
(iton	1098	Marelli
(neissel	0630	Mark
Kolin	0822	Masuda
Kolster	1170	Matsui
Konig	1260	Matsushita
Konka	0243	McMichael
Korpel	1170	Mediator
Korting	0334	Medion
Kosmos	1170	Medison
Koyoda	1337	Melectroni
т́v	1098	Melvox
(uro	0942	Memorex
(voshu	1243	Memphis
yoto		Mercury
/		Metz
&S Electronic	.0932	Micromax
asat	0721	Microstar
2000	0085	Minato
erson	1170	Minerva
enco	0023	Minoka
		1 111 IONA

0023	
0200	
0664	
n 1379	
al 1 J / J	
ter1170	
r 0721	
01.14	
0792	
TV 0000	
0704	
0721	
ta0664	
0731	
0430	
0947	
1098	
0334	
0721	
0792	
1765	
0502	
1452	
1100	
0023	
0731	
0877	
1 4 4 2	
1442	
0792	
0721	
c1109	
0582	
.0023	
0023	
0023	
0792	
0172	
1170	
II/U	

1itsubishi	0172	Ormond	1442
1ivar	0334	Orsowe	0721
1organs	1170	Osaki	0630
1otion	1672	Osio	1207
1TC	0334	Oso	0023
1TEC	1653	Oulin	0236
1Tlogic		Osume	0760
1uDan	0236	Otto Versand	0172
1ultistandard	1771	Р	
1ultitec	1098	Pacific	0932
1ultitech	0593	Pael	1098
1ultisystem	1442	Palladium	
 1urphy	0051	Palsonic	1207
1usikland	0023	Panama	0243
JAD	0932	Panasonic	
Jaiko	1170	Panasonic/National	1170
Jakimura	1170	Panavision	0394
Vaonis	1337	Panda	0236
١		Pathe Cinema	0334
VEC	0172	Pathe Marconi	0932
Veckermann	0630	Pausa	0023
JEI	0172	Pensonic	
Vesco	0306	Perdio	0023
Vetsat		Perfekt	1170
Jetwork	0023	Philco	0834
Jeufunk	0023	Philharmonic	
Jew Tech	0023	Philips	
New World	0023	Phoenix	0760
Vicamagic	1098	Phonola	0760
Jikkai	0760	Phonotrend	0721
Joblex	0721	Pioneer	0488
Jobliko	0334	Pionier	
logamatic	1459	Plantron	0023
Jokia	0582	Playsonic	0023
Vordic		, Polaroid	
Vordmende	0172	Рорру	0023
Vormerel	1098	Portland	
Vovatronic	0023	Powerpoint	
		Prandoni Prince	0664
Dceanic	0582	Precision	
Okano		Prima	0306
Okana	1170	Prinz	0394
Dnimax	0932	Profekt	0721
DNCEAS		Profex	0085
Dnwa		Profilo	
Opera	1170	Profitronic	
Drbit		Proline	0760
Drion	0792	Promax	
Drline		Prosonic	0272