



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DC290



상자 내용물



본체



리모콘



MP3 링크 케이블



사용 설명서
요약 설명서


요약 설명서

- 1 연결
- 2 설정
- 3 사용

1 연결

A 전원 연결

1 AC 전원 코드를 콘센트에 연결합니다.



2 설정

A 시간 및 날짜 설정

- 1 대기 모드에서 **SET TIME/PROG** 를 2 초 이상 누른 채로 잠시 기다립니다.
↳ [24 HR]이 깜박이기 시작합니다.
- 2 **OK/▶II** 을 눌러 12/24시간 형식을 선택합니다.
- 3 **SET TIME/PROG** 을 눌러 확인합니다.
↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 4 **◀▶** 을 눌러 시간을 설정합니다.
- 5 **SET TIME/PROG** 을 눌러 확인합니다.
↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 6 4-5단계를 반복하여 분, 년, 월, 일을 설정합니다.

B 알람 타이머 설정

- 2개의 알람을 시간 차이를 두고 설정할 수 있습니다.
- 1 시계가 정확하게 설정되어 있는지 확인합니다.
 - 2 **ALM 1** 또는 **ALM 2**를 2초 이상 누른 채로 잠시 기다립니다.

↳ [AL 1] 또는 [AL 2]가 깜박이기 시작합니다.

- 3 윗면 패널에 있는 **SOURCE**를 눌러 iPod/iPhone, FM 튜너, 또는 버저 중에서 알람 음원을 선택합니다.
- 4 **ALM 1** 또는 **ALM 2**를 누릅니다.
↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 5 **◀▶** 을 여러 번 눌러 시간을 설정합니다.
- 6 **ALM 1** 또는 **ALM 2**를 눌러 확인합니다.
↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 7 5-6단계를 반복하여 분을 설정합니다.
- 8 5-6단계를 반복하여 알람 반복 주기를 매일, 평일, 또는 주말 중에서 선택합니다.
- 9 5-6단계를 반복하여 알람 볼륨을 설정합니다.

- * 도움말**
- 음원으로 iPod/iPhone 재생 목록을 설정한 경우 iTunes에서 "PHILIPS" 라는 재생 목록을 만들고 iPod/iPhone로 가져와야 합니다.
 - iPod/iPhone에서 재생 목록을 만들지 않

2 설정

았거나 재생 목록에 음악이 없으면 장치가 iPod/iPhone에서 음악을 검색하여 알람 음원으로 사용합니다.

알람 타이머 활성화 및 비활성화

- 1 **ALM 1** 또는 **ALM 2**를 여러 번 눌러 타이머를 활성화 또는 비활성화합니다.
↳ 타이머를 활성화하면, [AL 1] 또는 [AL 2]가 표시됩니다.
↳ 타이머를 비활성화하면, [AL 1] 또는 [AL 2]가 사라집니다.

알람 반복

- 1 알람이 울리면, **BRIGHTNESS/REP ALM**을 누릅니다.
↳ 알람은 몇 분 정도 계속 울립니다.

- * 도움말**
- ↳ **◀▶** 을 눌러 알람 반복 간격을 조정할 수 있습니다.


알람 중지

- 1 알람이 울리면, 해당하는 **ALM 1** 또는 **ALM 2**를 누릅니다.
↳ 알람은 멈추지만 알람 설정은 유지됩니다.


3 사용

A iPod/iPhone에서 재생

- 1 윗면 패널에 있는 iPod/iPhone 도킹 장치를 들어 올립니다.



- 2 도킹 장치에 iPod/iPhone를 넣습니다.



3 사용

3 iPhone/iPod을 눌러 iPod/iPhone 소스를 선택합니다.

- ↳ 연결된 iPod/iPhone이 자동으로 재생됩니다.
- 재생을 일시 중지/다시 시작하려면 **OK/▶II**을 누릅니다.
 - 특정 트랙으로 건너뛰려면 **◀▶**을 누릅니다.
 - 재생 중에 검색하려면 **◀▶▶▶**, 을 누른 채로 기다리다가 손을 떼고 정상 재생을 계속합니다.
 - 이전 iPod/iPhone 메뉴로 돌아가려면 **MENU**을 누릅니다. 메뉴를 스크롤하려면 **◀▶**을 누릅니다.
 - 선택 내용을 확인하려면 **OK/▶II**을 누릅니다.
↳ 키를 10초 이상 누르지 않으면 **OK/▶II**이 재생/일시 정지 키 역할을 합니다.

B 라디오 채널 프로그래밍 및 청취

- 1 튜너 모드에서 **SET TIME/PROG**을 2 초 이상 눌러 자동 프로그램 모드를 활성화합니다.
↳ [AUTO](자동)이 표시됩니다.
↳ 사용 가능한 모든 채널이 신호 수신 강도 순으로 프로그래밍됩니다.
↳ 첫 번째 프로그래밍된 라디오 채널이 자동적으로 방송됩니다.
- 2 **◀▶** 을 눌러 프리셋 번호를 선택합니다.

- * 도움말**
- 자세한 특징 및 기능은 사용 설명서에 나와 있습니다.