

PHILIPS

Поставка с тонколони

GoGear

PAC010



Отключете музиката си

Освободете музиката и се радвайте на превъзходното ѝ звучене с приятелите си. Поставката с тонколони е съвместима с плейърите GoGear, които разполагат със съединител за докинг, или с плейърите с кабел за линеен вход през гнездото за слушалки.

Споделяйте музиката си силно

- Съхранявайте и обменяйте музиката си навсякъде
- Осигурява мощен и динамичен стерео звук с висока чистота
- Находчиво проектирана куполна "пищялка" с неодимов магнит
- Качествен басов високоговорител за подчертаване на басите и обогатяване на звуковия спектър
- Оптимизация на лазера за всички тембри в звука

Съвместимост с плейърите GoGear

- Работи с GoGear HDD14xx/ 16xx/ 18xx/ 63xx/ SA9xxx

Лесна употреба

- Паркирайте своя GoGear в базата и го заредете
- Лесен достъп с ИЧ дистанционно
- Интелигентен режим на готовност

Акценти

Работи с GoGear HDD14xx

няма данни

Прикрепете и заредете своя GoGear

Паркирайте своя GoGear в базата и го заредете

Лесен достъп с ИЧ дистанционно

Лесен достъп с ИЧ дистанционно

Интелигентен режим на готовност

няма данни

Съхранявайте и обменяйте музиката си

няма данни

Осигурява мощен стерео звук

няма данни

Куполна пищялка



няма данни

Качествен басов високоговорител

няма данни

Оптимизация на лазера

няма данни

Спецификации

Звук

Усилвател: Усилвател клас AB

Честотен обхват: 70 Hz - 22 kHz

Изходна мощност: 2 x 7 W

Тип магнит: Неодимов

Съотношение сигнал/шум: > 60 dB

Тип: Система 2.0, 2 бр. куполни "пищялки" и 2 бр. басови високоговорители

Екологични спецификации

Продукт с безоловна спойка

Възможности за свързване

Линеен вход: 3,5 мм

Докинг съединител: 30-щифтов мъжки

Инфрачервен порт: IRDA

Комфорт

Индикатор за захранване

Дистанционно управление: 5-бутонно ИЧ дистанционно управление

Захранване

Тип адаптер: Импулсно захранване

Мрежово захранване: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Ключ за вкл/изкл

Потребявана електроенергия: 43 W

LED индикатор на захранването: Синьо

Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W

Аксесоари

AC/DC адаптер: Да (AY4121)

Кабели: Кабел за линеен вход (AY3923)

Ръководство за бърз старт

Дистанционно управление: ИЧ, 5-бутонно (AY5504)

Гаранционна брошура

Размери

Размери на изделието (ШхДхВ): 300 x 90 x 142 мм

Тегло на продукта (г): 1,2k

