Philips
汽車擴音器

- 4 頻道
- 900 瓦高功率

CMQ405

一路盡享音樂搖滾

橋接式 4/3/2 頻道連接

使用 4/3/2 頻道 Philips 汽車功率放大器 CMQ405，體驗高功率、低失真的震撼，峰值功率 900 瓦，只要通過高電壓輸入或 RCA 輸入連接至汽車立體聲系統，即可帶來具有深沈重低音的真實音樂感受。

高功率、失真度低
- 4x75W RMS 總輸出功率
- 擴音器失真度低，重現原始音質
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

易於使用和安裝
- 多段低 / 高通濾波器帶來更震撼的音效
- 獨立音量控制可供彈性調校享受音樂

高效持久性能
- MOSFET 電源最慳電
- 鋁質熱槽增強熱流動，防止過熱
- 為斷電提供多重保護機制

PHILIPS

汽車擴音器
4 頻道 900 瓦高功率

CMQ405/00

規格

音效
- 4 歐姆輸出功率 （RMS）: 75 瓦 x4
- 2 歐姆輸出功率 （RMS）: 110 瓦 x4
- 輸出功率 （最大）: 900 瓦
- 經典 : AB
- 頻道數目 : 4
- 頻道數 : 4/3/2
- 噪音訊號比率 : >97dB
- S/N 比率 (1W/4ohm): >80dB
- 總諧波失真 : 0.1%<
- 頻率響應 : 5-50k Hz
- 阻抗 : 2-8 歐姆

連接
- 線路等級輸入 （RCA）: 2 套

音效增強
- 低通濾波器 : -12dB/oct
- 低通濾波器範圍 : 180Hz
- 高通濾波器 : -12dB/oct
- 高通濾波器範圍 : 80Hz
- 輸入等級控制 : 0.3mV - 6V
- 動態低音增強效果 : 45Hz，12dB

配件
- 快速入門指南 : 英語、西班牙語、葡萄牙語、俄語

電源管理
- 電源 : 12V DC

尺寸
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 240 x 49 x 373 毫米

產品特點

動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

特強重低音喇叭
擴音器失真度低，重現原始音質。

MOSFET 電源
MOSFET 電源最慳電。

多重保護機制
為斷電提供多重保護機制。

低 / 高通濾波器
多段低通濾波器和高通濾波器，帶來更震撼的音效

出版日期 2013-05-10

版本 : 3.0.5

12 NC: 8670 000 65567
EAN: 69 23410 70363 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com