



Philips
汽車擴音器

- 2 頻道
- 450 瓦高功率



CMQ205



一路盡享音樂搖滾

橋接式 2/1 頻道連接

使用 2/1 頻道 Philips 汽車功率放大器 CMQ205，體驗高功率、低失真的震撼，峰值功率 450 瓦，只要通過高電壓輸入或 RCA 輸入連接至汽車立體聲系統，即可帶來具有深沈重低音的真實音樂感受。

高功率、失真度低

- 2x75W RMS 總輸出功率
- 擴音器失真度低，重現原始音質
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 額外 RCA 輸出連接以提供更高功率放大效果

易於使用和安裝

- 多段低 / 高通濾波器帶來更震撼的音效

高效持久性能

- MOSFET 電源最慳電
- 鋁質熱槽增強熱流動，防止過熱
- 為斷電提供多重保護機制

PHILIPS

規格

音效

- 輸出功率（最大）：450 瓦
- 經典：AB
- 頻道數目：2
- 頻道數：2/1
- 4 歐姆輸出功率（RMS）：75 瓦 x2
- 2 歐姆輸出功率（RMS）：110 瓦 x2
- 噪音訊號比率：>97dB
- S/N 比率 (1W/4ohm): >80dB
- 頻率響應：5-50k Hz
- 總諧波失真：0.1%<
- 阻抗：2-8 歐姆

連接

- 線路等級輸入（RCA）：一組
- 線路等級輸出（RCA）：一組

音效增強

- 低通濾波器：-12dB/oct
- 低通濾波器範圍：80Hz 或 180Hz
- 高通濾波器：-12dB/oct
- 高通濾波器範圍：80Hz
- 輸入等級控制：0.3mV - 6V
- 動態低音增強效果：45Hz，12dB

配件

- 快速入門指南：英語、西班牙語、葡萄牙語、俄語

電源管理

- 電源：12V DC

尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：240 x 49 x 246 毫米

產品特點

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

MOSFET 電源

MOSFET 電源最慳電。

多重保護機制

為斷電提供多重保護機制。

特強重低音喇叭

擴音器失真度低，重現原始音質。

低 / 高通濾波器

多段低通濾波器和高通濾波器，帶來更震撼的音效

額外 RCA 輸出連接

額外 RCA 輸出連接以提供更高功率放大效果



出版日期 2013-05-10

版本：3.0.5

12 NC: 8670 000 65566
EAN: 69 23410 70362 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com