Philips Pronto
Home Entertainment-
Benutzeroberfläche

Pronto

SBCRU1000

Umfassender Überblick über alles, was Sie steuern möchten

Die perfekte Lösung zur Steuerung Ihrer Hauselektrik und Home Entertainment-Systeme – die iPronto ist vollständig anpassbar an Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Familie.

Die Lösung für volle Kontrolle

- Umfassende IR-Code-Datenbank für die meisten Geräte & Marken
- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Eine zentrale Steuerung für alle automatischen Systeme im Haus
- Integrierte Anschlussmöglichkeit für ein kabelloses WiFi-Netzwerk

Vollständig anpassbare Benutzeroberfläche

- Attraktiver, leicht ablesbarer Touchscreen mit LCD-Farbdisplay
- Alpha-Blending für transparente Tasten und Hintergründe
- Viel Speicherplatz, um alle Ihre Einstellungen zu speichern

Extrem komfortabel

- Autom. Aktualisierung persönlicher Programminformationen aus dem Internet
- Der Internetzugang verbessert Komfort und Funktionalität
- Mehrere Geräte auf 1 Tastendruck bedienen
- Einstellungen und Codes werden gespeichert, wenn Sie die Batterien ersetzen.
- Der Berührungssensor aktiviert die Fernbedienung bei Bewegung

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Anzeige
- Display-Farben: 65.536
- Auflösung: 640 x 480 Pixel
- Touchpanel
- Hintergrundbeleuchtung
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 6,4 Zoll

Anschlussmöglichkeiten
- Wireless LAN: 802,11b
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit
- Netzwerk-Modus: DHCP, Feste IP
- USB: USB 1.1
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon

Infrarotfunktionen
- Betriebsreichweite: 33 Fuß (10 m)
- Lernfähige IR-Codes
- Lernfähiger Frequenzbereich: Bis zu 78 kHz und 455 kHz
- LED-Übertragung: 5
- Universelle IR-Code-Datenbank
- Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1300

Anpassung
- Editoranwendung auf PC: iProntoEdit
- Vollbild-Konfiguration
- Makros: Bis zu 250 Schritte
- Alpha-Blending
- Transparenz
- Anpassung auf dem Bildschirm: Nein

Komfort
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): TV Guide On Screen
- Nummerntasten
- Aufnahmesensor
- Bildlaufrad
- Automatische Abschaltung
- Basis-/ Docking-Station: Nein
- Programmierbare Timer: Nein
- Mehrere Sprachen: Nein

Multimedia-Anwendungen
- Speicherkartentypen: MultiMedia-Karte (MMC)

Stromversorgung
- Ladezeit: ca. 1 Stunde Std.
- Netzspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 1500 mA

Abmessungen
- Menge im Versandkarton: 2
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 240 x 178 x 23 mm
- Gerätegewicht: 0,9 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 5 °C bis 45 °C

Technische Daten
- CPU; Prozessor: Intel Xscale 32 Bit
- Prozessorgeschwindigkeit: 400 MHz
- Flash-Speichergröße: 64 MB
- RAM-Größe: 64 MB

Systemanforderungen
- CD-ROM-Laufwerk
- Festplattenspeicher: 75 MB
- PC-Betriebssystem: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- RAM-Speicher: 64 MB

Zubehör
- AC/DC-Adapter: 12 V, 4,16 A (max. 50 W)
- Batterien: Li-Ionen-Batterie 2700 mAh
- Batterieladegerät: International (110 bis 240 VAC)
- Schnellstartanleitung
- Benutzerhandbuch auf CD-ROM
- Garantiekarte
- Ladestation: Nein

Wichtige Produktinfos

Universelle IR-Code-Datenbank
Eine universelle Datenbank für IR-Codes ist ein Archiv der von einer bestimmten Fernbedienung verwendeten Infrarot-Codes. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät über eine Fernbedienung steuern, ohne dass die Fernbedienung erst die einzelnen Signale "lernen" muss. Wählen Sie die entsprechenden Infrarot-Codes aus der Datenbank für das zu steuernde Gerät aus. Anschließend können Sie jedes zurzeit auf dem Markt erhältliche Audio/Videosystemelement (unabhängig von Marke oder Modell) virtuell steuern.

Lernfunktion
Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätecodes nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeigt wird.

Home Automation Control
Steuern Sie nicht nur Audio- und Videogeräte, sondern auch alle anderen automatischen Systeme im Haus, z. B. Licht, Klimaanlage, Jalousien usw.

Wireless LAN
WiFi-Netzwerke oder IEEE 802.11 verwenden Radiofrequenz-Signale, um ähnlich wie kabelgebundene Computernetzwerke zu kommunizieren. Für die grundlegende Kommunikation werden TCP/IP-Netzwerkprotokolle genutzt.

Touchscreen mit LCD-Farbdisplay
Die Flüssigkristall-Farbanzeige mit Touchscreen-Eingang bietet bessere Lesbarkeit und die Möglichkeit, farbige Tasten und Hintergründe anzuzeigen. Einfache Auswahl der Tasten und Befehle geschieht mithilfe des Touchscreens.

Alpha-Blending
Alpha-Blending wird verwendet, um einen Transparenz-Effekt entstehen zu lassen. Eine durchsichtige Vordergrundfarbe wird mit einer Hintergrundfarbe kombiniert, um daraus eine Mischung zu entwickeln.

Viel Speicherplatz
Der Speicherplatz auf einer Fernbedienung, um alle Einstellungen zu speichern. Er erlaubt eine nahezu uneingeschränkte Makro-Funktionalität, Anzahl an Geräten und Layouts.

Elektronische Programmzeitschrift
Die elektronische Programmzeitschrift (EPG) liefert Informationen über aktuelle und geplante Programme für jeden Sender sowie Zusammenfassungen und Kommentare zu allen Sendungen. Alle Änderungen im Programm werden automatisch übernommen. Sie haben die Möglichkeit, Ihren persönlichen Programmtyp zu wählen, so dass Sie nichts verpassen.

Internetzugang
Mit dieser Funktion kann ein Produkt eine Verbindung zum Internet herstellen und damit seine Funktionalität verbessern. Sie können das Produkt über eine bestehende Breitbandverbindung an das Internet anschließen. In einem kabellosen WiFi- oder einem kabelgebundenen Heimnetzwerk kann es über einen Router an ein Breitbandmodem angeschlossen werden.

Komfort mit einem Tastendruck
Die Bedienung per Tastendruck ermöglicht Ihnen, mehrere Befehle mit einem Knopfdruck über ein Makro auszuführen. Bei einem Makro wurde eine Folge an vorprogrammierten Befehlen in der Bedienung einer Taste zusammengefasst. Daher kann durch einfaches Drücken einer Taste eine ganze Reihe an Befehlen ausgeführt werden.

Ausstellungsdatum
2007-11-06

Version: 8.0

12 NC: 9082 100 02299
EAN: 87 10895 79508 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com