Wireless Music Center + Station WACS7000/WACS7005

Anslut till din PC

Anslut din Philips Trådlös Musik Center till din PC för att göra följande:

- **Få tillgänglighet** till musikfilerna som finns i din PC från UPnP-källan i Philips Musik Center/Station.



- **Hantera** musikinnehållet som finns i Philips Musik Center från din PC
- **Uppdatering** av Gracenote® musikservicedatabasen på Centret för senaste skivinformation
- **Uppgradering** av firmware till Philips Musik Center/Station

Minimispecifikationen på PC:n för att ansluta till Philips Musik Center:

- Windows 2000 SP4 eller bättre / XP (Home eller Professional)
- Pentium III 500MHz processor eller bättre
- 256MB RAM
- CD-ROM-enhet
- Ethernet-adapter (för anslutning med kabel)/ Trådlös Netverksadapter 802.11 b/g (för trådlös anslutning)
- 500MB hårddiskutrymme
- Windows Media Player® 9.0 eller senare installerad

PHILIPS

Swe

Innehåll

Inställning av anslutningen mellan Centret och din PC

För mera information, se A

Överför innehållet i din PC till Centret med WADM (Wireless Audio Device Manager)

För mera information, se B1 *till* B4

Anslut Centret till ditt hemmanätverk (För advancerade användare)

För mera information, se C1 *till* C2

Streama innehållet i din PC till Centret och Stationen med UPnP (Universellt "Plug and Play") (För advancerade användare)

För mera information, se D

A Anslutning med kabel

Anslut Centret direkt till din PC med den medlevererade (oranga) Ethernet-kabeln



Gå till avsnitt B1 när anslutningen är gjord

Tips:
- Se till att Ethernet-uttaget på din PC är understött för att etablera WADM-anslutning

B1 Installera och starta WADM

1. Stoppa in CD:n med PC-programmet i din PC
2. Välj det språk du vill ha och acceptera licensavtale
3. Välj 'WADM' och klicka 'Next'(Nästa) för att starta installatione
4. För att starta WADM, dubbelklicka på ikonen för WADM på datorns skrivbord
   - En lista med Centra/Stationer visas
5. Välj den Center/Station du vill ha, och klicka **Connect now (Anslut nu)**
   eller
   Om den önskade Centret/Stationen inte visas, välj **Connection Wizard (Anslutningsguide)** > **Express mode (Expressläge)** > **Next (Nästa)** för att upprätta en ny anslutning



OBS: Om du mer än ett nätverkskort i din PC, välj det kort till vilken du har anslutit din oranga nätverkskabel.

Tips:
- Logga in på din PC med administratörsrättigheter.
- Om IP-konfigurationen på Centret/Stationen inte är inom följande omfång (Subnet mask: 255.255.0.0; IP-adress: 172.31.x.x), välj **Connection Wizard (Anslutningsguide)** > **Custom Mode (Anpassat)**. Skriv in Centrets/Stationens gällande IP-konfiguration när du uppmanas till det. Tryck på knappen MENY och välj **Information** > **Ethernet (Nätverk)** för att kontrollera IP-konfigurationen.
- För användare av Windows XP SP2, måste Windows brandvägg tillfälligt stängas av med **Start** > **Control Panel (Kontrollpanelen)** > **Security Center (Säkerhetscenter)** > **Windows Firewall (Brandvägg)** > **Off (Av)** för att kunna använda WADM (Besök www.microsoft.com för vidare information).
- Om några av funktionerna i WADM inte kan användas, är de kanske blockerade av din anti-virus-mjukvara. Vi rekommenderar att du tillfälligt stänger din anti-virus-mjukvara
- När WADM är igång, kan din PC:s anslutning till Internet vara spärrat. Stäng WDAM för att återställa förbindelsen.
- Om din dators operativsystem är Windows Vista, högerklicka på ikonen för WADM ( ), välj Properties (Egenskaper) > Compatibility (Kompatibilitet), och se till att kryssrutan under "Compatibility mode" ("Kompatibilitetsläge") och "Privilege level" ("Privilegienivå") är ikryssade och klicka OK. Annars kan du nog inte starta WDAM.

B2 Användning av WADM

Överför musik från din PC till Centre

1. Klicka på **Content management (Innehållshantering)**
   - Ett nytt fönster öppnas
2. I panelen **My Computer (Min dator)**, klicka för att markera den önskade filen/mappen
3. Dra den valda filen/mappen till panelen för **My Device (Min enhet)**
4. Medan överföringen pågår kan du lägga till fler filer/mappar till överförings



Tips:
- Vi rekommenderar att du överför mindre än 4Gb eller 1000 låtar i tag

B3 Användning av WADM

Redigering av spårinformation

1. I fönstret för enheten, klicka för att markera det önskade spåre
2. Högerklicka med musen. Klicka på **Track info (Spårinfo)**



Tips:
- För att välja mer än en fil, håll <Ctrl> intryckt på tangentbordet, och klicka på de önskade filerna.
- För att spela upp musiken, dubbelklicka på spåret för att börja spel
- Klicka på "***Title***" ("Titel") eller "***Artist***" för att sortera musikfilerna efter namn eller artist
- Om redigerade ID3-taggar inte visas i WADM, gå till **File (Arkiv) > Refresh Content (Uppdatera)** för att förnya innehållet i WADM. Annars kan du starta om WADM.
- **Håll alltid STANDBY-ON (STANDBY-PÅ) intryckt för att ha Centret i läget ECO POWER (EKONOMI) (energisparläge) innan du drar ur elsladden.**

Säkerhetskopiera ditt musikbibliotek till din PC

1. Klicka på **Backup content (Säkerhetskopiera innehåll)**
2. Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera musikbiblioteket till din PC. De säkerhetskopierade filerna är namngivna med kopieringsdagens datum.

Tips:
- Se till att du har tillräckligt med utrymme på att spara dina säkerhetskopierade file
- Radera inte den säkerhetskopierade filen med Windows Utforskaren. Om säkerhetskopian råkar vara raderad, skall du leta upp en fil som heter **YOURMAC.inx** med Windows Utforskarens sökverktyg och radera den. Därefter går det att göra en ny säkerhetskopiering.

B4 Användning av WADM

Om Enhetskonfigureringen

I undermenyn för Enhetskonfigureringen kan du se Systeminformation, hantera Nätverksinställningar, uppgradera Firmware, uppdatera CD-databasen och se enhetens anslutningar till det externa nätverket.



Återställa säkerhetkopior på din PC till Centret

1. Klicka på **Restore content (Återställ säkerhetskopia)**
2. Klicka på den fil som skall återställas, och klicka sedan på **Open (Öppna)**



Tips:
- Efter det att du har ändrat nätverksinställningarna med WADM, håll STANDBY-ON (STANDBY-PÅ) intryckt för att växla över Centret till ECP Power (EKONOMI) för att uppdatera IP-informationen.

C1 Anslutning till ett trådlöst hemnätve



1 Anslut Centret till det trådlösa nätverke

- Tryck knappen **MENU (MENY)**
- Välj **Settings (Inställningar) > Network (Nätverk) > Wireless (Trådlöst)** > (Välj önskat nätverk - SSID) > (Använd din 1-vägs fjärrkontroll för att skriva in krypteringsnyckeln) > Tryck **OK** > Välj **Automatic (Automatiskt) > Apply Settings (Använd inställningarna) > Yes (Ja)**





1-vägs fjärrkontroll

Vid denna tidpunkt försvinner anslutningen mellan Station och Center. Anslutningen kommer tillbaka när Stationen återansluts till nätverket

2 För att ansluta Stationen till nätverke

Option 1: Direkt anslutning av Stationen till nätverket
- På Stationen, upprepa samma steg som ovan

Option 2: Anslutning av Stationen till nätverket via Centret
- På Centret, välj **HD**-källa, tryck sedan på knappen **MENU (MENY)**, välj sedan **Station Mgnt (Stationshantering) > Add New Station (Lägg till ny Station)**. Tryck på **STOP** när alla Stationer har hittats
- På Stationen, tryck på knappen **MENU (MENY)**, välj sedan **Installation Mode (Installationsläge)**

Tips:
- Du kan bara mata in WEP eller WPA koder med din 1-vägs fjärrkontroll. Använd inte din 2-vägs fjärrkontroll.
- Kontrollera att din dators nätverkskort är aktivera
- Placera Centret närmare din trådlösa åtkomstpunk
- Se till att DHCP är aktiverat på din trådlösa åtkomstpunkt. Om det inte finns, välj Statisk och knappa in en IP-konfigurering
- För användare med fler-stationsanvändare, radera alla Stationer från Centret innan du lägger till dem i option 2.
- Om du vill återgå till den ursprungliga läget för anslutning av Center/Station från Infrastrukturläget, återställ Centret till sina ursprungsinställningar (se avsnitt **14** i användarhandboken)
- Om du har problem med att ställa in din WACS7000 till ditt trådlösa hemnätverk efter det att du har utfört stegen som beskrivs ovan, se efter i avsnitt **15** rörande felsökning i användarhandboken.

C2 Anslutning till ett trådbaserat hemnätverk

Anslut Centret direkt till Åtkomstpunkten med den medlevererade (orange) Nätverkskabeln



Tips:
- För vissa routrar krävs en "Kors-kopplad" nätverkskabel istället för den normala "Normalkopplade" orange kabeln som levererades i lådan.
- Om ditt hemnätverk är anslutet till Internet, skall du kunna använda Gracenotes nätfrågor efter det att du framgångsrikt har anslutit din WACS7000 till nätverket. För närmare detaljer, se avsnitt **12** i användarhandboken.

D Använd UPnP

1. Stoppa in CD:n med PC-programmet i din PC
2. Klicka på "Install Philips Media Manager" (Installera Philips Media Manager) för att starta installationen av PMM.
3. Följ instruktionerna på skärme
4. För att starta PMM, dubbelklicka på ikonen för PMM ( ) på datorns skrivbor
5. Första gången du kör **PMM**, klicka på **Add Music (Lägg till Musik) > Add Files or Folders (Lägg till Filer eller Mappar)** för att specificera musikmappar på din PC
6. På din WACS7000, tryck **SOURCE (KÄLLA)** för att öppna UPnP-läget. Om du har anslutit din WACS7000 till hemnätverket där även din PC är ansluten, bör du kunna se Musik-Servern på skärmen till din WACS7000

Tips:
- UPnP-enheten behöver inte vara dinPC, men kan vara en annan serverenhet.
- Om UPnP-enheten inte har hittats inom 5 minuter, hjälper det om man stänger av och sätter på UPnP-enheten vilket kan upprätta en snabbare förbindelse

Behöver du hjälp?
På nätet
Gå til www.philips.com/support

Gracenote är ett registrerat varumärke för Gracenote. Gracenotes logo och logotype, och logon "Powered by Gracenote" är varumärken för Gracenote.

Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Alla rättigheter förbehållna.

3141 075 21754
www.philips.com
Swe