

Philips
ระบบรับสัญญาณ AV
ดิจิตอล



HTR3465



เพิ่มสมรรถนะโฮมเธียเตอร์ให้มากขึ้น แต่จ่ายขึ้น

ลองนึกถึงการเปลี่ยนเครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก DVD ของคุณให้กลายเป็นระบบโฮมเธียเตอร์สมบูรณ์แบบดูสิ
เพียงแค่อัปเกรดกับระบบรับสัญญาณดิจิตอลที่สวยโดดเด่นเครื่องนี้
คุณก็สัมผัสประสบการณ์ภาพและเสียงได้ดังชมในโรงภาพยนตร์และเสียงที่สมจริง

เชื่อมต่อและเฟลิดเฟลินได้จากหลายแหล่ง

- อินพุตแบบดิจิตอลหลายอินพุตสำหรับเชื่อมต่อเสียงคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งอื่นๆ
- จูนเนอร์ FM ในตัว
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพา

เปลี่ยนเสียงให้ชัดใสสมจริง

- ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง
- เสียงเซอร์ราวด DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II

ติดตั้งและใช้งานง่าย

- ติดตั้งได้รวดเร็วง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก
- ช่องเสียบ Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียงโดยรวม: 600 วัตต์
- กำลังขับ (RMS): 6 x 115W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 150 - 18000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >60 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่าอคูสติก: Concert, Drama, Action, Classic, Rock, เล่นเกมส์, Lounge, กีฬา

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องเสียงที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลังด้านข้าง: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เส้าอากาศ FM, Digital coaxial in, Digital optical in

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 100 วัตต์

ลำโพง

- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเทิลไลท์: 150-20000 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแชนเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ตัวขับลำโพงแชนเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ลำโพงตัวกลาง: 3 ทาง, ฉนวนแม่เหล็ก
- ตัวขับลำโพงตัวกลาง: ทวีตเตอร์ 1 x 2", วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงตัวกลาง: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิรตซ์
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิรตซ์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง, สายสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบโคแอกเชียล, คู่มือผู้ใช้, แบตเตอรี่ AAA x 2, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ใบรับประกันทั่วโลก, สายสัญญาณเข้า MP3

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 58 x 360 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.8 กก.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 103 x 203 x 71 มม.
- น้ำหนักของลำโพงเซอร์ราวด์: 0.45 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 440 x 105 x 75 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.29 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 163 x 363 x 369 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 5.08 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 555 x 515 x 310 มม.
- น้ำหนักหีบห่อบรรจุ: 14.5 กก.

ค่านอกกล่อง

- EAN: 87 12581 38949 9
- น้ำหนักสุทธิ: 14.6345 กก.
- ค่านอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 55.5 x 51.5 x 31 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 12.3765 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 2.258 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 55.5 x 31 x 51.5 ซม.
- EAN: 87 12581 38949 9
- น้ำหนักสุทธิ: 14.6345 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 12.3765 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 2.258 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ความยาวสายเคเบิล: 0 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 0 x 0 x 0 ซม.
- น้ำหนัก: 0 กก.

ไฮไลต์

อินพุตแบบดิจิตอลหลายอินพุต

อินพุตแบบดิจิตอลหลายอินพุตสำหรับเชื่อมต่อเสียงคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งอื่นๆ

ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูง

ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำให้การประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดุจธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆก็ได้

จูนเนอร์ FM ในตัว

จูนเนอร์ FM ในตัว

ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณเล่นไฟล์ MP3 บนระบบโซมเทียเตอร์ได้โดยตรง เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาของคุณกับแจ็คในตัวช่องเชื่อมต่อ MP3 คุณจะเพลิดเพลินกับเพลง MP3 ด้วยคุณภาพเสียงสุดยอดที่ส่งผ่านระบบโซมเทียเตอร์ของ Philips ช่องเชื่อมต่อ MP3 จึงนำพาเพลงแบบพกพาของคุณไปยังห้องนั่งเล่นอันแสนสบายในบ้านคุณ

ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งได้รวดเร็วง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก

ของเสียบ Easy-fit™

ระบบการเชื่อมต่อที่ไร้รหัสสีช่วยให้การเชื่อมต่อลำโพงและซับวูฟเฟอร์เข้ากับตัวเครื่องของระบบความบันเทิงในบ้านเป็นไปได้โดยสะดวก ด้วยการเสียบปลั๊กให้สีของปลั๊กตรงกับสีของช่องเสียบที่ด้านหลังเครื่อง



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36345
EAN: 87 12581 38949 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com