

# PHILIPS



## Radiobudzik

DAB+

Podwójny alarm



TAR3555

## Obudź się przy krystalicznie czystym dźwięku radia

Zacznij dzień z ulubioną stacją. Dzięki przesyłaniu DAB+ i FM radiobudzik zapewni niezakłócony dźwięk setek stacji. Słuchasz wieczorem? Dzięki funkcji wyłącznika czasowego radio nie będzie grać całą noc.

### Kompaktowa konstrukcja i wszechstronna funkcjonalność

- Radio cyfrowe DAB+/FM
- Kompaktowa konstrukcja. Wymiary: 131 × 54 × 131 mm
- Odbiór radia bez zakłóceń w zasięgu ręki
- Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji

### Śpij dobrze. Budź się łagodnie

- Funkcja powtarzania budzenia zapewnia dodatkową drzemkę
- Podwójny alarm. Jeden zegar, dwie pobudki
- Łagodne budzenie dzięki subtelnie narastającemu tonowi budzika lub radia
- Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej stacji radiowej

### Piękny i prosty

- Automatyczna synchronizacja czasu. Baterijne podtrzymywanie zasilania w przypadku awarii
- Wyraźny, łatwy w obsłudze wyświetlacz
- Przyciski sterujące na panelu górnym

# Dane techniczne

## Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 1 W

System dźwięku: Mono

## Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego:

2 cale

Liczba pełnozakresowych przetworników: 1

## Łączność WiFi

Bluetooth: Nie

Wejście audio: Nie

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Pasma tunera: FM, DAB/DAB+

Liczba zaprogramowanych stacji: 20 (FM), 20

(DAB)

Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, smart scan

RDS: Nie

## Udogodnienia

Kolor podświetlenia: Biały

Regulacja głośności: W górę/dół

Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

## Moc

Pobór mocy w trybie gotowości: <1 W

Rodzaj zasilania: Wejście prądu stałego

Baterijne podtrzymywanie zasilania: AAA x 2 (nie dołączone do zestawu)

Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy podczas pracy: <3 W

## Wymiary opakowania

Wysokość: 19.2 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Poziomo

Szerokość: 13.8 cm

Głębokość: 6.2 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 0.418 kg

Waga netto: 0.368 kg

Waga opakowania: 0.05 kg

## Wymiary produktu

Wysokość: 5.4 cm

Szerokość: 13.1 cm

Głębokość: 13.1 cm

Waga: 0.255 kg

## Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Zasilacz sieciowy

## Budzik

Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, Sygnał dźwiękowy

Liczba alarmów: 2

Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 min

## Zegar

Wyświetlacz: LCD

Typ: Cyfrowo

Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

# Zalety

## Odbiór radia bez zakłóceń

Od muzyki po najnowsze wiadomości — to cyfrowe radio jest Twoją przepustką do bardziej komfortowego słuchania. Tuner DAB+ zapewnia wyraźny odbiór bez zakłóceń, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 20 ulubionych stacji radiowych. Wyświetlacz wyraźnie pokazuje czas.

## Wyłącznik czasowy

Odpręż się przed snem, słuchając ulubionej stacji radiowej w tle. Wyłącznik czasowy można ustawić tak, aby radio grało przez maksymalnie 2 godziny, a po upływie ustawionego czasu samo się wyłączyło.

## Podwójny alarm

Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych alarmów, a funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym tonem budzika lub radia — w zależności od Twojego wyboru — i subtelnie wprowadzi Cię w dzień.

## Automatyczna synchronizacja czasu.

### Zapasowe zasilanie budzika

Budzik ten automatycznie synchronizuje czas, a ponadto jest wyposażony w zapasowe zasilanie baterijne. Nie trzeba więc resetować zegara lub ponownie wprowadzać ustawienia alarmu w przypadku awarii zasilania.

