

PHILIPS

AVENT

Цифровая радионяня

Audio Monitors

Абсолютно конфиденциальное
соединение

Ночник и колыбельные

Функция обратной связи

SCD506/52



Самая надежная забота о вашем малыше

Полное спокойствие во время сна вашего ребенка

Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, улучшенная передача кристально чистого звука*, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных.

Надежная технология

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

Надежное соединение для вашего спокойствия

- Информация о подключении и рабочем диапазоне
- Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша
- Энергосберегающий режим Smart ECO

Широкие возможности

- Рабочий диапазон до 330 метров*
- Увеличенное время работы: до 24 часов
- Родительский блок с аккумулятором

Помогает успокоить малыша

- Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню
- Успокаивающее действие

Основные особенности

Прием без помех с DECT



Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Кристалльно чистое звучание



Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристалльно чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

5 светодиодных индикаторов уровня звука



Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

Всегда на связи



Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

Рабочий диапазон — 330 метров



Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*.
Вне помещения — до 330 метров*.

Родительский блок с аккумулятором



Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.

Время работы: до 24 часов

Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

Успокаивающее действие

Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут убаюкать малыша.

Функция обратной связи



Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

Режим Smart ECO



Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

Характеристики

Тюнер/прием/передача

Автоматический выбор канала

Диапазон частот: DECT

Количество каналов: 120

Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора

Автоматическое предупреждение выхода из

диапазона

Индикатор заряда аккумулятора

Настройка чувствительности

Регулировка громкости

Индикаторы громкости

Аксессуары

Руководство пользователя

Адаптер перем./пост. тока

Шейный ремешок

Батарейки

Зарядная база для родительского блока: Нет

Краткое руководство пользователя

Питание

Время автономной работы: 24 часа

Питание: 120 В (США), 220 - 240 В

Технические характеристики

Диапазон температур для хранения: 10 - 40 °C

Диапазон рабочих температур (°C): 10—40 °C

Особенности

Мягкий свет ночника

Технология DECT

Рабочий диапазон в помещении: 50 м

Энергосберегающий режим Smart ECO

Рабочий диапазон вне помещения: 330 метров

Функция обратной связи

Колыбельные

Световая индикация звука: 5 светодиодных индикаторов

Регулировка громкости, индикация звука

Логистические данные

Размеры F-box (В x Ш x Г): 220 x 156 x

94 миллиметра

Этапы взросления

Этап: Беременность, 0—6 месяцев

