

# PHILIPS

Laserdrucker mit  
Scanner und WLAN

LaserMFD 6020 mit WLAN



LFF6020W

## Vereinfachen Sie Ihre tägliche Büroarbeit

Das neue Philips Laser MFD 6020W kombiniert verschiedene Routine-Büroarbeiten in nur einem Gerät: drucken, scannen und kopieren. Die Lasertechnologie spart bis zu 40 % Toner und der Eco-Modus garantiert Effizienz.

### Leicht zu bedienender Kopierer

- 99 Mehrfachkopien
- Zoom 25 bis 400 %

### Farbscanner

- Optische Auflösung 600 x 2400 dpi

### Eco-Modus für optimale Effizienz

- Komfortable Energiemanagement
- Spart bis zu 40 % Toner

### Effizienter Laserdrucker

- Mit dem Papierfach für 250 Seiten geht Ihnen das Papier nicht aus
- Druckt bis zu 20 Seiten pro Minute

### Flexibler, direkter USB-Anschluss

- Direktdruck von einem USB-Stick
- Direktscan auf einen USB-Stick

# Daten

## Drucker

Druckerauflösung: 600 x 600 dpi  
Druckgeschwindigkeit: 20 Seiten/Minute  
Manueller Duplexdruck  
Papierfach: bis zu 250 Seiten

## Scanner

Auflösung: 4800 x 4800  
Optische Auflösung: 600 x 2400 dpi

## Kopierer

Graustufen: 64  
Zoom-Funktion (vergrößern/verkleinern)  
Mehrfachkopie: bis zu 99 Seiten  
Kopierauflösung: 600 x 600 dpi  
Kopiergeschwindigkeit: 20 Seiten/Minute  
Ausweiskopierfunktion

## USB

Direktes Drucken von USB-Stick  
Direktes Scannen auf USB-Stick

## PC-Anschluss

PC-Schnittstelle USB 2.0  
WLAN-Adapter

## Zubehör

Philips PFA 821: Kartusche mit  
PLUG'N'PRINT-Karte  
Philips PFA 822: Langlebige Kartusche mit  
PLUG'N'PRINT-Karte

## Stromversorgung

Standby: 13 W  
Eco mode (Ökomodus): 10 W  
Betrieb: 340 W

## Abmessungen

Verpackt (B x T x H): 450 x 487 x 524 mm  
Ausgepackt: 344 x 447 x 386 mm

## Gewicht

Verpackt (einschließlich Länder-Set): 14,5 kg  
Ausgepackt (ohne Zubehör): 11,6 kg

## Temperaturbereich

Betrieb: 10 °C bis 32 °C  
Aufbewahrung (verpackt): -20 °C bis 40 °C

## Relative Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 20 % bis 80 %  
Aufbewahrung (verpackt): 20 % bis 80 %

## Inhalt der Standardverpackung

CDs: 2 (inkl. Handbuch)  
Gerät: inkl. Netzkabel  
Einfache Installation  
Starter-Toner  
Garantieinformationen  
WLAN-Adapter

## Betriebssysteme

Linux  
Mac OS X: 10.3 bis 10.5  
Vista x32  
Windows 2000 (> SP4)  
Windows XP (> SP1)  
x64 und Windows Server 2003: nur für den  
Druck

## Prozessor

für Windows 2000: 800 MHz  
für Windows Vista und XP: 1 GHz

## RAM

für Windows 2000: 128 MB  
für Windows Vista: 1 GB  
für Windows XP/Vista: 192 MB

## Eigenschaften

Druckmethode: Laser  
Multifunktionales Produkt

# Besonderheiten

## 99 Mehrfachkopien

99 Mehrfachkopien

## Großes Papierfach für 250 Seiten

Mit dem Papierfach für 250 Seiten geht Ihnen  
das Papier nicht aus

## Komfortable Energieverwaltung

Komfortable Energieverwaltung

## Direktdruck von einem USB-Stick

Direktdruck von einem USB-Stick

## Direktscan auf einen USB-Stick

Direktscan auf einen USB-Stick

## Optische Auflösung

Optische Auflösung 600 x 2400 dpi

## Druckt bis zu 20 Seiten pro Minute

Druck bis zu 20 Seiten pro Minute

## Spart bis zu 40 % Toner

Spart bis zu 40 % Toner

## Zoom 25 bis 400 %

Zoom 25 bis 400 %

