

# PHILIPS

Laserski faks s pisačem,  
skenerom i WLAN-om

LaserMFD 6050 WLAN



LFF6050W

## Pojednostavite svoje svakodnevne zadatke

Novi višenamjenski laserski uređaj Philips Laser MFD 6050W kombinira nekoliko rutinskih zadataka u jednom uređaju – faksiranje, ispis, skeniranje i kopiranje. Tehnologija lasera omogućava uštedu do 40% tonera, a ekološki način rada osigurava učinkovitost.

### Skener u boji

- Optička rezolucija 600 x 2400 dpi

### Ekološki način rada za veću učinkovitost

- Štedi do 40% tonera

### Učinkoviti laserski pisač

- Uz veliku ladicu za papir kapaciteta 250 listova nećete ostati bez papira
- Ispisuje brzinom od 20 str./min.

### Prilagodljivi izravni USB priključak

- Izravni ispis s USB memorije
- Izravno skeniranje na USB memoriju

### Profesionalni laserski faks-uređaj

- Brzi prijenos faksa: 2,5 s/str.
- Memorija za do 125 listova

# Specifikacije

## Laserski faks

Lako prozivanje:: prijem i slanje

Način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM)

Brzi prijenos faksa:: 2,5 s/str.

Vrsta faksa:: G3

ITU T30 standardno/T30 novo

Memorija:: do 125 stranica

Unosi imena:: 250

Prethodno definirani obrasci faksa

Rezolucija ispisa:: 600 dpi

Sudoku ispisa s rješenjima: lako - srednje - teško - izuzetno teško

Automatski uređaj za ulaganje dokumenata za 50 listova

Funkcija sandučića e-pošte

Brzina modema: 33 600 Kb/s

Zaglavlje stranice

## Pisač

Rezolucija ispisa: 600 x 600 dpi

Brzina ispisa: 20 ppm

Ručni obostrani ispis

Ladica za papir: do 250 stranica

## Skener

Rezolucija: 4800 x 4800

Optička rezolucija: 600 x 2400 dpi

## Fotokopirni uređaj

Ljestvice sivih tonova: 64

Funkcija zumiranja (povećavanje/smanjivanje)

Višestruko kopiranje: do 99 listova

Rezolucija kopiranja:: 600 x 600 dpi

Brzina kopiranja: 20 ppm

Funkcija kopiranja osobnih iskaznica

## Izravna USB veza

Arhiva faksova

Mogućnost izravnog ispisa s USB memorije

Mogućnost skeniranja na USB memoriju

## Veza s osobnim računalom

Računalno sučelje USB 2.0

WLAN hardverski ključ

## Dodatna oprema

Philips PFA 821: spremnik s PLUG'N'PRINT karticom

Philips PFA 822: dugotrajni spremnik s PLUG'N'PRINT karticom

## Napajanje

Stanje pripravnosti: 17 W

Eco način rada: 13 W

Rad: 340 W

## Dimenzije

S ambalažom (ŠxDxV): 500x487x554 mm

Bez ambalaže: 412x447x386 mm

## Težina

S ambalažom (uključujući komplet za određenu državu): 16 kg

Bez ambalaže (bez dodatne opreme): 13 kg

## Raspon temperatura

Rad: 10°C do 32°C

Pohranjeno, s ambalažom: -20°C do 40°C

## Relativna vlažnost

Rad: 20% do 80%

Pohranjeno, s ambalažom: 20% do 80%

## Standardni paket sadrži

CD-e: 2 (uključujući priručnik)

Uređaj: uključujući kabel napajanja

Easy Install

Početni toner

Podaci o jamstvu

WLAN hardverski ključ

## Operacijski sustavi

Linux

Mac OS X: 10.3 do 10.5

Vista x32

Windows 2000 (>SP4)

Windows XP (>SP1)

x64 i Windows Server 2003: samo za ispis

## Procesor

za Windows 2000: 800 MHz

za Windows Vista i XP: 1 GHz

## RAM

za Windows 2000: 128 MB

za Windows Vista: 1 GB

za Windows XP: 192 MB

## Značajke

Način ispisa: Laser

Mjesečna količina za faks: više od 50 stranica

Višenamjenski proizvod

# Istaknute znač.

## Velika ladica za papir kapaciteta 250 listova

Uz veliku ladicu za papir kapaciteta 250 listova nećete ostati bez papira

## Izravni ispis s USB memorije

Izravni ispis s USB memorije

## Izravno skeniranje na USB memoriju

Izravno skeniranje na USB memoriju

## Optička rezolucija

Optička rezolucija 600 x 2400 dpi

## Ispisuje brzinom od 20 str./min.

Ispisuje brzinom od 20 str./min.

## Štedi do 40% tonera

Štedi do 40% tonera

## Brzi prijenos faksa

Brzi prijenos faksa: 2,5 s/str.

## Memorija za do 125 listova

Memorija za do 125 listova

