

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



26PFL4007H/12

26PFL4007K/12

26PFL4007K/12

---

КК Пайдаланушы нұсқаулығы

**PHILIPS**

# Мазмұндар кестесі

<b>1</b>	<b>Жұмыстың бастау</b>	<b>3</b>
	Теледидарды шолу	3
	Теледидардың басқару элементтері	4
	Маңызды мәлімет	6
	Тұрақтылық	10
	Анықтама және қолдау	12
<b>2</b>	<b>Теледидардың пайдалану</b>	<b>13</b>
	ТД көрү	13
	Бағдарламалық нұсқаулықты көрү	17
	Медиа файлдарын көрү	18
	Smart TV шолу	20
	Өзара белсенді ТД	23
<b>3</b>	<b>Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану</b>	<b>25</b>
	Теледидардың кіріту	25
	Телешоуларды жазу	26
	Ойындар ойнату	30
	Телемәтінді көрү	31
	Блоктау мен таймерлерді орнату	32
	EasyLink функциясын пайдалану	34
	Scenea функциясын пайдалану	37
<b>4</b>	<b>Теледидарды орнату</b>	<b>38</b>
	Сурет пен дыбыс	38
	Арна параметрлері	40
	Жерсерік параметрлері	43
	Тіл параметрлері	44
	Әмбебап кіру параметрлері	45
	Басқа параметрлер	47
	Бағдарламалық жасақтаманы жанарту	47
	Әдепті параметрлерді қалпына келтіру	48
<b>5</b>	<b>Теледидардың қосу</b>	<b>49</b>
	Кабельдер туралы	49
	Құрылғылар жалғау	50
	Қосымша құрылғыларды қосу	56
	Жалғанған құрылғыны көрү	59
	Желі және интернет	60
	Жалпы интерфейс	62
<b>6</b>	<b>Ақаулықтардың жою</b>	<b>64</b>
	Жалпы мәселелер	64
	Арналарға қатысты ақаулықтар	65
	Сурет ақаулары	65
	Дыбыс ақаулары	66
	Байланыска қатысты ақаулықтар	67
	Желіге қатысты ақаулықтар	67
	Philips компаниясына хабарласу	68
<b>7</b>	<b>Әнім сипаттамалары</b>	<b>69</b>
	Куат және қабылдау	69
	Дисплей және дыбыс	69
	Экран ажыратыладылығы	69
	Мультимедиа	70
	Байланыс мүмкіндігі	71
	Жинақтағы теледидар бекітпелері	72
	Анықтама нұсқасы	72
<b>8</b>	<b>Индекс</b>	<b>73</b>

# 1 Жұмысты бастау

## Теледидарды шолу

### Айқындығы жоғары теледидар

Теледидар ажыратымдылығы жоғары (HD) экранмен жабдықталғандақтан, HD бейнені осы және қосымша әдістермен көрге болады:

- HDMI кабелімен жалғанған әрі Blu-ray дискіні ойнататын Blu-ray диск ойнатқышы
- HDMI кабелімен жалғанған әрі DVD дискіні ойнататын жоғары сапалы DVD ойнатқышы
- тікелей HD хабар таратушы (DVB-T немесе DVB-T2 MPEG4)
- кабельдік немесе спутниктік теледидар операторын ойнататын, HDMI кабелі арқылы жалғанатын айқындығы жоғары телесигналдар қабылдағышы
- HDMI кабелімен жалғанған әрі айқындығы жоғары ойындарды ойнататын айқындығы жоғары ойын консолі

### HD демо клипін көру

HD теледидардың тамаша айқындылыбы мен сурет сапасын алу үшін, HD бейнеклипти «Негізгі» мәзірден көріңіз.

[Көрсетілімдерді көру] >  > [Реттеу]  
түймесін басыңыз.

Елінізде HD арналардың қол жетімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін, Philips дилеріне хабарласыңыз немесе [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабына кіріңіз.

## Smart TV

Теледидарды Smart TV бағдарламалар жинағының көмегімен сандық өмірдің ортасы етіп жасауға болады:

- Теледидарды үй желісіне қоссаныз, фильмдерді, суреттер мен музықаны компьютерден үй желісіндегі медиа серверінен ортақ пайдалануға болады.
- Теледидарды интернетке қоссаныз, Youtube және басқа Smart TV бағдарламалар арқылы көптеген ағынды фильмдер, суреттер, музыка және т.б. пайдалана аласыз.
- Сандық арнаны көріп отырғанда, теледидарды кез келген уақытта кідіртіп, кейінірек хабар таратушымен жалғастыруға болады. Хабар таратушы USB қатты дискісінде сақталады немесе Smart TV өткізіп алған ТД бағдарламалар арқылы шығарылады.
- Теледидарды интернетке қоссаныз, тандаулы ТД көрсетілімді USB қатты дискісіне жазып алуға болады.
- Теледидарды басқару максатында Philips smartphone басқару құралын iPhone немесе Android телефонынан пайдалануға болады.

## Медиа файлын ойнату

Теледидарды USB сақтау құрылғысына жағасаныз, фильмдерді, музыканы және суреттерді көн теледидар экранында көрмөт дыбыспен көріп, тыңдай аласыз.

Сондай-ақ, компьютерді теледидарға HDMI не VGA кабелі арқылы жағауға болады.

## Бағдарламалық нұсқаулықтар

Соңғы әрі келешек жаңалықтарды «қазір және көлесі» EPG (Электрондық бағдарламалық нұсқаулық) немесе сегіз күндік EPG арқылы табуға болады.

Бағдарламалық нұсқаулар хабар таратушылар арқылы беріледі немесе оларды интернеттен алуға болады. Теледидарды интернетке қоссаныз, бағдарламаның толық мәліметтерін алуға болады.

## EasyLink


Теледидарды HDMI-CEC (тұтынушыға арналған электрондық басқару құралы) арқылы қосылатын құрылғыларға жағасаныз, мысалы, Blu-ray ойнатқышы немесе үй кинотеатры, оларды бір уақытта бір қашықтандырып көрмөттөңіз. EasyLink торабына ауысып қосылыңыз.

## Көрнекі мәзірлер

Теледидардағы көрнекі мәзірлердің көмегімен қалаған арнаға немесе медиа файлына онай өтүге болады не болмаса қажеттіліктерініңгә сай теледидар параметрлерін реттеуге болады.


## Теледидардың басқару элементтері

### Артқы басқару элементтері



1. ⓧ: Теледидарды қосу немесе оны күту режиміне ауыстыру.
2. CH +/-: көлесі немесе алдыңғы арнаға ауыстыру.
3. ⓧ: жағанған құрылғыларды таңдау.
4. ⓧ +/-: дыбыс деңгейін жоғарылату не төмендету.

## Сенсорлар




## 1. Қашықтықтан басқару пультінің сенсоры


Қашықтықтан басқару пультінің сенсорға қарай бағыттаңыз.

Қашықтықтан басқару пульті мен теледидар арасында жиһаз немесе басқа заттар көдөрігі жасап тұрмаданын тексерініз.

## Қашықтықтан басқару пульті




1. ⚡ (Құту режимі): теледидарды қосу немесе оны құту режиміне аудыстыру.
2. Ойнату түймелері: медиа файлдардың ойнатылуын бақылау.
3. SOURCE: жалғанған құрылғыларға кіру.
4. FORMAT: суреттің форматын өзгерту.
5. TV: теледидар көру үшін дереккөзді қосу.




6. ⌂(Бастапқы): «Негізгі» мәзірге өтү.
7. OK: енгізуді немесе таңдауды растау.
8. SMART TV: Smart TV мүмкіндіктеріне кіру.
9. ▲▼◆ (Жылжу түймелері): мәзірлерді шарлау және элементтерді таңдау.



10. ⓧ LIST: ТД арналар тізіміне кіру.
11. ⏺ ADJUST: ТД параметрлеріне кіру.
12. ⓘ INFO: ағымдағы әрекет туралы мәліметтерді көрсету.
13. ☐ OPTIONS: ағымдағы қол жетімді опцияларға кіру.



14. ↵(Арты): алдыңғы мәзір бетіне қайтып оралу немесе ТД функциясынан шығу.
15. CH - / CH +: арналарды аудыстыру.
16. +/- (Дауысы): дыбыс деңгейін реттеу.
17. 🔍(Дауыссыз): дыбысты өшіру немесе деңгейін қалпына келтіру.



18. Тұрлі түсті түймелер: тапсырмаларды не опцияларды таңдау.
- Хабар таратушы ұсынған қызыметтерге сәйкес келетін түймелер функциясы.
19. SUBTITLE: субтитрлерді қосу немесе өшіру.
20. 0-9(Санды түймелер): ТД арналарын таңдау немесе мәтін енгізу.
21. TEXT: телемәтінді қосу немесе өшіру.

## EasyLink басқару элементтері

**Ескерту:** Қосылған құрылғы HDMI-CEC функциясын қолдайтын болса, EasyLink басқару элементтері қол жетімді болады.

EasyLink басқару элементтері арқылы теледидарды және басқа HDMI-CEC құрылғыларын бір қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.

### EasyLink басқару элементтеріне кіру

1. Мазмұнды қосылған HDMI-CEC құрылғысынан көрү кезінде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Құрылғы түймелерін көрсету] опциясын таңдаң, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. EasyLink басқару түймесін таңдаңыз, сонаң соң OK түймесін басыңыз.

EasyLink туралы қосымша мәліметтерді Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > EasyLink функциясын пайдалану (Бет 34) бөлімінен оқыңыз.

## Смартфонды басқару

Smartphone қосымша қашықтан басқару пульті, тіпті пернетакта ретінде пайдалануға болады. Сіз, сонымен қатар, теледидардан смартфондағы суреттердің слайдшоуын көре аласыз. «**Philips My Remote**» бағдарламасын жүктеу үшін, Apple Apps дүкеніне немесе Android Market торабына кіріңіз. Бағдарлама дүкенінде берілген нұсқауларды орындаңыз.

Теледидар мен смартфонның бірдей жергілікті желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. Желілік қосылымдар туралы қосымша мәлімет алу үшін, **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 60) бөлімін оқыңыз.

## Маңызды мәлімет

### Қауіпсіздік

Теледидарды пайдаланаңың адында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

### Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Теледидарды жаңбырға немесе суға шығарманыз. Теледидардың жаңына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қойманыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды құат көзінен бірден ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланbastan бұрын оны тексеріп алу үшін Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жаңына, оның ішінде тікелей күн шуағына қойманыз. Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағданды немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаңыз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктерін немесе басқа ашық жерлеріне заттар салманыз.
- Қашықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығарманыз.

- Қуат розеткасына қатты құш салмаңыз. Қуат розеткасының қуат көзіне толық қосылғанын тексеріңіз. Бос тағылған қуат розеткасы қынға немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Теледидар айналмалы етіп орнатылғанда, электр шнурының тартылып тұрмадынына көз жеткізіңіз. Ток сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және қынға себеп болуы мүмкін.
- Теледидарды ток көзінен ажырату үшін теледидардың электр шнуры ажыратылуы керек. Электр шнурын ажыратқанда, шрундан емес, әрдайым ашасынан тартып сұрыныз. Барлық уақытта электр ашасына, электр шнурына және ток көзіне онай қол жеткізе алғыныңызға көз жеткізіңіз.

### **Теледидарды зақымдау қаупі бар!**

- Салмағы 25 кг-нан немесе 55 фунттан асатын теледидарды екі адам көтеріп тасымаудау тиіс.
- Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтагы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыныз. Теледидар мен тіреудін салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
- Теледидарды қабыргаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырга тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырга тіреуін теледидар мен қабырга тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырга орнатыңыз. TP Vision Netherlands B.V. қабыргаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жаракаттануына немесе зақымдануға жарапкершілік артпайды.
- Теледидарды сактау қажет болса, тіреуді теледидардан алып тастаңыз. Тіреу орнатылған кезде теледидарды артқы жағымен қойманыз.

- Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және закымданбас үшін айдалап ұстаныз.

### **Балалардың жаракаттану қаупі бар!**

Теледидардың балалар үстіне құлап, олардың жаракаттануына жол бермеу үшін мына сактандыру шараларын орындаңыз:

- Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қойманыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмадынына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға, кітап шкафы сияқты қабыргаға жиһаз бен теледидарды бекітіп немесе қолайлы демеусіз орналастырманыз.
- Теледидарға жету үшін жиһазға мінүден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

### **Батареяларды жұтып қою қаупі бар!**

- Бұйымда/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тыныға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаныз!

### **Қатты қызып кету қаупі бар!**

- Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Әрқашанда теледидардың жедетіліуіне айналасынан кемінде 4 дүймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың жедеткіш тесіктерін перделердін немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

### **Ток сымының зақымдану немесе өртену қаупі!**

- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстіне қойманыз.

- Найзагай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыныз. Найзагай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, қуат сымына немесе антенна кабеліне тиіспеніз.

#### Есту қабілеті зақымдану қауіпі!

- Құлакқапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

#### Тәмен температуралар


- Егер теледидар 5°C немесе 41°F мәнінен тәмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғаудан бұрын, оны корабынан шығарып алып, теледидардың температурасы белме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

#### Экран күту

- Теледидардың экранына зақым келу қаупі бар! Ешқашан экранды ұстамаңыз, баспаңыз, ысқыламаңыз немесе кез келген нысанмен қырмаңыз.
- Тазалау алдында теледидардың шнурын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауын жұмсак, әрі дымқыл шуберекпен тазалаңыз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе түрмистік тазалағыштар сияқты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Сызылуын және түсінің кетуін болдырмау үшін, мүмкіндігінше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.
- Мүмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Қозғалмайтын кескіндер дегеніміз экран бетінде ұзақ уақыт сақталатын кескіндер. Қозғалмайтын кескіндерге экрандық мәзірлер, қара жолақтар, уақыт дисплейлері және т.б. жатады. Егер қозғалмайтын кескіндерді пайдалану керек болса, экранның зақымдануын болдырмау үшін экран контрасты мен жарықтығын азайтыңыз.

#### Теледидарды блоктау

Теледидардың төменгі жағында Кенсингтон қауіпсіздік слоты бар. Теледидарды қорғау үшін, Kensington ұрлыққа қарсы құлпын сатып алыңыз (жеке сатылады).



#### Ескерту

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Барлық құқықтары қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертиледі.

Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V компаниясының немесе қатысты иеленушілерінің меншігі болып табылады. TP Vision Netherlands B.V. кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндеттінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіппері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізділігі мен колайлалығын растауға қол жеткізу керек. TP Vision Netherlands B.V. материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

TP Vision Netherlands B.V. осы құжат мазмұндыңдағы кез келген қателерге немесе осы құжат мазмұнның нәтижесі ретінде шықкан кез келген ақауларға жауапты емес. Philips құрылғысында жазылған қателер Philips қолдау көрсету веб-торабына мүмкіндігінше қыска мерзімде орнатылады және жарияланады.

### Кепілдік шарттары

- Жарақат салу, теледидаарды закымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидаарды өзіңіз жөндеуге талпынбайыз.
- Теледидаар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидаардың артқы жағында басылған сактандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидаардың жабынын шешпеніз. Қызмет көрсету немесе жөндету жұмыстары үшін әрдайым Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығымен хабарласыңыз.



- Мына нұсқаулықта нақты тыйым салынған әрекеттер немесе мына нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау тәртіптері кепілдікті жарамсыз етеді.

### Пиксель сипаттамалары

Бұл СКД/ЖД өнімінде түрлі түсті пиксельдердің саны жоғары. Оның тиімді пиксelderі 99999% не одан көп болғанымен, экранға қара дәктардың немесе жарықтың ашық нұктелерінің (қызыл, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы өнеркәсіп стандарттары шенберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

### CE белгісімен үйлесімділік



Бұл өнім 2006/95/EC (төмен көрнеу), 2004/108/EC (EMC) директиваларының тиісті талаптары мен басқа да сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.

### Электр магнитті өріспен (ЭМΘ) үйлесімділігі

TP Vision Netherlands B.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілетті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі жұмыс ұстанындарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сактау, колданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМΘ ішінде сактану болып табылады.

Philips компаниясына денсаулыққа көрі әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. TP Vision компаниясы өнімдер арналған мақсатқа дұрыс пайдаланылса, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін раставдай.

Philips компаниясы халықаралық ЭМΘ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдынғы тұтастыры үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға катысуына мүмкіндік береді.

## Сауда белгілер мен авторлық құқықтар

Windows Media - тіркелген сауда белгісі немесе Microsoft Корпорациясының Америка Құрама Штаттарында және/немесе басқа елдерде сауда белгісі.



Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған. «Dolby» және қос «D» таңбасы – Dolby зертханаларының сауда белгілері.



HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface сөз тіркестері және HDMI белгісі Америка Құрама Штаттарындағы немесе басқа елдердегі HDMI Licensing ЖШК сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Kensington және Micro Saver — дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қарастырылып жатқан өтініштері бар ACCO World Corporation корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



Келесі АҚШ патенттерінің біреуі немесе бірнешеуі қолданылады: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® және оларға қатысты логотиптер Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады.

DivX VIDEO ТУРАЛЫ: DivX® дегеніміз Rovi корпорациясының филиалы DivX ЖШС жасаған сандак бейне пішімі болып табылады. Бұл DivX бейнесін ойнататын ресми DivX Certified® құрылғысы. Файлдарды DivX бейнерлеріне түрлендіру үшін divx.com сайтына кіріңіз.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: Бұл DivX Certified® құрылғысы сатып алынған DivX Video-on-Demand (VOD) фильмдерін ойнату үшін тіркеуі керек. Тіркеу кодын алу үшін құрылғының орнату мәзірінде DivX VOD бөлімінің орнын анықтаңыз. Тіркеуді аяқтау туралы толық ақпарат үшін [vod.divx.com](http://vod.divx.com) сайтына өтіңіз.

## PlayReady дайын өнімдері

Мазмұн иелері өздерінің зияткерлік меншігін, соның ішінде авторлық құқықпен корғалған мазмұнды қорғау үшін Microsoft PlayReady™ мазмұнға кіру технологиясын пайдаланады. Бұл құрылғы PlayReady корғалған мазмұнға және/немесе WMDRM корғалған мазмұнға кіру үшін PlayReady технологиясын пайдаланады. Егер құрылғы мазмұнды пайдаланаға қатысты шектеулерді дұрыс орындаамаса, мазмұн иелері Microsoft корпорациясынан құрылғының PlayReady корғалған мазмұнны пайдалану мүмкіндігін жоюды талап етуі мүмкін. Мұндаи мүмкіндікті жою корғалмаған мазмұнға немесе басқа мазмұнға кіру технологиялары арқылы корғалған мазмұнға әсер етпеуі тиіс. Мазмұн иелері өздерінің мазмұнғына кіру үшін сізден PlayReady бағдарламасын жаңартуды талап етуі мүмкін. Егер жаңартудан бас тартсаңыз, жаңартуды қажет ететін мазмұнға кіре алмайсыз.

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

## Тұрақтылық

### Электр энергиясын үнемдеу

Бұл теледидар қуатты тиімді пайдалану мүмкіндіктерімен жасаған. Осы мүмкіндіктерге кіру үшін, кашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.

- Электр энергиясын үнемдейтін сурет параметрлері:** Электр энергиясын үнемдейтін сурет параметрлерінің жиынтығын колдануға болады. Теледидарды көріп отырған кезде, **Жасыл түсті түймө** түймесін басып, **[Құат үнемдеу]** опциясын таңдаңыз.
- Экранды өшіру:** теледидардан тек дыбысты ғана тыңдағының келсе, теледидардың экранын өшіруге болады. Басқа функциялар әдеттегідей жұмыс істеуді жағастырады.
- Жарық сенсоры:** қаранғы болғанда, кірістірілген сыртқы жарық сенсоры ТД экран жарықтығын азайтады.
- Күтү режимінде қуат төмен дәнгейде:** жетілдірілген электр тізбегі теледидардың қуатты жұмсауын барынша төмендеті әрі тұрақты күтү режимінің функциясына асер етпейді.
- Қуатты басқару:** жетілдірілген қуатты басқару мүмкіндігі осы теледидармен жұмсалатын қуатты үнемдеуге көмектеседі.  
Теледидардың жекеленген параметрлері теледидардың қатысты қуат тұтыну көлеміне қалай әсер ететінін көрү үшін, түймесін басып, **[Реттеу] > [Көрсетілімдерді көрү] > [Active Control]** опцияларын таңдаңыз.

## Пайдалануды аяқтау

Бұл өнім қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.

Бұйымдағы сыйылған дөнгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лактыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.



Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепті қоқысқа қоспай, жеке лактыруынызды өтінеміз. Есқі бұйымынызды қоқысқа дұрыс тастау коршаган ортаға және адам деңсаулығына кері асерін тигізуден сақтайтыңыз.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жаңдандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лактыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыныз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лактыру ережелерін сактау коршаған ортага және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.



## ЕО қуат белгісі

Еуропалық қуат белгісі өнімнің қуат тұтыну тобы туралы мәліметтер береді. Өнімнің қуат тұтыну тобы тым жасыл болса, бұл оның тәмен дengейде қуат тұтынатының білдіреді.

Белгіден қуатты тиімді тұтыну тобын, қолданыстағы өнімнің қуат тұтынудың орташа мәні мен 1 жылдық қуат тұтынудың орташа мәнін табуға болады. Өнімнің қуат тұтыну мәндегін, сондай-ак, елнізге тиісті Philips веб-торабынан, яғни [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV), табуға болады.

## Анықтама және қолдау

### Анықтаманы пайдалану

Экрандағы анықтама мәзіріне кіру үшін, **Сары түсті түйме** түймесін басыңыз.

Анықтама мәзірі мен теледидар мәзірі арасында ауыстырып қосу үшін, **Сары түсті түйме** түймесін басыңыз.

## Philips веб-торабына кіру

Қажетті нәрсени экрандағы [**Нұсқаулық**] арқылы таба алмасыңыз, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабына, яғни [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), кіріңіз.

Сондай-ак, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабынан келесі әрекеттерді орындауға болады:

- жиі қойылатын сұраптардың жауаптарын табу;
- осы пайдаланушы нұсқаулығының басып шығаруға болатын PDF нұсқасын жүктеп алу;
- электрондық пошта арқылы бізге нақты сұрақ жіберу;
- Қолдау көрсететін қызметкерлеріміздің бірімен онлайн режимінде сөйлесу (тек кейір елдерде кол жетімді)

## ТД форумын іздеу

Сұрағынызға пайдаланушылардың Philips ТД қауымдастырымен бұрын жауап қайтарылғаны мүмкін. [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com) торабына кіріңіз.

## Philips компаниясына хабарласу



Көмек алу үшін, елініздегі Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Немірі осы өніммен бірге берілген қағазда жазылған не болмаса [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабында көрсетілген.

Philips компаниясына хабарласу алдында, теледидардың үлгісі мен сериялық нөмірін жазып алыныз. Бұл мәліметтерді теледидардың артқы жағынан немесе оның корабынан таба аласыз.

## 2 Теледидарды пайдалану

### ТД көрү

#### Теледидарды қосу немесе өшіру



#### Теледидарды қосу

- Теледидарды желі розеткасына қосып, желі қорегі қосқышын басыңыз.
- Егер теледидар күту режимінде болса, қашықтан басқару пультінде немесе теледидардың артқы панеліндегі Ⓛ түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Теледидар жауап беруден бұрын қыска кідіріс болады.

**Көңес:** Қашықтан басқару пультін таба алмасаңыз және теледидарды күту режимінен қосыңыз келсе, теледидардың артқы бөлігіндегі кез келген түймесін басыңыз.

**Теледидарды күту режиміне ауыстыру**  
Қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардың артқы панеліндегі Ⓛ түймесін басыңыз.

Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі сенсор қызылға ауыстырады.

#### Теледидарды өшіру

Желі қуатын қосқышты өшіріңіз.

Теледидар өшеді.

**Ескертпе.** Теледидар күту режимінде болғанда не өшіп тұрганда аз мөлшерде қуат тұтынса да, ол біраз қуат жұмсайды. Теледидарды ұзак ұқыт пайдаланбасаңыз, оны негізгі қуат көзінен сұрып алыңыз.

#### Автоматты өшіру

Теледидардың осы қуатты тиімді пайдалану мүмкіндіктерімен қуатты үнемдеуге болады. Параметрлер әдепкі күйде қосылады, егер пайдаланушы төрт сағат бойы ешқандай әрекет (мысалы, қашықтан басқару пультінің түймесін немесе артқы панельдегі басқару элементін басу) жасамаса, теледидар күту режиміне автоматты тұрде ауысады.


**Автоматты тұрде өшіру функциясын ажырату үшін:**

1. Теледидарды көріп отырғанда, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл тұсті түйме** түймесін басыңыз.
2. [Автоматты сөндіру] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.  
Растау хабары көрсетіледі.

## Теледидардың дыбыс деңгейін аұрыстау

Теледидардың дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмөндөту

- Кашықтан басқару күралындағы +/- түймесін басыңыз.
- Теледидардың бүйіріндегі  +/- түймесін басыңыз.



TV



Теледидардың дыбысын өшіру немесе қосу


- Теледидардың дыбысын өшіру үшін  түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін  түймесін қайта басыңыз.

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

-  > [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Дыбыс] түймесін басыңыз.
- [Құлақаспап дыбыс деңгейі] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін, **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.

## Теледидар арналарын аудыстыру

- Кашықтан басқару пультіндегі не теледидардағы **CH +/-** түймесін басыңыз.
- Арнаның нөмірін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз



TV



## Таңдаулыларды басқару

Арналардың барлығын немесе оңай таба алатындағы таңдаулылар тізімін ғана қарап шығуға болады.

Арналар тізіміне кіру үшін **≡ LIST** түймесін басыңыз.

- Сүйікті арналар тізімін жасау**
- ≡ LIST** түймесін басыңыз.
  - Таңдаулы деп белгілеу үшін арнаны таңдап, **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
  - [Сүйікті деп белгілеу] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Таңдалған арна жүлдізшамен белгіленген.

Арнаны таңдаулылар тізімінен жою үшін, [Сүйікті деген белгіні алу] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Арна тізімін таңдау

- ≡ LIST**, одан кейін **≡ OPTIONS** түймелерін басыңыз.
- Арналарды таңдаулылар тізімінде көрсету үшін, [Тізімді таңдау] > [Сүйікті] опциясын, ал барлық арналарды көрсету үшін, [Барлығы] опциясын таңданыз.
- Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

## Арналар тізімін басқару

Арналар орнатылған сон, оларды басқаруға болады:

- Арналардың атауларын өзгерту
- Арналарды ретке келтіру
- Сандық радионы тыңдау

### Арналардың атауларын өзгерту

Арналардың атауларын өзгертуге болады. Атаулары арналарды таңдағанда көрсетіледі.

1. Теледидарды көріп отырған кезде LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. Атауы өзгертилетін арнаны таңдап, OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Атауын өзгерту] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Эрбір таңбаны таңдау үшін, **Жылжу түймелері**, одан кейін OK түймелерін басыңыз.

### Кеңестер:

- Енгізу экранында OK түймесін басу арқылы **Экрандық пернетақтаны** косуға болады.
- Бас және кіши әріпке аудиостыру үшін [ABC] немесе [abc] түймесін басыңыз.

5. Эрекетті аяқтаған сон, **[Дайын]**

опциясын таңдал, одан кейін раставу үшін OK түймесін басыңыз.

6. Шығу үшін, түймесін басыңыз.

### Арналарды ретке келтіру

Арналар орнатылған сон, арналардың тізімдегі ретке келтіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. Реті өзгертилетін арнаны таңдап, OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Қайта ретке келтіру] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Белгіленген арнаны басқа орынға жылжыту үшін **Жылжу түймелері** түймесін, сонаң сон OK түймесін басыңыз.

5. Келесі опциялардың біреуін таңдал, OK түймесін басыңыз.

- **[Косу]:** Арнаны қажетті орынға орналастыру.

- **[Алмас-у]:** Басқа арнамен орнын аудиостыру.

6. Эрекетті аяқтаған сон, OPTIONS түймесін басың, одан кейін **[Шығу]** опциясын таңдаңыз.

### Сандық радионы тыңдау

Сандық радио арналары қол жетімді болса, оларды тыңдауға болады.

Теледидар арналарын орнатқанда, олар да автоматтый түрде орнатылады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде LIST түймесін басыңыз. Арналар тізімі көрсетіледі.

2. OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Тізімді таңдау] > [Радио] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Радио арнасын таңдал, OK түймесін басыңыз.

## Көзді таңдау

Жалғанған құрылғыны келесі әдістердің бірімен көрүге болады:

- Оның белгілесін «Негізгі» мәзірге қосыңыз.
- Дереккөз мәзірінен таңдаңыз.

**Ескертпе.** HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны теледидарға жалғасаңыз, ол автоматтый түрде «Негізгі» мәзірге қосылады.

### Жаңа құрылғы қосу

1. Құрылғыны жалғап, қосыңыз.

2. түймесін басыңыз.

3. [Құрылғы қосу] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Экрандағы нұсқауларды орынданыз.

Теледидар қосылымын таңдау сұралса, осы құрылғы пайдаланатын қосқышты таңдаңыз.

### Бастапқы мәзірден көрү

Жаңа құрылғыны бастапқы мәзірге қосқан сон, оны колдануды бастау үшін белгілесін басуға болады.

1. түймесін басыңыз.

2. Бастапқы мәзірден құрылғының белгілесін таңдаңыз.

3. Раставу үшін OK түймесін басыңыз.

## Дереккөз мәзірінен көрү

- Сондай-ақ, косқыштардың атауларының тізімін көрсете үшін **SOURCE** түймесін басуға болады. Құрылғыны теледидарға қосатын косқышты таңдаңыз.
1. **SOURCE** түймесін басыңыз.
  2. Тізімнен қосқышты таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
  3. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

## Зерделі параметрлерді пайдалану

Теледидарда смарт сурет және дыбыс параметрлері бар. Осы параметрлерді қолдануға немесе теншеуге болады.

### Қалаған сурет параметрін таңдау

1. Теледидарды көріп отырған кезде **ADJUST** түймесін басыңыз.
  2. **[Зерделі сурет]** опциясын таңдаңыз.
  3. Келесі параметрлердің біреуін таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Жеке]:** жеке сурет параметрлерін қолдану.
  - **[Жанды]:** күндіз көруге ен қолайлы толыққанды әрі динамикалық параметрлер.
  - **[Табиғи]:** табиғи сурет параметрлері.
  - **[Кино]:** фильмдер үшін ен қолайлы параметрлер.
  - **[Ойын]:** ойындар үшін ен қолайлы параметрлер.
  - **[Куат үнемдеу]:** қуатты тиімді үнемдейтін параметрлер.
  - **[Стандартты]:** көптеген орталарға және бейне түрлеріне сәйкес келетін әдепкі параметрлер.
  - **[Фотосурет]:** фотосуреттер үшін ен қолайлы параметрлер.
  - **[Пайдалануыш орнатқан]:** жеке сурет параметрлерін теншеу әрі сақтау.

### Қалаған дыбыс параметрін таңдау

1. Теледидарды көріп отырған кезде **ADJUST** түйmesін басыңыз.
  2. **[Зерделі дыбыс]** опциясын таңдаңыз.
  3. Келесі параметрлердің біреуін таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Жеке]:** жекелеген дыбыс параметрін қолдану.

- **[Стандартты]:** көптеген орталарға және дыбыс түрлеріне сәйкес келетін параметрлер.
- **[Жаңалықтар]:** жаңалықтар сияқты ауызша дыбыс үшін ен қолайлы параметрлер .
- **[Кино]:** фильмдер үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Ойын]:** ойындар үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Драма]:** Драмалық бағдарламалар үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Спорт]:** Спорт ойындары үшін ен қолайлы параметрлер.

## Сурет форматын өзгерту

Бейне көзіне сәйкестендіру үшін, сурет форматын өзгертуге болады.

1. **ADJUST** түймесін басыңыз.
2. **[Сурет форматы]** опциясын таңdap, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Суреттің форматын таңdap, оны растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Кол жетімді сурет форматтары бейне көзіне байланысты болады:

- **[Автотолтыру]:** Экранды толтыратын етіп суретті реттейді (субтитрлер көрсетілп тұрады). Экран аз бүрмаланғанда ұсынылады, бірақ катты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- **[Автомасштабтау]:** Экранды толтыратын етіп суретті үлкейтү. Экран аз бүрмаланғанда ұсынылады, бірақ катты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- **[Шамадан тыс үлкейту]:** 4:3 таратылымдарының жан-жағындағы кара жолактарды кетіру. Катты дискіге немесе компьютерге ұсынылаған.
- **[Кен экраны 16:9]:** 4:3 форматын 16:9 масштабына өзгерту. Катты дискіге немесе компьютерге ұсынылаған.
- **[Кен экран]:** 4:3 форматын 16:9 масштабына созу.

- [Масштабта емес]:** Компьютер үшін барынша толық мәлімет беру. Сурет мәзірінде компьютер режимі таңдалғанда ғана қол жетімді болады.

## Бағдарламалық нұсқаулықты көрү

### Хабар таратушыдан

Сандық теледидар арналары туралы акпаратты хабар таратушылар беретін бағдарламалық нұсқаулықтар арқылы қарап шығуға болады. Мына акпаратқа кіретіндер:

- Хабар таратушымен колдау көрсетілетін болса, бір күндік («Қазір және келесі») не ең көбі сезіг күндік арналар кестесі
- Бағдарламалар туралы мәлімет

**Ескерту.** Бағдарламалық нұсқаулықтар тек кейір елдерде ғана қол жетімді.

#### Бағдарламалық нұсқаулықты орнату

Бағдарламалық нұсқаулықты пайдалану алдында мына параметрлерді тексеріңіз:

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Бағдарлама нұсқаулығы] опцияларын таңдаңыз.
3. [Хабар тарататын станциядан] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

#### Теледидардың бағдарламалық нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. [Бағдарлама нұсқаулығы] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

#### Теледидардың бағдарламалық нұсқаулығының опцияларын пайдалану

Көрсетілетін мәліметті реттеуге болады:

- Бағдарламалар басталғанда еске салу
  - Таңдалған арналарды ғана көрсету
1. Бағдарламалық нұсқаулықта OPTIONS түймесін басыңыз.
  2. Опцияны таңдал, OK түймесін басыңыз:
  - **[Еске салуды орнату]:** Бағдарламаны еске салғыштарды орнату.

- [Еске салуды өшіру]:** Бағдарламаны еске салғыштарды алып тастау.
- [Күнді өзгерту]:** Көрсету үшін күнді таңдау.
- [Қосымша ақпарат]:** Бағдарлама туралы мәліметтерді көрсету.
- [Жаңр бойынша іздеу]:** Телебағдарламаларды жаңр бойынша іздеу.
- [Жоспарланған еске салуар]:** Бағдарламаларды еске салғыштарды тізімде көрсету.

### Интернеттен

Теледар интернетке қосылған болса, бағдарламалық нұсқаулықты интернеттенн алуга болады. Интернеттенн алынатын бағд нұсқаулыққа кіретіндер:

- Арна жоспарлары
- Бағдарламалар туралы мәлімет

**Ескертпе.** Интернеттенн алынатын бағдарламалық нұсқаулықтар хабар таратушыға байланысты болады.

#### Бағдарламалық нұсқаулықты орнату

Бағдарламалық нұсқаулықты пайдалану алдында мына параметрлерді тексеріңіз:

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Бағдарлама нұсқаулығы] опцияларын таңдаңыз.
3. [Желіден] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

#### Теледидардың бағдарламалық нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. [Бағдарлама нұсқаулығы] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Бағдарламалық нұсқауды алғаш рет қарап отырсаныз, нұсқаулықты жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

#### Теледидардың бағдарламалық нұсқаулығының опцияларын пайдалану

Бағд нұсқаулықты келесі әрекеттерді орындау үшін колдануға болады:

- Бағдарламалардың жазбаларын жоспарлау
- Арналарды анықтау

- Субтитрлер қол жетімді болғанда косу
  - Экрандық қашықтан басқару пультін көрсету
1. Бағдарламалық нұсқаулықта OPTIONS түймесін басыңыз.
2. Опцияны таңдал, **OK** түймесін басыңыз:
- **[Жазу]:** жоспарланған жазбаны орнату.
  - **[Арнаның анықтау]:** арна ақпаратын қолмен жаңарту.
  - **[Күнді таңдау]:** Көрсету үшін қунді таңдау.
  - **[Колмен жазу]:** жазбаны қолмен орнату.
  - **[Қосымша түймелерді көрсету]:** экрандық қашықтан басқару пультін көрсету.
  - **[Бетті қайта жүктеу]:** бет көрінісін жаңарту.
  - **[Бетті масштабтау]:** бет көрінісінін масштаб, деңгейін өзгерту.
  - **[Қауіпсіздік ақпараты]:** бағдарлама қауіпсіздігі туралы мәліметтерді көрсету.
  - **[Субтитрлер]:** субтитрлерді қол жетімді болғанда қосу немесе өшіру.

## Медиа файлдарын көру

### Не істеуге болады

Бейнелерді, суреттерді және музыканы теледидарда мына құрылғылардан ойнатуға болады:

- Компьютер үй желісі арқылы қосылған
- Теледидарға жалғанған USB құрылғысы

### Файлдарды компьютерден ойнату

#### Қажетті әрекеттер

- Universal Plug and Play (uPnP) маршрутизаторы арқылы қосылған сымды немесе сымсыз үй желісі
- Wi-Fi бар үлгілерге немесе теледидарды үй желісінде қосатын сымды кабеліне арналған Philips сымсыз USB адаптер (PTA01)
- Компьютерде іске қосылатын медиа сервер бағдарламасы
- Медиа сервер бағдарламасын іске қосуға мүмкіндік беретін компьютер корғанысындағы тиісті параметрлер

#### Желіні орнату

1. Теледидар мен компьютерді бір үй желісінде қосыңыз. **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 60) бөлімін караңыз.

2. Компьютер мен маршрутизаторды қосыңыз.

#### Медиа файлын ортақ пайдалану мүмкіндігін орнату

1. Медиа файлдарын ортақ пайдалану үшін, компьютерде медиа сервер бағдарламасын орнатыңыз. Кейбір қол жетімді медиа серверінің бағдарламаларына мыналар жатады:

- **Компьютер үшін:** Windows Media Player 11 (немесе кейінгі) не болмаса TVersity
  - **Мас жүйесі үшін:** Twonky
2. Медиа сервері арқылы компьютерде медиа файлды ортақ пайдалану мүмкіндігін қосыңыз. Медиа серверін орнату жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін, медиа серверінің веб-торбына кіріңіз.

#### Файлдарды ойнату

1. Қашықтан басқару пультіндегі түймесін басыңыз.

2. **[Сіздің желіңіз]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Егер желіні орнату басталса, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

3. Мазмұн браузерінен файлды таңдал, одан кейін оны ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару пультіндегі **Ойнату түймелері** түймесін басыңыз.

## Файлдарды USB құрылғысынан ойнату

Егер USB құрылғысында фотосуреттер, бейнелер немесе музика файлдары бар болса, файлдарды теледидарда ойнатуға болады.

### Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB сақтау құрылғысына қолдау көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердін закымдануына немесе жоғалуына жауап бермейді.
- USB портын шамадан көп жүктеменің. Егер 500 mA-ден аса қуат тұтынатын USB сақтау құрылғысын жалғасаңыз, оның өзінін сыртқы қуат көзіне жалғанып тұрганын тексеріңіз.

### USB мазмұндарын карау

1. USB құрылғысын теледидардағы USB қосқышына жалғаңыз.
2.  түймесін басып, **[USB шолу]** параметрін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
3. Мазмұн браузерінен файлды таңдал, одан кейін оны ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару пультіндегі **Ойнату түймелері** түймесін басыңыз.

## Ойнату опциялары

### Бейнені көру

Бейне файлын таңдау үшін, **Жылжу түймелері** түймесін басып, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- Бейнені кідірту үшін,  түймесін басыңыз.
- Бейнені тоқтату үшін,  түймесін басыңыз.

- Бейне ішінде алға немесе артқа қарай іздеу үшін  немесе  түймесін басыңыз.
- Алдыңғы немесе келесі бейнені өткізу үшін, **CH - / CH +** түймесін басыңыз.
- Мазмұн шолғышынан шығу үшін  түймесін басып тұрыңыз.

### Бейнені ойнату опциялары

Бейнені ойнату кезінде, келесі бейне опцияларына кіру үшін  **OPTIONS** түймесін басыңыз:

- **[Тоқтату]:** Ойнатуды тоқтату.
- **[Қайталу]:** Бейнені қайталау.
- **[Еркін: қосулы] / [Еркін өшірүлі]:** Бейнелерді кездейсоқ ойнатуды қосу немесе ажырату.
- **[Ақпаратты көрсетеу]:** Файл туралы ақпаратты көрсетеу.

### Музыканы тыңдау

Музыка жолын таңдау үшін, алдымен **Жылжу түймелері** түймесін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- Кідірту үшін,  түймесін басыңыз.
- Тоқтату үшін,  түймесін басыңыз.
- Музыка ішінде алға немесе артқа қарай іздеу үшін  немесе  түймесін басыңыз.
- Алдыңғы немесе келесі әнді өткізу үшін, **CH - / CH +** түймесін басыңыз.
- Мазмұн шолғышынан шығу үшін  түймесін басып тұрыңыз.

### Музыканы ойнату опциялары

Келесі музыка параметрлеріне кіру немесе олардан шығу үшін  **OPTIONS** түймесін басыңыз.

- **[Тоқтату]:** Дыбысты ойнатуды тоқтату.
- **[Қайталу]:** Тректі немесе альбомды қайталау.
- **[Бір рет ойнату]:** Тректі бір рет ойнату.
- **[Еркін: қосулы] / [Еркін өшірүлі]:** Тректі кездейсоқ ойнатуды қосу немесе ажырату.
- **[Ақпаратты көрсетеу]:** Файл туралы ақпаратты көрсетеу.

## Суреттерді көрү

Сурет таңдау үшін, **Жылжу түймелері** түймесін басып, одан кейін слайд көрсетуді бастау үшін, **OK** түймесін басыныз.

- Кідірту үшін, **II** түймесін басыныз.
- Тоқтату үшін, **■** түймесін басыныз.
- Слайдшоуды кідірту немесе тоқтату үшін, **OK** түймесін басыныз.
- Алдыңғы немесе келесі файлды өткізу үшін, **CH - or CH +** түймесін басыныз.
- Мазмұн шолғышынан шығу үшін **⬅** түймесін басып тұрыныз.

## Суреттерді слайд түрінде көрсетеу опциялары

Келесі сурет параметрлеріне кіру немесе олардан шығу үшін **OPTIONS** түймесін басыныз.

- **[Ақпаратты көрсетеу]:** Файл туралы ақпаратты көрсетеу.
- **[Тоқтату]:** Слайд көрсетуді тоқтату.
- **[Айналдыру]:** Файлды айналдыру.
- **[Қайталау]:** Слайд көрсетуді қайталау.
- **[Бір рет ойнату]:** Файлды бір рет ойнату.
- **[Еркін өшірулі] / [Еркін: қосулы]:** Слайд көрсетіліміндегі суреттердің кездейсоқ көрсетілуін косу немесе ажырату.
- **[Слайдшоу жылдамдығы]:** Слайд көрсетіліміндегі әр суреттің көрсетілу уақытын орнату.
- **[Слайдшоу қозғалысы]:** Бір суреттен екіншісіне өтуді орнату.
- **[Scenea етіп орнату]:** Таңдалған суретті теледидардағы тұсқағаз ретінде орнату. **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Scenea мүмкіндігін көрү > Теледидар тұсқағаздарын жүктеу** (Бет 37) бөлімін қараңыз.

## Smart TV шолу

### Не істеуге болады

Интернет бағдарламаларымен, яғни теледидар үшін арнайы орнатылған интернет веб-тораптар арқылы келесі мүмкіндіктерді және т.б. қолдануға болады:

- Газет тақырыптарын оку
- Бейнелерді көрү және жалға алу
- Аяу райы болжамын тексеру
- Өткізіп алған ТД бағдарламаларды көрү

Smart TV қатысты форум веб-торабынан Smart TV қызметтері туралы қосымша мәліметтер алыныз:

[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

### Ескертпе:


- Smart TV қызметтері мен бағдарламалары елге байланысты әр түрлі болады.
- ТД қуып-жету колданбалары мен олардың ТД бағдарламаларының кол жетімділігі теледидардың ел параметрінің пәні болып табылады. Кол жетімді бағдарламаларды анықтау үшін, бағдарлама ішінен теледидардың бағдарламалық нұсқаулығына кіріңіз.
- Smart TV бір бетті бір уақытта толық экранда көрсетеді.
- Кейір веб-сайттар толық көрсетілмейі мүмкін. Қосылатын модульдерді талап ететін функциялар кол жетімсіз болуы мүмкін.
- TP Vision Netherlands B.V. мамзұнға және мазмұн провайдерлері арқылы берілген мазмұн сапасына жауапты болмайды.

## Не қажет

1. Үй желісінде теледидаңды интернетке қосыныз
2. Теледидаңда Smart TV қызметтерін реттеніз.
3. (Міндетті емес) Компьютерде, ерекше артықшылықтар және өнім туралы жаңаңтылған мәліметтер алу үшін Philips жүйесінде тіркелініз. Кез келген уақытта тіркелуге болады.

## Теледидаңды Интернетке қосу

1. Үй желісінде, жоғары жылдамдықпен істейтін машрутизаторды интернетке қосыныз.
2. Маршрутізаторды қосыныз.
3. Желіні орнатыңыз. **Теледидаңды қосу > Желі және интернет** (Бет 60) бөлімін қаранды.



## Smart TV қызметін іске қосу

1. **Home** түймесін басып, **[Smart TV]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыныз.  
Пайдалану шарттары көрсетіледі.
2. Тіркелуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Smart TV қызметіне кіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **SMART TV** түймесін басуға болады.

**Ескертпе.** Smart TV қызметін алғаш рет қосқанда, ересектер бағдарламаларын құлышпа мақсатында ата-аналық басқару мүмкіндігін іске қосу сұралады. Ересектер бағдарламаларын құлыштасаныз, Smart TV үшін орнатылған жарнамалар мен веб-беттер кіре алатындей өзгеріссіз қалады.

## Smart TV бағдарламаларға кіру

Бағдарламаларға Smart TV негізгі бетінен кіруге болады. Бұл беттегі белгішелер ТД орнатылған бағдарламаларды көрсетеді.

- Кіретін бағдарламаны таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін басып, одан кейін растау үшін **OK** түймесін басыныз.
- Негізгі экранға қосымша бағдарламалар қосу үшін, **[App галереясы]** түймесін басыныз.
- Интернеттегі веб-сайттарды интернет бағдарламаларының көмегімен шолыныз.
- Қосымша ақпарат алу үшін, Smart TV жылдам нұсқаулықты Smart TV негізгі бетінен оқып шығыныз.

## Бағдарламалар қосу

1. **[App галереясы]** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыныз.
2. Бағдарламалар іздеу үшін **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыңыз.
3. Бағдарламаны таңдал, оны негізгі экранға қосу үшін **OK** түймесін басыныз.

## Кеңестер:

- Басқа елдерде қол жетімді бағдарламаларды іздеуге болады.
- Smart TV негізгі бетіне оралу үшін **≡ LIST** түймесін басыныз.

**Ескертпе.** Smart TV қызметтері автоматты түрде жаңаңтылады. Соңғы жаңартуларды көру үшін, **[App галереясы]** ішінде **[Барлығы]** параметрін **[Жана]** параметріне өзгертіңіз.

## Веб-тораптарға кіру

1. Интернет бағдарламасын таңдал, **OK** түймесін басыныз.
  2. Веб-мекенжай өрісін, одан кейін **OK** түймесін басыныз.
- Экранда пернетақта пайда болады.
3. Веб-мекенжайдың әрбір таңбасын енгізу үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) және **OK** түймесін басыныз.

**Кеңес.** Веб-мекенжайды енгізу үшін, ТД қашықтан басқару пультіндегі **Санды түймелер** (Санды түймелерін) де пайдалануға болады.

## **Бетті масштабтау**

Интернет бетте ұлғайту және кішірерту үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. **OPTIONS** түймесін басып, одан кейін [Бетті масштабтау] опциясын таңдаңыз.

2. Ұлкейту параметрін орнату үшін, сырғытпалы жолакты пайдаланыңыз.
3. Бөлектелген элементтерге өту және интернет бет арқылы айналдырып көру үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыңыз.

## **Беттерді айналдырып көру**

Веб-бетте жоғары және төмен айналдыру үшін, **P+** және **P-** түймесін басыңыз.

## **Бетті қайта жүктеу**

Егер бет дұрыс жүктелмese, **OPTIONS**, одан кейін [Бетті қайта жүктеу] түймелерін басыңыз.

## **Қауіпсіздік жайлы мәліметтерді көру**

Бет туралы қауіпсіздік мәліметтерін көру үшін, **OPTIONS** түймесін басып, одан кейін [Қауіпсіздік акпараты] опциясын таңдаңыз.

---

## **Smart TV опциялары**

Бағдарламаларға Smart TV негізгі экранынан өзгерістер енгізу үшін **OPTIONS** түймесін басып, төмендегі элементтердің кез келгеніне кіріңіз:

- [App жою]
- [App құлпыттау]
- [App құлпын ашу]
- [App жылжыту]

## **Smart TV жадын тазалау**

Smart TV жадын толығымен тазалауда болады, соның ішінде, таңдаулылар, атапаналық бақылау коды, құпия сөздер, cookie-файлдары және журнал.

**Ескертпе.** Бұл опция Smart TV жадын толығымен қалпына келтіреді. Сонымен бірге ол басқа өзара белсенді бағдарламалардың параметрлерін жояды, мысалы, MHEG, HbbTV және MHP.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Желі параметрлері] түймесін таңдаңыз.
3. [Apps жадын өшіру] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

---

## **Бейнелерді онлайн режимінде жалға алу**

### **Не істеуге болады**

Бұл теледидармен бейнені Smart TV қызметінде онлайн бейнелер дүкені бағдарламалары арқызы жалға алуға болады. Бейнені келесі қадамдарды орындаңыз, жалға алуға болады:

1. Бейнелер дүкені бағдарламасын ашыңыз. Тіркелу немесе пайдаланушы мәліметтерін енгізу қажет болуы мүмкін.
2. Бейнені таңдаңыз.
3. Желі арқылы төлем жасаңыз.
4. Көретін бейнені жүктеніз.
5. Бейнені көруді бастаңыз.

### **Қажетті әрекеттер**

- Теледидардың жоғары жылдамдықпен тарату қосылымы арқылы интернетке қосылып тұрғанын тексеріңіз. **Теледидарды қосу** > **Желі және интернет** (Бет 60) бөлімін қарыңыз.
- Аз дегенде 4 ГБ сыйымдылығы бар USB қатты дискісін теледидарға жалғаңыз. Жоғары ажыратымдылығы бар бейнелер үшін аз дегенде 8 ГБ сактау сыйымдылығы бар қатты дискін пайдаланыңыз.

**Ескертпе.** Бейнелер жазу, кірдірту және жалға алу үшін жалғыз сактау құрылғыны да пайдалануға болады. Аз дегенде 250 ГБ сыйымдылығы ері бір секунд ішінде 30 МБ тасымалдау жылдамдығы бар үйлесімді USB 2.0 қатты дискісін жалғаңыз. See

**Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану** > **Телешоуларды жазу** > **USB қатты дискісін салу** бөлімін қарыңыз.

### **USB қатты дискісін пішімдеу**

Жалға алынған бейнелерді жүктеу алдында USB қатты дискісін пішімдеу керек. USB қатты дискісіндегі бар мазмұн толығымен жойылады.

1. Теледидарды қосыңыз.
2. USB қатты дискін теледидардағы USB үшіндеңін жағалаңыз.
3. Қатты дискіні пішімдеуді бастау үшін **II** түймесін басыңыз.
4. Пішімдеген соң, USB қатты дискін теледидарда жалғанған күйінде қалдырыңыз.

#### **Бейнелер дүкеніне кіру**

1. **Home > [Smart TV]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Сондай-ақ, қашықтан басқару пультіндегі **SMART TV** түймесін басыңыз.
2. Елініздегі қол жетімді бейнелер дүкені бағдарламаларын іздеу үшін **[App галереясы]** опциясына кіріңіз.

3. Дүкенді таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін, содан кейін растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Бейне дүкенінің белгішесі басты бетке қосылады.

4. Дүкенді көрү үшін, оның белгішесін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

#### **Бейнені жалға алу**

Бейнені жалға алу үшін, бейнелер дүкені бағдарламасын ашып, бейнені табыңыз. Бейнені жалға алу, төлеу әрі жүктөу мақсатында экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Ескертпе.** Бейнені таңдау және жалға алу дүкенге байланысты әр түрлі болады. Қосымша ақпарат алу үшін, бейнелер дүкені веб-торабына кіріңіз.

#### **Төлем**

Дүкен сізден кіруді немесе есептік жазбаңыз жок болған жағдайда, жаңасын ашуды сұрайды. Кіру аты электрондық пошта мекенжайы мен жеке PIN кодынан тұруы тиіс. Тіркелген кезде төлем әдісін таңдауға болады, несие картасы немесе көбінесе қауіпсіздік коды.

#### **Бейне жүктөу**

Төлегенмен кейін, бейнені бейне жадына жүктей аласыз. Жүктөу барысында, теледидар бейне ойнатуға дайын екенін ескерткенше телебағдарламаны көруді жағластыруға болады.

Егер жүктеуден бас тарсаныз, бейнені жалға беру мерзімі біткенге дейін жүктеп алуға болады.

#### **Бейнені көрү**

1. Smart TV қызметіне кіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **SMART TV** түймесін басыңыз.
2. Орнатылған бейнелер дүкені негізгі экранда көрсетіледі.
3. Бейнені жалға алған бейнелер дүкенін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
4. Кіру мәліметтеріңізben онлайн бейнелер дүкеніне кіріңіз.
5. Жүктелген бейнелердің тізімінен бейнені таңдаңыз, соңан соң оны ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.

## **Өзара белсенді ТД**

#### **Не істеуге болады**

Өзара белсенді теледидармен сандық ТД хабар таратушылар қамтамасыз ететін қосымша ақпаратты немесе ойын-сауық беттерді көруге болады. Сандық мазмұна тікелей жауап беру арқылы шынымен өзара белсенділікті пайдаланып көруге болады.

**Ескерту:** бұл мүмкіндік көмегімен файлдарды теледидарда жүктей алмайсыз.

Хабар таратушылар түрлі өзара белсенді ТД жүйелерін пайдаланады, мысалы:

- HbbTV (Гибридті интернет арқылы тарату ТД)
- iTV (Өзара белсенді ТД — MHEG)
- MHP (Мультимедиалық негізгі платформа)
- DTVi (Өзара белсенді сандық ТД)

Елінізде өзара белсенді жүйенің қайсысы кол жетімді екенін көрү мақсатында қосымша ақпарат алу үшін хабар таратушының веб-торабына кіріңіз.

Пайдалануға болады өзара белсенді әрекеттердің мысалы берілген:

- Телебағдарламалар туралы мәліметтер көрү
- Сұрақ-жауап сайтына немесе байқауға қатысу

- Ойындар ойнату
- Онлайн режимінде сатып алу
- VOD бағдарламасына төлеу
- Дауыс беру
- Сөйлесу

## Қажетті әрекеттер

Бұл қызметті пайдалану үшін, мыналар қажет:

- өзара белсенді қызметтері бар сандық арналар
- uPnP маршрутизаторы арқылы қосылған сымды немесе сымсыз үй желісі.

Желілік байланыс туралы ақпарат алу үшін, **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 60) бөлімін қараңыз.

## Өзара белсенді теледидарға кіру

Өзара белсенді қызметтерді ұсынатын арналардың көбісі өздерінің өзара белсенді бағдарламаны ашу үшін **Қызыл түсті түйме** (Қызыл түйме) немесе **OK** түймесін басыңыз.

1. Өзара белсенді қызметтері бар сандық арнаға ауыстырыңыз.  
Бағдарлама жүктелгенде, жыптылықтайтын таңба көрсетіледі. Бағдарлама жүктеліп болғанда, белгішесі көрсетіледі.
2. Өзара белсенді бағдарламаны ашу үшін, **Қызыл түсті түйме** (Қызыл түйме) немесе **OK** түймесін басыңыз.
3. Экрандағы нұсқауларды орынданыз.
4. Өзара белсенді бетті жабу үшін, немесе экрандық түймені басыңыз.

Өзара белсенді беттерді шарлау үшін, мынаны пайдаланыңыз:

- **Жылжу түймелері** (Сан түймелері)
- **Тұрлі түсті түймелер** (Сан түймелері)
- **Санды түймелер** (Сан түймелері)
- 

Өзара белсенді беттердегі бейне ойнатуды басқару үшін, мынаны басыңыз:

- ойнату үшін ►
- кідірту үшін ▶▶
- тоқтату үшін ■■■

Арнадағы HbbTV жүйесін бұғаттау үшін:

1. **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Осы арнадағы HbbTV] > [Θшірулі] түймесін таңдаңыз.

Барлық арналардағы HbbTV жүйесін бұғаттау үшін:

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [HbbTV] > [Θшірулі] тармағын таңдаңыз.

# 3 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

## Теледидарды кідірту

### Не істеуге болады

Сандық арнаны көріп отырғанда, конырауға жауап беру не үзіліс жасау үшін бағдарламаны кідіртуге болады.

Таратылып теледидарға жалғанған USB қатты дискісіне сакталады. Бағдарламаны кез келген үақытта қайта ойнатуға болады.

#### Ескертпе.

- Бағдарламаны көп дегенде 90 минутқа кідіртуге болады.

### Не қажет

- Сандық арналарды кабылдау үшін теледидарды баптанаңыз.  
**Теледидарды орнату > Арна параметрлері > Автоматты түрде орнату** (Бет 40) бөлімін қараңыз.
- Аз дегенде 32 Гб сыйысымыдышы әрі бір секунд ішінде 30 Мб тасымалдау жылдамдығы бар үйлесімді USB 2.0 қатты дискісін жалғаңыз.

### USB қатты дискісін орнату

Теледидарды кідірту үшін, USB қатты дискісін теледидарға жалғап, оны пішімдеуініз керек.

Егер теледидар USB қатты дискісін анықтай алmasa, оны NTFS файлдық жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, сонаң соң әрекетті қайталаныңыз.

#### Ескерту:


- TP Vision компаниясы USB қатты дискісіне қолдау көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердін закымдануына немесе жоғалыуна жауап бермейді.
- Пішімдеу жалғанған USB қатты дискісінен барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұракты қосып ұстаңыз. USB қатты дискісіндеgi мазмұнға басқа теледидардан не компьютерден кіру мүмкін емес.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп куат тұтынатын USB қатты дискісін жалғасаңыз, онын өзінің сыртқы куат көзіне қосылып тұрганын тексерініз.

1. Теледидар мен USB қатты дискісінің өшіп тұрганын тексерініз.

2. Басқа USB құрылғылардың теледидарға жалғаңып тұрмағанын тексерініз.


3. USB қатты дискісін тікелей теледидарға жалғаңыз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын жалғайтын болсаңыз, USB қатты дискісін USB хаби арқылы жалғаңыз.

**Ескертпе.** USB қатты дискісін пішімдегендеге, басқа USB құрылғыларды теледидарға жалғамаңыз.



4. Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискіні қосыңыз.
  5. Сандық теледидар арнасына ауысып қосыңыз.
  6. Пішімдеуді бастау үшін, ■ түймесін басыңыз.
  7. Пішімдеу үрдісін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Ескерте.** Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарды қоспаңыз немесе USB қатты дискін ажыратпаңыз.

## Тікелей теледидар таратуын кідірту



1. Сандық арнада теледидар бағдарламасын кідірту үшін, ■ түймесін басыңыз.
2. Көруді жалғастыру үшін, ► түймесін басыңыз.

Күй жолағы келесі уақыт көрсеткіштерін көрсетеді:

- A.** Бағдарлама алғаш рет кідіртілген кезде.
  - B.** Кідіртілген бағдарлама ағымдағы уақытта ойнатылатын кезде.
  - C.** Тікелей көрсетілетін бағдарлама ағымдағы уақытта таратылған кезде.
- Сакталған таратылымды көру үшін, артқа не алға қарай іздеу мақсатында ◀◀ не ▶▶ түймесін басыңыз.
  - Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін, ◀◀ не ▶▶ түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Тікелей теледидардан көрсетілетін таратылымды көру үшін, ■ түймесін басыңыз.

**Ескерте:** Жазу орындалуы кезінде теледидар таратуын кідірту мүмкін емес.

**Егер тәменделегілердің бірін орындасаныз, USB қатты дискіндең сақталған таратылым жойылады:**

- USB қатты дискін ажыратыңыз.
- Телебағдарлама жазуды бастаңыз.
- Smart TV қызметіне кіріңіз.
- Теледидарды куту режиміне ауыстырыңыз.
- Басқа арнаға ауыстырыңыз.
- Жалғанған құрылғыдан көру үшін кайнар көзді ауыстырыңыз, мысалы, Blu-ray диск ойнатышы, сандық кабылдағыш немесе USB сақтау құрылғысы.

## Телешоуларды жазу

### Не істеуге болады

Теледидар интернетке қосылған болса, телебағдарламаны USB қатты дискінде жазуға болады. Ағымдағы телебағдарламаларды немесе кейінгі телебағдарламаны жазуға болады.

Жазбаларды теледидардың электрондық бағдарлама нұсқаулығында бастаңыз және басқарыңыз. **Теледидарды пайдалану > Бағдарлама нұсқаулығын көру > Интернеттен** (Бет 17) бөлімін караңыз.

**Ескерте:**

- Жазу тек қана интернет бағдарламасының бағыттауышы бар елдерде және теледидар интернетке қосылған кезде қолдауга ие болады.
- Солтүстік Еуропа елдерінде теледидар бағдарламаларды жазу кезінде субтитрлерге шектеулі қолдау көрсетеді.

## Қажетті әрекеттер

Теледидар бағдарламасын жазу үшін төмөндегін орындаңыз:

- Сандық теледидар арналарын кабылдау үшін теледидарды балтанаыз (DVB тарату немесе оған ұксас).  
**Теледидарды орнату > Арна параметрлері > Автоматты түрде орнату** (Бет 40) бөлімін қараңыз.
- Теледидардың жоғары жылдамдықпен тарату косылымы арқылы интернетке косылып тұрғанын тексеріңіз. **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 60) бөлімін қараңыз.
- Аз дегендे 250 Гб сыйымдылығы әрі бір секунд ішінде 30 Мб тасымалдау жылдамдығы бар үйлесімді USB 2.0 қатты дискін жалғаңыз.

**Ескертпе.** Телешоударды жазу әрі кіріту үшін бір HDD кабелін пайдалануға болады.

Бағдарлама нұсқаулығы жазуды қолдайтынын не қолдамайтынын тексеру үшін:

🏠 түймесін басып, **[Бағдарлама нұсқаулығы]** параметрін таңдаңыз.

Бағдарламалық нұсқаулығы бетінде **[ТД жазу]** түймесін тапсаныз, жазбаларды орнатуға әрі басқаруға болады.

**[ТД жазу]** түймесін таппасаңыз, бағдарламалық нұсқаулық деректері желі арқылы жаңартылатындей орнатылғанын тексеріңіз.

🏠 > **[Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Бағдарлама нұсқаулығы] > [Желіден]** тармағын таңдаңыз.

## USB қатты дискін орнату

Телешоударды жазу үшін, USB қатты дискін теледидарға жалғап, оны пішімдеуінз керек.


Егер теледидар USB қатты дискін анықтай алмаса, оны NTFS файлдық жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, сонан сон әрекетті қайталаңыз.

### Ескертү:

- TP Vision компаниясы қатты дискіге колдау көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалуына жарап бермейді.
- Пішімдеу жалғанған қатты дискідегі барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұркты косып ұстаныз. USB қатты дискіндең мазмұнға басқа теледидардан не компьютерден кіру мүмкін емес.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп қуат тұтынатын USB қатты дискін жалғасаңыз, оның өзінің сыртқы қуат көзіне косылып тұрғанын тексеріңіз.

1. Теледидар мен USB қатты дискінің өшіп тұрғанын тексеріңіз.
2. Басқа USB құрылғылардың теледидарға жалғаңып тұрмаганын тексеріңіз.
3. USB қатты дискін тікелей теледидарға жалғаңыз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын жалғайтын болсаңыз, USB қатты дискін USB хаби арқылы жалғаңыз.

**Ескертпе.** USB қатты дискісін пішімдегенде, басқа USB құрылғыларды теледидарға жалғамаңыз.



4. Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискіні қосыңыз.
5. Сандақ теледидар арнасына ауысып қосыңыз.
6. Пішімдеуді бастау үшін, ■ түймесін басыңыз.
7. Пішімдеу үрдісін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орынданызы.

**Ескерту.** Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарды қоспаңыз немесе USB қатты дискісін ажыратпаңыз.

## Жазуды бастау

### Бір рет түртіп жазу

Ағымдағы көріп отырған бағдарламаны жазу үшін, қашықтан басқару пультіндегі ● түймесін пайдалануға болады:

1. Теледидарды көріп отырған кезде ● түймесін басыңыз.
- Жазу бірден басталады. Жазудың аяқталу уақытын таңдауға болатын ашылмалы терезе көрсетіледі.
2. [Жоспарлау] опциясын таңдап, аяқталу уақытын раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.



Жазуды кез келген уақытта тоқтату үшін, ■ түймесін басыңыз.

### Ескертпе:

- Жазу барысында теледидар арналарын ауыстырып косу мүмкін емес.
- Жазу барысында теледидар таратуын кірірту мүмкін емес.

## Телебағдарламаны жазуды жоспарлау

Бүгін немесе сегіз күннен кейін таратылатын бағдарламаны жазуды жоспарлауға болады.

1. түймесін басып, [Бағдарлама нұсқаулығы] параметрін таңдаңыз.

2. Жазылатын арна мен бағдарламаны таңдаңыз.

- Бағдарламаларды айналдырып көру үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыныз.
- Арнаны таңдау үшін, арна нөмірін енгізіңіз.
- Күнді өзгерту үшін, беттің жоғарғы жағында күнді таңдаңы да, **OK** түймесін басыңыз. Күнді ашылмалы терезеден таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3. Бағдарламаны таңдап, **□ OPTIONS** түймесін басыңыз да, **[Жазу]** опциясын таңдаңыз.

4. Бағдарламаны жоспарлаған аяқталу уақыты ішінде жазу үшін, жазу уақытын өзгерініз.

5. **[Жоспарлау]** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Бағдарлама жазуға жоспарланады.

Жазулардың үстінен жазуды жоспарласаңыз, ескерту хабары көрсетіледі.

Жазуларды орныңызда болмаған жағдайда жоспарласаңыз, теледиадарды күтүрежимінде қалдырығаныңызды және USB қатты дисқісін косқаныңызды тексерініз.

#### **Жазуды уақыт бойынша жоспарлау**

Ешбір бағдарламаға байланыстырылмаған жазуды уақыт бойынша жоспарлау үшін:

1. **⌂** түймесін басыңыз, одан кейін **[Бағдарлама нұсқаулығы]** таңдаңыз.

2. **□ OPTIONS** түймесін басып, **[Қолмен жазу]** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3. Диалогтық терезеде арна, күн мен уақыт ұзақтығын орнатыңыз.

4. **[Жоспарлау]** таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

#### **Бағдарлама туралы ақпарат**

Бағдарлама туралы қосымша ақпаратты көру үшін бағдарламалық нұсқаулық тізімінен бағдарламаны таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз. Бұл бағдарламаның күйіне байланысты оны көруді бастауға, оны жазуды жоспарлауға, жазбаны ойнатуға немесе жазбаны осы беттен жоюға болады.

## **Жазбаларды көрү**

Телебағдарламаны жазған соң, оны көргө болады.

1. **⌂** түймесін басыңыз, **[Бағдарлама нұсқаулығы]** > **[{0} жазулары]** параметрін таңдаңыз, сонан соң **OK** түймесін басыңыз.

Жазбалар тізімі көрсетіледі.

2. Тізімнен жазбаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Жазбаны ойнату басталады.

**Ескертпе:** **[{0} жазулары]** ішінде жақшадағы сан қол жетімді аяқталған жазбалардың санына байланысты өзгереді. Оның орнына **[ТД жазу]** көрсөніз, аяқталған жазбалар жоқ деген сөз.

Ойнатуды қашықтан басқару пультіндегі **Ойнату түймелері** түймесі арқыл басқаруға болады:

- Ойнату немесе кідірту үшін, ► немесе ■ түймесін басыңыз.
- Алға не артқа қарай іздеу үшін, ►► не ◀◀ түймесін басыңыз.
- Тоқтату үшін, ■■ түймесін басыңыз.

#### **Ескертпе.**

- Егер хабар таратушы күн санын азайтса, жазбаны бағдарлама таратылғаннан кейін көргө болады, жазбалар тізімі жазба мерзімі шықпас бүрүн қалған күн санын көрсетеді.
- Егер жазба мерзімі шықса немесе хабар таратышы ойнату мүмкіндігін шектесе, жазуды ойнату мүмкін емес.

## Жазбаларды басқару

Жазбаларды басқару үшін, аяқталған әрі жоспарланған жазбалар тізімін қарыңыз.

1. түймесін басып, [Бағдарлама нұсқаулығы] > [{0} жазулары] опциясын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.  
Жазбалар тізімі көрсетіледі.

**Ескертпе.**[{0} жазулары] опциясында жақшадағы сан аяқталған жазбалар санын көрсетеді. Оның орнына **[ТД жазу]** көрсөніз, аяқталған жазбалар жоқ деген сөз.

Бұл тізімнен келесі әрекеттерді орындаі аласыз:

- Көрсетін жазбаны таңдау
- Жазбаны жою
- Жазуды уақыт бойынша жоспарлау
- Жоспарланған жазудан бас тарту
- Қатты дискідегі қалған бос орнын тексеру

### Жоспарланған жазудан бас тарту

1. Жазбаны таңдал, **OPTIONS** түймесін басыңыз.  
2. [**Жаз. жоспарламау**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Жазбаны жою

1. Жазбаны таңдал, **OPTIONS** түймесін басыңыз.  
2. [**Жазуды жою**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

### Сәтсіз жазбалар

Егер жоспарланған жазбаға таратушы жол бермесе немесе жазба жоспар бойынша орындаласа, ол жазбалар тізімінде [**Сәтсіз**] ретінде белгіленеді.

## Ойындар ойнату

### Ойын консолін қосу

Теледидарда жобаланған ойындар ойнауга болады. Бастау алдында ойын консолін осы теледидарға қосыңыз. **ТД қосу** > **Күрүлғыларды қосу** > **Ойын консолі** (Бет 53) бөлімін оқыңыз.

Онай катынасу үшін ойын консолін басты мәзірге қосыңыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [**Күрүлғы қосу**] > [**Ойын консолі**] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Ойын консолін қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Ойын параметрі

Ойын ойнау үшін ТД дисплейін суретті кідіртпей, [**Ойын**] параметрлердегі [**Зерделі сурет**] опциясы арқылы онтайландыруға болады.

- Ойын консолін «Негізгі» мәзірге [**Ойын консолі**] ретінде коссаныз, теледидар автоматты түрде ойын параметріне ауысады.
- Ойын консолі бастапқы мәзірге Blu-ray диск ойнатқышы немесе DVD ойнатқышы ретінде автоматты түрде қосылса, ойнауды бастамас бұрын [**Зерделі сурет**] параметрін [**Ойын**] параметріне орнатыңыз.

### Ойын параметріне ауысу

1. **ADJUST** түймесін басыңыз.
2. [**Зерделі сурет**] > [**Ойын**] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. ТД ойын ойнауга дайын.

**Ескертпе.** Ойын сессиясы аяқталғанда, әдеткі [**Зерделі сурет**] параметріне қайта ауысыңыз.

## Телемәтінді көрү

### Бетті таңдау

Телемәтін функциясы бар арналарды көріп отырганда, телемәтінді көрүге болады.

1. Телемәтін функциясы бар арнаны таңдап, **TEXT** түймесін басыңыз.

2. Бетті келесі әдістердің бірімен таңдаңыз:

- Беттің нөмірін **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
- Келесі не алдыңғы бетті көрү үшін, **CH + / CH -** - басыңыз.
- Тұрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Тұрлай түсті түймелер** басыңыз.
- 3. Шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.

### Телемәтін опциялары

1. Телемәтінді көргенде, **OPTIONS** түймесін басыңыз.

2. Кез келген опцияны таңдаңыз:

- **[Бетті қатыру] / [Бетті босату]:** Ағымдағы бетті қатыру немесе босату.
- **[Екі экранды] / [Толық экран]:** Қос экрандық телемәтінді қосу немесе ажырату. Қос экран ағымдағы арна мен телемәтін хабарын ТД экраны бөлінген екі жартысынан көрсетеді.
- **[Т.О.Р. шоу]:** беттер кестесі (Б.К.) телемәтін таратылымдары бет нөмірлерін енгізбей, бір тақырыптан екіншісіне секіруге мүмкіндік береді.
- **[Ұлттайту] / [Қалыпты көрініс]:** Бетті ұлттайту. Ұлттайтіген көріністе жылжу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- **[Көрсету]:** Жұмбактардың немесе бас қатырыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын ақпаратты жасырады немесе көрсетеді.
- **[Ішкі беттер циклы]:** Егер қосалқы беттер бар болса, олардың әрқайсысы автоматты түрде көрсетіледі.
- **[Тіл]:** басқа таңбалар жиынтығын дұрыс көрсету үшін басқа тіл тобына ауысу.

3. Шығу үшін **OPTIONS** түймесін басыңыз.

### Телемәтін тілі

Басқа телемәтін тілдерін қамтамасыз ететін таратушылары бар сандық ТД арналары үшін қалаған негізгі және косымша тілді таңдауға болады.

1. **OK** түймесін басыңыз.

2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері]** немесе **[Жерсерік параметрлері]** опциясын таңдаңыз.

3. **[Тілдер] > [Негізгі телемәтін]** немесе **[Көмекші телемәтін]** опциясын таңдаңыз.

4. Тілді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

### Қосалқы беттер

Телемәтін бетінде бірнеше косымша беттер бар болса, әрбір косымша бетті кезекпен қарауға болады. Ішкі беттер негізгі бет нөмірі қасындағы жолақта көрсетіледі.

Косымша беттер қол жетімді болса, оларды таңдау үшін, **◀** не **▶** түймесін басыңыз.

### Іздеу

Ағымдағы телемәтін бетінде бар сөзді не санды іздеуге болады.

1. Телемәтінді көрген кезде, бірінші сөзді немесе санды бөлектеу үшін **OK** түймесін басыңыз.

2. Ізделетін сөзді немесе санды елемей өту үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.

3. Іздеуді бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

4. Іздеу қызметінен шығу үшін, ешбір сөз не сан бөлекtelмегенше **▲** түймесін басыңыз.

## Сандық телемәтін

Сандық ТД арналарды таратушы арнағы сандық мәтінді не өзара белсенді қызыметтерді ұсынатын болса, сандық телемәтінді көргө болады. BBC1 секілді арналарда бірнеше өзара белсенді мүмкіндіктері бар сандық телемәтін бар болуы мүмкін.

**Ескертпе.** Субтитрлер таратылып қосылғанда, сандық мәтін қызыметтері бұғатталады. **Теледидарды орнату > Тіл параметрлері > Сандық арналардағы субтитрлер** (Бет 45) бөлімін оқыңыз.

Сандық телемәтін қызыметінде болғанда:

- Элементтерді таңдау немесе белгілеу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- Опцияны таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басыңыз, растау немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

## Телемәтін 2.5

Телемәтін 2.5 арқылы телемәтінді, қалыпты түріне қарағанда, бірнеше түсте ері жақсы графикамен көргө болады. Егер 2.5 телемәтін нұсқасы арна арқылы таратылса, ол әдепті мәні бойынша қосылады.

**Teletext 2.5 қызыметін қосу немесе өшіру**

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] опцияларын таңдаңыз.
3. [Телемәтін 2,5] > [Қосулы] немесе [Өшірул] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Блоктау мен таймерлерді орнату

### Сағат

Теледидар экранынан сағатты көрсетуге болады. Сағат телевизия қызыметтерін көрсететін операторының тарататын уақытты көрсетеді.

**Теледидар сағатын көрсету**

1. Теледидарды көріп отырган кезде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Статус] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сағат теледидар экранының тәменгі он жақ бұрышында көрсетіледі.

**Сағат режимін өзгерту**

Сағат режимін автоматты не қолмен режимін өзгертуге болады. Әдеткіде ол UTC уақытына автоматты түрде синхрондайтын автоматты режимге орнатылған. Егер теледидарының UTC берген деректерін қабылдай алмаса, сағат режимін **[Колмен]** күйіне өзгертиліз.

1. Теледидарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] опцияларын таңдаңыз.
3. [Сағат] > [Автоматты сағат режимі] опциясын таңдаңыз.
4. [Автоматты], [Колмен] немесе [Елең байланысты] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

**Жазғы уақытқа өтуді қосу не ажырату**

Аймаққа байланысты жазғы уақытқа өтуді қосуға не ажыратуға болады. Жазғы уақытқа өтуді қосу не ажырату алдында, сағат режимін **[Елең байланысты]** параметріне орнатыңыз.

1. [Сағат] мәзірінде **[Жаздық уақыт]** > **[Жаздық уақыт]** немесе **[Стандартты уақыт]** параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Жазғы уақытқа өтү мүмкіндігі қосылған не ажыратылған.

**Сағатты қолмен орнату**

Күн мен уақытты қолмен орнатуға болады. Бастамас бұрын, сағат режимін **[Колмен]** параметріне орнатыңыз.

- [Сағат]** (Сағат) мәзірінде, **[Күн]** не **[Уақыт]** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Таңдау үшін **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыңыз.
- [Дайын]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Күту күйі таймері

Теледидарды нақты уақыт өткен соң күту режиміне ауыстырып косуға болады. Нақты уақытты есептегендеге, теледидарды ертерек өшіруге не күту күйі таймерін қалпына келтіруге болады.

- Home** түймесін басыңыз.
- [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Тұнгі таймер]** опцияларын таңдаңыз.
- Автоматты өшү таймерін орнату үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз. Күту күйі таймерін он минуттық қадаммен 180 минутқа орнатуға болады. Күту күйі таймерін өшіру үшін, оны нөл минут мәнінде орнатыңыз.
- Күту күйі таймерін косу үшін **OK** түймесін басыңыз. Нақты уақыт өткен соң, теледидар күту режиміне ауысады.

## Балалардан қорғау құлпы

Балаларды қолайсыз телебағдарламалардан қорғау үшін теледидарды немесе жасқа байланысты шектелген бағдарламаларды бұғаттауға болады.

**Балалардан қорғау құлпышының кодын қою** немесе **өзгерту**

- Home** түймесін басыңыз.
- [Реттеу] > [Арна параметрлері]** немесе **[Жерсерік параметрлері]** > **[Балалардан қорғау құлпы]** опциясын таңдаңыз.
- [Кодты орнату]** немесе **[Кодты өзгерту]** тармағын таңдаңыз.
- Кодты **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.

**Кеңес:** Код ұмытылған жағдайда, қолданыстағы кодтардың үстінен жазу үшін, «8888» енгізіңіз.

- Арналарды құлпыптау** немесе **құлпын ашу**
- Балалардан қорғау құлпы мәзірінен **[Арнаны құлпыптау]** опциясын таңдаңыз.
  - Санды түймелер** көмегімен балалардан қорғау кодын енгізіңіз. **[Арнаны құлпыптау]** мәзірі шығады.
  - Блокталатын немесе блоктан шығарылатын арналарды таңдаңыз.

## Ата-аналық құлпып деңгейі

Теледидарды тек балаңыздың жасынан кіші жас деңгейлері орнатылған бағдарламаларды көрсететін етіп қоюға болады. Бұл шектеу бағдарламаларды жасқа байланысты жіктейтін таратушылардан алынған сандық арналарға ғана қолданылады.

- Home** түймесін басыңыз.
- [Реттеу] > [Арна параметрлері]** немесе **[Жерсерік параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
- [Балалардан қорғау құлпы]** > **[Ата-аналық рейтинг]** опиясын таңдаңыз. Балалардың көруін шектейтін блоктау кодын енгізу сұралады.
- Сұрағанда, ата-аналық құлпып кодын **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.
- Жас деңгейін таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Таңдалған жас деңгейінен жоғары барлық бағдарламалар блокталады.
- Балалардың көруін шектейтін блоктау кодтары туралы акпарат алу үшін **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін** пайдалану > **Блоктауды және** таймерлерді орнату > **Балалардың көруін шектейтін блоктау** (Бет 33) бөлімін қараңыз.

# EasyLink функциясын пайдалану

## Не істеуге болады

Philips EasyLink жетілдірлген басқару мүмкіндіктерін пайдаланып, HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды тиімді пайдаланыңыз. HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды HDMI кабелімен теледидарға жалғап, оларды ТД қашықтан басқару пультімен бір үақытта басқарыңыз.

**Ескерту:** Басқа брендтер HDMI-CEC функциясын басқаша сипаттайды. Мысалы, Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) немесе BRAVIA Sync (Sony). Барлық брендтер Philips EasyLink мүмкіндігімен толық үйлесімді болмайды.

Philips EasyLink қызметтіне ауысып қосылған соң, келесі мүмкіндіктер қол жетімді болады:

### Бір рет тұртіп ойнату

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны ойнатқанда, теледидар күті режимінен қосылып, тиісті көзге ауысады.

### Бір рет тұрту арқылы күті

Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі ⌂ түймесін басқан кезде, теледидар мен барлық HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылар күті режимінде ауысады.

### EasyLink қашықтан басқару пульти

Теледидардың қашықтан басқару пульти арқылы бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды басқаруға болады.

### Жүйенің дыбысын басқару

Егер динамиктері бар HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI ARC қосқышы арқылы жалғасаңыз, теледидар динамиктерінің орнына теледидарды сол динамиктерден тұндауға болады.

### Дыбысты синхрондау

Теледидарға үй кинотеатрын жалғасаңыз, сурет пен дыбыс арасындағы кіздірісті алдын алу үшін дыбыс пен бейнені синхрондаға болады.

## Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасына басқа құрылғылардын суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

### Субтитрі бар бейне үшін дисплейді барынша үлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасауды мүмкін; ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын үзгартыу үшін, Auto subtitle shift (Авто субтитрді жылжыту) функциясын қосып, субтитрлерді бейненің жоғарғы жағынан көрсетуге болады.

### Теледидар күті режимінде болғанда басқа құрылғыны тындау

Теледидар күті режимінде тұрса да, теледидардың динамиктері арқылы қосылған HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны тындаі аласыз.

## Не қажет

- Кемінде екі HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI кабелі арқылы жалғаңыз. **Теледидарды қосу > Кабельдер туралы > HDMI** (Бет 49) бөлімін қарандыз.
- Эрбір HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны дұрыс конфигурацияланызы
- EasyLink функциясын қосыңыз

### EasyLink функциясын қосыңыз

1. ⌂ түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Қосулы] немесе [Өшірулі] опциясын таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

## Құрылғыларды бір мезгілде басқару

Бұл параметрді қолдайтын бірнеше HDMI-СЕС жүйесімен үйлесімді құрылғыны жалғасаныз, сондай құрылғылардың барлығын ТД қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.

**Ескертпе.** Бұл қосымша параметр. Бұл параметрді қолдамайтын құрылғылар қашықтан басқару пульті арқылы басқарылмайды.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [EasyLink қашықтан басқару пульті] > [Косулы] немесе [Өшірүлі] опциясын таңдаңыз.
4. Іске косу үшін OK түймесін басыңыз.

**Көңестер:**

- Теледидарды басқаруға оралу үшін түймесін басыңыз, сонан соң [Теледидар көрү] параметрін таңдаңыз.
- Басқа құрылғыны басқару үшін, түймесін басып, бараптап мәзірден құрылғыны таңдаңыз.
- Шығу үшін түймесін басыңыз.

### EasyLink түймелері

HDMI-СЕС жүйесімен үйлесімді құрылғыларды ТД қашықтан басқару пультіндегі мына түймелер арқылы басқаруға болады:

- теледидар мен жалғанған құрылғыны косу не күту режиміне ауыстыру.
- **Ойнату түймелері:** Бейнені немесе музыканы ойнатуды басқару.
- **Санды түймелер:** Тақырыпты, бөлімді немесе тректі таңдау.
- **OK:** Қосылған құрылғыда ойнатуды бастау, кірту немесе жалғастыру, таңдауды косу немесе құрылғы мәзіріне кіру.
- : жалғанған құрылғыда артқа не алға қарай іздеу.
- : теледидардың бараптап мәзірін көрсету.

Құрылғыларды, сондай-ақ, экрандағы қашықтан басқару пульті (ЭКБП) арқылы кол жетімді болатын EasyLink түймелерімен басқаруға болады.

### ЭКБП мүмкіндігіне өту

1. Мазмұнды қосылған құрылғысынан көрү кезінде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Құрылғы түймелерін көрсету] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. Экрандағы түймені таңдап, OK түймесін басыңыз.
4. Шығу үшін, түймесін басыңыз.

## Динамик шығысын таңдау

Егер қосылған құрылғы HDMI СЕС стандартымен үйлесімді болса, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығаруға болады. Қосымша дыбыс кабельдердің қажеті жок. Құрылғыны теледидардың HDMI коннекторына жалғағанызыға көз жеткізіңіз. Қараныз: **Теледидарды косу > Кабельдер туралы > HDMI (Бет 49).**

### Теледидар динамиктерін реттеу

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] > [Теледидар динамиктері] опцияларын таңдаңыз.
3. Опцияны таңдал, OK түймесін басыңыз:
  - **[Өшірүлі]:** Теледидар динамиктерін өшіру.
  - **[Косулы]:** Теледидар динамиктерін косу.
  - **[EasyLink]:** Теледидар дыбысын қосылған HDMI-СЕС құрылғысы арқылы шығару. Реттеу мәзірі арқылы теледидар дыбысын жалғанған HDMI-СЕС дыбыс құрылғысына ауыстырып қосыңыз.
  - **[EasyLink автоқосылуы]:** автоматты түрде теледидар динамиктерін өшіру және теледидар дыбысын жалғанған HDMI-СЕС дыбыс құрылғысына шығару.

## Динамик шығысын Реттеу мәзірі арқылы таңдау

Егер [EasyLink] немесе [EasyLink автоқосылуы] таңдалса, теледидар дыбысын қосу үшін «Реттеу» мәзіріне кірге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде **ADJUST** түймесін басыңыз.
2. [Дауыс зорайтқыш] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Келесілердің бірін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

- **[ТД]:** әдепті параметр ретінде қосылған болады.

Теледидардың дыбысын қосылған күрылғы жүйенің дыбысты басқаруына ауысқанша теледидар және қосылған HDMI-CEC дыбыс күрылғысы арқылы шығарыныз. Бұдан кейін теледидар дыбысы қосылған күрылғы арқылы шығарылады.

- **[Күшеткіш]:** Дыбысты қосылған HDMI-CEC күрылғысы арқылы шығарыныз. Егер жүйенің дыбыс режимі күрылғыда қосылмаған болса, дыбыс теледидар динамиктерінен шығуды жалғастырады. [EasyLink автоқосылуы] опциясы таңдалса, жалғанғани күрылғыдан теледидар жүйенің дыбыс режимін қосуды сұрайды.

## HDMI ARC функциясымен үйлесімді күрылғы арқылы

Егер HDMI-ARC функциясымен үйлесімді күрылғы HDMI ARC коннекторы арқылы теледидарға қосылса, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығаруға болады. Қосымша аудио кабель қажет емес.

1. **↑** түймесін басыңыз.
  2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
  3. [HDMI 1 - ARC] таңдаңыз.
  4. Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Қосуы]:** Теледидар дыбысын қосылған ARC функциясымен үйлесімді күрылғы арқылы естініз.

- **[Өшірүлі]** Теледидар дыбысын теледидардың динамиктері арқылы немесе сандық аудио шығыс коннекторымен қосылған күрылғы арқылы естініз.

5. Ойнатуды қашықтан басқару пультінін ойнату түймелерімен басқарыныз.

## Дыбысты синхрондау

Теледидар үй кинотеатры жүйесіне (HTS) жалғанған болса әрі сурет пен дыбыс арасында кіріс бар болса, оларды синхрондауға болады.

- Philips үй кинотеатры жүйесін кодансаңыз, дыбыс пен бейне автоматты түрде синхрондалады.
- Басқа HTS түрлері үшін дыбыс пен бейнені синхрондау максатында теледидардағы дыбысты синхрондауды кіртуді қосуыңыз керек.

## Дыбыс шығаруды кідірту функциясын қосу

1. **↑** түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] опцияларын таңдаңыз.
3. [Дыбыс шығысы кідіру үақыты] > [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасына басқа күрылғылардың суретті өндеу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

### Pixel Plus Link (Қосымша пикSEL қосу) функциясын қосу

1. **↑** түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [ПикSEL + байланыс] > [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Бейне дисплейін барынша ұлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасайды, бірақ ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын ұлғайту үшін, авто субтитрді жылжытуды қосуға болады. Сонда, субтитрлер бейне суретінін үстінен көрсетіледі.

### Субтитрдің автоматты жылжуын қосу

- түймесін басыңыз.
- [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] > [Авто субтитрлерді ауыстыру] опцияларын таңдаңыз.
- [Қосулы] параметрін таңдап, одан кейін қосу үшін, **OK** түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Теледидардың сурет форматының **[Автоформат]** немесе **[Кен экранды 16:9]** параметріне орнатылғандығын тексерініз.

## Теледидар күту режимінде болғанда басқа құрылғыны тыңдау

Теледидар күту режимінде болса да, теледидардың динамиктері арқылы жалғанған HDMI-СЕС жүйесімен үйлесімді құрылғыны тыңдауға болады.

- Жалғанған Philips EasyLink құрылғысынан дыбыс сигналдарын қабылдау үшін, **ADJUST** түймесін басыңыз.

Қол жетімді болса, дыбыс режимі ғана қосылады.

- Теледидардағы теледидар экранын өшірү туралы нұскауды орындаңыз.
- Дыбыстың ойнатылуын теледидардың қашықтан басқару пультімен басқарыңыз.

## Scenea функциясын пайдалану

### Не істеуге болады

Scenea функциясымен суретті теледидардағы тұсқағаз түрінде көрсетуге болады. Әдетті суретті көрсетініз не болмаса, өзініздің суретінізді тұсқағаз ретінде жүктеніз.

Тұсқағаз 240 минут не күту күйі таймері уақытында көрсетіледі.

### Қосу

- түймесін басыңыз.
  - [Scenea] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Ескертпе.** Тұсқағаз 240 минут не күту күйі таймері уақытында көрсетіледі. Күту күйі таймері туралы қосымша мәліметтер алу үшін, **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Құлыптауды және таймерлерді орнату > Күту күйі таймері** (Бет 33) бөлімін қараңыз.

### Теледидар үшін тұсқағаз жүктеу

Сондай-ак, өзініздің суретінізді жалғанған USB сақтау құрылғыснан немесе компьютерден тұсқағаз ретінде жүктегенде болады.

**Ескертпе.** Жаңа сурет жүктегендеге, ол колданыстағы суреттің орнына жүктеледі.

- USB сақтау құрылғысын теледидарға жалғаңыз немесе желіге қосылыңыз.
- түймесін басыңыз.
- [USB шолу] немесе [Your network] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Суретті таңдап, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- [Scenea етіп орнату] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- [Иә] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Scenea функциясынан шығу үшін кез келген түймені басыңыз.

# 4 Теледидарды орнату

## Сурет пен дыбыс

### Параметрлер шебері

Сурет пен дыбыс параметрлерін, таңдалған параметрді бірден көрсететін, параметрлер көмекшісі арқылы таңдауға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Жылдам сурет және дыбыс параметрі] опцияларын таңдап, OK түймесін басыңыз.
3. [Бастау] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Қажетті параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орынданыз.

### Суреттің қосымша параметрлері

Сурет мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Сурет] опцияларын таңдап, OK түймесін басыңыз.
3. Реттеу үшін параметрді таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

**Ескерім:** \* таңбасымен белгіленген опциялар белгілі бір үлгілерде ғана қол жетімді.

- **[Зерделі сурет]:** алдын ала анықталған смарт сурет параметрлеріне кіру.
- **[Нөлдеу]:** әдепкі зауыттық параметрлерді қалпына келтіру.
- **[Артқы жарық контрасты]:** теледидардың фондық жарығының контрастын реттеу.
- **[Жарықтық]:** Құнгырт аумактардың қарқыны мен мәліметтерін реттейді.
- **[Тұсі]:** тұс қанықтығының деңгейін реттеу.
- **[Ренк]:** NTSC деректерінде тұс өзгерістерін толықтыру.

- **[Айқындылық]:** Кескіннің анықтығын реттейді.
- **[Шылды азайту]:** Кескіндегі шуды сүзгілейді және азайтады.
- **[Ренк]:** Кескіннің тұс балансын реттейді.
- **[Пайдаланушы ренкі]:** ренк параметрін реттеу.
- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]\*:** қолданыстағы пикселге сәйкестендірү мақсатында әрбір пикседі накты реттеу үшін қосымша параметрлерді басқарады. Бұл параметр керемет, айқындығы жоғары суретті жасайды.

- **[HD Natural Motion]\*:**

Козғалыс дірлін азайтып, бірқалыпты қозғалысты қамтамасыз етеді.

- **[Clear LCD]\*:** асырмала

козғалыс айқындығын қосып, үздік қара тұс деңгейін, жылпылықтаусыз жоғары контрасты, бірқалыпты сурет мен үлкен көрү бүршының жақсартады.

- **[Тамаша ажыратымдылық]:**

асырмала айқындықты қосады, асіресе суреттегі сыйыктар мен пішіндерге.

- **[Динамикалық контраст]:**

теледидар суреттің құнгырт, орташа және ашық аумактардың мәліметтерді автоматтас түрде жақсартатындағы деңгейді орнатады.

- **[Динамикалық артқы жарық]:**

бөлме жарықтығына сәйкестендірү мақсатында теледидардың фондық жарығын азайту арқылы қуат тұтынуды азайтады.

- **[MPEG ақауларын азайту]:**

суреттегі сандық ауыстыруларды бірқалыпты етеді.

- **[Түсті жақсарту]:** түстерді одан әрі қанық етіп, мәліметтердің ажыратымдылығын ашық түстерде жақсарту үшін өзгертеді.

- **[Гамма]:** сурет ашықтығы мен контраст үшін сыйыктық емес параметр.

- **[Бейне контрасты]:** құнгырт аумактарын өзгертпей, жарық аумактардың қарқынын реттейді.

- **[РС режимі]:** Компьютер теледидағарға HDMI арқылы қосылғанда сурет параметрлерін өзгертуге рұқсат етеді. Қосылған жағдайда, компьютер мазмұнын көрсету үшін барынша көп мәлімет беретін **[Сурет форматы] > [Масштабта емес]** параметрлерін таңдауға болады.
- **[Жарық сенсоры]:** Параметрлерді жарық жағдайларына сайкес динамикалық түрде реттейді.
- **[Сурет форматы]:** Сурет форматын өзгертеді.
- **[Экран жиектері]:** Сурет өлшемін өзгертеді.
- **[Сурет өзгерісі]:** суреттің орнын өзгерту. Таңдалған сурет пішімі **[Автотолтыру], [Автомасштабтау],** не **[Кең экран]** болса, бұл параметрді таңдау мүмкін емес.

## Қосымша дыбыс параметрлері

Дыбыс мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Теледидарапараметрлері] > [Дыбыс]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттелетін параметрді таңдаңыз:

  - **[Зерделі дыбыс]:** Аудын ала анықталған интеллектуалды дыбыс параметрлеріне кіру.
  - **[Нөлдеу]:** Зауыттық әдепкі параметрлерді қалпына келтіреді.
  - **[Төмен жиілікті]:** Басс деңгейін реттейді.
  - **[Жоғары жиілікті]:** Жоғары жиілік деңгейін реттейді.
  - **[Жиектеу]:** Көлемдік дыбыстық косады.
  - **[Құлақаспал дыбыс деңгейі]:** Құлақаспалтың дыбыс деңгейін реттейді.
  - **[Дыбыс деңгейін автом. дұрыстау]:** Дыбыс деңгейінің кенеттен өзгеруін (мысалы, арналарды ауыстырғанда) автоматты түрде азайтады.

- **[Баланс]:** Сол және оң жақтағы динамиктердің тепе-тендігін реттейді.
- **[Сандық шығыс сигналының пішімі]:** сандық дыбыс шығыс коннекторы арқылы дыбыс шығыс түрін таңдайды. Стерео дыбыс үшін **[Стерео]** опциясы немесе үй кинотеатрынан дыбыс шығару үшін **[Көп арналы]** опциясын таңдау

## Дыбыс форматын таңдау

Сандық теледидараптар тараптұшысы дыбыстың бірнеше форматта шығарса, дыбыс форматын таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Жерсерік параметрлері] > [Тілдер]** опциясын таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз:

- **[Қалаған аудио формат]:** стандартты дыбыс форматын (MPEG) немесе жетілдірілген дыбыс форматтарын (AAC, EAC-3 немесе AC-3, егер бар болса) қабылдау.
- **[Моно/Стерео]:** стерео дыбыстық тарату қол жетімді болса, моно не стерео дыбыстық таңдау.

## Сурет пен дыбыстық қалпына келтірү

Арнаны орнату параметрлерін өзгертуғегендеге, әдепкі сурет пен дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады.

1. Теледидараптарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Теледидарапараметрлері] > [Зауыттық параметрлер]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Барлық ТД параметрлері (арна параметрлерінен басқа) әдепкі зауыттық параметрлерге қалпына келеді.

# Арна параметрлері

## Автоматты орнату

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың толық орнатылуы жасалды. Тілді ері елді өзгерту және барық қол жетімді ТД арналарын қайта орнату үшін, осы толық орнатуды қайта іске қосуға болады.

### Орнатуды бастау

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] >

[Арналарды қайта орнату] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Елдер мәзірі көрсетіледі.

3. Елді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. Желіні таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

• **[Антенна (DVB-T)]**: Тегін антеннаны немесе сандық DVB-T арналарын пайдалану.

• **[Кабель (DVB-C)]**: кабельді немесе сандық DVB-C арналарына өткізеді.

5. Бар болса, басқа параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Арналарды іздеудің бастапқы мәзірі көрсетіледі.

6. Арна іздеуді бастаңыз:

• Арна таратушы параметрлерді өзгертуді сұраса, **[Параметрлер]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Параметрлерді жаңарту үшін, таратушы нұсқауларын орындаңыз.

• Басқа жағдайда, **[Бастау]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

7. Арна іздеу процесі аяқталған сон, **[Аяқтау]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

8. Арна іздеу процесі аяқталған сон, **[Аяқтау]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

**Кеңес:** арналар тізімін қарастау үшін, **≡ LIST** түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Сандық ТД арналары табылғанда, орнатылған арналар тізімі бос арна нөмірлерін көрсетуі мүмкін. Бұл арналардың аттарын өзгертуге, оларды қайта реттеуге немесе жоюға болады.

## Аналогты арналарды орнату

Аналогты ТД арналарын бір-бірлеп іздең, сактауға болады.

### 1-қадам: жүйені таңдау

**Ескертпе:** егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

1. Теледидарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.

2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Арналарды орнату] опцияларын таңдаңыз.

3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Жүйе] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. Елініz немесе аймағыңыз үшін жүйені таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### 2-қадам: жаңа телеарналарды іздеу және сактау

1. [Аналогты: Қолмен орнату] мәзірінде [Арналы табу] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Арна іздеу:

- Арналар жиілігін білсөніз, оны **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелері) не **Санды түймелер** (Сандық түймелер) арқылы енгізіңіз.
- Арналар жиілігін білмесөніз, кattы сигналы бар келесі жиілікті ізденің: **[Іздеу]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

3. Дұрыс арнаны тапқан сон, **[Дайын]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. Жаңа телеарнаны сактау үшін **[Жаңа арна етіп сактау]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Сигнал әлсіз болса, антеннаның орнын ауыстырып, әрекетті қайталаңыз.

## Сандық арналарды орнату

Орнатылатын арналардың жиілігін білсөніз, сандық арналарды бір-бірлеп іздел, сақтауға болады. Үздік нәтижелер алу үшін, хабар таратушыға немесе кәсіби орнатушыға хабарласыңыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Арналарды орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Сандық: Қабылдауды тексеру] > [Іздеу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Арна жиілігін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз.
5. [Іздеу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
6. Арна табылғанда, [Сақтау] опциясын таңдаңап, OK түймесін басыңыз.
7. Шығу үшін түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Кабель провайдері DVB-C арналарына арналған нақты таңбалы жиілік мәнін бермесе, [Автоматты] ішінен [**Берілу жылдамдығы режимі**] опциясын таңдаңыз.

## Аналогты арналарды дәлдеу

Аналогты ТД арнаны қабылдау сигналы әлсіз болса, арнаны дәлдеуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Арналарды орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Дәл баптаяу] параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.
4. Арнаны дәлдеу үшін ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.
5. Арнаның дұрыс жиілігі таңдалғанда, [Дайын] опциясын таңдал, OK түймесін басыңыз.
6. Опцияны таңдал, OK түймесін басыңыз:

- [Орнатылған арнаны сақтау]: Арнаны ағымдағы арна нөмірі ретінде сақтаңыз.
- [Жаңа арна етіп сақтау]: Арнаны жаңа арна нөмірі ретінде сақтаңыз.

## Арналар тізімін жаңарту

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың тольқы орнатылуы жасалды.

Әдепкіде, арналар тізімдеріне өзгерістер енгізілсе, теледидар оларды автоматты түрде жаңартады. Сондай-ак, автоматты жаңарту функциясын ешіруге немесе арналарды колмен реттеуге болады.

**Ескертпе:** кодты енгізу сұралса, «8888» деп енгізіңіз.

### Автоматты жаңарту

Сандық арналарды автоматты түрде қосу немесе жою үшін, теледидарды күту режимінде қалдывыңыз. Теледидар күн сайын арналарды жаңартады және жаңа арналарды сақтайды. Бос арналар арналар тізімін өшіріледі.

### Арналарды жаңарту хабарын өшірү

Арналарды жаңарту орындалса, теледидар іске қосылғанда хабар көрсетіледі. Бұл хабарды ешіруге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] немесе [Жерсерік параметрлері] опциясын таңдаңыз.
3. [Арналарды орнату] > [Арна жаңарту хабары] опиясын таңдаңыз.
4. [Өшірулі] таңдал, OK түймесін басыңыз.

### Автоматты жаңартуларды өшірү

[Арналарды орнату] мәзірінен [Арнаның автоматты жаңартылуы] > [Өшірулі] опцияларын таңдаңыз.

### Арналарды қолмен жаңарту

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды жаңарту] опцияларын таңдал, OK түймесін басыңыз.
3. Арналарды жаңарту үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Арналарды көшіру

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** бұл мүмкіндік дилерлерге және қызмет көрсету қызметкерлеріне арналған.

Арна тізімдерін бір Philips теледидарына екіншісіне USB жад құрылғысы арқылы көшіруге болады. Екінші теледидарда арналарды іздеудің немесе оларды қайтадан орнатудың қажеті жоқ. Арналар тізімінің файлы кез келген USB жад құрылғысына съятында шағын.

### Қажетті әрекеттер

Екі Philips теледидары мына сипаттамаларға ие:

- Бірдей ел параметрі
- Бірдей жыл ауқымы
- Үлгі атындағы суффикс (Н, К, Т немесе D/00) көрсететіндегі бірдей DVB түрі
- Жерсерік арналары үшін бірдей параметрлер, соның ішінде LNB жерсеріктірінің саны
- Теледидардың артындағы жабыстырмасында көрсетілгендей, бірдей жабдық түрі (мысалы, Qxxx.xx.Lx)
- Ўйлесмді бағдарламалық құрал нұскалары.

Арналар тізімі екінші теледидарға көшірілмесе, хыбыр көрсетіледі.

**Ескертпе:** егер кодты енгізу сұралса, «8888» кодын теріңіз.

### 1-қадам: ел параметрлерін тексеру

1. Бірінші ТД (екінші ТД көшірілетін арналары бар) қосыңыз.  
2. түймесін басыңыз.

3. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Елдер мәзірі көрсетіледі.

4. Ағымдағы параметрін жазып алыңыз.  
5. түймесін басыңыз.  
6. Шығу үшін, [Бас тарту] түймесін басыңыз.

### 2-қадам: арналар тізімін USB құрылғысна көшіру

1. USB сақтау құрылғысын бірінші теледидарға (орнатылған арналары бар) қосыңыз.

2. түймесін басыңыз.

3. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Арналар тізімін көшіру] > [USB құрылғысына көшіру] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Арналар тізімі USB жад құрылғысына көшіріледі.

4. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

### 3-қадам: екінші теледидарда арналар орнатылмаған жағдайда

1. Екінші ТД (арналар тізімі көшірілетін) қосыңыз.

Негізгі орнату басталады.

2. Экрандағы нұсқауларды орындал, арналар тізімі көшірілетін теледидардағыдан бірдей елді таңдаңыз.

3. Арналарды іздеуді өткізіп жіберіңіз.

4. USB сақтау құрылғысын жалғаңыз.

5. түймесін басыңыз.

6. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Арналар тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру] опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Арналар тізімі теледидарға көшіріледі.

7. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

### 3-қадам: екінші теледидарда арналар орнатылған жағдайда

1. Екінші ТД (арналар тізімі көшірілетін) қосыңыз.

2. түймесін басыңыз.

3. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Елдер мәзірі көрсетіледі.

4. Ел параметрі бірінші теледидардағымен бірдей екенін тексеріңіз.

5. түймесін басыңыз.

6. Шығу үшін, [Бас тарту] түймесін басыңыз.

7. Ел параметрі басқа болса, бірінші теледидардың ел параметріне сәйкестендіру мақсатында екінші теледидарды қайта орнатыңыз.
- Теледидарды орнату > Әдепті параметрлерді қалпына келтіру** (Бет 48) бөлімін қараңыз.
8. USB сақтау күрылғысын екінші теледидарға жалғаныз.
9. түймесін басыңыз.
10. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Арналар тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру] опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Арналар тізімі екінші теледидарға көшіріледі.
11. USB сақтау күрылғысын ажыратыңыз.

## Жерсерік параметрлері

### Не істеуге болады

#### Жерсерік арналарын көрү

**Ескертпе.** Тек нақты үлгілерде қол жетімді. **[Жерсерік іздеу]** параметрі теледидар DVB-S таратылымын қолдаса, кол жетімді болады.

Жерсерік арналарын қабылдау үшін, теледидардағы SAT коннекторын жерсерік параболалық антеннаға жалғаныз.

#### LNB түрлендіргіштері

Бұл теледидар 4 түрлі аз шу шығаратын төмен бағытталған түрлендіргіштерден (LNB) сигналдарды қабылдайды. LNB түрлендіргіші параболалық антеннаның полюстің астынғы жағында орналасқан ері жерсеріктен сигналдарды қабылдайды.

### Жерсерік арналарын орнату

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > **[Жерсерік іздеу]** > **[Арналарды қайта орнату]** тармағын таңдаңыз.
3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Аяқталғаннан кейін, **[Аяқтау]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Байланыс түрін таңдау

Жерсерік арналарын орнатқанда, байланыс түрін таңдауыңыз керек. Қосылым түрі параболалық антеннадағы LNB санын және орнатуға болатын жерсерік арналар санын анықтайды.

1. **[Арналарды қайта орнату]** опциясын таңдаған соң, **[Параметрлер]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Байланыс түрі]** опциясын таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Бір ТШБ]:** тек бір LNB бар болған жағдайда таңдау.
- **[DISEqC Mini (2 LNBs)]:** 2 LNB бар болған жағдайда таңдау.
- **[DISEqC 1.0 (3-4 LNBs)]:** 3 не 4 LNB бар болған жағдайда таңдау.

### Сигнал құшін тексеру

Орнату барысында арнаны не транспондерді өткізіп алсаңыз, жерсерік сигналын тексеруге немесе жаңа арна қосуға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Жерсерік іздеу] > [Қолмен орнату]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. LNB түрлендіргішін таңдаңыз.
4. Транспондер жиілігін (бірнеше арнаны камтуы мүмкін) білсөніз, **[Жиілік]** опциясын таңдал, оны енгізіңіз.
5. **[Іздеу]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
6. Жаңа жиілік табылса, арналары бар жаңа транспондер қосу үшін, **[Сақтау]** түймесін басыңыз.

### Жерсерік арналарын жаңарту

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Жерсерік іздеу] > [Арналарды жаңарту]** тармағын таңдаңыз.
3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Аяқталғаннан кейін, **[Аяқтау]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Жерсеріктеді қосу және жою

Жерсеріктеді кез келген уақытта қосуға не жоюға және жаңа жерсеріктеден арналар орнатуға болады.

**Ескертпе.** Жерсеріктер қосу алдында, байланыс түрінің дұрыс екенін тексерініз.  
**Теледидарды орнату > Жерсерік параметрлері > Жерсерік арналарын орнату** (Бет Error! Bookmark not defined.) бөлімін қараңыз.

### 1. > [Реттеу] > [Жерсерік іздеу]

опцияларын таңдал, **ОК** түймесін басыңыз.

### 2. [Жерсерік қосу]

опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Теледидар бірінші бос LNB түрлендіргішіндегі жерсерікті іздейді. Бұған бірнеше минут кету мүмкін. Ешбір жерсерік табылмаса, антенна байланыстары мен параболалық антеннаның күйін тексерініз.

### 3. Жерсерік табылмаса, қайта іздеу үшін [Іздеу] немесе келесі LNB өткізіп алу үшін [Басқа ТШБ] опциясын таңдаңыз.

- Тегін LNB қол жетімсіз болса, алдымен жерсерікті жойыңыз.
- Қосылған жерсерікпен қанағаттансаныңыз, арналарды орнатыңыз.

### 4. Арналар орнату үшін, [Орнату]

опциясын таңдаңыз. Орнату процесіне бірнеше минут кетеді.

## Жерсерікті жою

### 1. > [Реттеу] > [Жерсерік іздеу]

опцияларын таңдаңыз.

### 2. [Жерсерікті жою]

опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

### 3. Жойылатын жерсерікті таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Жерсерік пен оның арналары орнатылымнан жойылады.

## Тіл параметрлері

### Мәзір тілі

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Мәзір тілі] опцияларын таңдаңыз.
3. Тізімнен мәзір тілін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Аудио тіл

ТД арнасы дыбыстық жазбаны бірнеше тіде таратса, калаған тілді орнатуға болады.

### 1. Теледидарды көріп отырған кезде OPTIONS түймесін басыңыз.

2. Опцияны таңдал, **OK** түймесін басыңыз:
  - **[Аудио тіл]:** сандық арналардың аудио тілін таңдайды.
  - **[Қосарланған I-II]:** аналог арналардың аудио тілін таңдайды.

### Сандық арналар үшін дыбыстық жазба тілдері

Бірнеше дыбыстық жазба тілі бар сандық арналар үшін, таратылатын әдепкі дыбыстық жазба тілін таңдауға болады.

### 1. түймесін басыңыз.

2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] не [Жерсерік параметрлері] > [Тілдер] опциясын таңдаңыз.

### 3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- **[Негізгі аудио]:** егер бұл таратылым тілі болса, ол әдепкідей таңдалады.
- **[Көмекші аудио]:** егер негізгі дыбыстық жазба тілі таратылым тілі болмаса, сол тілді таңдаңыз.

## Аналогты арналардағы субтитрлер

1. Аналогты ТД арнасын көріп отырганда, **TEXT** түймесін басыңыз.
2. Субтитрлер бетінің үш сандық бет нөмірін (әдетте «888») енгізіңіз. Қол жетімді субтитрлер қосылады.
3. Телемәтін функциясынан шығу үшін, **家** түймесін басыңыз.

## Сандық арналардағы субтитлер

1. Сандық ТД арнасын көріп отырганда, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Субтитрлер] тармағын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. [Субтитрлер өшіруі], [Субтитрлер қосулы] немесе [Дыбыссыз кезде қосулы] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Егер [Дыбыссыз кезде қосулы] параметрін таңдасаныз, субтитрлер дыбысты өшіру үшін **家** түймесін бақан кезде ғана көрсетіледі.

**Ескертпе.** MHEG бағдарламасы іске қосылған болса, субтитрлер көрсетілмейді.

## Субтитр тілі

Накты сандық арналар үшін, субтитр тілін өзгертуге болады.

1. Теледидаңды көріп отырган кезде **家** түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] не [Жерсерік параметрлері] > [Субтитр тілі] опциясын таңдаңыз.
3. Таңдаған тіл үшін [Негізгі субтитрлер] немесе [Көмекші субтитрлер] параметрін таңдаңыз.
4. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Кеңес.** Накты арна үшін субтитр тілін өзгерту үшін, **OPTIONS** > [Субтитр тілі] опцияларын таңдаңыз.

## Әмбебап кіру параметрлері

### Қосу

Кейір сандық телевизия қызметін көрсетушілер есту немесе көру қабілеті төмен адамдар үшін арнайы дыбыс және субтитр мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл мүмкіндіктерді қосуға не өшіруге болады.

1. **家** түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидарап параметрлері] > [Басымдықтар] опцияларын таңдаңыз.
3. [Әмбебап пайдалану] > [Қосулы] немесе [Өшірулі] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Есту қабілеті нашарларға арналған кіру рұқсаты

**Кеңес.** Есту қабілеті нашарларға арналған дыбыстық жазба тілінің бар екенин тексеру үшін, **OPTIONS** түймесін басып, одан кейін [Аудио тіл] опциясын таңдаңыз. Құлақ белгісесі бар тілдер есту қабілеті төмен адамдарға арналған дыбысты колдайды.

**Есту қабілеті төмен адамдарға арналған дыбыс пен субтитрлерді қосу**

1. Теледидаңды көріп отырган кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап пайдалану] > [Есту қабілетінің бұзылуы] түймесін таңдаңыз.
3. Опцияны таңдау үшін түймені басыңыз:
  - **Қызыл түсті түйме - [Өшірулі]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған мүмкіндіктерді өшіру.
  - **Жасыл түсті түйме - [Қосулы]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыс пен субтитрлерді қосу.
4. Шығу үшін **家** түймесін басыңыз.

## **Көру қабілеті нашарларға арналаған кіру рұқсаты**

**Кеңес.** Көру қабілеті нашарларға арналаған дыбыстық жазба тілінің бар екенін тексеру үшін, **OPTIONS** түймесін басып, одан кейін **[Аудио тіл]** опциясын таңдаңыз. Көз белгішесі бар тілдер көру қабілеті төмен адамдарға арналаған дыбысты қолдайды.

**Көру қабілеті нашарларға арналаған дыбыстық жазбаны қосу**

1. Теледидарды көріп отырған кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Әмбебап пайдалану]** опциясын таңдаңыз.
3. **Жасыл түсті түйме** опциясын таңдау үшін, **[Әлсіреген көру қабілеті]** түймесін басыңыз.
4. Опцияны таңдау үшін түймені басыңыз:

- **Қызыл түсті түйме - [Өшірүлі]:** көру қабілеті нашарларға арналаған дыбыстық жазбаны өшіру.
- **Жасыл түсті түйме - [Косулы]:** көру қабілеті нашарларға арналаған дыбыстық жазбаны қосу.

5. Шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** EasyLink қашықтан басқару пульті қосылған болса, **Жасыл түсті түйме** опциясын таңдау мүмкін емес. EasyLink функциясын өшіру үшін, **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > EasyLink функциясын пайдалану > Әрекет ету** (Бет 34) бөлімін қараңыз.

**Динамиктер немесе құлақаспаптар дыбысын таңдау**

Теледидар динамиктері, құлақаспаптар немесе екеуінен есту қабілеті шектеулі адамдарға арналаған дыбысты естуді таңдауға болады.

1. **OK** түймесін басыңыз.
  2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Тілдер] > [Әлсіреген көру қабілеті] > [Динамиктер/құлақаспаптар]** параметрлерін таңдаңыз.
  3. Параметрді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Дауыс зорайтқыш]:** Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналаған дыбысты тек динамиктерден есту.

- **[Құлақаспап]:** Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналаған дыбысты тек құлақаспаптардан есту.
- **[Динамиктер + құлақаспаптар]:** Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналаған дыбысты динамиктерден құлақаспаптармен қатар есту.

**Көру қабілеті нашарларға арналаған дыбыстық жазба деңгейін өзгерту**

1. **[Әмбебап пайдалану]** мәзірінен **[Арап. дыб. дең.]** опциясын таңдау үшін **Сары түсті түйме** түймесін басыңыз.
2. Дыбыс деңгейін өзгерту үшін, **Жылжу түймелері**, одан кейін **OK** түймелерін басыңыз.
3. Шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Көру қабілеті шектеулі адамдар үшін дыбыстық реакция**

Қашықтан басқару пультіндегі не теледидардағы түймені басқанда, теледидар үн шығаратында орнатуға болады.

1. **[Әмбебап пайдалану]** мәзірінен **[Клавиатура сигналы]** тармағын таңдау үшін **Көк түсті түйме** түймесін басыңыз.
2. Дыбыстық көрі байланысты қосу үшін **Жасыл түсті түйме** түймесін, ал оны өшіру үшін **Қызыл түсті түйме** түймесін басыңыз.
3. Шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Дыбыстық әсерлерді қосу**

1. **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Тілдер] > [Әлсіреген көру қабілеті] > [Дыбыс әсерлері]** параметрлерін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

- **[Косулы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналаған дыбыстан дыбыстық әсерлерді қосу.
- **[Өшірүлі]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналаған дыбыстан дыбыстық әсерлерді өшіру.

**Сейлеу түрін таңдау**

1. **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Тілдер] > [Әлсіреген көру қабілеті] > [Сөз]** параметрлерін таңдаңыз.

3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- **[Сипаттамалық]:** Есту қабілеті шектеуі адамдарға арналған дұбыстын сипаттамалық сөйлеуді есту.
- **[Субтитрлер]:** Есту қабілеті шектеуі адамдарға арналған дұбыстын субтитрлерді есту.

## Басқа параметрлер

### Телевизиялық көрсетілім

Осы теледидардағы мүмкіндіктер туралы қосымша мәліметтер алу үшін, демо нұсқасынан бастауға болады.

**Ескертпе:** демонстрациялық көрсетілімдер MHEG арналарында көрсетілмейді.

1. Теледидарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Көрсетілімдерді көрү]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Демонстрациялық көрсетілімді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
4. Шығу үшін, түймесін басыңыз.

### Орналасуы

Теледидардың дұрыс параметрлерінің қолданылғанын тексеру үшін, ТД пайдалану орнын таңдауға болады.

#### Дүкен немесе үй режимі

Теледидардың барлық параметрлеріне кіру үшін, **[Бастапқы]** редимін таңдаңыз.

**[Дүкен]** режимінде шектелген параметрлерге ғана кіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар]** опцияларын таңдаңыз.
3. **[Орны]** > **[Бастапқы]** немесе **[Дүкен]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
4. Теледидарды қайта іске қосыңыз.

### Орналастыру

- Теледидарды орнатудан бұрын барлық сақтық шараларын оқып шығыңыз. **Жұмысты бастау > Маңызды > Қауіпсіздік** (Бет 6) тармағын қараңыз.
- Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз.
- Бұл теледидарды көрү үшін ен ыңғайлы қашықтығы — үш еселік экран диагоналы. Мысалы, егер теледидар экранының диагоналы 81 см / 32 дюйм болса, теледидарды көрү үшін ен ыңғайлы қашықтық экран алдынан шамамен 2,5 м / 92 дюйм болады.
- Отырган кезде көздерінің экранның ортасымен бір деңгейде болуы керек.

#### Тірекке немесе қабырғаға орнату

Теледидар үшін ен тиімді параметрлерді қолдану үшін, қабырғаға не тірекке орнатыңыз.

1. **[Басымдықтар]** мәзірінен **[ТД орналасуы]** опциясын таңдаңыз.
2. **[ТД тіреуінде]** немесе **[Қабырғаға орнатылады]** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

### Нұсқаны тексеру

1. түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Бағдарламалық құрал параметр.] > [Орнат. бағд-қ құрал туралы акп.]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Ағымдағы бағдарламалық құралдың нұсқасы көрсетіледі.

**Абайлаңыз:** өнімде қазіргі орнатылған нұсқадан төменірек нұсқаны орнатпаңыз. TP Vision компаниясы бағдарламалық құралдың нашарлауынан туындаған мәселелерге жауапкершілік алмайды немесе жауапты болмайды.

Бағдарламаны келесі әдістердің бірімен жаңартыныз:

- USB жад құрылғысы арқылы жаңарту
- сандық таратылымнан жаңарту
- Интернеттен жаңарту

## USB құрылғысымен жаңарту

Бағдарламаны жаңарту алдында, оның сізде бар екенин тексеріңіз:

- Кемінде 256 Мб сактау орны бар USB сактау құрылғысы FAT не DOS күйіне пішімделеді ері оның жазу корғанысын ажыратады.
- USB қосқышы мен интернетке кіру рұқсатымен компьютерге кіріңіз.

**Ескерту:** USB қатты дискісін пайдаланбаңыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [**[Бағдарламалық құралды жаңарту]**] опцияларын таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
3. [**USB**] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Жаңартуды бастау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Ескерту:** жаңарту көмекшісі сізді Philips қолдау веб-торабына бағыттайты.

Жаңартуды аяқтау үшін, веб-тораптағы орнату нұсқауларын қараңыз.

## Сандық таратылымнан жаңарту

Қол жетімді болғанда, бағдарламалық жаңартуларды сандық таратушылар арқылы алуға болады. Бағдарламалық жаңартуды алғанда, бағдарламаны жаңарту сұралады. Біз бағдарламалық құралды нұсқау берілгенде жаңартуыңызды қатты ұсынамыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Ескертпе.** Бағдарламалық құралды кейінрек жаңарту үшін, > [Реттеу] > [**[Бағдарламалық құрал параметр.]**] > [**[Жергілікті жаңартулар]**] опцияларын таңдаңыз.

## Интернет арқылы

ТД бағдарламалық құралды тікелей интернетten теледидарды интернетке косу арқылы жаңартуга болады.

**Теледидарды косу > Жеі және интернет** (Бет 60) бөлімін қараңыз.

1. > [Реттеу] > [**[Бағдарламалық құралды жаңарту]**] опцияларын таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
  2. [**Интернет**] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
  3. Жаңартуды бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Жаңарту аяқталған соң, теледидар автоматтa түрде күту режиміне ауысып, қайта қосылады. Теледидардың қайтадан қосылуын күтіңіз. Теледидарды өз бетінше коспаған жөн.
- Ескерту:** егер теледидар интернетке қосылған болса, іске қосылу кезінде теледидар жана бағдарламалық құрал барын не жоғын көрсетеді.

## Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Сурет пен дыбыс параметрлеріннң барлығын қалпына келтіруге және теледидардағы барлық арналарды қайта орнатуға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [**[Теледидар параметрлері]**] > [**[Теледидарды қайта орнату]**] опцияларын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
3. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

# 5 Теледидарды қосу



Қазақ

## Кабельдер туралы

### Кабель сапасы

#### Жалпы шолу

Құрылғыларды теледидарға қосудан бұрын құрылғылардағы бар қосқыштарды тексеріңіз. Құрылғыны жоғары сапалы косылымы бар теледидарға жалғаңыз. Үздік сапасы бар жағағыштар сурет пен дыбысты жақсы салада жеткізеді.


Осы пайдалануыш нұсқаулығында көрсетілген қосылым үлгілері тек ұсыныс ретінде берілген. Басқа шешімдер де болуы мүмкін.

**Кеңес.** Құрылғыда тек құрамдас кабель немесе RCA коннекторлары бар болса, құрылғыны теледидардағы Y Pb Pr коннекторына жалғау үшін құрамдас (CVBS) кабельді пайдаланыңыз.

### HDMI

HDMI байланысы сурет пен дыбыс сапасын жақсартады.


- HDMI кабелі бейне дыбыс сигналдарын біріктіреді. HDMI кабелін жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдау әрі EasyLink функциясын қосу үшін жалғаңыз.
- HDMI дыбыс қайтару арнасының (ARC) қосқышы теледидар дыбысын HDMI ARC жүйесімен үйлесімді құрылғыға шығаруға мүмкіндік береді.
- 5 м-ден/16,4 футтан қысқа HDMI кабельдерін жалғаңыз.



### Y Pb Pr

Қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) бейнелерді ғана тасымалдайды. Дыбыс үшін кабельді, сондай-ақ, Audio Left/Right (дыбыс Сол/Оң) ұсына жалғаңыз.

- Y Pb Pr кабелі жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдайды.
- Y Pb Pr қосқышының түстерін кабельдік ашаларға сәйкестендірініз.




## SCART

SCART ұғысы бейне мен дыбыс сигналдарын біріктіреді.

SCART қосқыштары RGB бейне сигналдарын өндей алады, бірақ айқындығы жоғары телесигналдарды өндей алмайды.



TV




## VGA

Компьютер мазмұнын теледидардан көрсету үшін, VGA жалғауға болады.

VGA тек бейнелерді тасымалдайды. Дыбыс үшін кабельді, сондай-ақ, AUDIO IN ұғысина жалғаныз.




TV




## Құрылғылар жалғау

### Blu-ray немесе DVD диск ойнатқышы

Диск ойнатқышын HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаныз.




Диск ойнатқышын қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




## Теледидар


Жер серігі арқылы жұмыс істейтін немесе сандық теледидарды антенна кабелі арқылы теледидарға қосыңыз. (SAT тек кейбір үлгілерде болады)




Жерсеркіті не теледидарды HDMI кабелі арқылы қосыңыз.



Жер серігі арқылы жұмыс істейтін немесе сандық теледидарды SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




Жерсерікті немесе сандық теледидарды қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




## Бейнемагнитофон


Бейнемагнитофонды антенна кабелі арқылы теледидарға қосыңыз. (SAT тек кейбір үлгілерде болады)



Бейнемагнитофонды SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.



Бейнемагнитофонды қосымша бейнеле (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаныз.




### Ойын құрылғысы

Ойын консолін HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




Ойын консолін қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




## Үй кинотеатры


Үй кинотеатрын HDMI кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.



Үй кинотеатрын SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




Үй кинотеатрын қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




## Сандық камера

Сандық камераны USB кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




## Сандық шағын бейнекамера

Сандық шағын бейне камераны HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.



Сандық шағын бейне камераны қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.



## Қосымша құрылғыларды қосу


### USB қатты дискі

USB қатты дискіні USB кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




## Компьютер


Компьютерді HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.



Компьютерді DVI-HDMI кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидарага жалғаныз.



Компьютерді VGA кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидарага қосыңыз.



## Пернетакта және тінтуір

### USB пернетактасы

Теледидарага құрылғы атаулары немесе Smart TV бағдарламаларына арналған мәтін сиякты мәтінді енгізу үшін USB пернетактасын қосуға болады.


### USB тінтуірі

Интернетте беттерді шарлау әрі сілтемелерді оңай нұқу үшін USB тінтуірін де жалғауға болады.

### Ескертпе:

- Егер қосымша USB коннекторлары керек болса, USB хабын пайдаланыныз. Сонымен қатар, USB тінтуірін қосылған USB пернетактасына қосынызға болады.
- Сонымен қатар, USB тінтуірін қосылған USB пернетактасына қосынызға болады.

Пернетакта мен тінтуірді USB кабелі арқылы теледидарға жалғаныз.



Теледидар пернетактаны анықтағаннан кейін, пернетакта орналасуын таңдал, таңдауынызыды сынақтан өткізің. Егер алдымен кириллица немесе грек пернетакта орналасуын таңдасаныз, екінші латын пернетакта орналасуын да таңдауға болады.

Пернетакта орналасуы параметрін өзгерту үшін > [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдақтар] > [USB тінтуірі/пернетакты] > [Пернетакта параметрлері] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

**Пернетактадағы теледидар пернелері**  
Мәтін енгізу үшін, келесі пернелерді пайдаланыңыз:

- **Enter ↴**: мәтінді растау
- **Backspace ←**: курсор алдындағы таңбаны жою
- **Навигация пернелері**: мәтін өрсінде шарлау
- **Alt + Shift**: бірнеше пернетакта орналасулыры орнатылса, оларды ауыстырып косу

**Пернетактадағы Smart TV пернелері**

- **Enter ↴**: мәтінді растау
- **Backspace ←**: алдыңғы бетке оралу
- **Навигация пернелері** : келесі өріске өту
- **Tab**: Келесі
- **Tab** және **Shift** : **Алдыңғы**
- **Home** : беттің жоғары жағына айналдыру
- **End** : беттің төменгі жағына айналдыру

- **Page Up** : бір бет жоғары өту
- **Page Down** : бір бет төмен өту
- **+/-** : бір қадамға ұлғайту немесе кішірейту
- **\*** : еніне дәлдеу

Теледидар тінтуірді анықтағаннан кейін, қадағалау жылдамдығын орнатуыңыз.  
Жылдамдықты тексеру үшін сынақ аумағына навигацияланыңыз.

#### USB тінтуірін теледидармен пайдалану

- Тінтуірдін сол жақ түймесі (сол жақ түймени басу): **OK**
- Тінтуірдін он жақ түймесі (он жақ түймени басу): (**Арты**)
- Айналдыру дәңгелегі : интернет бетін жоғары және төмен айналдыру үшін.

#### Ескертпе:

USB тінтуірімен Smart TV бағдарламаларында немесе ТД мәзірлерінде шарлау мүмкін емес.

# Жалғанған құрылғыны көрү

## Жаңа құрылғы қосу

Жалғанған құрылғыны келесі әдістердің бірімен көрге болады:

- онай кіру үшін оның белгішесін бастапқы мәзірге қосыңыз.
- Дереккөз мәзірін таңдаңыз.

**Ескертпе.** HDMI-СЕС жүйесімен үйлесімді құрылғыны теледидарға HDMI кабелі арқылы жалғап, оны іске қоссаныз, құрылғы автоматтты түрде «Негізгі» мәзірге қосылады.

## Жаңа құрылғы қосу

1. Құрылғыны жалғап, қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. **[Құрылғы қосу]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Теледидар қосылымын таңдау суралса, осы құрылғы пайдаланатын қосқышты таңдаңыз.

## Құрылғы атауын өзгерту

Жаңа құрылғыны бастапқы мәзірге қосқан соң, оның атауын өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. Бастапқы мәзірден құрылғының белгішесін таңдаңыз.
3. OPTIONS түймесін басыңыз.
4. **[Атауын өзгерту]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
5. Атауды таңдап енгізу үшін, **Санды түймелер** және **Жылжу түймелері** опцияларын таңдаңыз.
6. Әрекетті аяқтаганда **[Дайын]** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

## Дереккөзді таңдау

### Бастапқы мәзірінен

Жаңа құрылғыны бастапқы мәзірге қосқан соң, мазмұнын көрү үшін жаңа құрылғының белгішесін басуға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. Бастапқы мәзірден құрылғының белгішесін таңдаңыз.
3. Раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.

### Дереккөз мәзірінен

Сондай-ақ, қосқыштардың атауларының тізімін көрсету үшін SOURCE түймесін басуға болады. Құрылғыны теледидарға қосатын қосқышты таңдаңыз.

- SOURCE түймесін басыңыз.
- Тізімнен қосқышты таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- Раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.

## Құрылғыны алып тастау

Құрылғы теледидарға бұрыннан қосылмаған болса, оны бастапқы мәзірден жоюға болады.

1. түймесін басыңыз.
  2. Бастапқы мәзірден құрылғының белгішесін таңдаңыз.
  3. OPTIONS түймесін басыңыз.
  4. **[Бұл құрылғыны жою]** таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Таңдалған құрылғы бастапқы мәзірден жойылады.

# Желі және интернет

## Не істеуге болады

### Медиа файлдарын көру

Теледидарды үй желісіне қосатын болсаныз, суреттерді, музыканы және бейнерлерді компьютерден ойнатуға болады. **Теледидарды пайдалану > Медиа файлдарын көру** (Бет 18) бөлімін қараңыз.

### Smart TV

Теледидарды үй желісіне интернет байланысы арқылы қосатын болсаныз, Smart TV қызметтін шолуға болады. Smart TV теледидарға арнал жасалған интернет қызметтері мен вебтораптарды ұсынады. Музыка және бейнерлер ойнату, акпараттық колдау кенесін алу, фильмдерді жалға алу және тағы басқалар.

### Теледидарды пайдалану > Smart TV

қызметтін шолу (Бет 20) бөлімін қараңыз.

### Өзара белсенді ТД

Теледидарды интернетке қосатын болсаныз, Өзара белсенді ТД функциясын барынша тиімді пайдалана аласыз. HbbTV, MHP және DTVi секілді жүйелер интернетті теледидармен байланыс орнату үшін пайдаланады. Бұл жүйелердің қол жетімділігі жергілікті хабар таратушыға байланысты болады.


## Не қажет

Ескерту: Бұл теледидар экрандаған Cat5 ethernet кабелін пайдаланған кезде ғана электромагниттік үйлесімділік директивасына сәйкес келеді.

- Ethernet кабелі
- Компьютер желісі, соның ішінде:
  - а) әмбебап маршрутизаторы (UnPnP) және
  - б) Келесі амалдық жүйелердің бірін пайдаланатын компьютер: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X немесе Linux.


- Теледидарды компьютерлерге қосу үшін теледидармен файлдарды ортақ пайдаланатын етіп орнатылған мультимедиа серверінің бағдарламасы қажет. **Теледидарды пайдалану > Медиа файлдарын көру** (Бет 18) бөлімін қараңыз.
- Сондай-ақ, теледидарды Интернетке қосу үшін жылдамдығы жоғары Интернет байланысы қажет.

## Қосу



Бұл теледидарды үй желісіне сымды немесе сымсыз қосылым арқылы үй желісіне қосуыңызға болады.

- Сымсыз байланыс үшін, **Теледидар қосу > Желі және интернет > Сымсыз байланыс** (Бет 61) бөлімін қараңыз.



- Дайын Wi-Fi байланысы үшін, **Теледидарды қосу > Желі және интернет > Wi-Fi байланысы дайын** (Бет 61) бөлімін қараңыз.

## Сымды қосылым

- Маршрутизаторды қосыңыз және оның DHCP параметрін қосыңыз.
- Маршрутизаторды ethernet кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.
- 🏠 түймесін басыңыз, одан кейін **[Реттеу]** таңдаңыз.
- [Желіге қосылу]** таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Желіні орнату үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Теледидар желілік қосылымды тапқанша күтे тұрыңыз.
- Сұраған жағдайда, соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімін шарттарын қабылданыз.

## Wi-Fi Ready

Бұл бөлім тек Wi-Fi байланысы бар теледидарлар үшін арналады.

Philips компаниясының сымсыз USB адаптері, яғни PTA01 (жеке сатылады) арқылы теледидарды үй желісіне сымсыз қосуға болады. Smart TV қызметтерінің көмегімен интернет мүмкіндіктерін пайдалануға әрі SimplyShare арқылы жалғанған құрылғылар арасында мазмұнды ортақ пайдалануға болады.

### Ескертпе.

Сымсыз желі Wi-Fi кедергілерін тудыруы мүмкін сымсыз телефондар, микротолқынды пештер немесе Bluetooth құрылғылары секілді жалпы тұрмыстық құрылғылардай 2,4 ГГц жийілік спектрінде жұмыс істейді. Бұл құрылғыларды теледидардан алыстау жерге жүлжытыңыз.

- Желілік трафикті азайту үшін, үй желісінде пайдаланбайтын желілік күралды өшірініз.
- Қабылдау сапасы сымсыз маршрутизатордың орнына және жергілікті интернет кызметі провайдерінізге байланысты болады.

- Сымсыз үй желісі арқылы бейнені ойнатқанда, IEEE 802.11 N маршрутизаторын пайдалану үсініледі. Сымсыз үй желісінің жұмыс істеу ортасына байланысты байланыс жылдамдығы басқаша болуы мүмкін.

## Сымсыз орнатуды баставу

- Сымсыз желі маршрутизаторын қосыңыз.
- Philips компаниясының USB адаптерін PTA01 теледидардағы USB ұясына жалғаныз. Сымсыз желіні орнату автоматты түрде басталады.
- Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Кеңес.** Сымсыз USB адаптерін теледидарға жалғанып тұрған күйде қалдырыңыз.

## WPS - Wi-Fi Protected Setup протоколы

- Егер маршрутизатор WPS (Wi-Fi корғалған параметрі) қолданса, маршрутизатордағы WPS түймесін басыңыз.
- 2 минуттан кейін, теледидардағы **[WPS]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Теледидар желіге қосылады. Бұл шамамен 2 минут алады.

Жана сымсыз маршрутизаторлардың көшпілігінде WPS жүйесі және WPS логотипі бар. WPS жүйесі WPS қауіпсіздік шифрлау функциясын пайдаланады, бірақ оны желідегі WEP қауіпсіздік шифрлау функциясын пайдаланатын құрылғылармен біріктіру мүмкін емес.

Егер желіде WEP құрылғысы әлі керек болса, **[Сканерлеу] > [Пайдаланушы орнатқан]** көмегімен орнатыңыз.

## Маршрутизаторларды сканерлеу

- Егер желіде бірнеше маршрутизатор болса, қажет желіні таңдауға болады.
- Накты желілік маршрутизаторды таңдау үшін, орнатудың бірінші бетінде **[Сканерлеу]** түймесін басыңыз. WPS бар және сигналы ен күшті маршрутизаторлар экрандағы тізімде бірінші болып көрсетіледі.
  - Қажетті маршрутизаторды таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- WPS маршрутизаторын қосып жатсаныз, теледидарда [WPS] опциясын таңдаңыз.
- Қосылатын маршрутизатор бағдарламасында PIN кодын орнату үшін, [WPS PIN коды] опциясын таңдал, кодын жазып алыңыз.
- Шифрлау кілтін қолмен енгізу үшін, [Стандартты] опциясын таңдал, одан кейін сұрағанда кілтті енгізіңіз.

#### WPS шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

1. PIN кодымен қауіпсіз байланыс орнату үшін, [WPS PIN коды] таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Теледидарда көрсетілетін 8 сандық PIN кодын жазып алып, компьютердегі маршрутизатор бағдарламасында енгізіңіз. PIN кодты қайта енгізу керек екенін маршрутизатор нұсқаулығында қараныз.

#### WPA шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

Маршрутиторда WPA (Wi-Fi қорғалған рұқсаты) қауіпсіздігі бар болса, қашықтан басқару пультімен кіру сөзін енгізіңіз.

1. Шифрлау кілтін (қауіпсіздік кілтін) қолмен енгізу үшін [Стандартты] опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Экрандағы пернетақтаға кіру үшін, мәтін енгізу өрісін таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

#### WEP шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

Егер WEP қауіпсіздік шифрлауы бар болса, теледидар он алтыншық сандар түріндегі WEP шифрлау кілтін сұрайды.

1. Компьютердегі маршрутизатор бағдарламасында он алты сандық кілтті тауып, WEP кілттер тізіміндегі бірінші кілтті жазып алыңыз.
2. Маршрутиторды жалғау үшін, теледидарда қашықтан басқару пульті арқылы қауіпсіздік кілтін енгізіңіз.
3. Сұраған жағдайда, соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімін шарттарын қабылданызыз.

## Теледидар желісінің аты

Үй желісінд бірнеше ТД қосылған болса, бұл теледидарға басқаша атауға болады.

1. > [Реттеу] > [Желі параметрлері] опцияларын таңдал, [ТД желі атауы] түймесін басыңыз.
2. Атын енгізу үшін **OK** түймесін басып, экрандық пернетақтаны ашыңыз немесе қашықтан басқару пультінің пернетақтасын пайдаланыңыз.

## Жалпы интерфейс

### Не істеуге болады

Шифрланған сандық ТД арналарын шартты кіру модулі (САМ) арқылы көргө болады. САМ енгізіліп, жазылу ақысы тәленген сон, бағдарламаны көргө болады.


Бұл теледидар СІ және СІ+ модульдерін қолдайды. СІ+ модулі жоғары деңгейде көшіру қорғанысы бар үздік HD сандық бағдарламаларды қолдайды.

**Ескертпе.** Бағдарламалар, функциялар, мазмұн және экрандағы хабарлар САМ қызмет провайдеріне байланысты болады.

## Не қажет

**Ескерту.** САМ модулін зақымданудан корғау үшін, оны нұсқауларда көрсетілгендей енгізіңіз.

**Ескертпе.** Смарт картаны шартты қатынас модуліне салу жолын білу үшін қызмет провайдерінен алған құжаттарды қараңыз.



1. Теледидарды сөндіріңіз.
2. САМ модулінде басылып шықкан бағыттарды орындағы, САМ модулін теледидардың буйіріндеғи Common Interface ұсынына жалғаңыз.  
САМ модулін кіргенше салыңыз.
3. Теледидарды қосып, САМ модулінің іске қосылғанша күтіңіз. Ол үшін бірнеше минут кетеді.  
Шифрланған сандық ТД арналарына кіруді сактау үшін, САМ модулін ұяды қалдырыңыз.

## САМ қызметтерін көру

1. САМ модулін салғаннан және іске қосқаннан кейін **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Жалпы интерфейс]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. САМ провайдерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

# 6 Ақаулықтарды ЖОЮ

## Жалпы мәселелер

Теледидар қосылмайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыңыз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаныз.
- Электр шнурының дұрыс қосылғандығын тексерініз.

**Қосылғанда, теледидар қашықтан басқару пультіне немесе алдыңғы жағындағы басқару элементтеріне жауап бермейді**

Қосылу үшін теледидарға біраз уақыт қажет болады. Осы кезде теледидар қашықтан басқару пультіне немесе алдыңғы басқару элементтеріне жауап бермейді. Бұл қалыпты жағдайларды біلدіреді.

**Теледидар қосылғанда, өшірілгенде, күту режимінде қойылғанда теледидар корпусынан сықырлаған дыбысты естісіз:**

Ешқандай әрекет қажет етілмейді. Теледидар салқындағанда және жылығанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің қалыпты үлкеюін және кішіреюін білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

**Теледидар күту режимінде болғанда іске қосылу экраны көрсетіледі, кейін күту режиміне оралады.**

Бұл қалыпты жағдайларды білдіреді.

Теледидар өшірілсе және куат көзіне қайта қосылса, келесі рет қосылған кезде бастапқы экран көрсетіледі.

Күту режимінен теледидарды косу үшін, қашықтан басқару пультіндегі Ⓛ түймесін басыңыз немесе теледидардың алдыңғы жағындағы кез келген түймені басыңыз.

Теледидар күту режимінің шамы қызыла болып жыптылықтайды:

Электр шнурын ток көзінен ажыратыңыз. Электр шнурын қайта қосудың алдында теледидардың салқындауын күтініз. Егер қайта жыптылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Арнаны бұғаттау мүмкіндігінің (балалардан қорғау) құлпын ашу үшін 4 сандық код енгізуі ұмыттыңыз: «8888» кодын енгізініз.**

**ТД не Smart TV мәзірі қате тілде көрсетіледі:**

Мәзірді қалаған тілде көрсететіндей өзгертініз. **Теледидарды орнату > Тіл параметрлері > Мәзір тілі** (Бет 44) бөлімін қараңыз.

**ТД бағдарламасын жаңарту керек:**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабына кіріп,

ТД үшін соңғы бағдарламалық бұманы жүктеп алыңыз. Бағдарламаны орнату нұсқаулары мен жаңартылғандарды көрсететін шығарылымға қатысты жазбалар, сондай-ак, торапта қол жетімді болады. ТД бағдарламасын жаңарту жолы туралы толық нұсқаулар, сондай-ак, **Теледидар орнату > Бағдарламаны жаңарту** бөлімінде бар.

## Арналарға қатысты ақаулықтар

**ТД арналарын орнату керек**

Аналогтың не сандық арналарды орнату бойынша нұсқауларды **Теледидарды орнату > Арналар параметрлері** (Бет 40) бөлімінен қараныз. Жерсерік арналарын орнату үшін, **Теледидарды орнату > Жерсерік параметрлері** (Бет 43) бөлімін қараныз.

**Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады:**

- Елінізде теледидарды DVB-T, DVB-S немесе DVB-S сигналдарын қолдайтынның тексеріңіз.
- барлық кабельдердің дұрыс қосылып тұрғанын ері дұрыс жөлінің таңдалғанын тексеріңіз.

**Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:**

Дұрыс арналар тізімінің таңдалғандығына көз жеткізіңіз.

**Арналар тізімін қайта реттеу не оның тәртібін өзгерту керек:**

Арналар орнатылған соң, олар арналар тізімінде көрсетіледі. Арналар тізімін басқару, соның ішінде арналарды қайта реттеу, туралы қосымша ақпарат алу үшін, **Теледидар көру > Арналар тізімін басқару** бөлімін қараныз.

## Сурет ақаулары

**Теледидар қосылған, бірақ сурет жоқ немесе бүрмаланған:**

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
- Көрсету көзі ретінде дұрыс құрылғының таңдалғандығын тексеріңіз.
- Сыртқы құрылғының немесе көздің дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.

**Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:**

Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

**Антенна қосылымынан теледидар сигналы нашар қабылданады:**

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
- Дауыс зорайтқыштар, жерге қосылмаған дыбыс құрылғылары, неонды шамдар, биқ ғимараттар және басқа үлкен нысандар қабылдау сапасына әсер етуі мүмкін. Мұмкіндігінше антенна бағытын өзгерту немесе құрылғыларды теледидардан жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартуға тырысыныз.
- Егер сигналды қабылдау бір ғана арнада нашар болса, сол арнаны дәлденіз.

**Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы нашар:**

- Құрылғылардың дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

**Теледидар сурет параметрлерін сақтамады:**

Теледидар орналасуының **[Бастапқы]** режимінде орнатылғанын тексеріңіз. Бұл режимде параметрлерді өзгертуге және сақтауга болады.

**Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен немесе тым кішкентай:**

Басқа сурет форматын пайдаланып көрініз.

**Сурет форматы басқа арналармен қоса өзгереді:**

**[Автомасштабтау]** орнына нақты сурет пішімін колданып көріңіз.

**Суреттің орны дұрыс емес:**

Кейібір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді.

Құрылғының сигнал шығысын тексеріңіз.

**Хабар тарату кезіндегі сурет сыйылып кеткен:**

Мазмұнға кіру үшін Шартты кіру модулін пайдалану қажет болуы мүмкін.

Оператордан сұрап білінз.

**Ақпарат көрсететін стикер баннері теледидар дисплейіне көрсетіледі.**

Теледидар **[Дүкен]** режимінде.

Электрондық стикерді жою үшін теледидарды **[Бастапқы]** қуйіне қойыныз, сонаң соң теледидарды қайта қосыныз.

**Теледидарды орнату > Басқа**

**параметрлер > Орналасуы (Бет 47)**

бөлімін қараңыз.

**Теледидардан компьютердің көрсетуі тұрақты емес:**

- Компьютеріздің колдау көрсетілетін ажыратымдылық пен жаңарту мәнін пайдалантынына көз жеткізініз.  
**Өнімнің техникалық сипаттамалары**  
**> Дисплейдің ажыратымдылықтары**  
бөлімін қараңыз.
- ТД сурет пішінін **[Масштабта емес]** өзгертініз.

## Дыбыс ақаулары

**Сурет бар, бірақ теледидар**

**құрылғысының дыбысы шықпайды:**

Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, теледидардың аудио шығысын автоматтa түрде өшіреді — бұл ақау бар екенін білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
- Дыбыстың өшірімегенін немесе нөлге қойылмағандығын тексеріңіз.
- Теледидар динамиктерінің параметрінің таңдағандығын тексеріңіз. **III ADJUST** түймесін басып, **[Дауыс зорайтыш]** опциясын, одан кейін **[TV]** режимін таңдаңыз.
- Теледидардың дыбыс шығысының HDMI-CEC қосылған немесе EasyLink жүйесімен үйлесімді үй кинотеатры құрылғысындағы дыбыс кірісіне қосылғандығын тексеріңіз. Дыбыс үй кинотеатрының динамиктерінен естілуі керек.
- Құрылғылардың кейбіреуі қолмен қосылатын HDMI дыбыс шығару құралын талап етуі мүмкін. HDMI дыбыс құралы бұрыннан қосылған болса, бірақ дыбысты әлі естімесеніз, құрылғының сандық дыбыс форматын PCM («Импульстік коды бар модуль») форматына өзгертіп көрініз. Нұсқаулар алу үшін, құрылғымен берілген құжаттарды қараңыз.

**Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:**

Дыбыс параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

**Сурет бар, бірақ дыбыс бір ғана**

**динамиктен шығады:**

Дыбыс балансының ортаға қойылғандығын тексеріңіз.

## Байланысқа қатысты ақаулықтар

HDMI құрылғыларында ақаулық түрінде:

- HDCP (көң жолакты сандық мазмұнды корғау) колдауынын HDMI құрылғысынан берілетін мазмұнды көрсетуге теледидар үшін алғынан уақытты қідреттінін ескерініз.
- Егер теледидар HDMI құрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір құрылғыдан екіншісіне және керісінше ауыстырып көрініз.
- Егер дыбыс әлсін-әлсін үзілсе, HDMI құрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыстығын тексерініз.
- HDMI-DVI адаптері немесе HDMI-DVI кабелі қолданылса, AUDIO L/R («Дыбыстың сол және он жақ ұялары») немесе AUDIO IN («Дыбыс сигналының кіріс ұсысы») (тек кіші ұя) ұяларына қосымша дыбыс кабелінің жалғанғанын тексерініз.

**EasyLink мүмкіндіктерін пайдалануға болмайды:**

HDMI құрылғыларының HDMI-CEC жүйесімен үйлесімділігін тексерініз. EasyLink мүмкіндіктері тек HDMI-CEC үйлесімді құрылғыларында істейді.

**HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс құрылғысы теледидарға жалғанып, дыбыс өшірілгенде, күштейтілгенде немесе азайтылғанда дыбысты өшіру немесе дыбыс деңгейі белгішесін көрсетпейді.** HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс құрылғысы жалғанғанда, бұл әдепті әрекет болып табылады.

**USB құрылғысының, мазмұны көрсетілмейді:**

- Жад құрылғысының құжатында көрсетілгендей, USB жад құрылғысының **Жалпы еске сақтау класы** мәнінде қойылғандығын тексерініз.

- USB жад құрылғысының теледидармен үйлесімділігін тексерініз.
- Дыбыс және сурет файлдарының форматтарының теледидарда қолданылуын тексерініз.

**USB сақтау құрылғысындағы дысы және сурет файлдары бірқалыпты ойнатылмайды не көрсетілмейді:**

USB жад құрылғысының беру деңгейі деректердің теледидарға берілу жылдамдығын шектеп, нашар ойнатуға себепші болады.

## Желіге қатысты ақаулықтар

**Теледидар мен үй желісі арасында сымсыз байланысты орнату керек:**

Теледидарды сымсыз үй желісіне қосу жолы туралы нұсқаулар алу үшін,

**Теледидарды қосу > Желі және интернет > Wi-Fi дайын** (Бет 61) бөлімін караңыз.

**Smart TV қызметі істемейді:**

Машрутизатордың теледидарға дұрыс жалғанып тұрғанын әрі интернетке ашық кіру рұқсаты бар екенін тексерініз.

Машрутизатордың қорғаңыс не қауіпсіздік параметрлері бар болса, оның Smart TV деректеріне кіре алатынын тексерініз. Ол жайлы мәліметтер алу үшін, машрутизатор қатысты құжаттарды тексерініз.

**Smart TV арқылы интернетке ашық кіру жылдамдығы төмен:**

- Интернетке сымсыз қосылым арқылы қосылсаныз, машрутизатор мен ТД арасындағы сигнал сапасын жақсартып көрініз. Толық мәліметтер алу үшін машрутизатор жайлы құжаттарды караңыз.
- Мүмкіндік болғанда, әрдайым жылдам интернет қосылым қолданыныз.
- Жоғары шолу жылдамдығын камтамасыз ету үшін, теледидарды ең соңғы бағдарламалық құрал арқылы жаңартыңыз.

### **Желі сигнал төмен:**

Компьютерге сымсыз байланыс аркылы кіріп отырсаңыз, машрутизатор мен теледидар арасындағы сигнал сапасын жақсарту мақсатында машрутизатор жайлы күжаттарды қараңыз.

### **Сымсыз желі бұзылған немесе табылмады:**

- Сымсыз желіге микротолқынды пештердің, DECT телефондарының, немесе басқа жақын орналасқан Wi-Fi күрүлшіліктерінде кедергі жасамайтын тексерініз.
- Егер сымсыз желі жұмыс істемесе, сымды желілік қосылымды пайдаланып көрініз.
- Желідегі қорғаныс жүйесінің теледидар сымсыз байланысқа кіру мүмкіндігін беретінін тексерініз.

SHARP компаниясына хабарласу алдында теледидардың үлгісі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер теледидар арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

---

## **Philips компаниясына хабарласу**

**Ескерту: теледидарды өз бетімен жөндеуге болмайды. Оның салдарынан ауыр жарақат салуы, теледидарға жөнделмелейтін зақым келтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.**

Бұл мәселені шеше алмасаңыз,  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабынан осы теледидарға арналған жиі койылатын сұрақтарды қараңыз. Сондай-ақ,  
[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

торабындағы Philips ТД қауымдастырынан кенес алуға әрі оған үлес қосуға болады.

Philips өкілімен сөйлескініз келсе немесе оған электрондық пошта хабарын жібергініз келсе, елініздегі Philips тұтынушыларға колдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін осы теледидармен бірге берілген қағаздан немесе [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабынан табуға болады.

# 7 Θнім сипаттамалары

## Қуат және қабылдау

Өнімнің техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертіледі.

### Электр қуаты

- Қуаты: айнымалы ток 220-240 В, 50-60 Гц
- Құты режиміндегі қуатты тұтыну: < 0,3 Вт
- Сыртқы температура: 5-40°C
- Қуаттың тұтыну деңгейін [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтындағы енім сипаттамасынан қараңыз.

Өнім кестесінде берілген номиналды қуат – осы өнім қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану кезінде тұтынатын қуат (IEC 62087 Ed.2). Жақшаларда берілген ен көп номиналды қуат электр қауіпсіздігі үшін пайдаланылады (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Қабылдау

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиалды (IEC75)
- Телевизиялық жүйе: DVB COFDM 2K/8K,
- Бейне ойнату: NTSC, PAL, SECAM
- Сандақ теледидар: MPEG-4, DVB-T (жер), DVB-T2\*, DVB-C (кабель), DVB-S/S2\* (жерсерік).
- Тюнер ауқымдары: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

\* Тек кейір үлгілерде бар.

## Дисплей және дыбыс

### Сурет / Дисплей

- Дисплей түрі: СКД фондық жарық, ЖА
- Диагональ өлшемі:
  - 81 см / 26 дюйм
- Арақатынасы: 16:9 (кен экранды)
- Панель ажыратымдылығы: 1366 X 768 п
- Суретті жақсарту: Pixel Plus HD
- Тамаша қозғалыс жылдамдығы (PMR):200 Гц
- HD Natural Motion

### Дыбыс

- Шығыс қуат (RMS) @ 10% THD:
  - PFL4007 үлгісі үшін: 10 Вт
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Динамикалық бассты жақсарту
- Моно / Стерео / NICAM

## Экран ажыратымдылығы

### Компьютерлік пішімдер - HDMI

#### (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

- 640 x 480 — 60 Гц
- 800 x 600 — 60 Гц
- 1024 x 768 — 60 Гц
- 1280 x 720 — 60 Гц
- 1280 x 768 — 60 Гц
- 1280 x 1024 — 60 Гц
- 1360 x 768 — 60 Гц

### Компьютерлік пішімдер - VGA

#### (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

- 640 x 480 — 60 Гц
- 800 x 600 — 60 Гц
- 1024 x 768 — 60 Гц
- 1280 x 1024 — 60 Гц
- 1360 x 768 — 60 Гц

## Бейне форматтар (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

480i — 60 Гц  
480р — 60 Гц  
576i — 50 Гц  
576р — 50 Гц  
720р — 50 Гц, 60 Гц

## Мультимедиа

Колдау көрсетілетін мультимедиялық байланыстар

- USB : NTFS, FAT 16, FAT 32.  
Тек 500 мА немесе азырақ қуат тұтынатын USB құрылғыларды косыныз.
- Ethernet LAN RJ-45

Колдау көрсетілетін сурет файлдары

- JPEG (\*.jpg)

### Колдау көрсетілетін дыбыс/бейне файлдары

Мультимедиалық файл атaulары 128 таңбадан аспауға тиісті.

AV CLASS														
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MHP	Video Store	YTLB	
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	

### Колдау көрсетілетін дыбыс/бейне файлдары

Мультимедиалық файл атaulары 128 таңбадан аспауға тиісті.

AV CLASS														
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MHP	Video Store	YTLB	
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	
		Sorenson H.263	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	
.divx	DMF (DIVX)	DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	

## Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне файлдары

Мультимедиалық файл атапулары 128 таңбадан аспауға тиісті.

AUDIO ONLY CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WVMA (V2 up to V3.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.pcm (PC) .pcm (pc)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

## Колдану көрсетілетін сабтитр пішімдері

Мультимедиалық файл атапулары 128 таңбадан аспауға тиісті.

File Extension	Format	USB	Simply Share	SUBTITLE FORMATS			Video Store	YTLB	Character encoding
				CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP			
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .sami	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	
.avi .divx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	-

## Үйлесімді медиа-сервер бағдарламалық құралы

- Twonky Media (Microsoft Windows және Mac OS X үшін)
- Windows Media Player (Microsoft Windows үшін)
- Sony Vaio медиа-сервері (Microsoft Windows үшін)
- TVersity (Microsoft Windows үшін)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP үшін)
- Macrovision жөлілік медиа-сервері (Microsoft Windows үшін)
- Fuppes (Linux үшін)
- uShare (Linux үшін)
- AwoX
- CyberLink
- JVC медиа сервері
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live

- AUDIO IN: (DVI/VGA) стерео 3,5 мм шағын ұсыны
- Y/Pb/Pr және L/R: Компоненттік бейне және дыбыс ажыратымдары
- SERV.U: Қызмет порты
- SCART (RGB/CVBS): SCART
- САНДЫҚ ДЫБЫС СИГНАЛЫНЫҢ ШЫҒЫС ҰЯСЫ: Коаксиалды
- HDMI 1 ARC: HDMI дыбысты қайтару арнасы
- HDMI 2: HDMI
- ТД АНТЕННАСЫ: 75 ом коаксиалды
- SAT: F-pin жерсерік (тек нақты үлгілерде кол жетімді)

## Жаны

- ЖИ: Жалпы интерфейс
- Құлақаспап: стерео 3,5 мм шағын ұсыны
- USB
- HDMI ЖАҒЫ

## Байланыс мүмкіндігі

### Артқы

- ЖЕЛ: Ethernet LAN RJ-45
- VGA: компьютер кірісі

---

## Жинақтағы теледидар бекітпелері

Теледидарды қабырғаға теледидарға жарамды тіреуішпен орнатуға болады (жеке сатылады). ТД экран өлшеміне сай ТД тіреуішінің түрін тандаңыз:

**66 см / 26 дюйм:** 100 × 100 мм, M4


Ескерту: теледидар тіреуішімен бірге берілген нұсқаулардың барлығын орындаңыз. TP Vision Netherlands B.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан орын алатын апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.

Кабельдер мен қосқыштардың зақымдануын болдырмау үшін, теледидардың артынан кемінде 5,5 см / 2,2 дюйм ашық орын қалдырыңыз.

Теледидарды қабырғаға орнатудан бұрын, бұранданың дұрыс ұзындығын анықтаңыз.

Бұранданың ұзындығын анықтау үшін, суретте көрсетілгендей етіп, қабырғаға тіреуіштің қалыңдығын бұранданың ұзындығына (у) қосыңыз.

**26 дюйм модельдері үшін:** 9-10 мм



---

## Анықтама нұсқасы

UMv 3139 137 05632 - 20120905

# 8 Индекс

## C

- CAM, енгізу - 63  
CAM, Шартты кіру модулі бөлімін  
караныз - 62  
CAM, іске қосу - 63  
Conditional Access Module (Шартты Кірү  
Модулі) - 62  
сурет форматы - 16

## D

- DTVi - 23

## E

- EasyLink - 34  
EasyLink, басқару элементтері - 35  
EasyLink, қашықтан басқару пультінің  
түймелері - 35  
EasyLink, мүмкіндіктер - 34  
EasyLink, теледидар динамиктері - 35  
EasyLink, іске қосу - 34  
EasyLink, экрандағы басқару элементі - 6  
EPG, интернет - 17  
EPG, хабар таратушы - 17  
EPG, электрондық бағдарлама  
нұсқаулығы - 4

## H

- HbbTV - 23  
HDMI - 49  
HDMI ARC - 49

## I

- Interactive TV - 23

## P

- Philips компаниясына хабарласу - 12

## S

- SCART - 50  
Scenea, тұсқағазды жүктеу - 37  
Scenea, іске қосу - 37  
Smart TV - 3  
Smart TV, бағдарламалар - 21  
Smart TV, желі - 60  
Smart TV, шолу - 20  
smartphone басқару - 6

## U

- USB пернетақтасы - 57  
USB тінтуірі - 57

## V

- VGA - 50

## Y

- YouTube - 21  
YPbPr, қосымша бейне кабелі - 49

## A

- ажырату, жалғанған құрылғы - 59  
аналогты арналар, дәлдеу - 41  
аналогты арналар, орнату - 40  
аналогты арналар, субтитрлер - 45  
Анықтама, нұсқа - 72  
анықтама, экрандық - 12  
арналар - 14  
арналар тізімі - 15  
арналар тізімі, көшіру - 42  
арналар, атын өзгерту - 15  
арналар, ауыстыру - 14  
арналар, дәлдеу (аналогты) - 41  
арналар, жанарту - 41

---

арналар, кайта орнату - 48  
арналар, орнату (автоматты) - 40  
арналар, орнату (жерсерік) - 43  
арналар, орнату (қолмен) - 40  
арналар, орнату (сандық) - 41  
арналар, ретін өзгерту - 15  
арналар, таңдаулылар - 14  
арналарды орнату, автоматты түрде - 40  
арналардың атаяларын өзгерту - 15  
артқы басқару элементтері - 4  
ата-аналық құлышып деңгейі - 33  
атауды өзгерту, жалғанған құрылғы - 59  
аудио тіл - 44

---

## Ә

әмбебап кіру, есту қабілеті нашар - 45  
әмбебап кіру, көру қабілеті нашар - 46  
әмбебап кіру, қосу - 45

---

## Б

бағдарламалық құрал, USB - 48  
бағдарламалық құрал, интернет - 48  
бағдарламалық құрал, нұсқаны тексеру - 47  
бағдарламалық құрал, сандық жаңарту - 48  
баларлардан қорғау құлпы - 33  
бейнемагнитофон, жалғау - 52

---

## Д

дауыс деңгейі - 14  
демо көрсетілімі - 47  
диск ойнатқышы, жалғау - 50  
дисплейдің ажыратымдылығы - 69  
дүкен режимі - 47  
дыбыс параметрлері, қалпына келтіру - 39  
дыбысты синхрондау - 36

---

## Е

естілу тәмендеді - 45

---

## Ж

жазбалар, басқару - 30  
жазбалар, жоспарлау - 28  
жазбалар, көру - 29  
жазу, USB құрылғысы - 27  
жазу, ТД бағдарламалар - 26  
жалғанған құрылғы, ажырату - 59  
жалғанған құрылғы, атаяуды өзгерту - 59  
жалғанған құрылғы, қосу - 59  
жалғау, USB - 19  
жалғау, бейнемагнитофон - 52  
жалғау, диск ойнатқышы - 50  
жалғау, компьютер - 56  
жалғау, пернетақта - 57  
жалғау, сандық камера - 55  
жалғау, сандық шағын бейнекамера - 55  
жалғау, сыртқы қатты диск - 56  
жалғау, теледидар - 51  
жалғау, тінтуір - 57  
жалғау, үй кинотеатры жүйесі - 54  
жалпы интерфейс - 62  
жас шектеуі - 33  
желі, қосу - 60  
желі, ТД аты - 62  
жерсерік, арналарды орнату - 43  
жерсерік, қосу немесе жою - 44  
жерсерік, параметрлер - 43  
жоғары айқындық (HD), мазмұн - 3

**К**

- кәдеге жарату - 11  
 Кенсингтон құлпы - 8  
 компьютер, дисплей  
     ажыратымдылығы - 69  
 компьютер, жалғау - 56  
 компьютер, файлдарды ойнату - 18  
 контакттілік мәліметтер, Интернетте - 12  
 көзге көрінетін закым - 46  
 көрсету - 69  
 күтү режимі - 13  
 қүшеткіш, дыбыс шығысын таңдау - 35

**Қ**

- қабырғаға орнатушы - 72  
 қайта орнату - 48  
 Қауіпсіздік - 6  
 қашықтан басқару пульті - 5  
 Қосқыштар - 49  
 қосу, ойын консолі - 53  
 қосылу, үй желісі - 60  
 Қосымша пиксел байланысы - 36  
 Қуат белгілі - 12  
 қуатты тиімді пайдалану, параметрлер - 11  
 құрылғылар - 50  
 құрылғылар жалғау - 49  
 құрылғылар, көрү - 59  
 құрылғылар, қосу - 59

**М**

- медиа серверінің бағдарламасы - 18  
 мультимедиа, қолдау көрсетілетін  
     форматтар - 70  
 мультимедиа, файлдарды ойнату - 18  
 Мультимедиаалық негізгі платформа  
     (MHP) - 23

**О**

- ойын консолі - 53  
 ойындар - 30  
 орналасу, үй немесе дүкен - 47  
 орналасуы - 47  
 орнату, тірекке немесе қабырғаға  
     бекіту - 47

**Ө**

- өнімге қолдау көрсету - 12

**П**

- пайдалануды аяқтау - 11  
 параметрлер, дыбыс - 39  
 параметрлер, дыбыс форматы - 39  
 параметрлер, көмекші - 38  
 параметрлер, ойын - 30  
 параметрлер, сурет - 38

**Р**

- режим, үй немесе дүкен - 47

**С**

- сағат - 32  
 сандық арналар - 41  
 сандық арналар, орнату - 41  
 сандық арналар, субтитрлер - 45  
 сандық камера - 55  
 сандық радио - 15  
 сандық шағын бейнекамера - 55  
 сауда белгілер мен авторлық құқықтар - 10  
 Сенсорлар - 4  
 смарт параметрлері - 16  
 субтитрлер, аналогты - 45  
 субтитрлер, сандық - 45  
 субтитрлер, тіл - 45  
 сурет параметрлері - 38  
 сурет параметрлері, қалпына келтіру - 39

сымсыз, құрылғы - 61

сыртқы қатты диск - 56

---

## Т

таңдаулы арналар, тізім - 14

теледидар динамиктері, дыбысты  
өшіру - 14

теледидар, жалғау - 51

теледидарды кідірту - 25

теледидарды қосу, өшіру - 13

тлемәтін 2.5 - 32

тлемәтін, Беттер кестесі - 31

тлемәтін, қос экран - 31

тлемәтін, сандық мәтін - 32

тлемәтін, тіл - 31

тлемәтін, ұлғайту - 31

тлемәтін, іздеу - 31

тлемәтін, ішкі беттер - 31

тұрақтылық - 11

тұсқағаз - 37

тұнгі таймер - 33

тіл, мәзір - 44

тіл, субитрлер - 45

---

## Ү

үй желісі - 60

үй кинотеатры жүйесі, жалғау - 54

үй режимі - 47

---

## Э

экран құту - 8

Экран сактағыш - 37

электр қуаты - 69



© 2012 TP Vision Netherlands B.V.  
All rights reserved.  
Document order number 313913705631