Philips 9000 series
ล็อคแบบผลัก-ดึง

การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย

ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร
เชื่อมต่อกับเกตเวย์ IoT

DDL193LAGGG

ชีวิตอัจฉริยะ

ความปลอดภัยอยู่ภายใต้การควบคุมในยุคของ IoT

เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายสูงสุดที่มาจากการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย สวิตช์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ และเซ็นเซอร์อินฟราเรด เชื่อมโยงกับเกตเวย์ IoT และตาแมวประตูอัจฉริยะทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยได้ที่ปลายนิ้วคุณ

ดีไซน์ที่โดดเด่นนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร
- ปลดล็อคอย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

ชีวิตที่สะดวกยิ่งกว่า
- การปลดล็อคจะทำการตรวจจับมือ
- เพลิดเพลินไปกับการป้องกันหลังจากปิดประตู

ชีวิตอัจฉริยะล็อคด้วยความเป็นเลิศ
- ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นจาก IoT
- มอบการเชื่อมโยงกับชีวิตแห่งอนาคต

การป้องกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบ้าน
- แจ้งเตือนทันทีเมื่อปลดล็อคภายใน
- ปกป้องความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณในแบบเรียลไทม์
- ความน่าเชื่อถือในการล็อคที่สูงขึ้นและการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ดีขึ้น
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กและสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

PHILIPS

ล็อคแบบผลัก-ดึง
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ, ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร, เชื่อมต่อกับเกตเวย์ IoT

DDL193LAGGG/97

ไฮไลต์

การล็อคอัตโนมัติ

Automatic locking

ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะ Philips 9300
นั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู
หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง
ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

ไส้กุญแจเกรด C

C-grade lock cylinder

ไส้กุญแจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควบคุมการเปิดล็อค ไส้กุญแจเกรด C
ใช้เทคโนโลยีป้องกันขโมยหลายรูปแบบด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างระบบพินและ Vane
ที่สามารถมอบการป้องกันการสะเดาะกุญแจทางเทคนิคได้

ปุ่มฟังก์ชัน

Functional buttons

[เปิด]:
ดับเบิลคลิกปุ่มภายในหนึ่งวินาทีจะปลดล็อคประตูได้
ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงปลดล็อคโดยไม่ตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ปิด]:
คลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้งสามารถล็อคประตูได้
การกดปุ่มค้างอาจเป็นการเปิดใช้งานการล็อคตาย คุณสามารถใช้รหัส PIN
หลักหรือกุญแจกลไกเพื่อปลดการล็อคตาย
การกดปุ่ม [เปิด] และ [ปิด]
พร้อมกันจะทำให้สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการปลดล็อกแบบอินดักทีฟได้

เกตเวย์และตาแมวประตูอัจฉริยะ*



Link with smart door viewer

คุณสามารถดูบันทึกการปลดล็อคจากระยะไกล
และแจกจ่ายรหัส PIN
แบบใช้ครั้งเดียวได้ตลอดเวลาผ่านทางเกตเวย์
ตาแมวประตูอัจฉริยะจะถ่ายภาพหรือวิดีโอ
จากนั้นอัปโหลดไปยังแอปภายใต้การแจ้งเตือนที่ผิดปกติ เมื่อมีการเชื่อมต่อกับการล็อคประตู
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้สถานการณ์ต่างๆ
จากภายในและภายนอกประตู

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่

Fake PIN Code

ระบบล็อคประตูอัจฉริยะ Philips
มาพร้อมกับเทคโนโลยีรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่
ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุตัวตนได้สำเร็จ
ตราบใดที่มีการป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและการเปิดเผยรหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร

Indoor infrared sensor

คุณสมบัติจากเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรด
เมื่อสัมผัสเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง ประตูจะปลดล็อค

ลายนิ้วมือตามธรรมชาติ

Semiconductor fingerprint sensor

เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือถูกรวมอยู่ในที่จับแบบผลัก-ดึงเพื่อให้เวลาที่คุณจับที่จับ
นิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอร์ตามธรรมชาติ
คุณสามารถเข้าถึงและสัมผัสเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดาย
จากนั้นผลักเพื่อเปิดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสำเร็จ
คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว

ล็อคแบบผลัก-ดึง
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ, ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร, เชื่อมต่อกับเกตเวย์ IoT

DDL193LAGGG/97

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์
- สี: ทองแชมเปญ
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลัก-ดึง
- วัสดุหลัก: โลหะผสมสังกะสี
- การประมวลผลพื้นผิว: แผ่นยึดไฟฟ้า
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ
- การออกเพื่อการหลบหนีฉุกเฉิน: ช่องเสียบกุญแจที่เปิดในอาคารอย่างรวดเร็ว
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: การออกแบบที่จับแบบผลัก-ดึง

โซลูชันการเข้าถึง
- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก
- Bluetooth: ใช่

ความจุการล็อค
- ลายนิ้วมือ: สูงสุดถึง 100
- การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN ผู้ใช้: สูงสุดถึง 10
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 10 เดือน*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V
- แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 4.5-6V

ใช้งานง่าย
- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบังคับล็อคจากด้านนอก, การเตือนการล็อคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ
- ช่องเสียบกุญแจ: ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ฟังก์ชันการล็อค: ล็อคตายอิเล็กทรอนิกส์, การล็อคระบบ
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ปลอม, ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก, ฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัย
- ฟังก์ชันการเตือน: การเตือนป้องกันการสอดส่อง, การเตือนปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอก

โหมด
- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
- โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดปกติ

การติดตั้ง
- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้
- จุดล็อคหลายจุด: ไม่มี

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน
- กุญแจกลไก: กุญแจ 2 ดอก
- คีย์แท็กอัจฉริยะ: การ์ด 2 ใบ
- อุปกรณ์ติดตั้ง: ใช่
- ช่องเสียบกุญแจ
- แผ่นยึด: ใช่
- แม่แบบการเจาะ: ใช่
- Certificate (ใบรับรอง): ใช่
- แผ่นทำความสะอาด: ใช่
- คู่มือการใช้งาน: ใช่
- ใบรับประกัน: ใช่
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่

วันที่ออก 2024-04-28

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 69 71318 50168 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com

* ตาแมวประตูอัจฉริยะของ Philips ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมที่ให้มา ซึ่งจำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก
* โปรดติดต่อตัวแทนบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประตูขนาดอื่นๆ
* อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง