



Philips 7000 series
推拉鎖

支援悠遊卡
自動鎖定
室內感應解鎖
Wi-Fi 連線

DDL702LAGBW

觸動解鎖

Wi-Fi 鏈接，輕鬆聯網

Wi-Fi 連線讓您可不受空間限制查看存取記錄。室內紅外線感應器解鎖、自動鎖定等功能，讓生活更輕鬆。

智慧生活，卓越鎖定

- 手觸即開

升級的智慧晶片強化居家安全

- 有效提醒安全風險
- 組合驗證，安全加倍

PHILIPS

推拉鎖

支援悠遊卡 自動鎖定, 室內感應解鎖, Wi-Fi 連線

規格

設計和外觀

- 色彩: 黑曜石黑
- 握把: 推拉式把手
- 指紋感應器: 半導體

出入解決方案

- 指紋: 是
- 密碼/PIN 碼: 是
- 卡片/鑰匙牌: 是
- 機械鑰匙: 是

門鎖資料容量

- 主 PIN 碼: 1
- 一次性 PIN 碼: 1

電力規格

- 電源供應: 4 顆 AA 電池

- 使用時間: 10 個月*
- 最大電池容量: 4 顆電池
- 緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

- 指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示, 外側強制鎖定提示, 系統鎖定提示
- 語音指引: 人聲指引

安裝

- 門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
- 開門方向: 向左向內開, 向左向外開, 向右向內開, 向右向外開
- 門板類型: 防盜門, 銅門, 木門

DDL702LAGBW/96

焦點

室內感應解鎖



透過把手的觸控式感應器和紅外線感應器, 開門更簡單。只要手碰到觸控式感應器, 且紅外線感應器偵測到障礙物時, 即可解鎖。

雙重驗證



在雙重驗證模式中, 您可以使用任兩種驗證方法 (指紋、密碼和卡片) 開門, 為居家安全提供雙重保障。

布防鎖定



出門之前, 您可觸碰外板的布防按鈕啟用此功能。在此模式下, 從室內開門便會觸發警示。此功能可有效提醒您安全風險, 並提升居家安全層級。



發行日期 2024-10-14

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50366 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 10 個月: 這是內部測試資料; 實際持續時間可能會因使用頻率而異。

* 其他: 隨附的安裝配件包適用於指定厚度的門板; 若門板厚度不在此範圍內, 請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心或指定的線下經銷商。

* 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。