

# PHILIPS

## 卡拉 OK 功放器

CSS1800



## 卡拉 OK 功放器

CSS1800 卡拉 OK 功放器设计采用先进的音效技术。三个麦克风输入可互相独立调节其音量和音乐级别，从而允许您对歌手和音乐进行微调。

### 连接

- 中央语音输出
- 独立的音量、低音、中音和高音控制

# 规格

## 声音

扬声器输出功率: 250 瓦  
频率响应: 60 - 16 千赫  
信噪比: 63 分贝

## 便利性

音量控制: 旋转式

## 功率

功耗: 380 瓦  
电源: 220-240 伏, 50 赫兹

## 附件

随附的附件: 电源线, 用户手册, 保修单

## 尺寸

主装置 (宽 x 高 x 厚): 485 × 330 × 88 毫米  
重量 (含包装): 9.2 千克  
主装置重量: 7.7 千克  
包装 (宽 x 高 x 厚): 562 × 372 × 174 毫米

## 麦克风

麦克风音量: 旋转式

