

필립스
오리지널 라디오

Bluetooth 
20W 순간 출력

TAVS700



아이코닉한 느낌

정통 1950년대 스타일과 플러그 전원형 Bluetooth 시계 라디오의 현대적인 기능이 어우러져 탄생했습니다. 원목 캐비닛, 구리 다이얼, 밝기 조절이 가능한 디스플레이는 어느 방에나 잘 어울립니다. 디지털 라디오 튜너로 선명한 화질을 즐기실 수 있습니다.

아이코닉한 디자인 . 모던한 성능

- 빈티지한 원목 캐비닛 . 1950년대 디테일
- 선명하고 세심한 사운드 . 2x3 인치 폴레인지 스피커
- Bass-Reflex 포트 . 가득하고, 강력한 낮은 톤
- 크고 선명한 디지털 시계 디스플레이 . 조도 조절 가능

오늘 바로 만나 보세요 .

- 프리셋이 있는 FM 디지털 라디오
- 두 개의 이중 레이어 제어 손잡이
- 20W 순간 출력
- 사운드를 흐르게 하는 구리 톤의 메쉬 그릴

다시 보기

- AC 입력 . 주전원
- 최대 10m의 무선 범위
- 규격 : 335x146x183mm
- 중량 2.55kg

PHILIPS

사양

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 빠른 설치 설명서

사운드

- 출력 파워 (RMS): 20W
- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤 : 회전식

호환성

- 기타 Bluetooth 지원 장치 : 가능 *

확성기

- 내장형 스피커 : 2

튜너 / 수신 / 전송

- 자동 디지털 튜닝 : 가능 *
- FM 주파수 범위 : 87.5-108 MHz
- 프리셋 방송국 번호 : 20
- 튜너 밴드 : FM 스테레오
- 튜너 디스플레이 : PLL

커넥티드 기술

- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth 범위 : 가시 범위, 10M 또는 30FT
- Bluetooth 버전 : 5
- USB 충전 : 5V, 2A, 가능 *

편의성

- 시계 : 취침 타이머
- 시계 / 버전 : 디지털

시계

- 시간 형식 : 12H, 24H

규격

- 제품 중량 : 2.55 kg
- 제품 규격 (WxDxH): 33.5 x 14.6 x 18.3cm
- 무게 (포장 포함) : 2.75 kg
- 포장 크기 (WxDxH): 40.8 x 18.6 x 23.4cm

주요 제품

오리지널 라디오

이 Bluetooth 라디오는 아이코닉한 필립스 Philetta 254 거치형 라디오를 오마주합니다. 빈티지한 원목 캐비닛은 매력을 뽐냅니다. 두 개의 제어 손잡이와 스피커 그릴에 녹아 있는 1950 년대의 디테일은 재즈와 로큰롤이 라디오를 장악했던 시대로 여러분을 안내합니다.

밤낮으로 선명한 숫자.

크고 선명한 디지털 시계 디스플레이는 조도를 조절할 수 있으므로 방안에 딱 맞는 정도를 쉽게 찾을 수 있습니다. 해가 졌을 때 메뉴 손잡이를 눌러 조명 강도에 액세스하고 변경합니다.

오늘 바로 만나 보세요.

이 레트로 시계 라디오는 라디오를 위한 디지털 FM 튜너를 갖추고 있으며 Bluetooth 연결로 모바일 장치 스트리밍을 지원합니다. 디지털 라디오 튜너는 매우 선명한 수신을 전달합니다. 내가 좋아하는 FM 채널을 최대 20 개까지 설정할 수 있습니다.

선명한 사운드와 파워풀한 저음.

두 개의 3 인치 폴레인지 스피커는 선명한 사운드를 전달합니다. Bass-Reflex 포트는 낮은 톤을 채워 동글면서 강력한 중저음 반응을 선사합니다. 구리 톤의 메시 그릴은 사운드가 원활하게 흐르도록 합니다.

간편한 페어링. 쉬운 청취.

전원 버튼을 짧게 누르면 라디오가 페어링할 준비가 됩니다. 무선 범위는 10m 이므로 장치가 다른 방에 있어도 완벽히 작동합니다. 레트로 스타일의 이중 레이어가 있는 손잡이 두 개를 사용하여 음량, 소스, FM 방송국 등을 제어할 수 있습니다.



발행 일자 2022-05-12

버전 : 2.0.1

12 NC: 8670 001 69144
EAN: 48 95229 11105 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com