

PHILIPS

卡拉 OK 功放器

CSS1820X



卡拉 OK 功放器

此卡拉 OK 功放器设计采用先进的音效技术。三个麦克风输入可互相独立调节其音量和音乐级别，从而允许您对歌手和音乐进行微调。

无尽的卡拉 OK 娱乐享受

- 智能双数字处理器提供卡拉 OK 效果
- 2x250 瓦最大输出功率

连接

- 中央语音输出
- 独立的音量、低音、中音和高音控制
- 卡拉 OK 具有 3 个麦克风输入
- 低音扬声器输出，实现深沉的低音效果

规格

声音

输出功率: 250 瓦 + 250 瓦 (8 欧姆), 375 瓦 + 375 瓦 (4 欧姆)

频率响应: 20 赫兹 - 20 千赫

信噪比: 70 分贝

麦克风灵敏度: 12mV

连接

3 个卡拉 OK 麦克风输入: 有线或无线麦克风

低音炮输出

功放器线路输出: 连接到其他功放器

USB 播放

便利性

音量控制: 旋转式

功率

电源: 220-240 伏, 50 赫兹

附件

随附的附件: 电源线, 用户手册, 保修单

显示屏

类型: VFD

尺寸

主装置 (宽 x 高 x 厚): 435 x 132 x 370 毫米

重量 (含包装): 14 千克

主装置重量: 12.2 千克

包装 (宽 x 高 x 厚): 520 x 220 x 500 毫米

麦克风

麦克风音量: 旋转式

