

飞利浦
卡拉 OK 功放器



CSS1820X

卡拉 OK 功放器

此卡拉 OK 功放器设计采用先进的音效技术。三个麦克风输入可互相独立调节其音量和音乐级别，从而允许您对歌手和音乐进行微调。

无尽的卡拉 OK 娱乐享受

- 智能双数字处理器提供卡拉 OK 效果
- 2x250 瓦最大输出功率

连接

- 卡拉 OK 具有 3 个麦克风输入
- 中央语音输出
- 独立的音量、低音、中音和高音控制
- 低音扬声器输出，实现深沉的低音效果

PHILIPS

规格

声音

- 输出功率: 250 瓦 + 250 瓦 (8 欧姆), 375 瓦 + 375 瓦 (4 欧姆)
- 频率响应: 20 赫兹 - 20 千赫
- 信噪比: 70 分贝
- 麦克风灵敏度: 12mV

连接

- 3 个卡拉 OK 麦克风输入: 有线或无线麦克风
- 功放器线路输出: 连接到其他功放器
- USB 播放
- 重低音输出

麦克风

- 麦克风音量: 旋转式

便利性

- 音量控制: 旋转式

显示屏

- 类型: VFD

功率

- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 电源线, 用户手册, 保修单

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 435 x 132 x 370 毫米
- 主装置重量: 12.2 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 520 x 220 x 500 毫米
- 重量 (含包装): 14 千克



发行日期 2022-05-16

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 001 54967
EAN: 69 51613 99066 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com