

Philips
Sisäinen asema

DVD

16x Uudelleenkirjoittava

SPD6001BD



Kirjoita ja luo nimikkeet suoraan DVD-levyille samalla laitteella

Luotettava ja yhteensopiva

Oma levy, oma juttu. Miksi enää kirjoittaisit käsin, kun voit luoda levyihisi omat ammattimaiset etiketit, jotka tuovat muistosi esiin.

Uusinta tekniikkaa

- Asemassa LightScribe-toiminto
- Kaksikerroksinen +R/-R-kirjoitin, DL media
- DVD-RAM - lisää tallennustilaa

Ylivoimainen suorituskyky

- Erittäin nopea 16X, DVD+R/-R
- Uudelleenkirjoittava DVD, joka tukee 16x-DVD-R-nopeutta
- 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

Käytön mukavuus

- Polttava CD- ja DVD-asema sekä tulostin
- Käännä levyä ja nimiöi helposti 3-vaiheisen oppaan avulla

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), P-CAV
- **DVD+R:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- **DVD-R:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 kt/s), Z-CLV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 kt/s), PCAV

Uudelleenkirjoitusnopeus

- **CD-RW:** 24X (3600 kt/s), CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 kt/s), CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 kt/s), CLV

Lukunopeus

- **Haku aika:** 160 ms
- **Puskurin koko:** 2 Mt
- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), P-CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **RAM:** 5X (6750 kt/s), PCAV

Liitännät

- **Liityntä:** IDE-liittymä (ATAPI)
- **Muut liitännät:** 12 V DC-tulo, IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin, Analoginen äänilähtö (v/o), virtaliitin (DC), Digitaalinen äänilähtö

Käytön mukavuus

- **Helppo asennus:** Plug & Play
- **Helppokäyttöinen:** Käyttöopas, erittäin tarkka

Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Neljä kiinnitysruuvia, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, LightScribe-levyt, Pika-asennusopas, Käyttöopas

Järjestelmävaatimukset

- **Kiintolevytila:** 650 Mt
- **PC:n käyttöjärjestelmä:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Suoritin:** Pentium 4 -keskusuksikkö vähintään 1,3 GHz
- **RAM-muisti:** 128 Mt

Virta

- **Verkkolaitetyyppi:** 5/12 V:n DC
- **Virrankulutus:** 25 W

Tekniset tiedot

- **Kosteus:** 15 - 80 % (tiivistymätön)
- **Käyttölämpötila:** 5 - 50 °C
- **Turvallisuusstandardit:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standardit:** EN55022, EMS5024, FCC Part 15
- **Varastointilämpötila:** -40 - 65 °C

Mitat

- **Tuotteen paino:** <0,9 kg
- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 146 x 170 x 42 mm

Ohjelmisto

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Room 6, Nero Vision express 2

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Kokonaispaino:** 1,2 kg
- **Korkeus:** 260 mm
- **Pituus:** 210 mm
- **Leveys:** 107 mm

Sisäpakkaus

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Kokonaispaino:** 1,2 kg
- **Korkeus:** 260 mm
- **Pituus:** 210 mm
- **Määrä:** 1
- **Leveys:** 107 mm

Ulompi pakkaus

- **I2NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97629 9
- **Kokonaispaino:** 2 kg
- **Korkeus:** 230 mm
- **Pituus:** 270 mm
- **Määrä:** 2
- **Leveys:** 230 mm

Ulompi pakkaus 2

- **I2NC:** 9082 100 07867
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97630 5
- **Määrä:** 128

Tärkeimmät ominaisuudet

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling -tekniikan ansiosta sotkuiset tussit ja tarrat voi heittää romukoppaan! Käännä vain erikoispäällysteinen CD-R/CD-RW- tai DVD-R/DVD-RW-levy toisin päin, aseta se uudelleen asemaan ja polta siihen upeat etiketit, joiden laatu ja ulkonäkö vastaa ammattilaisten tekemiä silkipäällysteisiä etikettejä. Voit asetella etikettiin tekstiä ja omaa grafiikkaa siinä tuotteen mukana toimitettavalla ohjelmistolla ja lisätä uusia elementtejä myöhemmin. Elokuvien, musiikin, valokuvien ja tiedostojen hakeminen onkin helpompaa kuin koskaan.

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

16x-kirjoitusnopeus, DVD+R-R

Suurin tallennusnopeus 16X tallennettaessa DVD+R- ja DVD-R-levyille

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

DVD-RAM

Monia muotoja tukeva asema: CD, DVD-ROM ja DVD-RAM.

