

Philips
Dahili Sürücü

DVD

16x Yazıcı

SPD2410BD



DVD, RAM ve CD, Üçü Bir Arada

Güvenilirlik ve uyumluluk konusunda güvenilir isim

Philips dahili DVD RW sürücüsü tüm DVD, çift katman ve CD formatlarını okuyabilir ve yazabilir. Deneyimsiz kullanıcılar için dahi kurulumu kolaydır. Blu-ray, DVD ve CD optik ortamlarını icat eden şirketin ürünü olarak son derece güvenilir olduğundan emin olabilirsiniz.

En son teknolojiye şahit olun

- DVD RAM ile daha geniş saklama kapasitesi

Üstün Performans

- 16X en yüksek DVD+R/-R yazma hızı
- 8x DVD+R DL
- 16X DVD-R'i destekleyen DVD Yazıcı

Güvenilirlik ve sağlamlıkta son nokta

- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda DVD yazma kalitesini garantiler.
- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma
- DVD'lerinizi tüm sürücülerde ve DVD oynatıcılarda güvenli şekilde oynatın
- Her türlü kaydedilebilir disk için optimum kayıt hızı

Kolaylıklar

- 10 dilde adım adım kılavuz
- Çift Format

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Yazma Hızı

- **DVD+R:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **DVD-R:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/sn) - CLV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sn) - CAV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 KB/sn) - PCAV

Tekrar Yazma Hızı

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sn) - CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sn) - CAV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sn) - CLV

Okuma Hızı

- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sn) - CAV
- **Arabellek boyutu:** 2 MB
- **Erişim süresi:** 160ms
- **RAM:** 5X (6750 KB/sn) - PCAV

Bağlanabilirlik

- **Arayüz:** IDE arayüzü (ATAPI)
- **Diğer bağlantılar:** 12 V DC giriş, IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim ayar ayağı, Analog ses Sol/Sağ çıkış, DC güç bağlantısı, Dijital ses çıkışı

Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır
- **Kullanım kolaylığı:** Kullanım kılavuzu, adım adım

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** 4 montaj vidası, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, kullanım kılavuzu, Hızlı kurulum kılavuzu

System Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4
- **İşlemci:** Pentium 4 1,3 GHz veya Üzeri İşlemci
- **RAM hafıza:** 128 MB

Boyutlar

- **Ürün ağırlığı:** <0,9 kg
- **Ürün boyutları (GxDxY):** 146 x 170 x 42 mm

Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/12V
- **Güç tüketimi:** 25 W

Teknik Özellikler

- **Nem oranı:** %15 - 80 RH (yoğunlaşmaz)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 °C
- **Güvenlik standartları:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC standartları:** EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15
- **Saklama sıcaklık aralığı:** -40 - 65 °C

Ambalaj Verileri

- **12NC:** 908210008313
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Brüt ağırlık:** 0,9 kg
- **Yükseklik:** 107 mm
- **Uzunluk:** 260 mm
- **Genişlik:** 210 mm

İç Karton

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Brüt ağırlık:** 1,2 kg
- **Yükseklik:** 107 mm
- **Uzunluk:** 210 mm
- **Miktar:** 1
- **Genişlik:** 260 mm

Dış Karton

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Miktar:** 2
- **Brüt ağırlık:** 2 kg
- **Yükseklik:** 230 mm
- **Uzunluk:** 270 mm
- **Genişlik:** 230 mm

Dış Karton 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 30705 9
- **Miktar:** 128

Yazılım

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Ürün özellikleri

DVD+R/-R üzerine 16x yazma hızı

DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yüksek yazma hızı

DVD-R'a 16x yazma hızı

16x DVD-R yazma hızı

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

DVD RAM

Desteklenen DVD RAM formatı CD, DVD Rom ve DVD RAM'i destekleyerek sürücüyü çoklu sürücü haline getirir.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 9082 100 08313
EAN: 87 10895 97082 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com