



Philips
ThinkLink



SE8881B

Alle Festnetz- und Mobiltelefonanrufe auf einem Telefon

Verbinden Sie bis zu zwei Mobiltelefone

Über MobileLink können Sie all Ihre Festnetz- und Mobiltelefonanrufe einfach und bequem auf nur dem intelligenten Philips SE8881B/DE verwalten. Laden Sie einfach Ihre gesamten Kontakte von Ihrem Mobiltelefon oder PC herunter, und schon kann es losgehen – auch während Ihr Telefon aufgeladen wird.

Erleben Sie hervorragende Klangqualität

- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound
- MySound: Persönliche Klangprofile

MobileLink für ultimativen Komfort

- Alle Anrufe – mobil und Festnetz – auf einem Telefon
- Laden Sie ganz leicht Kontakte von Ihrem Telefonbuch auf dem Mobiltelefon oder dem PC herunter
- Kristallklare Mobiltelefonanrufe sogar bei schwachem Empfang
- Speicher Sie bis zu 1200 Kontakte mit 2200 Telefonnummern

Genießen Sie eine große Auswahl nützlicher Funktionen

- Laden Sie Ihr Mobiltelefon während des Gesprächs auf
- Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay
- Nachrichten von bis zu 45 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Stummschaltmodus mit Option zur Anruferfilterung

Daten

Ton

- Klangprofil: MySound
- Geräuschreduzierung
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone HQ + 5 Standard
- Freisprechen

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 6 cm
- Displaytyp: Farbdisplay
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

Anrufbeantworter

- Plug&Play-Anrufbeantworter
- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten
- Nachrichtenzähler in Basisstation
- Bedienung des Anrufbeantworters: Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation

Kabellose Bluetooth®-Technologie

- Verbindet bis zu 2 Mobiltelefone
- Zugriff auf Mobiltelefon-Kontakte
- Speichern von Mobiltelefon-Kontakten

Komfort

- Ladegerät für Mobiltelefon: Micro USB
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Ladezeit: 8 Stunden
- Signalstärkeanzeige
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4

- Kompatibilität mit zusätzlichem Mobilteil: SE8881B
- Intercom – mehrere Mobilteile

Speicherplatz

- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern + 500 Einträge pro Mobiltelefon
- Telefonbuch: 50 Einträge
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20
- VIP-Anruferkennung

Leistung

- Akkukapazität: 750 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,7 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch und manuell

Abmessungen

- Abmessungen Basis: noch offen (H x T x B)
- Abmessungen des Mobilteils: noch offen (H x T x B)

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24,8 x 14,2 x 9 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 9,8 x 5,6 x 3,5 Zoll
- EAN: 87 12581 57199 3
- Bruttogewicht: 0,81 kg
- Bruttogewicht: 1,786 lb
- Nettogewicht: 1,323 lb
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,463 lb
- Eigengewicht: 0,21 kg



Ausstellungsdatum
2015-02-04

Version: 9.8.9

12 NC: 8670 000 69672
EAN: 87 12581 57199 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com