

Philips
Intern stasjon

DVD
20x ReWriter

SPD6004BD



Skriv og lag etiketter på DVDene

Pålitelighet kompatibilitet

Philips' interne DVD RW-stasjon ikke bare leser og skriver DVD-, tolags- og CD-formater, men den lager også flotte etiketter direkte på platen. Den er rask, enkel å installere, utrolig pålitelig og designet av en av oppfinnerne av optiske medier.

Opplev den nyeste teknologien

- Stasjon med LightScribe-funksjon
- DVD-RAM som utvider lagringskapasiteten

Overlegen ytelse

- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltsidig dobbeltlagsplate
- 8x skrivehastighet på DVD+R DL
- Utrolig 20x skrivehastighet

Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og -skriver i ett
- Plug & Play for enklere installering
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R:** 20X (27 000 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-R:** 20X (27 000 kB/sek) ved CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 kB/sek) ved PCAV

Omskrivingshastighet

- **CD-RW:** 24X (3600 kB/sek) ved CAV
- **DVD+RW:** 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 kB/sek) ved CLV

Lesehastighet

- **Tilgangstid:** 160 ms
- **Bufferstørrelse:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **RAM:** 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

Tilkoblingsmuligheter

- **Grensesnitt:** IDE
- **Andre tilkoblinger:** IDE-grensesnittkontakt, Valgbryter overordnet/underordnet

Anvendelighet

- **Enkel bruk:** Slik gjør du-håndbok, trinn for trinn

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Fire monteringskruer, CD-ROM med programvare + håndbok, Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok

Systemkrav

- **Harddiskplass:** 650 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Proseszor:** Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- **RAM-minne:** 128 MB

Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 15–80 % RF (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part

15

- **Temperaturområde for lagring:** -40–65 °C

Effekt

- **Adaptertype:** DC 5 V/12 V
- **Effektforbruk:** 25 W

Programvare

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Mål

- **Produktvekt:** < 0,9 kg
- **Produktmål (BxDxH):** 146 x 170 x 42 mm

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruttovekt:** 0,9 kg
- **Høyde:** 324 mm
- **Lengde:** 165 mm
- **Bredde:** 146 mm

Innereske

- **Bruttovekt:** 1,2 kg
- **Høyde:** 260 mm
- **Lengde:** 210 mm
- **Antall:** 1
- **Bredde:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Ytre eske

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruttovekt:** 9,1 kg
- **Høyde:** 244 mm
- **Lengde:** 363 mm
- **Antall:** 10
- **Bredde:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

Ytre eske 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Antall:** 320

Produkt høydepunkter

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødige! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

Lagringskapasitet på 8,5 GB

Enkeltstående dobbeltlagsplate med lagringskapasitet på 8,5 GB

Brenner og skriver i ett

LightScribe-teknologien gir deg etikettskrivingsfunksjon for CD- og DVD-brenneren.

Plug-and-Play

Plug and Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

DVD-RAM

Støtter DVD-RAM-formatet, og dermed er denne stasjonen en multidrive, som støtter CD, DVD-ROM og DVD-RAM.



Utgivelsesdato
2009-02-03

Versjon: 2.3.6

I2 NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com