



Philips
萬能遙控器

電視 / DVD 二合一

SRUI60



薄、有趣與快捷

萬能遙控器，不論哪個品牌均可輕鬆實現電視遙控、DVD 播放以及 AMP 音量設定。

適用於大部份裝置和品牌的單一遙控解決方案

- 使用這款完美的遙控器，讓你現在觀賞 DVD 變得如此輕鬆！
- 適用於各種飛利浦設備

非常方便

- 電力不足指示燈會在需要充電時出現
- 用於切換選單的專用鍵
- 令人驚嘆的萬能遙控

快速、簡便的安裝

- 如有疑問或需要協助，請致電我們的 URC 服務熱線
- 自動搜尋你的設備品牌
- 在專用網站上取得 URC 支援服務
- 內附電池讓你拆開包裝即可感受震撼

PHILIPS
sense and simplicity

萬能遙控器 電視 / DVD 二合一

規格

便利

- **通用 IR 資料庫:** 電視, DVD
- **電視功能:** 上一 / 下一節目, 提高 / 降低音量, 靜音, 電源 / 待機, **16:9**
- **DVD 功能:** 傳輸密碼, 系統選單控制, 光碟選單控制
- **安裝方便:** 自動搜尋
- **安裝步驟:** 2
- **語言支援:** GB/F/D/NL/I/E
- **手冊使用的語言:** GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/FIN
- **按鍵數目:** 22
- **飛利浦預設:** 是
- **法令認可:** CE 標記
- **防濺:** 是

配件

- **電池:** 是, CR2025 Coin cell 3V 鋰電池

功率

- **電池壽命:** 12 個月
- **電池數量:** 1

尺寸

- **泡殼尺寸 (寬 × 高 × 長):** 141 × 249 × 15 毫米
- **紙箱尺寸 (寬 × 深 × 高):** 181 × 297 × 170 毫米
- **摺疊式:** 單個氣泡 / 支援紙盒
- **材料:** 可回收 PET A

紅外線功能

- **操作距離:** 7 米
- **傳輸用 LED:** 1
- **通用紅外線代碼資料庫:** 是
- **資料庫內的品牌數量:** 超過 600
- **載波頻率範圍:** 24 - 55 kHz
- **傳動角:** 90 度

SRUI60/10

產品特點

家庭娛樂遙控器

透過這款遙控器, 你便可以即時控制電視與 DVD 機! 錄影機的所有基本功能, 現在, 觀賞 DVD 或切換電視節目可變得更輕鬆、有趣。

飛利浦預設

如果你擁有飛利浦的設備, 無需進行設定即可使用萬能遙控器, 因為飛利浦已事先為你預設所有按鍵。

有趣而萬能

無論是哪種品牌或型號的電視、DVD 機及接收器, 你都可以使用這款可進行各種基本功能操作的有趣遙控來取代堆滿台面的遙控器。

專用選單鍵

可在你的設備的選單之間輕鬆切換的專用鍵, 讓你無需按變換或功能變換鍵即可一指完成操作

電力不足指示燈

及時獲悉電池何時需要充電或更換。

自動品牌搜尋

要使用新遙控器, 你只需讓遙控為設備自動搜尋最合適的代碼即可。



出版日期 2007-12-07

版本: 2.0

12 NC: 9082 100 03885
EAN: 87 10895 86554 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com