

Philips
Sisäinen asema

DVD

16x Uudelleenkirjoittava

SPD I 400BD



Ylivoimaista suorituskykyä

8,5 Gt tietoa yhdelle DVD+R DL -levylle

Philipsin innovatiivisen tallennustekniikan ansiosta voit tallentaa videoita, valokuvia, musiikkia ja muita tietoja kaksi kertaa aiempaa nopeammin.

Uusinta tekniikkaa

- Kaksikerroksinen +R/-R-kirjoitin, DL media
- 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy

Ylivoimainen suorituskyky

- Erittäin nopea 16X, DVD+R/-R
- 8x, DVD+R DL

Käytön mukavuutta

- Tarkka käyttöopas 10 kielellä
- Kaksi muotoa
- Plug & Play – helppo asentaa
- Monipuolinen ohjelmistopaketti DVD- ja CD-sovelluksille

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla DVD-nopeuksilla
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla
- Toista DVD-levyjäsi kaikissa asemissa ja multimedialaitteissa

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- **DVD+R:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **DVD-R:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 kt/s), CLV

Uudelleenkirjoitusnopeus

- **DVD+RW:** 8X (10800 kt/s), CLV
- **CD-RW:** 32X (4800 kt/s), Z-CLV, UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100 kt/s), CLV

Lukunopeus

- **DVD-ROM:** 16X (21600 kt/s), CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kt/s), P-CAV
- **Puskurin koko:** 2 Mt

Liitännät

- **Liityntä:** IDE-liittymä (ATAPI)
- **Muut liitännät:** 12 V DC-tulo, 2 analogista ääniliitäntää, vasen/oikea, IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin

Käytön mukavuutta

- **Helppo asennus:** Plug & Play
- **Helppokäyttöinen:** Käyttöopas, erittäin tarkka

Ohjelmisto

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Room 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Tarvikkeet

- **Mukana tulevat tarvikkeet:** Neljä kiinnitysruvia, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Käyttöopas

Järjestelmävaatimukset

- **Kiintolevytila:** 100 Mt
- **PC:n käyttöjärjestelmä:** Windows® XP, 2000, ME, 98SE
- **Suoritin:** Pentium 3, keskusyksikkö vähintään 550 MHz
- **RAM-muisti:** 128 Mt

Mitat

- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 146 X 178 X 42 mm
- **Tuotteen paino:** <0,9 kg

Virta

- **Verkkolaitetyyppi:** 5/12 V:n DC
- **Virrankulutus:** 12 W W

Tekniset tiedot

- **Kosteus:** 5 - 90 % (tiivistymätön)
- **Käyttölämpötila:** 5 - 50 °C
- **Turvallisuusstandardit:** EN60825, UL1950
- **EMC-standardit:** EN55022
- **Haku aika:** CD: <120 ms (tyypillinen), DVD: <140 ms (tyypillinen)

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210008309
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895970761
- **Kokonaispaino:** 0,9 kg
- **Korkeus:** 42 mm
- **Pituus:** 178 mm
- **Leveys:** 146 mm

Sisäpakkaus

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895970761
- **Kokonaispaino:** 1,2 kg
- **Korkeus:** 262 mm
- **Pituus:** 104 mm
- **Leveys:** 213 mm
- **Määrä:** 1

Ulompi pakkaus

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895970761
- **Kokonaispaino:** 3 kg
- **Pituus:** 275 mm
- **Leveys:** 220 mm
- **Korkeus:** 230 mm
- **Määrä:** 2

Ulompi pakkaus 2

- **Määrä:** 128

Tärkeimmät ominaisuudet

Kahta muotoa tukeva +/- DL -kirjoitin

Uusi kirjoittava asema, jossa sekä +R- että -R-kirjoitusnopeus on 8,5 Gt:n kaksikerroslevyille

8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Yksipuolinen kaksikerroksinen levy, 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

16x-kirjoitusnopeus, DVD+R/-R

Suurin tallennusnopeus 16X tallennettaessa DVD+R- ja DVD-R-levyille

Kaksikerroksinen 8x-kirjoitus+R DL

Uusi asema, jonka tehokkaampi laser polttaa kaksikerroslevyt entistä nopeammin

Monikielinen käyttöopas

Monikielinen käyttöopas auttaa sinua asennuksessa omalla kielelläsi.

Plug & Play

Plug & Play tarkoittaa, että lisättävä komponentti on heti käyttövalmis. Käyttäjän ei tarvitse tehdä teknisiä analyyseja tai asennustoimintoja.

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit



Julkaisupäivä 2007-08-07

Versio: 2.0

I2 NC: 9082 100 08309
EAN: 87 10895 97076 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com