




飛利浦
無線 HiFi 耳機

SBCHC8540



無線

自動調頻

想像一下，舒適的耳機讓您幾乎感覺不到它的存在，而且沒有任何連接線影響您享受音樂

您將感覺不到它的存在！

- 3 向調節，貼合您的耳形，確保優異的低音效果
- 定型耳墊可確保舒適緊貼

極致的無線聽覺體驗

- 覆蓋整個耳部以發揮得最佳的音質效果
- 40 公釐喇叭驅動器不失真的音效

隨時侯命

- FM 無線傳輸，讓行動更自由
- 自動調頻簡化調頻接收頻率
- 充電座可用來放置接收器及進行充電

PHILIPS

sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統：關閉
- 頻率反應：10 - 22000 Hz
- 磁鐵類型：鈹
- 敏感度：100 分貝
- 訊噪比：~70 分貝
- 喇叭直徑：40 公釐

調諧器 / 接收 / 傳送

- 頻道區隔：> 30 分貝
- 導頻：19 kHz
- 有效距離：100 公尺
- 載波頻率範圍：863.0 - 865.0 MHz
- 模組化：FM
- 自動頻道選擇：是
- 頻道數目：3

便利

- 自動關機：是
- 電池充電指示燈：是

- 電量不足指示燈：是
- 雙重 PLL：是
- 作業時間：± 15 小時

電源

- 耳機電源：2 x 1.5 V NiMH R03/AAA
- 發送器電源：交流 / 直流變壓器 12V/200mA

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：23.2 x 33.6 x 12.7 cm
- 淨重：1.367 kg
- 淨重：1.043 kg
- 皮重：.324 kg

外箱

- 淨重：4.8 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：40.2 x 25.1 x 34.2 cm
- 淨重：4.1 kg
- 皮重：.7 kg

產品特點

3 向調節耳蓋

3 向調節耳蓋可自然貼合您的耳形，配戴舒適，並為您提供卓越的低音效果。

符合人體工學的耳墊

符合人體工學的立體耳墊造形，可以平均分攤壓力，給您更舒適自在的貼合。

全尺寸設計

全尺寸設計耳罩不僅能覆蓋整個耳部以發揮得最佳的音質效果，同時提供空間容納更大、表現更出色的驅動器。

40 公釐喇叭驅動器

40 公釐喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

FM 無線傳輸

高頻率的 FM 無線傳輸甚至能穿透牆壁，因此您甚至可以在不同的房間聆聽音樂。

自動調頻

只要按一下耳機上簡單易用的調頻按鈕，便可設定由微處理器控制的電路以調整到最佳的傳輸頻率，讓您獲得清晰的收訊和絕佳的音質效果。

充電座

對於沒有在使用的接收器，充電座是最方便的收藏位置。在此同時，充電座會幫接收器充電，方便您隨時可以使用。



發行日期 2008-12-17

版本：3.0.4

12 NC: 9082 100 04894
EAN: 87 10895 89971 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com