



Philips
Mando a distancia universal

7 de cada 10 dispositivos



SRU5170



Configuración guiada mediante la pantalla LCD

Funciona con más de 1000 marcas

Instala tus dispositivos más fácil y rápidamente con el nuevo SRU5170. La pantalla LCD en combinación con la información guiada y la guía de configuración rápida simplificada te permitirán configurar el mando a distancia en cuestión de segundos.

Para muchos dispositivos y marcas

- Controla hasta 7 dispositivos de una elección de 10
- Añade y etiqueta más funciones fácilmente
- Listo para su uso con aparatos Philips

Instalación rápida y fácil

- Guía de configuración rápida simplificada para una configuración guiada rápida
- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos
- Servicio de atención al cliente por Web

Gran comodidad

- Diseño ergonómico que permite un control cómodo
- Funciones agrupadas fáciles de usar
- Pantalla LCD retroiluminada más cómoda de utilizar en la oscuridad
- Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías
- Pilas incluidas para usarlo de inmediato

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Retroiluminación en pantalla

La retroiluminación es una opción que ilumina la pantalla LCD o el teclado para que se pueda utilizar en la oscuridad. Los dos tipos más habituales de retroiluminación son, LED y EL (electroluminiscente). Los mandos retroiluminados con LED suelen ser luminosos pero poco uniformes, con un color amarillo o verde, mientras que los paneles EL son uniformes, con sombras azules, blancas o verdes.

Indicación de batería baja

Para saber cuándo se deben recargar o sustituir las baterías.

Guía rápida simplificada

La guía de configuración rápida simplificada ofrece asistencia para configurar un mando a

distancia universal. En lugar de marcar códigos de 3 ó 4 dígitos, se ha incorporado una pantalla LCD al mando a distancia para guiarte durante la configuración. Además, la guía de configuración rápida proporciona información extra relacionada con lo que aparece en la pantalla LCD durante la configuración rápida.

Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje se refiere al proceso a través del cual un mando a distancia captura y almacena señales de infrarrojos de otros mandos a distancia para su posterior utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se incluyen en la base de datos integrada, siempre se pueden aprender del mando original, simplemente apuntando hacia él.

Mando 7 en 1 para entr. en casa

El mando a distancia universal 7 en 1 te permite programar y utilizar hasta 7 dispositivos de audio o vídeo casi de cualquier marca. El mando a distancia contiene los códigos IR para todo tipo de dispositivos de entretenimiento en casa de casi cualquier marca. Con este mando a distancia único puedes sustituir tu colección de mandos a distancia por un solo controlador.

Añade más funciones

La forma mejorada de añadir y etiquetar funciones hace que sea más fácil y más rápido añadir más funciones. Así que, en adelante no te perderás ninguna función.



Especificaciones

Cómodas funciones

- Dispositivos compatibles: TV, Vídeos, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP, Ordenador
- Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menús, Control de color/brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto rápido, Canal anterior, Temporizador, 16:9, Guía, información
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido
- Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control de menús del sistema, Control del menú del disco, Teclas de dígitos
- Funciones de vídeo: Teclas de transporte (6), Showview, VCR plus, Control de menús
- Funciones SAT/CBL: Teclas de dígitos, Control de menús, Guía, información, Favourites (Favoritos), Funciones de texto
- Instalación simplificada: Búsqueda automática
- Pasos de la instalación: 2
- función de copiado de teclas
- Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Número de teclas: 40
- Preprogramado para Philips
- Aprobación de regulaciones: Marca CE
- A prueba de salpicaduras

Accesorios

- Batería: Sí, batería de 1,5 V R03/AAA

Capacidad de infrarrojos

- LED transmisores: 1
- Base de datos códigos IR universales
- N° de marcas en la base de datos: Más de 1100
- Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
- Ángulo de transmisión: 90 grado
- Distancia de funcionamiento: 10 m
- Aprendizaje de códigos IR
- Rango frecuencia de programación: 20 kHz a 70 kHz y 455 kHz

Alimentación

- Duración de la batería: 12 meses
- Número de pilas: 2
- Tipo de batería: AAA

Caja exterior

- Cantidad: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Altura: 172 mm
- Longitud: 312 mm
- Anchura: 151 mm

Datos del embalaje

- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Altura: 33 mm
- Longitud: 304 mm
- Anchura: 157 mm



Fecha de emisión
2011-04-05

Versión: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26736
EAN: 87 12581 31324 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com