



Philips
Kellraadio

DAB+
Bluetooth®
juhtmevaba telefonilaadijaga



TAR7705

Laadige oma telefoni. Voogedastage oma muusikat.

Ärgake oma lemmikraadio või äratuse saatel ning haarake kaasa täislaetud telefon. See Bluetoothiga kellraadio on varustatud juhtmevaba Qi laadija ja USB-laadimiskohaga.

Magage hästi. Ärgake leebelt

- Korrake äratust, et veel veidi aega magada
- Unetaimer. Sisenege unemaale, kuulates oma lemmikjaama
- Topeltäratus. Üks kell, kaks äratust

Lihtne kontrollida nii hommikul kui õhtul

- Automaatne aja sünkroniseerimine. Voolukatkestuste jaoks mõeldud tagavaraaku
- Kontrollnupud pealmisel paneelil
- Suur ja selge ekraan
- Nupud äratuse edasilükkamiseks, ereduse reguleerimiseks ja helitugevuse muutmiseks

Kompaktne disain. Mitmekülgsed funktsioonid

- Juhtmeta Qi laadimispaadi. USB-port
- Bluetooth. Voogedastage muusikat, taskuhäälinguid ja palju muud
- Kompaktne ja vastupidav konstruktsioon. Mõõtmed: 153 × 68 × 153 mm
- DAB+/FM raadio. Digitaalhäälestus koos 20 salvestatava jaamaga
- Varustatud erinevate funktsioonidega

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 4 W
- Helisüsteem: Stereo

Kõlarid

- Täissageduselemendi läbimõõt: 1,75"
- Täissageduselementide arv: 2

Ühenduvus

- Bluetooth
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi ulatus: 10 M (vaba ruum)
- Helisend: Ei

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri sagedusribad: FM, DAB/DAB+
- Jaamade mäluhohtade arv: 20 (FM), 20 (DAB)
- DAB: teabeekraan, menüü, nutikas skannimine
- RDS: Jah!

Mugavus

- Taustvalgustuse värv: Valge
- Helitugevuse regulaator: Üles/alla
- Ekraani heledus: Kõrge/keskmine/madal

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 1 W
- Toite tüüp: Alalisvoolusisend
- Varupatarei: AAA × 2 (ei ole komplektis)
- Võimsustarve töörežiimis: < 17,1 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 16.2 cm
- Pakendi tüüp: Karp

- Paigutus riulil: Virnas
- Laius: 21.3 cm
- Sügavus: 7.6 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 10825 7
- Kogukaal: 0.906 kg
- Kaal pakendita: 0.804 kg
- Pakendi kaal: 0.102 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 6.8 cm
- Laius: 15.3 cm
- Sügavus: 15.3 cm
- Kaal: 0.606 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Toiteadapter

Äratus

- Äratuse allikas: DAB-raadio, FM-raadio, Bluetooth, Helisignaali
- Äratuste arv: 2
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit
- Tukkumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel

Laadimine

- USB-seadmed: 5 V, 1 A
- Juhtmeta laadimine: Samsungi toe kiirlaadimine 9 W

Kell

- Ekraan: LCD
- Tüüp: Digitaalne
- Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-tunnine vorming

Esiletõstetud

Varustatud erinevate funktsioonidega

See Bluetoothiga kellraadio on varustatud suure ja selge digitaalse ekraaniga. Kontrollnupud asuvad seadme ülapaneelil, mille sisse on peidetud ka teie telefonile mõeldud juhtmevaba Qi laadimispaadi. Vanemate telefonide jaoks on olemas ka USB-laadimisport.

DAB+/FM raadio. Digitaalhäälestus

See digitaalraadio pakub teile mõnusat helikogemust nii muusika kui ka uudiste kuulamisel. DAB+ tuuner tagab kristallselge heli ja te saate salvestada kuni 20 lemmikjaama.

Unetaimer

Sisenege unemaale, kuulates oma lemmikut raadiojaama. Saate seadistada kella unetaimeri kuni kaheks tunniks, misjärel lülitub raadio välja.

Topeltäratus

Topeltäratuse funktsioon võimaldab teil määrata kaks erinevat alarmi. Lisaks saate valida, kas soovite ärgata oma lemmiku raadiojaama või tavapärase äratusheli saatel. Topeltäratuse funktsioon on ideaalne, kui kipute pärast esimest alarmi uuesti magama jääma. Või siis, kui teie partner tahab enne teid ärgata.

Automaatne aja sünkroniseerimine. Tagavaraaku

See äratuskell sünkroniseerib automaatselt kellaega ja lisaks on sel ka tagavaraaku. Nii ei pea te voolukatkestuse korral oma kella lähtestama ja teie alarm hakkab õigel ajal tööle.

Bluetooth

Bluetooth. Voogedastage muusikat, taskuhäälinguid ja palju muud

Kompaktne ja vastupidav konstruktsioon

Kompaktne ja vastupidav konstruktsioon. Mõõtmed: 153 × 68 × 153 mm

Kontrollnupud pealmisel paneelil

Kontrollnupud pealmisel paneelil

Suur ja selge ekraan

Suur ja selge ekraan

Nupud äratuse edasilükkamiseks ja ereduse reguleerimiseks

Nupud äratuse edasilükkamiseks, ereduse reguleerimiseks ja helitugevuse muutmiseks

Korrake äratust, et veel veidi magada

Korrake äratust, et veel veidi aega magada

Juhtmeta Qi laadimispaadi

Juhtmeta Qi laadimispaadi. USB-port

