Harmonic Pulse 221

MMS 221

Enceintes stéréo multimédia

- *Enceintes stéréo actives 3 Watts RMS*
- *Système Bass reflex pour des basses renforcées*
- *Prise casque*
- *Blindage magnétique*

PHILIPS

Harmonic Pulse 221

Spécifications techniques :

- Puissance de sortie de l'amplificateur : 1,5 + 1,5 W RMS à 10 % DHT
- Réponse en fréquence : 120 Hz - 20 kHz
- Enceintes : 2 Haut-parleurs de 7,5 cm
- Protection magnétique

Câbles

- Câble entrée audio :
- Prise jack 3,5 mm (sur le satellite actif), câble de 1,3 m
- Câble de connexion entre les 2 enceintes : 1,5 m
- Câble du transformateur : 1,8 m

Caractéristiques du satellite actif

- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Molette rotative pour le volume
- Prise casque (3,5 mm)

Généralités

- Dimensions - H x P x L :
  - Enceintes : 207 x 95 x 119 mm
- Poids
  - Produit emballé à l'unité : 1,40 kg

Configuration minimale

- Recommandée : carte son stéréo ou multivoies avec mode sortie 2 voies
- Autres possibilités : source stéréo telle que lecteurs MP3 / CD / cassettes, consoles de jeux, téléviseur

Connexion au lecteur MP3 / CD

Connexion à l'ordinateur

Commandes pratiques

Philips EGP

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.
R.C.S Nanterre B 402 805 527 - Imprimé en France - Juin 2003
www.philips.com/ce