



Philips
Interne drive

DVD

16x ReWriter

SPD6000FD



Gewoon uw label afdrukken

Writer voor twee formaten en labelprinter in één

Uw disc, uw project. Waarom zou u schrijven als u uw eigen, professionele label kunt maken waar uw persoonlijkheid vanaf straalt!

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link
- Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
- Speel zonder problemen uw DVD's op alle spelers en set-top apparaten af
- Beste schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid

Gebruiksgemak

- Twee formaten
- Op elke PC en laptop snel te installeren en te gebruiken
- CD- en DVD-brander en printer ineen
- Stap voor stap handleiding in 10 talen
- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
- Keer de disc om en label deze in drie stappen

Superieure prestaties

- Maximale schrijfsnelheid van 16x op DVD+R/-R

PHILIPS
sense and simplicity

Interne drive
DVD 16x ReWriter

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **DVD+R:** 16x (21,600 kB/sec) max. bij CAV
- **DVD-R:** 16x (21,600 kB/sec) max. bij CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10,800 kB/sec) bij Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5400 kB/sec) bij CLV
- **LightScribe:** 1,6x DVD+R-media, 1,6x CDR-media
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij P-CAV

Herschrijfsnelheid

- **DVD+RW:** 8x (10,800 kB/sec) bij CLV
- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sec) bij Z-CLV bij een UltraSpeed-disc
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec) bij CLV

Leessnelheid

- **DVD-ROM:** 16x (21,600 kB/sec) bij CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij CAV
- **Buffergrootte:** 2 MB

Connectiviteit

- **Interface:** IDE-interface (ATAPI)
- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Analoge audio links/rechts uit 2 x, aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling

Gebruiksgemak

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play
- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** 4 montageschroeven, CD-ROM met software en handleiding, Gebruikershandleiding

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® 2000 en XP
- **Processor:** Pentium 4-processor, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Productafmetingen (BxDxH) in inches:** 145 x 170 x 1,3 mm
- **Gewicht van het product:** < 0,9 kg kg

Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 12 W W

Technische specificaties

- **Vochtigheid:** 5% - 90% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS5024, FCC deel 15
- **Toegangstijd:** CD: < 120 ms (normaal), DVD: < 140 ms (normaal)

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Brutogewicht:** 0,9 kg
- **Hoogte:** 41,3 mm
- **Lengte:** 170 mm
- **Breedte:** 145 mm

Binnendoos

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Brutogewicht:** 1,2 kg
- **Hoogte:** 262 mm
- **Lengte:** 104 mm
- **Breedte:** 213 mm
- **Hoeveelheid:** 1

Omdoos

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962063
- **Brutogewicht:** 3 kg
- **Lengte:** 35,6 mm
- **Breedte:** 23 mm
- **Hoogte:** 23 mm
- **Hoeveelheid:** 2

Buitenkant doos 2

- **Hoeveelheid:** 104

SPD6000FD/00

Productkenmerken

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

compatibiliteit met DVD's

Compatibiliteit met DVD's zorgt ervoor dat u zelfgemaakte DVD's kunt afspelen op bijna alle set-top spelers en DVD-ROM's.

Beste schrijfkwaliteit

Vanwege het gebruik van Seamless Link en dynamische kalibratietechnologie verzekert Philips u van een stabiel en beveiligd schrijffproces bij een schrijfsnelheid van maximaal 16x op DVD+R/-R.

Meertalige handleiding

Aan de hand van de meertalige handleiding wordt u in uw eigen taal door de installatieprocedure geleid.

Plug & Play

Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!

Eenvoudig labels aanbrengen

Keer de disc om en het apparaat zet uw persoonlijke label op de disc. Op deze manier kunt u niet alleen uw herinneringen en digitale muziek wegschrijven, maar hebt u ook een professioneel ogend label in plaats van handgeschreven tekst.

16x schrijfsnelheid op DVD+R/-R

Maximale opnamesnelheid van 16x op DVD+R en DVD-R

16x schrijfsnelheid op DVD-R

16x DVD-R-schrijfsnelheid

8x schrijfsnelh. op +R DL (dubbellaags)

Een nieuw station met een krachtigere laser om de brandtijd voor dubbellaagse discs te verkorten

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markeerstiften en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 1.0

12 NC: 9082 100 08067
EAN: 87 10895 96205 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com