

Kandungan

Pengenalan

| | |
|--------------------------------|-----|
| Aksesori yang dibekalkan | 104 |
| Membersihkan cakera | 104 |
| Penetapan | 104 |

Sambungan

| | |
|---|---------|
| Sambungan Kepada TV | 105-106 |
| Menggunakan bincu Video Komposit (CVBS) | 105 |
| Menggunakan bincu Komponen Video (Y Pb Pr) | 105 |
| Menggunakan aksesori peninggirendahan RF.. | 106 |
| Menyambungkan kord kuasa | 107 |
| Pilihan : Sambung ke peranti yang sesuai dengan HDMI | 108 |
| Menggunakan soket HDMI (High Definition Multimedia Interface) | 108 |
| Pilihan : Sambungan Stereo 2-saluran | 109 |
| Stereo mempunyai bincu Dolby Pro Logic atau Audio Masuk Kanan / Kiri | 109 |
| Pilihan : Sambungan Penerima Digital AV | 109 |
| Sekiranya penerima anda mempunyai dekoder Dolby Digital atau MPEG2 | 109 |
| Pandangan Keseluruhan Fungsian | |
| Panel depan dan belakang | 110 |
| Alat kawalan jauh | 111 |

Cubaan Bermula

| | |
|--|---------|
| Langkah 1: Masukkan bateri ke dalam Alat Kawalan Jauh | 112 |
| Menggunakan Alat Kawalan Jauh untuk mengoperasikan Pemain | 112 |
| Langkah 2: Penetapan TV | 112-114 |
| Menetapkan ciri Skan Progresif (untuk TV Skan Progresif sahaja) | 113 |
| Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda | 114 |
| Langkah 3: Penetapan kecenderungan bahasa | 115 |
| Penetapan Bahasa OSD | 115 |
| Penetapan Bahasa Audio, Sarikata dan Bahasa menu cakera | 115 |

Operasi Cakera

| | |
|---|---------|
| Cakera Yang Boleh Dimainkan | 116 |
| Kod Kawasan | 116 |
| Memainkan Cakera | 117 |
| Menggunakan Menu Cakera | 117 |
| Kawalan Mainan Semula Asas | 118-119 |
| Menghentikan Sebentar Mainan Semula ... | 118 |
| Memilih trek/bab | 118 |
| Menyambung mainan semula daripada titik yang terakhir dihentikan | 118 |
| Zoom | 118 |
| Ulangan | 118 |
| Ulangan A-B | 118 |
| Gerak Perlahan | 119 |
| Pencarian Ke Depan/Ke Belakang | 119 |
| Pranonton | 119 |
| Ciri-ciri Khas DVD | 120 |
| Memainkan Tajuk | 120 |
| Sudut Kamera | 120 |
| Menukar Bahasa Audio (DVD/VCD) | 120 |
| Sarikata | 120 |
| Memainkan cakera DivX | 120 |
| Memainkan CD Gambar MP3/JPEG | 121 |
| Operasi Umum | 121 |
| Pilihan mainan semula | 121 |
| Ulangan | 121 |
| Zoom gambar | 121 |
| Pranonton | 121 |

Kandungan

Pilihan Menu Sistem

| | |
|---|---------|
| Bahasa | 122 |
| Bahasa OSD | 121 |
| Menu Audio, Sarikata, Cakera | 121 |
| Menetapkan fon Sari Kata DivX | 121 |
| Penetapanan Video | 123-125 |
| Jenis TV | 123 |
| Menetapkan Paparan TV | 123 |
| Progresif – membuka/menutup | 124 |
| Mod JPEG HD | 125 |
| Output HDMI | 125 |
| Penetapanan Audio | 126-127 |
| Output Digital | 126 |
| Output LPCM | 127 |
| Mod Malam – buka/tutup | 127 |
| Penilaian | 128-129 |
| Menukar Kata Laluan | 128 |
| Tahap Ibubapa | 128 |
| Mengekalkan semula penetapan default | 129 |
| Kod pendaftaran DivX(R)VOD | 129 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Menyelesaikan Masalah | 130-131 |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Spesifikasi | 132 |
|--------------------------|------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Glossari | 133 |
|-----------------------|------------|

Bahasa Melayu

Pengenalan

Aksesori yang dibekalkan


Kabel Video Komposit
(Kuning)



Kabel Audio
(putih, merah)



Alat Kawalan Jauh dan
dua bateri AA



Bahasa Melayu

Membersihkan cakera

Untuk membersihkan cakera, gunakan kain pembersih berserat mikro dan lapkan cakera dari tengah hingga ke tepi dalam satu garisan yang lurus.

AWAS!

Jangan gunakan pelarut seperti benzin, pencair, pembersih yang terdapat secara komersial, atau penyembur anti statik yang bertujuan untuk cakera.

Oleh kerana unit optik (laser) perakam sistem DVD ini beroperasi pada kuasa yang lebih tinggi daripada pemain DVD atau CD biasa, CD pembersih yang bertujuan untuk pemain CD atau DVD boleh merosakkan unit optiknya (laser). Oleh itu, elak daripada menggunakan CD pembersih.


Penetapan

Mencari lokasi yang sesuai

- Letakkan set tersebut di atas permukaan yang rata, keras dan stabil. Jangan letakkan di atas permaidani.
- Jangan posisikan set Ini di atas peralatan lain yang mungkin akan memanaskannya (misalnya penerima atau amplifier).
- Jangan letakkan apa-apa di bawah set ini (misalnya CD, majalah).

Ruang untuk pengedaran udara

- Letakkan alat di lokasi yang mempunyai pengedaran udara yang mencukupi bagi mengelakkkan pembentukan haba dalaman. Berikan ruang sekurang-kurangnya 10 sm (4.5") dari bahagian belakang dan atas set ini dan 5 sm (2.3") dari bahagian tepi dan kanan untuk mencegahnya daripada menjadi terlalu panas.





Elak suhu yang tinggi, kelembapan, air dan habuk

- Alat Ini tidak boleh didekahkan kepada titisan atau renjisan air.
- Jangan letakkan sebarang punca bahaya kepada alat Ini (misalnya objek berisi cecair, lilin menyala).

Sambungan

Sambungan Kepada TV



Bahasa Melayu

PENTING!

- Anda hanya perlu membuat **satu** sambungan video daripada pilihan berikut, bergantung kepada kebolehan sistem TV anda.
- Sambung Pemain DVD secara terus kepada TV

Menggunakan bincu Video Komposit (CVBS)

- 1 Gunakan kabel video komposit (kuning) untuk menyambungkan bincu **CVBS** (VIDEO OUT) Pemain DVD kepada bincu input video (atau dilabelkan sebagai A/V Masuk, Komposit atau "Baseband") pada TV (*kabel diberikan*).
- 2 Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio (putih/merah) untuk menyambung bincu AUDIO OUT [FRONT (L/R)] ke bincu AUDIO IN yang sepadan pada TV (*kabel diberikan*).

PENTING!


- Kualiti video skan progresif hanya boleh diperoleh apabila Y Pb Pr dan TV skan progresif diperlukan.

Menggunakan bincu Komponen Video (Y Pb Pr)

- 1 Gunakan kabel komponen video (merah/biru/hijau) untuk menyambungkan bincu **Y Pb Pr** Pemain DVD kepada bincu masuk video Komponen bersepadan (atau dilabelkan sebagai Y Pb Pr atau YUV) pada TV (*kabel tidak diberikan*).
- 2 Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio (putih/merah) untuk menyambung bincu AUDIO OUT [FRONT (L/R)] ke bincu AUDIO IN yang sepadan pada TV (*kabel diberikan*).
- 3 Terus ke muka surat 113 untuk penetapan Skan Progresif yang terperinci.

Sambungan

Bahasa Melayu



PENTING!


– Sekiranya TV anda hanya mempunyai satu bucu Antena masuk (atau dilabelkan sebagai 75 ohm atau RF Masuk), anda akan memerlukan satu peninggirendahan RF untuk melihat mainan semula DVD pada TV. Lihat peniaga elektronik anda atau hubungi Philips untuk butiran bagi terdapatnya dan operasi peninggirendahan RF.

Menggunakan aksesori peninggirendahan RF

- ① Gunakan kabel video komposit (kuning) untuk menyambung bucu CVBS (VIDEO OUT) Pemain DVD kepada bucu masuk video pada peninggirendahan RF.
- ② Gunakan kabel sepaksi RF untuk menyambungkan peninggirendahan RF kepada TV anda (kabel tidak diberikan).

Sambungan

Menyambungkan kord kuasa




Bahasa Melayu

Selepas semuanya disambungkan dengan betul, pasangkan kord kuasa AC kepada saluran keluar kuasa.

Jangan buat atau tukarkan sebarang sambungan dengan kuasa dipasangkan.

Apabila tiada cakera dimasukkan, tekan **STANDBY ON** pada **panel hadapan Permain DVD**.


'NO DISC' akan muncul pada panel paparan.



Sambungan

Pilihan : Sambung ke peranti yang sesuai dengan HDMI


Bahasa Melayu




Menggunakan soket HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- HDMI menyambungkan penghantaran digital yang tidak dimampat dan tidak disentuh untuk kualiti imej/bunyi yang paling tinggi dan segar.
- Ia mempunyai keupayaan pasang palam dan main dengan hanya menggunakan satu kabel untuk output audio/video.
- Gunakan kabel HDMI (tidak dibekalkan) untuk menyambung HDMI OUT di Pemain DVD ke HDMI IN di peranti yang sesuai dengan HDMI (misalnya: PC, Pemain DVD, 'Set Top Box').
→ Ia mungkin mengambil sedikit masa bagi pemain DVD tersebut dan peranti input untuk berkomunikasi dan menyesuaikan diri.
→ Main semula mula secara automatik.
- HDMI sesuai dari belakang dengan banyak peranti DVI menggunakan palam penyesuaian yang sesuai.
→ Jika peranti DVI disambungkan, kabel audio tambahan akan diperlukan untuk penghantaran audio.
→ Pemain DVD ini akan menyokong yang menurut HDCP sahaja.

- Untuk menikmati bunyi sekeliling berbilang saluran yang optimum



- Untuk menikmati bunyi sekeliling berbilang saluran yang optimum tanpa televisyen yang bersesuaian dengan HDMI



- Kebanyakan peranti yang membolehkan DVI lebih lama tidak mematuhi HDCP dan ulang tayang tidak boleh dilakukan.


→ Menu 'pop-up' akan muncul di skrin TV.

Panduan Berguna:


– HDCP ('High-bandwidth Digital Content Protection') ialah spesifikasi yang menyediakan penghantaran kandungan digital yang selamat antara peranti-peranti (untuk mencegah hak cipta yang tidak dibenarkan).

Sambungan

Pilihan : Sambungan Stereo 2-saluran



Pilihan : Sambungan Penerima Digital AV



Stereo mempunyai bincu Dolby Pro Logic atau Audio Masuk Kanan / Kiri

- ① Pilih satu daripada sambungan (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART, COMPOENET VIDEO IN) bergantung kepada pilihan yang didapati pada TV anda.
- ② Gunakan kabel audio (putih/merah) untuk menyambungkan bincu AUDIO OUT [FRONT (L/R)] Pemain DVD kepada bincu AUDIO IN bersepadan pada sistem stereo (kabel diberikan).

Sekiranya penerima anda mempunyai dekoder Dolby Digital atau MPEG2

- ① Pilih satu daripada sambungan (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART, COMPOENET VIDEO IN) bergantung kepada pilihan yang didapati pada TV anda.
- ② Sambung sama ada bincu COAXIAL Pemain DVD kepada bincu Audio Masuk Digital COAXIAL bersepadan pada Alat Penerima anda (kabel tidak diberikan).
- ③ Setkan Output Digital Pemain DVD kepada PCM-ONLY atau ALL bergantung kepada kebolehan alat Penerima anda (lihat muka surat "Output Digital", muka surat 126).


Panduan Berguna:

- Sekiranya format audio output digital tidak bersesuaian kepada kebolehan penerima, penerima tersebut akan mengeluarkan suatu bunyi kuat, dibenarkan atau tiada bunyi langsung.

Bahasa Melayu

Pandangan Keseluruhan Fungsian


Panel depan dan belakang



Peringatan : Jangan sentuh pin dalaman pada penyambung di panel belakang. Pengeluaran elektrostatik mungkin akan menyebabkan kerosakan yang kekal pada unit.

Pandangan Keseluruhan Fungsian


Alat kawalan jauh



Bahasa Melayu

Cubaan Bermula


Langkah 1: Masukkan bateri ke dalam Alat Kawalan Jauh



- 1 Bukaan ruangan bateri
- 2 Masukkan dua bateri jenis R06 atau AA., mengikut tanda (+ -) di dalam ruangan.
- 3 Tutupkan penutup.

Menggunakan Alat Kawalan Jauh untuk mengoperasikan Pemain

- 1 Bidik Alat Kawalan Jauh secara terus kepada sensor kawalan jauh (IR) di panel depan.
- 2 Jangan letakkan sebarang objek di antara Alat Kawalan Jauh dengan Pemain DVD semasa mengoperasikan Pemain DVD.



Langkah 2: Penetapan TV

PENTING!

Pastikan anda telah memelengkapkan semua sambungan yang diperlukan. (Lihat muka surat 105-106 "Sambungan kepada TV").

- 1 Pasangkan TV dan tetapkan kepada saluran video masuk yang betul. Anda harus lihat skrin latar belakang DVD Philips pada TV.
- 2 Biasanya, saluran-saluran ini adalah di antara saluran yang terendah dan yang tertinggi dan mungkin dipanggil sebagai FRONT A/V IN atau VIDEO. Lihat buku panduan TV untuk butiran lanjut.
 - Atau, anda boleh pergi ke saluran 1 pada TV, kemudiannya tekan butang Channel ke bawah berulang-kali sehingga anda melihat saluran Video Masuk.
 - Atau, Alat Kawalan Jauh TV mungkin mempunyai butang atau suis yang memilih saluran yang berlainan.
 - Atau, tetapkan TV kepada saluran 3 atau 4 sekiranya anda menggunakan peninggirendahan RF.
- 3 Sekiranya anda menggunakan peralatan luar (eg. Sistem audio atau penerima), pasangkan mereka dan pilih sumber input yang bersesuaian yang digunakan untuk menyambung kepada output pemain DVD. Rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda untuk butiran lanjut.

Bahasa Melayu

BERWASPADA!

- Keluarkan bateri sekiranya mereka telah dihabiskan atau sekiranya Alat Kawalan Jauh tidak digunakan untuk masa yang lama.
- Jangan gunakan kombinasi bateri yang lama dengan yang baru atau jenis yang berbeza.
- Bateri mengandungi kandungan bahan kimia, maka mereka perlu dibuang dengan cara yang betul.

Cubaan Bermula


Menetapkan ciri Skan Progresif (untuk TV Skan Progresif sahaja)

Skan progresif memaparkan nombor bingkai sesaat sebanyak dua kali daripada skanng berselang (sistem TV biasa). Dengan hampir dua kali ganda bilangan garisan, skan progresif menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang lebih tinggi.


PENTING!

Sebelum membolehkan ciri skan progresif, anda mesti memastikan:

- 1) TV anda boleh menerima isyarat progresif, TV skan progresif diperlukan.
- 2) Anda telah menyambungkan pemain DVD ke TV anda menggunakan Y Pb Pr (lihat muka surat 105.)
- 3) Buka TV anda.
- 4) Tutup mod skan progresif TV anda atau buka mod berselang (rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda.)
- 5) Tekan **POWER** pada alat kawalan jauh untuk membuka pemain DVD.
- 6) Pilih saluran Input Video yang betul di TV (Lihat muka surat 112).
 - Skrin latar DVD muncul di TV.
- 7) Tekan **SYSTEM MENU**.
- 8) Tekan **▶** untuk memilih {Video}, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.




- 7) Pilih {Video Output} (Output Video) ke {YPbPr}, kemudian **OK** untuk mengesahkan.
- 8) Pilih {Progressive} (Progresif) ke {ON}, kemudian **OK** untuk mengesahkan.
 - Menu arahan muncul di TV.



- 9) Tekan **◀** untuk menceraikan di menu **OK** dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Akan ada gambar terganggu di TV anda pada masa ini sehingga anda membuka mod skan progresif di TV anda

- 10) Buka mod skan progresif TV anda (rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda)
 - Menu di bawah muncul di TV.



- 11) Tekan **◀** untuk menceraikan di menu **OK** dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
 - Penetapan sudah lengkap sekarang dan anda boleh mula menikmati gambar berkualiti tinggi.

Jika tiada gambar:

- Tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik

ATAU

- 1) Tekan **OPEN CLOSE ▲** di sistem DVD untuk membuka dulang cakera.
- 2) Tekan **▶** diikuti dengan **AUDIO** di alat kawalan jauh.
 - Skrin latar DVD muncul di TV.

Panduan Berguna:

- Terdapat beberapa TV skan progresif dan TV Berdefinisi Tinggi yang tidak sesuai dengan sistem DVD ini, mengakibatkan gambar yang tidak semula jadi apabila memainkan semula cakera DVD VIDEO dalam mod skan progresif. Dalam keadaan demikian, tutup ciri skan progresif pada sistem DVD dan TV anda.

Bahasa Melayu


TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Cubaan Bermula

Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda


Pemain DVD ini bersesuaian dengan kedua-dua NTSC dan PAL. Untuk membolehkan sesuatu cakera DVD dimainkan pada pemain ini, sistem warna Cakera, TV dan Pemain DVD perlu berpadanan.



- 6 Pilih suatu butir dan tekan **OK**.

Panduan Berguna:

- Sebelum menukar penetapan Jenis TV semasa, pastikan TV anda menyokong sistem 'Jenis TV yang dipilih'.
- Ikuti arahan yang muncul di skrin TV.
- Jika tidak terdapat gambar yang sempurna di TV anda, tunggu selama 15 saat bagi pembetulan secara automatik.



Bahasa Melayu

- 1 Tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ▶ berulang kali untuk memilih {Video}, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {TV Type} (Jenis TV).
- 4 Masuk ke submenunya dengan menekan **OK**.
- 5 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:

PAL – Pilih ini sekiranya sambungan TV adalah sistem PAL. Ia akan menukar isyarat video cakera NTSC dan output dalam format PAL.

NTSC – Pilih ini sekiranya sambungan TV adalah sistem NTSC. Ia akan menuarkan isyarat video cakera PAL dan output dalam format NTSC.

Multi – Pilih ini sekiranya sambungan TV bersesuaian dengan kedua-dua NTSC dan PAL (pelbagai-sistem). Format keluar akan bertepatan dengan isyarat video pada cakera disco.

Untuk menetap semula kepada sistem warna TV sedia ada:

- Tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik
- ATAU
- 1 Tekan **OPEN CLOSE ▲** di sistem DVD untuk membuka dulang cakera.
 - 2 Tekan ▶ diikuti dengan **SUBTITLE** di alat kawalan jauh.
→ Skrin latar DVD muncul di TV.

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Cubaan Bermula

Langkah 3: Penetapan kecenderungan bahasa

Anda boleh memilih penetapan kecenderungan bahasa untuk Pemain DVD ini akan secara automatik memaparkan Menu Sistem (dan menu Cakera DVD) dalam bahasa kecenderungan anda.

Penetapan Bahasa OSD

Bahasa di skrin untuk sistem menu akan kekal apabila anda menetapkannya, tidak kira pelbagai bahasa cakera.

| Language | Video | Audio Track | Rating |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| OSD Language | English | English | English |
| DVD Subtitle | English | Français | Français |
| Audio Track | English | Deutsch | Deutsch |
| DVD Menu | English | Italiano | Italiano |
| DivX Subtitle | Cent. Eur. | Español | Español |
| | | Portugiesisch | Portugiesisch |
| | | Holandés | Holandés |
| | | Danisk | Danisk |
| | | Norsk | Norsk |

- 1 Tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan **►** untuk memilih {Language} (Bahasa), kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan {OSD Language} (Bahasa OSD).
- 4 Masuk ke submenunya dengan menekan **OK**.
- 5 Tekan **▲ ▼** untuk memilih bahasa dan tekan **OK**.

Penetapan Bahasa Audio, Sarikata dan Bahasa menu cakera

Anda boleh memilih bahasa atau lagu dari audio, sari kata dan bahasa menu cakera yang andakehendaki. Sekiranya bahasa yang dipilih tidak didapati pada cakera, penetapan default bahasa pada cakera akan digunakan sebaliknya.

| Language | Video | Audio Track | Rating |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| OSD Language | English | English | English |
| DVD Subtitle | English | Français | Français |
| Audio Track | English | Deutsch | Deutsch |
| DVD Menu | English | Italiano | Italiano |
| DivX Subtitle | Cent. Eur. | Español | Español |
| | | Portugiesisch | Portugiesisch |
| | | Holandés | Holandés |
| | | Danisk | Danisk |
| | | Norsk | Norsk |

- 1 Tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan **►** untuk memilih {Language} (Bahasa), kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan di bawah satu persatu, kemudian tekan **OK**.
 - ‘DVD Subtitle’
 - ‘Audio Track’
 - ‘Disc Menu’ (Menu Cakera) [Menu cakera]
- 4 Tekan **▲ ▼** untuk memilih bahasa dan tekan **OK**.
- 5 Ulang langkah ③ - ④ untuk penetapan lain.

Bahasa Melayu

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Operasi Cakera

PENTING!

- Bergantung kepada DVD atau VIDEO CD, sesetengah operasi mungkin berbeza atau dihadkan.
- Jangan tekan dulang cakera atau meletakkan sebarang objek selain daripada cakera pada dulang cakera. Membuat begitu mungkin menyebabkan pemain cakera rosak.

Cakera Yang Boleh Dimainkan

Pemain DVD anda boleh memainkan

- Cakera Versatil Digital (DVD)
- CD Video (VCD)
- CD Super Video (SVCD)
- Cakera Video Digital + Boleh Dirakam [Ditulis Semula] (DVD+R[W])
- Cakera Padat (CDs)
- Cakera MP3, fail gambar (Kodak,JPEG) pada CD-R[W].
- JPEG/ISO 9660 format
- Paparan maksimum 15 huruf
- Menyokong frekuensi pengsampelan: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
- Menyokong kadar bit : 32-256kbps (MPEG-1) 8-160kbps (MPEG-2), kadar bit berubah-ubah
- Cakera DivX® pada CD-R[W]/DVD+R[W]:
- DivX 3.11, 4.x dan 5.x
- Mainan semula pampasan gerak tepat Q-pel, Pampasan Gerak Global (GMC)
- Fail/cakera maksimum bagi setiap cakera:
- Fail maksimum yang dipaparkan 1,500
- Folder maksimum 150



Kod Kawasan

Pemain DVD dicipta untuk menyokong Sistem Pengurusan Serantau. Periksa nombor kod serantau di pek cakera. Jika nombornya tidak sepadan dengan nombor serantau Pemain (lihat rajah di bawah), alat Pemain mungkin tidak boleh memainkan semula cakera tersebut.

Panduan Berguna:

- Mungkin tidak boleh main CD-R/RW atau DVD-R/RW dalam semua kes disebabkan oleh jenis cakera atau keadaan rakaman.
- Sekiranya nada mengalami kesulitan memainkan sesuatu cakera, pindahkan cakera dan cuba yang berlainan. Cakera yang tidak diformatkan dengan betul tidak akan dapat dimainkan pada Pemain DVD ini.

| Rantau | Cakera boleh dimainkan (Contoh) |
|---|---------------------------------|
| Rantau A.S dan Kanada | |
| Rantau U.K dan Eropah | |
| Rantau Asia Pasifik, Taiwan, Korea | |
| Australia, New Zealand, Latam | |
| Rusia dan India | |
| China, Kepulauan Calcos, Kepulauan Walls dan Futuna | |

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Memainkan Cakera

- 1 Sambung kord kuasa pemain DVD dan TV (dan sebarang stereo atau alat penerima AV tidak wajib) kepada satu saluran keluar kuasa.
- 2 Pasangkan kuasa TV dan tetap kepada saluran Video masuk yang betul. (Lihat muka surat 112 "Penetapan TV")
- 3 Tekan **STANDBY ON** di panel depan pemain DVD.
 - Anda harus lihat skrin latar belakang DVD Philips pada TV.
- 4 Tekan butang **OPEN/CLOSE ▲** untuk membuka dulang cakera dan masukkan cakera, kemudian tekan butang yang sama sekali lagi untuk menutup cakera.
 - Pastikan bahagian label menelentang ke atas. Untuk cakera bersisi dua, masukkan bahagian yang anda ingin mainkan menelentang ke atas.
- 5 Mainan semula akan bermula secara automatik. Jika tidak tekan **PLAY ►**.
 - Sekiranya menu cakera menunjukkan pada TV, lihat muka surat sebelah pada "Menggunakan Menu Cakera".
 - Sekiranya cakera dikunci dengan kawalan ibu bapa, anda mesti memasukkan kata laluan anda (Lihat muka surat 128).
- 6 Pada sebarang masa, hanya tekan **STOP** untuk menghentikan mainan semula.

Menggunakan Menu Cakera

Bergantung kepada cakera, suatu menu mungkin muncul pada skrin TV apabila anda memasukkan cakera.

Untuk memilih ciri mainan semula atau benda

- Gunakan **◀▶▲▼** atau pad kunci **berangka (0-9)** pada alat kawalan jauh, kemudian tekan **PLAY ►** untuk mula mainan semula.

Untuk akses atau keluar dari menu

- Tekan **DISC MENU** pada Alat Kawalan Jauh.

Untuk VCD dengan Kawalan Mainan Semula

Ciri PBC (versi 2.0 sahaja)

Mainan semula PBC membolehkan anda untuk memainkan CD Video secara interaktif, dengan mengikuti menu di paparan.

- Dalam mod berhenti, gunakan **numeric keypad(papan kekunci berangka) (0-9)** untuk memilih trek dan PBC akan dimatikan.
 - Mainan semula akan bermula secara automatik
- Semasa mainan semula, tekan **DISC MENU**:
 - Jika PBC ON, ia akan bertukar kepada OFF dan teruskan mainan semula.
 - Jika PBC OFF, ia akan bertukar kepada ON dan kembali kepada skrin menu.
- Semasa mainan semula, tekan **RETURN/TITLE** untuk kembali ke skrin menu (jika PBC dihidupkan).

Bahasa Melayu

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Kawalan Mainan Semula Asas

Kecuali diisyiharkan sebaliknya, semua operasi yang digambarkan adalah berdasarkan kepada kegunaan Alat Kawalan Jauh. Sesetengah operasi boleh dijalankan dengan menggunakan Menu Sistem DVD.

Menghentikan Sebentar Mainan Semula (DVD/VCD/CD/MP3)

- 1 Sesama mainan semula, tekan **PAUSE II**.
→ Mainan semula akan berhenti sebentar dan bunyi akan dibisukan.
- 2 Tekan **PAUSE II** sekali lagi untuk memilih rangka gambar seterusnya.
- 3 Untuk kembali kepada mainan semula biasa, tekan **PLAY ►**.

Memilih trek/bab (DVD/CD)

- 1 Tekan **►►l** seketika semasa mainan semula untuk ke bab/trek selanjutnya.
- 2 Tekan **►►l** untuk ke trek sebelumnya atau bab semasa.
- 3 Untuk beralih secara terus kepada mana-mana trek, masukkan nombor trek dengan menggunakan kekunci bernombor (0-9).

Menyambung mainan semula daripada titik yang terakhir dihentikan (DVD/VCD/CD)

- Tekan **STOP ■** sekali untuk mengaktifkan mod sambung semula secara automatik.
- Tekan **PLAY ►** dan cakera akan main dari titik terakhir.
- Tekan **STOP ■** untuk membatalkan mod sambung semula.

Zoom (DVD/VCD/JPEG)

Zoom membolehkan anda untuk membesar atau mengecilkan imej video semasa mainan semula.

- 1 Tekan **ZOOM** berulang kali untuk meningkatkan dan mengurangkan imej video yang dimainkan semula.
- 2 Tekan **◀▶▲▼** untuk menyorot skrin TV.

Ulangan (DVD/VCD)

- Tekan **REPEAT** berulang-kali untuk memilih satu mod Berulang semasa mainan semula.

REPEAT CHAPTER (DVD)

- untuk mengulangi mainan semula bab semasa

REPEAT TITLE (DVD)

- untuk mengulangi mainan semula tajuk semasa.

REPEAT SINGLE (VCD)

- untuk mengulangi mainan semula trek.

REPEAT ALL

- untuk mengulangi mainan semula semua cakera.

OFF

- untuk membatalkan mod ulang.

Panduan Berguna:

- Tiada fungsi REPEAT(ULANG) untuk VCD 2.0 apabila PBC dihidupkan.

Ulangan A-B (DVD/VCD/CD)

- 1 Tekan **REPEAT A-B** di titik permulaan pilihan anda.
- 2 Tekan **REPEAT A-B** sekali lagi di titik pengakhiran titik pilihan anda.
→ Bahagian tersebut akan berulang sekarang secara berterusan.
- 3 Untuk keluar daripada aturan, tekan **REPEAT A-B**.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Gerak Perlahan (DVD/VCD)

- 1 Tekan ▲ atau ▼ semasa mainan semula untuk memilih kelajuan yang diperlukan: 1/2, 1/4 atau 1/8 (ke belakang atau depan).
→ Bunyi akan disenyapkan.
- 2 Untuk kembali kepada kelajuan biasa, tekan **PLAY ►**.

Pencarian Ke Depan/Ke Belakang (DVD/VCD/CD)

- 1 Tekan ◀ atau ▶ semasa mainan semula untuk memilih kelajuan yang diperlukan: 2X, 4X, 8X atau 20X (ke belakang atau depan).
→ Bunyi akan disenyapkan (DVD/VCD) atau sekejap-sekejap(CD).
- 2 Untuk kembali kepada kelajuan biasa, tekan **PLAY ►**.

Pranonton (DVD/VCD)

Fungsi Pencarian Masa membolehkan anda mula bermain pada sebarang masa pilihan pada cakera.

- 1 Tekan **PREVIEW**.
- 2 Gunakan kekunci ◀ ▶ untuk membuat pilihan.
- 3 Masukkan masa, minit dan saat dalam kotak pengeditan masa dengan menggunakan pad kunci bernombor Alat Kawalan Jauh.
(e.g. 0:34:27)

Untuk DVD

- Masa (contoh - 00:34:27)
- Tajuk/Bab (contoh - 000/008)

Untuk VCD

- Pencarian Trek (contoh - 00:30:00)
- Trek (contoh - 001)

- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pemilihan.
→ Mainan semula akan bermula daripada masa yang dipilih pada cakera.

Bahasa Melayu

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu.
Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Ciri-ciri Khas DVD

Memainkan Tajuk

- ① Tekan **DISC MENU**.
→ Menu tajuk cakera muncul di skrin TV.
- ② Gunakan kekunci **◀▶ ▲▼** atau **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memilih pilihan main.
- ③ Tekan **OK** untuk mengesahkan pemilihan.

Sudut Kamera

- Tekan **ANGLE** berulang kali untuk memilih sudut kamera yang berbeza.

Menukar Bahasa Audio

Untuk DVD

- Tekan **AUDIO** berulang kali untuk memilih bahasa audio yang berbeza.

Sarikata

- Tekan **SUBTITLE** berulang kali untuk memilih bahasa sari kata yang berbeza.

Bahasa Melayu

Memainkan cakera DivX

Pemain DVD ini menyokong mainan semula tayangan gambar DivX yang anda muat turunkan daripada komputer anda ke CD-R/RW (lihat muka surat 129 untuk maklumat lanjut).

- ① Masukkan cakera DivX.
→ Mainan semula akan mula secara automatik. Jika tidak, tekan **PLAY ►**.
- ② Tekan **SUBTITLE** pada alat kawalan jauh akan membuka atau menutup sari kata.
- ③ Jika cakera mempunyai fail sari kata yang disokong (srt/sub/ssa/txt/ass/sm1), anda akan digesa untuk memilih fail sari kata DivX.
- Jika sari kata berbilang bahasa sudah disediakan dalam cakera DivX, menekan **SUBTITLE** akan menukar bahasa sari kata semasa mainan semula.

Panduan Berguna:

- Untuk sari kata luar, sistem tersebut akan memaparkan senarai sari kata yang ada, pilih satu daripada sari kata tayangan gambar DivX dan tekan **PLAY**.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Operasi Cakera

Memainkan CD Gambar MP3/ JPEG


Alat pemain ini boleh memainkan semula fail-fail MP3, JPEG, VCD & SVCD pada cakera CD-R/RW yang dirakam sendiri atau CD komersial.

PENTING!

Anda perlu menghidupkan TV anda dan menetapkan kepada Video In channel yang betul. (Sila lihat muka surat 112 "Penetapan TV")

Operasi Umum

- ➊ Masukkan cakera.
→ Mainan semula akan bermula secara automatik. Jika tidak tekan **PLAY ►**.
- ➋ Tekan **STOP** untuk memaparkan menu cakera di skrin TV.
- ➌ Gunakan **◀▶▲▼** untuk memilih fail dan tekan **OK** untuk membuka fail tersebut.



- ➌ Gunakan papan kekunci berangka (0-9) untuk memilih dan mengulang tayang fail tersebut secara langsung.

Pilihan mainan semula

Semasa mainan semula, anda boleh;

- ➊ Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih fail lain dalam folder semasa.
- ➋ Tekan **ANGLE** pada alat kawalan jauh untuk memusingkan fail-fail gambar.
- ➌ Tekan **II / ▶** berulang kali untuk berehat / menyambung mainan semula.

TIP: Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

Ulangan

- ➊ Tekan **REPEAT** berulang-kali untuk memilih satu mod Berulang semasa mainan semula.

ULANG SATU

- Untuk mengulangi permainan semula fail semasa

ULANG SEMUA

- untuk mengulangi permainan semula semua fail di dalam cakera

OFF

- untuk membatalkan mod ulang.

Zoom gambar (JPEG/DivX)

- ➊ Semasa mainan semula, tekan **ZOOM** berulang kali untuk memaparkan gambar dengan skala yang berbeza.
- ➋ Gunakan **◀▶▲▼** untuk melihat gambar yang dizoom.

Pranonton (JPEG)

Fungsi ini menunjukkan kandungan folder semasa atau keseluruhan cakera.

- ➊ Tekan **PREVIEW** semasa mainan semula.
→ Petikan 9 gambar muncul di skrin TV.

(misalnya untuk paparan 9 gambar 'thumbnail')



- ➋ Tekan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih gambar lain di muka surat sebelah/sebelumnya.
- ➌ Gunakan **◀▶▲▼** untuk memilih salah satu daripada gambar dan tekan **OK**.
- ➍ Tekan **PREVIEW** untuk kembali ke menu CD MP3/Gambar.


Bahasa Melayu

Pilihan Menu Sistem

Penetapan Pemain DVD ini dilakukan melalui TV, membolehkan anda untuk menyesuaikan Pemain DVD supaya mengikut keperluan tertentu anda.

Bahasa

- 1 Tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ▶ untuk memilih ikon {Language} (Bahasa).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.



Bahasa Melayu

Bahasa OSD

Menu ini mengandungi pelbagai pilihan bahasa untuk bahasa paparan di skrin.
Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 115.

Menu Audio, Sarikata, Cakera

Menu-menu ini mengandungi pilihan bahasa untuk menu audio, sarikata dan cakera yang boleh dirakam pada DVD. Untuk keterangan, lihat muka surat 115.

Menetapkan fon Sari Kata DivX

Anda boleh menetapkan jenis fon yang menyokong sari kata DivX yang direkodkan

| Language | Video | Audio Track | Rating |
|---------------|------------|-------------|------------|
| OSD Language | English | | |
| DVD Subtitle | English | | |
| Audio Track | English | | |
| DVD Menu | English | | |
| DivX Subtitle | Cent. Eur. | Standard | Cent. Eur. |
| | | Cyrillic | 中文 |

- 1 Dalam 'Bahasa', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- 2 Tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {DivX Subtitle} (Sari Kata DivX), kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan ▲▼ untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:

Standard

Albania, Denmark, Belanda, Inggeris, Finland, Perancis, Gaeli, Jerman, Itali, Kudis (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden dan Turki.

Eropah Tengah

Albania, Kroatis, Czech, Belanda, Inggeris, Jerman, Hungari, Ireland, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia dan Serbia.

Cyrillic

Bulgarian, Belorussian, English, Macedonian, Moldavian, Russian, Serbian and Ukrainian.

中文

Bahasa Cina diper mudahkan

- 4 Tekan ▲▼ untuk memilih satu penetapan, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.


TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Sistem

Penetapan Video

- 1 Tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ▶ berulang kali untuk memilih {Video}.
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.




Jenis TV

Menu ini mengandungi pilihan bagi memilih sistem warna yang sepadan dengan TV yang disambungkan. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 114.

Menetapkan Paparan TV


Tetapkan nisbah aspek Pemain DVD mengikut TV yang telah disambungkan oleh anda. Format yang dipilih mesti ada pada cakera tersebut. Jika tidak, penetapan untuk paparan TV tidak akan menjelas gambar semasa mainan semula.



- 1 Dalam 'Video', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- 2 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {TV Display} (Paparan TV), kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:

4:3 Pan Scan

Sekiranya anda mempunyai TV biasa dan ingin kedua-dua sisi gambar dicantas atau diformatkan untuk dimuatkan kepada skrin TV anda.




4:3 Letter Box

Sekiranya anda mempunyai TV biasa. Dalam kes ini, satu gambar lebar dengan jalur hitam pada bahagian atas dan bawah skrin TV akan dipaparkan.



16:9

Sekiranya anda mempunyai TV skrin-lebar.



- 4 Pilih suatu butir dan tekan **OK**.

TIP:


Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Bahasa Melayu

Pilihan Menu Sistem

Progresif – membuka/menutup

Di dalam mod skan progresif, anda boleh menikmati gambar berkualiti tinggi dengan kurang kelipan. Ia hanya bertindak apabila anda telah menyambungkan blicu Y Pb Pr pemain DVD ke TV anda yang menyokong input video progresif. Jika tidak, gambar gangguan akan muncul di TV. Untuk penetapan skan progresif yang sempurna, lihat muka surat 115.



- ④ Tekan **▲▼** untuk memilih penetapan, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.
→ Ikut arahan yang ditunjukkan di TV untuk mengesahkan pilihan (jika ada)
→ Jika gambar gangguan muncul di skrin TV, tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik.

Untuk menetap semula Sekan Progresif kepada OFF:

- ① Tekan **OPEN CLOSE ▲** di sistem DVD untuk membuka dulang cakera.
- ② Tekan **▶** diikuti dengan **AUDIO** di alat kawalan jauh.
→ Skrin latar DVD muncul di TV.

Bahasa Melayu

- ① Dalam 'Video', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- ② Tekan **▲▼** untuk menyerlahkan {Progressive} (Progresif), kemudian tekan **OK**.
- ③ Tekan **▲▼** untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:
OFF (Tutup)
Untuk menyahboleh fungsi Skan Progresif.
ON (Buka)
Untuk membolehkan fungsi Skan Progresif


TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Sistem

Mod JPEG HD

Anda boleh menikmati gambar yang tidak tertekan pada resolusi asalnya melalui sambungan HDMI atau mod sekan progresif anda.



- 1 Dalam 'Video', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- 2 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan {HD JPEG Mode} (Mod JPEG HD), kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:
 - HD JPEG** (JPEG Definisi Tinggi)
Memaparkan gambar pada resolusi sebenar.
 - SD JPEG** (JPEG Definisi Standard)
Memaparkan gambar pada resolusi tertekan.
- 4 Tekan **▲ ▼** untuk memilih penetapan, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Output HDMI

Untuk sambungan HDMI, anda boleh membuat pilihan resolusi output video. Pilihan yang ada akan dipaparkan sebaik saja anda telah menyambungkan sambungan HDMI (lihat muka surat 108).

Ia mungkin mengambil sedikit masa bagi pemain DVD dan peranti input untuk berkomunikasi dan menyesuaikan diri.

| Language | Video | Audio Track | Rating |
|--------------|---------------|----------------------------|--------|
| TV Display | 4:3 LETTERBOX | | |
| TV Type | MULTI | | |
| Video Output | YPbPr | | |
| Progressive | Off | | |
| HD JPEG Mode | HD JPEG | | |
| HDMI Output | Auto | 480p/576p 720p 1080i | Auto |

- 1 Dalam 'Video', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- 2 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan {HDMI Output} (Output HDMI), kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:

480p

Output progresif dalam 480 garisan bagi TV NTSC.

576p

Output progresif dalam 576 garisan bagi TV PAL.

720p

Output progresif ditingkatkan skala kepada 720 garisan.

1080i

Output antara muka ditingkatkan skala kepada 1080 garisan.

Auto (penetapan sedia ada)

Output secara automatik berdasarkan pada resolusi yang disokong oleh paparan anda.

- 4 Tekan **▲ ▼** untuk memilih penetapan, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Panduan berguna:

- Jika tiada paparan muncul di skrin TV disebabkan oleh resolusi yang tidak disokong, sambung semula sebarang output video antara muka yang ada ke paparan anda dan laras semula penetapan resolusi kepada 480p/576p.
- Pilih AUTO untuk memaparkan secara automatik penetapan resolusi yang terbaik.

Bahasa Melayu


TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Sistem

Penetapan Audio

- 1 Tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ▶ berulang kali untuk memilih {Audio Track}.
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.



Output Digital

Tetapkan output Digital kepada sambungan kelengkapan audio pilihan anda.

| Language | Video | Audio Track | Rating |
|----------------|-------|-------------|--------|
| Digital Output | PCM | PCM | PCM |
| LPCM Output | 96K | All | All |
| Night Mode | Off | Off | Off |

- 1 Dalam 'Audio Track', tekan **OK** untuk masuk ke submenu.
- 2 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {Digital Output} (Output Digital), kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:
 - Off** (Tutup)
Mematikan output Digital.
 - All**
Sekiranya anda telah menyambung DIGITAL AUDIO OUT anda kepada pengekod/alat penerima pelbagai saluran.
 - PCM**
Hanya jika TV atau penerima anda tidak berupaya mentafsir kod audio berbilang saluran.
- 4 Pilih suatu butir dan tekan **OK**.

Bahasa Melayu

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Sistem

Output LPCM

Jika anda menyambung Pemain DVD kepada penerima PCM yang bersesuaian melalui terminal-terminal digital, seperti coaxial atau optikal dll., anda mungkin perlu untuk mlaraskan 'LPCM Output'. Cakera dirakamkan pada kadar contoh tertentu. Lebih tinggi kadar contohnya, lebih baik kualiti bunyinya.

| Language | Video | Audio Track | Rating |
|----------------|-------|-------------|--------|
| Digital Output | PCM | | |
| LPCM Output | 96K | 96K | |
| Night Mode | Off | 48K | |

Mod Malam – buka/tutup

Di dalam mod ini, output volum tinggi diperlahankan dan output volum rendah dibawa ke atas, kepada paras yang boleh didengar. Adalah berguna untuk menonton tayangan gambar penuh aksi kegemaran anda tanpa mengganggu yang lain pada waktu malam.

| Language | Video | Audio Track | Rating |
|----------------|-------|-------------|--------|
| Digital Output | PCM | | |
| LPCM Output | 96K | 96K | |
| Night Mode | Off | 48K | |

- 1 Dalam 'Audio Track', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- 2 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan {LPCM Output} (Output LPCM), kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:
48K
Mainan semula cakera yang dirakamkan pada kadar contoh 48kHz.
96K
Mainan semula cakera yang dirakam pada kadar sampel 96kHz yang hanya boleh dicapai dalam mod Stereo-Klasik.
- 4 Pilih suatu butir dan tekan **OK**.

Panduan Berguna:

- *LPCM Output(Output LPCM) boleh dipilih hanya apabila PCM Only (PCM Sahaja) diaktifkan.*

Bahasa Melayu


TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Sistem

Penilaian

- 1 Tekan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tekan ▶ berulang kali untuk memilih {Rating} (Penilaian).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.



Tahap Ibubapa

Sesetengah DVD mungkin mengandungi tahap ibu bapa yang ditentukan kepada keseluruhan cakera atau kepada sesetengah adegan pada cakera. Ciri ini membolehkan anda menetapkan tahap had mainan semula. Tahap penarafan adalah daripada 1 sehingga 8 dan bergantung kepada negara yang digunakan.

- 1 Dalam 'Penilaian', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- 2 Tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {Rating} (Penilaian), kemudian tekan **OK** untuk memilih paras penilaian bagi cakera yang dimasukkan.
→ Untuk menyahboleh kawalan penilaian dan memainkan semua cakera, pilih {8 Adult}.
- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memasukkan kata laluan empat angka (lihat "Menukar kata laluan").
→ DVD yang dinilai melebihi paras yang dipilih tidak akan dimainkan kecuali jika anda telah memasukkan kata laluan empat angka anda.

Panduan Berguna:


- VCD, SVCD, CD tidak mempunyai tanda paras, oleh itu fungsi kawalan ibubapa tidak mempunyai kesan ke atas cakera jenis ini. Ini digunakan untuk kebanyakan cakera DVD haram.
- Sesetengah DVD tidak dikodkan dengan nilai walaupun penilaian filem tersebut mungkin dicetak di atas muka Cakera. Ciri paras nilai tidak berfungsi untuk Cakera seperti itu.

Bahasa Melayu

Menukar Kata Laluan

Kata laluan yang sama digunakan untuk Kawalan Ibubapa dan Kunci Cakera.
Masukkan kata laluan empat angka yang sama apabila digesa oleh skrin. Kata laluan 'default' ialah 0000.

- 1 Dalam 'Penilaian', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- 2 Tekan ▲▼ untuk menyerlahkan {Change} (Menukar), kemudian tekan **OK**.
- 3 Gunakan **papan kekunci berangka (0-9)** untuk memasukkan kata laluan empat angka anda.
→ Apabila melakukan ini buat kali pertama, masukkan '0000'.
- 4 Masukkan kata laluan 4-digit yang baru.
- 5 Masukkan kod 4-digit yang baru untuk kali kedua untuk mengesahkan.
→ Kod 4-digit yang baru akan digunakan.



- 6 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Pilihan Menu Sistem

Penerangan mengenai penilaian

1 Kid Safe – 2 G

- Penonton Umum; disarankan sebagai boleh diterima oleh penonton dari semua peringkat usia.

3 PG

- Panduan Ibubapa disarankan.

4 PG13

- Bahan tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah usia 13.

5 PGR – 6 R

- Panduan Ibubapa – Terbatas; disarankan ibubapa membataskan kanak-kanak di bawah 17 daripada menonton atau membenarkan mereka menonton hanya dengan penyeliaan ibubapa atau penjaga dewasa.

7 NC-17

- Tiada kanak-kanak di bawah usia 17; tidak disarankan untuk tontonan kanak-kanak di bawah usia 17.

8 Adult (DEWASA)

- Bahan untuk orang dewasa; harus ditonton oleh orang dewasa sahaja disebabkan bahan seks bergrafik, ganas atau bahasa.

Mengekalkan semula penetapan default


Anda boleh menetap semula semua pilihan menu sistem dan penetapan peribadi anda kepada penetapan asal kilang dan semua penetapan peribadi anda akan dipadam.

- ① Dalam 'Penilaian', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- ② Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan {Factory Defaults} (default kilang), kemudian pilih {Reset} (Tetap Semula).
- ③ Tekan **OK** untuk mengesahkan.
→ Semua penetapan akan ditetapkan semula kepada 'default' kilang.

Kod pendaftaran DivX(R) VOD

Philips memberi anda kod pendaftaran DivX® VOD (Video Atas Permintaan) yang membolehkan anda untuk menyewa dan membeli video menggunakan perkhidmatan DivX® VOD. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi www.divx.com/vod.

- ① Dalam 'Penilaian', tekan **OK** untuk memasuki submenu.
- ② Tekan **▲ ▼** untuk menyerlahkan {DivX Registration} (DivX pendaftaran), kemudian pilih {Display}.
- ③ Tekan **OK** pada alat kawalan jauh.
→ Kod pendaftaran akan muncul.



Bahasa Melayu

- ④ Gunakan kod pendaftaran untuk membeli atau menyewa video daripada perkhidmatan DivX® VOD www.divx.com/vod.
Ikut arahan tersebut dan muat turun video kepada CD-R/RW untuk mainan semula pada pemain DVD ini.

Panduan berguna:

- *Semua video yang dimuat turun dari DivX® VOD hanya boleh dimainkan semula pada pemain DVD ini.*

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK**.
Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

Menyelesaikan Masalah

Amaran!

Jangan sekali-kali cuba membaiki set ini sendiri sebab ini akan membatalkan jaminan.
Jangan buka set sebab anda menghadapi risiko rentangan elektrik.

Jika ada masalah, periksa semua bahagian yang disenaraikan di bawah sebelum menghantar sistem untuk dibaiki.

| Masalah | Penyelesaian |
|--|--|
| Tiada kuasa | <ul style="list-style-type: none">– Pastikan talikod utama (AC) disambung dengan betul.– Tekan STANDBY ON pada depan sistem DVD untuk memadamkan kuasa. |
| Tiada gambar | <ul style="list-style-type: none">– Rujuk kepada buku panduan TV anda untuk membetulkan pemilihan saluran Video Masuk.Tukar saluran TV sehingga anda dapat melihat skrin DVD.– Periksa jika TV dipasangkan.– Jika ciri skan progresif diaktifkan tetapi TV yang disambungkan tidak menyokong isyarat progresif atau kabel tidak disambungkan dengan sesuai, lihat muka surat 113 untuk skan progresif sempurna atau menyahaktif ciri skan progresif seperti di bawah:<ol style="list-style-type: none">1) Tekan OPEN CLOSE ▲ di sistem DVD untuk membuka dulang cakera.2) Tekan ► diikuti dengan AUDIO di alat kawalan jauh. |
| Gambar Bengot | <ul style="list-style-type: none">– Kadang-kadang sejumlah kecil pengherot-benyotan gambar mungkin muncul bergantung kepada cakera yang dimainkan. Ini bukan satu kerosakan.– Sambung Pemain DVD secara menerus kepada TV.– Pastikan cakera berpadanan dengan Pemain DVD.– Pastikan Jenis TV Pemain DVD ditetapkan untuk berpadanan dengan Cakera dan TV anda.– Selarkan bahanan.– Pastikan output stereo dipilih di dalam cakera anda (kecuali Pelbagai Saluran).– Pastikan pembesar suara disambungkan dengan betul.– Pastikan cakera DTS juga membekalkan Digital Dolby output. |
| Tiada bunyi atau bunyi kurang jelas | <ul style="list-style-type: none">– Periksa sambungan digital.– Periksa sama ada alat penerima anda boleh mengekodkan MPEG-2 atau DTS dan jika tidak boleh, sila pastikan output digital ditetapkan kepada PCM.– Periksa jika format audio pilihan bahasa audio menyamai kemampuan receiver anda.– Periksa yang kabel output video disambungkan kepada peralatan yang betul (Lihat sambungan ke TV) |
| Tiada audio pada output digital | |
| Tiada bunyi dan gambar | |

Sila kunjungi www.philips.com/support untuk khidmat sokongan

Menyelesaikan Masalah

| Masalah | Penyelesaian |
|--|---|
| Cakera Tidak Boleh Dimainkan | <ul style="list-style-type: none"> – DVD+R/DVD+RW/CD-R mesti dihabiskan. – Pastikan label cakera menghala ke atas. – Periksa jika cakera rosak dengan mencuba cakera yang lain. – Kod rantau tidak betul. |
| Gambar kaku sementara | <ul style="list-style-type: none"> – Periksa cakera untuk cap jari/calaran dan semasa mainan semula bersih dengan kain lembut mengelap dari tengah ke tepi. |
| Tiada kembali kepada permulaan skrin apabila cakera dikeluarkan. | <ul style="list-style-type: none"> – Tetapkan semula dengan menutup pemain dan memasangkannya semula. |
| Pemain tidak bertindak balas kepada alat kawalan jauh | <ul style="list-style-type: none"> – Acukan alat kawalan jauh tepat pada sensor pada bahagian depan pemain. – Dekatkan unit kawalan jauh dengan alat pemain. – Gantikan bateri. – Masukkan bateri mengikut kutub (+/-) yang dinyatakan. |
| Butang tidak berfungsi atau pemain berhenti membala | <ul style="list-style-type: none"> – Untuk megesetkan semula secara menyeluruh pemain tersebut, keluarkan palam kord AC dari saluran keluar AC untuk 5-10 saat. |
| Pemain tidak bertindak balas kepada semua arahan operasi semasa mainan semula | <ul style="list-style-type: none"> – Operasi tidak dibenarkan oleh cakera. Rujuk arahan cakera. |
| Pemain Video-DVD tidak dapat membaca CD/DVD dengan betul | <ul style="list-style-type: none"> – Gunakan bahan pencuci CD/DVD yang biasa untuk mencuci lensa sebelum membawa pemain Video-DVD untuk diperbaiki. |
| Butir Menu tidak boleh dipilih | <ul style="list-style-type: none"> – Tekan STOP dua kali sebelum memilih Menu Sistem. – Bergantung kepada terdapatnya cakera, sesetengah barang menu tidak boleh dipilih. |
| Mainan semula gambar DivX dilarang | <ul style="list-style-type: none"> – Pastikan fail DivX di kodkan dalam mod 'Home Theater' dengan DivX 5.x. |
| Tiada bunyi semasa mainan semula tayangan gambar DivX | <ul style="list-style-type: none"> – Kod audio mungkin tidak disokong oleh pemain DVD. |
| Tiada output HDMI | <ul style="list-style-type: none"> – Periksa output video supaya ia membolehkan HDMI. – Periksa sambungan antara TV dan bicus HDMI pemain DVD. – Lihat sama ada TV menyokong pemain DVD 480p/576p/720p/1080i ini. |
| Skrin output HDMI luar biasa | <ul style="list-style-type: none"> – Jika bunyi bising tayangan muncul di skrin, ia bermakna bahawa TV anda tidak menyokong HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Jalur lebar Tinggi). |
| Skrin Kosong/berwarna | <ul style="list-style-type: none"> – Tutup kuasa set dan tunggu sebentar sebelum menghidupkannya semula. |

Bahasa Melayu

Sila kunjungi www.philips.com/support untuk khidmat sokongan

Spesifikasi

| PIAWAIAN TV (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz) | | | AUDIO PERFORMANCE (TYPICAL) | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|---|
| Bilangan garisan | 625 | 525 | Penukar DA | 24 bits, 192kHz | |
| Mainan semula | Multi piawaian | (PAL/NTSC) | DVD | fs 96 kHz fs 48 kHz fs 44.1 kHz | 4 Hz - 44 kHz 4 Hz - 22 kHz 4 Hz - 20 kHz |
| PRESTASI VIDEO | | | CD/VCD | | |
| Video DAC | 10 bit, 54MHz | | Bunyi Isyarat (1kHz) | 90 dB | |
| Output YPbPr | 0.7Vpp ke 75 ohm | | Rantauan Dinamik (1kHz) | 80 dB | |
| Output Video | 1Vpp ke 75 ohm | | Crosstalk (1kHz) | 90 dB | |
| FORMAT VIDEO | | | Jumlah Gangguan Harmonik (1kHz) | 85 dB | |
| Pemampatan Digital: | MPEG 2 untuk DVD/SVCD MPEG 1 untuk VCD MPEG-4 (.avi) DivX | | MPEG MP3 | MPEG Audio L3 | |
| DVD | 50Hz | 60Hz | SAMBUNGAN | | |
| Resolusi Mendatar | 720 piksel | 720 piksel | Y Pb Pr | Cinch 3x (hijau, biru, merah) | |
| Resolusi Menegak | 576 garisan | 480 garisan | Output Video | Cinch (kuning) | |
| VCD | 50Hz | 60Hz | Output Audio L+R | Cinch (putih/merah) | |
| Resolusi Mendatar | 352 piksel | 352 piksel | Output Digital | 1 coaxial | |
| Resolusi Menegak | 288 garisan | 240 garisan | | IEC60958 untuk CDDA / LPCM | |
| FORMAT AUDIO | | | | IEC61937 untuk MPEG1/2, Dolby Digital | |
| Digital | MPEG Dolby Digital PCM | Pemampatan Digital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz 96, 112, 128, 256 kbps dan kadar bit pembolehubah fs 32, 44.1, 48kHz | Output HDMI | Surektor Jenis A | |
| MP3 (ISO 9660) | | | KABINET | | |
| | | | Dimensi (l x t x d) | 470 x 50 x 310 mm | |
| | | | Berat | Kira-kira 2.2Kg | |
| BEKALAN KUASA (UNIVERSAL) | | | | | |
| Bekalan Kuasa | | | | 120 – 240V; 50/60 Hz | |
| Penggunaan kuasa | | | | 12 W | |
| Penggunaan kuasa standby | | | | < 3 W | |

Analog Sound Stereo
Dolby Surround downmix yang serasi dari bunyi berbilang saluran.

Tertakluk kepada perubahan

Glossari

Analog: Bunyi yang tidak ditukar kepada nombor. Bunyi analog berbeza sementara bunyi digital mempunyai nilai bernombor yang tertentu. Bicu ini menghantar audio melalui dua saluran, kiri dan kanan.

Nisbah aspek: Nisbah saiz menegak dan mendatar sesuatu imej yang dipaparkan. Nisbah mendatar dan menegak untuk TV konvensional adalah 4:3 dan skrin lebar 16:9.

Bicu AUDIO OUT: Bicu di belakang Sistem DVD yang menghantar audio kepada sistem lain (TV, Stereo, dll.).

Kadar Bit: Jumlah data yang digunakan untuk memegang satu lebar musik, dikira dalam kilobits setiap saat, atau kbps. Atau, kelajuan yang anda merekod. Biasanya, semakin tinggi kadar bit, atau semakin tinggi kelajuan pengrekodan, lebih baik kualiti bunyi. Tetapi, kadar bit yang tinggi menggunakan lebih banyak ruang pada Cakera.

Bab: Seksyen gambar atau musik pada DVD yang lebih kecil daripada tajuk. Tajuk terdiri daripada pelbagai bab. Setiap bab diberi satu nombor bab untuk membolehkan anda mencari bab yang anda kehendaki.

Bicu Komponen Video Keluar: Bicu pada belakang Sistem DVD yang menghantar video berkualiti tinggi kepada TV yang mempunyai bicu Komponen Video Masuk (R/G/B, Y/PB/PR/ dll.)

Menu Cakera: Paparan skrin disediakan untuk membenarkan pemilihan imej, bunyi, sarikata, pelbagai sudut, dll. Yang direkodkan dalam DVD.

Digital: Bunyi yang telah ditukarkan kepada nilai bernombor. Bunyi digital didapat apabila anda menggunakan bicu-bicu DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL atau OPTICAL. Bicu-bicu ini menghantar audio melalui pelbagai saluran, dan tidak hanya dua saluran seperti analog.

Dolby Digital: Sistem bunyi sekeliling dimajukan oleh Dolby Laboratories mengandungi sehingga enam saluran audio digital (kiri dan kanan depan, kiri dan kanan sekeliling, tengah dan subwoofer).

DivX 3.11/4.x/5.x: Kod DivX adalah teknologi mampatan video berasaskan MPEG-4, yang masih menantikan paten, telah dimajukan oleh DivX Networks, Inc., dan boleh mengecilkan video digital kepada saiz yang cukup kecil untuk dihantar melalui internet, sementara mengekalkan kualiti visual yang tinggi.

DTS: Sistem Panggung Digital. Ini merupakan sistem bunyi sekeliling, tetapi berbeza daripada Dolby Digital. Format ini telah dimajukan oleh syarikat-syarikat yang berlainan.

JPEG: Satu format gambar pegun digital yang biasa. Satu sistem pemampatan data gambar-pegun yang diketengahkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang menonjolkan satu pengurangan yang sedikit dalam kualiti imej walaupun dengan nisbah pemampatan yang tinggi.

MP3: Format fail dengan sistem pemampatan data bunyi. MP3, singkatan untuk Motion Picture Experts Group 1 (MPEG-1) Audio Layer 3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW mengandungi hampir 10 kali kuantiti data seperti satu CD biasa.

Pelbagai Saluran: DVD adalah spesifik mempunyai satu trek bunyi yang membentuk satu padang bunyi. Pelbagai saluran merujuk kepada satu struktur trek bunyi yang mengandungi tiga atau lebih saluran.

Tahap Ibu Bapa: Satu fungsi DVD untuk meghadkan mainan semula cakera mengikut umur pengguna menurut tahap penghadan di setiap negara. Penghadan berbeza-beza daripada cakera ke cakera; apabila ia diaktifkan, mainan semula dihalang sekiranya tahap perisian lebih tinggi daripada tahap penetapan pengguna.

PCM (Pulse Code Modulation): Sistem untuk menukar isyarat bunyi analog kepada isyarat digital untuk diproseskan kemudian, dengan tiada pemampatan data digunakan dalam penukarannya.

Kawalan Mainan Semula (PBC): Merujuk kepada isyarat yang direkodkan pada CD video atau SVCD untuk mengawal produksi semula. Dengan menggunakan skrin menu yang direkodkan pada CD Video atau SVCD yang menyokong PBC, anda akan menikmati perisian jenis interaktif di samping perisian yang mempunyai fungsi mencari.

Imbasan Progresif: Ia memaparkan semua garisan mendatar sesuatu gambar pada satu masa, sebagai bingkai isyarat. Sistem ini menukar video berjalin daripada DVD kepada format progresif untuk sambungan kepada paparan progresif. Ia secara dramatik meningkatkan resolusi menegak.

Kod Rantau: Sistem untuk membenarkan cakera untuk dimainkan semula hanya pada rantau yang ditentukan sebelumnya. Unit ini hanya akan memainkan cakera yang mempunyai kod rantau yang berpadanan. Anda boleh mencari kod rantau unit anda dengan melihat label produk. Sesetengah cakera adalah berpadanan dengan lebih daripada satu rantau. (atau SEMUA rantau).

Sekeling: Sistem bagi mencipta lapangan bunyi tiga dimensi yang realistik penuh realisme dengan menyusun berbilang speaker di sekeliling pendengar.

S-Video: Menghasilkan satu gambar yang jelas dengan menghantar isyarat berasingan untuk cahaya samar-samar dan warna. Anda hanya boleh menggunakan S-Video sekiranya TV anda mempunyai bicu Masuk S-Video.

Tajuk: Seksyen yang terpanjang untuk gambar atau musik yang disorot pada DVD, musik, dll. Dalam perisian video atau pada keseluruhan album dalam perisian audio. Setiap tajuk diberi satu nombor tajuk membolehkan anda mencari tajuk yang dikehendaki.

Bicu VIDEO OUT: Bicu pada belakang Sistem DVD yang menghantar video kepada TV.

Bahasa Melayu