

Philips GoGear
Stacja dokująca z
głośnikami

GoGear

PAC010



Uwolnij swoją muzykę

Słuchaj muzyki w doskonałej jakości wraz ze znajomymi. Stacja dokująca z głośnikami jest zgodna z odtwarzaczami GoGear wyposażonymi w złącze dokujące lub odtwarzaczami z przewodem liniowym podłączanym do gniazda słuchawkowego.

Podziel się muzyką z innymi

- Zadokuj urządzenie i dziel się muzyką ze wszystkimi
- Uzyskaj potężny, dynamiczny i czysty dźwięk stereofoniczny
- Pomysłowo zaprojektowany kopułkowy głośnik wysokotonowy z magnesem neodymowym
- Wysokiej jakości głośnik niskotonowy ulepsza basy i zwiększa spektrum dźwięków
- Pełen szczegółów dźwięk dzięki optymalizacji laserowej

Łatwość użytkowania

- Umieść odtwarzacz GoGear w stacji dokującej i naładuj go
- Łatwy dostęp za pomocą pilota
- Inteligentny tryb gotowości

Zgodny z odtwarzaczami GoGear

- Zgodny z odtwarzaczem GoGear HDD14xx/ 16xx/ 18xx/ 63xx/ SA9xxx

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Wzmacniacz:** Wzmacniacz klasy AB
- **Zakres częstotliwości:** 70 Hz – 22 kHz
- **Typ:** System 2.0-kanalowy, 2 x kopułkowe głośniki wysokotonowe + 2 x głośniki niskotonowe
- **Rodzaj magnesu:** Neodymowy
- **Moc wyjściowa:** 2 x 7 W
- **Stosunek sygnału do szumu:** > 60 dB

Połączenia

- **Wejście liniowe:** 3,5 mm
- **Złącze dokowania:** 30 styków męskich
- **Port podczerwieni:** Podczerwień

Udogodnienia

- **Pilot zdalnego sterowania:** Pilot na podczerwień z 5 przyciskami
- **Wskaźnik włączonego zasilania**

Akcesoria

- **Zasilacz sieciowy:** Tak (AY4121)

- **Przewody:** Przewód liniowy (AY3923)
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień, 5 przycisków (AY5504)
- Skrócona instrukcja obsługi
- Książeczka gwarancyjna

Charakterystyka ekologiczna

- Bezołowiowe produkty lutowane

Zasilanie

- **Zasilanie sieciowe:** 100–240 V, 50–60 Hz
- **Typ zasilacza:** Przełączany tryb zasilania
- **Wyłącznik**
- **Pobór mocy:** 43 W
- **Pobór mocy w trybie gotowości:** 0,5 W
- **Wskaźnik LED zasilania:** Niebieski

Wymiary

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 300 x 90 x 142 mm
- **Waga produktu (g):** 1,2 kg



Data wydania 2009-02-12

Wersja: 1.0.4

12 NC: 9073 101 02792
EAN: 87 10895 98254 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com