Registrieren Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome

XL590
XL595

Schnellstartanleitung

1 Anschließen

2 Erste Schritte

3 Verwenden

PHILIPS

Was ist im Lieferumfang?

Basisstation (XL595)

Basisstation (XL590)

Ladestation*

Handset*

Power adapter*

Line cord**

Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung, Garantie

Hinweis

* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

**In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Anschließen

Anschließen der Basisstation



1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
- der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
- der Steckdose.

2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
- der Telefonbuchse an der Rückseite der Basisstation;
- der Telefonbuchse in der Wand.



Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:

3 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
- der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
- der Steckdose.

2 Erste Schritte

Konfigurieren Ihres Telefons



1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (landesabhängig).
3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
   • Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie * INT, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen.

Aufladen Ihres Telefons



Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.
↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis

• Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Überprüfen des Akkuladezustands

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

3 Verwenden

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Einstellen der Kurzwahltasten

1 Geben Sie die Nummer ein, und halten Sie dann **M1**, **M2** oder **M3** gedrückt.
2 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
4 Wählen Sie einen Klingelton, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
5 Um einen schnellen Anruf aus den Einträgen, die bereits auf der Kurzwahltaste gespeichert sind, zu tätigen, drücken Sie oder . Drücken Sie dann **M1**, **M2** oder **M3**.

Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

1 Drücken Sie **[Menü]**.
2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Aufnehmen einer Bandansage (nur für XL595)

1 Drücken Sie **[Menü]**.
2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.]** > **[Ansage]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3 Wählen Sie **[Auch aufzeich.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
4 Wählen Sie **[Aufnehmen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
5 Nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
6 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für XL595)



① Um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie .
② Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie .
③ Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie / .
④ Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie .
⑤ Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie .
⑥ Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie .

Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome

Benötigen Sie Hilfe?

Betriebsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

CE 0168

Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

QSG_XL590-595
38_DE_V1.0
WK11481