



Philips
Bærbar radio

DA1000



DAB- og FM-radio: flere stasjoner, digitallyd

Digitallyd med høy kvalitet

Slå på DAB- og FM-radioen og nyt et utall av radiostasjoner med krystallklar digitallyd. På DA1000 kan du på en rask og nøyaktig måte velge mellom 20 forhåndsinnstilte stasjoner med en praktisk joystick - alle er pakket i en elegant, bærbar design.

Krystallklar digital radio

- Still inn radiostasjoner i nær CD-kvalitet
- Kompatibel med DAB og FM for en god radioopplevelse
- EQ-forhåndsinnstillinger for best lyd i DAB-modus

Lang spilletid, oppladbar

- Ha glede av en spilletid på opptil 10 timer**
- Bruk innebygd krets til å lade oppladbare batterier
- LCD-skjerm med baklys for enklere visning i dårlig belysning

Rask og nøyaktig innstilling

- Forhåndsinnstilte digitale forvalg
- Autolagring gir ettrykks radioinnstilling
- Styrespakkekontroll for enkel navigering

PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Lyd

- **Utgangseffekt (RMS):** 3 mW
- **Lydsystem:** Stereo
- **Volumkontroll:** Volumkontroll opp/ned

Lydavspilling

- **Kassettspillerteknologi:** Mekanisk
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modi for plateavspilling:** Spoling forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle avspilling
- **Lastetype:** topp
- **Antall spillere:** 1
- **Programmerbare spor:** 20

Tuner/mottak/sending

- **Antenne:** FM-antenne
- **Antenneplassering:** Ekstern
- **Automatisk digital tuning:** nei
- **DAB:** Bånd III, Bånd L, EQ-innstillinger, Infovisning, Meny
- **Tunerbånd:** FM

Tilkoblingsmuligheter

- **DC-inngang:** 6 V
- **Hodesett:** 3.5 mm

Anvendelighet

- **Bakbelysning**
- **Bakbelysningsfarge:** Hvit
- **Skjermtype:** LCD
- **Tekstlinjer:** 2

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, Batteri, Lader, Hodetelefoner, Reiseveske, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- **Emballasjemål (B x H x D):** 223 x 273 x 68 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 60 x 111 x 21 mm
- **Vekt:** 0,1 kg
- **Vekt, inkl. emballasje:** 0,47 kg

Effekt

- **Adaptertype:** 6 V 300 mA
- **Batteritype:** AA, LR6
- **Batterispenning:** 1,5 V
- **Antall batterier:** 2

Produkthøydepunkter

Kompatibel med DAB og FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og krystallklar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Radiostasjoner i nær CD-kvalitet

EQ-forhåndsinnstillinger for best lyd

Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Automatisk stasjonslagring

Autostore-programmering er en praktisk funksjon som du kan bruke til å forhåndsinnstille favorittstasjonene dine på radioen med ett tastetrykk. Med Autostore-programmering trenger du ikke lenger å søke etter radiostasjoner manuelt. En innebygd elektrisk krets søker automatisk etter lokale radiostasjonsfrekvenser, lagrer de sterkeste signalene og tilordner dem stasjonsnumre.

Opptil 10 timers** spilletid

Innebygd lademulighet

LCD-baklys for bedre visning

Styrespakkekontroll



Utgivelsesdato 2006-07-07

Versjon: 1.0

12 NC: 9073 101 01496
EAN: 87 10895 83345 5

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com