



Compatibilité totale

Remplacez toutes vos télécommandes par UNE seule

Télécommande 7-en-1 avec fonctions avancées pour enregistreur vidéonumérique/HD. Les touches principales sont rétroéclairées par DEL pour faciliter son utilisation, même dans l'obscurité.

Fonctions avancées

- Touches principales illuminées par DEL pour plus de convivialité
- Conçue pour les enregistreurs vidéonumériques et les appareils HD
- Les codes de programmation sont conservés durant le remplacement des piles

Facile à configurer

• SimpleSetup permet de configurer rapidement et facilement vos principaux appareils

Totalement compatible avec vos appareils

- Touches de programmation intégrées pour vos futurs appareils
- Fonctionne avec tous les appareils audio-vidéo vendus depuis 1990

Spécifications

Carton externe

Longueur: 48.5 cm

Nombre de produits emballés: 12

Longueur: 19.1 pouces Largeur: 29 cm Poids brut: 3.7 kg Hauteur: 17.3 cm GTIN: 1 06 09585 19337 3

Largeur: 11.4 pouces Hauteur: 6.8 pouces Poids net: 1.44 kg Poids brut: 8.157 lb Poids net: 3.175 lb Poids à vide: 2.26 kg Poids à vide: 4.982 lb

Pratique

Nombre de touches: 53

Manuel - langues disponibles: EN/FR/ES Approbations de conformité: Marque FCC Langues prises en charge: EN/FR/ES

Appareils pris en charge: Chaîne hi-fi, Lecteur Blu-ray, CÂBLE, CD/MD, TV numérique, DVD, Enregistreur de DVD, Combinaison DVD et VCR, Combinaison enregistreur DVD et lecteur de disque dur, DVR, Lecteur de HD-DVD, Enregistreur avec disque dur, PVR, Boîtier décodeur satellite, Téléviseur, Combinaison

TV-DVD, Combinaison TV-VCR, Combinaison TV-VCR-

DVD, Magnétoscope Boutons rétroéclairés

Carton interne

Longueur: 27.8 cm

Nombre de produits emballés: 4

Longueur: 10.9 pouces Largeur: 15.5 cm Hauteur: 15.5 cm Largeur: 6.1 pouces Hauteur: 6.1 pouces

SIMPLE SETUP











Poids à vide: 1.332 lb GTIN: 2 06 09585 19337 0

Poids à vide: 0.604 kg

Alimentation

Type de batterie: Alcaline AA / LR6

Nombre de piles: 2

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 27.5 cm Type d'emballage: Écran

Largeur: 12.3 cm Profondeur: 3.3 cm Hauteur: 10.8 pouces Nombre de produits inclus: 1 Largeur: 4.8 pouces Poids brut: 0.224 kg Profondeur: 1.3 pouces Poids net: 0.12 kg Poids brut: 0.494 lb Poids net: 0.265 lb Poids à vide: 0.104 kg Poids à vide: 0.229 lb UPC: 6 09585 19337 6

Fonctions infrarouges

Apprentissage codes IR

Base de données de codes IR universelbne fois les codes de programmation entrés, Réponse en fréquences porteuses: 24 à 1556 httenregistrés et conservés même lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

Configuration

Méthode de configuration: SimpleSetupMise à jour pour nouveaux appareils

La fonction intégrée d'apprentissage des touches permet de copier et d'enregistrer les fonctions de la télécommande d'origine pointant celle-ci vers la simpler







Fonctionne avec tous les appareils audiovidéo

Télécommande programmable fonctionnant avec toutes les marques d'appareils audiovidéo vendues depuis 1990.

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication Version: 1.0.4

UPC: 6 09585 19337 6

www.philips.com



Caractéristiques

Touches principales illuminées par DEL

Les touches principales sont illuminées par DEL et visibles dans le noir.

SimpleSetup



télécommande universelle en quelques étapes toutes simples grâce à la fonction novatrice SimpleSetup. Une étude de consommation Type d'installation en rayon: Suspension dépendante a démontré que plus de 92 % des consommateurs considéraient la nouvelle méthode SimpleSetup comme bonne ou très bonne. En comparaison, la méthode traditionnelle de configuration n'a obtenu un

Configurez rapidement et facilement votre

tel classement que chez 59 % des consommateurs. (Source: Synovate, États-

Unis, 2009)

Fonctions avancée pour enregistreur vidéonumérique/HD

La télécommande comprend les touches des principales fonctions pour enregistreur vidéonumérique/HD (T central, +/-, volume, répétition, etc.)

Mémoire des codes