

Philips
Internal Drive

DVD

20x Brännare

SPD6004BD



Bränn och skriv etiketter på dina DVD-skivor

Pålitlig kompatibel

Med LightScribe-brännare kan du inte bara läsa och bränna DVD- och CD-format samt format med dubbla lager, utan även skapa suveräna etiketter direkt på skivan. Brännaren är snabb, enkel att installera, mycket pålitlig och utformad av en av skaparna av optiska medier.

Se den senaste tekniken

- DVD-brännare med lightScribe-funktion
- DVD RAM ökar din lagringskapacitet

Överlägsna prestanda

- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager
- 8x skrivhastighet på DVD+R DL
- Enastående 20x skrivhastighet

Extremt pålitlig och robust

- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög hastighet
- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link

Praktiskt

- CD-/DVD-brännare och skrivare i ett
- Plug & Play gör installationen enklare
- Vänd bara på skivan och gör en etikett med tre enkla steg

PHILIPS
sense and simplicity

Internal Drive
DVD 20x Brännare

Specifikationer

Skrivhastighet

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R:** 20X (27 000 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-R:** 20X (27 000 kB/sek) vid CAV
- **DVD-R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16 200 kB/sek) vid PCAV

Överskrivningshastighet

- **CD-RW:** 24x (3 600 kB/sek) vid CAV
- **DVD+RW:** 8x (10800 kB/sek) vid CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Läshastighet

- **Åtkomsttid:** 160 ms
- **Buffertstorlek:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **RAM:** 5x (6750 kB/sek) vid PCAV

Anslutningar

- **Gränssnitt:** IDE
- **Andra anslutningar:** Anslutning för IDE-kontakt, Bygel för master/slave

Praktiskt

- **Lättanvänd:** Så här gör du-handbok, steg för steg

Tillbehör

- **Tillbehör:** 4 fästskruvar, CD-ROM med program + användarhandbok, Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning

Systemkrav

- **Härddiskutrymme:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4-processor 1,3 GHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 MB

Tekniska specifikationer

- **Fuktighet:** 15-80 % RH (ingen kondensering)
- **Temperaturintervall vid drift:** 5-50 °C
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825,UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC del

15

- **Temperaturintervall vid förvaring:** -40 - 65 °C

Ström

- **Adaptertyp:** DC 5V/12V
- **Strömförbrukning:** 25 W

Programvara

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

Storlek

- **Produktvikt:** <0,9 kg
- **Produktstorlek (B x D x H):** 146 x 170 x 42 mm

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruttovikt:** 0,9 kg
- **Höjd:** 324 mm
- **Längd:** 165 mm
- **Bredd:** 146 mm

Inre kartong

- **Bruttovikt:** 1,2 kg
- **Höjd:** 260 mm
- **Längd:** 210 mm
- **Kvantitet:** 1
- **Bredd:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruttovikt:** 9,1 kg
- **Höjd:** 244 mm
- **Längd:** 363 mm
- **Kvantitet:** 10
- **Bredd:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

Yttre kartong 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Kvantitet:** 320

SPD6004BD/10

Produktfördelar

LightScribe

Tack vare *lightScribe* Direct Disc Labeling slipper du kladdiga märkpenor! Du behöver bara vända på CD- eller DVD-skivan som har en särskild ytbehandling, sätta in den i brännaren och skriva direkt på skivan. Med hjälp av det program som medföljer kan du blanda text och egen grafik och du kan även välja att senare ändra på etikettens utseende. Etiketterna gör det enklare för dig att hitta bland filmer, musik, bilder och datafiler.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

8,5 GB lagringskapacitet

Enkelsidig skiva med dubbla lager med 8,5 GB lagringskapacitet

Brännare och skrivare i ett

Med *lightScribe*-tekniken får du möjlighet att skriva direkt på CD/DVD-skivor.

Plug & Play

Med *Plug & Play* kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.

Seamless Link

Med *Seamless Link* kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel

DVD RAM

Hanterar DVD RAM-format, vilket förvandlar den här enheten till en multienhet som stöder CD, DVD Rom och DVD RAM.



Publiceringsdatum
2009-02-03

Version: 2.3.6

I2 NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com