

P7

Domande frequenti

D Lo schermo LCD è abilitato come TouchScreen?
R Lo schermo LCD non è abilitato come TouchScreen. Usare i tasti sulla parte posteriore della cornice per eseguire i comandi.

D Posso passare tra diverse presentazioni di foto usando schede di memoria diverse?
R Sì, la cornice eseguirà la presentazione delle foto nelle schede di memoria collegate.

D Posso usare la cornice per eliminare le foto della scheda di memoria?
R Sì, la funzione d'eliminazione delle foto dei dispositivi esterni è supportata.

D Posso stampare le foto dallo schermo della cornice?
R No, la stampa diretta delle foto non è supportata.

Benvenuto alla Philips!
Registra il tuo prodotto e ottieni l'assistenza
Guida in linea: www.philips.com/welcome

P8



2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
I marchi sono di proprietà della Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.
Versione numero: SPF1007G1

P1



PhotoFrame

SPF1007


Guida rapida

- 1 Collegamento
- 2 Impostazione
- 3 Divertimento

PHILIPS

P2

Contenuto della confezione



Cos'altro è necessario




1 Collegamento

Installazione della base

- Inserire l'estremità della base nell'alloggio.
- Ruotare in senso orario finché la base scatta in posizione.



Adattatore, collegamento all'alimentazione



Alloggio scheda




Alloggio USB



- Collegare l'adattatore (accessorio incluso) alla presa di corrente per accendere.
- Viene visualizzata una schermata di benvenuto con la pagina della Guida; premere un tasto qualsiasi per avviare la presentazione delle foto, diversamente la presentazione si avvierà automaticamente dopo pochi secondi.

2 Impostazione

Facili tasti di controllo



Impostazione dell'ora

- Premere il tasto "Mode" per accedere al **Menu principale**.
- Selezionare la voce **Orologio/Orario** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
- Impostare la voce **Ora** usando il tasto "Su/Giù", passare tra **HH/mm** usando il tasto "Sinistra/Destra".
- Completare l'impostazione usando il tasto "Esegui/OK".



Impostazione della data

- Premere il tasto "Mode" per accedere al **Menu principale**.
- Selezionare la voce **Data** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
- Impostare la voce **Data** usando il tasto "Su/Giù", passare tra **Giorno/Mese/Anno** usando il tasto "Sinistra/Destra".
- Completare l'impostazione usando il tasto "Esegui/OK".

Impostazione del timer d'accensione/spengimento automatico

- Premere il tasto "Mode" per accedere al **Menu principale**.
- Selezionare la voce **Impostazioni/Oscureamento automatico** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
- Attivare la funzione impostando **Timer Oscureamento automatico/Attiva** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
- Impostare la voce **Avvio Oscureamento automatico** usando il tasto "Su/Giù", passare tra **HH/mm** usando il tasto "Sinistra/Destra".
- Completare l'impostazione usando il tasto "Esegui/OK".
- Impostare la voce **Termine Oscureamento automatico** usando il tasto "Su/Giù", passare tra **HH/mm** usando il tasto "Sinistra/Destra".
- Completare l'impostazione usando il tasto "Esegui/OK".
- Disattivare la funzione impostando **Timer Oscureamento automatico/Disattiva** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".

Impostazione della luminosità

- Premere il tasto "Mode" per accedere al **Menu principale**.
- Selezionare la voce **Impostazioni/Luminosità** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
- Completare l'impostazione usando il tasto "Esegui/OK".

3 Divertimento

- Collegare l'adattatore (accessorio incluso) alla presa di corrente per accendere.
- È visualizzata una schermata di benvenuto con la pagina **Guida**; premere un tasto qualsiasi per avviare la presentazione delle foto, diversamente la presentazione si avvierà automaticamente dopo pochi secondi.
- Premere il tasto "Mode" per passare a **Presentazione**.
- Premere il tasto "Esegui/OK" per passare tra **Navigazione > Calendario > Presentazione** per scegliere l'impostazione preferita.

Visualizzazione delle foto usando schede di memoria

- Inserire la scheda di memoria **SD/SDHC/xD/MS/MS Pro** nell'alloggio "SD-MMC-xD-MS".
- Collegare l'adattatore (accessorio incluso) alla presa di corrente per accendere.
- È visualizzata una schermata di benvenuto con la pagina **Guida**; premere un tasto qualsiasi per avviare la presentazione delle foto, diversamente la presentazione si avvierà automaticamente dopo pochi secondi.
- Le foto della scheda SD saranno visualizzate automaticamente usando la modalità di presentazione automatica.
- Premere il tasto "Esegui/OK", modificare la modalità passando in sequenza tra **Navigazione, Orologio o Presentazione**.



Visualizzazione delle foto usando chiavette USB

- Inserire la chiavetta nella porta **USB**.
- Collegare l'adattatore (accessorio incluso) alla presa di corrente per accendere.
- È visualizzata una schermata di benvenuto con la pagina **Guida**; premere un tasto qualsiasi per avviare la presentazione delle foto, diversamente la presentazione si avvierà automaticamente dopo pochi secondi.
- Le foto della chiavetta USB saranno visualizzate automaticamente usando la modalità di presentazione automatica.
- Premere il tasto "Esegui/OK", modificare la modalità passando in sequenza tra **Navigazione, Orologio o Presentazione**.

Eliminazione delle foto

- In modalità **Presentazione/Navigazione/Miniature**, la foto selezionata è visualizzata.
- Premere il tasto "Menu" per accedere al **Menu Foto**.
- Selezionare la voce **Elimina** usando il tasto "Su/Giù", confermare con il tasto "Esegui/OK".
- Confermare di nuovo selezionando la voce **Sì** e premendo il tasto "Esegui/OK".

Funzione miniature

- Premere il tasto "Mode" per passare alla funzione **Miniature**, oppure
- Premere il tasto "Mode" per accedere al **Menu principale**.
- Selezionare la voce **Foto/Origine** usando il tasto "Su/Giù", premere il tasto "Esegui/OK". Definire l'origine delle foto da visualizzare con la modalità **Miniature**.
- Tornare al **Menu principale** premendo il tasto "Mode". Oppure, tornare alla **Presentazione** premendo il tasto "Esegui/OK".

Tecnologia esclusiva RadiantColor che espande i colori delle foto allo schermo intero

- Premere il tasto "Mode" per accedere al **Menu principale**.
- Selezionare la voce **Impostazioni/Sfondo/RadiantColor** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
- Tornare alla normale visione selezionando la voce **Impostazioni/Sfondo/Nero** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".



Come eseguire l'effetto Collage

- Premere il tasto "Mode" per accedere al **Menu principale**.
- Selezionare la voce **Impostazioni/Collage/Casuale** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
- Tornare alla normale visione selezionando la voce **Impostazioni/Collage/Disattiva** usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".



P3

P4

P5

P6