



필립스
무선 HiFi 헤드폰

SBCHC8440



충전식

무선

우수한 FM 무선 스테레오 헤드폰을 통해 케이블로 인한 성가심 없이 자유롭게 이동하면서 음악을 감상해 보세요.

착용하고 있다는 사실조차 잊게 됩니다!

- 편안한 착용감과 중저음 성능을 위한 3 방향 조절 기능
- 가볍게 제작되어 장시간 사용해도 불편함이 없습니다.

완벽한 무선 청취 경험

- 입력 신호의 가청 왜곡을 방지하는 ALC
- 고성능 음향을 제공하는 32mm 스피커 드라이버

언제든 휴대할 수 있는 스타일

- FM 무선 전송으로 자유로운 움직임 가능
- 두 개의 채널 중 선택하여 간섭 최소화
- 충전식 배터리의 사용으로 비용 절감

PHILIPS

sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

사운드

- 어쿠스틱 시스템 : 닫힘
- 주파수 응답 : 10 - 20 000 Hz
- 마그넷 유형 : 네오디움
- 민감도 : 100dB
- 스피커 직경 : 32mm

튜너 / 수신 / 전송

- 채널 분리 : 30dB(최소)
- Pilot Tone 주파수 : 19 kHz
- 유효 범위 : 100m
- 반송파 주파수 범위 : 863.0 - 865.0MHz
- 변조 : FM
- 채널 수 : 2

편의 제품

- 배터리 충전 표시등
- 배터리 전력 부족 표시등
- 듀얼 PLL



- 작동 시간 : +/- 15 시간
- 자동 전원 꺼짐

소비전력

- 전원 공급 장치 헤드폰 : 1.5V NiMH R03/AAA 2 개
- 전원 공급 장치 송신기 : AC/DC 어댑터 12V/ 200mA

실외용 포장

- 총중량 : 6.06 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 45 x 34.5 x 33 cm
- 순중량 : 3.708 kg
- 자체 중량 : 2.352 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 21.5 x 30.9 x 10.6 cm
- 총중량 : .883 kg
- 순중량 : .618 kg
- 자체 중량 : .265 kg

주요 제품

3 방향 조절 가능 이어 셀

귀에 편안하게 맞는 3 방향 조절 가능 이어 셀로 편안한 착용감과 향상된 중저음 성능을 즐겨 보세요 .

경량 설계

내구성 있고 가벼운 고급 소재로 제작되어 장시간 착용해도 불편함이 없습니다 .

자동 레벨 컨트롤 (ALC)

전자 회로가 오디오 입력 레벨을 올바른 레벨로 자동으로 조정하여 왜곡 발생을 막고 청취 경험을 즐길 수 있게 해줍니다

32mm 스피커 드라이버

작지만 강력한 성능을 제공하는 32mm 스피커 드라이버가 주어진 입력 전력으로 왜곡되지 않은 음향을 전달합니다 .

FM 무선 전송

벽까지 통과할 수 있는 고주파수 FM 무선 전송을 통해 다른 방에서도 음악을 청취할 수 있습니다 .

두 개의 전송 채널

두 개의 전송 채널 중 선택할 수 있어 수신 상태가 좋은 채널로 쉽게 전환 가능하므로 청취의 즐거움을 방해받지 않을 수 있습니다 .

충전식 시스템

헤드폰에 배터리 충전기가 내장되어 있습니다 .



발행 일자 2009-03-06

버전 : 4.0.7

12 NC: 9082 100 04886
EAN: 87 10895 89964 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 . 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com