



Philips  
无线麦克风

晶晰贴  
USB-C 充电端口  
充电式设计

DLM3542C

## 二合一，2 个传输器和 1 个接收器

### 带 USB-C 端口的接收器

该装置配备 2.4G 频段网络，采用双麦克风降噪和创新型 DSP+ 降噪算法，具有较强的抗干扰能力；与 Android 系统完全兼容；提供双向通信，工作距离长达 50 米，电池续航时间长达 20 小时。

#### 清晰通信

- 2.4G 频段自适应跳频通信
- 一次充电后可使用长达 20 小时

#### 多功能麦克风

- 全控制麦克风系统
- 完整的通信传输

# PHILIPS

## 规格

### 外箱

- 用户包装数量：2
- GTIN: 1 69 51613 95670 7

### 便利性

- 工作时间：20 小时

### 内箱

- 用户包装数量：1
- GTIN: 2 69 51613 95670 4

### 功率

- 电池容量：3.7V /1000 mAh

- 电池类型：锂离子
- 充电式设计

### 包装尺寸

- 随附产品数量：1
- EAN: 69 51613 95670 0

### 产品尺寸

- 高度：6.5 厘米
- 宽度：8.3 厘米
- 厚度：3.2 厘米
- 重量：0.165 千克

## 产品亮点

### 2.4G 频段

发射器中内置了高性能电容麦克风，可提供清晰自然的声音。采用创新型 DSP+ 降噪算法，完美消除环境噪音；具有 2.4g 频段采用自适应跳频通信功能，抗干扰能力强。

### 一次充电后可使用长达 20 小时

采用低功耗电路设计：传输器和接收器的内置电池容量分别为 150mAh 和 200mAh，可提供 20 小时的电池续航时间（USB-C 插座输入 5V/100mA，充电时间为 2 小时）。电源管理：无连接超过 3 分钟后自动关闭。

### 全控制麦克风系统

发射器装置中配有静音功能开关、降噪 / 非降噪开关，这些开关可用于在直播传输期间控制操作。发射器和接收器装置均可控制传输量。发射器还支持混响模式。

### 通信传输

采用 2.4G 频段自动调频进行传输，以完成通信，具有较强的抗干扰能力。GFSK 调控方法。无线电频率范围：2400 - 2480MHz。音频介于 30 Hz - 20 kHz 之间，音频延迟 <20ms。信噪比 >80dB。



发行日期 2024-03-26

版本：1.1.1

EAN: 69 51613 95670 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)