




Philips BeNear  
Telefono cordless con  
segreteria

**Serie 6000**

2 ricevitori Black



**CD6852B**

## Più vicino alle persone

grazie a un audio superiore

La serie 6000 garantisce un audio superiore per avvicinarti ai tuoi cari anche quando siete lontani. Grazie a Philips utilizzare un telefono cordless non è mai stato così semplice!

### **Qualità audio superiore**

- MySound: Personal Sound Profiles
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

### **Vera convenienza**

- Display a colori TFT 6,1 cm (2,4") ad alta risoluzione
- Menu a icone
- ID chiamante per vedere chi ti sta cercando
- Rubrica da 200 nomi
- Fino a 22 ore di autonomia in conversazione

### **Non perdere mai un messaggio**

- Segreteria telefonica ad accesso diretto sulla base e tramite il ricevitore
- Fino a 60 minuti di tempo di registrazione

### **Minori consumi**

- Consumo energetico ridotto: < 0,55 W in modalità standby
- Modalità Eco: riduzione della potenza di trasmissione tra ricevitore e base

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Suono

- Profilo audio: MySound
- Riduzione del rumore
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche HQ + 5 standard
- Vivavoce

### Immagine/Display

- Dimensioni del display: 2,4"
- Tipo display: TFT a colori
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: White

### Segreteria telefonica

- Segreteria telefonica Plug & Play
- Tempo registrazione: Fino a 60 minuti
- Contatore messaggi base
- Controllo della segreteria telefonica: Base e ricevitore
- Microfono sulla base

### Funzioni utili

- Monitoraggio stanza
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Fino a 22 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 300 ore di autonomia in standby
- Indicatore luminoso sul ricevitore
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Indicazione della carica della batteria
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Indicazione forza segnale
- Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante,

Silenziamento del microfono, Chiamate perse,

- Chiamate ricevute
- Tastiera illuminata
- Accensione/spengimento tono tasti
- Registrazione automatica
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 5

### Capacità memoria

- Rubrica: 200 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20
- Identificazione chiamante VIP

### Assorbimento

- Capacità delle batterie: 750 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,55 W

### Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

### Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

### Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

### Design ecocompatibile

- Modalità Eco: Automatica e manuale

### Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni base: TBD (A x P x L)
- Dimensioni ricevitore: TBD (A x P x L)

## In evidenza

### MySound



La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze. Pertanto MySound mette a disposizione tre diversi profili audio per garantire un'esperienza d'ascolto senza precedenti: Clear: per un audio molto chiaro e nitido; Soft: per un audio più piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e confortevole.

### Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

### Consumo energetico ridotto: < 0,55 W



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Adesso il consumo in modalità standby è inferiore a 0,55 W.



Data di rilascio  
2012-07-23

Versione: 4.18.5

12 NC: 8670 000 69659  
EAN: 87 12581 57185 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)