

Philips GoGear
Station d'accueil

GoGear

PAC004



Rangement, synchronisation et charge

Connectez votre baladeur au PC

Découvrez la convivialité de la station d'accueil compacte PAC004 pour votre baladeur GoGear. Branchez-la sur la chaîne hi-fi pour écouter de la musique, sur le téléviseur pour partager des photos ou sur le PC pour synchroniser des fichiers.

Accès PC facile

- Synchronisation avec le PC
- Moins d'encombrement grâce aux câbles dissimulés

Charge facile

- Placez le GoGear sur la station d'accueil pour le recharger

Évolutif

- Connexion à la chaîne hi-fi et au téléviseur via des câbles A/V standard
- Câbles A/V vendus séparément

Compatible avec

- GoGear HDD6320/6330/6335

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Connectivité

- **Sortie audio:** Prise jack 3,5 mm
- **Connecteur de synchronisation:** Prise femelle et mâle à 30 broches
- **Port IR:** IrDA
- **Entrée ligne:** Prise jack 3,4 mm
- **Sortie TV:** 3,5 mm

Accessoires

- Guide de mise en route

Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

Dimensions

- **Dimensions du produit (l x P x H):**
84,5 x 50,5 x 15,2 mm
- **Poids du produit (g):** 134 g

Alimentation

- **Secteur:** 3,3 V, 100 mA (appareil principal)

Points forts du produit

Connexion PC

Téléchargez de la musique du PC sur votre lecteur. Après avoir branché la station d'accueil sur le PC à l'aide d'un câble USB, placez-y le lecteur pour synchroniser les fichiers musicaux téléchargés.



Date de publication
2007-10-11

Version: 2.0

12 NC: 9073 101 02214
EAN: 87 10895 91430 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com