

PHILIPS



Bluetooth zvučnik za žurke

Osvetljenje zvučnika i stroboskop

Ulazi za mikrofoni i gitaru

Specijalne karaoke funkcije



TAX5206

Pojačajte zvuk

Pokrenite žurku uz ovaj sjajan, izuzetno veliki zvučnik! Snažan zvuk, tutnjajući bas i raznobojna svjetla ispuniće prostoriju dobrim vibracijama. U zvučnik možete priključiti gitaru i mikrofoni, a njegov dizajn poput kolica olakšava pomicanje.

Pokrenite žurku na pravi način

- 2 visokotonca od 2,5", 2 niskotonca od 8"
- Sve melodije. Bluetooth, audio ulaz i još toga.
- Svetlosni efekti za žurke. Osvetljenje koje prati muziku.
- Moćan zvuk. Extra Bass. 14 sati reprodukcije.

Pokažite svoje veštine

- Dugmad na zvučniku za upravljanje muzikom, svetlima itd.
- Ulazi za mikrofoni i gitaru. Karaoke efekti.
- Rotirajući regulatori za mikrofoni, gitaru, eho, visoke tonove, bas
- USB slot za reprodukciju muzike

Ponesite zabavu sa sobom

- Napajanje naizmeničnom strujom. Ugrađena baterija za reprodukciju napolju.
- Dizajn poput kolica sa točkicama i ugrađenom drškom
- Dimenzije: 30,9 x 70 x 32,2 cm
- Spreman za svako čišćenje

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 80 W

Poboljšanje zvuka: kontrola visokih tonova i basova, Karaoke

Frekventni odziv: 40 Hz – 20 kHz, -12 dB

Izlazna snaga (maks.): 160W

Ukupno harmonijsko izobličenje: <10%

Zvučnici

Konfiguracija dražvera: 2-smerni

Broj zvučnih kanala: 2

Broj visokotonaca: 2

Broj niskotonaca: 2

Prečnik visokotonca: 2.5"

Prečnik niskotonca: 8"

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.0

Bluetooth profili: Strimovanje muzike (A2DP),

Kontrola reprodukcije/jačine zvuka: AVRCP,

Podrška za Multipoint (Multipair), Format prenosa: SBC

Bluetooth domet: 10 m (prazan prostor)

USB: Tip A (reprodukcija, punjenje i čitanje, servis)

Audio in: 1 linijski ulaz od 3,5 mm

Ulaz za mikrofon: 1 x (6,3 mm sa kontrolom jačine zvuka)

Ulaz za gitaru: 1 x (6,3 mm sa kontrolom jačine zvuka)

Audio out: 1 linijski izlaz od 3,5 mm

DLNA standard: Ne

Veza za više zvučnika: Ne

Pametni dom: Nema

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Praktičnost

Karaoke: Kontrola eha, Jačina zvuka mikrofona,

Postepeno utišavanje vokala, Menjač glasa

Kontrola jačine zvuka: Taktilni prekidač

Svetlosni efekat: Da, efekat osvetljenja zvučnika,

trepereće svetlo

Kontrola gitare

Displej: LED

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet: Ne

Napajanje

Kapacitet baterije: 4400 mAh, 7,4 V

Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Tip baterije: Litijum-jonska (ugrađena)

Trajanje baterije: 14 sati

Vreme punjenja: 3 sati

Napajanje: Da, ugrađeno (5 V / 1 A)

Dimenzije pakovanja

Visina: 75.6 cm

Način pakovanja: Karton

Tip postavljanja na policu: Stojeći

Širina: 42.5 cm

Dubina: 37 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

EAN: 48 95229 12869 9

Bruto težina: 14.04 kg

Neto težina: 11.4 kg

Tarirana težina: 2.64 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 70 cm

Širina: 30.9 cm

Dubina: 32.2 cm

Težina: 10.52 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje

naizm.strujom, Vodič za brzi početak, Garantni

list, List sa informacijama o bezbednosti i

garanciji

Ekran

Pozadinsko osvetljenje: plavo

Indikator punjenja: crvena

Važne karakt.

Extra Bass. 14 sati reprodukcije.

Uz moćni zvuk i snažni, tutnjajući bas, ovaj karaoke zvučnik može da ispuni prostoriju melodijama. Ugrađena baterija vam omogućava da žurku prenesete napolje, uz do 14 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja.

Svetlosni efekti za žurke

Inspirišite sve na ples uz svetlosne efekte za žurke! Prsten sa raznobojnim svetlom na zvučniku pulsira u ritmu muzike, a dostupan je izbor od četiri različita režima osvetljenja. Kako god volite da se zabavljate, ovaj zvučnik će doprineti zabavi.

Ulazi za mikrofon i gitaru

Ulaz za mikrofon (6,3 mm) omogućava vam da podignete zabavu na viši nivo. Tu je i ulaz za gitaru, pa možete da budete glavni vokali dok deljete solazu! Postoje odvojene komande za jačinu zvuka na zvučniku za gitaru i mikrofon. Takođe možete da promenite glas, postepeno utišavate vokale i dodajete efekte eha.

Sve melodije. Bluetooth.

Strimujte plejliste preko Bluetooth veze. Priključite druge izvore pomoću audio ulaza ili USB veze – odnosno povežite zvučnik na drugi zvučnik ili pojačalo pomoću linijskog izlaza. Rotirajući regulatori na zvučniku omogućavaju vam da izaberete izvor, pa čak i da fino podesite bas i visoke tonove.

Spreman za svako čišćenje

Dizajn poput kolica, sa ugrađenom drškom za nošenje i baterijom, omogućavam da ovaj zvučnik koristite gde god poželite. Ponesite melodije kod prijatelja. Postavite ga na košarkaški teren. Numere možete da menjate i da povećavate jačinu zvuka direktno na zvučniku.

