


Philips GoGear
Docking kit AV universale

GoGear

PAC009



Inserisci, sincronizza e condividi

Collega il lettore al PC, allo stereo e al televisore

Inserisci il GoGear nell'alloggiamento compatto PAC009 per ascoltare un suono eccezionale e condividere le immagini. Potrai così collegare il GoGear allo stereo o alla TV e ricaricarlo direttamente da una fonte di alimentazione. Per una maggiore libertà è disponibile il telecomando IR.

Facile accesso

- Pratico telecomando per una semplice riproduzione dei brani musicali
- Nessuna confusione grazie ai cavi organizzati in modo intelligente
- Collega e sincronizza il tuo lettore con i contenuti multimediali del PC
- Inserisci il GoGear nell'alloggiamento per ricaricarlo

Eccezionale condivisione delle foto

- Usa l'alloggiamento per collegarti allo stereo ed avere un audio eccezionale
- Inseriscilo e collegalo alla TV per condividere le foto di una presentazione*

Compatibile con

- GoGear HDD14xx/16xx/18xx/63xx, SA9xx

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Connettività

- **AV out:** 3,5 mm
- **Line-in:** 3,5mm
- **Porta IR:** IRDA
- **Connettore docking:** 30 pin maschio e femmina

Convenienza

- **Telecomando:** Telecomando IR a 5 tasti

Accessori

- **Cavi:** Cavo audio/video x I (AY3927), cavo line-in (AY3923)

- **Telecomando:** IR, 5 tasti (AY5504)
- Guida di avvio rapido

Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo

Alimentazione

- **Accensione:** 3,3 V, 60 mA (da unità principale)

Dimensioni

- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 82 x 60 x 16,5 mm
- **Peso prodotto (g):** 115 g



Data di rilascio
2007-12-08

Versione: 1.0.4

12 NC: 9073 101 02749
EAN: 87 10895 97507 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com