

# Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



HTB7150K



## Посібник користувача

**PHILIPS**



# Зміст

<b>1 Довідка і технічна підтримка</b>	2	<b>6 Зміна параметрів</b>	33
Використання екранної довідки (посібника користувача)	2	Налаштування мови	33
Навігація екранною довідкою	2	Параметри зображення і відео	33
<b>2 Важлива інформація</b>	4	Параметри аудіо	34
Безпека	4	Параметри батківського контролю	34
Догляд за виробом	5	Параметри дисплея	34
Турбота про довкілля	5	Енергозберігаючі параметри	34
Попередження про шкоду для здоров'я відео формату 3D	6	Параметри гучномовців	35
<b>3 Система домашнього кінотеатру</b>	7	Відновлення заводських налаштувань	35
Пульт дистанційного керування	7		
Головний блок	9		
Роз'єми	9		
<b>4 Під'єднання і налаштування</b>	11	<b>7 Оновлення програмного забезпечення</b>	36
Встановлення	11	Порівняння версій програмного забезпечення	36
Під'єднання до телевізора	11	Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB- накопичувача	36
Під'єднання аудіосигналу з телевізора та інших пристрій	13	Оновлення програмного забезпечення через Інтернет	37
Налаштування EasyLink (функція керування HDMI-CEC)	14	Оновлення екранної довідки	37
Під'єднання і налаштування домашньої мережі	15		
<b>5 Використання системи домашнього кінотеатру</b>	18	<b>8 Кріплення системи домашнього кінотеатру до стіни</b>	39
Доступ до меню "дім"	18	Настінне кріплення	39
Диски	18		
Файли з даними	21	<b>9 Специфікації пристрою</b>	40
USB-накопичувачі	22		
Параметри аудіо, відео та зображення	22	<b>10 Усунення несправностей</b>	44
Радіо	24		
MP3-програвач	25	<b>11 Примітка</b>	47
iPod або iPhone	25	Авторське право	47
керуванням за допомогою смартфону	26	Програмне забезпечення з відкритим кодом	47
Інтернет-радіо	28	Угода щодо RMVB (лише Азіатсько- Тихоокеанський регіон і Китай)	47
Multiview	28	Відповідність стандартам	48
Огляд комп'ютера за допомогою з'єднання DLNA	28	Товарні знаки	48
Караоке	31		
Вибір параметрів звуку	31	<b>12 Код мови</b>	50
		<b>13 Покажчик</b>	51

# 1 Довідка і технічна підтримка

Компанія Philips надає широкомасштабну мережеву підтримку. Відвідайте веб-сайт компанії [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), щоб:

- завантажити повний посібник користувача;
- надрукувати короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати компанії запитання, яке Вас цікавить, електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.

Виконайте вказівки на веб-сайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу. Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Перш ніж звертатися до компанії Philips, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

## Використання еcranної довідки (посібника користувача)

Для легкого доступу еcranну довідку (посібник користувача) збережено на системі домашнього кінотеатру.

Еcranна довідка має дві панелі.

- Панель зліва містить дві вкладки: **Зміст** і **Покажчик**. Щоб вибрати потрібну тему, виконайте навігацію у вкладці **Зміст** або **Покажчик**. Для вкладки **Зміст** використовуються такі позначення:

- ► : натискайте **OK** для відображення підтем.
- ▼ : натискайте **OK** для приховання підтем або натискайте **Кнопки навігації** (вгору/вниз) для вибору потрібної теми.
- Для переміщення між лівою і правою панелями натискайте **Кнопки навігації** (вліво/вправо).
- Панель справа відображає вміст вибраної теми. Для отримання додаткової інформації про вміст прокрутіть сторінку вниз, щоб переглянути **Супутні теми**.

Для вибору еcranної довідки та навігації нею використовуйте пульт дистанційного керування системи домашнього кінотеатру (див. 'Навігація еcranною довідкою' на сторінці 2).

## Навігація еcranною довідкою

Щоб користуватися еcranною довідкою, натисніть на пульти дистанційного керування будь-яку кнопку.

Кнопка	Дія
HELP	Вхід або вихід з еcranної довідки.
OK	Відображення вибраної сторінки або підтем у вкладці <b>Зміст</b> .

Кнопка	Дія
Кнопки навігації	<p>Вгору: прокручування вгору або перехід до попередньої сторінки.</p> <p>Вниз: прокручування вниз або перехід до наступної сторінки.</p> <p>Вправо: перехід до правої панелі або наступного пункту алфавітного покажчика.</p> <p>Вліво: перехід до лівої панелі або попереднього пункту алфавітного покажчика.</p>
⬅ BACK	<p>Переміщення вгору в меню <b>Зміст</b> або <b>Покажчик</b>.</p> <p>Перехід із правої панелі до пункту <b>Зміст</b> на лівій панелі.</p>
◀ (Попередній)	Відображення останньої переглянутої сторінки в історії.
▶ (Наступний)	Відображення наступної сторінки з історії.

## 2 Важлива інформація

Перед тим як використовувати виріб, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

### Безпека

#### Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберігайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберігайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуете кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

#### Ризик короткого замикання або пожежі!

- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняється.

#### Існує ризик травмування користувача або пошкодження системи домашнього кінотеатру!

- Для виробів, що монтуються на стіні, використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту. Встановлюйте кронштейн на стіну, яка здатна витримати вагу виробу і настінного кріплення. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.
- Для гучномовців, які встановлюються на підставки, використовуйте лише підставки, що додаються. Надійно прикріпіліть підставки до гучномовців. Ставте підставки на рівну горизонтальну поверхню, що може витримати вагу гучномовця та підставки.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Видиме і невидиме лазерне випромінювання у разі відкривання. Уникайте впливу променів.
- Не торкайтеся дискової оптичної лінзи всередині відділення для дисків.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

## **Ризик перегрівання!**

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції.  
Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

## **Ризик отруєння і забруднення**

### **навколошнього середовища!**

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

## **Ризик проковтування батарей!**

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею таблеткового типу, яку можна легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.

## **Догляд за виробом**

- Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших предметів, окрім дисків.
- Не вставляйте у відділення для дисків деформовані або потрісканих дисків.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть диски з відділення для дисків.
- Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокна.

## **Турбота про довкілля**



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС. Дізнайтесь про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристрійв. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте стари пристрій зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрію допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

---

## Попередження про шкоду для здоров'я відео формату 3D

Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї склонний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтесь з лікарем.

Для запобігання запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть перегляд 3D-відео і тимчасово відкладіть потенційно небезпечні справи (наприклад, водіння машини), поки не зникнуть симптоми. Якщо симптоми не зникають, не відновлюйте перегляд 3D-відео, попередньо не проконсультувавшись із лікарем.


Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до шести років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

# 3 Система домашнього кінотеатру

Вітаємо вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб у повній міріскористатися підтримкою, яку пропонує Philips (наприклад, сповіщення про оновлення програмного забезпечення виробу), зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Пульт дистанційного керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.



### ① ⌂ (Увімкнення режиму очікування)

- Увімкнення системи домашнього кінотеатру або переход у режим очікування.
- Коли увімкнено функцію EasyLink, натисніть та утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунди, щоб усі під'єднані пристрой, сумісні із HDMI CEC, перейшли у режим очікування.


### ② Кнопки вибору джерела / Кольорові кнопки

- Кольорові кнопки: Вибір завдань або параметрів для дисків Blu-ray.

- **DISC:** Доступ до диска.
- **DOCK for iPod:** Під'єднання до док-станції Philips для iPod або iPhone.
- **HELP:** Перехід до екранної довідки.
- **♪ SOURCE:** Вибір джерела вхідного аудіосигналу або джерела радіосигналу.

### ③ ⌂ (Дім)

Доступ до головного меню.



### ① POP-UP MENU/DISC MENU

Доступ або вихід із меню диска під час його відтворення.

### ② ⌂ BACK


- Повернення до попереднього меню.
- У режимі радіо натисніть та утримуйте, щоб видалити попередньо встановлені радіостанції.

### ③ ⌂ SOUND SETTINGS

Вхід або вихід з меню параметрів звуку.

### ④ ☰ OPTIONS

- Доступ до додаткових параметрів відтворення під час відтворення вмісту диска або USB-накопичувача.
- Налаштування радіостанції у режимі радіо.




**① OK**  
Підтвердження введення або вибору.

**② Кнопки навігації**

- Навігація в меню.
- У режимі радіо натисніть стрілку ліворуч або праворуч, щоб розпочати автоматичний пошук.
- У режимі радіо натискайте кнопки вгору або вниз, щоб налаштовувати радіочастоту.
- Під час налаштування мережі та пароля натискайте кнопку ліворуч для видалення символу.

**③ 🔍 (Вимкнення звуку)**  
Вимкнення або відновлення звуку.

**④ +/- (Гучність)**  
Збільшення або зменшення рівня гучності.



**① ■ (Зупинка) / ▲ (Вийняття)**

- Зупинка відтворення.
- Натискайте та утримуйте протягом 3 секунд, щоб вийняти диск.

## ② ► (Відтворення)

Відтворення або відновлення відтворення.

## ③ ◀ / ▶ (Попередній/Наступний)


- Переход до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
- Вибір попередньо налаштованої станції в режимі радіо.

## ④ III (Пауза)

Призупинення відтворення.

## ⑤ ◀◀ / ▶▶ (Швидка прокрутка назад/Швидка прокрутка вперед)

Пошук назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.



## ① Буквено-цифрові кнопки

- Введення цифр або літер (методом написання SMS-повідомлень).
- Вибір попередньо налаштованої станції в режимі радіо.

## ② TOP MENU


Доступ до головного меню відеодиска.

## ③ SUBTITLE

Вибір мови субтитрів для відтворення відео.

## Головний блок

У цьому розділі подано огляд головного блока.



① +/-

Збільшення або зменшення рівня гучності.

② SOURCE

Вибір аудіо- або відеоджерела для системи домашнього кінотеатру.

③ (Увімкнення режиму очікування)

Увімкнення системи домашнього кінотеатру або перехід у режим очікування.

④ (Відтворення/Пауза)

Відтворення, призупинення або відновлення відтворення.

⑤ (Зупинка)

- Зупинка відтворення.
- У режимі радіо натисніть та утримуйте, щоб видалити попередньо встановлені радіостанції.

⑥ (Вийняти)


Натискайте та утримуйте протягом 3 секунд, щоб вийняти диск.

⑦ Відсік для диска

## Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на системі домашнього кінотеатру.

### Бічна панель, зліва




① MUSIC iLINK / MIC (MIC доступно лише в окремих моделях)

- Вхід для відтворення аудіо з MP3-програвача або мікрофона.
- Аудіовхід із мікрофону. (доступно лише в окремих моделях)

② (USB)

Вхід для відтворення аудіо, відео та зображень, збережених на USB-накопичувачі.

### Заду зліва



**① SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY**

Гніздо для карти пам'яті SD. Карта SD використовується лише для доступу до вмісту BD-Live.

**② LAN**

Під'єднання до роз'єму локальної мережі на широкосмуговому модемі або маршрутизаторі.

**③ HDMI OUT (ARC)**

Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.

**④ VIDEO OUT**

Під'єднання до композитного відеовходу на телевізорі.

**⑤ AC MAINS~**

Під'єднання до мережі.

**③ AUDIO IN-AUX**

Під'єднання до аналогового аудіовиходу на телевізорі або на іншому аналоговому пристрій.


**④ DOCK for iPod**

Під'єднання до док-станції Philips для iPod або iPhone.(Модель: Philips DCK306x, продається окремо)

**⑤ SUBWOOFER**

Під'єднання до сабвуфера, що додається у комплекті.

## Заду справа



**① ANTENNA FM 75 Ω**

Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового телебачення.

**② DIGITAL IN-OPTICAL**

Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрій.

# 4 Під'єднання і налаштування


У цьому розділі подано інформацію про під'єднання системи домашнього кінотеатру до телевізора та інших пристрій і її налаштування.

Інформацію про основні під'єднання системи домашнього кінотеатру та аксесуари див. у короткому посібнику.



## Примітка

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрой від'єднано від розеток.



## Під'єднання до телевізора

Під'єднуйте систему домашнього кінотеатру до телевізора та переглядайте відео. Аудіо з телевізора можна чути завдяки гучномовцям системи домашнього кінотеатру.

Використовуйте найкращий тип з'єднання на системі домашнього кінотеатру та телевізорі.


## Встановлення

Встановлюйте сабвуфер на відстані щонайменше 1 метр від системи домашнього кінотеатру та 10 сантиметрів від стіни. Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте сабвуфер так, як зображене нижче.

### Варіант № 1: під'єднання до телевізора за допомогою HDMI (ARC)

#### Найкраща якість відео

Система домашнього кінотеатру підтримує версію HDMI ARC (реверсивний звуковий канал). Якщо телевізор підтримує з'єднання HDMI ARC, можна прослуховувати аудіо з телевізора через систему домашнього кінотеатру за допомогою кабелю HDMI.




- За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT (ARC)** на системі домашнього кінотеатру з роз'ємом **HDMI ARC** на телевізорі.
  - Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення.  
Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
- На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
  - Якщо аудіо з телевізорів не чути через систему домашнього кінотеатру, налаштуйте його відтворення вручну.

## Варіант № 2: під'єднання до телевізорів за допомогою стандартного з'єднання HDMI

### Найкраща якість відео

Якщо телевізор не підтримує з'єднання HDMI ARC, під'єднуйте до нього систему домашнього кінотеатру за допомогою стандартного з'єднання HDMI.



- За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм **HDMI OUT (ARC)** на системі домашнього кінотеатру з роз'ємом **HDMI** на телевізорі.
- Під'єднайте аудіокabel, щоб прослуховувати аудіо з телевізорів через систему домашнього кінотеатру (див. 'Під'єднання аудіосигналу з телевізорів та інших пристройів' на сторінці 13).

- На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
  - HDMI-CEC – це технологія, яка дає можливість керувати різними пристроями, які підтримують зв'язок CEC і з'єднані кабелем HDMI, за допомогою одного пульта дистанційного керування. Наприклад, натисненням однієї кнопки можна регулювати гучність як на телевізорі, так і на під'єднаній системі домашнього кінотеатру. (див. 'Налаштування EasyLink (функція керування HDMI-CEC)' на сторінці 14)

- Якщо аудіо з телевізорів не чути через систему домашнього кінотеатру, налаштуйте його відтворення вручну. (див. 'Налаштування відтворення аудіо' на сторінці 15)


### Примітка

- Якщо телевізор обладнано роз'ємом DVI, для під'єднання до нього системи домашнього кінотеатру можна скористатися адаптером HDMI/DVI. Однак, деякі функції можуть бути недоступними.

## Варіант № 3: під'єднання до телевізорів за допомогою композитного відеокабелю

### Стандартна якість відео

Якщо телевізор не має роз'ємів HDMI, використовуйте композитне відеоз'єднання. Композитне з'єднання не підтримує відтворення відео високої чіткості.



- 1 За допомогою композитного відеокабелю з'єднайте роз'єм **VIDEO OUT** на системі домашнього кінотеатру з роз'ємом **VIDEO IN** на телевізорі.
  - Композитний відеороз'єм може мати позначення **AV IN**, **COMPOSITE** або **BASEBAND**.
- 2 Під'єднайте аудіокabelь, щоб прослуховувати аудіо з телевізора через систему домашнього кінотеатру (див. 'Під'єднання аудіосигналу з телевізора та інших пристрій' на сторінці 13).
- 3 Під час перегляду телепрограм кілька разів натисніть на системі домашнього кінотеатру **SOURCE**, щоб вибрати відповідний аудіовхід.
- 4 Під час перегляду відео перемініть телевізор на відповідний відеовхід. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.

## Під'єднання аудіосигналу з телевізора та інших пристрій

Відтворюйте аудіосигнал із телевізора або інших пристрій за допомогою гучномовців системи домашнього кінотеатру. Використовуйте найкращий тип з'єднання на системі домашнього кінотеатру, телевізорі та інших пристроях.




### Примітка

- Якщо систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора за допомогою з'єднання HDMI ARC, аудіоз'єднання не потрібне. (див. 'Варіант № 1: під'єднання аудіосигналу з телевізором за допомогою HDMI (ARC)' на сторінці 11)

## Варіант №1: під'єднання аудіо за допомогою цифрового оптичного кабелю


Найкраща якість звуку



- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **OPTICAL** на системі домашнього кінотеатру з роз'ємом **OPTICAL OUT** на телевізорі або іншому пристрії.
  - Цифровий оптичний роз'єм може мати позначення **SPDIF** або **SPDIF OUT**.

## Варіант №2: під'єднання аудіо за допомогою аналогових аудіокабелів

Стандартна якість звуку



- 1 За допомогою аналогового кабелю з'єднайте роз'єми **AUX** на системі домашнього кінотеатру з роз'ємами **AUDIO OUT** на телевізорі або іншому пристрії.

# Налаштування EasyLink (функція керування HDMI-CEC)

Ця система домашнього кінотеатру підтримує функцію Philips EasyLink, в якій використовується протокол HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Пристроями, сумісними із системою EasyLink, які під'єднуються через роз'єми HDMI, можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування.



## Примітка

- Залежно від виробника функція HDMI-CEC має багато назв. Інформація про пристрій можна знайти в посібнику користувача цього пристроя.
- Компанія Philips не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями HDMI-CEC.

## Перед використанням

- Під'єднайте систему домашнього кінотеатру до пристрою, сумісного з HDMI-CEC, за допомогою з'єднання HDMI.
- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику, після чого перемініть телевізор на відповідне джерело для системи домашнього кінотеатру.

## Увімкнення функції EasyLink

- 1 Натисніть **Home** (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[EasyLink] > [EasyLink] > [Увімк.]**.
- 4 На телевізорі та інших під'єднаних пристроях увімкніть функцію керування HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора або інших пристройів.

- На телевізорі виберіть для функції виведення аудіо параметр "Підсилювач" (замість гучномовців телевізора). Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.

## Елементи керування EasyLink

Завдяки функції EasyLink керувати системою домашнього кінотеатру, телевізором та іншими під'єднаними пристроями, сумісними з HDMI-CEC, можна за допомогою одного пульта дистанційного керування.

- **[Відтворення одним дотиком]** (увімкнення одним дотиком): вставивши відеодиск у відділення для дисків, натисніть ► (**Відтворення**), щоб увімкнути телевізор із режиму очікування, і розпочніть відтворення диска.
- **[Режим очікування одним дотиком]** (перехід у режим очікування одним дотиком): якщо увімкнено функцію переходу в режим очікування одним дотиком, систему домашнього кінотеатру можна перемінати в режим очікування за допомогою пульта дистанційного керування телевізора або інших пристройів HDMI-CEC.
- **[Керування аудіосистемою]** (керування звуком системи): якщо увімкнено функцію керування звуком системи, аудіосигнал під'єданого пристрою автоматично виводиться через гучномовці системи домашнього кінотеатру в разі відтворення його вмісту.
- **[Присвоєння аудіовходів]** (присвоєння аудіовходів): якщо функція керування звуком системи не працює, присвойте під'єднаний пристрій відповідному аудіороз'єму на системі домашнього кінотеатру.



## Примітка

- Щоб змінити параметри функції керування EasyLink, натисніть (Дім) і виберіть [Налаштування] > [EasyLink].

## Налаштування відтворення аудіо

Якщо аудіо з під'єднаного пристроя не чути через гучномовці системи домашнього кінотеатру, виконайте такі дії:

- Перевірте, чи функцію EasyLink увімкнено на всіх пристроях (див. 'Налаштування EasyLink (функція керування HDMI-CEC)' на сторінці 14);
- на телевізорі виберіть для функції виведення аудіо параметр "Підсилювач" (замість гучномовців телевізора).  
Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора;
- налаштуйте функцію керування звуком EasyLink.

- Натисніть (Дім).
- Виберіть [Налаштування], потім натисніть OK.
- Виберіть [EasyLink] > [Керування аудіосистемою] > [Увімк.].
  - Для відтворення аудіо за допомогою гучномовців телевізора виберіть [Вимк.] та пропустіть подані нижче кроки.
- Виберіть [EasyLink] > [Присвоєння аудіовходів].
- Виконайте вказівки на екрані, щоб присвоїти під'єднаний пристрій аудіовходам на системі домашнього кінотеатру.
  - Якщо систему домашнього кінотеатру під'єднати до телевізора за допомогою з'єднання **HDMI ARC**, аудіосигнал телевізора слід присвоювати входу ARC на системі домашнього кінотеатру.

## Під'єднання і налаштування домашньої мережі

Під'єднайте систему домашнього кінотеатру до маршрутизатора мережі за допомогою дротового або бездротового мережевого з'єднання і наслоджуйтеся:

- перенесім мультимедійним вмістом
- керуванням за допомогою смартфону (див. 'керуванням за допомогою смартфону' на сторінці 26)
- Інтернет-радіо (див. 'Інтернет-радіо' на сторінці 28)
- Оновленням програмного забезпечення (див. 'Оновлення програмного забезпечення через Інтернет' на сторінці 37)



### Увага!

- Ознайомтеся із принципами роботи маршрутизатора мережі, програмного забезпечення медіасервера та мережевого з'єднання. За необхідності прочитайте документацію, що додається до компонентів мережі. Компанія Philips не відповідає за втрату або пошкодження даних.



### Перед використанням

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику, після чого перемкніть телевізор на відповідне джерело для системи домашнього кінотеатру.

## Налаштування дротової мережі

### Що потрібно?

- Мережевий кабель (RJ45 прямолінійний).
- Маршрутизатор мережі (з увімкненим протоколом DHCP).



- 1** За допомогою мережевого кабелю під'єднайте маршрутизатор мережі до роз'єму **LAN** на системі домашнього кінотеатру.
- 2** Натисніть **▲ (Дім)**.
- 3** Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 4** Виберіть **[Мережа] > [Встановлення мережі] > [Артова (Ethernet)]**.
- 5** Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити налаштування.
  - У разі збою під'єднання виберіть **[Повторити спробу]** і натисніть **OK**.
- 6** Виберіть **[Завершити]** і натисніть **OK**, щоб вийти.
  - Щоб переглянути параметри мережі, виберіть **[Налаштування] > [Мережа] > [Переглянути параметри мережі]**.

## Налаштування бездротової мережі

Система домашнього кінотеатру має вбудований модуль Wi-Fi для легкого доступу до бездротової мережі.

### Що потрібно?

- Маршрутизатор мережі (з увімкненим протоколом DHCP). Для найкращої бездротової роботи, покриття і сумісності використовуйте маршрутизатор 802.11n.

- 1** Натисніть **▲ (Дім)**.
- 2** Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 3** Виберіть **[Мережа] > [Встановлення мережі] > [Бездротове (Wi-Fi)]**, потім натисніть **OK**.
- 4** Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрати та налаштувати бездротову мережу.
  - У разі збою під'єднання виберіть **[Повторити спробу]** і натисніть **OK**.
- 5** Виберіть **[Завершити]** і натисніть **OK**, щоб вийти.
  - Щоб переглянути параметри мережі, виберіть **[Налаштування] > [Мережа] > [Переглянути параметри бездротового функціонування]**.

## Персоналізація мережевого імені

Дайте назив системі домашнього кінотеатру, щоб легко розпізнавати її у домашній мережі.

- 1** Натисніть **▲ (Дім)**.
- 2** Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 3** Виберіть **[Мережа] > [Назвіть свій виріб:]**.

- 4** Натисніть **Буквено-цифрові кнопки**, щоб ввести назив.
- 5** Виберіть **[Готово]** і натисніть **OK**, щоб вийти.

# 5 Використання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про використання системи домашнього кінотеатру для відтворення медіафайлів із різних джерел.

## Перед використанням

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику та посібнику користувача.
- Виконайте налаштування, необхідні після першого увімкнення пристрою. Запит щодо налаштування з'являється, коли Ви вмикаєте систему домашнього кінотеатру вперше або не завершили налаштування.
- Перемікніть телевізор на відповідне джерело для системи домашнього кінотеатру (наприклад, HDMI, AV IN).

## Доступ до меню "дім"

Меню "дім" забезпечує легкий доступ до під'єднаних пристрій, налаштування та інших корисних функцій системи домашнього кінотеатру.

### 1 Натисніть (Дім).

↳ З'явиться головне меню.

### 2 Натискайте кнопки Кнопки навігації та OK, щоб вибрати один із пунктів:

- [Відтворення диска]: запуск відтворення диска.
- [Огляд USB]: доступ до оглядача вмісту USB-накопичувача.
- [Огляд iPod]: доступ до оглядача вмісту iPod або iPhone.

- [Smart TV]: ця функція недоступна у даний версії.
- [Інтернет-радіо]: доступ до Інтернет-радіо за допомогою системи домашнього кінотеатру.
- [Огляд мережі ПК]: доступ до оглядача вмісту комп'ютера.
- [Налаштування]: доступ до меню для зміни налаштувань відео, аудіо тощо.
- [Довідка]: доступ до екранного посібника користувача.

### 3 Щоб вийти, натисніть кнопку (Дім).

## Диски

Ця система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати диски DVD, VCD, компакт-диски та диски Blu-ray. Вона також дозволяє відтворювати диски, записані самостійно (наприклад, диски CD-R із фотографіями, відеофайлами та музикою).

### 1 Вставте диск у систему домашнього кінотеатру.

### 2 Якщо відтворення диска не починається автоматично, натисніть DISC або виберіть [Відтворення диска] у головному меню.

### 3 Для керування відтворенням користуйтеся пультом дистанційного керування (див. 'Пульт дистанційного керування' на сторінці 7).

- Незначний шум під час відтворення диска Blu-ray – це нормальне явище. Це не означає, що система домашнього кінотеатру є несправною.

## Кнопки відтворення

Кнопка	Дія
Кнопки навігації	Навігація в меню. Вгору/вниз: Поворот зображень проти або за годинниковою стрілкою.
OK	Підтвердження введення або вибору.
▶ (Відтворення)	Відтворення або відновлення відтворення.
	Призупинення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
▲	Натискайте та утримуйте протягом 3 секунд, щоб вийняти диск.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
◀◀ / ▶▶	Швидкий пошук назад або вперед. Повільний пошук назад або вперед під час призупинення відтворення відео.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
DISC/ POP-UP MENU	Доступ або вихід із меню диска.
☰ OPTIONS	Доступ до додаткових параметрів під час відтворення аудіо-, відеофайлів або мультимедійних файлів (див. 'Параметри аудіо, відео та зображення' на сторінці 22).

## Синхронізація зображення і звуку

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, встановіть затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

### 1 Натисніть SOUND SETTINGS.

- 2 Виберіть AUD SYNC, потім натисніть OK.
- 3 Натисніть Кнопки навігації (вгору/вниз), щоб синхронізувати звук і відео.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть OK.

## Відтворення дисків Blu-ray 3D

Система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати 3D-відео на дисках Blu-ray. Перед тим як відтворювати диск із 3D-вмістом, прочитайте попередження про шкоду для здоров'я відео формату 3D.

### Що потрібно?

- 3D-телевізор
- 3D-окуляри, сумісні з 3D-телевізором
- Диски Blu-ray із 3D-вмістом
- Високошвидкісний кабель HDMI

- 1 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI під'єднайте систему домашнього кінотеатру до телевізора з підтримкою формату 3D.
- 2 Перевірте, чи активовано параметр 3D-відео. Натисніть (Дім) і виберіть [Налаштування] > [Відео] > [Перегляд 3D-відео] > [Авто].
  - Для відтворення 3D-дисків у режимі 2D вибірайте [Вимк.].
- 3 Розпочніть відтворення диска Blu-ray 3D та одягніть 3D-окуляри.
  - Під час пошуку відео та в деяких режимах відтворення відео відтворюється у форматі 2D. Формат 3D стає доступним після відновлення відтворення.



### Примітка

- Для запобігання мерехтінню змініть яскравість дисплея.

## Функція Bonus View на дисках Blu-ray

Насолоджуйтесь переглядом додаткового вмісту (наприклад коментарів) на дисках Blu-ray із підтримкою функції Bonus View у маленькому вікні. Функція Bonus View відома також як "картинка в картинці".

- 1** Увімкніть функцію Bonus View у меню диска Blu-ray.
- 2** Під час відтворення відео натисніть **OPTIONS**.  
↳ Відобразиться меню параметрів.
- 3** Виберіть **[Вибір PIP] > [Картинка в картинці]**.
  - Залежно від відео з'явиться меню PIP [1] або [2].
  - Щоб вимкнути функцію Bonus View, виберіть **[Вимк.]**.
- 4** Виберіть **[2-га мова аудіосупроводу]** або **[2-га мова субтитрів]**.
- 5** Виберіть потрібну мову та натисніть **OK**.

## Функція BD-Live на дисках Blu-ray

Користуйтесь додатковими можливостями, що пропонують диски Blu-ray із вмістом BD-Live, наприклад чатами з режисером, найновішими кіноанонсами, іграми, шпалерами та мелодіями дзвінка.

Наявність послуг BD-Live та вміст залежать від диска.

### Що потрібно?

- Диск Blu-ray із вмістом BD-Live.
- Накопичувач:
  - USB-накопичувач ємністю щонайменше 1 Гб або
  - карта пам'яті SD типу SDHC Class 6 ємністю не менше 8 Гб.

- 1** Підключіть систему домашнього кінотеатру до домашньої мережі з доступом до Інтернету (див. 'Під'єднання і налаштування домашньої мережі' на сторінці 15).

- 2** Вставте USB-накопичувач або карту пам'яті SD в систему домашнього кінотеатру.

- Якщо з'явиться запит, виконайте вказівки на екрані, щоб відформатувати карту пам'яті SD.
- Після форматування карта пам'яті SD більше не буде сумісною із комп'ютерами чи фотоапаратами, поки її не буде повторно відформатовано за допомогою операційної системи Linux.

- 3** Натисніть кнопку **Home** (Дім) та виберіть пункт **[Налаштування]**.

- 4** Виберіть **[Додаткові] > [Локальна пам'ять]**.

- 5** Виберіть **[USB]** або **[Карта SD]**.

- Для зберігання завантаженого вмісту BD-Live використовуйте USB-накопичувач або карту пам'яті SD.

- 6** Виберіть **[Додаткові] > [Захист BD-Live] > [Вимк.]**, щоб увімкнути функцію BD-Live.

- Щоб вимкнути функцію BD-Live, виберіть **[Увімк.]**.

- 7** У меню диска виберіть піктограму BD-Live, тоді натисніть **OK**.

- ↳ Почнеться завантаження BD-Live. Тривалість завантаження залежить від диска та під'єднання до Інтернету.

- 8** Натисніть **Кнопки навігації**, щоб перейти до функції BD-Live, після чого натисніть **OK**, щоб вибрати потрібний пункт.



### Примітка

- Щоб очистити пам'ять накопичувача, натисніть **Home** (Дім) і виберіть **[Налаштування] > [Додаткові] > [Очистити пам'ять]**.

## Файли з даними

Система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати зображення, аудіо- та відеофайли, збережені на диску або USB-накопичувачі. Перед відтворенням файлу перевірте, чи його формат підтримується системою домашнього кінотеатру (див. 'Формати файлів' на сторінці 40).

- 1 Розпочніть відтворення файлів, збережених на диску або USB-накопичувачі.
- 2 Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку ■.
  - Щоб відновити відтворення відео з місця зупинки, натисніть ► (Відтворення).
  - Щоб відтворити відео спочатку, натисніть OK.



### Примітка

- Щоб відтворити файли, захищені технологією DivX DRM, під'єднайте систему домашнього кінотеатру до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

## Субтитри

Якщо відео має субтитри кількома мовами, виберіть потрібну мову.



### Примітка

- Файл субтитрів повинен мати таку ж назву, що й відеофайл. Наприклад, якщо назва відеофайлу "movie.avi", дайте файлу субтитрів назву "movie.srt" або "movie.sub".
- Система домашнього кінотеатру підтримує такі формати файлів: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi та .sami. Якщо субтитри не відображаються належним чином, змініть набір символів.

- 1 Щоб вибрати потрібну мову, під час відтворення відео натисніть **SUBTITLE**.

2 Для відео DivX або RMVB/RM: якщо субтитри не відображаються належним чином, виконайте кроки нижче, щоб змінити набір символів.

- 3 Натисніть **OPTIONS**.  
↳ Відобразиться меню параметрів.
- 4 Виберіть **[Набір символів]**, а потім виберіть набір символів, що підтримує субтитри.

## Європа, Індія, Латинська Америка і Росія

Набір символів	Мова
<b>[Стандартні]</b>	албанська, англійська, гельська, голландська, датська, італійська, іспанська, курдська (латинське письмо), німецька, норвезька, португальська, турецька, фінська, французька та шведська
<b>[Центрально-європ.]</b>	албанська, англійська, голландська, ірландська, лужицька, німецька, польська, румунська, словацька, словенська, угорська, хорватська та чеська
<b>[Кирилиця]</b>	англійська, білоруська, болгарська, македонська, молдавська, російська, сербська та українська
<b>[Грецька]</b>	грецька
<b>[Балтійський]</b>	естонська, латвійська та литовська

## Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Китай

Набір символів	Мова
----------------	------

[Стандартні]	албанська, датська, голландська, англійська, фінська, французька, гельська, німецька, італійська, курдська (латинське письмо), норвезька, португальська, іспанська, шведська та турецька
[Китайська]	китайська (спрощена)
[Офіційна китайська]	офіційна китайська
[Корейська]	англійська та корейська

## Код VOD для DivX

Перед придбанням відеофайлів DivX та їх відтворенням у системі домашнього кінотеатру, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті [www.divx.com](http://www.divx.com), використавши для цього код DivX®VOD.

- 1 Натисніть (Дім).
- 2 Виберіть [Налаштування], потім натисніть OK.
- 3 Виберіть [Додаткові] > [Код DivX® VOD].  
 З'явиться реєстраційний код DivX VOD для системи домашнього кінотеатру.

## USB-накопичувачі

Насолоджуйтеся зображеннями, аудіо та відео, збереженими на USB-накопичувачі (такому як програвач MP4 або цифровий фотоапарат).

### Що потрібно?

- USB-накопичувач, відформатований для файлової системи FAT або NTFS і сумісний із класом носіїв великої ємності.
- Мультимедійний файл в одному з підтримуваних форматів файлів (див. 'Формати файлів' на сторінці 40).



### Примітка

- У разі використання кабельного USB-подовжувача, концентратора USB або універсального USB-пристрою для зчитування USB-накопичувача може бути не розпізнано.

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до роз'єму (USB) на системі домашнього кінотеатру.
- 2 Натисніть (Дім).
- 3 Виберіть [Огляд USB], потім натисніть OK.  
 З'явиться оглядач вмісту.
- 4 Виберіть файл і натисніть OK.
- 5 Для керування відтворенням використовуйте кнопки відтворення (див. 'Кнопки відтворення' на сторінці 19).

## Параметри аудіо, відео та зображення

Використовуйте додаткові функції під час відтворення зображень, аудіо- та відеофайлів із диска чи USB-накопичувача.

### Параметри аудіо

Під час відтворення аудіо повторно прослуховуйте аудіодоріжку, диск або папку.

- 1 Кілька разів натисніть OPTIONS для перегляду таких функцій:
  - **RPT TRAC / RPT FILE:** Повтор поточеної доріжки або файлу.

- **RPT DISC / RPT FOLD:** Повтор усіх доріжок на диску або в папці.
- **RPT RAND:** Довільне відтворення аудіодоріжок.
- **RPT OFF:** Вимкнення режиму повторення.

## Параметри відео

Під час перегляду відео вибирайте такі параметри, як субтитри, мова аудіосупроводу, пошук за часом і налаштування зображення. Залежно від відеоджерела деякі параметри недоступні.

- 1** Натисніть кнопку **OPTIONS**.  
↳ З'явиться меню параметрів відео.
- 2** Натисніть **Кнопки навігації** та **OK**, щоб вибрати і змінити:
  - **[Мова аудіо]:** Вибір мови аудіосупроводу для відео.
  - **[Мова субтитрів]:** Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
  - **[Зміщення субтитрів]:** Зміна розміщення субтитрів на екрані.
  - **[Інфо]:** Відображення відомостей про матеріал, що відтворюється.
  - **[Набір символів]:** Вибір набору символів, що підтримує субтитри DivX.
  - **[Пошук за часом]:** Перехід до потрібного моменту відео за допомогою введення часу сцени.
  - **[2-га мова аудіосупроводу]:** Вибір другої мови аудіосупроводу для відео Blu-ray.
  - **[2-га мова субтитрів]:** Вибір другої мови субтитрів для відео Blu-ray.
  - **[Заголовки]:** Вибір потрібного заголовка.
  - **[Розділи]:** Вибір потрібного розділу.
  - **[Караоке]** (доступно в окремих моделях і регіонах): Зміна параметрів караоке.
  - **[Список кутів]:** Вибір іншого кута камери.
  - **[Меню]:** Відображення меню диска.

- **[Вибір PIP]:** Відображення вікна "картинка в картинці" під час відтворення диска Blu-ray з підтримкою Bonus View.
- **[Масштабування]:** Збільшення відеосцени або зображення. Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (ліворуч/праворуч), щоб вибрати коефіцієнт масштабування.
- **[Повтор]:** Повтор розділу або заголовка.
- **[Повтор А-В]:** Позначення двох пунктів у межах розділу чи доріжки для повторення або вимкнення режиму повтору.
- **[Параметри зображення]:** Вибір попередньо визначеного параметра кольору.
- **[Синхронізація аудіо]:** затримка аудіо відповідно до відтворення відео.
- **[Із 2D у 3D]:** вибір 2D-відео чи 3D-відео.

## Параметри зображення

Переглядаючи зображення, масштабуйте його, обертайте, змінюйте налаштування і додавайте анімацію до слайдів.

- 1** Натисніть кнопку **OPTIONS**.  
↳ Відкриється меню параметрів зображення.
- 2** Натисніть **Кнопки навігації** та **OK**, щоб вибрати і змінити один із таких параметрів:
  - **[Поворот +90]:** Обертання зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
  - **[Поворот -90]:** Обертання зображення на 90 градусів проти годинникової стрілки.
  - **[Масштабування]:** Збільшення відеосцени або зображення. Натисніть кнопку **Кнопки навігації** (ліворуч/праворуч), щоб вибрати коефіцієнт масштабування.

- **[Інфо]:** Відображення відомостей про зображення.
- **[Тривалість відобр. слайда]:** Встановлення швидкості відтворення зображень під час показу слайдів.
- **[Анімація слайдів]:** Вибір анімації для показу слайдів.
- **[Параметри зображення]:** Вибір попередньо визначеного параметра кольору.
- **[Повтор]:** Повтор выбраної папки.
- **[Із 2D у 3D]:** перегляд слайд-шоу фотографій формату 2D чи 3D.

## Показ слайдів із музичним супроводом

Якщо файли із зображеннями та аудіофайлами збережено на одному диску чи USB-накопичувачі, можливий показ слайдів із музичним супроводом.

- 1 Виберіть аудіодоріжку і натисніть кнопку **OK**.
- 2 Натисніть **BACK** і перейдіть до папки із зображенням.
- 3 Виберіть потрібне зображення і натисніть **► (Відтворення)**, щоб розпочати показ слайдів.
- 4 Щоб зупинити показ слайдів, натисніть кнопку **■**.
- 5 Щоб зупинити відтворення музики, натисніть кнопку **■** ще раз.

### Примітка

- Аудіоформат і формат зображення повинні підтримуватися системою домашнього кінотеатру (див. 'Формати файлів' на сторінці 40).

## Радіо

Слухайте FM-радіо за допомогою системи домашнього кінотеатру та зберігайте до 40 радіостанцій.



### Примітка

- АМ-радіо та цифрове радіо не підтримуються.
- Якщо стереосигнал відсутній або знайдено менше п'яти станцій, з'явиться повідомлення про необхідність повторного встановлення радіостанцій.

- 1 Під'єднайте FM-антену до роз'єму **ANTENNA FM 75 Ω** на системі домашнього кінотеатру.

- Для забезпечення оптимального сигналу ставте антenu подалі від телевізора або інших джерел випромінювання.

- 2 Кілька разів натискайте кнопку **Кнопки вибору джерела**, поки на дисплей не з'явиться **RADIO**.

- ↳ Якщо радіостанції вже налаштовано, відтворюватиметься радіостанція, яку Ви слухали останньою.
- ↳ Якщо не налаштовано жодної радіостанції, на дисплей з'явиться повідомлення **"AUTO INSTALL... PRESS PLAY"**. Натисніть **► (Відтворення)**.

- 3 За допомогою пульта дистанційного керування прослухайте або увімкніть потрібну радіостанцію.

## Кнопки відтворення

Кнопка	Дія
<b>◀ / ▶</b> <b>Буквеночислові кнопки</b>	Вибір попередньо встановленої радіостанції.

Кнопка	Дія
Кнопки навігації	Вліво/вправо: Пошук радіостанцій. Вгору/вниз: Налаштування радіочастоти.
■	Натисніть кнопку, щоб зупинити налаштування радіостанцій.
BACK	Натисніть і утримуйте, щоб видалити попередньо встановлену радіостанцію.
☰	Вручну: 1) Натисніть ☰ OPTIONS. 2) Натисніть ▶ / ▶, щоб вибрати встановлену станцію. 3) Натисніть ☰ OPTIONS ще раз, щоб зберегти радіостанцію. Автоматично: натисніть та утримуйте протягом 3 секунд, щоб переналаштувати радіостанції.
SUBTITLE	Перемикання між стерео- та монозвуком.

## Налаштування частоти

У деяких країнах можна вибрати одне з двох значень кроку сітки пошуку FM-радіостанцій – 50 кГц або 100 кГц. Внаслідок зміни кроку сітки пошуку всі попередньо встановлені радіостанції видаляються.

- 1 Кілька разів натискайте кнопку **Кнопки вибору джерела**, поки на дисплей не з'явиться **RADIO**.
- 2 Натисніть ■
- 3 Натисніть та утримуйте ▶ (**Відтворення**), щоб змінити значення кроку сітки на 50 кГц або 100 кГц.

## MP3-програвач

Під'єднуйте MP3-програвач і слухайте аудіофайли.

### Що потрібно?

- MP3-програвач.
- 3,5-мм стерео аудіокабель.

- 1 За допомогою 3,5-мм стерео аудіокабелю під'єднайте MP3-програвач до роз'єму **MUSIC iLINK** на системі домашнього кінотеатру.
  - У разі використання 6,5-мм стерео аудіокабелю під'єднайте MP3-програвач до системи домашнього кінотеатру за допомогою 3,5-6,5-мм роз'єму-перехідника.
- 2 Кілька разів натискайте кнопку ♪ **SOURCE**, поки на дисплеї не з'явиться **MUSIC I-LINK**.
- 3 За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли.

## iPod або iPhone

Під'єднуйте док-станцію Philips і відтворюйте музику, фотографії та відео з iPod або iPhone.

### Що потрібно?

- Док-станція Philips (модель: Philips DCK306x, продається окремо): щоб придбати, завітайте на веб-сайт [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).
- Жовтий композитний відеокабель.

- 1 Під'єднайте док-станцію Philips до роз'єму **DOCK for iPod** на системі домашнього кінотеатру.
- 2 Для перегляду слайдів з iPod або iPhone на телевізорі під'єднайте док-станцію до телевізора за допомогою жовтого композитного кабелю.

- 3** Увімкніть iPod чи iPhone та встановіть його в док-станцію.
  - Заряджайте iPod/iPhone за допомогою док-станції, поки система домашнього кінотеатру перебуває в режимі iPod.

---

## Відтворення музики

- 1** Встановіть iPod або iPhone у док-станцію.
- 2** Натисніть **DOCK for iPod** на пульти дистанційного керування домашнього кінотеатру.
- 3** На екрані iPod або iPhone виберіть музику.
- 4** Розпочніть відтворення музики на iPod або iPhone.
  - ↳ Музика відтворюватиметься за допомогою системи домашнього кінотеатру.

### Перегляд аудіомісту з телевізора (розширений режим)

- 1** Натисніть **► (Дім)**.
- 2** Виберіть **[огляд iPod]**, потім натисніть **OK**.
  - ↳ З'явиться оглядач вмісту.
- 3** Натисніть **Кнопки навігації** для перегляду аудіомісту.
- 4** Для керування відтворенням використовуйте кнопки відтворення (див. 'Кнопки відтворення' на сторінці 19).
  - Локальні клавіші на iPod або iPhone неактивні.
- 5** Щоб вийти з режиму док-станції, натисніть **► (Дім)**.

---

## Відтворення відео та показ слайдів

- 1** Встановіть iPod або iPhone у док-станцію (див. 'iPod або iPhone' на сторінці 25).

- 2** Натисніть **DOCK for iPod** на пульти дистанційного керування домашнього кінотеатру.
- 3** Виберіть на телевізорі джерело сигналу **AV/VIDEO** (відповідає жовтому кабелю композитного сигналу).
  - ↳ Екран телевізора погасне.
- 4** На екрані iPod або iPhone знайдіть відео чи фотографії і розпочніть відтворення у режимі показу слайдів.
  - ↳ Відео або фотографії з'являться на екрані телевізора.

---

## керуванням за допомогою смартфону

Використовуйте мобільний пристрій, такий як iPhone (iOS 3.1.3 і новішої версії), телефон Android (2.1 і новішої версії), iPad або планшетний комп'ютер, для:

- керування системою домашнього кінотеатру
- перегляду диска з даними або USB-накопичувача
- доступу до FM-радіо чи Інтернет-радіо
- персоналізації параметрів звуку
- передачі вмісту з пристріїв у домашній мережі та надання до нього доступу

### Перед використанням

- Підключіть систему домашнього кінотеатру, мобільний пристрій та інші пристрої, сумісні з DLNA, до тої самої домашньої мережі.
  - Якщо можливо, для кращої якості відео використовуйте дротове з'єднання.
- Надайте системі домашнього кінотеатру власне мережеве ім'я (див. 'Персоналізація мережевого імені' на сторінці 16).
- Завантажте на мобільний пристрій програму Philips **MyRemote**.

- Для iPhone або iPad шукайте програму в **App Store** (Магазин програм).
- Для телефону Android або планшетного комп'ютера шукайте програму в **Market** (Магазин).

## керування системою домашнього кінотеатру

- На мобільному пристрої перейдіть до програми **MyRemote**.
- На головному екрані виберіть систему домашнього кінотеатру (за її мережевим іменем).
  - Внизу на екрані з'явиться панель огляду.
  - Якщо систему домашнього кінотеатру не вдалося знайти, перевірте підключення до мережі або натисніть на мобільному пристрої вкладку **Devices** для повторного пошуку.
- Виберіть одну з поданих нижче вкладок для доступу до інших параметрів.
  - Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку повернення.

Параметр	Дія
<b>App Home</b>	Повернення до головного екрана пристрою.
<b>Media</b>	<b>DISC:</b> перегляд і відтворення файлу, збереженого на диску з даними. <b>USB:</b> перегляд і відтворення файлу, збереженого на USB-накопичувачі. <b>FM radio:</b> доступ до FM-радіо. <b>Internet radio:</b> доступ до Інтернет-радіо. Домашня мережа повинна мати доступ до Інтернету.

Параметр	Дія
<b>Remote</b>	Доступ до пульта дистанційного керування на мобільному пристрої. Для доступу до інших кнопок пересуньте екран вліво або вправо. На мобільному пристрої активні лише відповідні кнопки. Деякі функції на мобільному пристрої, наприклад режим очікування і тривале утримування, недоступні.
<b>Sound</b>	<b>MySound:</b> персоналізація параметра звуку. <b>Surround:</b> вибір параметра об'ємного звуку.

- Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрati потрiбний параметр або завершити налаштування.

## Передача мультимедійного вмісту (SimplyShare)

Philips SimplyShare дає змогу використовувати смартфон для передачі мультимедійного вмісту (наприклад, зображень, аудіо- та відеофайлів) і виконувати відтворення через систему домашнього кінотеатру чи будь-який пристрiй, сумiсний iз DLNA, у тiй самiй домашнiй мережi.

### Перед використанням

- Встановіть на мобільному пристрої програмне забезпечення медіасервера, сумiсного з DLNA (наприклад, Twonky Media Server).
- Налаштуйте спiльний доступ до файлiв. Детальнiшу iнформацiю читайте в посiбнику користувача програмного забезпечення медiасервера.

- На мобільному пристрої запустіть програму медiасервера. Для телефону iPhone чи Android: перейдіть до програми **MyRemote**.

- 2** У меню мобільного пристрою виберіть **SimplyShare**.
- ↳ Систему домашнього кінотеатру та інші пристрой у домашній мережі буде автоматично знайдено і відображенено на екрані.
- 3** Виберіть потрібний пристрой у мережі.
- ↳ З'являться папки, збережені на вибраному пристрої. Назви папок можуть відрізнятися, залежно від медіасервера.
- Якщо папки не з'являються, перевірте, чи на вибраному пристрої увімкнено функцію надання доступу до мультимедійних файлів.
- 4** Виберіть мультимедійний файл для відтворення.
- 5** У меню мобільного пристрою виберіть систему домашнього кінотеатру, щоб перенести на ней мультимедійний файл.
- Дякі мультимедійні файли можуть не відображатися або не відтворюватися, що пов'язано із сумісністю. Для системи домашнього кінотеатру: перевірте, які формати файлів підтримуються.
- 6** Керуйте відтворенням за допомогою мобільного пристрою.
- 
- ## Інтернет-радіо
- Доступ до Інтернет-радіо за допомогою системи домашнього кінотеатру.
- 1** Підключіть систему домашнього кінотеатру до домашньої мережі з доступом до Інтернету (див. 'Під'єднання і налаштування домашньої мережі' на сторінці 15).
- 2** Натисніть **► (Дім)**.
- 3** Виберіть **[Інтернет-радіо]**, потім натисніть **OK**.
- ↳ З'явиться сторінка Інтернет-радіо.
- 

- 4** Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрали радіостанцію, встановити радіостанції чи зберегти улюблені радіостанції.
- 5** Щоб вийти з Інтернет-радіо, натисніть **► (Дім)**.
- 

## Multiview

Дякі телевізори Philips дозволяють дивитися два відеоматеріали поруч. Такими джерелами можуть бути:

- відео із системи домашнього кінотеатру;
- телевізійне мовлення.

Як налаштувати перегляд у режимі Multiview, читайте в посібнику користувача телевізора.

---

## Огляд комп'ютера за допомогою з'єднання DLNA

Переходьте до зображень, аудіо- і відеофайлів комп'ютера або медіасервера в домашній мережі та відтворюйте їх за допомогою системи домашнього кінотеатру.

### Перед використанням

- Встановіть на пристрой програму медіасервера, сумісну з DLNA. Потрібно завантажити найкращу для пристрою програму. Наприклад:
  - Windows Media Player 11 або новішої версії для ПК
  - Twonky Media Server для Mac або ПК
- Налаштуйте спільній доступ до файлів. Для легкого використання включені кроки для таких програм:
  - Windows Media Player 11 (див. 'Microsoft Windows Media Player 11' на сторінці 29)
  - Windows Media Player 12 (див. 'Microsoft Windows Media Player 12' на сторінці 29)

- Twonky Media для Mac (див. 'Macintosh OS X Twonky Media (версії 4.4.2)' на сторінці 30)



### Примітка

- Додаткову інформацію про ці програми чи інші медіасервери читайте у посібнику користувача програмного забезпечення медіасервера.

## Налаштування програмного забезпечення медіасервера

Для спільного доступу до мультимедійних файлів налаштуйте програмне забезпечення медіасервера.

### Перед використанням

- Підключіть систему домашнього кінотеатру до домашньої мережі. Якщо можливо, для кращої якості відео використовуйте дротове з'єднання.
- Підключіть комп'ютер та інші пристрой, сумісні з DLNA, до тої самої домашньої мережі.
- Перевірте, чи шлюз безпеки комп'ютера дає змогу запускати програми Media Player (чи наявність програмного забезпечення медіасервера в списку винятків шлюзу безпеки).
- Увімкніть комп'ютер і маршрутизатор.

### Microsoft Windows Media Player 11

- Запустіть на комп'ютері медіапрограма Windows.
- Натисніть вкладку **Бібліотека** та виберіть параметр **Спільний доступ до медіафайлів**.
- У разі доступу до параметра **Спільний доступ до медіафайлів** на комп'ютері з'являється спливаючий екран. Поставте позначку біля пункту **Відкрити спільний доступ до моїх медіафайлів** і натисніть **OK**.
  - З'явиться екран **Спільний доступ до медіафайлів**.

- На екрані **Спільний доступ до медіафайлів** повинен відображатися пристрій із позначкою **Невідомий пристрій**.

→ Якщо невідомий пристрій не з'являється через хвилину чи трохи більше, перевірте, чи шлюз безпеки комп'ютера не блокує з'єднання.

- Виберіть невідомий пристрій і натисніть **Дозволити**.

→ Біля пристроя з'явиться зелена позначка.

- За замовчуванням медіапрограма Windows надає спільний доступ до файлів у таких папках: **Моя музика**, **Мої зображення** та **Мої відео**. Якщо файли знаходяться в інших папках, виберіть **Бібліотека > Додати до бібліотеки**.

→ З'явиться екран **Додати до бібліотеки**.

- За необхідності виберіть **Додаткові параметри**, щоб відобразити список потрібних папок.

- Виберіть **Мої папки та доступні мені чужі папки** і натисніть **Додати**.

- Виконайте вказівки на екрані, щоб додати інші папки з мультимедійними файлами.

### Microsoft Windows Media Player 12

- Запустіть на комп'ютері медіапрограма Windows.
- Виберіть у медіапрограмі Windows вкладку **Передати потоком** та **Увімкнути потокове передавання медіаданих**.
  - З'явиться екран **Параметри потокового передавання медіаданих**.
- Натисніть **Увімкнути потокове передавання медіаданих**.
  - З'явиться екран медіапрограма Windows.

- 4** Натисніть вкладку **Передати потоком** і виберіть **Додаткові параметри потокового передавання**.  
↳ З'явиться екран **Параметри потокового передавання медіаданих**.
- 5** Мультимедійна програма має відображатися на екрані **Локальна мережа**.  
↳ Якщо вона не відображається, перевірте, чи шлюз безпеки комп'ютера не блокує з'єднання.
- 6** Виберіть мультимедійну програму та натисніть **Дозволено**.  
↳ Біля мультимедійної програми з'явиться зелена стрілка.
- 7** За замовчуванням медіапрограма Windows надає спільний доступ до файлів у таких папках: **Моя музика**, **Мої зображення** та **Мої відео**. Якщо файли знаходяться в інших папках, натисніть вкладку **Упорядкувати** та виберіть **Керування бібліотеками > Музика**.  
↳ З'явиться екран **Розташування музичної бібліотеки**.
- 8** Виконайте вказівки на екрані, щоб додати інші папки з мультимедійними файлами.

### Macintosh OS X Twonky Media (версії 4.4.2)

- 1** Відвідайте сайт [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com) для придбання програмного забезпечення або завантаження безкоштовної пробної версії програмного забезпечення на 30 днів для Macintosh.
- 2** Запустіть на комп'ютері Macintosh Twonky Media.
- 3** Виберіть на екрані медіасервера Twonky Media Server пункт **Basic Setup** (Основне налаштування) та **First Steps** (Перші кроки).  
↳ З'явиться екран "First steps" (Перші кроки).

- 4** Введіть назву медіасервера та натисніть **Save changes** (Зберегти зміни).
- 5** Виберіть на екрані медіасервера Twonky Media пункт **Basic Setup** (Основне налаштування) і **Sharing** (Спільній доступ).  
↳ З'явиться екран **Sharing** (Спільній доступ до медіафайлів).
- 6** Знайдіть та виберіть папки для спільного використання, а тоді виберіть **Save Changes** (Зберегти зміни).  
↳ Macintosh автоматично виконав повторний огляд папок для спільного використання.

### Відтворення файлів, збережених на комп'ютері



#### Примітка

- Перед початком відтворення мультимедійного вмісту з комп'ютера перевірте підключення системи домашнього кінотеатру до домашньої мережі, а також перевірте налаштування програмного забезпечення медіасервера.

- 1** Натисніть **⌂** (Дім).
- 2** Виберіть **[огляд мережі ПК]**, потім натисніть **OK**.  
↳ З'явиться оглядач вмісту.
- 3** Виберіть потрібний пристрій у мережі.  
↳ З'являться папки, збережені на вибраному пристрії. Назви папок можуть відрізнятися, залежно від медіасервера.
- Якщо папки не з'являються, перевірте, чи на вибраному пристрії увімкнено функцію надання доступу до мультимедійних файлів.
- 4** Виберіть файл і натисніть **OK**.
- Деякі мультимедійні файли можуть не відтворюватися, що пов'язано із сумісністю. Перевірте, які формати файлів підтримуються системою домашнього кінотеатру.

- 5** Для керування відтворенням використовуйте кнопки відтворення (див. 'Кнопки відтворення' на сторінці 19).

## Караоке

Режим доступний лише в окремих моделях і регіонах.

Відтворюйте диски караоке за допомогою системи домашнього кінотеатру та співайте під музичний супровід.

### Що потрібно?

- Мікрофон караоке.
- Диски караоке.



### Увага!

- Для запобігання гучному звуку або неочікуваному шуму перед тим як під'єднувати мікрофон до системи домашнього кінотеатру, встановіть найнижчий рівень гучності мікрофона.

- 1 Під'єднайте мікрофон караоке до роз'єму **MIC** на системі домашнього кінотеатру.
- 2 Перемікніть телевізор на відповідне джерело для системи домашнього кінотеатру.
- 3 Перевірте, чи на системі домашнього кінотеатру увімкнено післяроботку звуку (див. 'Параметри гучномовців' на сторінці 35).
- 4 Під час відтворення диска караоке натисніть **OPTIONS**.  
↳ Відобразиться меню параметрів.
- 5 Виберіть **[Караоке]**, потім натисніть **OK**.  
↳ З'явиться меню налаштування караоке.
- 6 Натисніть **Кнопки навігації** (вгору/вниз) та **OK**, щоб змінити один із таких параметрів:
  - **[Мікрофон]**: Увімкнення або вимкнення мікрофона.

- **[Гучність мікрофона]**: Зміна гучності мікрофона.
- **[Відлуння]**: Зміна рівня відлуння.
- **[Тональність]**: Зміна висоти відповідно до голосу.
- **[Підтримка вокалу]**: Вибір аудіорежиму або увімкнення/вимкнення вокалу.

## Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

- 1 Натисніть **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Натисніть **Кнопки навігації** (вліво/вправо), щоб перейти до параметрів звуку на дисплей.

Параметри звуку	Опис
<b>SOUND</b>	Вибір режиму звуку.
<b>SURROUND</b>	Вибір об'ємного звуку або стереозвуку.
<b>AUD SYNC</b>	Затримка аудіо відповідно до відтворення відео.

- 3 Виберіть параметр і натисніть **OK**.
- 4 Щоб вийти, натисніть **BACK**.
  - Якщо не натиснути кнопку протягом хвилини, меню закриється автоматично.

## Режим об'ємного звуку

Насолоджуйтесь абсолютним звуком завдяки режимам об'ємного звуку.

- 1 Натисніть **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Виберіть **SURROUND**, потім натисніть **OK**.
- 3 Натисніть **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб вибрати один із таких параметрів на дисплей:

- **AUTO:** Автоматичний вибір налаштування звуку на основі передачі аудіо.
- **AMBISOUND MOVIE:** Багатоканальний звук для найкращого кіноперегляду.
- **AMBISOUND MUSIC:** Багатоканальний звук для музики та концертів, знятих "на живо".
- **STEREO:** Двоканальний стереозвук. Ідеальний варіант для прослуховування музики.

**4** Шоб підтвердити, натисніть **OK**.

## Режим звуку

Вибираєте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.

- 1 Перевірте, чи на гучномовцях увімкнено післяобробку звуку (див. 'Параметри гучномовців' на сторінці 35).
- 2 Натисніть **SOUND SETTINGS**.
- 3 Виберіть **SOUND**, потім натисніть **OK**.
- 4 Натисніть **Кнопки навігації** (вгору/вниз), щоб вибрати один із таких параметрів на дисплей:
  - **AUTO:** розумний вибір найкращого параметра звуку на основі аудіо, що відтворюється.
  - **BALANCED:** відтворення оригінального звуку фільмів і музики без додаткових звукових ефектів.
  - **POWERFUL:** відтворення захоплюючих звуків, що ідеально підходить для насичених діями відео та гучних вечірок.
  - **BRIGHT:** надання цікавості нудним відео та музиці за допомогою додаткових звукових ефектів.
  - **CLEAR:** відтворення кожної деталі музики та чітка передача голосу відео.
  - **WARM:** комфортне відтворення слів, які промовляють, і вокалу.
  - **PERSONAL:** персоналізація звуку.

**5** Щоб підтвердити, натисніть **OK**.

## Еквалайзер

Змінюйте налаштування високих, середніх і низьких частот системи домашнього кінотеатру.

- 1 Натисніть **SOUND SETTINGS**.
- 2 Виберіть **SOUND > PERSONAL**, потім натисніть **Кнопки навігації** (праворуч).
- 3 Щоб змінити низькі, середні чи високі частоти, натисніть **Кнопки навігації** (вгору/вниз).
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.

# 6 Зміна параметрів

Систему домашнього кінотеатру налаштовано для оптимальної роботи. Якщо немає потреби змінювати параметри, рекомендується користуватися параметрами за замовчуванням.

## Примітка

- Параметр, який відображається сірим, змінити неможливо.
- Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть  BACK. Щоб вийти з меню, натисніть  (Дім).

## Налаштування мови

- Натисніть  (Дім).
- Виберіть [Налаштування], потім натисніть OK.
- Виберіть [Власні], потім натисніть OK.
- Натисніть Кнопки навігації та OK, щоб вибрати і змінити:
  - [Мова меню]: вибір мови меню.
  - [Аудіо]: вибір мови звукового супроводу для дисків.
  - [Розкладка клавіатури]: вибір клавіатури рідною мовою.
  - [Субтитри]: вибір мови субтитрів для дисків.
  - [Меню диска]: вибір мови меню для дисків.

## Примітка

- Якщо потрібна мова для диска недоступна, у списку виберіть [Інше] і введіть код мови із чотирьох цифр, який зазначено на звороті цього посібника користувача (див. 'Код мови' на сторінці 50).
- Якщо виберіть мову, якої немає на диску, система домашнього кінотеатру буде використовувати мову диска за замовчуванням.

## Параметри зображення і відео

- Натисніть  (Дім).
- Виберіть [Налаштування], потім натисніть OK.
- Виберіть [Відео], потім натисніть OK.
- Натисніть Кнопки навігації та OK, щоб вибрати і змінити:
  - [Дисплей TV]: вибір формату зображення відповідно до розміру екрана.
  - [Відео HDMI]: вибір роздільної здатності відеосигналу, що виводиться через роз'єм HDMI OUT (ARC) на системі домашнього кінотеатру. Щоб переглядати відео з вибраною роздільною здатністю, телевізор повинен її підтримувати.
  - [HDMI Deep Color]: відтворення природного та яскравого зображення з мільярдами відтінків на екрані телевізора. Систему домашнього кінотеатру необхідно під'єднати до телевізора, що підтримує технологію Deep Color, за допомогою кабелю HDMI.
  - [Параметри зображення]: вибір попередньо визначених параметрів кольору для відео. Виберіть [Користувачьке] для створення власного налаштування.
  - [Перегляд 3D-відео]: налаштування відео HDMI на підтримку відео формату 3D або 2D.

## Примітка

- Якщо потрібно змінити певне налаштування, перевірте, чи телевізор підтримує нове налаштування.

## Параметри аудіо

- 1 Натисніть **🏡** (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Аудіо]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Натисніть **Кнопки навігації** та **OK**, щоб вибрати і змінити:
  - **[Нічний режим]**: притищення голосних звуків на системі домашнього кінотеатру для тихого прослуховування. Нічний режим доступний лише для DVD-дисків та дисків Blu-ray із звуковими доріжками Dolby Digital, Dolby Digital Plus та Dolby True HD.
  - **[Аудіо HDMI]**: налаштування виведення аудіо через роз'єм HDMI телевізора або вимкнення виведення аудіо через роз'єм HDMI телевізора.
  - **[Синхронізація аудіо]**: налаштування затримки аудіосигналу, якщо він не відтворюється відповідно до відеосигналу.
  - **[Налаштування Ambisound]**: налаштування Ambisound для створення найкращого ефекту об'ємного звучання. Виконайте вказівки на екрані телевізора для налаштування.

## Параметри батьківського контролю

- 1 Натисніть **🏡** (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Власні]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Натисніть **Кнопки навігації** та **OK**, щоб вибрати і змінити:
  - **[Змінити пароль]**: встановлення або зміна пароля для батьківського

контролю. Якщо у Вас немає пароля або Ви його забули, введіть **0000**.

- **[Батьківський контроль]**: обмеження доступу до дисків, які записано з віковим рейтингом. Для відтворення усіх дисків без урахування рейтингу виберіть **8** або **[Вимк.]**.

## Параметри дисплея

- 1 Натисніть **🏡** (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Власні]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Натисніть **Кнопки навігації** та **OK**, щоб вибрати і змінити:
  - **[Автоматичне зміщення субтитрів]**: увімкнення або вимкнення функції автоматичної зміни положення субтитрів на екрані телевізора, щоб підтримує цю функцію.
  - **[Інформаційна панель]**: налаштування яскравості дисплея передньої панелі системи домашнього кінотеатру.
  - **[VCD PBC]**: увімкнення або вимкнення функції навігації у меню вмісту дисків VCD та SVCD із функцією контролю відтворення.

## Енергозберігаючі параметри

- 1 Натисніть **🏡** (Дім).
- 2 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[Власні]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Натисніть **Кнопки навігації** та **OK**, щоб вибрати і змінити:
  - **[Екранна заставка]**: перехід системи домашнього кінотеатру в режим екранної заставки через 10 хвилин бездіяльності.

- [Автоперехід у режим очікування]: перехід системи домашнього кінотеатру в режим очікування через 30 хвилин бездіяльності. Цей таймер працює лише тоді, коли відтворення диска чи USB-пристрою призупинено або зупинено.
- [Таймер вимкнення]: встановлення часу для таймера сну для переходу системи домашнього кінотеатру в режим очікування після вибраного періоду часу.

---

## Відновлення заводських налаштувань

- 1 Натисніть  (Дім).
- 2 Виберіть [Налаштування], потім натисніть OK.
- 3 Виберіть [Додаткові] > [Відновити стандартні налаштування], потім натисніть OK.
- 4 Виберіть [OK] і для підтвердження натисніть OK.  
↳ Налаштування системи домашнього кінотеатру буде скинуто до стандартних значень, окрім деяких налаштувань, таких як налаштування батьківського контролю і реєстраційного коду DivX VOD.

---

## Параметри гучномовців

- 1 Натисніть  (Дім).
- 2 Виберіть [Налаштування], потім натисніть OK.
- 3 Виберіть [Додаткові], потім натисніть OK.
- 4 Натисніть Кнопки навігації та OK, щоб вибрати і змінити:
  - [Вдосконалений звук]: виберіть [Увімк.], щоб увімкнути післяробочку звуку на етапі виведення його з гучномовця та встановити параметри караоке (якщо виріб підтримує режим караоке). Щоб відтворити оригінальне аудіо диска, виберіть [Вимк.].



Порада

- Увімкніть післяробочку звуку перед тим, як вибрати попередньо визначений режим звуку (див. 'Режим звуку' на сторінці 32).

# 7 Оновлення програмного забезпечення

Компанія Philips намагається постійно вдосконалювати свою продукцію. Щоб отримувати найкращі функції і підтримку, оновлюйте програмне забезпечення системи домашнього кінотеатру.

Порівняйте версію поточного програмного забезпечення із найновішою версією, доступною на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Якщо версія поточного програмного забезпечення старіша за версію останнього програмного забезпечення, що на веб-сайті підтримки Philips, оновіть програмне забезпечення системи домашнього кінотеатру останньою версією.



## Увага!

- Не встановлюйте програмне забезпечення, версія якого є старішою за версію поточного програмного забезпечення, встановленого на виробі. Компанія Philips не несе відповідальності за проблеми, які виникають внаслідок встановлення програмного забезпечення старішої версії.

## Порівняння версії програмного забезпечення

Перевірте версію поточного програмного забезпечення, встановленого на системі домашнього кінотеатру.

- Натисніть (Дім).
- Виберіть [Налаштування], потім натисніть OK.

- Виберіть [Додаткові] > [Про версію].  
↳ З'явиться інформація про версію програмного забезпечення.
  - Пункт "System SW" (ПЗ системи) вказує на версію програмного забезпечення загалом. Пункт "Subsystem SW" (ПЗ підсистем) вказує на версію різних функцій. Наприклад, якщо пункт "Subsystem SW" (ПЗ підсистем) – "35-00-00-05", дві останні цифри ("05") вказують на поточну версію екранної довідки, встановленої на системі домашнього кінотеатру.

## Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-накопичувача

### Що потрібно?

- Флеш-накопичувач USB, який відформатовано з використанням файлової системи FAT або NTFS, ємністю щонайменше 100 Мб. Не використовуйте жорсткий диск USB.
- Комп'ютер із доступом до Інтернету.
- Програма архівування з підтримкою формату файлу ZIP.

### Крок 1. Завантажте найновішу версію програмного забезпечення

- Під'єднайте флеш-накопичувач USB до комп'ютера.
- У веб-браузері перейдіть за посиланням на сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- На веб-сайті підтримки Philips знайдіть свій виріб і перейдіть до пункту "Software and drivers" (Програмне забезпечення та драйвери).  
↳ Оновлення довідки доступне у форматі файлу zip.

- 4 Збережіть файл zip у кореневому каталозі флеш-накопичувача USB.
- 5 За допомогою програми архівування розпакуйте файл оновлення програмного забезпечення у кореневому каталозі.
  - Файл буде розархівовано в папку **UPG** на флеш-накопичувачі USB.
- 6 Від'єднайте флеш-накопичувач USB від комп'ютера.

## Крок 2. Оновіть програмне забезпечення

### ! Увага!

- Під час оновлення не вимикайте домашній кінотеатр і не виймайте USB-накопичувач.

- 1 Вставте флеш-накопичувач USB із завантаженим файлом у відповідний роз'єм на системі домашнього кінотеатру.
  - Слідкуйте, щоб у відділенні для дисків не було диска.
- 2 Натисніть **► (Дім)**.
- 3 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Виберіть **[Додаткові] > [Оновлення програмного забезпечення] > [USB]**.
- 5 Виконайте вказівки на екрані, щоб підтвердити оновлення.
  - Оновлення триває приблизно 5 хвилин.
  - Після оновлення система домашнього кінотеатру автоматично вимкнеться й увімкнеться знову. Якщо цього не станеться, вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки і увімкніть його знову.

## Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

- 1 Підключіть систему домашнього кінотеатру до домашньої мережі з високошвидкісним доступом до Інтернету (див. 'Під'єднання і налаштування домашньої мережі' на сторінці 15).
- 2 Натисніть **► (Дім)**.
- 3 Виберіть **[Налаштування]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Виберіть **[Додаткові] > [Оновлення програмного забезпечення] > [Мережа]**.
  - За наявності оновлення з'явиться запит щодо виконання оновлення.
  - Завантаження файлу оновлення може тривати довго. Це залежить від стану домашньої мережі.
- 5 Виконайте вказівки на екрані, щоб підтвердити оновлення.
  - Оновлення триває приблизно 5 хвилин.
  - Після оновлення система домашнього кінотеатру автоматично вимкнеться й увімкнеться знову. Якщо цього не станеться, вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки і увімкніть його знову.

## Оновлення еcranної довідки

Якщо версія поточної еcranної довідки старіша за версію останньої еcranної довідки, що на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), завантажте та встановіть останню еcranну довідку (див. 'Порівняння версій програмного забезпечення' на сторінці 36).

## Що потрібно?

- Флеш-накопичувач USB, який відформатовано з використанням файлової системи FAT або NTFS, ємністю щонайменше 35 Мб. Не використовуйте жорсткий диск USB.
- Комп'ютер із доступом до Інтернету.
- Програма архівування з підтримкою формату файлу ZIP.

## Крок 1: завантаження найновішої екранної довідки

- 1 Під'єднайте флеш-накопичувач USB до комп'ютера.
- 2 У веб-браузері перейдіть за посиланням на сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 На веб-сайті підтримки Philips знайдіть свій виріб, натисніть "User manuals" (Посібники користувача), після чого перейдіть до пункту "User Manual Upgrade Software" (Програмне забезпечення для оновлення посібника користувача).
  - ↳ Оновлення довідки доступне у форматі файла zip.
- 4 Збережіть файл zip у кореневому каталозі флеш-накопичувача USB.
- 5 За допомогою програми архівування розпакуйте файл оновлення довідки в кореневому каталозі.
  - ↳ Файл "HTBxxxxeDFU.zip", де "xxxx" – номер моделі системи домашнього кінотеатру, буде розархівовано в папку UPG на флеш-накопичувачі USB.
- 6 Від'єднайте флеш-накопичувач USB від комп'ютера.

## Крок 2: оновлення екранної довідки

### ! Увага!

- Під час оновлення не вимикайте домашній кінотеатр і не виймайте USB-накопичувач.

- 1 Вставте флеш-накопичувач USB із завантаженим файлом у відповідний роз'єм на системі домашнього кінотеатру.
  - Слідкуйте, щоб у відділенні для дисків не було диска.
- 2 Натисніть  (Дім).
- 3 Натисніть на пульти дистанційного керування **338**.
- 4 Виконайте вказівки на еcranі, щоб підтвердити оновлення.
- 5 Від'єднайте флеш-накопичувач USB від системи домашнього кінотеатру.

# 8 Кріплення системи домашнього кінотеатру до стіни

Перед тим як кріпiti систему домашнього кінотеатру до стіни, прочитайте всi правила технiки безпеки. (див. 'Безпека' на сторiнцi 4)

## Настiнне крiплення




### Примiтка

- Компанiя Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе вiдповiдальнosти за неналежне настiнне крiплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача. У разi виникнення запитань звертайтесь до Центру обслуговування клiєнтiв Philips у Вашiй країнi.
- Встановлюйте кронштейн на стiну, яка здатна витримати вагу виробу i настiнного кронштейна.

### Довжина/дiаметр гвинтiв

Залежно вiд типу настiнного крiплення, завжди використовуйте гвинти вiдповiдної довжини та дiаметру.



Детальнiше про крiплення системи домашнього кінотеатру до стiни читайтe в посiбнику з настiнного крiплення.

# 9 Специфікації пристрою



## Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

## Регіональні коди

Інформацію про те, який регіон підтримує ця система домашнього кінотеатру, дивіться на таблиці з даними на задній або нижній панелі.

Країна	DVD	BD
Європа, Великобританія		
Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Тайвань, Корея		
Латинська Америка		
Австралія, Нова Зеландія		
Росія, Індія		
Китай		

## Мультимедійні формати

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-відео, DVD-відео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, аудіо компакт-диск, відео компакт-диск/SVCD, файли із зображеннями, медіафайли MP3, WMA, DivX Plus HD, USB-накопичувач

## Формати файлів

- Аудіо:
  - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
  - .ra (доступно лише в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Китаї)
- Відео:
  - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
  - .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (доступно лише в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Китаї)
- Зображення: jpg, jpeg, gif, png

## Аудіоформати

Ця система домашнього кінотеатру підтримує подані нижче аудіофайли.

Розширення	Кон- тейнер	Аудіоко- дек	Швидкість пере- дачі даних
.mp3	MP3	MP3	до 320 кбіт/с
.wma	ASF	WMA	до 192 кбіт/с
		WMA Pro	до 768 кбіт/с
.aac	AAC	AAC, HE- AAC	до 192 кбіт/с
.wav	WAV	PCM	27,648 Мбіт/с
.m4a	MKV	AAC	192 кбіт/с
.mka	MKA	PCM	27,648 Мбіт/с
		Dolby Digital	640 кбіт/с
		DTS core	1,54 Мбіт/с
		MPEG	912 кбіт/с
		MP3	до 320 кбіт/с
		WMA	до 192 кбіт/с
		WMA Pro	до 768 кбіт/с
		AAC, HE- AAC	до 192 кбіт/с
.ra	RM	AAC, HE- AAC	до 192 кбіт/с
		Cook	96469 біт/с
.flac	FLAC	FLAC	до 24 біт/с

Розширення	Контейнер	Аудіокодек	Швидкість передачі даних
.ogg	OGG	Vorbis	змінна швидкість передачі даних, максимальний розмір блоку – 4096
	FLAC		до 24 біт/с
	OGGPCM		без обмежень
	MP3		до 320 кбіт/с

## Відеоформати

Якщо у Вас телевізор стандарту високої чіткості (HD), система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати:

- відеофайли з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів (крім DivX із роздільною здатністю 77220 x 576) і частотою кадрів 6-30 кадрів/сек.;
- файли з фотографіями з роздільною здатністю 18 тис. пікселів.

## файли формату .avi в контейнері AVI

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	макс. 10 Мбіт/с
	MPEG 1, MPEG 2	40 Мбіт/с
	AAC, HE-AAC, DD+	38,4 Мбіт/с
	H.264/AVC до HiP@5.1	25 Мбіт/с
	WMV9	45 Мбіт/с

## файли формату .divx у контейнері AVI

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	макс. 10 Мбіт/с

## файли формату .mp4 або .m4v у контейнері MP4

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
Dolby Digital, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Мбіт/с
	MPEG 4 ASP	38,4 Мбіт/с
	H.264/AVC	25 Мбіт/с
	HiP@5.1	

## файли формату .mkv у контейнері MKV

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX Plus HD	30 Мбіт/с
	MPEG 1, MPEG 2	40 Мбіт/с
	MPEG 4 ASP	38,4 Мбіт/с
	H.264/AVC до HiP@5.1	25 Мбіт/с
	WMV9	45 Мбіт/с

## файли формату .m2ts у контейнері MKV

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Мбіт/с
	MPEG 4 ASP	38,4 Мбіт/с
	H.264/AVC	25 Мбіт/с
	HiP@5.1	
	WMV9	45 Мбіт/с

## файли формату .asf та .wmv у контейнері ASF

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Мбіт/с
	H.264/AVC	25 Мбіт/с
	HiP@5.1	
	WMV9	45 Мбіт/с

## файли формату .mpg та .mpeg у контейнері PS

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Мбіт/с

## файли формату .flv у контейнері FLV

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
MP3, AAC	H.264/AVC до HiP@5.1	25 Мбіт/с
	H.263	38,4 Мбіт/с
	On2 VP6	40 Мбіт/с

## файли формату .3gp у контейнері 3GP

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Мбіт/с
	H.264/AVC до HiP@5.1	макс. 25 Мбіт/с

файли форматів .rm, .rv та .rmvb у контейнері RM (доступно лише в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Китаї)

Аудіокодек	Відеокодек	Швидкість передачі даних
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Мбіт/с

## Підсилювач

- Загальна вихідна потужність:
  - **HTB7150:**  
480 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 30% THD) / 400 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
  - **HTB9150:**  
600 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 30% THD) / 500 Вт RMS (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Частотна характеристика:  
20 Гц – 20 кГц / ±3 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR) / (за шкалою A)
- Вхідна чутливість:
  - AUX: 600 мВ
  - Music iLink: 300 мВ

## Відео

- Система сигналів: PAL / NTSC
- Вихідний сигнал HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Звук

- Цифровий аудіовхід S/PDIF:
  - Оптичний: TOSLINK
- Частота дискретизації:
  - MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
  - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц

- Постійна швидкість передачі даних:
  - MP3: 32-320 кбіт/с
  - WMA: 48 - 192 кбіт/с

## Радіо

- Діапазон налаштування:
  - Європа/Росія/Китай: FM 87,5-108 МГц (50 кГц)
  - Азіатсько-Тихоокеанський регіон/Латинська Америка: FM 87,5-108 МГц (50/100 кГц)
- Співвідношення "сигнал-шум": FM 50 дБ
- Частотна характеристика: FM 180 Гц – 12,5 кГц / ±3 дБ

## USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: клас накопичувачів USB (MSC)
- Файлова система: FAT16, FAT32, NTFS

## Головний блок

- Живлення:
  - Європа/Китай: 220-240 В змінного струму, 50 Гц
  - Латинська Америка/Азіатсько-Тихоокеанський регіон: 110-127 В/220-240 В змінного струму, 50-60 Гц
  - Росія/Індія: 220-240 В змінного струму, 50 Гц
- Сателітні гучномовці:
  - **HTB7150:** 4 x 2,5-дюймові, низькочастотні
  - **HTB9150:** 6 x 2,5-дюймові, низькочастотні
- Потужність:
  - **HTB7150:** 80 Вт
  - **HTB9150:** 85 Вт
- Споживання енергії у режимі очікування: 0,2 – 0,25 Вт
- Розміри (ШxВxГ): 927 x 150 x 87 мм

- Вага:
  - **HTB7150:** 4,6 кг
  - **HTB9150:** 5 кг

## Сабвуфер

- Опір: 4 Ом
- Динаміки: 1 x 6,5-дюймовий, низькочастотний
- Розміри (ШxВxГ): 196 x 392 x 300 мм
- Вага:
  - **HTB7150:** 4,5 кг
  - **HTB9150:** 4,8 кг

## Батареї пульта ДК

- 2 шт. типу AAA-R03-1,5 Вт

## Лазер

- Тип лазера (діод): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Довжина хвилі: 405 +7 нм/-7 нм (BD), 655 +10 нм/-10 нм (DVD), 790 +10 нм/-20 нм (CD)
- Вихідна потужність (макс. номінальне значення): 20 мВт (BD), 6 мВт (DVD), 7 мВт (CD)

# 10 Усунення несправностей



## Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристроя.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо проблему вирішити неможливо, отримайте підтримку на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Головний блок

**Кнопки на системі домашнього кінотеатру не працюють.**

- Від'єднайте систему домашнього кінотеатру від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть до мережі.
- Перевірте, чи поверхня сенсорних кнопок не контактує із такими провідними матеріалами, як краплі води, метал тощо.

## Зображення

**Зображення відсутнє.**

- Перевірте, чи телевізор налаштовано на потрібне джерело для системи домашнього кінотеатру.

**Відсутнє зображення на екрані телевізора, під'єданого за допомогою кабелю HDMI.**

- Під'єднуйте систему домашнього кінотеатру до телевізора за допомогою високошвидкісного кабелю HDMI. Деякі стандартні кабелі HDMI не забезпечують належного відтворення окремих зображень, 3D-відео або вмісту, для якого використовується технологія Deep Color.

- Перевірте, чи не пошкоджено кабель HDMI. Якщо кабель пошкоджено, замініть його на новий.
- Натисніть на пульта дистанційного керування кнопку (Дім), а потім натисніть кнопки з цифрами **731**, щоб відновити стандартну роздільну здатність зображення.
- Змініть налаштування відео HDMI або зачекайте 10 секунд для автоматичного відновлення..

**Диск не відтворює відео високої чіткості.**

- Перевірте, чи диск містить відео високої чіткості.
- Перевірте, чи телевізор підтримує відтворення відео високої чіткості.
- Для під'єдання до телевізора скористайтеся кабелем HDMI.

## Звук

**Відсутній звук із гучномовців системи домашнього кінотеатру.**

- Під'єднайте систему домашнього кінотеатру до телевізора або інших пристрій за допомогою аудіокабелю. Проте, якщо система домашнього кінотеатру і телевізор під'єднано за допомогою з'єднання **HDMI ARC**, окрім аудіоз'єднання не потрібне.
- Налаштуйте відтворення аудіо для під'єданого пристрою.
- Скиньте налаштування системи домашнього кінотеатру до стандартних значень, вимкніть її, а потім знову увімкніть.
- На системі домашнього кінотеатру кілька разів натисніть кнопку **SOURCE**, щоб вибрати відповідне джерело вхідного аудіосигналу.

**Спотворений звук або відлуння.**

- Якщо аудіо з телевізора відтворюється за допомогою системи домашнього кінотеатру, перевірте, чи вимкнено звук телевізора.

## Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

- 1) Натисніть **SOUND SETTINGS**.
- 2) Натисніть Кнопки навігації (вліво/вправо), щоб вибрати **AUD SYNC**, потім натисніть **OK**.
- 3) Натисніть Кнопки навігації (вгору/вниз), щоб синхронізувати звук і відео.

## Відтворення

### Неможливо відтворити диск.

- Почистіть диск.
- Перевірте, чи система домашнього кінотеатру підтримує цей тип диска (див. 'Мультимедійні формати' на сторінці 40).
- Перевірте, чи система домашнього кінотеатру підтримує регіональний код диска.
- Якщо це диск DVD±RW або DVD±R, перевірте, чи його фіналізовано.

### Неможливо відтворити файл DivX.

- Перевірте, чи файл DivX закодовано відповідно до профілю "Home Theater Profile" за допомогою кодера DivX.
- Перевірте повноту файлу DivX.

### Субтитри DivX або RMVB/RM не відображаються належним чином.

- Перевірте, чи файл субтитрів має таку ж назву, що й файл із фільмом (див. 'Субтитри' на сторінці 21).
- Виберіть потрібний набір символів:
  - 1) Натисніть **OPTIONS**.
  - 2) Виберіть **[Набір символів]**.
  - 3) Виберіть набір символів, що підтримується.
  - 4) Натисніть **OK**.

### Неможливо зчитати вміст USB-накопичувача.

- Перевірте, чи формат USB-накопичувача сумісний із системою домашнього кінотеатру.

- Перевірте, чи файлова система на USB-накопичувачі підтримується системою домашнього кінотеатру.

### На екрані телевізора відображається повідомлення "Немає доступу" або "x".

- Виконати операцію неможливо.

### Функція EasyLink не працює.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора Philips із підтримкою функції EasyLink, та чи увімкнено EasyLink (див. 'Налаштування EasyLink (функція керування HDMI-CEC)' на сторінці 14).
- Для телевізорів інших виробників: протокол HDMI CEC може називатися по-іншому. Про його увімкнення читайте в посібнику користувача телевізора.

### Коли увімкнути телевізор, автоматично вмикається система домашнього кінотеатру.

- Це характерне для Philips EasyLink (HDMI-CEC) явище. Щоб система домашнього кінотеатру працювала окремо, вимкніть функцію EasyLink.

### Немає доступу до функцій BD-Live.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру підключено до мережі. Скористайтесь дротовим мережевим з'єднанням або бездротовим мережевим з'єднанням.
- Перевірте, чи налаштовано мережу. Скористайтесь дротовою мережею або бездротовою мережею.
- Перевірте, чи диск Blu-ray підтримує функцію BD-Live.
- Очистіть пам'ять.

### Неможливо відтворити на екрані телевізора відео або фотографії, збережені на iPod чи iPhone.

- Знайдіть і виберіть відео та фотографії на iPod або iPhone і відтворіть їх на екрані телевізора.
- Програмне забезпечення iPod чи iPhone не має бути підробленим або неправомірно зміненим.

## **Неможливо переглянути на екрані телевізора зображення, збережені на iPod або iPhone.**

- Під'єднайте жовтий кабель композитного сигналу до док-станції iPod і телевізора.
- Виберіть на телевізорі джерело сигналу **AV/VIDEO** (відповідає жовтому кабелю композитного сигналу).
- Натисніть на iPod або iPhone кнопку відтворення, щоб розпочати показ слайдів.
- Програмне забезпечення iPod чи iPhone не має бути підробленим або неправомірно зміненим.

## **3D-відео відтворюється у режимі 2D.**

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до 3D-телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- Перевірте, чи диск є диском Blu-ray 3D, та чи увімкнено параметр 3D-відео на дисках Blu-ray.

## **Під час відтворення 3D-відео на дисках Blu-ray або захищеного від копіювання відео DivX на екрані телевізора відсутнє зображення.**

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- Виберіть відповідне джерело HDMI на телевізорі.

---

## **Мережа**

### **Бездротову мережу не знайдено або сигнал мережі переривається.**

- Перевірте, чи сигнал бездротової мережі не переривається мікрохвильовими печами, телефонами DECT або іншими пристроями Wi-Fi, що знаходяться поблизу.
- Розмістіть бездротовий маршрутизатор і систему домашнього кінотеатру на відстані п'яти метрів один від одного.

- Якщо бездротова мережа не працює належним чином, скористайтесь дротовою мережею.

# 11 Примітка

У цьому розділі подано юридичну інформацію та інформацію про товарні знаки.

## Авторське право



Be responsible  
Respect copyrights

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

Цей пристрій застосовує запатентовану технологію згідно з ліцензією корпорації Verance і захищений патентом США № 7 369 677 та іншими патентами США і світовими патентами, як зареєстрованими, так і тими, що очікують реєстрації, а також захищає авторські права та комерційні таємниці певних аспектів такої технології. Cinavia є товарним знаком корпорації Verance. Авторські права 2004-2010, корпорація Verance. Усі права застережено Verance. Забороняється реконструювати чи розбирати пристрій.

### Примітка - Cinavia

Цей пристрій застосовує технологію Cinavia для обмеження використання неліцензійних копій деяких комерційних фільмів і відео та їхніх звукових доріжок. У разі використання неліцензійної копії на екрані з'явиться повідомлення, а відтворення або копіювання буде перервано.

Дізнатися більше про технологію Cinavia можна в інформаційному Інтернет-центрі обслуговування клієнтів Cinavia за адресою <http://www.cinavia.com>. Щоб звернутися із питанням надання додаткової інформації про Cinavia поштою, надішліть поштову листівку

зі своєю поштовою адресою: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA (США).

## Програмне забезпечення з відкритим кодом

Компанія Philips Singapore Pte Ltd пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного тексту пакету програм із відкритим кодом та відповідним захистом авторських прав, що дозволяється відповідними ліцензіями. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох років з дати придбання виробу для будь-якого одержувача цієї інформації. Для отримання вихідного коду звертайтесь на [opensource@philips.com](mailto:opensource@philips.com). Якщо Ви не бажаєте використовувати електронну пошту або не отримали жодного підтвердження впродовж тижня після надсилання листа на цю електронну адресу, то напишіть звичайного листа за адресою: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Якщо впродовж тривалого часу Ви не отримаєте підтвердження про прочитання свого листа, пишіть на електронну адресу, вказану вище. Тексти ліцензій та повідомлень про програмне забезпечення з відкритим кодом, що використовується у цьому виробі, додаються в посібнику користувача.

## Угода щодо RMVB (лише Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Китай)

### Примітки для користувача:

Використовуючи цей виріб із програмним забезпеченням і послугами RealNetworks, кінцевий користувач приймає подані нижче умови REALNETWORKS, INC:

- Кінцевий користувач може користуватися цим програмним забезпеченням лише для приватних, некомерційних цілей згідно з умовами RealNetworks EULA .
- Користувач не має права змінювати, перетворювати, дегранслювати, здійснювати зворотне проектування або іншим чином отримувати вихідний код чи імітувати функціональність клієнтського коду Real Format Client Code, окрім випадків, коли чинним законодавством чітко заборонено це обмеження.
- Компанія RealNetworks Inc. відмовляється від надання усіх гарантій та умов інших, ніж ті, які згадано у цій Угоді, що замінюють усі інші гарантії, чітко вказаних або таких, що маються на увазі, в тому числі зокрема непрямих гарантій або умов товарного стану та придатності для досягнення певних цілей; і таким чином виключає відповідальність за непрямі, випадкові пошкодження і пошкодження, спричинені певними обставинами, зокрема втрату прибутку.

відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Копію заяви ЄС про відповідність можна знайти в посібнику користувача у форматі PDF (Portable Document Format) на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Товарні знаки



"Blu-ray 3D" та логотип "Blu-ray 3D" є товарними знаками організації Blu-ray Disc Association.



### BONUSVIEW™

BD LIVE та BONUSVIEW є товарними знаками організації Blu-ray Disc Association.



DVD Video є товарним знаком DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java та всі інші товарні знаки та логотипи Java є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Sun Microsystems, Inc. у США та/або інших країнах.



Виготовлено за ліцензією згідно з патентами США № 5 956 674, 5 974 380, 6 226 616,

## Відповідність стандартам

# CE 0560 !

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



\* Функцію бездротової локальної мережі і локальної мережі Ethernet ліцензовано виключно для використання у приміщенні. Цим повідомленням компанія Philips Consumer Lifestyle стверджує, що цей виріб

6 487 535, 7 392 195, 7 272 567, 7 333 929, 7 212 872 та іншими патентами США і світовими патентами, як зареєстрованими, так і тими, що очікують реєстрації. DTS-HD, символ, а також DTS-HD із символом є зареєстрованими товарними знаками, а DTS-HD Master Audio | Essential є товарним знаком корпорації DTS, Inc. Виріб включає програмне забезпечення. © DTS, Inc. Усі права застережено.



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic та символ двох літер D є торговими марками компанії Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi Corporation або її дочірніх компаній і використовуються на правах ліцензії.

ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Цей пристрій офіційно сертифіковано компанією DivX® для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт divx.com, щоб переглянути докладніші відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX.

ПРО СЛУЖБУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей сертифікований пристрій DivX Certified® необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, придбаного через службу DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Відвідайте веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати докладнішу інформацію про реєстрацію.



Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.



(Доступно лише в Азіатсько-Тихookeанському регіоні та Китаї). RealNetworks, Real, логотип Real, RealPlayer та логотип RealPlayer є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками RealNetworks, Inc.



# 12 Код мови

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

# 13 Показчик

## "

"картинка в картинці"	20
-----------------------	----

## 2

2-га мова аудіосупроводу	20
2-га мова субтитрів	20

## 3

3D-диск у режимі 2D	19
---------------------	----

## B

BD-Live	20
Blu-ray	18
Bonus View	20

## D

Deep Color	33
DivX	21

## E

EasyLink (HDMI-CEC)	14
---------------------	----

## H

HDMI ARC	11
HDMI-CEC	14

## I

iPod або iPhone	25
-----------------	----

## P

PBC (контроль відтворення)	34
----------------------------	----

## U

USB-накопичувач	22
-----------------	----

## V

VCD	34
-----	----

## З

заводські налаштування	35
заводські налаштування	35
захист авторських прав	47
звук	31
zmіна паролю	34

## P

радіо	24
регіональні коди	40
роз'єми	9
роздільна здатність зображення	33
розміщення субтитрів	34

## Б

батареї	43
батьківський контроль	34
бездротова мережа	16
безпека під час перегляду 3D-відео	6

## В

вдоосконалений звук	35
вибране	33
виймання диска	9
відео формату 3D	19
відеоз'єднання (HDMI ARC)	11
відеоз'єднання (композитний відеосигнал)	12
відеоз'єднання (стандартне HDMI)	12
відеоформати	42
відтворення відео та показ слайдів з iPod	26
відтворення вмісту USB-накопичувача	22
відтворення диска	18
відтворення з iPod	25
відтворення із комп'ютера	30
відтворення радіопрограм	24

## Г

головний блок	9
---------------	---

<b>Д</b>	
дисплей	34
довільне відтворення	22
додаткові параметри	35
домашня мережа	15
аротова мережа	15
<b>Ф</b>	
файли з даними	21
формати файлів	40
функція переходу в режим очікування	
одним дотиком	14
функція увімкнення одним дотиком	14
<b>Ч</b>	
часті запитання	2
<b>І</b>	
Інтернет	15
<b>А</b>	
автоматичне зміщення субтитрів	34
автоматичний перехід у режим очікування	
34	
анімація слайдів	23
аудіо HDMI	34
аудіоз'єднання (HDMI ARC)	11
аудіосигнал з інших пристрій	13
аудіоформати	40
<b>Я</b>	
яскравість	34
<b>У</b>	
усунення несправностей (відтворення)	45
усунення несправностей (звук)	44
усунення несправностей (зображення)	44
усунення несправностей (мережа)	46
утилізація	5
утилізація	5
<b>Н</b>	
набір символів	21
навколошнє середовище	5
надання доступу до мультимедійного	
вмісту	28
назва пристрою	16
налаштування мережі	25
налаштування радіостанцій	24
нічний режим	34
<b>К</b>	
караоке	31
кнопки керування (USB-накопичувач)	19
кнопки керування (диск)	19
кнопки керування (радіо)	24
код VOD (DivX)	22
код мови	50
<b>М</b>	
меню "дім"	18
меню диска	33
мережа	15
мова звуку	33
мова меню	33
мова меню диска	33
мова субтитрів	33
музика iPod	26
мультимедійні формати	40
<b>О</b>	
об'ємний звук	31
оновлення екранної довідки (посібника	
користувача)	37
оновлення програмного забезпечення	36
оновлення програмного забезпечення	
(через Інтернет)	37
очищення пам'яті для BD-Live	20
<b>Т</b>	
таймер вимкнення	34
технічні характеристики гучномовців	40
<b>С</b>	
синхронізація зображення і звуку	19

---

## П

параметри	22
параметри аудіо	22
параметри аудіо	34
параметри відео	23
параметри відео	33
параметри живлення	34
параметри зображення	23
параметри зображення	33
перегляд 3D-вмісту	19
під'єднання до телевізора	11
підсилювач	42
підтримка споживачів	2
післяобробка звуку	35
повтор	22
показ слайдів із музичним супроводом	24
попередньо визначений режим звуку	32
посібник користувача	2
програмне забезпечення, версія	36
програмування радіостанцій	24
пульт дистанційного керування	7



Specifications are subject to change without notice

© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB7150K\_51\_UM\_e10

